

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №5

Вариант № 80

Выполнила
Шарай П.Ю.

Проверил:
Марцинкевич В.А.

Минск 2024

1. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

r1:

```
e1/0: ipv6 address fdf8:1:2::1/64
loopback0: ipv6 address fdf8:1:b::1/64
        ipv6 address 2002::1/128

ipv6 route ::/0 fdf8:1:2::2
ipv6 route fdf8:1:3::/64 fdf8:1:2::2
ipv6 route fdf8:1:c::/64 fdf8:1:2::2
```

r2:

```
e1/0: ipv6 address fdf8:1:2::2/64
e1/1: ipv6 address fdf8:1:6::1/64
e1/2: ipv6 address fdf8:1:1::1/64

ipv6 route ::/0 fdf8:1:6::2
ipv6 route fdf8:1:b::/64 fdf8:1:2::1
ipv6 route fdf8:1:3::/64 fdf8:1:6::2
ipv6 route fdf8:1:c::/64 fdf8:1:6::2
```

r5:

```
e1/0: ipv6 address fdf8:1:6::2/64
e1/1: ipv6 address fdf8:1:4::1/64
e1/2: ip address 139.65.132.1 255.255.254.0
tunnel0: ipv6 address fdf8:1:5::1/64

tunnel source e1/2
tunnel destination 139.65.132.2
tunnel mode ipv6ip

ipv6 route ::/0 fdf8:1:5::2
ipv6 route fdf8:1:b::/64 fdf8:1:6::1
ipv6 route fdf8:1:2::/64 fdf8:1:6::1
ipv6 route fdf8:1:3::/64 fdf8:1:5::2
ipv6 route fdf8:1:c::/64 fdf8:1:5::2
```

r4:

```
e1/0: ipv6 address fdf8:1:1::2/64
e1/1: ipv6 address fdf8:1:4::2/64
e1/2: ipv6 address fdf8:1:7::1/64

ipv6 route ::/0 fdf8:1:1::1
ipv6 route fdf8:1:b::/64 fdf8:1:1::1
ipv6 route fdf8:1:2::/64 fdf8:1:1::1
ipv6 route fdf8:1:3::/64 fdf8:1:7::2
ipv6 route fdf8:1:c::/64 fdf8:1:7::2
```

r6:

```

e1/0: ipv6 address fdf8:1:7::2/64
e1/1: ipv6 address fdf8:1:9::1/64
e1/2: ipv6 address fdf8:1:8::1/64

ipv6 route ::/0 fdf8:1:7::1
ipv6 route fdf8:1:b::/64 fdf8:1:7::1
ipv6 route fdf8:1:2::/64 fdf8:1:7::1
ipv6 route fdf8:1:3::/64 fdf8:1:8::2
ipv6 route fdf8:1:c::/64 fdf8:1:8::2

```

r7:

```

e1/1: ipv6 address fdf8:1:9::2/64
e1/2: ipv6 address fdf8:1:a::1/64
e1/0: ip address 139.65.132.2 255.255.254.0
tunnel0: ipv6 address fdf8:1:5::2/64

tunnel source e1/0
tunnel destination 139.65.132.1
tunnel mode ipv6ip

```

```

ipv6 route ::/0 fdf8:1:a::2
ipv6 route fdf8:1:b::/64 fdf8:1:5::1
ipv6 route fdf8:1:2::/64 fdf8:1:5::1
ipv6 route fdf8:1:3::/64 fdf8:1:a::2
ipv6 route fdf8:1:c::/64 fdf8:1:a::2

```

r3:

```

e1/0: ipv6 address fdf8:1:8::2/64
e1/1: ipv6 address fdf8:1:a::2/64
e1/2: ipv6 address fdf8:1:3::1/64

ipv6 route ::/0 fdf8:1:8::1
ipv6 route fdf8:1:b::/64 fdf8:1:8::1
ipv6 route fdf8:1:2::/64 fdf8:1:8::1
ipv6 route fdf8:1:c::/64 fdf8:1:3::2

```

r8:

```

e1/0: ipv6 address fdf8:1:3::2/64
loopback0: ipv6 address fdf8:1:c::1/64
            ipv6 address 2002::2/128

ipv6 route ::/0 fdf8:1:3::1
ipv6 route fdf8:1:b::/64 fdf8:1:3::1
ipv6 route fdf8:1:2::/64 fdf8:1:3::1

```

