

TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN VIETTEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2016

KẾT CẤU ĐỀ THI/KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM

Kỳ kiểm tra: Tuyển dụng nhân sự

Thời gian thi: 60 phút

Tổng tỷ trọng: 100%

Chức danh: Kỹ sư Phần mềm nhúng_VNC

Stt	Nội dung	Số câu hỏi trong đề	Số câu hỏi trong NHCH
	Đường link kho:		
I			
1	Lập trình C	30	101
2	Kiến thức máy tính	20	100
3	Vi điều khiển	20	100
Tổng		70	301

NGƯỜI LẬP

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Vũ Đình Long


Lê Trần Sự

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TUYỂN DỤNG

Kỳ thi: Tuyển dụng nhân sự

Mã câu hỏi	Mã chức danh	Loại câu hỏi	Nhiệm vụ cấp 1	Nhiệm vụ cấp 2	Nội dung câu hỏi	Đáp án đúng	Phương án lựa chọn 1	Phương án lựa chọn 2	Phương án lựa chọn 3	Phương án lựa chọn 4	Phương án lựa chọn 5	Phương án lựa chọn 6	Hình ảnh
1		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Một biến được gọi là biến toàn cục nếu	2	Nó được khai báo tất cả các hàm, ngoại trừ hàm main().	Nó được khai báo ngoài tất cả các hàm kể cả hàm main().	Nó được khai báo bên ngoài hàm main().	Nó được khai báo bên trong hàm main().			
2		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Giả sử a, b là hai số thực. Biểu thức nào dưới đây viết không đúng theo cú pháp của ngôn ngữ lập trình C	4	(a+=b).	(a*=b).	(a=b)	(a&=b).			
3		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra một số nguyên hệ 16:	2	“%d”.	“%x”.	“%i”.	“%u”.			
4		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra địa chỉ của một biến:	4	“%u”.	“%e”.	“%o”.	“%p”.			
5		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra một số thực có độ chính xác kép:	2	“%u”.	“%e”.	“%o”.	“%p”.			
6		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Cho a=3, b=2. Biểu c=(a<<b) sẽ có giá trị nào dưới đây	2	c=9	c=12	c=6	c=8			
7		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Kết quả hiển thị ra màn hình của chương trình sau là gì : #include <stdio.h> void main() { int a,b ; a=100 ; b=56 ; printf(“%d”,(a<b) ? a:b); }	1	56	100	Báo lỗi khi thực hiện xây dựng chương trình	112			

Mã câu hỏi	Mã chức danh	Loại câu hỏi	Nhiệm vụ cấp 1	Nhiệm vụ cấp 2	Nội dung câu hỏi	Đáp án đúng	Phương án lựa chọn 1	Phương án lựa chọn 2	Phương án lựa chọn 3	Phương án lựa chọn 4	Phương án lựa chọn 5	Phương án lựa chọn 6	Hình ảnh
8		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Kết quả của chương trình sau: #include "stdio.h" void main() { int i; i=10; printf("%o",i); }	1	12	10	8	16			
9		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Cho biết giá trị của biểu thức $2+4>2\&\&4<2$	2	1	0	-1	2			
10		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Nếu hàm được gọi trước khi nó định nghĩa thì điều kiện là gì	3	Kiểu trả về của hàm phải là kiểu void	Kiểu đầu vào của hàm phải là kiểu void.	Trước khi gọi hàm nó phải được khai báo.	Hàm chỉ trả về kiểu dữ liệu boolean			
11		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Kiểu dữ liệu nào dưới đây không được coi là kiểu dữ liệu cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C	1	Kiểu mảng.	Kiểu enum.	Kiểu short int.	Kiểu unsigned.			
12		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Giả sử có câu lệnh <code>ch[]="A"</code> , <code>ch</code> chứa bao nhiêu bytes	2	1	2	3	4			
13		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Kết quả in ra màn hình của chương trình sau : #include <stdio.h> void main() { int ch='A'; printf("%d",ch); }	3	A	a	65	64			
14		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Trong các hàm sau, hàm nào là hàm không định dạng để nhập một kí tự từ bàn phím.	2	scanf();	getchar()	getch()	getche()			
15		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Kết quả của chương trình sau là gì : #include <stdio.h> void main() { int i,j; for (i=1; i<4; i++) j=i; printf("%3d",j); };	3	" 1 2 3 4"	" 4"	" 3"	"123"			

Mã câu hỏi	Mã chức danh	Loại câu hỏi	Nhiệm vụ cấp 1	Nhiệm vụ cấp 2	Nội dung câu hỏi	Đáp án đúng	Phương án lựa chọn 1	Phương án lựa chọn 2	Phương án lựa chọn 3	Phương án lựa chọn 4	Phương án lựa chọn 5	Phương án lựa chọn 6	Hình ảnh
16		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Kết quả của chương trình sau là gì: <pre>#include <stdio.h> void hoanvi(int *px, int *py) { int z ; z=*px; *px=*py ; *py=z ; } ; void main() { int a=15, b=21 ; hoanvi(a,b) ; printf ("%d %d",a,b); };</pre>	3	"15 21"	"21 15"	Báo lỗi khi thực hiện chương trình	Kết quả khác			
17		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Sự hiệu chỉnh các kiểu dữ liệu số học khi tính toán là:	1	int → long → float → double → long double.	int → float → long → double → long double.	int → double → float → long → long double.	long → int → float → double → long double.			
18		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Kết quả của chương trình sau là gì: <pre>#include <stdio.h> void main() { printf("%d",3<2 6); };</pre> a) true. b) 0. c) 1.	2	6	1	0	3			

Mã câu hỏi	Mã chức danh	Loại câu hỏi	Nhiệm vụ cấp 1	Nhiệm vụ cấp 2	Nội dung câu hỏi	Đáp án đúng	Phương án lựa chọn 1	Phương án lựa chọn 2	Phương án lựa chọn 3	Phương án lựa chọn 4	Phương án lựa chọn 5	Phương án lựa chọn 6	Hình ảnh
19		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Khi nhập vào dòng văn bản: “Chao Cac Ban”. Kết quả của chương trình sau là gì: #include <stdio.h> #include <conio.h> int main() { char str[80]; fflush(stdin); scanf(“%s”,str); cprintf(“Dong van ban vua nhap la: %s”,str); getch(); return 0; };	3	“Chao Cac Ban”	“Chao Cac”	“Chao”	” ”			
20		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Khai báo hàm tìm và trả về giá trị lớn nhất trong một mảng các số long dưới đây, khai báo nào đúng:	4	void Max(long *a);	long Max(long *a[]);	void Max(long a[], int n);	long Max(long *a, int n);			
21		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Nếu strcmp(S1,S2) trả về số nguyên âm thì	2	Nội dung của chuỗi S1 lớn hơn nội dung chuỗi S2	) Nội dung chuỗi S1 nhỏ hơn nội dung chuỗi S2.	Nội dung chuỗi S1 bằng nội dung chuỗi S2	Dữ liệu nhập vào không đúng định dạng			
22		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Nghiên cứu đoạn code sau: FILE* f= fopen(“FL.txt”,“r”); int n=7; fprintf(f,”%d”,n); Hãy chọn câu đúng	1	Đoạn code gây lỗi	Đoạn code này sẽ ghi trị 7 lên file “FL.txt”.	Đoạn code này sẽ đọc một trị từ file “FL.txt” vào biến n.	Đáp án khác			
23		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Giả sử f là con trỏ tệp nhị phân. Để đọc từ f cho biến x kiểu int, ta có thể dùng	2	fscanf(f,”%d”,x);	fread(&x,sizeof(int),1,f);	getw(f);	getche()			
24		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Cho khai báo FILE *f1,*f2; int c; và đoạn lệnh: f1=fopen(“source”,“rt”); f2=fopen(“TARGET”,“wt”); while((c=fgetc(f1))!=EOF) fputc(c,f2); Trong trường hợp tổng quát, hãy cho biết các khẳng định sau, khẳng định nào đúng	2	Độ dài file “source” luôn bé hơn độ dài file “TARGET”.	Độ dài file “source” bằng độ dài file “TARGET”.	Độ dài file “source” nói chung lớn hơn độ dài file “TARGET”.	Không xác định			
25		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Hàm nào dưới đây chỉ dùng để đọc 1 kí tự từ tệp	3	getch();	fscanf();	fgetc();	scanf();			

Mã câu hỏi	Mã chức danh	Loại câu hỏi	Nhiệm vụ cấp 1	Nhiệm vụ cấp 2	Nội dung câu hỏi	Đáp án đúng	Phương án lựa chọn 1	Phương án lựa chọn 2	Phương án lựa chọn 3	Phương án lựa chọn 4	Phương án lựa chọn 5	Phương án lựa chọn 6	Hình ảnh
26		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Hàm nào dưới đây chỉ dùng để ghi một khối dữ liệu vào file	3	fgetc()	fputs()	fwrite()	fread()			
27		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Phát biểu đúng nhất về mẫu lệnh(f là con trỏ tệp): while ((ch=fgetc(f))!=EOF) ...	4	Chọn 1 phần tử và kiểm tra xem có phải là EOF hay không	Đọc các phần tử của tệp chừng nào kí tự đó chưa phải là kí tự xuống dòng.	Ghi một phần tử và kiểm tra xem có phải là EOF hay không.	Đọc các phần tử của tệp chừng nào kí tự đó chưa phải là kí tự kết thúc.			
28		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Đầu hiệu nào là đúng khi sử dụng hàm fread();	4	int fread(void *ptr, int size, FILE *f, int n);	int fread(FILE *f, void *ptr, int size, int n);	int fread(int size, void *ptr, int n, FILE *f);	int fread(void *ptr, int size, int n, FILE *f);			
29		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Trong các khởi tạo giá trị cho các cấu trúc sau, hãy chọn câu đúng: struct S1{ int ngay, thang, nam;}; S1=(2, 1, 3); struct S2{ char hoten[10]; struct S1 ngaysinh;}; S2={"Ly Ly", {4, 5, 6}};	2	s1 đúng, s2 sai	s1 sai, s2 đúng	cả hai đều đúng	cả hai đều sai			
30		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Cho đoạn chương trình: char S[] = "Helen"; char *p = S; char c = *(p+3); Giá trị của c sẽ là:	2	'H'	'e'	'l'	'n'			
31		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Chương trình sau cho kết quả là gì: #include <stdio.h> void main() { int *px, *py; int a[]={1,2,3,4,5,6}; px=a; py=&a[5]; printf("%d",++px-py); };	1	-4	3	5	1			
32		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Đâu là phát biểu đúng về link list	2	Độ dài danh sách không thể thay đổi.	Các phần tử của nó được lưu trữ rải rác trong bộ nhớ	Để cài đặt danh sách móc nối phải sử dụng đến cấu trúc tự trỏ	Chỉ có thể xóa được phần tử đầu tiên của danh sách			

Mã câu hỏi	Mã chức danh	Loại câu hỏi	Nhiệm vụ cấp 1	Nhiệm vụ cấp 2	Nội dung câu hỏi	Đáp án đúng	Phương án lựa chọn 1	Phương án lựa chọn 2	Phương án lựa chọn 3	Phương án lựa chọn 4	Phương án lựa chọn 5	Phương án lựa chọn 6	Hình ảnh
33		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Cơ chế nào dưới đây được cài đặt cho Stack	1	FILO	Tuần tự.	Round Robin.	FIFO.			
34		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Trong chế độ 256 màu, số bit cho mỗi pixel là	4	5	6	7	8			
35		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Trong chế độ graphic, gốc tọa độ là:	1	Góc trên bên trái	Góc trên bên phải.	Góc dưới bên trái	Góc dưới bên phải			
36		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Sau khi hàm setviewport(int x1, int y1, int x2, int y2, int clip); được thực hiện thì tọa độ (0,0) của tất cả các hàm vẽ sẽ là	4	Góc trên phải của màn hình	Góc trên phải của viewport	Góc trên trái của màn hình.	Góc trên trái của viewport			
37		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	What is output? void main() { int ints[] = { 0, 1, 2, 3 }; int* i1 = ints + 1; int a = ++*i1; int b = a + *i1; printf("%d\n", b); getch(); }	1	4	3	6				
38		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Kết quả của chương trình sau là gì: void main() { int ints[] = { 0, 5, 10, 15 }; int* i2 = ints + 2; int a = *i2++; // a = *(i2++); printf("%d#%d\n", a, *i2); getch(); }	1	10#15	10#10	15#15	11#15			
39		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	What is output? void main() { char str[] = {"pvpit"}; char *s1 = str; s1++; printf("%c", *s1); getch(); }	3	pvpit	vpit	v	p			

Mã câu hỏi	Mã chức danh	Loại câu hỏi	Nhiệm vụ cấp 1	Nhiệm vụ cấp 2	Nội dung câu hỏi	Đáp án đúng	Phương án lựa chọn 1	Phương án lựa chọn 2	Phương án lựa chọn 3	Phương án lựa chọn 4	Phương án lựa chọn 5	Phương án lựa chọn 6	Hình ảnh
40		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Dòng nào có thể gây ra lỗi trong đoạn code sau: <pre>int main(int argc, char** argv) { const char* foo = "wow"; // line 1 foo = "top"; // line 2 foo[0] = 1; // line 3 return 0; }</pre>	3	line 1	line 2	line 3	không dòng nào sai			
41		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	What is output? <pre>void main() { int x = 5,y = 6; int* const p = &x; p = &y; printf("%d", (*p)); getch(); }</pre>	1	Compiler error	5	6	11			
42		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	What is output of code? <pre>void main() { int x = 5; const int* p; p = &x; x++; *p = 4; printf("%d", *p); getch(); }</pre>	4	5	4	6	Compiler error			
43		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Kết quả của chương trình sau là gì: <pre>#include <stdio.h> int main() { int a = 320; char *ptr; ptr = (char*)&a; printf("%d ", *ptr); return 0; }</pre>	2	320	64	Compiler error	0			

Mã câu hỏi	Mã chức danh	Loại câu hỏi	Nhiệm vụ cấp 1	Nhiệm vụ cấp 2	Nội dung câu hỏi	Đáp án đúng	Phương án lựa chọn 1	Phương án lựa chọn 2	Phương án lựa chọn 3	Phương án lựa chọn 4	Phương án lựa chọn 5	Phương án lựa chọn 6	Hình ảnh
44		SC	Lập trình C	Kĩ năng lập trình C căn bản	Kết quả của chương trình sau là gì: <pre>#include <stdio.h> int main() { int i = 3; int *j; int **k; j = &i; k = &j; printf("%u , %u, %d ", k, *k, **k); return 0; }</pre>	1	Address of j , Address of i , 3	Compiler error	3,3,3	Address of i , Address of j , 3			
45		SC	Lập trình C	Kĩ năng lập trình C căn bản	Kết quả của chương trình sau là gì: <pre>#include<stdio.h> #include<conio.h> int main() { int a = 10; void *p = &a; int *ptr = p; printf("%u\n", *ptr); getch(); }</pre>	3	10	0	Complier error	address of a			
46		SC	Lập trình C	Kĩ năng lập trình C căn bản	Kết quả của chương trình sau là gì: <pre>#include <stdio.h> #include <conio.h> int main() { int i = 5, j; int *p , *q; p = &i; q = &j; j = 5; printf("%d %d", *p, *q); getch(); }</pre>	1	5 5	Compiler error	5 garbage values	5 0			

Mã câu hỏi	Mã chức danh	Loại câu hỏi	Nhiệm vụ cấp 1	Nhiệm vụ cấp 2	Nội dung câu hỏi	Đáp án đúng	Phương án lựa chọn 1	Phương án lựa chọn 2	Phương án lựa chọn 3	Phương án lựa chọn 4	Phương án lựa chọn 5	Phương án lựa chọn 6	Hình ảnh
47		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Kết quả của chương trình sau là gì: #include<stdio.h> #include<conio.h> void main() { int i = 5; int *p; p = &i; printf("%u %u", *&p , &*p); getch(); }	1	Address of i Address of i	Garbage value Garbage value	Compiler Error	5 5			
48		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Kết quả của chương trình sau là gì: void main() { int i = 400; int *ptr = &i; *++ptr = 2; printf("%d %d", i, *ptr); getch(); }	1	400 2	400 400	400 401	Compiler error			
49		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Kết quả của chương trình sau là gì: void main() { char *s = "12345s\n"; printf("%d", strlen(s)); printf("\n%s", s); getch(); }	1	5	7	9	10			

Mã câu hỏi	Mã chức danh	Loại câu hỏi	Nhiệm vụ cấp 1	Nhiệm vụ cấp 2	Nội dung câu hỏi	Đáp án đúng	Phương án lựa chọn 1	Phương án lựa chọn 2	Phương án lựa chọn 3	Phương án lựa chọn 4	Phương án lựa chọn 5	Phương án lựa chọn 6	Hình ảnh
50		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Kết quả của chương trình sau là gì: <pre>#include "stdio.h" #include "conio.h" int main() { printf("%d\t", sizeof(6.5)); printf("%d\t", sizeof(90000)); printf("%d", sizeof('A')); getch(); }</pre> Biết kích thước kiểu char : 1 byte, float : 4 byte, int : 4 byte, double : 8 byte, long : 4 byte.	1	8 4 1	8 2 1	4 4 2	8 8 1			
51		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Kết quả của chương trình sau là gì: <pre>#include "stdio.h" int main() { double num = 5.2; int var = 5; printf("%d\t", sizeof(!num)); printf("%d\t", sizeof(var=15/2)); printf("%d", var); return 0; }</pre>	1	1 4 5	1 4 7	8 4 7	8 4 5			
52		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Kết quả của chương trình sau là gì: <pre>#include "stdio.h" int main() { int w = 3; int x = 31; int y = 10; double z = x / y % w; printf("%f\n", z); return 0; }</pre>	2	1	0	3	31			

Mã câu hỏi	Mã chức danh	Loại câu hỏi	Nhiệm vụ cấp 1	Nhiệm vụ cấp 2	Nội dung câu hỏi	Đáp án đúng	Phương án lựa chọn 1	Phương án lựa chọn 2	Phương án lựa chọn 3	Phương án lựa chọn 4	Phương án lựa chọn 5	Phương án lựa chọn 6	Hình ảnh
53		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Kết quả của chương trình sau là gì: #include "stdio.h" int main() { char a = 250; int expr; expr= a + !a + ~a + ++a; printf("%d", expr); return 0; }	1	-6	4	5	250			
54		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Kết quả của chương trình sau là gì: #include "stdio.h" #include "conio.h" void main() { int x = 3; printf("%d", x++ + ++x); getch(); }	2	7	8	9	6			
55		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Kết quả của chương trình sau là gì: #include "stdio.h" #include "conio.h" void main() { int i = 5, j = 6, k; k = i & j; printf("%d", k); getch(); }	1	4	0	1	5			
56		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Kết quả của chương trình sau là gì: #include "stdio.h" #include "conio.h" void main() { int i = 5, j = 6; printf("%d", i j); getch(); }	3	5	6	7	4			

Mã câu hỏi	Mã chức danh	Loại câu hỏi	Nhiệm vụ cấp 1	Nhiệm vụ cấp 2	Nội dung câu hỏi	Đáp án đúng	Phương án lựa chọn 1	Phương án lựa chọn 2	Phương án lựa chọn 3	Phương án lựa chọn 4	Phương án lựa chọn 5	Phương án lựa chọn 6	Hình ảnh
57		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Kết quả của chương trình sau là gì: #include "stdio.h" #include "conio.h" extern int x = 0; void main() { x++; printf("%d", x); getch(); }	2	0	1	Compiler error	2			
58		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Kết quả của chương trình sau là gì: #include "stdio.h" #include "conio.h" extern int x = 0; void main() { { int x = 1; } printf("%d", x); getch(); }	1	0	1	0	Compiler error			
59		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Kết quả của chương trình sau là gì: #include "stdio.h" #include "conio.h" int y = 0; void main() { { int x = 0; x++; ++y; } printf("%d\t%d", x, y); getch(); }	4	1 1	0 0	1 0	Compiler error			

Mã câu hỏi	Mã chức danh	Loại câu hỏi	Nhiệm vụ cấp 1	Nhiệm vụ cấp 2	Nội dung câu hỏi	Đáp án đúng	Phương án lựa chọn 1	Phương án lựa chọn 2	Phương án lựa chọn 3	Phương án lựa chọn 4	Phương án lựa chọn 5	Phương án lựa chọn 6	Hình ảnh
60		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Kết quả của chương trình sau là gì: <pre> void count() { static int page = 0; printf("%d", page); page++; } void main() { int i; for(i = 0; i < 10; i++) { count(); } getch(); } </pre>	1	0123456789	0	1234567890	Compiler error			
61		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Kết quả của chương trình sau là gì: <pre> #include<stdio.h> int main() { char *url="c:\tc\bin\rw.c"; printf("%s", url); return 0; } </pre>	3	c:\tc\bin\rw.c	c:/tc/bin/rw.c	w.c in	c:\nw.c			
62		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Kết quả của chương trình sau là gì: <pre> #include<stdio.h> int main() { const int i = 5; i++; printf("%d", i); return 0; } </pre>	4	5	6	0	Compiler error			

Mã câu hỏi	Mã chức danh	Loại câu hỏi	Nhiệm vụ cấp 1	Nhiệm vụ cấp 2	Nội dung câu hỏi	Đáp án đúng	Phương án lựa chọn 1	Phương án lựa chọn 2	Phương án lựa chọn 3	Phương án lựa chọn 4	Phương án lựa chọn 5	Phương án lựa chọn 6	Hình ảnh
63		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Kết quả của chương trình sau là gì: #include "stdio.h" #include "conio.h" void main() { char c = 125; c = c + 10; printf("%d", c); getch(); }	3	135	8	-121	121			
64		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Kết quả của chương trình sau là gì: void main() { double k = 0; for (k = 0.0; k < 3.0; k++); printf("%lf", k); getch(); }	3	12	Compiler error	3	2			
65		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Kết quả của chương trình sau là gì: #include <conio.h> #include <stdio.h> int foo(); void main() { int i = 0; for (foo(); i == 1; i = 2) printf("In for loop\n"); printf("After loop\n"); getch(); } int foo() { return 1; }	2	In for loop	After loop	Compiler error	In for loop After loop			

Mã câu hỏi	Mã chức danh	Loại câu hỏi	Nhiệm vụ cấp 1	Nhiệm vụ cấp 2	Nội dung câu hỏi	Đáp án đúng	Phương án lựa chọn 1	Phương án lựa chọn 2	Phương án lựa chọn 3	Phương án lựa chọn 4	Phương án lựa chọn 5	Phương án lựa chọn 6	Hình ảnh
66		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Kết quả của chương trình sau là gì: #include <conio.h> #include <stdio.h> int main() { int i = 0; while (i = 0) printf("True\n"); printf("False\n"); getch(); }	2	True	False	Compiler error	True False			
67		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Kết quả của chương trình sau là gì: #include <conio.h> #include <stdio.h> int main() { int i = 0, j = 0; while (i < 5, j < 10) { i++; j++; } printf("%d, %d\n", i, j); getch(); }	2	5 5	10 10	5 10	Compiler error			
68		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Kiểu dữ liệu nào dưới đây được coi là kiểu dữ liệu cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C	1	Kiểu double.	Kiểu con trỏ	Kiểu hợp	Kiểu mảng.			
69		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra một số nguyên dài	1	"%ld".	"%x".	"%d".	"%o".			
70		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Kiểu dữ liệu int(kiểu số nguyên) có thể xử lý số nguyên nằm trong khoảng nào	2	0...255	-32768...32767	-128 đến 127	0....65535			
71		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Cho biết giá trị của biểu thức 5>1	2	-1	1	0	2			
72		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Kiểu dữ liệu float có thể xử lý dữ liệu trong phạm vi nào	1	3.4*10 ⁻³⁸ đến 3.4*10 ³⁸	-32768 đến 32767.	-128....127	0...65535			

Mã câu hỏi	Mã chức danh	Loại câu hỏi	Nhiệm vụ cấp 1	Nhiệm vụ cấp 2	Nội dung câu hỏi	Đáp án đúng	Phương án lựa chọn 1	Phương án lựa chọn 2	Phương án lựa chọn 3	Phương án lựa chọn 4	Phương án lựa chọn 5	Phương án lựa chọn 6	Hình ảnh
73		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	: Kiểu dữ liệu nào dưới đây không được coi là kiểu dữ liệu cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C :	1	Kiểu mảng	Kiểu enum.	Kiểu short int	Kiểu unsigned			
74		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Lệnh nào trong các lệnh sau cho phép chuyển sang vòng lặp tiếp theo mà không cần phải thực hiện phần còn lại của vòng lặp	2	break	continue	goto	return			
75		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Giá sử có câu lệnh ch='A'. Vậy ch sẽ chứa bao nhiêu byte	1	1	2	3	4			
76		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Kết quả của chương trình sau: #include <stdio.h> void main() { int i=98; printf("%c",i); };	2	98	b	B	Kết quả khác			
77		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Trong các hàm sau, hàm nào để nhập một kí tự từ bàn phím ngay sau khi gõ, không chờ nhấn Enter và không hiện ra màn hình	3	scanf();	getchar()	getch()	getche()			
78		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Kết quả in ra màn hình của chương trình sau là gì: #include <stdio.h> void main() { int i; for (i=2; ; i++) printf("%3d",i); };	1	Vòng lặp vô hạn	2	12	Kết quả khác			
79		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Lệnh nào trong các lệnh sau cho phép đã chuyển tới một nơi nào đó đã được gán nhãn	2	break	goto	continue	Kết quả khác			
80		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Trong ngôn ngữ C, khai báo "int array[3][5]" có nghĩa là	2	Các phần tử của mảng là các số nguyên	Là một mảng hai chiều tối đa là 15 phần tử và mỗi phần tử là một số nguyên	array[3][5] là một phần tử của mảng	một mảng 5 hàng và 3 cột			

Mã câu hỏi	Mã chức danh	Loại câu hỏi	Nhiệm vụ cấp 1	Nhiệm vụ cấp 2	Nội dung câu hỏi	Đáp án đúng	Phương án lựa chọn 1	Phương án lựa chọn 2	Phương án lựa chọn 3	Phương án lựa chọn 4	Phương án lựa chọn 5	Phương án lựa chọn 6	Hình ảnh
81		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Kết quả chương trình sau là gì: #include <stdio.h> void hoanvi(int px, int py) { int pz; pz=px; px=py; py=pz; }; void main() { int a=15, b=21; hoanvi(a,b); printf("%d %d",a,b); };	2	“21 15”.	“15 21”.	Báo lỗi khi thực hiện chương trình	Kết quả khác.			
82		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Có các khai báo sau: int x=15; int *p; Muốn p là con trỏ trỏ tới x phải thực hiện lệnh nào	2	p=x;	p=&x;	p=*x;	*p = x			
83		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Kết quả in ra màn hình của biểu thức sau là gì: -3+4%5/2.	1	-1	-3	1	0			
84		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Kí hiệu nào là con trỏ của phần tử thứ 3 của mảng a có 4 kí tự	2	*(a+3);	*(a+2);	*a+3	*(a+4)			
85		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau: int p=4; p=10+ ++p;	2	14	15	16	13			
86		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Phép cộng 1 con trỏ với một số nguyên sẽ là:	1	Một con trỏ có cùng kiểu	Một số nguyên	0	một kết quả không xác định			
87		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Phép toán 1 ngôi nào dùng để xác định địa chỉ của đối tượng mà con trỏ chỉ tới	3	*	!	&	\$			

Mã câu hỏi	Mã chức danh	Loại câu hỏi	Nhiệm vụ cấp 1	Nhiệm vụ cấp 2	Nội dung câu hỏi	Đáp án đúng	Phương án lựa chọn 1	Phương án lựa chọn 2	Phương án lựa chọn 3	Phương án lựa chọn 4	Phương án lựa chọn 5	Phương án lựa chọn 6	Hình ảnh
88		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Kết quả của chương trình sau là gì: #include <stdio.h> int change(int *a) { *a=10; return *a; }; void main() { int i=5; change(&i); printf("%d",i); };	2	5	10	0	15			
89		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Cái gì quyết định kích thước của vùng nhớ được cấp phát cho các biến	4	Tên biến	Kiểu dữ liệu của biến	Giá trị của biến	Địa chỉ của biến			
90		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Kết quả của chương trình sau là gì: #include <stdio.h> void main() { int i=1, k=0; for (; i<5; i++) k++; printf("%d",k); }	2	0	4	5	Vòng lặp vô hạn			
91		MC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Hằng có thể được định nghĩa theo cách nào	12	#define <indentifier> string	const tên_kiểu tên_biến_hằng = giá trị	Không có cách định nghĩa chung.	tên_kiểu tên_biến_hằng = giá trị			
92		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Hàm gotoxy(int x, int y) là hàm	2	Đặt con trỏ tại dòng x, cột y	Đặt con trỏ tại cột x, dòng y	Lưu dữ liệu tọa độ của con trỏ màn hình cột x, dòng y	Lưu dữ liệu tọa độ của con trỏ màn hình dòng x, cột y			
93		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Phép toán % có ý nghĩa gì	3	Đổi dấu một số thực hoặc một số nguyên	Chia hai số thực hoặc nguyên	Lấy phần dư của phép chia hai số nguyên.	Lấy phần thập phân của kết quả sau phép chia			
94		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Hàm scanf("%[^n]",str); tương với lệnh nào sau đây	4	getch();	getche()	macro getchar()	gets(str)			
95		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Giá trị logic của biểu thức sau là gì: !(1&&1 1&&0);	2	1	0	-1	Không xác định			

Mã câu hỏi	Mã chức danh	Loại câu hỏi	Nhiệm vụ cấp 1	Nhiệm vụ cấp 2	Nội dung câu hỏi	Đáp án đúng	Phương án lựa chọn 1	Phương án lựa chọn 2	Phương án lựa chọn 3	Phương án lựa chọn 4	Phương án lựa chọn 5	Phương án lựa chọn 6	Hình ảnh
96		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Nếu có khai báo: char *ptr; char msg[10]; char v; Câu nào sau đây sẽ đúng	2	ptr=v	ptr=msg	*ptr = *msg	*ptr = &msg			
97		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Tại sao hai hàm scanf() và printf() gọi là 2 hàm nhập, xuất có định dạng	1	Vì chúng có chuỗi định dạng trong tham số	Vì chúng thường dùng để nhập, xuất các trị trong chỉ một kiểu đã định trước	Vì một lí do khác	2 hàm trên không phải là hai hàm nhập xuất có định dạng			
98		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Hàm nào trong các hàm sau thuộc các hàm nhập xuất không định dạng 1- printf(); 2- scanf(); 3- getchar(); 4- putchar();	3	12	23	34	13			
99		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Đâu là những toán tử toán học	1	+, /, %.	+, -, *, /, %, ++, --, >, <.	&&, .	+, -, *, /, %, =, !=.			
100		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Cho đoạn chương trình sau: int n=0; for (int i=0; i<10; i+=4) n+=i; Giá trị của biến n là:	2	8	12	16	24			
101		SC	Lập trình C	Kỹ năng lập trình C căn bản	Trong chế độ văn bản, dấu hiệu kết thúc tệp là:	1	EOF	NULL	\n	Ctrl Z			
102		SC	Kiến trúc máy tính	Tổng quan máy tính	Khi Bộ xử lý đang thực hiện chương trình, nếu có ngắt (không bị cấm) gửi đến, thì	4	Thực hiện xong chương trình rồi thực hiện ngắt	Từ chối ngắt, không phục vụ	Phục vụ ngắt ngay, sau đó thực hiện chương trình	Thực hiện xong lệnh hiện tại, rồi phục vụ ngắt, cuối cùng quay lại thực hiện tiếp chương trình			
103		SC	Kiến trúc máy tính	Tổng quan máy tính	Có các loại ngắt sau trong máy tính	4	Ngắt cứng, ngắt mềm, ngắt trung gian	Ngắt ngoại lệ, ngắt cứng, ngắt INTR	Ngắt mềm, ngắt NMI, ngắt cứng	Ngắt cứng, ngắt mềm, ngắt ngoại lệ			
104		SC	Kiến trúc máy tính	Tổng quan máy tính	Các hoạt động của máy tính gồm	3	Ngắt, Giải mã lệnh, Vào/ra	Xử lý số liệu, Ngắt, Thực hiện chương trình	Thực hiện chương trình, ngắt, vào/ra	Tính toán kết quả, Lưu trữ dữ liệu, vào/ra			
105		SC	Kiến trúc máy tính	Tổng quan máy tính	Trong máy tính, có các loại bus liên kết hệ thống nhau	2	Chỉ dẫn, Chức năng, Điều khiển	Điều khiển, Dữ liệu, Địa chỉ	Dữ liệu, Phụ thuộc, Điều khiển	Dữ liệu, Điều khiển, Phụ trợ			
106		SC	Kiến trúc máy tính	Tổng quan máy tính	Hệ thống vào/ra của máy tính không bao gồm đồng thời các thiết bị sau	4	Đĩa từ, Loa, Đĩa CD-ROM	Màn hình, RAM, Máy in	CPU, Chuột, Máy quét ảnh	ROM, RAM, Các thanh ghi			
107		SC	Kiến trúc máy tính	Tổng quan máy tính	Hệ thống nhớ của máy tính bao gồm	4	Cache, Bộ nhớ ngoài	Bộ nhớ ngoài, ROM	Đĩa quang, Bộ nhớ trong	Bộ nhớ trong, Bộ nhớ ngoài			

Mã câu hỏi	Mã chức danh	Loại câu hỏi	Nhiệm vụ cấp 1	Nhiệm vụ cấp 2	Nội dung câu hỏi	Đáp án đúng	Phương án lựa chọn 1	Phương án lựa chọn 2	Phương án lựa chọn 3	Phương án lựa chọn 4	Phương án lựa chọn 5	Phương án lựa chọn 6	Hình ảnh
108		SC	Kiến trúc máy tính	Tổng quan máy tính	Bộ xử lý gồm các thành phần (không kể bus bên trong)	2	Khởi điều khiển, Các thanh ghi, Cổng vào/ra	Khởi điều khiển, ALU, Các thanh ghi	Các thanh ghi, DAC, Khởi điều khiển	ALU, Các thanh ghi, Cổng vào/ra.			
109		SC	Kiến trúc máy tính	Tổng quan máy tính	Các thành phần cơ bản của máy tính	4	RAM, CPU, ổ đĩa cứng, Bus liên kết	Hệ thống nhớ, Bus liên kết, ROM, Bàn phím	Hệ thống nhớ, Bộ xử lý, Màn hình, Chuột	Hệ thống nhớ, Bộ xử lý, Hệ thống vào ra, Bus liên kết			
110		SC	Kiến trúc máy tính	Tổng quan máy tính	Trình tự xử lý thông tin của máy tính điện tử	2	CPU -> Đĩa cứng -> Màn hình	Nhận thông tin -> Xử lý thông tin -> Xuất thông tin	CPU -> Bàn phím -> Màn hình	Màn hình -> Máy in -> Đĩa mềm			
111		SC	Kiến trúc máy tính	Tổng quan máy tính	Các chức năng cơ bản của máy tính	3	Lưu trữ dữ liệu, Chạy chương trình, Nối ghép với TBNV, Truy nhập bộ nhớ	Trao đổi dữ liệu, Điều khiển, Thực hiện lệnh, Xử lý dữ liệu	Lưu trữ dữ liệu, Xử lý dữ liệu, Trao đổi dữ liệu, Điều khiển.	Điều khiển, Lưu trữ dữ liệu, Thực hiện phép toán, Kết nối Internet			
112		SC	Kiến trúc máy tính	Tổng quan máy tính	Phát biểu nào sau đây là đúng	1	INTR là tín hiệu cứng chặn được	INTR là tín hiệu ngắt mềm	INTR là tín hiệu ngắt cứng không chặn được	INTR là một tín hiệu ngắt ngoại lệ			
113		SC	Kiến trúc máy tính	Tổng quan máy tính	Cho đến nay, máy tính đã phát triển qua	2	5 thế hệ	4 thế hệ	3 thế hệ	2 thế hệ			
114		SC	Kiến trúc máy tính	Tổng quan máy tính	Theo luật Moore, số lượng transistor sẽ tăng gấp đôi sau mỗi	3	22 tháng	20 tháng	18 tháng	16 tháng			
115		SC	Kiến trúc máy tính	Tổng quan máy tính	Tín hiệu điều khiển MEMR là tín hiệu	1	Đọc lệnh/dữ liệu từ ngăn nhớ	Ghi lệnh/dữ liệu ra ngăn nhớ	Đọc lệnh từ thiết bị ngoại vi	Ghi lệnh ra thiết bị ngoại vi			
116		SC	Kiến trúc máy tính	Tổng quan máy tính	Tín hiệu điều khiển IOW là tín hiệu	4	Đọc lệnh/dữ liệu từ thiết bị ngoại vi	Ghi lệnh/dữ liệu ra thiết bị ngoại vi	Đọc dữ liệu từ thiết bị ngoại vi	Ghi dữ liệu ra thiết bị ngoại vi			
117		SC	Kiến trúc máy tính	Tổng quan máy tính	Tín hiệu điều khiển HOLD là tín hiệu	3	CPU trả lời chấp nhận ngắt	CPU gửi ra ngoài xin dùng bus	Từ bên ngoài gửi đến CPU xin dùng bus	Từ bên ngoài gửi đến CPU trả lời không dùng bus			
118		SC	Kiến trúc máy tính	Tổng quan máy tính	Tín hiệu điều khiển HLDA là tín hiệu	4	CPU trả lời không chấp nhận ngắt	CPU trả lời chấp nhận ngắt	Từ bên ngoài gửi đến CPU xin ngắt	CPU trả lời đồng ý nhường bus			
119		SC	Kiến trúc máy tính	Tổng quan máy tính	Tín hiệu điều khiển INTA là tín hiệu	2	CPU trả lời không chấp nhận ngắt	CPU trả lời chấp nhận ngắt	Từ bên ngoài gửi đến CPU xin ngắt	Ngắt ngoại lệ			
120		SC	Kiến trúc máy tính	Tổng quan máy tính	Tín hiệu điều khiển INTR là tín hiệu	1	Từ bên ngoài gửi đến CPU xin ngắt	Từ CPU gửi ra ngoài xin ngắt	Từ bộ nhớ chính gửi đến CPU xin ngắt	Từ CPU gửi đến bộ nhớ chính xin ngắt			
121		SC	Kiến trúc máy tính	Tổng quan máy tính	Với tín hiệu điều khiển MEMW, phát biểu nào sau đây là sai	2	Là tín hiệu được phát ra bởi CPU	Là tín hiệu do bên ngoài gửi đến CPU	Không phải là tín hiệu truy nhập công vào/ra	Là tín hiệu điều khiển ghi			
122		SC	Kiến trúc máy tính	Tổng quan máy tính	Theo cách phân loại truyền thống, có các loại máy tính sau đây	4	Bộ vi điều khiển, máy tính cá nhân, máy tính lớn, siêu máy tính, máy vi tính	Máy tính xách tay, máy tính lớn, máy tính để bàn, máy vi tính, siêu máy tính	Máy tính xách tay, máy tính mini, máy tính lớn, siêu máy tính, máy chủ	Bộ vi điều khiển, máy vi tính, máy tính mini, máy tính lớn, siêu máy tính			
123		SC	Kiến trúc máy tính	Tổng quan máy tính	Theo cách phân loại hiện đại, có các loại máy tính sau đây	2	Máy tính để bàn, máy tính lớn, máy tính nhúng	Máy tính để bàn, máy chủ, máy tính nhúng	Máy chủ, máy tính mini, máy tính lớn	Máy tính mini, máy tính nhúng, siêu máy tính			
124		SC	Kiến trúc máy tính	Tổng quan máy tính	Các thành phần cơ bản của thiết bị ngoại vi	1	Bộ chuyển đổi tín hiệu, Logic điều khiển, Bộ đệm	Bộ chuyển đổi trạng thái, Logic đọc, Bộ đếm tiến	Bộ chuyển đổi hiện thời, Logic ghi, Bộ kiểm tra	Bộ chuyển đổi địa chỉ, Logic nhận, Bộ đếm lùi			

Mã câu hỏi	Mã chức danh	Loại câu hỏi	Nhiệm vụ cấp 1	Nhiệm vụ cấp 2	Nội dung câu hỏi	Đáp án đúng	Phương án lựa chọn 1	Phương án lựa chọn 2	Phương án lựa chọn 3	Phương án lựa chọn 4	Phương án lựa chọn 5	Phương án lựa chọn 6	Hình ảnh
125		SC	Kiến trúc máy tính	Tổng quan máy tính	Đối với các tín hiệu điều khiển, phát biểu nào sau đây là sai	2	MEMR là tín hiệu đọc lệnh (dữ liệu) từ bộ nhớ	MEMW là tín hiệu đọc lệnh từ bộ nhớ	IOR là tín hiệu đọc dữ liệu từ cổng vào ra	IOW là tín hiệu ghi dữ liệu ra cổng vào ra			
126		SC	Kiến trúc máy tính	Tổng quan máy tính	Trong các giai đoạn phát triển của máy tính, phát biểu nào sau đây là sai	2	Thế hệ thứ hai dùng diode transistor	Thế hệ thứ ba dùng diode transistor	Thế hệ thứ nhất dùng đèn điện tử chân không	Thế hệ thứ tư dùng vi mạch			
127		SC	Kiến trúc máy tính	Biểu diễn dữ liệu và số học máy tính	Đối với số nguyên không dấu, 8 bit, giá trị biểu diễn số 261 là	4	1001 0001	1010 1011	1000 0111	Không biểu diễn được			
128		SC	Kiến trúc máy tính	Biểu diễn dữ liệu và số học máy tính	Đối với số nguyên không dấu, 8 bit, giá trị biểu diễn số 132 là	2	1001 0001	1000 0100	1000 0111	Không biểu diễn được			
129		SC	Kiến trúc máy tính	Biểu diễn dữ liệu và số học máy tính	Đối với số nguyên có dấu, 8 bit, giá trị biểu diễn số 129 là	4	1001 0001	1010 1011	1000 0111	Không biểu diễn được			
130		SC	Kiến trúc máy tính	Biểu diễn dữ liệu và số học máy tính	Đối với số nguyên có dấu, 8 bit, giá trị biểu diễn số 124 là	1	0111 1100	0101 1011	0100 0111	Không biểu diễn được			
131		SC	Kiến trúc máy tính	Biểu diễn dữ liệu và số học máy tính	Dải biểu diễn số nguyên không dấu, n bit trong máy tính là	3	$0 \rightarrow 2^n$	$0 \rightarrow 2^n - 1$	$0 \rightarrow 2^{n-1} - 1$	$0 \rightarrow 2^n$			
132		SC	Kiến trúc máy tính	Biểu diễn dữ liệu và số học máy tính	Dải biểu diễn số nguyên có dấu, n bit trong máy tính là	4	$-2^{(n-1)} \rightarrow 2^{(n-1)}$	$-2^{n-1} \rightarrow 2^n + 1$	$-2^{(n-1)} - 1 \rightarrow 2^{(n-1)} - 1$	$-2^{(n-1)} \rightarrow 2^{(n-1)} - 1$			
133		SC	Kiến trúc máy tính	Biểu diễn dữ liệu và số học máy tính	Đối với số nguyên có dấu, 8 bit, dùng phương pháp “Dấu và độ lớn”, giá trị biểu diễn số - 60 là	3	0000 1101	0000 1010	1011 1100	1100 1101			
134		SC	Kiến trúc máy tính	Biểu diễn dữ liệu và số học máy tính	Đối với số nguyên có dấu, 8 bit, dùng phương pháp “Mã bù 2”, giá trị biểu diễn số 101 là	1	0110 0101	0000 1100	0000 1110	0100 1010			
135		SC	Kiến trúc máy tính	Biểu diễn dữ liệu và số học máy tính	Đối với số nguyên có dấu, 8 bit, dùng phương pháp “Mã bù 2”, giá trị biểu diễn số - 29 là	2	1000 0000	1110 0011	1111 0000	1000 1111			
136		SC	Kiến trúc máy tính	Biểu diễn dữ liệu và số học máy tính	Có biểu diễn “1100 1000” đối với số nguyên có dấu, 8 bit, dùng phương pháp “Mã bù 2”, giá trị của nó là	2	Không tồn tại	-56	56	200			
137		SC	Kiến trúc máy tính	Biểu diễn dữ liệu và số học máy tính	Đối với các số 8 bit, không dấu. Hãy cho biết kết quả khi thực hiện phép cộng: 0100 0111 + 0101 1111	2	146	166	176	156			

Mã câu hỏi	Mã chức danh	Loại câu hỏi	Nhiệm vụ cấp 1	Nhiệm vụ cấp 2	Nội dung câu hỏi	Đáp án đúng	Phương án lựa chọn 1	Phương án lựa chọn 2	Phương án lựa chọn 3	Phương án lựa chọn 4	Phương án lựa chọn 5	Phương án lựa chọn 6	Hình ảnh
138		SC	Kiến trúc máy tính	Biểu diễn dữ liệu và số học máy tính	Đối với số có dấu, phát biểu nào sau đây là sai	1	Cộng hai số cùng dấu, tổng luôn đúng	Cộng hai số khác dấu, tổng luôn đúng	Cộng hai số cùng dấu, nếu tổng có cùng dấu thì tổng đúng	Cộng hai số cùng dấu, nếu tổng khác dấu thì tổng sai			
139		SC	Kiến trúc máy tính	Biểu diễn dữ liệu và số học máy tính	Đối với số không dấu, phát biểu nào sau đây là đúng	4	Khi thực hiện phép cộng, tổng luôn đúng	Khi cộng hai số cùng dấu, cho tổng khác dấu	Khi cộng có nhớ ra khỏi bit cao nhất, tổng không sai	Khi cộng không nhớ ra khỏi bit cao nhất, tổng đúng			
140		SC	Kiến trúc máy tính	Biểu diễn dữ liệu và số học máy tính	Đối với số có dấu, 8 bit, xét phép cộng: $(-73) + (-86)$. Phát biểu nào sau đây là đúng	3	Không cho kết quả, vì tràn số	Không cho kết quả, vì có nhớ ra khỏi bit cao nhất	97	-159			
141		SC	Kiến trúc máy tính	Biểu diễn dữ liệu và số học máy tính	Đối với số có dấu, 8 bit, xét phép cộng: $91 + 63$. Phát biểu nào sau đây là đúng	4	Không cho kết quả, vì tràn số	Kết quả sai, vì có nhớ ra khỏi bit cao nhất	154	-102			
142		SC	Kiến trúc máy tính	Biểu diễn dữ liệu và số học máy tính	Với bộ mã Unicode để mã hoá ký tự, phát biểu nào sau đây là sai	3	Là bộ mã 16 bit	Là bộ mã đa ngôn ngữ	Chỉ mã hoá được 256 ký tự	Có hỗ trợ các ký tự tiếng Việt			
143		SC	Kiến trúc máy tính	Biểu diễn dữ liệu và số học máy tính	Với bộ mã ASCII để mã hoá ký tự, phát biểu nào sau đây là sai	4	Do ANSI thiết kế	Là bộ mã 8 bit	Có chứa các ký tự điều khiển truyền tin	Không hỗ trợ các ký tự điều khiển máy in			
144		SC	Kiến trúc máy tính	Biểu diễn dữ liệu và số học máy tính	Với bộ mã ASCII, phát biểu nào sau đây là sai	2	Chứa các ký tự điều khiển màn hình	Mã của các ký tự “&”, “%”, “@”, “#” thuộc phần mã mở rộng	Mã 30 H -> 39 H là mã của các chữ số	Có chứa các ký tự kẻ khung			
145		SC	Kiến trúc máy tính	Biểu diễn dữ liệu và số học máy tính	Cho số thực 81,25. Giá trị của nó ở hệ nhị phân là	2	"100101,1"	"1010001,01"	"100011,101"	"100010,011"			
146		SC	Kiến trúc máy tính	Biểu diễn dữ liệu và số học máy tính	Cho số thực 99,3125. Giá trị của nó ở hệ nhị phân là	4	"111011,101"	"111011,0011"	"111010,0101"	"1100011,0101"			
147		SC	Kiến trúc máy tính	Biểu diễn dữ liệu và số học máy tính	Cho số thực 51/32. Giá trị của nó ở hệ nhị phân là	3	"1,01011"	"1,01110"	"1,10011"	"1,00111"			
148		SC	Kiến trúc máy tính	Biểu diễn dữ liệu và số học máy tính	Cho số thực 33/128. Giá trị của nó ở hệ nhị phân là	1	"0,0100001"	"0,1010101"	"0,1001100"	"0,0100011"			
149		SC	Kiến trúc máy tính	Biểu diễn dữ liệu và số học máy tính	Trong chuẩn IEEE 754/85, dạng đơn (single) có độ dài	3	16 bit	128 bit	32 bit	64 bit			

Mã câu hỏi	Mã chức danh	Loại câu hỏi	Nhiệm vụ cấp 1	Nhiệm vụ cấp 2	Nội dung câu hỏi	Đáp án đúng	Phương án lựa chọn 1	Phương án lựa chọn 2	Phương án lựa chọn 3	Phương án lựa chọn 4	Phương án lựa chọn 5	Phương án lựa chọn 6	Hình ảnh
150		SC	Kiến trúc máy tính	Biểu diễn dữ liệu và số học máy tính	Trong chuẩn IEEE 754/85, dạng kép (double) có độ dài	1	64 bit	80 bit	32 bit	128 bit			
151		SC	Kiến trúc máy tính	Biểu diễn dữ liệu và số học máy tính	Trong chuẩn IEEE 754/85, dạng kép mở rộng (double-extended) có độ dài	2	128 bit	80 bit	32 bit	64 bit			
152		SC	Kiến trúc máy tính	Bộ xử lý	Phát biểu nào dưới đây là sai	3	Bộ xử lý điều khiển hoạt động của máy tính	Bộ xử lý hoạt động theo chương trình nằm sẵn trong bộ nhớ	Bộ xử lý được cấu tạo bởi hai thành phần	Bộ xử lý được cấu tạo bởi ba thành phần			
153		SC	Kiến trúc máy tính	Bộ xử lý	Xét các công đoạn của bộ xử lý, thứ tự nào là đúng	2	Giải mã lệnh -> nhận dữ liệu -> xử lý dữ liệu -> ghi dữ liệu -> nhận lệnh	Nhận lệnh -> giải mã lệnh -> nhận dữ liệu -> xử lý dữ liệu -> ghi dữ liệu	Nhận lệnh -> nhận dữ liệu -> giải mã lệnh -> xử lý dữ liệu -> ghi dữ liệu	Nhận dữ liệu -> xử lý dữ liệu -> nhận lệnh -> giải mã lệnh -> ghi dữ liệu			
154		SC	Kiến trúc máy tính	Bộ xử lý	Với công đoạn nhận lệnh của CPU, thứ tự thực hiện là	1	Bộ đếm chương trình -> Bộ nhớ -> thanh ghi lệnh	Bộ nhớ -> Bộ đếm chương trình -> thanh ghi lệnh	Bộ nhớ -> thanh ghi lệnh -> bộ đếm chương trình	Bộ đếm chương trình -> thanh ghi lệnh -> bộ nhớ			
155		SC	Kiến trúc máy tính	Bộ xử lý	Với công đoạn giải mã lệnh của CPU, thứ tự thực hiện là	4	Thanh ghi lệnh -> giải mã -> khối điều khiển -> tín hiệu điều khiển	Thanh ghi lệnh -> khối điều khiển -> tín hiệu điều khiển -> giải mã	Khối điều khiển -> thanh ghi lệnh -> giải mã -> tín hiệu điều khiển	Thanh ghi lệnh -> khối điều khiển -> giải mã -> tín hiệu điều khiển			
156		SC	Kiến trúc máy tính	Bộ xử lý	Với công đoạn xử lý dữ liệu của CPU, thứ tự thực hiện là	3	Thực hiện phép toán -> ALU -> thanh ghi dữ liệu	Thực hiện phép toán -> thanh ghi dữ liệu -> ALU	ALU -> thực hiện phép toán -> thanh ghi dữ liệu	ALU -> thanh ghi dữ liệu -> thực hiện phép toán			
157		SC	Kiến trúc máy tính	Bộ xử lý	Bộ xử lý nhận lệnh tại	2	Bộ nhớ hoặc thiết bị ngoại vi	Bộ nhớ	Thiết bị ngoại vi	CPU			
158		SC	Kiến trúc máy tính	Bộ xử lý	Bộ xử lý nhận dữ liệu tại	1	Bộ nhớ hoặc thiết bị ngoại vi	Bộ nhớ	Thiết bị ngoại vi	CPU			
159		SC	Kiến trúc máy tính	Bộ xử lý	Đối với nhiệm vụ của khối điều khiển (trong CPU), phát biểu nào sau đây là sai	3	Điều khiển nhận lệnh tiếp theo từ bộ nhớ, đưa vào thanh ghi lệnh	Tăng nội dung của PC để trở vào lệnh tiếp theo	Vận chuyển lệnh từ thanh ghi ra bộ nhớ	Phát ra các tín hiệu điều khiển thực hiện lệnh			
160		SC	Kiến trúc máy tính	Bộ xử lý	Đối với khối điều khiển (trong CPU), phát biểu nào sau đây là sai	4	Điều khiển các tín hiệu bên trong và bên ngoài bộ xử lý	Điều khiển các thanh ghi và ALU	Điều khiển bộ nhớ và modul vào ra	Chỉ điều khiển các thanh ghi và ALU			
161		SC	Kiến trúc máy tính	Bộ xử lý	Đối với các thanh ghi (trong CPU), phát biểu nào sau đây là sai	4	Chứa các thông tin tạm thời	Là mức đầu tiên của hệ thống nhớ	Nằm trong bộ xử lý	Người lập trình có thể thay đổi nội dung của mọi thanh ghi			
162		SC	Kiến trúc máy tính	Bộ xử lý	Đối với ngăn xếp (stack), phát biểu nào sau đây là sai	1	Là vùng nhớ có cấu trúc FIFO	Là vùng nhớ có cấu trúc LIFO	Con trỏ ngăn xếp luôn trỏ vào đỉnh ngăn xếp	Khi cất thêm thông tin vào ngăn xếp, con trỏ ngăn xếp giảm			
163		SC	Kiến trúc máy tính	Bộ xử lý	Đối với khối điều khiển trong CPU, phát biểu nào sau đây là đúng	4	Tiếp nhận tín hiệu từ CPU đến	Không tiếp nhận tín hiệu từ thiết bị ngoại vi	Giải mã lệnh được chuyển từ thanh ghi trạng thái đến	Giải mã lệnh được chuyển từ thanh ghi lệnh đến			

Mã câu hỏi	Mã chức danh	Loại câu hỏi	Nhiệm vụ cấp 1	Nhiệm vụ cấp 2	Nội dung câu hỏi	Đáp án đúng	Phương án lựa chọn 1	Phương án lựa chọn 2	Phương án lựa chọn 3	Phương án lựa chọn 4	Phương án lựa chọn 5	Phương án lựa chọn 6	Hình ảnh
164		SC	Kiến trúc máy tính	Bộ xử lý	Xét các tín hiệu điều khiển bên trong CPU, phát biểu nào sau đây là đúng	2	Điều khiển chuyển dữ liệu từ bộ nhớ ra thiết bị ngoại vi	Điều khiển chuyển dữ liệu từ thanh ghi vào ALU	Điều khiển chuyển dữ liệu từ bộ nhớ	Điều khiển chuyển dữ liệu từ CPU vào ALU			
165		SC	Kiến trúc máy tính	Bộ xử lý	Xét các tín hiệu điều khiển bên trong CPU, phát biểu nào sau đây là sai	1	Điều khiển chuyển dữ liệu từ CPU ra thanh ghi	Điều khiển chuyển dữ liệu từ thanh ghi vào ALU	Điều khiển chuyển dữ liệu từ ALU ra thanh ghi	Điều khiển ALU thực hiện lệnh			
166		SC	Kiến trúc máy tính	Bộ xử lý	Đối với khối ALU (trong CPU), phát biểu nào sau đây là sai	3	Thực hiện phép dịch bit	Thực hiện phép so sánh hai đại lượng	Thực hiện phép lấy căn bậc hai	Thực hiện phép cộng và trừ			
167		SC	Kiến trúc máy tính	Bộ xử lý	Xét các tín hiệu điều khiển từ CPU ra bus hệ thống, phát biểu nào sau đây là đúng	2	Điều khiển đọc dữ liệu từ ALU	Điều khiển đọc/ghi ngăn nhớ	Điều khiển chuyển dữ liệu từ ALU vào thanh ghi	Điều khiển ghi dữ liệu vào ALU			
168		SC	Kiến trúc máy tính	Bộ xử lý	Xét các tín hiệu điều khiển từ bus hệ thống đến CPU, phát biểu nào sau đây là đúng	3	Tín hiệu điều khiển ghi ngăn nhớ	Tín hiệu điều khiển đọc ngăn nhớ	Tín hiệu xin ngắt	Tín hiệu chấp nhận ngắt			
169		SC	Kiến trúc máy tính	Bộ xử lý	Đối với các thanh ghi (trong CPU), phát biểu nào sau đây là đúng	1	Có loại thanh ghi không lập trình được	Mọi thanh ghi đều có thể lập trình được	Chứa lệnh vừa được xử lý xong	Chứa trạng thái của các thiết bị ngoại vi			
170		SC	Kiến trúc máy tính	Bộ xử lý	Đối với cờ carry (CF), phát biểu nào sau đây là đúng	1	Được thiết lập khi phép toán có nhớ ra khỏi bit cao nhất	Được thiết lập khi phép toán không nhớ ra khỏi bit cao nhất	Không được thiết lập khi phép toán có nhớ ra khỏi bit cao nhất	Đây là cờ báo tràn đối với số có dấu			
171		SC	Kiến trúc máy tính	Bộ xử lý	Đối với cờ overflow (OF), phát biểu nào sau đây là đúng	2	Được thiết lập khi cộng hai số khác dấu cho kết quả âm	Được thiết lập khi cộng hai số cùng dấu cho kết quả khác dấu	Được thiết lập khi cộng hai số cùng dấu cho kết quả cùng dấu	Đây là cờ báo tràn đối với số không dấu			
172		SC	Kiến trúc máy tính	Kiến trúc tập lệnh	Cho lệnh assembly: ADD BX, 10. Toán hạng nguồn thuộc	4	Mode địa chỉ trực tiếp	Mode địa chỉ gián tiếp	Không tồn tại lệnh	Mode địa chỉ tức thì			
173		SC	Kiến trúc máy tính	Kiến trúc tập lệnh	Cho lệnh assembly: SUB 100, CX. Toán hạng nguồn thuộc	2	Mode địa chỉ trực tiếp	Không tồn tại lệnh	Mode địa chỉ hằng số	Mode địa chỉ tức thì			
174		SC	Kiến trúc máy tính	Kiến trúc tập lệnh	Cho lệnh assembly: MOV DX, [20]. Toán hạng nguồn thuộc	1	Mode địa chỉ trực tiếp	Không tồn tại lệnh	Mode địa chỉ hằng số	Mode địa chỉ tức thì			
175		SC	Kiến trúc máy tính	Kiến trúc tập lệnh	Cho lệnh assembly: ADD AX, CX. Mode địa chỉ của toán hạng là	4	Tức thì	Trực tiếp	Gián tiếp qua thanh ghi	Thanh ghi			
176		SC	Kiến trúc máy tính	Kiến trúc tập lệnh	Cho lệnh assembly: MOV DX, [BP]. Mode địa chỉ của toán hạng nguồn là	3	Thanh ghi	Gián tiếp	Gián tiếp qua thanh ghi	Trực tiếp			
177		SC	Kiến trúc máy tính	Kiến trúc tập lệnh	Cho lệnh assembly: SUB AX, [CX] + 50. Mode địa chỉ của toán hạng nguồn là	2	Dịch chuyển	Không tồn tại	Thanh ghi	Gián tiếp qua thanh ghi			
178		SC	Kiến trúc máy tính	Kiến trúc tập lệnh	Cho lệnh assembly: POP BX. Phát biểu nào sau đây là đúng	3	Đây là mode địa chỉ thanh ghi	Đây là mode địa chỉ gián tiếp qua thanh ghi	Đây là mode địa chỉ ngăn xếp				
179		SC	Kiến trúc máy tính	Kiến trúc tập lệnh	Cho lệnh assembly: ADD CX, 20. Phát biểu nào sau đây là đúng:	1	Toán hạng nguồn thuộc mode địa chỉ tức thì	Toán hạng nguồn thuộc mode địa chỉ trực tiếp	Toán hạng đích thuộc mode địa chỉ gián tiếp qua thanh ghi	Toán hạng đích không thuộc mode địa chỉ thanh ghi			
180		SC	Kiến trúc máy tính	Kiến trúc tập lệnh	Cho lệnh assembly: POP DX. Phát biểu nào sau đây là đúng	4	Không có toán hạng nguồn	Toán hạng đích thuộc mode địa chỉ trực tiếp	Toán hạng đích được ngầm hiểu	Toán hạng nguồn được ngầm hiểu			

Mã câu hỏi	Mã chức danh	Loại câu hỏi	Nhiệm vụ cấp 1	Nhiệm vụ cấp 2	Nội dung câu hỏi	Đáp án đúng	Phương án lựa chọn 1	Phương án lựa chọn 2	Phương án lựa chọn 3	Phương án lựa chọn 4	Phương án lựa chọn 5	Phương án lựa chọn 6	Hình ảnh
181		SC	Kiến trúc máy tính	Kiến trúc tập lệnh	Cho lệnh assembly: PUSH AX. Phát biểu nào sau đây là sai	1	Không có toán hạng nguồn	Toán hạng đích được ngầm hiểu	Toán hạng nguồn thuộc mode địa chỉ thanh ghi	Toán hạng đích thuộc mode địa chỉ stack			
182		SC	Kiến trúc máy tính	Kiến trúc tập lệnh	Xét lệnh LOAD. Lệnh này thuộc	2	Nhóm lệnh số học	Nhóm lệnh chuyển dữ liệu	Nhóm lệnh chuyển điều khiển	Nhóm lệnh vào/ra			
183		SC	Kiến trúc máy tính	Kiến trúc tập lệnh	Xét lệnh INTERRUPT. Lệnh này thuộc	3	Nhóm lệnh số học	Nhóm lệnh chuyển dữ liệu	Nhóm lệnh chuyển điều khiển	Nhóm lệnh vào/ra			
184		SC	Kiến trúc máy tính	Kiến trúc tập lệnh	Xét lệnh ABSOLUTE. Lệnh này thuộc	1	Nhóm lệnh số học	Nhóm lệnh vào/ra	Nhóm lệnh điều khiển hệ thống	Nhóm lệnh logic			
185		SC	Kiến trúc máy tính	Kiến trúc tập lệnh	Xét lệnh ROTATE. Lệnh này thuộc	4	Nhóm lệnh chuyển điều khiển	Nhóm lệnh điều khiển hệ thống	Nhóm lệnh quan hệ	Nhóm lệnh logic			
186		SC	Kiến trúc máy tính	Kiến trúc tập lệnh	Xét lệnh JUMP. Lệnh này thuộc	1	Nhóm lệnh chuyển điều khiển	Nhóm lệnh quan hệ	Nhóm lệnh vào/ra	Nhóm lệnh số học			
187		SC	Kiến trúc máy tính	Hệ thống nhớ	Đối với bộ nhớ ROM, phát biểu nào sau đây là đúng	3	Có thể dùng điện để xóa PROM	PROM là loại ROM có thể xóa và ghi lại nhiều lần	EPROM là loại ROM có thể xóa và ghi lại nhiều lần	Có thể dùng điện để xóa EPROM			
188		SC	Kiến trúc máy tính	Hệ thống nhớ	Đối với bộ nhớ RAM, phát biểu nào sau đây là sai	1	Là loại bộ nhớ không khả biến	Là nơi lưu giữ thông tin tạm thời	Có hai loại RAM	Là bộ nhớ đọc/ghi tùy ý			
189		SC	Kiến trúc máy tính	Hệ thống nhớ	Đối với bộ nhớ RAM, phát biểu nào sau đây là sai	1	DRAM được chế tạo từ mạch lật	DRAM được chế tạo từ tụ điện	SRAM được chế tạo từ mạch lật	SRAM không cần phải làm tươi			
190		SC	Kiến trúc máy tính	Hệ thống nhớ	Cho chip nhớ SRAM có dung lượng 16K x 8 bit, phát biểu nào sau đây là sai	4	Có 14 đường địa chỉ	Có 8 đường dữ liệu	Các đường địa chỉ là: A0 -> A13	Các đường địa chỉ là: A0 -> A14			
191		SC	Kiến trúc máy tính	Hệ thống nhớ	Cho chip nhớ SRAM có dung lượng 64K x 4 bit, phát biểu nào sau đây đúng	1	Các đường địa chỉ là: A0 -> A15	Các đường địa chỉ là: D0 -> D15	Các đường dữ liệu là: A0 -> A3	Các đường dữ liệu là: D1 -> D8			
192		SC	Kiến trúc máy tính	Hệ thống nhớ	Xét về chức năng, hệ thống nhớ máy tính có thể có ở	4	Bên trong bộ xử lý, RAM, đĩa từ	Các thanh ghi, bộ nhớ trong, CD-ROM	Các thanh ghi, ROM, băng từ	Các thanh ghi, bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài			
193		SC	Kiến trúc máy tính	Hệ thống nhớ	Đối với hệ thống nhớ, có các kiểu vật lý như sau	3	Bộ nhớ từ, RAM, bộ nhớ cache	Bộ nhớ bán dẫn, bộ nhớ từ, bộ nhớ cache	Bộ nhớ bán dẫn, bộ nhớ từ, bộ nhớ quang	Bộ nhớ quang, bộ nhớ cache, bộ nhớ từ			
194		SC	Kiến trúc máy tính	Hệ thống nhớ	Xét sơ đồ phân cấp hệ thống nhớ, phát biểu nào sau đây là sai	2	Mức thanh ghi là mức trao đổi nhanh nhất	Mức thanh ghi là mức trao đổi chậm nhất	Mức cache được chia thành hai mức	Mức cache là mức gần thanh ghi nhất			
195		SC	Kiến trúc máy tính	Hệ thống nhớ	Xét sơ đồ phân cấp hệ thống nhớ, phát biểu nào sau đây là đúng	3	Từ bộ nhớ cache đến bộ nhớ ngoài, tốc độ nhanh dần	Từ thanh ghi đến bộ xử lý, tốc độ tăng dần	Từ bộ nhớ ngoài đến thanh ghi, dung lượng giảm dần	Từ bộ nhớ trong đến bộ nhớ cache, tần suất truy nhập giảm dần			
196		SC	Kiến trúc máy tính	Hệ thống nhớ	Đối với bộ nhớ cache, phát biểu nào sau đây là đúng	1	Cache có thể được đặt trên cùng chip với CPU	Bộ nhớ chính có tốc độ nhanh hơn cache	Bộ nhớ cache được đặt giữa bộ nhớ chính và bộ nhớ ngoài	Cache không được đặt trên cùng chip với CPU			
197		SC	Kiến trúc máy tính	Hệ thống nhớ	Khi CPU truy nhập cache, có hai khả năng sau	1	Trượt cache, trúng cache	Sai cache, đúng cache	Trên cache, dưới cache	Trong cache, ngoài cache			
198		SC	Kiến trúc máy tính	Hệ thống nhớ	Đối với bộ nhớ cache, các thuật toán thay thế dữ liệu là	1	Ngẫu nhiên, FIFO, LRU, LFU	Ngẫu nhiên, LIFO, LRU, LFU	Ngẫu nhiên, FIFO, LFU, LTU	Ngẫu nhiên, LIFO, LTU, LVU			
199		SC	Kiến trúc máy tính	Hệ thống nhớ	Đối với các thuật toán (TT) thay thế dữ liệu trong cache, phát biểu nào sau đây là sai	3	TT Random cho tỉ lệ cache hit thấp nhất	TT LRU cho tỉ lệ cache hit cao nhất	TT FIFO cho tỉ lệ cache hit cao nhất	TT LFU cho tỉ lệ cache hit tương đối cao			

Mã câu hỏi	Mã chức danh	Loại câu hỏi	Nhiệm vụ cấp 1	Nhiệm vụ cấp 2	Nội dung câu hỏi	Đáp án đúng	Phương án lựa chọn 1	Phương án lựa chọn 2	Phương án lựa chọn 3	Phương án lựa chọn 4	Phương án lựa chọn 5	Phương án lựa chọn 6	Hình ảnh
200		SC	Kiến trúc máy tính	Hệ thống nhớ	Với chip nhớ SRAM có n đường địa chỉ, m đường dữ liệu thì dung lượng của chip là	2	$2^m \times n$ bit	$2^n \times m$ bit	$2^m \times n$ byte	$2^n \times m$ byte			
201		SC	Kiến trúc máy tính	Hệ thống nhớ	Với chip nhớ DRAM có n đường địa chỉ, m đường dữ liệu thì dung lượng của chip là:	2	$2^{2m} \times n$ bit	$2^{2n} \times m$ bit	$2^{2m} \times n$ byte	$2^{2n} \times m$ byte			
202		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Chương trình của hệ thống vi xử lý là	2	Là tập lệnh của nhà sản xuất vi xử lý cung cấp	là tập hợp các lệnh được sắp xếp theo giải thuật của một bài toán hay một công việc nào đó	Là một tập hợp các lệnh được sắp xếp một cách ngẫu nhiên	Là một tập hợp các lệnh điều khiển vi xử lý hoạt động			
203		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Hệ thống vi xử lý bao gồm bao nhiêu khối chức năng chính?	3	1	2	3	4			
204		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Các thiết bị ngoại vi được kết nối tới bộ vi xử lý	1	Thông qua các cổng vào ra	Thông qua bộ nhớ	Thông qua Bus dữ liệu	Thông qua Bus địa chỉ			
205		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Khi tín hiệu cho phép không tích cực, ngõ ra của cổng đệm 3 trạng thái sẽ	4	Giống trạng thái ngõ vào trước đó	Luôn bằng 0	Luôn bằng 1	Trạng thái trở kháng cao			
206		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Nếu địa chỉ đầu của một vùng nhớ 642KB là 0 thì địa chỉ cuối của vùng nhớ này là (mỗi ô nhớ chứa 1 byte)	3	64200H	00642H	A07FFH	A700FH			
207		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Bộ nhớ EEPROM có thể xóa bằng	2	Tia cực tím	Điện áp cao	Cả tia cực tím và điện áp cao	Không xóa được			
208		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Khối tạo địa chỉ AU trong 80286 tạo ra địa chỉ	1	Vật lý	Logic	Địa chỉ đoạn	Địa chỉ độ dời			
209		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Khi có hàng đợi lệnh chương trình sẽ thực hiện nhanh hơn do	3	Quá trình đọc lệnh diễn ra nhanh hơn	Quá trình thực hiện lệnh diễn ra nhanh hơn	Quá trình đọc lệnh sẽ thực hiện đồng thời với quá trình thực hiện lệnh	Không mất chu kỳ đọc lệnh từ bộ nhớ			
210		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Để truy cập bộ nhớ, CPU cung cấp địa chỉ gì cho bộ nhớ	3	Đoạn(Segment)	Độ dời(Offset)	Vật lý	Logic			
211		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Các thanh ghi đa năng của 80286 có	3	4 bit	8 bit	16 bit	32bit			
212		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Số thanh ghi đoạn của 80286 là	2	3	4	5	6			
213		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Thanh ghi nào được mặc định giữ số đếm trong các lệnh lặp ?	3	AX	BX	CX	DX			
214		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Các thanh ghi nào giữ kết quả trong các lệnh nhân chia 16 bit ?	3	AX và BX	AX và CX	AX và DX	AX và DI			

Mã câu hỏi	Mã chức danh	Loại câu hỏi	Nhiệm vụ cấp 1	Nhiệm vụ cấp 2	Nội dung câu hỏi	Đáp án đúng	Phương án lựa chọn 1	Phương án lựa chọn 2	Phương án lựa chọn 3	Phương án lựa chọn 4	Phương án lựa chọn 5	Phương án lựa chọn 6	Hình ảnh
215		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Thanh ghi nào giữ địa chỉ đoạn khi CPU 80286 truy cập vùng nhớ lệnh ?	1	CS	DS	ES	SS			
216		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Thanh ghi nào giữ địa chỉ Offset khi 80286 truy cập vùng nhớ ngăn xếp?	4	BP và SP	SP	BX và SP	BP			
217		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Khi đọc bộ nhớ CPU thực hiện các công việc	1	Cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển đọc bộ nhớ, nhận dữ liệu	Cấp địa chỉ, nhận tín hiệu điều khiển đọc bộ nhớ, nhận dữ liệu	Cấp địa chỉ, cấp dữ liệu, cấp tín hiệu điều khiển đọc bộ nhớ	Nhận địa chỉ, nhận dữ liệu, cấp tín hiệu yêu cầu đọc bộ nhớ			
218		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Khi xảy ra ngắt CPU 80286 sẽ	3	Ngừng hoạt động	Thực hiện lại chương trình	Chuyển qua thực hiện chương trình ngắt	Tiếp tục thực hiện chương trình hiện hành			
219		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Bảng vector ngắt trong hệ thống 80286 sử dụng để	2	Chứa chương trình ngắt	Chỉ địa chỉ chương trình ngắt	Chứa dữ liệu cho chương trình ngắt	Chỉ dữ liệu cho chương trình chính			
220		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Sau khi thực hiện lệnh MOV AL,00 sẽ xác định được	4	ZF = 0	CF = 0	PF = 0	Không có nào bị thay đổi			
221		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Sau khi thực hiện các lệnh: MOV AH,05 MOV AL,03 XCHG AH,AL	3	AH=AL=03	AH=AL=05	AH=03;AL=05	AH=05;AL=03			
222		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	AX=1000H; BX=2000H; CX=3000H. Sau khi thực hiện các lệnh: PUSH AX PUSH BX PUSH CX POP AX POP BX POP CX sẽ được:	4	AX=1000H; BX=2000H; CX=3000H	AX=2000H; BX=3000H; CX=1000H	AX=3000H; BX=1000H; CX=2000H	AX=3000H; BX=2000H; CX=1000H			
223		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Đề đảo trạng thái các bit trong một thanh ghi có thể	4	OR với FFH	AND với FFH	XOR với 00H	XOR với FFH			
224		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Hàm 02 ngắt 21H của DOS là hàm	2	Nhập một ký tự từ bàn phím	Hiện một ký tự lên màn hình	Hiện một chuỗi lý tự lên màn hình	Trả điều khiển về hệ điều hành			
225		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Sau đoạn chương trình sau sẽ được: MOV CX,99 MOV AX,0 MOV BX,1 TIEP: ADD AX,BX INC BX CMP AX,CX 12 JNA TIEP	4	BX=44	BX=34	BX=24	BX=14			

Mã câu hỏi	Mã chức danh	Loại câu hỏi	Nhiệm vụ cấp 1	Nhiệm vụ cấp 2	Nội dung câu hỏi	Đáp án đúng	Phương án lựa chọn 1	Phương án lựa chọn 2	Phương án lựa chọn 3	Phương án lựa chọn 4	Phương án lựa chọn 5	Phương án lựa chọn 6	Hình ảnh
226		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Sau đoạn chương trình sau sẽ được: MOV CX,10 MOV AX,0 MOV BX,1 TIEP: ADD AX,BX ADD BX,02 CMP AX,CX LOOP TIEP	3	AX=0210	AX=01C8H	AX=00C8H	AX=0208			
227		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Lệnh JNBE chuyển điều khiển chương trình khi:	1	Lớn hơn	Không lớn hơn	Nhỏ hơn	Không nhỏ hơn			
228		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Để hiển thị lên màn hình bảng hàm 09 ngắt 21H, chuỗi ký tự phải kết thúc bằng:	1	Dấu "\$"	00H	09H	Dấu "#"			
229		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Tốc độ của hệ thống vi xử lý phụ thuộc vào các yếu tố nào sau đây	4	Tốc độ CPU và chương trình	Tốc độ truy xuất bộ nhớ và chương trình	Chương trình	Tốc độ CPU, tốc độ truy xuất bộ nhớ và chương trình			
230		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Chương trình phần mềm là yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ hoạt động của hệ thống vi xử lý như thế nào?	3	Không ảnh hưởng	Là yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất	Có ảnh hưởng nhưng không phải yếu tố quan trọng nhất				
231		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Khi IC giải mã (decoder) có 3 ngõ vào địa chỉ, số ngõ ra của nó sẽ là	3	6	7	8	9			
232		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Cần ít nhất bao nhiêu đường địa chỉ để giải mã cho 13 chip nhớ trong một hệ thống vi xử lý ?	2	3	4	5	6			
233		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Đoạn chương trình sau có thể biểu diễn cho cấu trúc lặp trình nào ? XOR CX,CX MOV AH,1 TIEP: INT 21H CMP AL,27H JE RA INC CX JMP TIEP RA:	3	IF THEN	IF THEN ELSE	WHILE	FOR			
234		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Bao nhiêu bit nhị phân được viết gọn lại thành một số Hex	3	2	3	4	5			
235		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Trong hệ vi xử lý trước khi thực hiện, chương trình được chứa trong:	2	Các bộ đệm trong vi xử lý	Trong bộ nhớ bán dẫn	Trong cổng vào ra	Trên Bus dữ liệu			

Mã câu hỏi	Mã chức danh	Loại câu hỏi	Nhiệm vụ cấp 1	Nhiệm vụ cấp 2	Nội dung câu hỏi	Đáp án đúng	Phương án lựa chọn 1	Phương án lựa chọn 2	Phương án lựa chọn 3	Phương án lựa chọn 4	Phương án lựa chọn 5	Phương án lựa chọn 6	Hình ảnh
236		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Trong hệ nhị phân, số âm là số có	4	Bit MSB bằng 0	Bit LSB bằng 1	Bit LSB bằng 0	Bit MSB bằng 1			
237		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Trong hệ nhị phân, số bù 2 của một số là	4	Bù của số đó	Bù 10 của số đó	Bù 1 của số đó	Bù 1 của số đó cộng với 1			
238		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Khi muốn các đoạn của LED 7 đoạn Anode chung sáng cần cấp cho chúng dữ liệu mức	4	1	Trở kháng cao	Bất Kỳ	0			
239		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Trong hệ nhị phân số âm 1 (-1) biểu diễn bằng tổ hợp 16 bit sẽ bằng	2	1000 0000 0000 0001B	1111 1111 1111 1111B	0000 0000 1000 0001B	0000 0000 1111 1111B			
240		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Mã ASCII của số 5 là	4	05H	15H	25H	35H			
241		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Nếu dùng một thiết bị ngoại vi có dung lượng là 2 KB thì cần phải truy xuất số đường địa chỉ từ	1	A0.. A10	A0.. A11	A0.. A12	A0.. A13			
242		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Vi mạch MAX232 sử dụng kết nối giữa bộ vi điều khiển 8051 với máy tính có chức năng	3	Đổi dữ liệu nối tiếp thành dữ liệu song song	Đổi dữ liệu song song thành dữ liệu nối tiếp	Chuyển đổi mức logic của tín hiệu số truyền nhận giữa máy tính và 8051				
243		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Hãy cho biết bảng mã số "1" của Led 7 đoạn loại anot chung	2	0xC0	0xF9	0xA4	0xB0			
244		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	ROM là loại bộ nhớ bán dẫn có đặc tính	2	Cho phép đọc dữ liệu, không cho phép ghi dữ liệu vào, mất dữ liệu khi mất nguồn điện	Cho phép đọc dữ liệu, không cho phép ghi dữ liệu vào, không mất dữ liệu khi mất nguồn điện	Cho phép đọc dữ liệu, cho phép ghi dữ liệu vào, mất dữ liệu khi mất nguồn điện	Cho phép đọc dữ liệu, cho phép ghi dữ liệu vào, không mất dữ liệu khi mất nguồn điện			
245		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	RAM là loại bộ nhớ bán dẫn có đặc tính	3	Cho phép đọc dữ liệu từ RAM, không cho phép ghi dữ liệu vào RAM, mất dữ liệu khi mất nguồn điện	Cho phép đọc dữ liệu từ RAM, không cho phép ghi dữ liệu vào RAM, không mất dữ liệu khi mất nguồn điện	Cho phép đọc dữ liệu từ RAM, cho phép ghi dữ liệu vào RAM, mất dữ liệu khi mất nguồn điện	Cho phép đọc dữ liệu từ RAM, cho phép ghi dữ liệu vào RAM, không mất dữ liệu khi mất nguồn điện			
246		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Cần bao nhiêu bộ nhớ 8KB để có dung lượng 1MB	1	128	100	112	256			
247		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Cần bao nhiêu bộ nhớ 4KB để có dung lượng 1MB	4	128	100	112	256			
248		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Các thanh ghi nào giữ kết quả trong các phép nhân chia 16 bit	4	BX, CX	AX, BX	DX, BX	AX, DX			

Mã câu hỏi	Mã chức danh	Loại câu hỏi	Nhiệm vụ cấp 1	Nhiệm vụ cấp 2	Nội dung câu hỏi	Đáp án đúng	Phương án lựa chọn 1	Phương án lựa chọn 2	Phương án lựa chọn 3	Phương án lựa chọn 4	Phương án lựa chọn 5	Phương án lựa chọn 6	Hình ảnh
249		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Bus dữ liệu là	3	Các ngõ vào của vi xử lý	Các ngõ ra của vi xử lý	Các đường 2 chiều của bộ vi xử lý	Các đường trở kháng cao của bộ nhớ			
250		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Nếu địa chỉ đầu của vùng nhớ 2K bằng 0 thì địa chỉ cuối của vùng nhớ này tính theo Hex sẽ là	2	2000H	07FFH	0800H	2018H			
251		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Khi muốn các đoạn của LED 7 đoạn Kathode chung sáng cần cấp cho chúng dữ liệu mức	1	1	Trở kháng cao	Bất Kỳ	0			
252		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	BIOS được các nhà sản xuất nạp vào	1	ROM	RAM	Ổ đĩa cứng	USB			
253		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Pipeline là gì?	1	Là kỹ thuật xử lý xen kẽ liên tục các dòng lệnh	Là một cải tiến của Intel nhằm tăng tốc độ nạp lệnh	Là một cải tiến của Intel nhằm tăng khả năng lưu trữ				
254		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Trong bộ VXL 8086, bộ đệm lệnh làm nhiệm vụ	2	Đưa địa chỉ ra bus và trao đổi dữ liệu với bus	Làm tăng tốc độ xử lý của CPU	Thực hiện lệnh	Giải mã lệnh			
255		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Trong ngôn ngữ lập trình ASSEMBLY, tên (do người dùng đặt) nào sau đây hợp lệ	3	2000\$	Y.2000	@2000	AX			
256		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Tìm giá trị của AL sau đoạn chương trình sau: MOV AL,75H AND AL,0EH	3	05H	24H	04H	07H			
257		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Khối nào có chức năng thực hiện phép nhân trong 8086?	1	ALU	BIU	EU	CU			
258		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Khả năng quản lý bộ nhớ phụ thuộc vào ?	1	Độ rộng bus địa chỉ	Độ rộng bus dữ liệu	Độ rộng bus điều khiển	Độ rộng thanh ghi			
259		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Một bộ vi xử lý có độ rộng Bus địa chỉ là 20, số lượng vị trí nhớ mà vi xử lý có thể truy xuất là :	2	1024	1024K	1024M	1024G			
260		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Nơi chứa dữ liệu tạm thời trong quá trình thực hiện lệnh	3	ALU	CU	Thanh ghi	EU			
261		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Vi xử lý đầu tiên của Intel là?	3	8088	8086	4004	8051			
262		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	4004 là bộ vi xử lý ?	2	8 bit	4 bit	16 bit	32 bit			
263		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Một bộ vi xử lý có 12 đường địa chỉ. Cho biết số lượng vị trí nhớ mà bộ vi xử lý đó có khả năng truy xuất	2	1K	4K	1M	4M			
264		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Số 125 khi đổi sang hệ nhị phân là	2	1111111B	1111101B	1100111B	1110111B			

Mã câu hỏi	Mã chức danh	Loại câu hỏi	Nhiệm vụ cấp 1	Nhiệm vụ cấp 2	Nội dung câu hỏi	Đáp án đúng	Phương án lựa chọn 1	Phương án lựa chọn 2	Phương án lựa chọn 3	Phương án lựa chọn 4	Phương án lựa chọn 5	Phương án lựa chọn 6	Hình ảnh
265		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Số 15BDh khi đổi sang hệ nhị phân là	1	0001010110111101B	0101000111011011B	11001010101111101B	11110000101010101B			
266		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Số lần ghi của ROM	4	1 lần	Vài trăm lần	Vài nghìn lần	Tuỳ loại ROM			
267		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Thực hiện phép cộng sau: 16(D) + 20(H)	1	30H	41D	00110010B	30D			
268		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Khối nào có chức năng giải mã lệnh trong 8086?	3	ALU	BIU	EU	CU			
269		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Kết quả của phép nhân giữa 2 số 200 và 3 ở hệ thập phân được lưu trữ trong thanh ghi nào?	3	AH	AL	AX	IP			
270		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Mã bù 1 của 1 số nhị phân được tạo ra bằng cách:	1	Đảo trạng thái tất cả các bit của số nhị phân	Cộng thêm 1 vào mã bù 1	Cộng thêm 2 vào mã bù 1	Lấy bù 1 trừ đi 1			
271		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Quá trình làm tươi (Refresh) dữ liệu là quá trình cần thiết đối với loại bộ nhớ :	1	DRAM	PROM	FLASH	EEPROM			
272		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Trong hệ thống bus của máy tính, bus địa chỉ có chiều di chuyển thông tin địa chỉ đi từ:	1	Từ CPU đến bộ nhớ và thiết bị ngoại vi	Từ bộ nhớ và thiết bị ngoại vi đến CPU	Từ thiết bị ngoại vi đến bộ nhớ	Từ bộ nhớ đến thiết bị ngoại vi			
273		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Lệnh nào trong số các lệnh sau đây thuộc nhóm lệnh rẽ nhánh của chip 8051	3	INC	MOV	CJNE	SWAP			
274		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Lệnh cất dữ liệu vào vùng nhớ ngăn xếp (Stack)	2	POP	PUSH	PULL	SWAP			
275		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Lệnh di chuyển giá trị 7FH vào ô nhớ có địa chỉ 7FH	3	MOV 7FH, 7FH	MOV #7FH, #7FH	MOV 7FH, #7FH	MOV #7FH, 7FH			
276		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Lệnh di chuyển nội dung của thanh ghi R0 vào thanh ghi A	2	MOV R0, A	MOV A, R0	MOVX @A, @R0	MOV A, @R0			
277		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Trong bảng mã ASCII, một ký tự được mã hoá bằng bao nhiêu bit?	3	5	6	7	8			
278		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Khối nào có chức năng đọc mã lệnh trong 8086	1	BIU	ALU	EU	CU			
279		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Trong bộ VXL 8086, các thanh ghi đoạn	1	Chứa địa chỉ đầu của các đoạn nhớ trong bộ nhớ	Chứa địa chỉ lệch của các ô nhớ trong đoạn bộ nhớ	Phản ánh trạng thái CPU	Chứa các đoạn dữ liệu			
280		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	CPU báo hiệu hiện tượng tràn có dấu bằng cách thiết lập cờ	3	CF	ZF	OF				
281		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Cần 16 bộ nhớ bao nhiêu KB để có dung lượng nhớ 1MB	3	256	128	64	32			

Mã câu hỏi	Mã chức danh	Loại câu hỏi	Nhiệm vụ cấp 1	Nhiệm vụ cấp 2	Nội dung câu hỏi	Đáp án đúng	Phương án lựa chọn 1	Phương án lựa chọn 2	Phương án lựa chọn 3	Phương án lựa chọn 4	Phương án lựa chọn 5	Phương án lựa chọn 6	Hình ảnh
282		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Bộ vi xử lý chỉ hoạt động được với các các chương trình	1	Mã máy	Hợp ngữ	Ngôn ngữ C				
283		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Khi có bộ giải mã lệnh	1	Mã các lệnh sẽ ngắn hơn	Các lệnh sẽ thực hiện nhanh hơn	Mã lệnh sẽ dài hơn	Một số lệnh sẽ không phải thực hiện			
284		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Trước khi thực hiện chương trình ngắt, CPU 80286 sẽ thực hiện các công việc	2	Lưu giá trị trong các thanh ghi đa năng vào định ngăn xếp	Lưu giá trị trong các thanh ghi CS, IP và thanh ghi cờ vào định ngăn xếp	Lưu giá trị trong các thanh ghi đoạn vào định ngăn xếp	Lưu giá trị trong các thanh ghi chỉ số vào định ngăn xếp			
285		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Trong hệ thống 80286 sau khi lấy dữ liệu từ ngăn xếp thanh ghi con trở ngăn xếp sẽ	1	Tự động tăng	Tự động giảm	Không thay đổi	Xoá về 0			
286		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Trong chế độ địa chỉ gián tiếp thanh ghi dữ liệu là	4	Một số được mã hoá trong lệnh	Giá trị trong một thanh ghi	Giá trị trong một ô nhớ có địa chỉ mã hoá trong lệnh	Giá trị nằm trong một ô nhớ có địa chỉ giữ trong một thanh ghi			
287		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Để lập một bit trong một thanh ghi lên 1 mà không làm thay đổi các bit khác có thể sử dụng lệnh	2	AND	OR	XOR	NOT			
288		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Nếu dùng một thiết bị ngoại vi có dung lượng là 16 KB thì cần phải truy xuất số đường địa chỉ từ	4	A0.. A10	A0.. A11	A0.. A12	A0.. A13			
289		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Nếu dùng một thiết bị ngoại vi có dung lượng là 8 KB thì cần phải truy xuất số đường địa chỉ từ	3	A0.. A11	A0.. A12	A0.. A13	A0.. A14			
290		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Bus địa chỉ là:	2	Các ngõ vào của vi xử lý	Các ngõ ra của vi xử lý	Các đường hai chiều của bộ vi xử lý	Là các đường trở kháng cao của bộ nhớ			
291		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Trong hệ thống vi xử lý Bus điều khiển dùng để	2	Lấy lệnh để thực hiện	Xác định các chế độ hoạt động của HT vi xử lý	Lấy địa chỉ vào vi xử lý	Truyền dữ liệu với vi xử lý			
292		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Câu lệnh thiết lập các bit LSB và MSB của AL trong khi giữ nguyên các bit khác	4	XOR AL,81H	TEST AL,81H	AND AL,81H	OR AL,81H			
293		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Cho biết kết quả của thanh ghi AH khi thực hiện đoạn chương trình sau: MOV AH,0 MOV AL,0 T: INC AL ADD AH,AL CMP AL,9 JNE T	2	55	45	2EH	44			

Mã câu hỏi	Mã chức danh	Loại câu hỏi	Nhiệm vụ cấp 1	Nhiệm vụ cấp 2	Nội dung câu hỏi	Đáp án đúng	Phương án lựa chọn 1	Phương án lựa chọn 2	Phương án lựa chọn 3	Phương án lựa chọn 4	Phương án lựa chọn 5	Phương án lựa chọn 6	Hình ảnh
294		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Với mã BCD số 80 thập phân có thể biểu diễn bằng ít nhất bao nhiêu bit?	1	8	7	6	5			
295		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Trong hệ nhị phân một byte bằng?	2	4 bit	8 bit	10 bit	16 bit			
296		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	IC là từ viết tắt của thuật ngữ nào?	3	Mạch điện tử	Mạch điện	Mạch điện tử tích hợp	Mạch số			
297		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Bộ nhớ dùng chứa dữ liệu tạm thời?	1	RAM	ROM	FLASH	HDD			
298		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Đơn vị thực hiện nhận lệnh và điều phối thực hiện lệnh	2	ALU	CU	Thanh ghi	EU			
299		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Một bộ vi xử lý có 36 đường địa chỉ sẽ quản lý được bộ nhớ có kích thước tối đa bao nhiêu?	4	64B	64KB	64MB	64GB			
300		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Nhiệm vụ của CPU là?	4	Điều hành hoạt động của toàn hệ thống theo ý định của người sử dụng thông qua chương trình điều khiển	Thi hành chương trình theo vòng kín gọi là chu kỳ lệnh	Giao tiếp với các thiết bị xuất nhập	Điều hành hoạt động của toàn hệ thống theo ý định của người sử dụng thông qua chương trình điều khiển và Thi hành chương trình theo vòng kín gọi là chu kỳ lệnh			
301		SC	Vi điều khiển	Vi điều khiển	Các thành phần trong hệ vi xử lý liên kết với nhau thông qua bao nhiêu hệ thống bus?	2	2	3	4	5			

NGƯỜI BIÊN SOẠN

Vũ Đình Long

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ RA ĐỀ


Lê Trần Sự