DIAGRAMA DE BORNES

Réguas X1, X2 e X3 com cabos e funções identificados

X1 - ENTRADA

1	L1	W01-1
2	L2	W01-2
3	L3	W01-3
4	PE	W01-PE

X2 - MOTOR / PTC

1	U	W02-1
2	V	W02-2
3	W	W02-3
4	PE/SH	W02-PE
5	PTC1	W03-1
6	PTC2	W03-2

X3 - COMANDO / SINAIS

1	+24 Vcc	W04-1
2	0 V	W04-2
3	E-STOP CH1	W04-3
4	RET. CH1	W04-4
5	E-STOP CH2	W04-5
6	RET. CH2	W04-6
7	RUN REMOTO	W05-1
8	STOP REMOTO	W05-2
9	RESET REMOTO	W05-3
10	AI1 +	W06-1
11	AI1 -	W06-2
12	RUN NO	W05-4
13	FALHA NO	W05-5
14	COMUM RO	W05-6
15	SHIELD	W06-SH

PONTES: nenhuma ponte permanente nos canais de emergência

SEGREGAÇÃO: X1/X2 potência; X3 controle e instrumentação

LEGENDA

X1: entrada | X2: motor/PTC | X3: comando e sinais | SH: blindagem

NOTAS DA PRANCHA

Separar fisicamente potência, comando e sinais analógicos. Identificar todos os condutores nas duas extremidades e aterrar blindagens conforme projeto.

AVISO OBRIGATÓRIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.
02	2026-11-05	REVISAO VISUAL 02	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

DIAGRAMA DE BORNES

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-05	02	05/07

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
05_diagrama_bornes.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.