DIAGRAMA DE BORNES

Réguas X1 a X4: entrada, motores, comando e sinais do VFD

POTENCIA - X1 / X2

BORNE	FUNCAO	CABO	DESTINO
X1:1	L1 entrada	W600-1	QG-06
X1:2	L2 entrada	W600-2	QG-06
X1:3	L3 entrada	W600-3	QG-06
X1:4	N entrada	W600-4	barra N
X1:5	PE entrada	W600-PE	PE-06
X2:1-4	M-601 U/V/W/PE	W601	bomba
X2:5-8	M-602 U/V/W/PE	W602	esteira
X2:9-12	M-603 U/V/W/PE	W603B	ventilador

COMANDO E SINAIS - X3 / X4

BORNE	FUNCAO	CABO	DESTINO
X3:1-2	S-601L/P	W605	bomba
X3:3-6	S-602F/R + FC	W606	esteira
X3:7-8	S0-601 CH1/CH2	W604	emergência
X3:9-10	H-601/H-602	W608	estado
X4:1-2	STO A/B	W604	VFD-603
X4:3-4	START/STOP	W607	VFD-603
X4:5-7	AI1/COM/SH	W607	referência
X4:8-10	RO1 RUN/FAULT	W608	estado

SEGREGACAO: X1/X2 POTENCIA | X3 COMANDO 24 Vcc | X4 STO/ANALOGICO | SH EM ABRACADEIRA EMC

LEGENDA

X1: entrada | X2: motores | X3: comando | X4: VFD e segurança | SH: blindagem

NOTAS DA PRANCHA

Separar potência, comando e sinais analógicos; identificar ambas as extremidades.
Blindagem de W603B termina em 360 graus no CCM e no motor, conforme estudo EMC.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
03	2026-11-05	BALANCO DE DEMANDA	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

DIAGRAMA DE BORNES

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-05	03	06/09

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
06_diagrama_bornes.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.