QUADRO DE CARGAS

Potências, correntes, condutores, proteção e queda de tensão

CIRC.	DESCRIÇÃO	V	FASE	VA	Ib (A)	S (mm²)	DJ	QUEDA
C1	Ilum. sala/quartos/circ./closet	127	A	84.782	0.668	1.5	1P B10	0.442%
C2	Ilum. coz./banh./lav.	127	B	73.913	0.582	1.5	1P B10	0.330%
C3	TUG sala/quartos/circ.	127	A	1500.000	11.811	4	1P C16	2.093%
C4	TUG cozinha	127	B	2100.000	16.535	4	1P C20	2.637%
C5	TUG banheiro/lav.	127	A	1800.000	14.173	4	1P C16	2.511%
C6	TUE forno	220	AB	3000.000	13.636	4	2P C20	1.255%
C7	TUE chuveiro	220	AB	5500.000	25.000	6	2P C32	1.705%
C8	TUE lavadora	127	B	1500.000	11.811	4	1P C16	2.302%

INSTALADA: 15 558,696 VA

DEMANDA / CORRENTE DO ALIMENTADOR: PENDENTES

QG1 / ALIMENTADOR: DIMENSIONAR

QUEDA COMBINADA CONSERVADORA: C3 = 3,107% | C8 = 3,316%

LEGENDA

VA: potência aparente | Ib: corrente | S: seção Cu | DJ: disjuntor

NOTAS DA PRANCHA

Demanda e corrente do alimentador não estão selecionadas.
As seções e quedas dos circuitos ainda dependem de método e dados reais.

AVISO OBRIGATÓRIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.
04	2026-11-06	CORRENTE POR FASE	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

QUADRO DE CARGAS

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-06	04	07/10

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
07_quadro_cargas.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.