Gesamtverdrahtungsplan - alle Verbindungen

HeishaMon V6 Touch Rev.0.6 | 21 Netze | J1/J2: USR-ES1-Herstellerreferenz, nicht am V6-Board bestaetigt.

Netz	Alle elektrisch verbundenen Anschlusspunkte (Ref.Pin)
+3V3_EXT	C1.1, C2.1, C3.1, J4.1, R0.2, R1.1, R10.1, R2.1, R3.1, R5.1, R6.1, R7.1, TP2.1, U1.18
+3V3_V6	J2.2, J2.3, J3.6, J7.2, J7.3, R0.1, TP1.1
+5V_V6	J3.7, TP3.1
ETH_CS	J1.5, J6.5
ETH_IRQ	J1.6, J6.6
ETH_RST	J2.5, J7.5
GND	C1.2, C2.2, C3.2, J1.1, J1.2, J2.1, J3.8, J4.3, J6.1, J6.2, J7.1, R11.2, TP4.1, U1.3, U1.4, U1.5, U1.9
I2C_SCL	J3.5, J4.13, R2.2, U1.1
I2C_SDA	J3.4, J4.12, R1.2, U1.2
LCD_BL	J3.3, J4.11, R11.1
LCD_CS	J3.1, J4.8, R5.2
LCD_DC	J3.2, J4.9
LCD_MOSI	J4.5, R8.2
LCD_RST	J4.10, R6.2, U1.12
LCD_SCK	J4.6, R9.2
MCP_RST	R3.2, U1.6
SD_CS	J4.7, R10.2
SPI_MISO	J2.6, J7.6
SPI_MOSI	J1.3, J6.3, R8.1
SPI_SCK	J1.4, J6.4, R9.1
TP_RST	J4.15, R7.2, U1.11

Bewusst unbeschaltet: J2.4, J4.2, J4.4, J4.14, U1.7, U1.8, U1.10, U1.13, U1.14, U1.15, U1.16, U1.17, J7.4. J6/J7 stellen die externen Gegenkontakte am W5500-Modul dar; keine weiteren PCB-Stecker.

J3: 1=GPIO33/CS; 2=GPIO34/DC; 3=GPIO35/BL; 4=GPIO36/SDA; 5=GPIO37/SCL; 6=3V3_V6; 7=5V_V6; 8=GND. Dies ist die neue Adapterbelegung.

J1: GND, GND, MOSI(GPIO11), SCK(GPIO12), ETH_CS(GPIO10), ETH_IRQ(GPIO15). J2: GND, 3V3, 3V3, NC, ETH_RST(GPIO14), MISO(GPIO13).

R0: 0-Ohm-Messbruecke. 5V ist nur Reserve; keine Verbindung zu 3V3_EXT. Kein zusaetzlicher Regler. Alle Punkte je Zeile sind verbunden; verschiedene Zeilen sind getrennt.