EDUCAZIONE CIVICA · SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Il DVR della mia postazione di studio

Ogni azienda deve valutare i suoi rischi e scriverli nel Documento di Valutazione dei Rischi. Fai lo stesso con il posto dove studi e usi il computer a casa: diventi l'RSPP della tua scrivania.

Cosa consegni: un file **dvr-casa-cognome.ods** con tre fogli (Rischi, Potenza, Emergenza), su Novaula nella scheda Compiti. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

Che cosa devi fare

1. **Foglio Rischi.** Osserva la tua postazione e la stanza: trova almeno **8 pericoli** (cavi, ciabatte, prese, liquidi vicino al PC, luce, sedia, oggetti in alto, passaggi ingombri…). Colonne: Pericolo, P (1-4), D (1-4), R, Livello, Misura.
2. In R usa `=B2*C2`; in Livello `=SE(D2>=8;"alto";SE(D2>=4;"medio";"basso"))`. Colora le righe con la formattazione condizionata e ordina per R decrescente.
3. **Foglio Potenza.** Leggi l'etichetta di ogni apparecchio collegato alla ciabatta della scrivania (o della presa più usata). Scrivi volt e ampere o i watt dichiarati, calcola i watt dove serve (V × A) e somma. Confronta con il limite scritto sulla ciabatta (A × 230 V).
4. **Foglio Emergenza.** Con un familiare, rispondi: dov'è il quadro elettrico e qual è l'interruttore salvavita? come si chiude il gas (se c'è)? c'è un estintore o un rilevatore di fumo? qual è il numero unico di emergenza? qual è la via d'uscita più veloce?
5. In fondo al primo foglio scrivi le **3 misure** che metterai in pratica subito, partendo dai rischi più alti.

Esempio

Pericolo	P	D	R	Livello	Misura
Ciabatta collegata a un'altra ciabatta	2	4	8	alto	Una sola ciabatta con interruttore, collegata al muro
Bicchiere d'acqua accanto al portatile	3	2	6	medio	Bevande su un altro ripiano
Cavo del caricabatterie nel passaggio	3	1	3	basso	Fissare il cavo lungo il muro

Esempio di potenza: alimentatore del portatile, OUTPUT 19 V × 3,42 A ≈ 65 W. Ciabatta da 10 A: 10 × 230 = 2300 W massimi.

> *"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività."* · **Costituzione italiana**, *articolo 32*.

Come viene valutato

Criterio	Punti
Almeno 8 pericoli reali e vari, P e D motivati in modo sensato	3
Formule di R e Livello corrette, formattazione e ordinamento	2
Foglio Potenza: calcoli corretti e confronto con il limite	2
Foglio Emergenza completo	2
Tre misure concrete, coerenti con i rischi più alti	1

Sicurezza prima di tutto: non aprire prese, quadri o alimentatori e non staccare interruttori senza un adulto. Se trovi una presa che scalda, un cavo rovinato o una batteria gonfia, non toccarli e avvisa subito un familiare. Il numero unico di emergenza in Italia è il 112.