Fatec
Registro

TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO II

PROFº LUIZ CLÁUDIO

ESTRUTURA CONDICIONAL CASE

```
match <expressão>:
    case <valor 1>:
        <instruções>
    case <valor 2>:
        <instruções>
```

- **match**: Comando que avalia o valor da variável para decidir qual case será executado.
- **expressão**: a variável que será comparada á cada cláusula case.
- **case**: Representa um possível valor da da expressão.
- **instruções**: comando que será executado ao selecionar um case.

ESTRUTURA CONDICIONAL CASE

```python
opcao = int(input("\n 1- Sacar \n 2- Extrato \n 3- Sair \n Escolha a opção: " ))

match opcao:
    case 1:
        print("Escolheu a opção sacar")
        valor = float(input("Digite o valor do saque: R$:"))
        print(f"Sacando da sua conta o valor de {valor} ...")
    case 2:
        print("Escolheu a opção Extrato ")
        dias = int(input("Digite a quantidade de dias do extrato R$:"))
        print(f"Retirando o extrato de {dias} dias...")

    case 3:
        exit
    case _:
        print("Opção inválida")
```

EXERCÍCIOS

1

Faça um Programa que verifique se uma letra digitada é consoante ou vogal

EXERCÍCIOS

2

A Secretaria de Meio Ambiente, que controla o índice de poluição, mantém três grupos de indústrias que são altamente poluentes do meio ambiente. A tabela a seguir indica a ação a ser tomada pela Secretaria de acordo com o índice de poluição , leia o índice de poluição:

Ação	Índice de Poluição
Considerar Aceitável	0 até 2
Suspender Atividades Grupo I	3 até 5
Suspender Atividades Grupo 2	6 até 7
Suspender atividade de todos grupos	Acima de 8

EXERCÍCIOS

3

Observe a fórmula: U=R * i, onde,

U é a Tensão (em V),

R é a Resistência (em Ω)

i é a Corrente (em A).

Construa um programa que apresente o seguinte menu e realize os cálculos:

Por exemplo se a pessoa escolher a opção 2 , vai pedir para o usuário digitar o valor da Tensão(U) e a corrente(i) e calcular a Resistência(R)

********** CÁLCULO DE GRANDEZAS ELÉTRICAS **********

1. Tensão (em Volt) ---------- U = R * i
2. Resistência (em Ohm) ---------- R = U / i
3. Corrente (em Ampére) ---------- i= U / R

********** **********

OBRIGADO

LUIZ.BARRETO2@FATEC.SP.GOV.BR