

Tema: DESCOPERIRI CARE AU SCHIMBAT LUMEA

- Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv alocat probei este de 5 ore.
- Punctajul maxim cumulat este de 100 de puncte, dintre care 20 de puncte sunt acordate pentru exprimarea creativității și a simțului artistic, utilizarea unor elemente de design și cromatică, mesajul transmis și funcționalitatea elementelor componente. Nu se acordă puncte din oficiu.

Configurarea spațiului de lucru:

Creează pe Desktop un folder de lucru, având drept nume ID-ul tău, în care vei salva **toate** fișierele/folderele realizate de tine, conform cerințelor. Fișierele/folderele salvate în afara acestui folder **NU** vor fi evaluate/notate.

Notă: toate resursele necesare sunt în folderul **ONTI_2025_TIC09_Resurse**, aflat pe Desktop.

Scenariu

Electricitatea, forța care modelează lumea! Electricitatea, o forță fundamentală a naturii, a fascinat omenirea timp de milenii. Ce ar fi lumea pe care o cunoști astăzi fără electricitate? Istoria electricității este o călătorie remarcabilă, de la curiozități antice până la aplicațiile omniprezente din lumea modernă.

Ana și Mihai, doi elevi pasionați de știință, și-au propus să prezinte câteva descoperiri fundamentale ale oamenilor de știință vizionari care au transformat modul în care trăim, lucrăm și interacționăm cu lumea din jurul nostru.

Subiect

Rezolvă cerințele de mai jos, având în vedere exprimarea creativității și a simțului artistic, utilizarea unor elemente de design și cromatică, mesajul transmis și funcționalitatea elementelor componente.

Nr. crt	Cerință	Punctaj
1.	<i>Deseori, la pupitrul de comandă electrică... avem un singur comutator! Acum, Ana și Mihai au doar Command Prompt.</i> Rezolvă următoarele cerințe în fereastra Command Prompt :	
	1.1. Scrie comenzile care stabilesc pentru fereastra Command Prompt fundalul Light Yellow , culoarea textului Blue și numele ferestrei ONTI 2025 . Realizează o captură de ecran cu cele două comenzi și salvează captura în folderul de lucru, sub numele 1.png .	2 puncte
	1.2. Scrie o comandă care afișează proprietățile și configurația specifice calculatorului pe care lucrezi, în fișierul onti.html salvat în folderul de lucru. Scrie o comandă pentru a deschide fișierul onti.html în aplicația Notepad și editează acest fișier, astfel încât să conțină doar informațiile despre procesor și versiunea de BIOS. Salvează fișierul modificat și scrie o comandă care afișează conținutul acestuia în fereastra Command Prompt . Realizează o captură de ecran cu cele trei comenzi și conținutul fișierului onti.html ; salvează captura în folderul de lucru, sub numele 2.png .	3 puncte
	1.3. Scrie o comandă care afișează, cu calea completă, toate fișierele cu extensia jpeg din resurse, cu dimensiunea mai mare de 10KB, în fișierul onti.txt salvat în folderul de lucru. Scrie o comandă care să afișeze conținutul acestuia în fereastra Command Prompt . Realizează o captură de ecran în care să fie vizibile cele două comenzi și conținutul fișierului onti.txt și salvează captura în folderul de lucru, sub numele 3.png .	2 puncte
	1.4. Scrie o comandă pentru crearea fișierului startPaint.bat în folderul de lucru care va lansa în execuție aplicația Paint . Realizează o captură de ecran în care să fie vizibilă comanda și salvează captura în folderul de lucru, sub numele 4.png .	1 punct
	1.5. Scrie o comandă pentru crearea fișierului energie.txt în folderul de lucru, cu conținuturile fișierelor f1.txt și f2.txt din resurse. Realizează o captură de ecran în care să fie vizibilă comanda și salvează captura în folderul de lucru, sub numele 5.png .	2 puncte
	1.6. Scrie comenzi pentru crearea fișierului f3.bat în folderul de lucru, care va genera fișierul f3.txt în folderul de lucru. Fișierul f3.txt conține: pe prima linie anul din data curentă a sistemului, pe linia a doua textul ONTI Buzău și, începând cu linia a treia, conținutul fișierului f1.txt din resurse. Realizează o captură de ecran în care să fie vizibile comenzile și salvează captura în folderul de lucru, sub numele 6.png .	2 puncte
	1.7. Scrie o comandă pentru deschiderea ferestrei Windows Defender Firewall with Advanced Security pentru vizualizarea detaliilor despre traficul de rețea către și dinspre	1 punct

	sistemul de operare. Realizează o captură de ecran în care să fie vizibilă comanda și salvează captura în folderul de lucru, sub numele 7.png .	
	1.8. Scrie o comandă pentru afișarea adreselor IP și a adreselor fizice corespunzătoare dispozitivelor din rețeaua locală. Realizează o captură de ecran în care să fie vizibilă comanda și salvează captura în folderul de lucru, sub numele 8.png .	1 punct
2.	<i>Ana și Mihai realizează un studiu privind consumul de energie electrică din locuințe. Studiul începe cu un scurt istoric al descoperirii becului și continuă cu statistici referitoare la înlocuirea becurilor clasice cu becuri economice, cu led sau neon.</i>	
	2.1. Pe 21 octombrie 1879, echipa lui Thomas Edison a realizat o demonstrație importantă în dezvoltarea becului cu filament incandescent. Utilizează aplicația Calculator pentru a calcula numărul de luni calendaristice dintre 21 octombrie 1879 și 14 mai 2025 . Realizează capturi de ecran în care să fie vizibile operațiile/setările efectuate și inserează capturile în fișierul calculator1.docx , în folderul de lucru.	1 punct
	2.2. Pentru reducerea consumului de energie electrică, Ana și Mihai doresc să studieze cum scade consumul de energie electrică dacă se înlocuiesc 10 becuri clasice, dintre care x de 40 de wați, iar celelalte (10-x) de 60 de wați, astfel: fiecare bec clasic de 40 de wați se înlocuiește cu câte un bec led de 6 wați, iar fiecare bec clasic de 60 de wați se înlocuiește cu câte un bec neon de 15 wați. Utilizează aplicația Calculator pentru reprezentarea grafică a următoarelor funcții: - Funcția 1: reprezintă consumul calculat de energie electrică după înlocuirea becurilor și are forma: $x*6 + (10-x)*15$; - Funcția 2: reprezintă consumul calculat de energie electrică înainte de înlocuirea becurilor și are forma: $x*40 + (10-x)*60$. Realizează o captură de ecran în care să fie vizibile cele două funcții și graficele acestora. Salvează captura cu numele calculator2.docx în folderul de lucru.	1 punct
3.	<i>Ana vrea să modifice aspectul referatului primit de la Mihai, în care acesta prezintă descoperirea electricității ca fiind un proces îndelungat de observație, teoretizare, experimentare și înțelegere care a transformat fundamental lumea în care trăim.</i> Fișierul electricitate.docx conține cinci capitole. În acest fișier, începutul unui nou capitol este marcat printr-un paragraf evidențiat cu galben, iar începutul unei noi secțiuni este marcat printr-un paragraf evidențiat cu verde. Copiază fișierul electricitate.docx din resurse în folderul de lucru și prelucrează copia, conform următoarelor precizări.	
	3.1 Adaugă coperta Austin din biblioteca de coperte a aplicației și personalizează coperta adăugată, stabilind drept titlu Electricitatea , subtitlu Forța care modelează lumea , ca autor ID-ul de concurs și ca rezumat textul ONTI2025, Buzău . Pentru acest document aplică tema Office Savon și, utilizând opțiunea de inscripționare, adaugă pe fundalul fiecărei pagini din document imaginea din fișierul bec1.png aflat în resurse. Modifică imaginea adăugată, astfel încât să fie reprezentată la scară 150% și să fie estompată. După copertă, adaugă o pagină nouă și modifică orientarea în Vedere numai pentru această pagină. Inserează câte un sfârșit de pagină înainte de fiecare paragraf evidențiat cu galben, apoi, în colțul din dreapta sus al paginilor care încep cu un astfel de paragraf, inserează câte o formă de tip săgeată. Pe fiecare săgeată, adaugă câte o legătură internă către a doua pagină. Inserează, în a doua pagină, o stea cu cinci colțuri. În fiecare colț al steii, inserează imaginea bec2.png din resurse și modifică culoarea de umplere pentru fiecare bec. În interiorul fiecărui bec, scrie câte unul dintre textele următoare, pe rând: Introducere , Etape cheie , Tendințe majore , Noi descoperiri , respectiv Impactul , care corespund celor cinci paragrafe evidențiate cu galben, din document. Grupează toate cele șase obiecte din această pagină. Adaugă, pentru fiecare bec, o legătură internă către pagina corespunzătoare textului din interiorul său. Un model orientativ de realizare a paginii se află în fișierul cuprins.png din resurse.	8 puncte
	3.2. Aplică setările necesare, astfel încât să se afișeze numerele de linie pe fiecare pagină, care să se actualizeze automat, iar numerotarea să înceapă de la 1 pe fiecare pagină.	2 puncte

	Evidențiază automat, utilizând culoarea turcoaz, toate aparițiile din document ale cuvântului energie . Realizează o captură de ecran în care să fie vizibilă realizarea evidențierii automate și salvează captura în fișierul automat.png , salvat în folderul de lucru.	
	3.3. În capitolul Etape cheie în înțelegerea și utilizarea electricității , secțiunea 6. Viitorul electricității , inserează o diagramă Radială cu titlul VIITORUL , legenda ELECTRICITĂȚII , care are plasate, în exteriorul discului, etichete de date care reprezintă toate literele din cuvântul ELECTRICITĂȚII . Un model orientativ de realizare a diagramei se află în fișierul viitorul.png din resurse.	3 puncte
	3.4. În capitolul Etape cheie în înțelegerea și utilizarea electricității , realizează o listă cu două niveluri. Pe primul nivel se află textele evidențiate cu verde, iar pe al doilea nivel se află paragrafele cu marcatori. Pentru primul nivel: numerotarea începe de la 100, fontul are dimensiune 24 și culoare portocaliu. Pentru al doilea nivel, dimensiunea fontului este 16 și culoarea albastră. Un model orientativ de realizare a listei se află în fișierul multinivel.png din resurse.	2 puncte
	3.5. La sfârșitul capitolului Tendențe majore care vor modela viitorul electricității , inserează o nouă pagină. Decupează, din imaginea din fișierul bec3.png aflat în resurse, patru imagini de forma celor patru zone delimitate de diagonalele acesteia și care, alăturate corespunzător, redau imaginea inițială. În pagina inserată, plasează corespunzător cele patru imagini. Un model de realizare se află în fișierul poze.mp4 din resurse.	2 puncte
	3.6. În capitolul Noi descoperiri posibile în electricitate , inserează un tabel cu 51 de linii și 2 coloane. În primul rând, scrie textul Nr. crt. în prima coloană și textul Costuri în a doua coloană. În a doua coloană, începând cu al doilea rând, preia numerele aflate în fișierul numere.txt din resurse, astfel încât să fie câte unul în fiecare celulă. Aplică tabelului următoarele formatare: dimensiunea fontului 22, lățimea primei coloane 2 cm; dimensiunea celei de-a doua coloane 3,5 cm, stilul bordurii Linie triplă, grosimea liniei 3 puncte și culoarea liniei verde. Pe prima coloană, începând cu rândul al doilea, aplică paragrafelor din celule numerotarea automată, utilizând stilul 001, 002, 003, Fără a modifica lățimea primei coloane sau dimensiunea fontului, modifică poziția numerelor din prima coloană, astfel încât toate cifrele acestora să fie vizibile.	4 puncte
	3.7. La finalul fișierului, adaugă o pagină nouă, în care inserează, ca obiecte, fișierele: bec1.png , bec2.png și bec3.png din resurse. Fiecare obiect inserat se afișează ca pictogramă și nu este legat la fișierul sursă. Sub fiecare pictogramă inserează câte o legendă cu textul Obiect 1 , Obiect 2 , respectiv Obiect 3 . Pentru aceste legende inserează un Tabel de figuri .	3 puncte
	<i>Punctajul acordat pentru cerința 3 are în vedere și exprimarea creativității și a simțului artistic, utilizarea unor elemente de design și cromatică, mesajul și funcționalitatea elementelor componente.</i>	
4.	La orele de Științe ale naturii, Ana și Mihai au învățat despre energie, tipuri de energie și au primit sarcina de a realiza o prezentare a tipurilor de energie care se găsesc în natură. Creează fișierul energie.pptx în folderul de lucru, conform următoarelor precizări:	
	4.1. Creează primul diapozitiv și prelucrează-l, astfel: Adaugă titlul Energia eoliană și aplică animații, astfel încât, la vizualizare, textul să apară în diapozitiv cuvânt după cuvânt. Inserează imaginea din fișierul energiaEoliana.jpeg din resurse, în formă de cilindru, cu înălțimea de 12 cm și lățimea de 10 cm. Creează o diagramă cu titlul Grafic , de tip Coloană grupată , pe baza datelor din fișierul date.xlsx din resurse. Uplete cele trei serii de date cu imaginile corespunzătoare tipurilor de energie electrică, eoliană, respectiv solară, utilizând imaginile din fișierele energiaElectrica.jpeg , energiaEoliana.jpeg , respectiv energiaSolară.jpeg din resurse. Adaugă diagramei o linie de tendință liniară și ecuația seriei. Formatează caseta în care este ecuația, astfel încât să aibă culoare de umplere galbenă, bordură de culoare roșie și grosime 1,5 puncte. Aplică următoarele setări și păstrează-le pentru toate celelalte diapozitive adăugate ulterior: fundal de tip textură, tranziție de tip Descoperire , cu afișare din partea stângă,	6 puncte

	iar în zona de subsol a fiecărui diapozitiv adaugă: în stânga, data cu actualizare automată, textul ONTI 2025 în centru, iar în dreapta, numerotează automat diapozitivele prezentării. Aplică animații obiectelor din diapozitiv, care să se declanșeze în această ordine: pentru titlu, pentru grafic și pentru imagine.	
	4.2. Creează diapozitivul al doilea și prelucrează-l astfel: Adaugă titlul Tipuri de energie și aplică acestuia un efect de transformare sub formă de arc. Copiază fișierul energia.docx din resurse în folderul de lucru și adaugă, pe titlul diapozitivului, o legătură către copia obținută a fișierului. Sub titlu, adaugă textul Notați trei tipuri de energie, iar sub acesta, inserează trei forme automate de tip dreptunghi cu colțuri rotunjite și aplică acestora un efect în relief. În fiecare dintre cele trei forme, scrie câte unul dintre textele: energia electrică, energia eoliană, respectiv energia solară. Sub fiecare formă, inserează câte o imagine din resurse, specifică tipului de energie scris în formă, și aplică fiecărei imagini o umbră în perspectivă dedesubt și o strălucire aurie. Aplică animații formelor și imaginilor inserate în diapozitiv, astfel încât, la vizualizare, să apară în ordinea următoare: formele automate toate în același timp, apoi cele trei imagini din partea dreaptă a diapozitivului, una câte una.	5 puncte
	4.3. Creează diapozitivul al treilea și prelucrează-l, astfel: Scrie, în câte o casetă text, cuvintele ON, respectiv OFF și inserează imaginile din fișierele bec.png și switch.jpg din resurse. Realizează o simulare a aprinderii-stingerii becului, astfel încât, la click pe cuvântul ON, culoarea becului să devină galbenă, iar la click pe cuvântul OFF, culoarea becului să devină albă.	5 puncte
	4.4. Creează diapozitivul al patrulea și prelucrează-l, astfel: Folosind WordArt, adaugă în diapozitiv titlul Mișcarea electronilor într-un atom, cu o spațiere extinsă a caracterelor la 1,5 puncte și dimensiunea caracterelor 35 puncte. Inserează un cerc cu diametrul de 2 cm, culoarea verde pentru umplere și textul nucleul în interior. Adaugă alte cinci forme de tip cerc, având culoarea de umplere roșie și linia de contur neagră. Aplică animații, astfel încât, în jurul formei care conține textul nucleul, să se miște, prin mișcări eliptice, cele cinci forme de culoare roșie, reprezentând astfel mișcările electronilor din jurul nucleului unui atom, urmând traiectorii ca în modelul din fișierul atom.mp4 din resurse.	3 puncte
	4.5. Creează diapozitivul al cincilea și prelucrează-l, astfel: Inserează în diapozitiv o foaie de calcul Excel și copiază, începând din celula A1, datele din fișierul date.xlsx din resurse; aplică valorilor copiate o culoare a fontului având codul RGB (50, 110, 50). În celula A6 a foi de calcul inserate, scrie o formulă care să afișeze, automat, numărul valorilor din această foaie de calcul, care sunt mai mari sau egale cu 20000 și mai mici sau egale cu 25000. <i>Punctajul acordat pentru cerința 4 are în vedere și exprimarea creativității, a simțului artistic și funcționalitatea elementelor componente.</i>	2 puncte
5.	<i>Ana și Mihai testează două circuite electrice simple și calculează tensiuni, intensități și rezistențe.</i> Copiază fișierul electricitate.xlsx din resurse în folderul de lucru și prelucrează copia, conform următoarelor precizări:	
	5.1. În foaia de calcul serie este reprezentat un circuit cu cinci rezistențe legate în serie, cu valori de 10 Ω, 12 Ω, 14 Ω, 16 Ω, respectiv 18 Ω. Intensitatea curentului aplicat circuitului are o valoare zecimală între 0,1 A și 5 A, valoare care se scrie în celula B12. Comutatoarele din celulele B6, E6, H6, K6 și N6 corespund celor cinci rezistențe, în ordinea dată mai sus, iar acestea devin active când comutatorul corespunzător are valoarea Da sau inactive când comutatorul corespunzător are valoarea Nu. Celulele B8, E8, H8, K8 și N8 corespund celor cinci rezistențe, în ordinea dată mai sus. Completează celulele E8, H8, K8 și N8 cu formule adecvate, astfel încât, dacă rezistența corespunzătoare este activă, să se afișeze valoarea acesteia, iar dacă rezistența este inactivă să se afișeze textul Inactivă.	5 puncte

	În celula B10, scrie o formulă care să afișeze, automat, valoarea rezistenței circuitului, știind că, la legarea în serie, aceasta este egală cu suma valorilor rezistențelor active. Celulele B14, E14, H14, K14 și N14 corespund celor cinci rezistențe, în ordinea dată mai sus. Completează celulele E14, H14, K14 și N14 cu formule adecvate, care să afișeze tensiunea la bornele rezistenței corespunzătoare, știind că aceasta este produsul dintre valoarea intensității circuitului și valoarea rezistenței corespunzătoare. În celula B16, scrie o formulă care să afișeze, automat, valoarea tensiunii electrice, știind că aceasta este produsul dintre valoarea intensității circuitului și valoarea rezistenței circuitului.	
	5.2. În foaia de calcul paralel, este reprezentat un circuit cu cinci rezistențe numerotate de la 1 la 5, legate în paralel, cu valori de 12 Ω, 15 Ω, 18 Ω, 21 Ω, respectiv 24 Ω. Tensiunea la bornele circuitului are o valoare zecimală între 0 V și 24 V și se scrie în celula J2. Prin comutatorul digital din celula B19, rezistențele devin active sau inactive, după cum numărul de ordine al rezistenței apare sau nu apare în comutatorul digital. Verificarea activității rezistenței este marcată în coloana F. De exemplu, dacă în celula B19 scrie 24, înseamnă că numai rezistențele R_2 și R_4 sunt active, iar circuitul este întrerupt prin celelalte rezistențe și în celulele F2 și F4 apare textul activă, iar în celulele F1, F3 și F5 apare textul inactivă. Celulele H2, H5, H8, H11 și H14 corespund celor cinci rezistențe, în ordinea dată mai sus. Completează celulele H5, H8, H11 și H14 cu formule adecvate, astfel încât, dacă rezistența corespunzătoare este activă, să se afișeze valoarea acesteia, iar dacă rezistența este inactivă să nu se afișeze nimic. Scrie, în celula I2, o formulă care să afișeze, automat, valoarea rezistenței circuitului, știind că, la legarea în paralel inversa acesteia este egală cu suma inverselor valorilor rezistențelor active. De exemplu, dacă numai R_2 și R_4 sunt active, atunci rezistența circuitului este R, unde $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4}$. Celulele K2, K5, K8, K11 și K14 corespund celor cinci rezistențe, în ordinea dată mai sus. Completează în celulele K5, K8, K11 și K14 formule care să afișeze automat intensitatea curentului care trece prin rezistență, știind că aceasta este câtul dintre valoarea tensiunii la bornele circuitului și valoarea rezistenței corespunzătoare. Scrie, în celula L2, o formulă care să afișeze, automat, valoarea intensității la borne, știind că aceasta este câtul dintre valoarea tensiunii electrice și valoarea rezistenței circuitului. <i>Punctajul acordat pentru cerința 5 are în vedere funcționalitatea elementelor componente.</i>	6 puncte
6.	Într-o rețea electrică, comutatoarele permit controlul curentului electric astfel: 1 pornit și 0 oprit. Ana și Mihai își propun să se joace cu 1 și 0 în jocul Circuit CLICKER. Creează folderul joc în folderul de lucru. Copiază în folderul joc fișierele: circuit1.jpg, circuit2.jpg, circuit3.jpg, or.jpg, and.jpg, personaj.png, personaj1.png și model.mp4 din resurse. Utilizând limbajul HTML, creează un site web care să respecte cerințele de mai jos. Un model de realizare a site-ului se găsește în fișierul model.mp4 din folderul joc.	
	6.1. Creează, în folderul joc, pagina de pornire index.html, cu trei zone: ZONA 1, ZONA 2, respectiv ZONA 3. Cele 3 zone ale paginii au următoarele proprietăți: ZONA 1 ocupă 15% din înălțimea paginii și conține antetul paginii. ZONA 2 ocupă 75% din înălțimea paginii. ZONA 3 ocupă 10% din înălțimea paginii și reprezintă subsolul paginii.	8 puncte

Pentru ZONA 1 și ZONA 3 stabilește aceeași culoare și o altă culoare pentru ZONA 2. Pentru alegerea culorilor puteți utiliza lista din fișierul tabelCoduriCuloriHTML.pdf. ZONA 1 conține titlul JOC - Circuit CLICKER și imaginea din fișierul personaj.png aflat în folderul joc. Aplică o formatare titlului, astfel încât: să fie de nivel 1, font Tahoma și aliniere la dreapta. Imaginea să fie aliniată la stânga paginii și să aibă o înălțime de 100 pixeli și o lățime de 200 pixeli. ZONA 2 conține un meniu cu trei opțiuni: INSTRUCȚIUNI, DEMO și JOACĂ!. La selectarea opțiunii INSTRUCȚIUNI, se deschide pagina web instructiuni.html, la selectarea opțiunii DEMO se deschide pagina web demo.html, respectiv, la selectarea opțiunii JOACĂ!, se deschide pagina web joc.html. Paginile se deschid în ZONA 2, înlocuind meniul. ZONA 3 conține textul Copyright©ONTI2025 care se deplasează continuu de la dreapta spre stânga.	
6.2. Pagina web instructiuni.html este împărțită în trei părți delimitate de câte o linie orizontală, de grosime 10 și lungime de 50% din lățimea paginii, aliniată la centru pe orizontală. În partea de sus a paginii, copiază conținutul fișierului instructiuni.txt din resurse, aliniat stânga-dreapta. În partea de mijloc a paginii inserează, la același nivel, două tabele cu câte patru coloane, primele trei coloane cu câte cinci rânduri și cea de-a patra coloană cu două rânduri. Tabelele sunt delimitate de o linie verticală de grosime 10. Formatează fundalul celulelor din primul rând, din ambele tabele, astfel încât să fie de culoare gri. Completează toate datele din fișierul tabel1.jpg din resurse, în primul tabel, respectiv toate datele din fișierul tabel2.jpg din resurse, în cel de-al doilea tabel. Inserează, în rândul al doilea din coloana a patra a primului tabel, imaginea din fișierul or.jpg din folderul joc, respectiv, în rândul al doilea din coloana a patra a celui de-al doilea tabel, imaginea din fișierul and.jpg din același folder. Imaginile inserate sunt aliniate la centru, pe orizontală și pe verticală, în cadrul celulei. În partea de jos a paginii, inserează textul Acasă pe care creează o legătură către pagina web index.html a site-ului sau către pagina web zero.html din resurse.	9 puncte
6.3. Creează pagina web demo.html și inserează în pagina creată videoclipul din fișierul model.mp4 din folderul joc, aliniat la centru, care poate fi vizualizat cu opțiunile redare, pauză, respectiv oprire. În partea de jos a paginii web demo.html, inserează textul Acasă și adaugă pe textul inserat o legătură către pagina web index.html a site-ului sau către pagina web zero.html din resurse.	2 puncte
6.4. Creează pagina web joaca.html ca pagină de start a jocului Circuit CLICKER. Pagina conține imaginea din fișierul circuit1.jpg din folderul joc, având dimensiunile 500 pixeli pentru înălțime și 700 pixeli pentru lățime. Jocul constă în parcurgerea unui circuit cu trei porți logice în ordinea: poarta roșie ȘI, poarta albastră SAU, respectiv poarta verde SAU. Fiecare poartă are ieșirile posibile 1, respectiv 0, iar trecerea de la o poartă la următoarea se face prin alegerea unei singure ieșiri. Culoarele ieșirilor sunt aceleași cu culorile porților. Trecerea de la poarta roșie ȘI la poarta albastră SAU se face prin alegerea ieșirii 0 de culoare roșie. Trecerea de la poarta albastră SAU la poarta verde SAU se face prin alegerea ieșirii 1 de culoare albastră. Trecerea de la poarta verde SAU la finalul circuitului, care corespunde finalului jocului, se face prin alegerea ieșirii 1 de culoare verde și afișarea imaginii din fișierul personaj1.png din folderul joc. Alegerea unei ieșiri se realizează prin clic pe cifra 0 sau 1 corespunzătoare fiecărei porți. Jocul începe cu imaginea din fișierul circuit1.jpg din folderul joc: - dacă se execută clic pe ieșirea 1 de culoare roșie, atunci se revine la pagina de început; - dacă se execută clic pe ieșirea 0 de culoare roșie, atunci se va schimba imaginea cu cea din fișierul circuit2.jpg din folderul joc și continuă jocul. Dacă jocul continuă, atunci: - dacă se execută clic pe ieșirea 0 de culoare albastră se revine la pagina de început;	9 puncte

	- dacă se execută clic pe ieșirea 1 de culoare albastră, atunci se va schimba imaginea cu cea din fișierul circuit3.jpg din folderul joc și continuă jocul. Dacă jocul continuă, atunci: - dacă se execută clic pe ieșirea 0 de culoare verde, atunci se revine la pagina de început; - dacă se execută clic pe ieșirea 1 de culoare verde, atunci se va schimba imaginea cu cea din fișierul personaj1.png din folderul joc și s-a finalizat jocul.	
	<i>Punctajul acordat pentru cerința 6 are în vedere utilizarea unor elemente de design și cromatică și funcționalitatea elementelor componente.</i>	