

表 4-1-1 运算结果实验表

运算类型	S3S2S1S0	CN	功能
逻辑运算	0000	X	F=A (直通)
	0001	X	F=B (直通)
	0010	X	F=AB (FZ)
	0011	X	F=A+B (FZ)
	0100	X	F=/A (FZ)
移位运算	0101	X	F=A 不带进位循环右移 B (取第三位) 位 (FZ)
	0110	0	F=A 逻辑右移一位 (FZ)
		1	F=A 带进位循环右移一位 (FC,FZ)
	0111	0	F=A 逻辑左移一位 (FZ)
		1	F=A 带进位循环左移一位 (FC,FZ)
算术运算	1000	X	置 FC=CN (FC)
	1001	X	F=A 加 B (FC,FZ)
	1010	X	F=A 加 B 加 FC (FC,FZ)
	1011	X	F=A 减 B (FC,FZ)
	1100	X	F=A 减 1 (FC,FZ)
	1101	X	F=A 加 1 (FC,FZ)
	1110	X	(保留)
	1111	X	(保留)

*表中“X”为任意态，下同