

4-10

- (1) B 类
- (2) A 类
- (3) B 类
- (4) C 类
- (5) A 类
- (6) C 类

4-19

主机用一次，每个路由器用一次，一共 6 次。

4-20

(1) 128.96.39.10 与子网掩码 255.255.255.128 进行与运算，得 128.96.39.0，查路由表得，下一跳为接口 m0。

(2) 128.96.40.12 与子网掩码 255.255.255.128 进行与运算，得 128.96.40.0，查路由表得，下一跳为 R2。

(3) 128.96.40.151，与子网掩码 255.255.255.128 进行与运算，得 128.96.40.128，与子网掩码 255.255.255.192 进行与运算，得 128.96.40.128，则该分组只能经默认路由转发，所以下一跳为 R4。

(4) 192.4.153.17 与子网掩码 255.255.255.192 进行与运算，得 192.4.153.0，查路由表得，下一跳为 R3。

(5) 192.4.153.90 与子网掩码 255.255.255.128 进行与运算，得 192.4.153.0，与子网掩码 255.255.255.192 进行与运算，得 192.4.153.64，则该分组只能经默认路由转发，所以下一跳为 R4。