M3-019 同轴电容器中的介质界面

同轴圆柱的横截面；轴向长度 L



界面过 O，**E** 沿界面切向

过轴界面：$E_n = D_n = 0$

$$E_r = \frac{U}{r\ln(R_2/R_1)}$$

$$C = \frac{\pi L(\varepsilon_1+\varepsilon_2)}{\ln(R_2/R_1)}$$

偏置界面：须重新求解场

纯径向候选场一般不满足 D_n 连续