

do-while-slingor

Denna slinga är i princip ekvivalent med en normal `while`-slinga, med den enda skillnaden att denna utför villkorstestet *efter* att slingans kropp utförts en gång. Denna slinga är således garanterad att utföras minst en gång, även om villkoret aldrig evalueras till `true`. Allmänna formen för en `do-while`-slinga är :

```
do
    sats
while ( villkor );
```

Även här rekommenderas att kodblock används för att bättre markera slingans kropp:

```
do {
    sats
}
while ( villkor );
```

Var blockmarkeringarna placeras är förstås upp till var och en att själv avgöra och placera enligt eget tycke och smak. `do-while`-slingor används relativt sällan jämfört med vanliga `while`-slingor eller `for`-slingor.