
전기의 발생

1. 마찰 전기와 대전

마찰 전기: 서로 다른 두 물체를 마찰할 때
[ ]가 한 물체에서 다른 물체로 이동해 생긴다.
[ ] = 물체가 전기를 띠는 현상
[ ] = 대전된 물체


마찰 전: 두 물체 모두 중성



⊕ 원자핵 (+) ⊖ 전자 (−)

중성: (+)전하의 양 = (−)전하의 양


마찰 후: 전자가 옮겨 간다



전자 잃음 → (+) 전자 얻음 → (−)

원자핵은 제자리! 이동하는 것은 전자.

2. 전기력 = 전하 사이의 힘



같은 전하 → [ ]

서로 밀어 낸다

다른 전하 → [ ]
서로 끌어당긴다

3. 대전열 읽기

전자를 잃기 쉬운 정도에 따라 늘어놓은 순서.
마찰한 두 물체 중 앞쪽은 (+), 뒤쪽은 (−).

잃기 쉬움 (+) → 얻기 쉬움 (−)

털가죽 → 유리 → 명주 → 나무 → 고무 → 플라스틱

털가죽 (+) / 고무풍선 (−) → 서로 마찰했을 때의 결과!
유리막대 (+) / 명주 헝겊 (−)
털가죽 (+) / 플라스틱 자 (−)

순서 암기보다, 주어진 대전열을 읽기!


마찰을 멈춰도 잠시 유지 → 시간이 지나면 방전

4. 정전기 유도

대전되지 않은 금속에 대전체를 가까이 가져가면
전기력으로 인해 [ ]가 이동한다.
→ 금속 내부의 전하가 한쪽으로 치우친다.


접촉 없이! 전체는 [ ], 원자핵은 제자리.

(+)대전체



가까운 쪽 (−) 먼 쪽 (+)

(−)대전체



가까운 쪽 (+) 먼 쪽 (−)


가까운 쪽에는 항상 반대 종류의 전하가 유도!
→ 대전체와 중성 금속 물체는 서로 끌린다.

5. 마찰과 유도, 무엇이 다를까?

	마찰에 의한 대전	정전기 유도
접촉	서로 마찰	접촉 없이 가까이
전자	물체 사이 이동	물체 내부 이동
전체	각 물체 전하량 변화	전체 중성 유지
그만두면	대전 잠시 유지	대전체 치우면
	(나중에 방전)	전하 분리 사라짐

※ 유도는 분리접지 없이 가까이만 한 경우.

6. 붙여 놓은 두 금속 구의 정전기 유도



전자가 접촉면을 통해 B → A로 이동.
두 구를 먼저 분리하면 A(−), B(+)로 남는다.
구 분리 전에 대전체를 먼저 치우면 중성!
↘ 대전체를 치우면 분리된 전하가 다시 원래대로 돌아가기 때문!

전기의 이용 ①

1. 전류 · 전압 · 저항

전류 I

_____. 도체 내부의 전자가 한 방향으로 이동하는 것.

세기: 1초 동안 도선의 단면을 지나는 전하량.

전류의 단위: A(암페어), 1 A = 1000 mA

전압 V [V, 볼트]

_____.

물 모형에서는 물을 밀어 올리는 펌프의 힘.

저항 R [Ω, 옴]

_____.

전자가 움직이며 원자와 충돌하기 때문에 생김.

1 Ω: 1 V를 걸었을 때 1 A가 흐르는 저항.




금속 도선에서 두 방향은 반대!

전류 O: 일정한 방향으로 전자가 흐름

전류 X: 불규칙한 방향으로 전자가 운동함

2. 물의 흐름 모형



펌프 ↔ _____

물레방아 ↔ 전구

수도꼭지 ↔ _____

수도관 ↔ 도선

물 흐름 ↔ 전류 방향

모형의 한계: 수도관은 끊기면 물이 새지만, 전선이 끊기면 회로에 전류가 흐르지 않는다.

3. 저항을 정하는 요인

물질의 종류 · 길이 · 단면적(굵기)



길이 ↑ → 저항 ↑



굵기 ↑ → 저항 ↓

※ 같은 재질·나머지 조건 일정. 같은 전압이면 R↑ → I↓

4. 옴의 법칙

$$I = V \div R$$


$V = I \times R$ $R = V \div I$

같은 도선·온도 일정 → 전압을 바꿔도 R 일정

① 저항 일정 → 전류는 전압에 비례

전압 2배 → 전류 2배

예) R=2 Ω: V(V) 0,2,4,6 → I(A) 0,1,2,3




원점을 지나는 직선 / 기울기 = 1/R

기울기 A > B → 저항 A < B

② 전압 일정 → 전류는 저항에 반비례

예) V=6 V: R(Ω) 1,2,3,6 → I(A) 6,3,2,1



기본 계산: 6 V에서 2 A → R = 6÷2 = 3 Ω

5. 물질마다 저항이 다르다

도체 _____ → 전류가 잘 흐름
철·구리·알루미늄, 흑연(연필심)

부도체 _____ → 전류가 거의 흐르지 않음
절연체: 고무·유리·나무·플라스틱


반도체 중간 정도 / 규소(Si)·저마늄
불순물로 전류의 흐름을 조절 → 전자 부품에 이용

전기의 이용 ②


연결 비교 · 에너지 전환

1. 저항의 직렬·병렬 연결

직렬 | 한 줄, 전류의 길 1개



병렬 | 나란히, 여러 갈래



	직렬	병렬
전류	$I =$ ( )	$I = I_1 + I_2$
전압	$V = V_1 + V_2$	$V =$ ( )
각 저항	$V_1 = I \times R_1$, $V_2 = I \times R_2$	$I_1 = V \div R_1$, $I_2 = V \div R_2$
저항 추가	전체 저항 ↑ → 전체 전류 ↓	전체 저항 ↓ → 전체 전류 ↑
같은 전구 1개 → 2개 전원 전압 일정	각 전구의 전압 ↓ → 전류 ↓ → 각각 더 어두워짐	기존 전구의 전압·전류 그대로 → 기존 전구 밝기 유지
하나 끊기면	( )	( )
이용	퓨즈·차단기: 전체 회로 차단	가정 기구·멀티탭: 따로 작동

멀티탭: 갈래 전류가 모두 더해짐 → 과부하 → 과열·화재

2. 전기 에너지 → 다른 형태로 전환!

전기 에너지(J, 줄) → 빛(전등) · 열(난로) · 소리(스피커) · 운동(선풍기)

소비 전력 | 얼마나 빠르게 쓰나?

( ) 동안 사용하는 전기 에너지의 양

단위 W(와트) · 1 W = 1 J/s · 1 kW = 1000 W

990 W → 1초마다 990 J 사용

전력량 | 모두 얼마나 썼나?

일정 시간 동안 사용한 전기 에너지

소비 전력 × 사용 시간


단위 Wh(와트시) · 1 kWh = 1000 Wh

예) 1000 W × 2 h = 2000 Wh = 2 kWh

같은 시간: 전력 ↑ → 전력량 ↑ / 시간이 다르면 「전력 × 시간」으로 비교

3. 효율적으로 전기 사용하기

에너지 효율 = 공급한 에너지 중 필요한 형태로 전환되는 비율



전구의 효율은 빛으로 바뀌는 비율!

같은 성능 · 같은 시간이라면

더 적은 에너지 → 더 높은 효율

효율등급: 1~5등급

( )에 가까울수록 효율 ↑

전기 절약 → 발전 과정의 온실 기체 배출 감소에 도움!

전류의 자기 작용 ①


자기력과 자기장

0. 자기력: 밀고 당기는 힘

자석 사이에 작용하는 힘을 [ ]이라 한다.



다른 극끼리 → [ ] (인력)




같은 극끼리 → [ ] (척력)

1. 자석 주위의 자기장

자기장 = [ ]

방향 = 그곳 나침반 N극이 가리키는 쪽




자기력선: 자기장의 방향·세기를 나타낸 선

선이 촘촘할수록 → 자기장이 세다.

자석에서 멀수록 → 자기장이 약해진다.

2. 전류가 만드는 자기장

코일에 전류 → [ ] 같은 자기장



전류 세기 ↑ → 자기장 세기 ↑ (같은 코일)

전류 반대 → 자기장 반대 (N·S 바뀜)


전류 끊음 → 나침반은 다시 남북 방향

3. 오른손 규칙

– 전류에 의한 자기장의 방향


① 직선 도선

엄지 = 전류 / 감은 네 손가락 = 자기장



전류: 종이 밖으로 나오는 방향

→ 자기장은 반시계




전류: 종이 안으로 들어가는 방향

→ 자기장은 시계

② 원형 도선


네 손가락 = 전류 / 엄지 = 중심의 자기장



엄지 방향: 원이 이루는 면에 수직

③ 코일


네 손가락 = 전류 / 엄지 = N극 쪽



엄지 → 코일 내부 자기장의 방향

4. 전자석 = 코일 + [ ]

[ ] 자석의 성질을 띤다.



영구 자석과 달리 켜고 끄기·세기·극 조절

전류의 세기를 증가시켜 → 자기장 세기 증가

전류의 방향을 바꿔 → 자기장 방향을 반대로

이용: 고철 기중기·자기 부상 열차·스피커·전동기

전류의 자기 작용 ②


힘을 이용하는 장치

5. 코일이 받는 힘

자기장 속 코일에 전류
→ 코일도 _____이 생긴다.
→ 코일과 자석의 상호작용



같은 극 → 서로 _____.




다른 극 → 서로 _____.

전류 세기 ↑ → 코일이 받는 힘 ↑

자기장 세기 ↑ → 코일이 받는 힘 ↑
다른 조건이 같을 때 비교!

6. 힘의 방향: 오른손바닥

엄지 = 전류 / 네 손가락 = 자기장
_____ = 힘




⊙ 전류: 종이 밖으로 나오는 방향

전류 방향만 반대 → 힘 반대
자기장 방향만 반대 → 힘 반대
둘 다 반대 → 힘은 원래 방향!

7. 전동기: 코일이 회전

자석과 전류가 흐르는 코일로 이루어진다.
마주 보는 두 변이 서로 반대 방향 힘을 받아
코일이 회전한다.




반대 방향의 두 힘 → 코일 회전

전기 에너지 → _____

이용: 선풍기·세탁기·엘리베이터
드론·휴대전화 진동

8. 스피커: 코일이 진동

전류 방향이 계속 바뀜 → 코일 앞뒤 진동
붙어 있는 진동판도 함께 떨림 → 소리



공통: 자기장 속 코일이 받는 힘을 이용

전동기는 ___ / 스피커는 ___

전류의 방향을 바꾸면 힘의 방향도 바뀐다.

기말고사 전, 찐막 한 장!

헷갈리는 관계만 최종 점검

1. 마찰 전기·유도: 전자의 이동


마찰 전기: 서로 다른 두 물체를 마찰할 때
전자가 물체 사이를 이동하여 생기는 전기.

전자 잃음 → (+) / 전자 얻음 → (−)


이동하는 것은 ____! 원자핵은 제자리.
같은 전하 → ____ / 다른 전하 → ____

정전기 유도: 가까이만! 금속 내부의 전자 이동

(+)대전체 가까이



(−)대전체 가까이




가까운 쪽 반대 · 먼 쪽 같은 전하 / 전체 중성
※ 접자분리 없이 대전체를 가까이만 한 경우

2. 전류·전압·저항 + 옴의 법칙

I 전류[A] · V 전압[V] · R 저항[Ω]
금속 도선: 전류 (+→−) / 전자 (−→+)

$I = V \div R$ $V = I \times R$ $R = V \div I$


전류: 전하의 흐름 · 전압: 전류를 흐르게 하는 힘 · 저항: 전류의 흐름 방해
R 일정: V↑ → I↑ / V 일정: R↑ → I↓



원점 지나는 직선
기울기 = 1/R
기울기 A>B
→ 저항 A<B

길이↑ → R↑ / 굵기↑ → R↓
※ 같은 재질·나머지 조건 일정 / 옴의 법칙은 온도 일정

3. 직렬 vs 병렬: 같은 것을 찾자

	직렬: 한 줄	병렬: 여러 갈래
		
같음	____ 같음	____ 같음
나뉨	$V = V_1 + V_2$	$I = I_1 + I_2$
저항 추가	전체 저항 ↑	전체 저항 ↓
단선	모두 꺼짐	그 갈래만 꺼짐

가정은 병렬! 같은 전압 + 각각 독립 작동
멀티탭: 갈래 전류 합 ↑ → 과부하·과열 주의

4. 전력과 전력량, 이름부터 구별

소비 전력: 1초 동안 쓰는 전기 에너지

단위 W / 1 W = 1 J/s / 1 kW = 1000 W

전력량: 일정 시간 동안 쓴 전기 에너지

전력량 = 소비 전력 × 사용 시간

W × h → Wh / 1 kWh = 1000 Wh

같은 시간: 전력↑ → 전력량↑

전기 → 빛(전등)·열(난로)·운동(선풍기)

효율: 필요한 형태로 전환되는 비율


같은 성능·시간: 사용 에너지↓ → 효율↑

5. 자기장: 방향과 세기

나침반 N극 방향 = 그곳의 자기장 방향
자기력선 촘촘 → 세다 / 멀어질수록 약하다


전류 나옴
→ 반시계


전류 들어감
→ 시계



코일 내부
자기장 ←

직선: 엄지 전류 / 감은 손가락 자기장
코일: 감은 손가락 전류 / 엄지 N극 쪽


전류 세기↑ → 자기장 세기↑

전류 방향 반대 → 자기장 방향 반대

전자석 = 코일 + 철심 / 전류로 켜고 끄기
※ 세기 비교: 같은 코일·다른 조건 일정

6. 힘의 방향 → 회전과 진동

자기장 속 코일에 전류 → N극·S극이 생김
→ 코일과 자석 상호작용



오른손바닥!
엄지 = 전류
네 손가락
= 자기장

힘: 손바닥 앞쪽

전류 또는 자기장 하나만 반대 → 힘 반대
둘 다 반대 → 힘은 원래 방향!

전류↑ / 자기장↑ → 받는 힘↑
※ 다른 조건이 같을 때

전동기: 두 변이 반대 힘 → ____
스피커: 전류 방향이 계속 바뀜 → ____