



$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = 4\pi\rho$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j} + \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

С. М. Пономаренко

# Електрика та магнетизм

## Підручник

$$\frac{\partial F^{\mu\nu}}{\partial x^\nu} = -\frac{4\pi}{c} j^\mu$$
$$\frac{\partial F_{\beta\gamma}}{\partial x^\alpha} + \frac{\partial F_{\gamma\alpha}}{\partial x^\beta} + \frac{\partial F_{\alpha\beta}}{\partial x^\gamma} = 0.$$

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ  
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ  
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

С. М. Пономаренко

# Електрика та магнетизм

## Підручник

*Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як  
навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за  
спеціальностями Е6 Прикладна фізика та наноматеріали.*

КИЇВ  
КПІ ім. Ігоря Сікорського  
2026

УДК 537(075.8)  
ББК 22.31я73  
П 563

Рецензенти:

Відповідальний [С. А. Смирнов](#), к.ф.-м.н., доцент, голова методичної  
редактор: ради НН ФТІ КПІ ім. Ігоря Сікорського

*Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № X від XX.XX.2026 р.) за поданням Вченої ради Навчально-наукового Фізико-технічного інституту (протокол № XX від XX.XX.2026 р.)*

Електронне мережне навчальне видання

[Пономаренко Сергій Миколайович](#), к.ф.-м.н., доцент

## **Електрика та магнетизм**

### **Підручник**

Електрика та магнетизм: Підручник [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальностей Е6 «Прикладна фізика та наноматеріали» / С. М. Пономаренко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. — Електронні текстові дані (1 файл: 789 кБ). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2026. — 398 с.

Для студентів фізико-технічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського, які навчаються за спеціальностями Е6 Прикладна фізика та наноматеріали.

© С. М. Пономаренко, 2026 р.  
© КПІ ім. Ігоря Сікорського (НН ФТІ), 2026 р.

|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Передмова</b>                                                                      | <b>8</b>  |
| <b>Частина I Постійне електричне поле</b>                                             | <b>10</b> |
| <b>1 Електричні заряди та їх взаємодія</b>                                            | <b>11</b> |
| 1.1 Сили (взаємодії) в природі . . . . .                                              | 11        |
| 1.2 Електричний заряд . . . . .                                                       | 13        |
| 1.3 Як заряджають тіла? . . . . .                                                     | 14        |
| 1.4 Закон Кулона . . . . .                                                            | 15        |
| <b>2 Постійне електричне поле у вакуумі</b>                                           | <b>19</b> |
| 2.1 Електромагнітне поле . . . . .                                                    | 19        |
| 2.2 Напруженість поля . . . . .                                                       | 20        |
| 2.3 Силкові лінії та математичне поняття поля . . . . .                               | 23        |
| 2.4 Теорема Гаусса . . . . .                                                          | 26        |
| 2.5 Зауваження щодо інтегральної та диференціальної форми<br>теорема Гаусса . . . . . | 33        |
| 2.6 Потенціальність електростатичного поля . . . . .                                  | 33        |
| 2.7 Циркуляція вектора $\mathbf{E}$ . . . . .                                         | 38        |
| 2.8 Граничні умови . . . . .                                                          | 41        |
| 2.9 Рівняння Пуассона та Лапласа . . . . .                                            | 42        |
| 2.10 Повна система рівнянь електростатичного поля у вакуумі                           | 43        |
| <b>3 Електричне поле статичної системи зарядів</b>                                    | <b>48</b> |
| 3.1 Дипольний момент системи зарядів . . . . .                                        | 48        |
| 3.2 Поле точкового диполя . . . . .                                                   | 49        |
| 3.3 Потенціал поля точкового диполя . . . . .                                         | 51        |
| 3.4 Потенціал системи зарядів на далеких відстанях . . . . .                          | 52        |
| 3.5 Диполь в електричному полі . . . . .                                              | 55        |
| 3.6 Енергія довільної системи зарядів у зовнішньому полі .                            | 57        |



|                                               |                                                               |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| <b>4</b>                                      | <b>Електричне поле у провідниках</b>                          | <b>61</b>  |
| 4.1                                           | Структура провідників . . . . .                               | 61         |
| 4.2                                           | Провідник у полі . . . . .                                    | 62         |
| 4.3                                           | Електричне поле біля вістря . . . . .                         | 67         |
| 4.4                                           | Єдиність розв'язку електростатичної задачі . . . . .          | 71         |
| 4.5                                           | Металева куля в однорідному полі . . . . .                    | 74         |
| 4.6                                           | Сили, що діють на поверхню провідника в полі . . . . .        | 77         |
| <b>5</b>                                      | <b>Основи електростатики діелектриків</b>                     | <b>81</b>  |
| 5.1                                           | Основні поняття . . . . .                                     | 81         |
| 5.2                                           | Структура діелектриків . . . . .                              | 82         |
| 5.3                                           | Поляризація діелектриків . . . . .                            | 84         |
| 5.4                                           | Вектор поляризації . . . . .                                  | 87         |
| 5.5                                           | Вектор електричної індукції . . . . .                         | 89         |
| 5.6                                           | Граничні умови в присутності діелектриків . . . . .           | 92         |
| 5.7                                           | Мікроскопічна теорія діелектричної проникності . . . . .      | 94         |
| 5.8                                           | Типи діелектриків та їх застосування . . . . .                | 98         |
| <b>6</b>                                      | <b>Енергія електричного поля</b>                              | <b>105</b> |
| 6.1                                           | Електрична ємність . . . . .                                  | 105        |
| 6.2                                           | Енергія електричного поля . . . . .                           | 114        |
| 6.3                                           | Пондеромоторні сили . . . . .                                 | 120        |
| <b>Частина II Постійний електричний струм</b> |                                                               | <b>129</b> |
| <b>7</b>                                      | <b>Постійний електричний струм</b>                            | <b>130</b> |
| 7.1                                           | Основні поняття . . . . .                                     | 130        |
| 7.2                                           | Природа носіїв заряду . . . . .                               | 132        |
| 7.3                                           | Закон збереження заряду . . . . .                             | 134        |
| 7.4                                           | Закон Ома . . . . .                                           | 135        |
| 7.5                                           | Закон Джоуля–Ленца . . . . .                                  | 147        |
| 7.6                                           | Струми в необмежених середовищах . . . . .                    | 148        |
| 7.7                                           | Перехідні процеси в колі з конденсатором . . . . .            | 151        |
| <b>Частина III Постійне магнітне поле</b>     |                                                               | <b>156</b> |
| <b>8</b>                                      | <b>Магнітне поле у вакуумі</b>                                | <b>157</b> |
| 8.1                                           | Означення . . . . .                                           | 157        |
| 8.2                                           | Характеристика магнітного поля . . . . .                      | 158        |
| 8.3                                           | Дія магнітного поля на заряджені частинки та струми . . . . . | 159        |
| 8.4                                           | Закон Біо–Савара–Лапласа . . . . .                            | 162        |

|     |                                                                                      |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 8.5 | Вектор-потенціал магнітного поля . . . . .                                           | 165 |
| 8.6 | Теорема магнітостатики . . . . .                                                     | 166 |
| 8.7 | Магнітний момент . . . . .                                                           | 170 |
| 8.8 | Потенціальна енергія диполя та сила, що діє на диполь<br>в магнітному полі . . . . . | 175 |

|          |                                                         |            |
|----------|---------------------------------------------------------|------------|
| <b>9</b> | <b>Магнітне поле в речовині</b>                         | <b>181</b> |
| 9.1      | Основні поняття . . . . .                               | 181        |
| 9.2      | Намагнічування . . . . .                                | 183        |
| 9.3      | Теорема про циркуляцію в речовині . . . . .             | 184        |
| 9.4      | Магнітна сприйнятливість речовини . . . . .             | 186        |
| 9.5      | Граничні умови . . . . .                                | 187        |
| 9.6      | Мікроскопічна природа діа-, пара- і ферромагнетизму . . | 191        |

## **Частина IV Рух частинок в електричному та магнітному полях** **200**

---

|           |                                                      |            |
|-----------|------------------------------------------------------|------------|
| <b>10</b> | <b>Рух заряджених частинок</b>                       | <b>201</b> |
| 10.1      | Рух частинок в однорідних полях . . . . .            | 201        |
| 10.2      | Методи вимірювання питомого заряду електрона . . . . | 209        |
| 10.3      | Досліди Міллікена . . . . .                          | 212        |

## **Частина V Електродинаміка** **216**

---

|           |                                                                                             |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>11</b> | <b>Явище електромагнітної індукції</b>                                                      | <b>217</b> |
| 11.1      | Явище електромагнітної індукції . . . . .                                                   | 217        |
| 11.2      | Закон електромагнітної індукції . . . . .                                                   | 219        |
| 11.3      | Робота, що виконується при переміщенні провідника зі<br>струмом у магнітному полі . . . . . | 219        |
| 11.4      | Електромагнітна індукція в рухомих провідниках . . . .                                      | 221        |
| 11.5      | Електромагнітна індукція в нерухомих провідниках . .                                        | 224        |
| 11.6      | Явище самоіндукції . . . . .                                                                | 227        |

|           |                                                 |            |
|-----------|-------------------------------------------------|------------|
| <b>12</b> | <b>Енергія магнітного поля</b>                  | <b>233</b> |
| 12.1      | Енергія магнітного поля . . . . .               | 233        |
| 12.2      | Взаємна індукція . . . . .                      | 235        |
| 12.3      | Енергія системи зв'язаних контурів . . . . .    | 241        |
| 12.4      | Потенціальна енергія струмів . . . . .          | 243        |
| 12.5      | Принцип роботи трансформаторів . . . . .        | 246        |
| 12.6      | Пондеромоторні сили в магнітному полі . . . . . | 248        |

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| <b>13 Система рівнянь Максвелла</b>           | <b>254</b> |
| 13.1 Струм зміщення . . . . .                 | 255        |
| 13.2 Система рівнянь Максвелла . . . . .      | 259        |
| 13.3 Енергія електромагнітного поля . . . . . | 262        |
| 13.4 Скін-ефект . . . . .                     | 267        |
| 13.5 Про рівняння Максвелла . . . . .         | 271        |

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| <b>14 Відносність електричного і магнітного полів</b>     | <b>275</b> |
| 14.1 Нерелятивістські закони перетворення полів . . . . . | 277        |
| 14.2 Релятивістські закони перетворення полів . . . . .   | 279        |
| 14.3 Тензор електромагнітного поля . . . . .              | 283        |

## **Частина VI Електромагнітні хвилі** **290**

---

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>15 Електромагнітні хвилі</b>                                 | <b>291</b> |
| 15.1 Хвильове рівняння . . . . .                                | 291        |
| 15.2 Електромагнітні хвилі . . . . .                            | 294        |
| 15.3 Енергія та вектор Пойнтінга для хвилі . . . . .            | 296        |
| 15.4 Імпульс і момент імпульсу електромагнітного поля . . . . . | 299        |
| 15.5 Відбивання хвиль від поверхні двох діелектриків . . . . .  | 302        |

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>16 Випромінювання електромагнітних хвиль</b>     | <b>311</b> |
| 16.1 Історична довідка: досліди Герца . . . . .     | 311        |
| 16.2 Елементарна модель випромінювання . . . . .    | 312        |
| 16.3 Дипольне випромінювання . . . . .              | 316        |
| 16.4 Потужність випромінювання осцилятора . . . . . | 319        |
| 16.5 Випромінювання рухомого заряду . . . . .       | 322        |

## **Частина VII Електромагнітні коливання та хвилі в колах і хвилеводах** **329**

---

|                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>17 Коливальні процеси в електричних колах</b>                                   | <b>330</b> |
| 17.1 Квазістаціонарне наближення . . . . .                                         | 330        |
| 17.2 Вільні коливання в коливальному контурі . . . . .                             | 331        |
| 17.3 Вимушені коливання під дією гармонічної ЕРС . . . . .                         | 340        |
| 17.4 Змінний струм . . . . .                                                       | 346        |
| 17.5 Частотні фільтри . . . . .                                                    | 356        |
| 17.6 Трифазний струм: фізичні засади, топології кіл та засто-<br>сування . . . . . | 359        |

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>18 Довгі лінії. Телеграфні рівняння</b>                        | <b>369</b> |
| 18.1 Від зосереджених елементів до розподілених . . . . .         | 369        |
| 18.2 Виведення телеграфних рівнянь . . . . .                      | 370        |
| 18.3 Гармонічний режим. Хвильове рівняння . . . . .               | 371        |
| 18.4 Лінія без втрат . . . . .                                    | 372        |
| 18.5 Польова картина. Зв'язок з рівняннями Максвелла . . .        | 375        |
| <b>19 Хвилеводи</b>                                               | <b>383</b> |
| 19.1 Від довгої лінії до хвилеводу . . . . .                      | 383        |
| 19.2 Прямокутний хвилевід . . . . .                               | 384        |
| <b>Додатки</b>                                                    | <b>389</b> |
| А Таблиця переходу між гаусовою системою одиниць та SI            | 389        |
| Б Основні формули векторного аналізу . . . . .                    | 392        |
| Б.1 Диференціальні операції в різних системах координат . . . . . | 392        |
| Б.2 Другі похідні . . . . .                                       | 393        |
| Б.3 Похідні від добутків . . . . .                                | 393        |
| Б.4 Індексна нотація формул векторного аналізу . . .              | 393        |
| Б.5 Інтегральні характеристики та теореми . . . . .               | 396        |

# Передмова

---

Цей підручник охоплює курс «Електрика та магнетизм», який читається на 2-му курсі для здобувачів ступеня бакалавра спеціальності Еб «Прикладна фізика та наноматеріали». Матеріал побудовано за класичною схемою: від електростатики у вакуумі, провідниках і діелектриках — через постійний струм і магнітне поле — до рівнянь Максвелла, електромагнітних хвиль та коливальних процесів у колах і хвилеводах.

Кожен розділ супроводжується короткою історичною чи філософською довідкою яка нагадує, що за рівняннями стоїть жива історія експериментальної думки. Там, де це можливо, наведено фізичні аналогії (наприклад, зв'язок еквіпотенціальних поверхонь з рельєфом місцевості), які допомагають побудувати інтуїцію, перш ніж переходити до формального апарату.

Текст має наскрізну систему позначок, яка полегшує самотійну роботу з підручником:

- знаком «!» виділено принципові зауваження та поширені помилки, на які варто звернути особливу увагу;
- знаком «?» позначено задачі для самотійного розв'язання, вбудовані безпосередньо в текст лекції, одразу після відповідного теоретичного матеріалу;
- зірочкою «\*» відмічено додатковий матеріал — складніші виведення чи приклади, які виходять за межі обов'язкового мінімуму, але поглиблюють розуміння теми;
- наприкінці кожного розділу наведено список контрольних питань для підготовки до семестрового контролю.

У класичній механіці природно будувати систему одиниць як абсолютну, тобто таку, в якій усі фізичні величини виражаються через базові — довжину, масу та час; саме так виникає метрична система СГС, а її послідовне поширення на електродинаміку приводить до гаусової системи одиниць, де електричні величини вимірюються в СГСЕ, а магнітні — в СГСМ, і де рівняння не містять діелектричної  $\epsilon_0$  чи магнітної  $\mu_0$  сталих, електричні  $E$  та магнітні  $B$  поля мають однакову розмірність, а зв'язок одиниць легко відслідковується з рівнянь, що робить формули теорії «елегантнішими» та симетричнішими. На противагу цьому, у SI штучно введено ще одну фундаментальну

одиницю — ампер, яка не має прямого фізичного змісту, адже струм є лише похідною величиною від руху зарядів, і заряд визначають через струм, а не навпаки; хоча SI є зручною для практичних та інженерних застосувань, гаусова система залишається стандартом у теоретичній електродинаміці. Саме на ній ґрунтується виклад цього підручника, а також подальших дисциплін курсу теоретичної фізики — «Класичної електродинаміки» та «Електродинаміки суцільних середовищ».

Підручник адресований насамперед студентам фізико-технічного інституту, які вивчають електрику та магнетизм у межах дисципліни «Електрика та магнетизм», але може бути корисним і всім, хто прагне поєднати строгий математичний виклад класичної електродинаміки з живим фізичним розумінням явищ, що стоять за формулами.

**Частина I**

**Постійне електричне поле**

# 1

## Електричні заряди та їх взаємодія

*...взаємне тяжіння електричної рідини, іменованої позитивною, і електричної рідини, іменованої зазвичай негативною, полягає у зворотному відношенні квадратів відстаней...*

Шарль Огюстен Кулон

### 1.1. Сили (взаємодії) в природі

Фізичні явища в природі зумовлені взаємодією між тілами. Наприклад, рух Землі навколо Сонця пояснюється гравітаційною взаємодією, яка визначає орбіту планети. Магнітні сили притягують залізні предмети, а молекулярні сили дозволяють воді підніматися в капілярі.  $\beta$ -Радіоактивний розпад ядер є результатом слабкої взаємодії, тоді як притягання між нуклонами в ядрі відбувається завдяки сильній ядерній взаємодії. Незважаючи на різноманіття цих явищ, усі взаємодії в природі можна звести до чотирьох фундаментальних типів: гравітаційної, електромагнітної, сильної (ядерної) та слабкої взаємодій.

Гравітаційна та електромагнітна взаємодії досліджуються в рамках класичної механіки, хоча для електромагнітних сил, на відміну від гравітаційних, розроблена квантова теорія, відома як квантова електродинаміка. Водночас сильна та слабка взаємодії описуються виключно в рамках квантової теорії. Ці чотири типи взаємодій охоплюють весь спектр фізичних процесів — від подій у Всесвіті до явищ на рівні елементарних частинок та процесів у живих організмах (рис. 1.1).

Серед чотирьох фундаментальних взаємодій електромагнітна займає особливе місце завдяки своєму впливу на всі рівні організації матерії — від атомів до макроскопічних об'єктів.<sup>1</sup> Вона визначає

<sup>1</sup>Сьогодні існують припущення щодо існування матерії, яка не підкоряється електромагнітній взаємодії і тому не випромінює та не поглинає світло. Така





Рис. 1.1. Взаємодії в природі

структуру атомів і молекул, а також властивості речовини, які ми спостерігаємо у повсякденному житті. Саме завдяки електромагнітній взаємодії атоми утримуються разом, забезпечуючи існування твердих і рідких тіл.

Електромагнітна взаємодія також є основою для таких явищ, як поширення світла, радіохвиль та інших форм випромінювання. Ці процеси відіграють ключову роль у передачі енергії та інформації, що є невід'ємною частиною сучасного життя.

Звичайні сили, які ми відчуваємо у повсякденному житті, такі як тиск руки на камінь чи взаємодія підшви із землею, також обумовлені електромагнітною взаємодією. Коли два тіла стикаються, їхні атоми зближуються на відстані порядку атомних розмірів, і взаємодія між електронами та ядрами цих атомів визначає характер цього контакту, створюючи силу, яка не дозволяє тілам проникати одне в одне.

Особливістю електромагнітної взаємодії є її величезна сила порівняно з гравітаційною. Навіть невеликий дисбаланс між електричними зарядами може призвести до ефектів, що перевершують найпотужніші гравітаційні явища. Як яскраво зазначає Річард Фейнман у своїх лекціях:

*Якби у вашому тілі або в тілі вашого сусіда (який стоїть від вас на відстані витягнутої руки) електронів виявилось б всього на 1% більше, ніж протонів, то сила вашого відштовхування була б неймовірно великою. Наскільки великою? Достатньою, щоб підняти хмарочос? Більше! Достатньою, щоб підняти гору Еверест? Більше! Сили відштовхування вистачило б, щоб підняти «вагу», що дорівнює вазі нашої Землі!*

*Р. Фейнман у книзі «Фейнманівські лекції з фізики».*

матерія називається темною. Її існування можна виявити через гравітаційний вплив на звичайну матерію.

## 1.2. Електричний заряд

*Електричний заряд* — це фундаментальна фізична величина, яка визначає інтенсивність взаємодії між зарядженими тілами. Він є властивістю деяких елементарних частинок, завдяки якій ці частинки взаємодіють через електромагнітну взаємодію. Фундаментальність заряду означає, що це базова характеристика частинок, яка не залежить від інших властивостей і є невід’ємною складовою їхньої природи. Оскільки заряд є такою основною величиною, ми не можемо вивести його властивості з інших, більш фундаментальних принципів. Натомість ми змушені описувати його властивості через спостереження та експериментальні дослідження, що дозволяє нам виявити характер і поведінку заряду в різних умовах. Зокрема, експериментально було виявлено наступні властивості:

### 1. *Дискретність заряду.*

Експеримент, проведений у 1909 році Робертом Ендрюсом Міллікеном та Гарві Флетчером, дозволив встановити, що заряд має дискретну природу. В результаті досліджень було визначено величину заряду електрона з точністю до 1%, що підтвердило існування мінімальної одиничної величини заряду.

Згідно з цими результатами, будь-який ненульовий заряд є кратним деякому елементарному заряду, числове значення якого дорівнює заряду електрона:

$$e = 4.803 \cdot 10^{-10} \text{ Фр} = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ Кл.}$$

Це означає, що заряд не може набувати довільних значень, а лише кратних елементарному заряду.

Крім того, в дослідях Франкліна було встановлено, що в природі існують *заряди двох типів*, які умовно ділять на *позитивні* та *негативні*. Позитивний заряд несуть, наприклад, протони, а негативний — електрони.

### 2. *Збереження заряду.*

Заряд — це величина, що *зберігається*. Позитивні й негативні заряди можуть народжуватися в рівних кількостях або взаємно знищувати один одного. При цьому сумарний електричний заряд замкненої системи не змінюється.

### 3. *Релятивістська інваріантність заряду.*

Величина електричного заряду однакова відносно різних систем відліку. Іншими словами, величина заряду не залежить від швидкості.

### 1.3. Як заряджають тіла?

Тіла складаються з заряджених частинок, і в нормальних умовах їхня кількість є збалансованою, що робить тіло електрично нейтральним. Однак, коли два тіла вступають у контакт, між ними може відбутися перенесення електронів, що змінює баланс зарядів. Цей процес інтенсифікується при терті між тілами, що призводить до ще більшого перенесення електронів. Таке явище називається **трибоелектричним ефектом** (рис. 1.2). В результаті цього ефекту одне тіло набуває негативного заряду, а інше — позитивного.

Рис. 1.2. Демонстрація трибоелектричного ефекту.



Слово «**електрика**» походить від грецького «*ηλεκτρον*» (**електрон**), що означає «**бурштин**». Люди помітили, що бурштин, натертий об хутро, притягує дрібні предмети, і це явище згодом стало основою для дослідження електричних явищ.

Матеріали, що виявляють трибоелектричний ефект, прийнято розташовувати в **трибоелектричний ряд**, один кінець якого є позитивним, а інший — негативним. Під час тертя пари матеріалів з ряду, матеріал, розташований ближче до позитивного кінця ряду, зарядиться позитивно, а інший — негативно (рис. 1.3).




Рис. 1.3. Трибоелектричний ряд

Трибоелектричний ефект має не лише пізнавальне, а й практичне значення. З одного боку, він лежить в основі **трибоелектричних наногенераторів** (TENG) — пристроїв, які перетворюють механічну енергію тертя чи вібрацій (кроки людини, вітер, хвилі) в електричну; завдяки високій ефективності при низьких частотах їх розглядають як перспективне джерело живлення для носимої електроніки та

автономних сенсорів у системах «інтернету речей».

З іншого боку, неконтрольоване трибоелектричне заряджання створює практичні проблеми. У мікроелектроніці раптовий електростатичний розряд (*ESD*) здатний вивести з ладу чутливі напівпровідникові елементи, тому виробництво мікросхем супроводжується суворими заходами захисту від статичної електрики (антистатичні браслети, заземлені робочі поверхні, іонізатори повітря). У хімічній та харчовій промисловості трибоелектричне заряджання дрібнодисперсних матеріалів (борошна, вугільного пилу) може спричинити електростатичний розряд — одну з причин вибухів пилоповітряних сумішей. Водночас керований трибоелектричний ефект використовують і на користь: в *електрофільтрах* заряджені частинки диму чи пилу осідають на протилежно заряджених електродах, очищуючи промислові гази, а в *ксерографії* (принцип роботи копіювальних апаратів і лазерних принтерів) електростатичне заряджання світлочутливого барабана й тонера забезпечує перенесення зображення на папір.

#### 1.4. Закон Кулона

Експериментально встановлено, що заряди одного знака (однойменні заряди) *відштовхуються*, а заряди різного знака (різнойменні заряди) — *притягуються*. Ці властивості зарядів лягли в основу формулювання закону їхньої взаємодії.

Для спрощення аналізу часто використовують ідеалізовані моделі заряджених тіл, однією з яких є *точковий заряд*. Точковим називається такий заряд, розмірами якого в конкретних умовах можна знехтувати.

Із цією моделлю заряджених тіл пов'язаний важливий закон, встановлений Ш. Кулоном у 1785 році. Він стверджує, що *сила, що діє між двома нерухомими точковими зарядами  $q_1$  і  $q_2$ , розташованими на відстані  $r$  один від одного, описується законом:*

$$\mathbf{F}_{12} = \frac{q_1 q_2}{r^2} \frac{\mathbf{r}_{12}}{r}. \quad (1.1)$$

Ця сила напрямлена вздовж лінії, яка з'єднує заряди, тобто носить *центральний* характер.




У реальних умовах точкові заряди не існують, і для застосування закону Кулона до малих заряджених тіл необхідно, щоб заряд всередині них був розподілений рівномірно, інакше порушується центральний характер взаємодії. Тому під «фізично» точковими зарядами будемо розуміти такі, в яких розподіл заряду є

**!** *рівномірним, тобто не залежить від орієнтації тіла.*

На рис. 1.4 показані величини, що входять до закону Кулона, підкреслено центральний характер взаємодії та її напрям однойменних та різнойменних зарядів.

Рис. 1.4. Ілюстрація до закону Кулона




Досліди самого Кулона не відзначалися високою точністю, і можна було припустити, що знайдений ним простий закон обернених квадратів виконується лише наближено, наприклад:

$$F = \frac{q_1 q_2}{r^{2+\varepsilon}},$$

де  $|\varepsilon| \ll 1$ .

У випадку, коли  $\varepsilon = 0$ , заряди зосереджуються лише на поверхні провідника, а всередині провідника їх не існує. Якщо припустити  $|\varepsilon| \neq 0$ , то це може спричинити появу заряду в товщі провідника.

Рис. 1.5. Установка Г. Кавендіша для перевірки закону обернених квадратів.



Експеримент, що дозволив перевірити ці припущення, був проведений Г. Кавендішем і полягав у накладанні двох провідних напівсфер на заряджену провідну кулю, що щільно прилягали одна до одної, утворюючи майже суцільну оболонку (рис. 1.5). За умов закону обернених квадратів весь заряд мав би перейти на зовнішні



напівсфери. Якщо ж взаємодія описується за формулою з  $\epsilon \neq 0$ , то всередині кулі залишався б ненульовий заряд, який пропорційно зменшується зі зменшенням значення  $\epsilon$ . Цей заряд можна було б виміряти за допомогою чутливого електрометра, приєднаного до внутрішньої сфери (на рисунку роль електрометра відіграють дві кульки на нитках). Експеримент повторювався з поступовим підвищенням точності вимірювань. У 1983 році було отримано обмеження для  $\epsilon$ :

$$|\epsilon| < 10^{-16} - 10^{-17}.$$

**!** *Порушення закону обернених квадратів мало б серйозні наслідки для теорії електромагнітної взаємодії, оскільки цей закон є основою для її опису. Теорія Максвелла, яка визначає поведінку електричних та магнітних полів, спирається на його точність. Якби закон порушувався, це змінило б наші уявлення про електромагнітну взаємодію та вимагало б перегляду численних експериментальних результатів, що сьогодні підтверджують цю теорію.*

## ? Контрольні питання

- 1 Назвіть чотири фундаментальні взаємодії. Яка з них визначає будову атомів і молекул та силу, з якою рука тисне на камінь? Чому цю силу вважають електромагнітною за природою?
- 2 Чому в повсякденному житті ми не відчуваємо величезних електричних сил, про які говорить Фейнман? Що забезпечує електричну нейтральність макроскопічних тіл?
- 3 Що означає, що електричний заряд є фундаментальною величиною? Чому його властивості ми вивчаємо з досліду, а не виводимо з інших принципів?
- 4 Сформулюйте три основні властивості заряду: дискретність, збереження та релятивістську інваріантність. Чи може тіло мати заряд  $2,5e$ ? Відповідь обґрунтуйте.
- 5 У чому полягав дослід Міллікена та Флетчера і що він довів? Який зв'язок між значеннями елементарного заряду в одиницях СГС (Фр) та СІ (Кл)?
- 6 Що таке трибоелектричний ефект і чому при терті двох тіл одне заряджається позитивно, а інше — негативно? Користуючись трибоелектричним рядом (рис. 1.3), визначте знаки зарядів, яких набудуть шовк і поліестер при терті один об одного.
- 7 Наведіть по одному прикладу корисного та шкідливого прояву трибоелектричного ефекту. Поясніть, як працює електрофільтр або

ксерографія.

- 8 Сформулюйте закон Кулона й запишіть його у векторній формі. Що означає, що кулонівська сила є *центральною*?
- 9 За яких умов заряджене тіло можна вважати точковим? Чому для «фізично» точкових зарядів потрібен рівномірний розподіл заряду?
- 10 Як зміниться сила взаємодії двох точкових зарядів, якщо: а) відстань між ними збільшити втричі; б) один із зарядів збільшити вдвічі; в) обидва заряди змінити знак на протилежний?
- 11 У чому полягала ідея досліду Кавендіша? Чому за закону обернених квадратів ( $\epsilon = 0$ ) заряд зосереджується лише на зовнішній поверхні провідника, а при  $\epsilon \neq 0$  з'явився б заряд усередині?
- 12 Яке обмеження на  $|\epsilon|$  отримано в експериментах і чому порушення закону обернених квадратів було б настільки важливим для електродинаміки?

# 2

## Постійне електричне поле у вакуумі

---

### 2.1. Електромагнітне поле

Закон Кулона описує взаємодію електричних зарядів на відстані, що ставить фундаментальне питання: як саме ці заряди «відчувають» один одного? Подібне питання виникло раніше у теорії всесвітнього тяжіння Ісаака Ньютона. Ньютон свідомо відмовився приписувати гравітації який-небудь механізм — матеріальний посередник, ефір чи щось подібне — обмежившись математичним описом того, як тіла взаємодіють, без відповіді на питання, *чому і за допомогою чого*. У другому виданні «Начал» (1713) він так сформулював цю позицію: «*Hypotheses non fingo*» («Я не вигадую гіпотез»), залишивши питання про механізм взаємодії для майбутніх досліджень. Закон працював з приголомшливою точністю, однак сама ідея миттєвої дії на відстані (*actio in distans*) суперечила інтуїції про те, що будь-який вплив повинен якимось чином поширюватися у просторі.

У фізиці існували два підходи до пояснення природи взаємодії. Теорії далекодії стверджували, що сила передається миттєво через порожній простір, тоді як теорії близькодії припускали наявність матеріального посередника, який переносить цю взаємодію.

Закон Кулона успадковує ту саму проблему, що й закон тяжіння Ньютона. Записуючи  $\mathbf{F} = \frac{q_1 q_2}{r^2} \frac{\mathbf{r}}{r}$ , ми неявно припускаємо, що сила залежить лише від *миттєвого* взаємного розташування зарядів. Але чи справді це так? Уявімо, що заряд  $q_1$  раптово зміщується вбік. Якщо закон Кулона буквально відображає фізичну реальність, то заряд  $q_2$  на відстані  $r$  повинен миттєво «відчути» цю зміну. Проте дослід показує, що жодний сигнал чи збурення не передається миттєво — будь-яка зміна поширюється у просторі зі скінченною швидкістю. Правильніше очікувати, що заряд  $q_2$  «дізнається» про зміщення  $q_1$  не одразу, а лише через деякий час  $\Delta t$ , необхідний, щоб інформація встигла дійти від одного заряду до іншого. До цього моменту  $q_2$  продовжує «відчувати» *старе* положення заряду  $q_1$ , ніби він досі там перебуває.



Це запізнення взаємодії і є найпростішим доказом того, що носієм взаємодії не можуть бути самі заряди чи миттєвий геометричний зв'язок між ними, а мусить бути щось третє. Вирішальний внесок у розуміння того, чим саме є це «третє», зробив Майкл Фарадей. Він запропонував ідею **поля** — фізичного об'єкта, що виникає навколо заряджених тіл, займає простір між ними, має власну енергію та імпульс і слугує посередником у передачі сил між зарядами. Джеймс Клерк Максвелл розвинув ідеї Фарадея, створивши математичну теорію такого поля, яке називається **електромагнітним**, згідно з його теорією інформація про зміну одного заряду поширюється до іншого через це поле зі скінченною швидкістю.

*У фізиці з'явилося нове поняття, найважливіше досягнення з часу Ньютона: поле. Знадобилася велика наукова уява, щоб усвідомити собі, що не заряди і не частинки, а поле в просторі між зарядами і частинками істотно для опису фізичних явищ.*

*А. Ейнштейн, Л. Інфельд «Еволюція фізики»*

Закон Кулона в його класичному, статичному вигляді є лише *граничним випадком* більш загальної теорії — випадком, коли заряди нерухомі й запізненням можна знехтувати.

### 2.2. Напруженість поля

Отже, взаємодія зарядів здійснюється не миттєво і не напряму, а через поле — фізичний об'єкт, що існує в кожній точці простору незалежно від того, чи перебуває там інший заряд. Щоб працювати з цим об'єктом математично, потрібно навчитися описувати його кількісно: задавати, наскільки «сильним» є поле в тій чи іншій точці простору.

Найпростіший випадок — коли заряди, що створюють поле, нерухомі. Тоді поле також не змінюється з часом і називається **електростатичним**. Саме з нього зручно почати, оскільки в цьому випадку запізненням, про яке йшлося вище, можна знехтувати: поле встигає «підлаштуватися» під положення зарядів, і немає потреби окремо враховувати швидкість поширення взаємодії.

Для опису властивостей електричного поля і його ролі у взаємодії зарядів вводять кількісну характеристику, яка називається **напруженістю електричного поля**.

Напруженість визначають через силу, яка діє на **пробний заряд** — точковий додатній заряд настільки малого значення, що його присутність не впливає на розподіл зарядів, які створюють поле. Це

забезпечує можливість досліджувати поле без змін його властивостей. Експериментально встановлено, що відношення сили  $\mathbf{F}$ , яка діє на пробний заряд  $q$ , до його величини є сталою для кожної точки поля. Це відношення і визначає *напруженість електричного поля*:

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q}, \quad (2.1)$$

де  $\mathbf{E}$  — векторна величина, яка характеризує поле в даній точці.

Ця концепція ґрунтується на принципі близькодії: сила, що діє на пробний заряд, визначається полем, а не іншими зарядами. У результаті сила  $\mathbf{F}$ , яка діє на пробний заряд  $q$ , може бути подана у вигляді:

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = q\mathbf{E}(\mathbf{r}), \quad (2.2)$$

де  $\mathbf{r}$  — радіус-вектор, що визначає положення точки в просторі, у якій знаходиться пробний заряд (рис. 2.1).

З означення напруженості електричного поля видно, що ця величина є *силовою характеристикою поля*, оскільки принцип її вимірювання полягає у визначенні сили, яка діє на пробний заряд.





Рис. 2.1. Сила, що діє з боку поля  $\mathbf{E}(\mathbf{r})$  на заряд  $q$  відбувається в одній і тій же точці простору (носить локальний характер) і дорівнює  $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$ .

Знайдемо напруженість електростатичного поля, яке створюється точковим нерухомим зарядом  $Q$ . Положення заряду задаємо радіус-вектором  $\mathbf{r}'$ . Із закону Кулона можна легко знайти напруженість, як функцію точки спостереження, яка задається радіус-вектором  $\mathbf{r}$  (рис. 2.2):

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{Q}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \quad (2.3)$$


Напруженість поля заряджених тіл складної геометричної форми можна знайти за принципом суперпозиції.

Рис. 2.2. Напруженість поля точкового заряду  $Q$



Розглянемо електричне поле двох точкових зарядів  $q_1$  і  $q_2$ . Нехай  $E_1$  — напруженість поля в точці а, створювана зарядом  $q_1$  (коли заряду  $q_2$  немає зовсім), а  $E_2$  — напруженість поля заряду  $q_2$  (коли немає заряду  $q_1$ ). *Дослід показує*, що напруженість  $E$  результуючого поля (за наявності обох зарядів) може бути знайдена за правилом додавання векторів (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Ілюстрація принципу суперпозиції для випадку двох різноіменних зарядів



Правило векторного додавання електричних полів справедливе не тільки для двох, а й для будь-якої системи зарядів. Якщо  $E_1, E_2, \dots, E_n$  — напруженості полів, створюваних окремими зарядами в якій-небудь точці, то напруженість  $E$  результуючого поля в тій самій точці дорівнює:

$$E = \sum_{i=1}^n E_i, \quad (2.4)$$

це співвідношення виражає *принцип суперпозиції електричних полів* і являє собою важливу властивість електричного поля.

Якщо заряди розподілені неперервно, то принцип суперпозиції буде мати вигляд:

$$E = \int dE, \quad (2.5)$$

де  $dE$  — напруженість електричного поля, створювана елементарним зарядом  $dq$ , а інтегрування ведеться за всією областю, в якій розподілені заряди. Для різних типів розподілів використовуються відповідні диференціальні елементи заряду:

- Для лінійного розподілу:  $dq = \lambda dl$ , де  $\lambda$  — лінійна густина заряду,  $dl$  — елемент довжини.
- Для поверхневого розподілу:  $dq = \sigma dS$ , де  $\sigma$  — поверхнева густина заряду,  $dS$  — елемент площі.

- Для об'ємного розподілу:  $dq = \rho dV$ , де  $\rho$  — об'ємна густина заряду,  $dV$  — елемент об'єму.

В разі об'ємного розподілу напруженість поля визначається як (рис. 2.4):

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \int_V \frac{\rho(\mathbf{r}')dV'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \quad (2.6)$$





Рис. 2.4. До розрахунку електричного поля за принципом суперпозиції у разі об'ємного розподілу заряду.

**2.1.** Тонкий довгий стрижень рівномірно заряджений з лінійною густиною  $\lambda = 10 \text{ мкКл/м}$ . На продовженні осі стрижня на відстані  $l = 20 \text{ см}$  від його кінця знаходиться точковий заряд  $q = 10 \text{ нКл}$ . Визначити силу взаємодії зарядженого стрижня і точкового заряду.

**2.2.** Нехай є тонкий диск радіуса  $R$ , поверхнею якого рівномірно розподілено заряд  $Q$ . Знайти електричне поле на осі диска на відстані  $z$  від його площини.



### 2.3. Силлові лінії та математичне поняття поля

У механіці ми звикли до векторів, які описують сили, що діють на тіла. Ці вектори мають певну величину та напрямок, і ми могли переносити їх у просторі, змінюючи положення вздовж лінії дії сили,

щоб їх додавати. Однак у фізиці поняття вектора набагато ширше. Наприклад, вектор напруженості  $\mathbf{E}(\mathbf{r})$  це вектор, що «прикріплений» до точки простору  $\mathbf{r}$ . В іншій точці, його величина і напрямок можуть бути зовсім іншими. Кажуть, що всі ці вектори утворюють векторне поле. З математичного погляду, електричне поле є полем вектора  $\mathbf{E}$ . Це поле силове, оскільки є силовою характеристикою.




Рис. 2.5. Графічне представлення векторного поля

Окрім силових полів, є й інші приклади векторних полів, такі як поле швидкостей рідини, що тече. У цьому випадку кожній точці рідини приписується вектор, що описує її швидкість у певний момент часу.

Поля можуть бути не тільки векторними, а й скалярними, коли кожній точці простору приписується не вектор, а просто число. Наприклад, температура  $T(\mathbf{r})$  є скалярним полем, оскільки кожній точці простору  $\mathbf{r}$  відповідає лише її числове значення, без напрямку.

Електричне поле можна зобразити графічно накресливши в багатьох точках простору по вектору так, щоб кожен із них показував напруженість і напрямок поля в цій точці (рис. 2.5а). Також можна накреслити лінії, які в будь-якій точці будуть дотичними до цих векторів. Такі лінії для електричного поля називаються *силовими лініями* (рис. 2.5б). Силівій лінії надають напрямок, позначаючи стрілкою.

Густота силових ліній пропорційна величині напруженості: чим більша напруженість, тим більше ліній перетинають одиницю площі, що перпендикулярна до них.

Зображуючи силові лінії поля, ми отримуємо своєрідні графіки або карти поля, які відразу наочно показують, чому дорівнює напру-

женість у різних частинах поля і як вона змінюється в просторі.

Вигляд картини силових ліній можна отримати в **експерименті** занурюючи електроди ванну, заповнену суспензією манної крупи в касторовій олії.

Аналітично також можна розрахувати вигляд силових ліній. Оскільки елемент лінії  $d\ell$  в кожній точці паралельний до вектора напруженості, то вводячи деякий неособливий параметр  $p$ , можна записати диференціальне рівняння:

$$d\ell = pE, \quad (2.7)$$

або в проекціях:

$$\frac{dx}{E_x} = \frac{dy}{E_y} = \frac{dz}{E_z}. \quad (2.8)$$

**Приклад аналітичного знаходження силових ліній.** Нехай задано двовимірне електростатичне поле з напруженістю:

$$\vec{E}(x, y) = Ay\vec{i} + Ax\vec{j}, \quad (2.9)$$

де  $A = \text{const}$ . Знайдемо геометричний вигляд його силових ліній.

Запишемо рівняння силових ліній у проекціях на осі  $Ox$  та  $Oy$ :

$$\frac{dx}{E_x} = \frac{dy}{E_y}. \quad (2.10)$$

Підставивши проекції поля  $E_x = Ay$  та  $E_y = Ax$ , маємо:

$$\frac{dx}{Ay} = \frac{dy}{Ax}. \quad (2.11)$$

\*

Скоротивши коефіцієнт  $A$  та розділивши змінні, отримуємо:

$$x dx = y dy. \quad (2.12)$$

Проінтегруємо обидві частини рівняння:

$$\int x dx = \int y dy \Rightarrow \frac{x^2}{2} = \frac{y^2}{2} + C_0, \quad (2.13)$$

де  $C_0$  — довільна стала інтегрування.

Перенесши  $y^2/2$  в ліву частину та позначивши  $C = 2C_0$ , отримуємо рівняння сімейства силових ліній:

$$x^2 - y^2 = C. \quad (2.14)$$

Таким чином, силові лінії даного поля являють собою сімейство рівносторонніх гіпербол.



На рис. 2.6 як приклад наведено картину силових ліній пари точкових зарядів, розрахованими чисельними методами за формулою (2.8).




Рис. 2.6. Вигляд силових ліній системи двох зарядів

### 2.4. Теорема Гаусса

Якщо відомо розташування зарядів, то поле  $E$  цих зарядів може бути визначено за принципом суперпозиції. Для простих випадків це досить легко робити. Проте, є випадки, коли геометрією розподілу зарядів така, що аналітичні розрахунки виконати не можна. Тому в теорії поля були *введені допоміжні концепції та методи*, які *спрошують обчислення і аналіз* полів у складних системах, дозволяючи ефективніше проводити аналіз та вирішувати задачі аналітично.

Наприклад, спробуйте обчислити за допомогою закону Кулона і принципу суперпозиції напруженість поля всередині рівномірно зарядженої кулі. Вийде так, що інтеграли буде практично неможливо вирішити аналітичним методом. Чисельно (на комп'ютері), це зробити можна, але чисельні результати не можна якісно проаналізувати.

Далі вводяться нові концепції та методи, які дадуть змогу це робити.

**Потік векторного поля.** Важливими новими поняттями, які ми будемо тут вводити, є поняття потоку вектора. Це поняття використовується при формулюванні найважливіших властивостей електричного, магнітного та інших векторних полів. Поняття потоку прийшло з гідродинаміки, де течію рідини можна розглядати як поле вектора швидкості  $v$ . Порахуємо об'єм рідини  $dV$ , що протікає за час  $dt$  через поверхню  $S$  (рис. 2.7).




Рис. 2.7. До виведення поняття потоку вектора

З геометрії рисунка видно, що:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{S d\ell \cos \theta}{dt} = \frac{d\ell}{dt} S \cos \theta = v_n S = \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} S = \mathbf{v} \cdot \mathbf{S}, \quad \mathbf{S} = \mathbf{n} S$$

Об'єм рідини, що протікає за одиницю часу  $dV/dt = \Phi$  через поверхню  $S$  виражається через скалярний добуток вектора швидкості  $\mathbf{v}$  і вектора площі  $\mathbf{S}$  і називається **поток вектора швидкості**!




Рис. 2.8. Потік вектора  $\mathbf{v}$  через довільну поверхню.

Для довільної (не обов'язково плоскої) поверхні потік через елементарну площадку  $d\Phi = v_n dS = \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S}$ . А через всю поверхню  $S$  (рис. 2.8):

$$\Phi_v = \int_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S}$$

У загальному випадку, поняття потоку можна застосовувати до будь-якого векторного поля. Потік — величина скалярна: вона залежить не тільки від конфігурації поля  $\mathbf{v}$ , а й від вибору напрямку нормалі. У випадку замкнутих поверхонь прийнято нормаль  $\mathbf{n}$  брати назовні області, що охоплюється цими поверхнями, тобто **вибирати зовнішню нормаль**, що надалі буде завжди і матися на увазі.



**Потік вектора  $\mathbf{E}$ .** Потік вектора  $\mathbf{E}$  через елементарну площадку  $dS$ :

$$d\Phi = E_n dS = \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}.$$

Інтеграл

$$\Phi = \int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \int_S E_n dS \quad (2.15)$$

називають *поток вектора напруженості електричного поля  $\mathbf{E}$*  через поверхню  $S$ , хоча з цим поняттям і не пов'язана жодна реальна течія.

**2.3.** Заряд  $q$  знаходиться на осі кільця радіусом  $R$ . Відстань від заряду до центра кільця дорівнює  $z$ . Знайти потік електричного поля через поверхню, що охоплюється кільцем.


**Теорема Гаусса.** Потік вектора  $\mathbf{E}$  крізь довільну замкнуту поверхню  $S$  має таку властивість, що він залежить тільки від сумарного заряду, що охоплюється цією поверхнею:

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi \sum_i q_i, \quad (2.15a)$$

де кружок біля інтеграла нагадує нам, що інтегрування проводиться по замкнутій поверхні  $S$ . Це твердження носить назву *теорему Гаусса*.

Рис. 2.9. Ілюстрація до доведення теореми Гаусса.

На рисунку показано заряд в середині замкненої поверхні  $S$ . На поверхні показано довільний елемент  $dS$  і кут між ним та напрямом вектора  $\mathbf{E}$ .



Доведемо теорему. Спочатку розглянемо поле одного точкового заряду  $q$ . Оточимо цей заряд довільною замкнутою поверхнею  $S$  (рис. 2.9) і знайдемо потік вектора  $\mathbf{E}$  крізь елемент  $dS$ :

$$d\Phi = \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = E dS \cos \alpha = \frac{q}{r^2} dS \cos \alpha = q d\Omega.$$

де  $d\Omega$  — тілесний кут, що спирається на елемент поверхні  $dS$ , з вершиною в точці розташування заряду  $q$ . Інтегрування цього виразу по всій поверхні  $S$  еквівалентно інтегруванню по всьому тілесному куту  $\Phi = \int d\Phi = \int qd\Omega = 4\pi q$ , як і вимагає (2.15a).

Коли заряди розподілені неперервно з об'ємною густиною  $\rho(x, y, z)$ , що залежить від координат, можна вважати, що кожен елементарний об'єм  $dV$  містить «точковий» заряд  $\rho dV$ . Тоді в правій частині (2.15a):

$$q_V = \int_V \rho dV,$$

де інтегрування проводиться тільки за об'ємом, який оточується замкнутою поверхнею  $S$ , тоді

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi \int_V \rho dV. \quad (2.15b)$$

Стрілка в цій формулі нагадує, що об'єм  $V$  охоплюється замкнутою поверхнею  $S$ .

**!** Для розрахунку електричних полів системи зарядів теорема Гаусса недостатньо, бо вона є скалярним співвідношенням, чого замало для визначення трьох невідомих — складових  $E_x, E_y, E_z$  вектора  $\mathbf{E}$ . **Необхідна відома симетрія задачі**, щоб остання звелася до розв'язання одного скалярного рівняння.

**?** **2.4.** Заряд  $q$  знаходиться в центрі циліндра висотою  $h$ . Радіус основи циліндра  $R$ . Знайдіть потік вектора напруженості через бічну поверхню циліндра.

*Вказівка:* Скористайтесь розв'язком до задачі 2.3.

**?** **2.5.** Визначити напруженість поля  $\mathbf{E}$  усередині та поза межами рівномірно зарядженої кулі, у якій позитивний заряд розподілений рівномірно з об'ємною густиною  $\rho$ .

**Теорема Ерншоу.** Нехай у вакуумі є система нерухомих точкових зарядів, що перебувають у рівновазі. Розглянемо один із цих зарядів — заряд  $q$ . Чи може стан його рівноваги бути стійким?

Оточимо заряд  $q$  невеликою замкнутою поверхнею  $S$  (рис. 2.10). Нехай, для визначеності,  $q > 0$ . Для того, щоб рівновага заряду  $q$  була




Рис. 2.10. До теореми Ерншоу

стійкою, необхідно, щоб у всіх точках поверхні  $S$  поле  $E$ , утворене всіма іншими зарядами системи, було спрямоване до заряду  $q$ : тільки в цьому разі за будь-якого малого зсуву заряду  $q$  з положення рівноваги на нього діятиме сила, яка повертатиме його назад, і положення рівноваги справді буде стійким. Але така конфігурація поля  $E$  навколо заряду  $q$  суперечить теоремі Гауса: потік вектора  $E$  крізь поверхню  $S$  є від'ємним, згідно ж з теоремою Гауса він має дорівнювати нулю, оскільки цей потік створюється зарядами, розташованими поза поверхнею  $S$ . А рівність потоку вектора  $E$  нулю означає, що в якихось точках поверхні  $S$

вектор  $E$  спрямований усередину, а в якихось обов'язково назовні. Звідси випливає, що *стійка рівновага заряду в будь-якому електростатичному полі неможлива*. Це твердження носить назву *теореми Ерншоу*. Вона, як видно з вищесказаного, є наслідком теореми Гаусса. Теорему можна ще сформулювати по іншому: *будь-яка рівноважна конфігурація точкових зарядів нестійка, якщо на них окрім кулонівських сил не діють інші сили*.

Важливим висновком із теореми Ерншоу є те, що два різнойменні заряди, наприклад, електрон і ядро атома, не можуть залишатися в стані спокою — такої стійкої конфігурації не існує. Електрона має якимось чином рухатись в атомі.

**Зв'язок скалярних та векторних полів у сусідніх точках (математичні відомості).** Часто виникає необхідність визначити, як змінюється значення поля в околі певної точки. Для цього можна використати наближені вирази, які дозволяють оцінити зміну значення поля для малих зсувів. У випадку скалярної функції однієї змінної, можна застосувати перший член ряду Тейлора, що дає вираз:

$$f(x + \varepsilon) = f(x) + \frac{df}{dx}\varepsilon, \quad \varepsilon \rightarrow 0.$$

Це співвідношення легко узагальнюється для випадку скалярної функції кількох просторових змінних:

$$f(x + \varepsilon_x, y + \varepsilon_y, z + \varepsilon_z) = f(x, y, z) + \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial x}\varepsilon_x + \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial y}\varepsilon_y + \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial z}\varepsilon_z, \\ \varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_z \rightarrow 0.$$

Для скалярної функції  $f(\mathbf{r})$  останнє співвідношення можна запи-




Рис. 2.11. Ілюстрація до формул. Функція-поле  $f(\mathbf{r})$  і різних точках простору.

сати в більш лаконічному вигляді:

$$f(\mathbf{r} + \boldsymbol{\varepsilon}) = f(\mathbf{r}) + \boldsymbol{\varepsilon} \cdot \nabla f(\mathbf{r}). \quad (2.16)$$

Для векторної функції  $\mathbf{f}(\mathbf{r})$  формула буде виглядати як:

$$\mathbf{f}(x + \varepsilon_x, y + \varepsilon_y, z + \varepsilon_z) = \mathbf{f}(x, y, z) + \left( \varepsilon_x \frac{\partial}{\partial x} + \varepsilon_y \frac{\partial}{\partial y} + \varepsilon_z \frac{\partial}{\partial z} \right) \mathbf{f}(x, y, z),$$

$$\varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_z \rightarrow 0,$$

або в більш лаконічному вигляді:

$$\mathbf{f}(\mathbf{r} + \boldsymbol{\varepsilon}) = \mathbf{f}(\mathbf{r}) + (\boldsymbol{\varepsilon} \cdot \nabla) \mathbf{f}(\mathbf{r}). \quad (2.17)$$

У цих формулах використано векторний оператор **набла**, який в декартових координатах має вигляд:

$$\nabla = \mathbf{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{e}_z \frac{\partial}{\partial z}.$$

**Теорема Гаусса в диференціальній формі.** Виділимо в просторі нескінченно малий прямокутний паралелепіпед зі сторонами  $dx$ ,  $dy$ ,  $dz$ , що паралельні до координатних осей (рис. 2.12).

На грані 1 зовнішня нормаль спрямована у від'ємний бік осі  $y$ . Тому потік вектора  $\mathbf{E}$  через цю грань буде  $-E_y(y)dx dz$ . На протилежній грані 2, навпаки, напрямок зовнішньої нормалі збігається з позитивним напрямком осі  $y$ , і для потоку через цю грань слід писати  $E_y(y + dy)dx dz$ . Сума обох потоків буде:


$$[E_y(y + dy) - E_y(y)] dx dz = \left( \frac{\partial E_y}{\partial y} dy \right) dx dz = \frac{\partial E_y}{\partial y} dV.$$

Тут використано формулу (2.16), де  $f(y) = E_y(y)$ , а  $\varepsilon_y = dy$ .

Аналогічно знайдуться потоки через дві пари інших граней. Повний потік через усю поверхню паралелепіпеда:

$$d\Phi = \left( \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} \right) dV = \nabla \cdot \mathbf{E} dV.$$

Рис. 2.12. До виведення диференціальної форми теореми Гаусса



За теоремою Гаусса той самий потік дорівнює  $4\pi\rho dV$ . Прирівнюючи обидва вирази, отримаємо

$$\operatorname{div} \mathbf{E} \equiv \nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho. \quad (2.18)$$

Цей вираз є *теоремою Гаусса в диференціальній формі*.

Величина  $\nabla \cdot \mathbf{E}$  (або ще позначається як  $\operatorname{div} \mathbf{E}$ ) називається дивергенцією вектора  $\mathbf{E}$ .


$$(\operatorname{div} \mathbf{E} \equiv) \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}. \quad (2.19)$$



*Дивергенція вектора — скалярна величина!*

У диференціальній формі теорема Гаусса є *локальною теоремою*: дивергенція поля  $\mathbf{E}$  у даній точці залежить тільки від густини електричного заряду  $\rho$  у тій самій точці і більше ні від чого (рис. 2.13).

Рис. 2.13. Дивергенція поля  $\mathbf{E}$  у даній точці залежить тільки від густини електричного заряду  $\rho$  у тій самій точці і більше ні від чого.



**2.6.** Обчисліть дивергенцію радіус-вектора.



**2.7.** Знайдіть дивергенцію вектора напруженості поля точкового заряду  $\mathbf{E} = \frac{q}{r^2} \mathbf{r}$  в області  $r > 0$  шляхом взяття часткових похідних. Яке значення дивергенції при  $r \rightarrow 0$ ?

Ми розглянули перехід від теореми Гаусса в інтегральній формі до її диференціальної форми, аналізуючи малий паралелепіпед у просторі. У математиці існує узагальнення цього принципу, яке охоплює не лише електричні поля, але й будь-які довільні векторні поля  $\mathbf{A}$ . Ця загальна теорема, відома як **теорема Остроградського-Гаусса** (або **теорема про дивергенцію**), дозволяє пов'язати потік векторного поля через замкнену поверхню  $S$  з об'ємним інтегралом від його дивергенції:

$$\oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \int_V \operatorname{div} \mathbf{A} dV. \quad (2.20)$$

де  $S$  — замкнена поверхня,  $V$  — об'єм, обмежений цією поверхнею, а  $\mathbf{A}$  — довільне векторне поле. Формула дозволяє переходити від інтегральних форм до диференціальних.

## 2.5. Зауваження щодо інтегральної та диференціальної форми теореми Гаусса

Теорема Гауса в диференціальній формі є наслідком теореми в інтегральній формі. Обидві форми математично еквівалентні. Але, диференціальна форма має сенс лише в тому випадку, коли заряд розподілений в просторі зі скінченною густиною  $\rho$ . Якщо  $\rho$  обертається на нескінченність у окремих точках, на лініях або поверхнях, то диференціальна форма стає незастосовною, тоді як інтегральна форма може бути застосована і в таких випадках<sup>1</sup>. У цьому сенсі інтегральна форма має більшу математичну спільність, ніж диференціальна. Однак розривні розподіли заряду з нескінченно великими значеннями  $\rho$  є математичними абстракціями і у фізиці повинні розглядатися як граничні випадки безперервних розподілів з усюди скінченними значеннями  $\rho$ . Якщо це мати на увазі, то можна стверджувати, що інтегральна і диференціальна форми теореми Гауса повністю еквівалентні.

## 2.6. Потенціальність електростатичного поля


Робота сил поля, що виконується при переміщенні заряду  $q$  шляхом  $L$  в полі  $\mathbf{E}$ , дорівнює

$$A = \int_L q\mathbf{E} \cdot d\mathbf{r},$$

<sup>1</sup>З використанням так званих узагальнених функцій диференціальну форму теореми Гауса можна поширити і на ці випадки.

де знак  $L$  в інтеграла означає, що необхідно обчислити суму значень підінтегрального виразу для всіх елементів кривої  $L$  (рис. 2.14). Ця операція називається інтегруванням вздовж довільної кривої  $L$ , а інтеграл називається *криволінійним*.

Рис. 2.14. До виведення роботи сил поля по переміщенню пробного заряду.



Розглянемо поле точкового заряду  $Q$  (2.6). Для зручності помістимо його у початок координат  $\mathbf{r}' = 0$ , тоді  $\mathbf{E} = \frac{Q\mathbf{r}}{r^3}$  і робота при переміщенні пробного заряду в полі точкового заряду  $Q$  дорівнює (рис. 2.14):

$$A = q \int_L \frac{Q}{r^3} \mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} = \int_{r_1}^{r_2} \frac{Q}{r^2} dr = q \left( \frac{Q}{r_1} - \frac{Q}{r_2} \right), \quad (2.21)$$

де враховано що  $\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} = r dr$ , в у чому легко переконатися, диференціюючи тотожність  $\mathbf{r}^2 = r^2$ . Ця *робота не залежить від траєкторії*, що з'єднує початкову і кінцеву точки. Силкові поля, що задовольняють такій умові, називаються *потенціальними* або *консервативними*. Отже, поле точкового заряду — *потенціальне*. З принципу суперпозиції очевидно, що сума потенціальних полів є теж поле потенціальне.

В потенціальному полі робота дорівнює зміні потенціальної енергії зі зворотнім знаком

$$A = \int_L q\mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = U_1 - U_2 = -\Delta U. \quad (2.22)$$

Ми можемо ввести поняття потенціалу, як потенціальну енергію одиничного пробного заряду:

$$\boxed{\varphi = \frac{U}{q}}, \quad (2.23)$$

і формула (2.22) тоді прийме вигляд

$$\boxed{\varphi_1 - \varphi_2 = \int_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}}, \quad (2.24)$$



називається різницею потенціалів між точками 1 та 2, а робота сил електростатичного поля при переміщенні пробного заряду  $q$  довільним шляхом з початкової точки 1 у кінцеву точку 2 тоді прийме вигляд:

$$A = q(\varphi_1 - \varphi_2). \quad (2.25)$$

Потенціалу будь-якої довільної точки  $\mathbf{r}_0$  поля можна умовно приписати будь-яке значення  $\varphi_0$ . Тоді потенціали всіх інших точок поля визначаються згідно з (2.24) однозначно. Якщо змінити  $\varphi_0$  на деяку величину  $C$ , то на таку саму величину зміняться і потенціали в усіх інших точках поля. Таким чином, потенціал  $\varphi$  визначається з точністю до довільної адитивної постійної. Значення цієї постійної не відіграє ролі, оскільки всі електричні явища залежать від різниці потенціалів.

Оскільки електростатичне поле консервативне, то про русі пробного заряду  $q$  масою  $m$  зі швидкість  $\mathbf{v}$  в такому полі його повна енергія  $E$  зберігається:

$$E = T + U = \frac{mv^2}{2} + q\varphi = \text{const}, \quad (2.26)$$

де  $T = \frac{mv^2}{2}$  — кінетична енергія пробного заряду, а  $U = q\varphi$  його потенціальна енергія.

У випадку точкового заряду, або просторово обмеженої системи зарядів за початок відліку потенціалу зручно вибрати нескінченно віддалену точку, вважаючи  $\varphi(\mathbf{r}_0 \rightarrow \infty) = 0$ . Як видно з (2.21), потенціал поля точкового заряду  $Q$  можна записати як  $\varphi = \frac{Q}{r}$ , або для довільного положення заряду, яке задається радіус-вектором  $\mathbf{r}'$ :

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{Q}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \quad (2.27)$$

З принципу суперпозиції напруженості поля і формули (2.24) випливає принцип суперпозиції виявляється для потенціалу:

$$\varphi = \sum_{i=1}^n \varphi_i = \sum_{i=1}^n \frac{Q_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|}. \quad (2.28)$$

У випадку неперервного розподілу заряду, потенціал можна знайти як:

$$\varphi = \int_V \frac{\rho(\mathbf{r}')dV'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \quad (2.29)$$

**2.8.** Яку мінімальну швидкість повинен мати електрон, який знаходиться на відстані  $4R$  від металевої сфери радіуса  $R$ , щоб він міг досягти її поверхні. Сфера заряджена до потенціалу  $-400$  В.





**2.9.** Яка прискорююча різниця потенціалів потрібна для того, щоб надати електрону швидкість  $10^8$  см/с .

**Зв'язок напруженості та потенціалу.** Формула (2.24) справедлива не тільки для кінцевих переміщень, а й для елементарних  $d\mathbf{r}$ . Тоді згідно з цією формулою елементарний спад потенціалу на цьому переміщенні є

$$-d\varphi = \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} \quad (2.30)$$

можна встановити зв'язок між векторною та скалярною характеристиками поля у вигляді:

$$\boxed{\mathbf{E} = -\nabla\varphi} = -\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}\mathbf{e}_x + \frac{\partial\varphi}{\partial y}\mathbf{e}_y + \frac{\partial\varphi}{\partial z}\mathbf{e}_z\right). \quad (2.31)$$



**2.10.** Помістимо точковий заряд  $Q$  у початок координат. Потенціал поля цього заряду  $\varphi = \frac{Q}{r}$ . Використовуючи формулу зв'язку напруженості та потенціалу, знайдіть напруженість поля точкового заряду.

**Еквіпотенціальні поверхні.** *Еквіпотенціальної поверхні* — поверхні, у всіх точках якої потенціал  $\varphi$  має одне й те саме значення.


На еквіпотенціальній поверхні, як видно з формули (2.30) силова лінія перпендикулярна до цієї поверхні:

$$\mathbf{E} \perp d\mathbf{r} \Rightarrow -d\varphi = \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = 0 \Rightarrow \varphi = \text{const}.$$

Якщо ми будемо переміщуватись по нормалі до еквіпотенціальної поверхні в бік зменшення  $\varphi$ , то з (2.31), випливає, що вектор  $\mathbf{E}$  зростає, тобто, вектор  $\mathbf{E}$  спрямований у кожній точці по нормалі до еквіпотенціальної поверхні в бік зменшення потенціалу  $\varphi$  (рис. 2.15).

$$\varphi_1 < \varphi_2 < \varphi_3 < \varphi_4 < \varphi_5$$


Рис. 2.15. Силкові лінії та еквіпотенціальні поверхні




Еквіпотенціальні поверхні проводять так, щоб різниця потенціалів для двох сусідніх поверхонь була б однаковою. Тоді за густотою

еквіпотенціальних поверхонь можна наочно судити про значення напруженості поля в різних точках. Там, де ці поверхні розташовані густіше, там напруженість поля більша.

Картина еквіпотенціальних поверхонь в електростатичному полі є аналогією рельєфу на поверхні землі (рис. 2.16). Подібно до рівнів висоти на топографічній карті (рис. 2.16а), еквіпотенційні поверхні в електростатичному полі відображають місця з однаковим значенням потенціалу  $\varphi$  (рис. 2.16б). Напрямок електричного поля  $\mathbf{E}$  цьому порівнянню відповідає найкрутішому спуску зі схилу, а його величина визначає крутизну цього спуску. Наприклад, у місцевості зі стрімкими горами лінії висоти розташовані щільніше, що вказує на крутий схил; аналогічно в електростатичному полі, щільність еквіпотенціальних поверхонь вказує на більшу напруженість поля. Така аналогія не дивна, адже потенціал гравітаційного поля безпосередньо пов'язаний із висотою: для однорідного гравітаційного поля потенціал пропорційний висоті точки над рівнем моря  $\varphi_g = gh$ . Еквіпотенційні поверхні у цьому випадку збігаються з горизонтальними рівнями ландшафту, що підкреслює схожість із електростатичним потенціалом.



(а) Карта висот на ландшафті.



(б) Еквіпотенціальні поверхні — карта висот в електростатичному полі!

Рис. 2.16. Ландшафти в гравітаційному та електричному полях

Потенціал електричного поля є *неперервною функцією простору*. Це означає, що в будь-якій точці простору (за винятком місць розташування точкових зарядів) потенціал змінюється плавно і не має розривів. Якщо потенціал був би розривним у якій-небудь точці, це означало б, що в цій точці напруженість поля була б нескінченно великою (оскільки градієнт потенціалу у точці розриву мав би нескінченне значення, як видно з формули (2.31)). Однак нескінченно велике поле є фізично неможливим у реальних умовах. Тому потенціал має змінюватися плавно і бути неперервним у просторі, за винятком точок, де зосереджені заряди (де можливі особливості у

вигляді дискретних змін потенціалу).


## 2.7. Циркуляція вектора $\mathbf{E}$

Оскільки робота поля над зарядом не залежить від форми траєкторії — то для *довільної замкненої траєкторії  $L$*  (рис. 2.17) маємо

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = 0 \quad (2.32)$$


Цей інтеграл називається *циркуляцією вектора  $\mathbf{E}$  по контуру  $L$* , а рівність називається *теоремою про циркуляцію в інтегральній формі*.

Рис. 2.17. До поняття циркуляції вектора  $\mathbf{E}$ . На рисунку показано довільний контур  $L$ , вздовж якого переноситься пробний заряд.



**Теорема про циркуляцію в диференціальній формі.** Нехай замкнутий контур  $L(S)$  охоплює малу поверхню площею  $S$ . Вектор  $\mathbf{S}$  спрямований за нормалю до розглянутої площадки і за величиною дорівнює площі цієї площадки:  $\mathbf{S} = \mathbf{n}S$ ,  $|\mathbf{n}| = 1$ . Напрямок вектора  $\mathbf{S}$  задається позитивним напрямком обходу контуру  $L$  і визначається правилом гвинта.

Рис. 2.18. Орієнтована площадка



Виділимо в площині нескінченно малий прямокутний контур зі сторонами  $dx$ ,  $dy$ , що паралельні до координатних осей (рис. 2.19).

Обчислимо циркуляцію вектора  $\mathbf{E}$  вздовж контуру  $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 1$  проти годинникової стрілки.

На стороні 1–2 (нижня, обхід у позитивному напрямку осі  $x$ ) дотична складова поля дає внесок  $E_x(x, y) dx$ . На протилежній стороні 3–4




Рис. 2.19. До введення ротора через циркуляцію

(верхня) обхід іде у від'ємному напрямку осі  $x$ , тому внесок дорівнює  $-E_x(x, y + dy) dx$ . Сума цих двох внесків:

$$- [E_x(x, y + dy) - E_x(x, y)] dx = - \left( \frac{\partial E_x}{\partial y} dy \right) dx = - \frac{\partial E_x}{\partial y} dS.$$

Тут використано формулу (2.16), де  $f(y) = E_x(x, y)$ , а  $\varepsilon_y = dy$ , а  $dS = dx dy$  — площа контуру.

Аналогічно, на стороні 2–3 (права, обхід у позитивному напрямку осі  $y$ ) внесок дорівнює  $E_y(x + dx, y) dy$ , а на стороні 4–1 (ліва, обхід у від'ємному напрямку осі  $y$ ) внесок дорівнює  $-E_y(x, y) dy$ . Сума:

$$[E_y(x + dx, y) - E_y(x, y)] dy = \left( \frac{\partial E_y}{\partial x} dx \right) dy = \frac{\partial E_y}{\partial x} dS.$$

Повна циркуляція вздовж усього контуру:

$$d\Gamma = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \left( \frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \right) dS = (\nabla \times \mathbf{E})_z dS.$$

Величину  $(\nabla \times \mathbf{E})_z$  можна розглядати як  $z$ -компоненту вектора  $\nabla \times \mathbf{E}$  (ротора вектора  $\mathbf{E}$ ), який визначається як границя відношення циркуляції вектора вздовж малого замкненого контуру до площі цього контуру, коли нормаль до контуру  $\vec{n}$  напрямлена вздовж відповідної осі (тут — вздовж осі  $z$ , за правилом правого гвинта відносно напрямку обходу):

$$(\nabla \times \mathbf{E})_n = \lim_{S \rightarrow 0} \frac{1}{S} \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}.$$

Проводячи аналогічні міркування для контурів у площинах  $yz$  та  $zx$ , отримаємо решту компонент, і в результаті повний вираз для ротора у декартових координатах:

$$\nabla \times \mathbf{E} = \left( \frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} \right) \mathbf{e}_x + \left( \frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} \right) \mathbf{e}_y + \left( \frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \right) \mathbf{e}_z. \quad (2.33)$$

**!** Ротор вектора — це вектор!

Тобто, коли контур стягується в точку:  $\lim_{S \rightarrow 0} \left( \frac{1}{S} \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} \right) = (\text{rot } \mathbf{E})_n$  — ця межа являє собою проекцію вектора  $\text{rot } \mathbf{E}$  на напрямок нормалі  $\mathbf{n}$ . З огляду на довільність вибору контуру робимо висновок, що:

$$\text{rot } \mathbf{E} \equiv \nabla \times \mathbf{E} = 0.$$

### ? 2.11. Обчисліть ротор радіус-вектора.

Ми розглянули перехід від циркуляції векторного поля по замкненому контуру до його ротору через граничний перехід при стягуванні контуру в точку. У математиці існує узагальнення цього принципу для довільного векторного поля  $\mathbf{A}$ . Ця загальна теорема, відома як **теорема Стокса**, дозволяє пов'язати циркуляцію векторного поля вздовж замкненого контуру  $L$  з поверхневим інтегралом від його ротора:

$$\oint_L \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = \int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S}. \quad (2.34)$$

де  $L$  — замкнений контур,  $S$  — орієнтована поверхня, обмежена цим контуром, а  $\mathbf{A}$  — довільне векторне поле. Формула дозволяє переходити від інтегральних форм до диференціальних.




Рис. 2.20. Приклад силових ліній потенціального та вихрового полів

**Потенціальні та вихрові поля.** Лінії поля або десь починаються і десь закінчуються, або є замкнутими. Так, наприклад, заряди створюють електричне поле, лінії якого починаються або закінчуються на цих зарядах (або в нескінченності). Далі в курсі ми познайомимось з магнітним полем, та навіть з електричним полем, яке не створюється зарядами. Лінії таких полів є замкненими. Точки, в якій лінії поля

починаються (або закінчуються), називається **джерелом (або стоком) поля**. Точка, навколо якої замикаються лінії поля, називається **вихором поля**. Поля, які мають джерела, називаються потенціальними, а ті які мають вихори — вихровими. (рис. 2.20).

**!** Зверніть увагу: умова  $\nabla \times \mathbf{E} = 0$  виражає ту саму потенціальність поля, яку ми вже встановили в § 2.6 через незалежність роботи від траєкторії. Дійсно, оскільки там було доведено існування потенціалу  $\varphi$  такого, що  $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$ , рівність  $\nabla \times \mathbf{E} = 0$  впливає з тотожності  $\nabla \times (\nabla\varphi) \equiv 0$ , справедливої для довільної двічі диференційованої функції  $\varphi$ . Таким чином, незалежність роботи від траєкторії,  $\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = 0$ ,  $\nabla \times \mathbf{E} = 0$  та існування потенціалу  $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$  — це чотири еквівалентні означення потенціальності поля.

## 2.8. Граничні умови

На границі розділу двох середовищ електричне поле може змінюватися стрибком, але цей стрибок залишається скінченним. Такі **стрибки називаються розривами першого роду**. Іншими словами, значення електричного поля з одного боку границі відрізняється від значення з іншого боку, але саме поле не стає нескінченним і не зникає на самій поверхні.




Рис. 2.21. До виведення першої граничної умови

Застосуємо теорему Гаусса до поверхні  $S$  нескінченно малого циліндра, що охоплює частину межі розділу двох середовищ (рис. 2.21). Оскільки  $d\mathbf{S}_1 = -d\mathbf{S}_2$ ,  $q = \sigma dS$ ,  $d\mathbf{S}_2 = \mathbf{n} dS$ , маємо

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi\sigma \Rightarrow \mathbf{E}_1 \cdot d\mathbf{S}_1 + \mathbf{E}_2 \cdot d\mathbf{S}_2 \equiv (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) \cdot \mathbf{n} dS = 4\pi\sigma dS$$




Звідси випливає перша гранична умова:

$$E_{2n} - E_{1n} = 4\pi\sigma. \quad (2.35)$$

Нормальна складова вектора  $\mathbf{E}$  зазнає стрибка при переході через заряджену границю розділу. Однак якщо заряди на межі розділу відсутні ( $\sigma = 0$ ), то  $E_{1n} = E_{2n}$  і стрибка не буде.

Рис. 2.22. До виведення другої граничної умови



Застосуємо теорему про циркуляцію до нескінченно малого прямокутного контуру  $L$ , що проходить на нескінченно малій відстані над і під поверхнею розділу середовищ (рис. 2.22). Оскільки  $d\mathbf{r}_2 = -d\mathbf{r}_1$ , позначимо  $d\mathbf{r} = d\mathbf{r}_2 = \boldsymbol{\tau}d\ell$  маємо:

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = 0 \Rightarrow \mathbf{E}_1 \cdot d\mathbf{r}_1 + \mathbf{E}_2 \cdot d\mathbf{r}_2 \equiv (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) \cdot d\mathbf{r} \equiv (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) \cdot \boldsymbol{\tau}d\ell = 0,$$

де  $\boldsymbol{\tau}$  — це одиничний вектора, дотичний до поверхні розділу,  $d\ell$  — елемент контура.

Звідси випливає друга гранична умова  $(\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) \cdot \boldsymbol{\tau} = 0$ , або еквівалентна форма:

$$E_{1\tau} = E_{2\tau}. \quad (2.36)$$

Тангенціальна складова  $\mathbf{E}$  виявляється однаковою по обидва боки границі розділу (не зазнає стрибка).

## 2.9. Рівняння Пуассона та Лапласа

Оскільки  $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$  і  $\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho$ , то звідси випливає *рівняння Пуассона для потенціалу поля*:

$$\nabla^2\varphi = -4\pi\rho.$$



Тут введено оператор Лапласа (лапласіан)

!

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}.$$

У області простору, вільній від зарядів ( $\rho = 0$ ), рівняння Пуассона зводиться до *рівняння Лапласа*

$$\nabla^2 \varphi = 0.$$

Як і будь-яке рівняння в часткових похідних, рівняння Пуассона та Лапласа допускають безліч лінійно незалежних часткових розв'язків. Однак, у конкретній фізичній задачі додатково задаються граничні умови (наприклад, значення потенціалу  $\varphi$  на поверхні, що обмежує область, та/або нормальна компонента напруженості електричного поля). Ці умови визначають задачу однозначно. Таким чином, будь-який розв'язок, що задовольняє рівнянню Пуассона або Лапласа і відповідає граничним умовам, буде єдино можливим. Дійсно, якщо при заданих граничних умовах розв'язок не один, то це означатиме, що буде не один електричний «ландшафт», отже, у кожній точці поле  $E$  також буде неоднозначним — що є фізично абсурдним. Це твердження називають *теоремою єдиності*. Теоремою єдиності можна скористатись, коли нам треба «вгадати» розв'язок рівняння Пуассона (або Лапласа). Якщо розв'язок задачі задовольняє рівнянню Лапласа (або Пуассона) і граничним умовам, то можна стверджувати, що воно є правильним і єдиним, навіть якщо ми його вгадали.

?

**2.12.** Використовуючи теорему Гауса в диференціальній формі знайдіть напруженість та потенціал електричного поля всередині та зовні однорідно зарядженої кулі. Заряд кулі дорівнює  $Q$ , радіус кулі  $R$ . Майте на увазі, що поле в центрі кулі не може бути нескінченним.

## 2.10. Повна система рівнянь електростатичного поля у вакуумі

Електростатика досліджує взаємодію нерухомих зарядів та полів, які вони створюють. Основою цього розділу є система рівнянь, що описує властивості електростатичного поля у вакуумі. Ці рівняння формулюються в інтегральній та диференціальній формах.

**Інтегральна форма рівнянь.** Інтегральні рівняння визначають такі характеристики поля, як потік і циркуляція. У випадку електроста-

тичного поля вони формулюються так:

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi \int_V \rho dV, \quad (2.37)$$

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = 0. \quad (2.38)$$

Перше рівняння є теоремою Гаусса для електричного поля, яке пов'язує потік напруженості через замкнену поверхню  $S$  із загальним зарядом у об'ємі  $V$ . Друге рівняння стверджує, що циркуляція електростатичного поля довільному по замкненому контуру  $L$  дорівнює нулю.

**Диференціальна форма рівнянь.** Диференціальні рівняння визначають такі характеристики поля, як дивергенція і ротор, які є локальними характеристиками:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho, \quad (2.39)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0. \quad (2.40)$$

Перше рівняння відображає зв'язок густини заряду  $\rho$  з дивергенцією напруженості в даній точці простору, тоді як друге стверджує, що електростатичне поле в жодній точці не має вихорів.

**Граничні умови.** Для повного визначення задачі диференціальні рівняння мають бути доповнені граничними умовами на поверхнях розділу середовищ:

$$E_{2n} - E_{1n} = 4\pi\sigma, \quad (2.41)$$

$$E_{2\tau} = E_{1\tau}. \quad (2.42)$$

Тут  $E_{1n}$  та  $E_{2n}$  — нормальні компоненти напруженості на поверхні з боку різних середовищ,  $\sigma$  — поверхнева густина заряду, а  $E_{1\tau}$  та  $E_{2\tau}$  — тангенціальні компоненти.

**Потенціал і рівняння Пуассона.** Електростатичне поле є потенціальним, тобто існує скалярний потенціал  $\varphi$ , зв'язаний із напруженістю поля за рівнянням:

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi. \quad (2.43)$$

Умова  $\nabla \times \mathbf{E} = 0$  є необхідною і достатньою для існування такого потенціалу. Справді, підставимо  $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$  у вираз для ротора:

$$\nabla \times \mathbf{E} = \nabla \times (-\nabla\varphi) = 0, \quad (2.44)$$

оскільки  $\nabla \times \nabla \varphi \equiv 0$  для будь-якої двічі диференційованої функції  $\varphi$ .

Застосовуючи рівняння (2.39), можна отримати диференціальне рівняння для потенціалу, яке називається рівнянням Пуассона:

$$\nabla^2 \varphi = -4\pi\rho. \quad (2.45)$$

У випадку відсутності зарядів ( $\rho = 0$ ) рівняння Пуассона спрощується до рівняння Лапласа:

$$\nabla^2 \varphi = 0. \quad (2.46)$$

**Підсумок.** Система рівнянь електростатики є окремим випадком більш загальної системи рівнянь Максвелла для електромагнітного поля, коли часові похідні полів дорівнюють нулю. У цьому випадку електричне поле описується лише розподілом зарядів.

### ? Контрольні питання

- 1 Дайте означення напруженості електричного поля через силу, що діє на пробний заряд. Чому пробний заряд має бути малим, щоб не спотворювати поле, яке він досліджує?
- 2 Виведіть напруженість поля точкового заряду із закону Кулона. Сформулюйте принцип суперпозиції для дискретної та неперервної системи зарядів.
- 3 Що таке силові лінії електричного поля? Як пов'язана густина силових ліній з величиною напруженості, і як записати диференціальне рівняння силових ліній  $dx/E_x = dy/E_y = dz/E_z$ ?
- 4 Що таке потік вектора поля? Виведіть означення потоку швидкості рідини через поверхню й перенесіть його на потік вектора напруженості  $\Phi = \int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$ .
- 5 Доведіть теорему Гаусса  $\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi \sum q_i$ , розглядаючи потік поля точкового заряду через тілесний кут. Чому теореми Гаусса недостатньо для знаходження поля без додаткової симетрії задачі?
- 6 Сформулюйте теорему Ерншоу: чому стійка рівновага заряду в електростатичному полі неможлива? Як з цього випливає, що електрон в атомі не може перебувати в стані спокою?
- 7 Виведіть диференціальну форму теореми Гаусса  $\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho$ , розглядаючи потік через нескінченно малий паралелепіпед. Що означає локальність цієї форми теореми?
- 8 Сформулюйте теорему Остроградського–Гаусса для довільного векторного поля. Чому інтегральна форма теореми Гаусса має більшу математичну спільність, ніж диференціальна, у випадку розривних

розподілів заряду?

- 9 Доведіть, що робота сил електростатичного поля при переміщенні заряду не залежить від траєкторії, — тобто що поле точкового заряду потенціальне. Як з принципу суперпозиції випливає потенціальність будь-якого електростатичного поля?
- 10 Дайте означення потенціалу як потенціальної енергії одиничного заряду,  $\varphi = U/q$ . Чому потенціал визначається лише з точністю до довільної адитивної сталої, і як зазвичай обирають початок відліку?
- 11 Виведіть закон збереження повної енергії зарядженої частинки в електростатичному полі,  $E = mv^2/2 + q\varphi = \text{const}$ .
- 12 Запишіть принцип суперпозиції для потенціалу дискретної та неперервної системи зарядів.
- 13 Виведіть зв'язок напруженості й потенціалу  $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$ . Чому потенціал — неперервна функція простору, за винятком точок розташування точкових зарядів?
- 14 Що таке еквіпотенціальні поверхні? Доведіть, що силові лінії завжди перпендикулярні до них і напрямлені в бік спадання потенціалу.
- 15 У чому полягає аналогія між картиною еквіпотенціальних поверхонь в електростатиці та рельєфом місцевості (лініями рівня висоти)?
- 16 Виведіть теорему про циркуляцію електростатичного поля в інтегральній формі  $\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = 0$  з незалежності роботи поля від траєкторії.
- 17 Виведіть диференціальну форму теореми про циркуляцію  $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ , стягуючи контур циркуляції в точку. Сформулюйте теорему Стокса для довільного векторного поля.
- 18 Чим потенціальні поля відрізняються від вихрових за характером ліній поля (джерела й стоки проти замкнених ліній)?
- 19 Виведіть першу граничну умову  $E_{2n} - E_{1n} = 4\pi\sigma$  для нормальної складової поля на межі розділу середовищ, застосовуючи теорему Гаусса до нескінченно малого циліндра.
- 20 Виведіть другу граничну умову  $E_{1\tau} = E_{2\tau}$  для тангенціальної складової поля, застосовуючи теорему про циркуляцію до нескінченно малого прямокутного контуру.
- 21 Виведіть рівняння Пуассона  $\nabla^2\varphi = -4\pi\rho$  і рівняння Лапласа  $\nabla^2\varphi = 0$  з теореми Гаусса та зв'язку  $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$ .
- 22 Сформулюйте теорему єдиності розв'язку рівняння Пуассона (Лапласа) з граничними умовами. Чому можна «вгадати» розв'язок і бути впевненим у його правильності, якщо він задовольняє рівнян-

ню та граничним умовам?

- 23** Запишіть повну систему рівнянь електростатичного поля у вакуумі — інтегральну й диференціальну форми, граничні умови та рівняння для потенціалу.

# 3

## Електричне поле статичної системи зарядів

Заряд може зникнути весь до нуля — і все ж система не замовкне: вона просто заговорить мовою наступного порядку.

Переосмислення ідей сучасної фізики

### 3.1. Дипольний момент системи зарядів

Будь-яка матерія складається із заряджених частинок — електронів і атомних ядер, — тому кожне тіло певною мірою і створює електричне поле, і реагує на зовнішнє. Щоб описати цю взаємодію, часто недостатньо знати лише сумарний заряд системи  $q = \sum_i q_i$ ; важливу роль відіграє й те, як заряди розташовані один відносно одного. Більше того, можливий і крайній випадок: сумарний заряд може дорівнювати нулю ( $q = 0$ ), і все ж система зарядів не буде «невидимою» для зовнішнього спостерігача — вона однаково створює поле в просторі й реагує на зовнішнє поле, просто ця взаємодія визначається вже не сумарним зарядом, а саме взаємним розташуванням зарядів. Найпростішою кількісною мірою такого взаємного розташування зарядів слугує *дипольний момент* — векторна сума добутків зарядів на їхні радіус-вектори:

$$\mathbf{p} = \sum_{i=1}^n q_i \mathbf{r}_i, \quad (3.1)$$

де  $\mathbf{r}_i$  — радіус-вектор  $i$ -го заряду.

Дипольний момент — перша (після сумарного заряду) характеристика в такому описі; якщо і сумарний заряд, і дипольний момент виявляються нульовими, слід звернутися до наступного члена розкладу — квадрупольного моменту (3.7).

У загальному випадку дипольний момент залежить від вибору початку відліку. Однак якщо система загалом електронейтральна  $\sum_{i=1}^n q_i = 0$ , то дипольний момент  $\mathbf{p}$  системи визначений однозначно.

Найпростішою й водночас найважливішою системою з ненульовим дипольним моментом є *диполь* — система, що складається з двох точкових зарядів  $q$ , однакових за величиною і протилежних за знаком (рис. 3.1).

*Плече диполя* — вектор ( $\ell$ ), що йде від «–» заряду до «+», довжина якого дорівнює відстані між зарядами.




Рис. 3.1. Електричний диполь

*Дипольним моментом* елементарного диполя називається вектор

$$\mathbf{p} = q\ell. \quad (3.2)$$

*Жорсткий диполь* — диполь із фіксованою відстанню між зарядами, що не змінюється під зовнішніми впливами.

*Пружний диполь* — диполь, де відстань між зарядами змінюється під зовнішніми впливами, і дипольний момент може змінюватися.

Якщо необхідно визначити поле диполя на далеких відстанях, то зручно користуватись концепцією елементарного, або точкового диполя. *Елементарним, або точковим диполем* називають граничну систему з  $\ell \rightarrow 0$ ,  $|q| \rightarrow \infty$  за кінцевої величини  $p$ .

### 3.2. Поле точкового диполя

Знайдемо поле диполя на далеких відстанях  $r$ , тобто за умови  $\ell \ll r$ . У такому разі, ми можемо диполь вважати точковим. Для зручності розрахунків, розташуємо диполь на осі  $Oy$ , симетрично відносно початку координат (рис. 3.2).


Поле точкового диполя можна знайти за допомогою принципу суперпозиції та з урахуванням нерівності  $\ell \ll r$ :

$$\mathbf{E} = \frac{(-q)\mathbf{r}_-}{r_-^3} + \frac{(+q)\mathbf{r}_+}{r_+^3}, \quad \begin{cases} \mathbf{r}_- = \mathbf{r} + \mathbf{r}'_- \\ \mathbf{r}_+ = \mathbf{r} - \mathbf{r}'_+ \end{cases}, \quad |\mathbf{r}'_-| = |\mathbf{r}'_+| = \frac{\ell}{2}.$$

Виразимо  $\mathbf{r}_{\pm}$  через плече диполя  $\ell$  (воно напрямлене від  $-q$  до  $+q$ ):  $\mathbf{r}_{\pm} = \mathbf{r} \mp \ell/2$ . Оскільки  $\ell \ll r$ , ці вектори лише трохи відрізняються



Рис. 3.2. До виведення  
напруженості та  
потенціалу поля диполя



від  $\mathbf{r}$ , тому знаменники  $r_{\pm}^3$  зручно розкласти за малим зсувом. Для довільного вектора  $\mathbf{a}$  з  $|\mathbf{a}| \ll r$

$$|\mathbf{r} - \mathbf{a}|^2 = r^2 - 2\mathbf{r} \cdot \mathbf{a} + a^2 \approx r^2 \left( 1 - \frac{2\mathbf{r} \cdot \mathbf{a}}{r^2} \right)$$

(доданок  $a^2$  має другий порядок малості за  $a/r$  і відкидається). Скориставшись наближенням  $(1 + x)^\alpha \approx 1 + \alpha x$  при  $|x| \ll 1$ , одержуємо

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{a}|^n} \approx \frac{1}{r^n} \left( 1 + n \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{a}}{r^2} \right). \quad (3.3)$$

Для поля диполя потрібне  $n = 3$  (для потенціалу в розд. 3.3 буде  $n = 1$ ). Для  $r_+ = |\mathbf{r} - \ell/2|$  беремо  $\mathbf{a} = \ell/2$ , для  $r_- = |\mathbf{r} + \ell/2|$  —  $\mathbf{a} = -\ell/2$ , і суперпозицію записуємо як  $\mathbf{E} = q(\mathbf{r}_+/r_+^3 - \mathbf{r}_-/r_-^3)$ :

$$\mathbf{E} \approx \frac{q}{r^3} \left[ \left( \mathbf{r} - \frac{\ell}{2} \right) \left( 1 + \frac{3\mathbf{r} \cdot \ell}{2r^2} \right) - \left( \mathbf{r} + \frac{\ell}{2} \right) \left( 1 - \frac{3\mathbf{r} \cdot \ell}{2r^2} \right) \right].$$

Розкриваючи дужки, зберігаємо лише члени першого порядку за  $\ell$ : добутки виду  $\ell(\mathbf{r} \cdot \ell)$  мають другий порядок і відкидаються. Доданки з  $\mathbf{r}$  — це поля двох зарядів, взятих окремо, — взаємно скорочуються, тож головний внесок дає саме перший порядок:

$$\mathbf{E} = \frac{q}{r^3} \left[ \frac{3(\mathbf{r} \cdot \ell)\mathbf{r}}{r^2} - \ell \right].$$

Множник 3 походить від показника степеня в  $r_{\pm}^{-3}$ . У границі точкового диполя ( $\ell \rightarrow 0$ ,  $\mathbf{p} = q\ell$  фіксований) відкинуті члени зникають, і наближена рівність стає точною. Підставляючи  $\mathbf{p} = q\ell$ , одержуємо:

$$\mathbf{E} = \frac{3(\mathbf{p} \cdot \mathbf{r})\mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathbf{p}}{r^3}. \quad (3.4)$$

Таким чином, напруженість поля точкового диполя зменшується з відстанню за законом

$$E \sim 1/r^3.$$

### 3.3. Потенціал поля точкового диполя

Потенціал поля точкового диполя можна знайти за допомогою принципу суперпозиції та з урахуванням нерівності  $\ell \ll r$ :

$$\varphi = \frac{(-q)}{r_-} + \frac{(+q)}{r_+}, \quad \begin{cases} \mathbf{r}_- = \mathbf{r} + \mathbf{r}' \\ \mathbf{r}_+ = \mathbf{r} - \mathbf{r}' \end{cases}, \quad |\mathbf{r}'_-| = |\mathbf{r}'_+| = \frac{\ell}{2}.$$

Скористаємося розкладом (3.3) при  $n = 1$ , узявши  $\mathbf{a} = \pm \ell/2$  для  $r_{\pm} = |\mathbf{r} \mp \ell/2|$ :

$$\varphi = q \left( \frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-} \right) \approx \frac{q}{r} \left[ \left( 1 + \frac{\mathbf{r} \cdot \ell}{2r^2} \right) - \left( 1 - \frac{\mathbf{r} \cdot \ell}{2r^2} \right) \right] = \frac{q \ell \cdot \mathbf{r}}{r^3}.$$

Доданки  $1/r$  (кулонівські потенціали двох зарядів окремо) скорочуються через протилежні знаки зарядів, тому потенціал диполя спадає швидше за кулонівський. Врахувавши  $\mathbf{p} = q\ell$ , маємо:

$$\varphi = \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{r^3}. \quad (3.5)$$

Таким чином, потенціал поля точкового диполя зменшується з відстанню за законом

$$\varphi \sim 1/r^2.$$

Знаючи вираз для потенціалу точкового диполя (3.5), можна отримати вираз для поля (3.4) використовуючи формулу зв'язку потенціалу і напруженості  $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$ .

**Виведення.** Запишемо  $\varphi = (\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}) r^{-3}$  і застосуємо правило диференціювання добутку:

$$\nabla\varphi = r^{-3} \nabla(\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}) + (\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}) \nabla r^{-3}.$$

Знайдемо обидва градієнти. Оскільки  $\mathbf{p} \cdot \mathbf{r} = p_x x + p_y y + p_z z$ , де  $\mathbf{p}$  — сталий вектор, то частинні похідні за  $x$ ,  $y$ ,  $z$  дорівнюють  $p_x$ ,  $p_y$ ,  $p_z$ , тобто  $\nabla(\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}) = \mathbf{p}$ . Далі,  $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ , тому  $\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r}$ , і аналогічно для  $y$  та  $z$ ; отже,  $\nabla r = \frac{\mathbf{r}}{r}$ . За правилом диференціювання складної функції

$$\nabla r^{-3} = -3r^{-4} \nabla r = -\frac{3\mathbf{r}}{r^5}.$$

Підставляючи, одержуємо

\*

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi = \frac{3(\mathbf{p} \cdot \mathbf{r})\mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathbf{p}}{r^3},$$

що збігається з (3.4).

### 3.4. Потенціал системи зарядів на далеких відстанях

Ми знайшли поле й потенціал диполя — системи з двох зарядів. Узагальнимо цей результат на довільну систему зарядів  $\{q_i\}$ , що займає певну скінченну область у просторі (рис. 3.3).




Рис. 3.3. До визначення потенціалу на далеких відстанях

Потенціал поля в точці спостереження  $P$  дорівнює сумі потенціалів, створюваних усіма зарядами:

$$\varphi(\mathbf{r}) = \sum_i \frac{q_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|}.$$

Початок системи координат вибираємо всередині системи зарядів і знайдемо потенціал на відстанях, що набагато більші за розмір області, в якій локалізуються заряди ( $r_i \ll r$ ). У розд. 3.3 ми зберігали в розкладі  $1/|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|$  лише члени першого порядку малості за  $r_i/r$  (3.3) — для диполя цього досить. Але якщо  $q = 0$  і  $\mathbf{p} = 0$ , ці члени нічого не дають, тому потрібне наступне наближення. Отримаємо його тим самим прийомом, не відкидаючи тепер квадратичних доданків:

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|} = \frac{1}{r} (1 + \varepsilon)^{-1/2}, \quad \varepsilon = -\frac{2\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_i}{r^2} + \frac{r_i^2}{r^2} \ll 1.$$

Розкладаємо за малим  $\varepsilon$ :  $(1 + \varepsilon)^{-1/2} \approx 1 - \frac{\varepsilon}{2} + \frac{3\varepsilon^2}{8}$ . Доданок  $-2\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_i/r^2$  у  $\varepsilon$  має перший порядок за  $r_i/r$ , а  $r_i^2/r^2$  — другий, тому в  $\varepsilon^2$  залишаємо лише  $4(\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_i)^2/r^4$ :

$$(1 + \varepsilon)^{-1/2} \approx 1 + \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_i}{r^2} - \frac{r_i^2}{2r^2} + \frac{3(\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_i)^2}{2r^4}.$$

Доданок  $-r_i^2/(2r^2)$  породжує  $-r^2r_i^2$  у чисельнику третього члена; саме він у підсумку робить тензор квадрупольного моменту безслідним (див. нижче). Помноживши на  $1/r$ , маємо розклад до другого порядку за  $r_i/r$  включно:

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|} \approx \frac{1}{r} + \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_i}{r^3} + \frac{3(\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_i)^2 - r^2r_i^2}{2r^5}. \quad (3.6)$$

Підставляючи (3.6) у  $\varphi(\mathbf{r}) = \sum_i q_i/|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|$ , одержуємо

$$\varphi(\mathbf{r}) \approx \frac{1}{r} \sum_i q_i + \frac{\mathbf{r}}{r^3} \cdot \sum_i q_i \mathbf{r}_i + \frac{1}{2r^5} \sum_i q_i [3(\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_i)^2 - r^2r_i^2].$$

Перші дві суми — це вже знайомі нам повний заряд і дипольний момент системи:

$$q = \sum_i q_i, \quad \mathbf{p} = \sum_i q_i \mathbf{r}_i.$$

Третю суму розпишемо покомпонентно, позначаючи декартові компоненти індексами  $\alpha, \beta = x, y, z$  (за індексами, що повторюються, мається на увазі підсумовування):

$$(\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_i)^2 = r_\alpha r_\beta r_{i\alpha} r_{i\beta}, \quad r^2 r_i^2 = r_\alpha r_\beta \delta_{\alpha\beta} r_i^2,$$

де  $\delta_{\alpha\beta}$  — символ Кронекера. Тоді

$$\frac{1}{2r^5} \sum_i q_i [3(\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_i)^2 - r^2 r_i^2] = \frac{1}{2r^5} r_\alpha r_\beta \sum_i q_i (3r_{i\alpha} r_{i\beta} - r_i^2 \delta_{\alpha\beta}).$$

Величину, що стоїть під знаком суми, називають **тензором квадрупольного моменту** системи зарядів:

$$D_{\alpha\beta} = \sum_i q_i (3r_{i\alpha} r_{i\beta} - r_i^2 \delta_{\alpha\beta}). \quad (3.7)$$

Це симетричний тензор другого рангу ( $D_{\alpha\beta} = D_{\beta\alpha}$ ), причому сума його діагональних елементів (слід) дорівнює нулю:

$$\sum_\alpha D_{\alpha\alpha} = \sum_i q_i (3r_i^2 - 3r_i^2) = 0,$$

тому серед дев'яти компонент  $D_{\alpha\beta}$  лише п'ять незалежних; а якщо перейти у власну систему координат тензора (в якій він діагональний), залишаються лише дві незалежні компоненти.

Отже, повний розклад потенціалу системи зарядів на далеких відстанях набуває вигляду

$$\varphi(\mathbf{r}) = \underbrace{\frac{q}{r}}_{\text{монополь}} + \underbrace{\frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{r^3}}_{\text{диполь}} + \underbrace{\frac{1}{2r^5} \sum_{\alpha\beta} D_{\alpha\beta} r_\alpha r_\beta}_{\text{квадруполь}} + \dots, \quad (3.8)$$

### 3. Електричне поле статичної системи зарядів


Проаналізуємо цей розклад. Кожен наступний доданок спадає з відстанню швидше за попередній:  $\varphi \sim 1/r$  для монополя,  $\varphi \sim 1/r^2$  для диполя і  $\varphi \sim 1/r^3$  для квадруполь (відповідно й напруженість поля  $\mathbf{E} = -\nabla\varphi \sim 1/r^4$  спадає швидше, ніж дипольна  $\sim 1/r^3$ ). Тому внесок у поле на далеких відстанях фактично дає лише перший доданок розкладу, що не занулюється: при  $q \neq 0$  домінує монополь; при  $q = 0$ ,  $\mathbf{p} \neq 0$  — диполь; при  $q = 0$  і  $\mathbf{p} = 0$  — квадруполь.



Систему зарядів, у якої  $q = 0$ ,  $\mathbf{p} = 0$ , а  $D_{\alpha\beta} \neq 0$ , називають **квадруполем**.

Молекули здебільшого електронейтральні, а деякі з них (наприклад,  $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{HCl}$ ) мають ненульовий дипольний момент. Інші, такі як лінійна симетрична молекула  $\text{CO}_2$ , дипольного моменту не мають ( $\mathbf{p} = 0$ ) через симетрію розташування атомів кисню відносно атома вуглецю, проте мають ненульовий квадрупольний момент. Тому далекодійна електростатична взаємодія таких молекул між собою і з іншими зарядами визначається саме квадруполь-квадрупольною або квадруполь-дипольною взаємодією і є значно слабшою, ніж диполь-дипольна.

**Лінійний квадруполь.** Розглянемо три заряди, розташовані на осі  $Oz$ : заряди  $+q$  у точках  $z = \pm a$  та заряд  $-2q$  у початку координат  $z = 0$  — грубу модель лінійної неполярної молекули на кшталт  $\text{CO}_2$ .



Сумарний заряд системи дорівнює нулю:

\*

$$q_{\Sigma} = q + (-2q) + q = 0.$$

Дипольний момент також дорівнює нулю через симетрію розташування зарядів відносно початку координат:

$$\mathbf{p} = qa\mathbf{e}_z + (-2q) \cdot 0 + q(-a)\mathbf{e}_z = 0.$$

Отже, поле на далеких відстанях визначається квадрупольним моментом. Обчислимо компоненти тензора  $D_{\alpha\beta}$ . Оскільки всі заряди лежать на осі  $z$ , для кожного заряду  $r_{ix} = r_{iy} = 0$ ,  $r_{iz} = z_i$ ,  $r_i^2 = z_i^2$ . Тому недіагональні компоненти й компоненти  $D_{xy}$  рівні нулю, а

$$D_{zz} = \sum_i q_i (3z_i^2 - z_i^2) = 2 \sum_i q_i z_i^2 = 2 [q a^2 + (-2q) \cdot 0 + q a^2] = 4qa^2,$$

$$D_{xx} = \sum_i q_i (3 \cdot 0 - z_i^2) = - \sum_i q_i z_i^2 = -(qa^2 + qa^2) = -2qa^2,$$

$$D_{yy} = D_{xx} = -2qa^2$$

\* (перевірка сліду:  $D_{xx} + D_{yy} + D_{zz} = -2qa^2 - 2qa^2 + 4qa^2 = 0$  — узгоджується із загальною властивістю). Оскільки тензор уже діагональний, для точки спостереження на осі  $z$  (де  $\mathbf{r} = z\mathbf{e}_z$ ) залишається лише доданок з  $D_{zz}$ :

$$\varphi_{\text{кв}}(z) = \frac{D_{zz}}{2z^3} = \frac{2qa^2}{z^3}.$$

### 3.5. Диполь в електричному полі

Досі ми цікавились полем, яке диполь *створює*. Тепер розглянемо обернену задачу: як диполь поводить, потрапивши у *зовнішнє* електричне поле — яка сила й момент сил на нього діють і яку енергію він при цьому має.

**Момент сил, що діє на диполь в однорідному полі.** Розглянемо диполь в однорідному електричному полі (рис. 3.4). Результуюча сила, що діє на цей диполь дорівнює нулю:  $\mathbf{F} = (+q)\mathbf{E} + (-q)\mathbf{E} = 0$ .




Рис. 3.4. до виведення моменту сил, що діє на диполь в однорідному електричному полі

Однак цей диполь може орієнтуватися у такому полі, оскільки на нього може діяти обертовий момент сил. Розрахуємо його, використовуючи означення, відоме з курсу механіки:

$$\mathbf{M}_O = \mathbf{r}_+ \times \mathbf{F}_+ + \mathbf{r}_- \times \mathbf{F}_- = \mathbf{r}_+ \times (+q)\mathbf{E} + \mathbf{r}_- \times (-q)\mathbf{E} = q(\mathbf{r}_+ - \mathbf{r}_-) \times \mathbf{E}.$$

Оскільки  $q(\mathbf{r}_+ - \mathbf{r}_-) = \mathbf{p}$ , то остаточно маємо:


$$\mathbf{M} = [\mathbf{p} \times \mathbf{E}].$$

Бачимо, що момент сил (пари сил) не залежить від вибору точки  $O$ . Цей момент орієнтує диполь в однорідному полі.

**Сила, що діє на диполь у неоднорідному полі.** Розрахуємо силу, що діє на диполь у неоднорідному полі (рис. 3.5).

$$\mathbf{F} = (+q)\mathbf{E}_+ + (-q)\mathbf{E}_- = q(\mathbf{E}_+ - \mathbf{E}_-) = q\Delta\mathbf{E}.$$

Рис. 3.5. Диполь у неоднорідному полі



Для точкового диполя різницю  $\Delta\mathbf{E}$  можна записати використовуючи формулу (2.17) у вигляді:

$$\Delta\mathbf{E} = \mathbf{E}(\mathbf{r} + \boldsymbol{\ell}) - \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \ell_x \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial x} + \ell_y \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial y} + \ell_z \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial z}.$$

$$\mathbf{F} = p_x \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial x} + p_y \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial y} + p_z \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial z} = (\mathbf{p} \cdot \nabla) \mathbf{E}. \quad (3.9)$$

Якщо *диполь перебуває в неоднорідному полі* — виникає *результуюча сила*, що діє на диполь як ціле, що *втягуватиме диполь в область сильного поля*.

**Енергія жорсткого диполя в електричному полі.** Енергія точкового заряду  $q$  у зовнішньому полі дорівнює  $U = q\varphi$ , де  $\varphi$  — потенціал поля в точці знаходження заряду  $q$ . Диполь — це система з двох зарядів, тому його енергія в зовнішньому полі  $U = q\varphi_+ + (-q)\varphi_- = q(\varphi_+ - \varphi_-)$ . Для різниці можна використати формулу (2.16):

$$U = q\varphi_+ + (-q)\varphi_- = q(\varphi_+ - \varphi_-) = q\boldsymbol{\ell} \cdot \nabla\varphi.$$

Оскільки  $-\nabla\varphi = \mathbf{E}$ , а  $\mathbf{p} = q\boldsymbol{\ell}$ :

$$U = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}.$$

Мінімальну енергію диполь має в положенні  $\mathbf{p} \uparrow\uparrow \mathbf{E}$  (положення стійкої рівноваги). У разі відхилення з цього положення виникає момент зовнішніх сил, що повертає диполь до положення рівноваги.






Рис. 3.6. Положення диполя в однорідному електричному полі. Ліворуч (а) — положення стійкої рівноваги з мінімальною енергією. Праворуч (б) — нестійке положення.

**Енергія пружного диполя в електричному полі.** Під дією електричного поля плече диполя збільшується на таку величину  $\ell$ , що сила з боку поля врівноважується силою пружності  $k\ell = qE$ . Звідси знаходимо, що дипольний момент  $p = q\ell$  залежить від прикладеного поля за законом:

$$p = \frac{q^2 E}{k} = \alpha E$$

Коефіцієнт  $\alpha$  називається *поляризованістю молекули*.

Потенціальна енергія деформації дорівнює  $U = \frac{k\ell^2}{2}$ . Оскільки  $k = \frac{qE}{\ell}$ , одержимо  $U = \frac{k\ell^2}{2} = \frac{q\ell E}{2} = \frac{pE}{2}$ . Тут вектор дипольного моменту, індукований зовнішнім полем, паралельний електричному полю  $\mathbf{p} \uparrow \mathbf{E}$ . Тому останню формулу можна переписати у векторній формі:

$$U = \frac{1}{2} \mathbf{p} \cdot \mathbf{E}. \quad (3.10)$$

### 3.6. Енергія довільної системи зарядів у зовнішньому полі

Розглянемо систему зарядів  $\{q_i\}$ , локалізовану в деякій обмеженій області простору, яку внесено у *зовнішнє* електричне поле з потенціалом  $\varphi(\mathbf{r})$  і напруженістю  $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\nabla\varphi(\mathbf{r})$ . Слово «зовнішнє» тут ключове: це поле створене *іншими* зарядами, розташованими *поза* системою  $\{q_i\}$  — система  $\{q_i\}$  лише перебуває в цьому вже заданому полі, не будучи його джерелом. Знайдемо енергію взаємодії системи  $\{q_i\}$  із цим зовнішнім полем.

Результат  $U = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}$ , отриманий вище для жорсткого диполя (двох зарядів) в однорідному полі, виявиться першим наближенням загальнішого розкладу, застосовного до довільної системи  $\{q_i\}$  у довільному (не обов'язково однорідному) зовнішньому полі. Енергія системи дорівнює сумі енергій окремих зарядів у цьому полі:

$$U = \sum_i q_i \varphi(\mathbf{r}_i).$$

### 3. Електричне поле статичної системи зарядів

Виберемо початок координат  $O$  десь усередині системи й розкладемо  $\varphi(\mathbf{r}_i)$  у ряд Тейлора за  $\mathbf{r}_i$ , аналогічно до того, як це робилося для потенціалу самої системи (пор. (3.6)):

$$\varphi(\mathbf{r}_i) \approx \varphi(0) + \mathbf{r}_i \cdot \nabla \varphi(0) + \frac{1}{2} r_{i\alpha} r_{i\beta} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_\alpha \partial x_\beta}(0).$$

Підсумовуючи із вагами  $q_i$  й використовуючи  $\nabla \varphi = -\mathbf{E}$ :

$$U \approx \varphi(0) \underbrace{\sum_i q_i}_q - \mathbf{E}(0) \cdot \underbrace{\sum_i q_i \mathbf{r}_i}_{\mathbf{p}} + \frac{1}{2} \sum_{\alpha\beta} \left[ \sum_i q_i r_{i\alpha} r_{i\beta} \right] \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_\alpha \partial x_\beta}(0).$$

Останній доданок хочеться виразити через уже введений тензор  $D_{\alpha\beta}$ , а не через  $\sum_i q_i r_{i\alpha} r_{i\beta}$  напряму. Оскільки в точці  $O$  немає зарядів самої зовнішньої системи (поле там задовольняє рівняння Лапласа), маємо  $\nabla^2 \varphi(0) = \sum_\alpha \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_\alpha^2}(0) = 0$ , тобто тензор других похідних  $\partial^2 \varphi / \partial x_\alpha \partial x_\beta$  безслідовий — так само, як і  $D_{\alpha\beta}$ . Це дозволяє показати (додавши й віднявши слідову частину), що

$$\frac{1}{2} \sum_{\alpha\beta} \left[ \sum_i q_i r_{i\alpha} r_{i\beta} \right] \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_\alpha \partial x_\beta}(0) = \frac{1}{6} \sum_{\alpha\beta} D_{\alpha\beta} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_\alpha \partial x_\beta}(0) = -\frac{1}{6} \sum_{\alpha\beta} D_{\alpha\beta} \frac{\partial E_\alpha}{\partial x_\beta}(0),$$

адже доданок, пропорційний  $\delta_{\alpha\beta}$ , зникає через безслідовість  $\partial^2 \varphi / \partial x_\alpha \partial x_\beta$ . Остаточна енергія довільної системи зарядів у зовнішньому полі — це ряд за мультипольними моментами системи:

$$U = \underbrace{q \varphi(0)}_{\text{МОНОПОЛЬ}} - \underbrace{\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}(0)}_{\text{ДИПОЛЬ}} - \underbrace{\frac{1}{6} \sum_{\alpha\beta} D_{\alpha\beta} \frac{\partial E_\alpha}{\partial x_\beta}(0)}_{\text{КВАДРУПОЛЬ}} + \dots \quad (3.11)$$

**!** Умова  $\nabla^2 \varphi(0) = 0$  — це не тотожність, а суттєве припущення: вона виконується лише тому, що  $\varphi$  тут — потенціал **ЗОВНІШНЬОГО** поля, створеного зарядами **ПОЗА** системою  $\{q_i\}$ . Якби  $\varphi$  включало власне поле системи (наприклад, при обчисленні енергії взаємодії зарядів системи одне з одним), у точці  $O$  були б заряди, і за рівнянням Пуассона  $\nabla^2 \varphi(0) = -4\pi\rho(0) \neq 0$ . Тоді слідовий доданок не скорочувався б і формула нижче набула б додаткового внеску.

Кожен доданок відповідає за взаємодію відповідного мультипольного моменту системи з полем (або його похідними) у точці  $O$ : заряд взаємодіє з потенціалом, диполь — із самим полем, квадруполь — з

градієнтом поля (неоднорідністю), і так далі. Для жорсткого диполя  $q = 0$ , а всі моменти вищі за дипольний дорівнюють нулю (два точкові заряди не мають квадрупольного моменту відносно середини відрізка, що їх з'єднує), тому в розкладі залишається лише  $U = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}$  — результат, отриманий вище елементарним способом.

### ? Контрольні питання

- 1 Чому для опису системи зарядів недостатньо знати лише сумарний заряд? Запишіть означення дипольного моменту системи зарядів. За якої умови він не залежить від вибору початку відліку?
- 2 Що таке електричний диполь і плече диполя? Куди напрямлений вектор  $\mathbf{p} = q\ell$  відносно зарядів диполя?
- 3 Чим відрізняються жорсткий і пружний диполі? Що таке елементарний (точковий) диполь і в якій границі його вводять?
- 4 Запишіть формулу для напруженості поля точкового диполя. Як вона залежить від відстані і чому поле диполя спадає швидше, ніж поле точкового заряду?
- 5 Запишіть потенціал поля точкового диполя. За яким законом він зменшується з відстанню? Чому в його виведенні вважають  $\ell \ll r$  (рис. 3.2)?
- 6 Із яких доданків складається розклад потенціалу довільної системи зарядів на великих відстанях? Який із них є домінуючим при  $q \neq 0$ , а коли суттєвим стає внесок диполя чи квадруполь?
- 7 За яких умов на систему зарядів поле на далеких відстанях визначається саме квадрупольним моментом? Запишіть означення тензора квадрупольного моменту  $D_{\alpha\beta}$  і виведіть його з розкладу  $1/|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|$  до другого порядку.
- 8 Доведіть, що тензор квадрупольного моменту симетричний і безслідний. Скільки незалежних компонент він має у загальному випадку і скільки — у власній системі координат?
- 9 Запишіть формулу для потенціалу квадрупольного доданку  $\varphi_{\text{кв}}(\mathbf{r})$  через  $D_{\alpha\beta}$ . Як він і відповідна напруженість поля спадають з відстанню порівняно з дипольним і монопольним доданками?
- 10 Чому молекула  $\text{CO}_2$  не має дипольного моменту, але має ненульовий квадрупольний момент? Обчисліть  $D_{zz}$  для моделі лінійного квадрупольного зарядів  $+q, -2q, +q$  на осі, симетрично розташованих на відстані  $a$  від центру.
- 11 Чому результуюча сила, що діє на диполь в однорідному електричному полі, дорівнює нулю, а обертовий момент — ні? Запишіть формулу для  $\mathbf{M}$  і поясніть, чому він не залежить від вибору точки

О.

- 12 Як буде орієнтуватися диполь в однорідному полі? Чому положення  $\mathbf{p} \uparrow \uparrow \mathbf{E}$  є стійким, а  $\mathbf{p} \uparrow \downarrow \mathbf{E}$  — нестійким?
- 13 Що відбувається з диполем у неоднорідному електричному полі? Запишіть формулу для сили  $\mathbf{F}$  і поясніть, чому диполь втягується в область сильного поля.
- 14 Виведіть та поясніть формулу для енергії жорсткого диполя в зовнішньому полі  $U = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}$ . Як залежить енергія від кута між  $\mathbf{p}$  і  $\mathbf{E}$  і в яких положеннях вона мінімальна та максимальна?
- 15 Що таке поляризованість молекули  $\alpha$ ? Як вона пов'язана з жорсткістю «пружини»  $k$  і зарядом  $q$  у моделі пружного диполя?
- 16 Чому енергія пружного диполя дорівнює  $U = \frac{1}{2} \mathbf{p} \cdot \mathbf{E}$ , тоді як для жорсткого диполя  $U = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}$ ? Звідки береться множник  $\frac{1}{2}$ ?

# 4

## Електричне поле у провідниках

*Метал — це океан електронів, де вплив електричного поля є кермом, що задає їх рух.*

Переосмислення ідей сучасної фізики.

### 4.1. Структура провідників

Провідниками називають речовини, в структурі яких є вільні заряди (електрони в металах, наприклад), які можуть переміщуватися під дією як завгодно слабких полів (рис. 4.1).

Електронні оболонки атомів, що складають кристалічну решітку металів, сильно перекриваються, внаслідок чого не можна вказати, біля якого іона локалізовано той чи інший *електрон валентної оболонки*, — вони легко перетікають від одного іона до іншого, і, в цьому разі, кажуть, що *електрони колективізовані*. Іони — це ядра й електрони внутрішніх оболонок, які сильно локалізовані. Електрони, які делокалізовані, вільно переміщаються по кристалу. Саме вільні електрони відповідають за багато фізичних і, особливо, транспортних властивостей металів.





Рис. 4.1. Структура металу

**Досліди Толмена та Стюарта.** У 1916 р. американський фізик Р. Толмен (1881-1948) і шотландський фізик Т. Стюарт виконали кількісні виміри, які неспростовно довели, що струм у металевих провідниках зумовлений рухом вільних електронів.

У цих дослідах котушку з великим числом витків тонкого дроту підключали до гальванометра і приводили в швидке обертання навколо своєї осі. Під час різкого гальмування котушки в колі виникав короткочасний струм, зумовлений інерцією носіїв заряду. За

Рис. 4.2. Принципова ідея дослідної установки Толмена і Стюарта



напрямок відхилення стрілки гальванометра було встановлено, що *електричний струм створюють негативно заряджені частинки*. При цьому експериментально був отриманий питомий заряд носіїв  $q/m$ , близький до питомого заряду електрона, отриманого з інших дослідів. Так було експериментально доведено, що носіями вільних зарядів у металах є електрони.

## 4.2. Провідник у полі

Якщо провідник потрапляє в поле, електрони в ньому починають рухатися проти поля. На одній частині поверхні провідника виступає негативний заряд — ця поверхня стає збагаченою електронами. На протилежній частині поверхні електронів виявляється дещо менше, ніж потрібно для нейтралізації позитивного іонного заряду кристалічної решітки, і ця частина поверхні виявляється зарядженою позитивно. Позитивна і негативна частини поверхні створюють своє власне поле, за напрямком протилежне зовнішньому. Обидва поля — зовнішнє  $E_{\text{ex}}$  і поле власних поверхневих зарядів провідника ( $E_{\text{in}}$ ) точно компенсують одне одного в усіх точках усередині і на поверхні.

Якби в якій-небудь ділянці провідника поля  $E_{\text{ex}}$  і  $E_{\text{in}}$  не компенсували одне одного, то в цій ділянці на електрони діяла б сила і йшов би струм. Відсутність струму означає повну компенсацію полів.

*У стаціонарному стані, коли немає струмів, в об'ємі провідника результуюче електричне поле:*

$$E = 0 \quad (4.1)$$

Струм буде текти доти, доки заряди не розташуються так, щоб поле було відсутнє усюди в об'ємі провідника.

З теореми Гаусса

$$E = 0 \Rightarrow \rho = \frac{1}{4\pi} \operatorname{div} E \Rightarrow \rho = 0,$$

об'ємна густина зарядів у провіднику дорівнює нулю, *вільні заряди можуть розташовуватися тільки на поверхні*.






Рис. 4.3. Провідник в електричному полі

## Граничні умови

$$E_n = 4\pi\sigma,$$

$$E_\tau = 0$$

показують, що *силові лінії входять перпендикулярно в провідник*.



Поверхня провідника є еквіпотенціальною поверхнею! Потенціал в об'ємі провідника постійний і дорівнює потенціалу на його поверхні:

$$\varphi_S = \varphi_V = \text{const.}$$

**Електрофорна машина (машина Вімсхерста).** Явище перерозподілу вільних зарядів у провіднику під дією зовнішнього поля (розглянуте вище, у § «Провідник у полі») лежить в основі *електрофорної машини Вімсхерста* — індукційного генератора, який, обертаючись, сам нагромаджує заряд до високих напруг завдяки позитивному зворотному зв'язку, без потреби заряджати щось ззовні тертям (рис. 4.4).

Машина складається з двох дисків із діелектрика (скла чи ебоніту), закріплених на спільній осі й приведених у обертання в протилежних напрямках; на зовнішньому боці кожного диска симетрично наклеєні радіальні металеві секторки. Дві пари діагонально розташованих нейтралізуючих стрижнів зі щітками на кінцях торкаються діаметрально протилежних секторів — кожна пара свого диска, — причому осі обох пар взаємно перпендикулярні.


Найменший випадковий заряд на якомусь секторі одного диска, проходячи повз «свій» нейтралізуючий стрижень, перерозподіляється між парою протилежних секторів. Поле цього заряду індукуює на найближчих секторах другого диска, що обертається назустріч, заряд протилежного знака — сектор при цьому продовжує рухатися



і невдовзі сам наближається до нейтралізуючого стрижня другого диска, де контактено передає й посилює перерозподіл заряду вже на секторах першого диска. Так з кожним обертом заряд наростає лавиноподібно, аж поки не встановиться рівновага між його приростом і втратами (іонізацією повітря, коронним розрядом тощо).

Накопичений заряд знімають гребінчасті збирачі біля країв дисків, розташовані там, де сектори проходять із найбільшим потенціалом, — і подають на дві лейденські банки (конденсатори, видно збоку на рис. 4.4) та на вихідні електроди з кульками на кінцях довгих стрижнів. Коли різниця потенціалів між кульками перевищує напругу пробую повітряного проміжку, відбувається іскровий розряд.

Рис. 4.4. Електрофорна машина Вімшерста: два зустрічно обертові диски з металевими секторами, схрещені нейтралізуючі стрижні, лейденські банки-конденсатори та вихідні електроди для іскрового розряду.



**Поле в порожнині провідника.** Зовнішні заряди, зокрема заряди на зовнішній поверхні провідника, не створюють у товщі провідника жодного електричного поля. *Чи будуть з'являться заряди на внутрішній поверхні провідника, в якому є порожнина?*




Рис. 4.5. Заряд в порожнині




Рис. 4.6. Чи будуть заряди на внутрішній поверхні провідника?

Якщо в *порожнині незарядженого провідника є заряд*, то на внутрішній поверхні оболонки будуть створюватись індуковані заряди протилежного знака. На зовнішній оболонці заряд розподілиться по поверхні. На основі теореми Гаусса заряд на зовнішній поверхні буде дорівнювати заряду в порожнині (рис. 4.5).

Якщо в *порожнині зарядженого провідника немає зарядів*, то чи будуть заряди на його внутрішній поверхні оболонки (рис. 4.6)? Якби на внутрішній поверхні в порожнині були заряди, то циркуляція по замкненому контуру не дорівнювала б нулю  $\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} \neq 0$ , що суперечить теоремі про циркуляцію. Отже, поля всередині порожнини не буде, а отже, індукованих зарядів там не буде.



*Замкнута провідна оболонка розділяє весь простір на внутрішню і зовнішню частини, які в електричному відношенні абсолютно не залежать одна від одної.*

**Електростатичний захист.** Електростатичний захист — це явище, яке дозволяє екранувати електричне поле, створюючи зону безпеки всередині замкненої металевої оболонки. У практичному застосуванні для цього часто використовують металеві сітки.



Рис. 4.7. Людина в клітці Фарадея повністю захищена від впливу зовнішніх електричних полів.

Явище було відкрито Майклом Фарадеєм 1836 року. Він звернув увагу, що зовнішнє електричне поле не може потрапити всередину

металевої клітки. Електростатичний захист потрібен там, де необхідно екранувати електроприлади від зовнішніх електричних полів (наприклад, у блоках живлення, материнській платі комп'ютера, лабораторному обладнанні). Ці прилади поміщаються в металевий корпус, який захищає їх від зовнішніх електричних перешкод (рис. 4.7).

Той самий ефект пояснює, чому *автомобіль і літак є відносно безпечним місцем під час грози*: металевий кузов чи фюзеляж діє як клітка Фарадея, і при ударі блискавки струм тече по зовнішній провідній обшивці, не проникаючи всередину салону, де електричне поле залишається практично нульовим. З цієї ж причини кабіни літаків, корпуси суден і навіть металізовані шатра для чутливого обладнання захищають вміст від зовнішніх електромагнітних полів і розрядів.

**Електростатичний генератор Ван-де-Граафа.** Генератор Ван де Граафа — електростатичний генератор, в якому використовуються властивості циліндра Фарадея для створення високої напруги. Таким методом можна досягнути напруги до кількох мегавольт (рис. 4.8).

Простий генератор Ван де Граафа складається з діелектричної (шовкової або гумової) стрічки (4 і 5 на малюнку), що обертається на роликах 3 і 6, причому верхній ролик діелектричний, а нижній металевий і з'єднаний з землею.




Рис. 4.8. Генератор Ван-де-Граафа

Один з кінців стрічки укладений у металеву сферу 1. Два електроди 2 і 7 у формі щіток знаходяться на невеликій відстані від стрічки зверху і знизу, причому електрод 2 з'єднаний з внутрішньою поверхнею сфери 1. Поблизу нижнього електрода повітря іонізується, утворюються позитивні іони, які під дією сили Кулона рухаються до заземленого ролика 6 й осідають на стрічці, завдяки чому частина стрічки, що рухається вгору, заряджається. Стрічка доставляє заряд всередину сфери 1, де він

знімається щіткою 2 завдяки тому, що всі заряди виштовхуються на поверхню сфери і поле всередині сфери створюється тільки додатковим зарядом на стрічці. Таким чином на зовнішній поверхні сфери накопичується електричний заряд. Можливість отримання високої напруги обмежена коронним розрядом, що виникає при іонізації

повітря навколо сфери.

Основний принцип роботи генератора базується на властивості заряду концентруватися на зовнішній поверхні провідника, тоді як всередині сфери заряд відсутній. Це дозволяє передавати заряд зі стрічки на сферу, де він накопичується.

Сучасні генератори Ван де Граафа замість стрічок використовують ланцюги, що складаються з металевих і пластикових ланок, що чергуються між собою.

### 4.3. Електричне поле біля вістря

Електричні заряди завжди розподіляються тільки на поверхні провідника. Однак цей розподіл різний залежно від форми провідника: *напруженість електричного поля і поверхнева густина заряду мають найбільші значення біля загострення провідника*. Покажемо це на найпростішій моделі.




Рис. 4.9. Дві провідні кулі різних радіусів, з'єднані тонким дротом: обидві мають однаковий потенціал  $\varphi$ , проте на меншій кулі густина заряду й поле біля поверхні більші.

Розглянемо дві провідні кулі різних радіусів  $R_1$  і  $R_2$  ( $R_1 < R_2$ ), з'єднані тонким провідним дротом і розташовані далеко одна від одної — настільки, що взаємним впливом їхніх полів одна на одну (а також зарядом самого дроту) можна знехтувати (рис. 4.9). Тоді заряд кожної кулі можна вважати розподіленим по її поверхні рівномірно, як у відокремленої кулі.

Оскільки кулі з'єднані провідником, увесь цей провідник (обидві кулі й дріт) являє собою єдиний провідник у стані рівноваги, а отже, є екіпотенціальним:

$$\varphi_1 = \varphi_2 = \varphi.$$

Потенціал відокремленої зарядженої кулі радіуса  $R$  із зарядом  $Q$  до-



#### 4. Електричне поле у провідниках

рівнює  $\varphi = Q/R$ . Виразимо звідси заряд через потенціал і радіус, а тоді знайдемо поверхневу густину заряду:

$$Q = \varphi R, \quad \sigma = \frac{Q}{4\pi R^2} = \frac{\varphi}{4\pi R}.$$

Отже, для обох куль

$$\sigma_1 R_1 = \sigma_2 R_2 = \frac{\varphi}{4\pi} = \text{const},$$


тобто поверхнева густина заряду обернено пропорційна радіусу кулі:  $\sigma \sim 1/R$ . Оскільки напруженість поля біля поверхні провідника  $E = 4\pi\sigma$ , вона також обернено пропорційна радіусу:

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{R_2}{R_1} > 1,$$

тобто на кулі меншого радіуса і густина заряду, і поле сильніші.

Хоча результат отримано для двох куль, він переноситься на провідник довільної форми: у кожній точці поверхні поверхнева густина заряду обернено пропорційна **локальному радіусу кривизни** поверхні в цій точці. Саме тому там, де провідник загострюється (радіус кривизни малий), густина заряду і поле різко зростають, а на плоских чи слабо викривлених ділянках (великий радіус кривизни) — значно менші (рис. 4.10).

Рис. 4.10. Поле біля вістря






Рис. 4.11. Ілюстрація іонного вітру

**Іонний вітер.** «Іонний вітер» — явище, за якого рух повітря створюється за допомогою електричного поля.

Наявні в повітрі в невеликій кількості вільні заряди (іони обох знаків і електрони) поблизу вістря розганяються сильним полем і, вдаряючись об атоми газу, іонізують їх. Створюється область просторового заряду, звідки іони того ж знака, що й вістря, виштовхуються полем, захоплюючи за собою атоми газу. Потік атомів та іонів, спрямований від вістря, створює враження «стікання зарядів». При цьому вістря розряджається (іонами протилежного знака, що потрапляють на нього) і одночасно отримує імпульс, спрямований проти стікання.

Отже, загострений провідник у сильному полі не просто «притягує» розряд — він активно змінює повітря навколо себе: іонізує його й жене іони разом із атомами газу від вістря. Це явище саме собою цікаве, але воно має й цілком практичне застосування. Щоб його побачити, достатньо підняти загострений металевий стрижень над будівлею — і ми отримаємо пристрій, відомий під назвою **громовідвід**.

**Громовідвід (блискавковідвід).** Концентрація поля біля загострень і пов'язаний з нею іонний вітер (див. попередній підрозділ) лежать в основі **громовідводу**, винайденого Б. Франкліном 1752 року. Пристрій складається з металевого стрижня, піднятого над найвищою точкою будівлі, товстого провідника (**струмовідводу**), що з'єднує стрижень із землею вздовж стіни споруди, і заземлювача — металевого електрода, закопаного в ґрунт.

Громовідвід захищає будівлю двома способами. Перший — *послаблення заряду хмари заздалегідь*. Біля вістря стрижня поле грозової хмари стає набагато сильнішим, ніж навколо, і повітря починає іонізуватися — виникає той самий іонний вітер, який ми щойно розглянули. Частина заряду хмари над будівлею поступово нейтралізується, і поле не встигає (або майже не встигає) досягти тієї величини, за

Рис. 4.12. Громовідвід: стрижень на даху будівлі, струмовідвід уздовж стіни та заземлювач.



якої повітря пробивається і виникає блискавка над самою спорудою.

Другий — *перехоплення розряду*. Якщо блискавка все ж починає розвиватися, то найімовірніше вона «вибере» саме вістря стрижня, бо там поле найсильніше. Від вістря назустріч розряду піднімається зустрічний канал іонізованого повітря; з'єднавшись, вони утворюють шлях блискавки, який веде до громовідводу, а не до будівлі. Далі струм по струмовідводу й заземлювачу йде прямо в землю, і конструкція та все, що в ній, не нагріваються й не займаються.

! *Історично Франклін вважав головним саме перший механізм — поступове «розрядження» хмари. Сучасні дослідження показують, що на практиці основний захист дає саме перехоплення розряду: внесок превентивного ефекту в реальне зниження ймовірності удару блискавки значно менший, ніж думали раніше, і це досі є предметом наукової дискусії.*

Область простору навколо громовідводу, куди практично не влучає блискавка (оскільки розряд «обирає» ближчий і сильніший осередок поля — сам стрижень), називають **зоною захисту**; її розміри й форма залежать від висоти стрижня і використовуються під час проєктування блискавкозахисту будівель.



#### 4.4. Єдиність розв'язку електростатичної задачі

Задача електростатики зводиться до *знаходження розв'язку* рівняння Пуассона  $\nabla^2\varphi = -4\pi\rho$  (або Лапласа  $\nabla^2\varphi = 0$ ).

Розв'язок задачі можна *вгадати*! Якщо *вгаданий розв'язок* задачі в деякій *області* задовольняє рівнянню Лапласа (або Пуассона) і *умовам на границі області*, то він буде правильним і *єдиним*, незважаючи на те, що ми його вгадали. Це твердження ґрунтується на *теоремі єдиності*.

Дійсно, якщо при заданій конфігурації зарядів і потенціалів на границях розв'язок не один, то буде різний електричний «ландшафт», отже, у кожній точці поле  $\mathbf{E}$ , узагалі кажучи, буде неоднозначним — що є фізично абсурдним.

*Наведений щойно аргумент — лише пояснення «на пальцях», чому теорема єдиності має бути правильною; ось коротке справжнє доведення.*

Нехай  $\varphi_1$  і  $\varphi_2$  — два розв'язки рівняння Пуассона з однією й тією ж густиною заряду  $\rho$  в об'ємі  $V$ , що задовольняють однаковим умовам на межі  $S$  цього об'єму (наприклад, однаковому заданому потенціалу). Розглянемо їхню різницю  $\psi = \varphi_1 - \varphi_2$ . Вона задовольняє рівнянню Лапласа  $\nabla^2\psi = 0$  в  $V$  і дорівнює нулю на  $S$ .

Скориставшись тотожністю Гріна (теоремою про дивергенцію, застосованою до  $\psi\nabla\psi$ ):

$$\int_V (\nabla\psi)^2 dV = \oint_S \psi \frac{\partial\psi}{\partial n} dS - \int_V \psi \nabla^2\psi dV,$$

бачимо, що обидва доданки праворуч зникають: другий — бо  $\nabla^2\psi = 0$  в  $V$ , перший — бо  $\psi = 0$  на  $S$ . Отже,

$$\int_V (\nabla\psi)^2 dV = 0.$$


Підінтегральна функція невід'ємна, тому рівність нулю інтеграла можлива лише за умови  $\nabla\psi = 0$  в усьому об'ємі  $V$ , тобто  $\psi = \text{const}$ . А оскільки  $\psi = 0$  на межі  $S$ , ця стала дорівнює нулю:  $\psi \equiv 0$ , тобто  $\varphi_1 \equiv \varphi_2$  в усьому об'ємі. Розв'язок єдиний.

Використання теореми єдиності дуже *спрощує* розв'язання деяких електростатичних задач.

**Метод електричних зображень.** Метод *ґрунтується на теоремі єдиності* і *полягає у вгадуванні конфігурації зарядів*, у якій поле в цікавій для нас частині простору було б тим же самим, що й у розглядуваної задачі.

Розглянемо ідею цього методу на прикладі, коли точковий заряд  $q$  знаходиться біля нескінченної заземленої провідної площини (рис. 4.13).

Рис. 4.13. Точковий заряд  $q$  поблизу нескінченної заземленої провідної площини.



Як знайти поле у верхній частині простору? Як знайти розподіл заряду на площині?

Можна вгадати таку конфігурацію зарядів, у якої буде еквіпотенціальна поверхня, на якій  $\varphi = 0$ !

Для обчислення поля достатньо ввести *фіктивний заряд-зображення*  $q' = -q$ , помістивши його по інший бік площини на такій самій відстані від неї, що й заряд  $q$ . Дійсно, для будь-якої точки на самій площині відстані до заряду  $q$  і до заряду-зображення  $q'$  однакові (позначимо цю спільну відстань  $r$ ) — через дзеркальну симетрію їхнього розташування відносно площини. Тому внески зарядів у потенціал скорочуються:

$$\varphi = \frac{q}{r} + \frac{q'}{r} = \frac{q}{r} - \frac{q}{r} = 0,$$

і площина справді виявляється еквіпотенціальною поверхнею з  $\varphi = 0$  — саме такою, якою має бути заземлена провідна площина.

Фіктивний заряд  $q'$  створює у верхньому півпросторі точно таке саме поле, як і індуковані заряди на площині.

Заряд-зображення відтворює правильне поле **лише в тій половині простору, де знаходиться реальний заряд  $q$**  (тобто там, де немає провідника). У другій половині — усередині провідника — реальне поле, як показано раніше, дорівнює нулю; поле, яке ніби створює там заряд-зображення, — суто математична фікція, потрібна лише для підбору правильного розв'язку в фізичній області, і жодного стосунку до дійсного поля всередині провідника не має.

Ідея заряду-зображення лежить в основі опису взаємодії зонда з провідною поверхнею в *електростатичній силовій мікроскопії* (EFM) і *скануючій тунельній мікроскопії* (СТМ): заряджений або близько піднесений до провідного зразка металевий зонд-вістря індукує

на поверхні заряд-зображення, і сила його притягання до поверхні (яку можна оцінити саме методом зображень) використовується для контролю відстані зонд-зразок і побудови зображення поверхні з нанометровою роздільною здатністю.




Рис. 4.14. Конфігурація поля на рисунках вище площини однакова.

**4.1.** Знайдіть, з якою густиною заряд розподіляється по поверхні металевій пластини  $\sigma(x)$ , де  $x$  — координата вздовж пластини, за  $x = 0$  покладіть положення навпроти заряду.

**Заряд поблизу сферичної поверхні.** У системі двох різноіменних зарядів знайдуться сферичні екіпотенціальні поверхні. На одній з таких поверхонь потенціал дорівнює  $\varphi = 0$ .

Якщо заряд  $q$  опиниться поблизу *незарядженої і заземленої провідної сфери*, і треба знайти поле поза сферою, то треба підібрати положення і величину заряду-зображення  $q'$ , щоб задовольнити теоремі єдиності.


Величина заряду  $q'$  і його положення  $a$  відносно центра сфери даються формулами:

$$a = \frac{R^2}{b}, \quad q' = -\frac{R}{b}q. \quad (4.2)$$


Якщо сфера *ізолювана і несе заряд  $q_0$* , то зображення утворюється двома зарядами: перший  $q'$  перебуває на відстані  $a$  від центра сфери і додається другий заряд-зображення  $q''$ , який знаходиться в центрі сфери і має таку величину, що:

$$q' + q'' = q_0.$$

**4.2.** Знайдіть потенціал *незарядженої і незаземленої* металевій сфери радіуса  $R$ , що знаходиться в полі заряду  $q$ , який розташований на відстані  $b$  ( $b > R$ ) від центра кулі.




(а) Конфігурація силових ліній.



(б) До розрахунку положення і величини заряду-зображення.

Рис. 4.15. Заряд поблизу заземленої сфери.

**4.3.** На відстані  $b = 10R$  від заземленої незарядженої металевої сфери радіусом  $R$  розташований точковий електричний диполь з моментом  $p$ , причому вісь диполя перпендикулярна прямій, що сполучає центр сфери з серединою осі диполя (рис). Знайти силу взаємодії між диполем і сферою.



#### 4.5. Металева куля в однорідному полі

**Постановка задачі.** Нескінченну металеву кулю радіуса  $R$  вміщено в однорідне зовнішнє електричне поле  $E_0$ . Метал — провідник, тому в стані рівноваги вільні заряди в ньому нерухомі, а отже, поле всередині дорівнює нулю:

$$E = 0, \quad r < R.$$

Весь надлишковий заряд збирається на поверхні кулі. Потрібно знайти поле зовні, розподіл заряду на поверхні та наведений дипольний момент.

Задача має аксіальну симетрію навколо напрямку  $E_0$ , тому природно вибрати сферичні координати з полярною віссю вздовж  $E_0$ , а початок координат сумістити з центром кулі (рис. 4.16).

**Граничні умови на поле.** На поверхні металу  $r = R$  мають виконуватися дві умови для поля.




Рис. 4.16. Металева куля радіуса  $R$  в однорідному зовнішньому полі  $E_0$ . Початок координат  $O$  суміщено з центром кулі, полярну вісь напрямлено вздовж  $E_0$ . Положення точки  $P$  задається радіус-вектором  $\mathbf{r}$  та кутом  $\theta$  між  $\mathbf{r}$  і полярною віссю.

*Перша: тангенціальна складова неперервна.* Це загальна умова для будь-якої межі поділу, і вона випливає з  $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$ :

$$E_\tau(R+0) = E_\tau(R-0).$$

Оскільки всередині поля немає,  $E_\tau(R-0) = 0$ , а отже,

$$E_\tau(R+0) = 0.$$

Це означає, що зовні поле підходить до поверхні кулі строго перпендикулярно до неї.

*Друга: стрибок нормальної складової.* Він визначається поверхневим зарядом і випливає з теореми Гаусса:

$$E_r(R+0) - E_r(R-0) = \frac{\sigma}{\epsilon_0}.$$

Оскільки  $E_r(R-0) = 0$ , маємо

$$\sigma = \epsilon_0 E_r(R+0).$$

Отже, вся задача зводиться до одного: знайти поле зовні кулі, яке задовольняє дві умови — воно перпендикулярне до поверхні та має задану нормальну складову, яка й дає поверхневий заряд.

**Поле зовні кулі.** Зовні кулі поле складається із зовнішнього однорідного поля  $E_0$  та поля наведених зарядів на поверхні. Наведений заряд в цілому нейтральний, тому його поле на великих відстанях зменшується як поле диполя. Тому природно записати

$$\mathbf{E}(r, \theta) = \mathbf{E}_0 + \mathbf{E}_{\text{дип}},$$

де  $\mathbf{E}_{\text{дип}}$  — поле точкового диполя, орієнтованого вздовж  $E_0$ , з невідомим поки що моментом  $\mathbf{p}$ .

#### 4. Електричне поле у провідниках

У сферичних координатах зручно працювати з компонентами. Для однорідного поля, направленого вздовж осі  $z$ ,

$$E_{0,r} = E_0 \cos \theta, \quad E_{0,\theta} = -E_0 \sin \theta.$$

Для диполя з моментом  $\mathbf{p} = p \hat{\mathbf{z}}$ :

$$E_{\text{дип},r} = \frac{2p \cos \theta}{r^3}, \quad E_{\text{дип},\theta} = \frac{p \sin \theta}{r^3}.$$

Повне поле зовні:

$$E_r = E_0 \cos \theta + \frac{2p \cos \theta}{r^3}, \quad E_\theta = -E_0 \sin \theta + \frac{p \sin \theta}{r^3}.$$

**Застосування граничних умов.** Підставляємо  $r = R$ .

З умови  $E_\theta(R) = 0$ :

$$-E_0 \sin \theta + \frac{p \sin \theta}{R^3} = 0 \implies p = E_0 R^3.$$

З умови  $\sigma = \varepsilon_0 E_r(R)$ :

$$\sigma(\theta) = \varepsilon_0 \left( E_0 \cos \theta + \frac{2p \cos \theta}{R^3} \right) = \varepsilon_0 (E_0 \cos \theta + 2E_0 \cos \theta) = 3\varepsilon_0 E_0 \cos \theta.$$

Отже, обидві граничні умови дали повний розв'язок: і наведений дипольний момент, і розподіл поверхневого заряду.

**Остаточні результати.** Дипольний момент кулі:

$$\mathbf{p} = R^3 \mathbf{E}_0.$$

Поле зовні та всередині кулі:

$$\mathbf{E} = \begin{cases} 0, & r \leq R, \\ \mathbf{E}_0 - \frac{\mathbf{p}}{r^3} + \frac{3(\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}) \mathbf{r}}{r^5}, & r > R. \end{cases}$$

Заряди на поверхні:

$$\sigma = 3\varepsilon_0 E_0 \cos \theta = \frac{3}{4\pi} \frac{\mathbf{E}_0 \cdot \mathbf{r}}{R} \quad (\text{у гауссовій системі}).$$

Потенціал кулі (для повноти, його легко відновити інтегруванням поля):

$$\varphi = \begin{cases} 0, & r \leq R, \\ -(\mathbf{E}_0 \cdot \mathbf{r}) + \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{r^3}, & r > R. \end{cases}$$




Рис. 4.17. Конфігурація поля навколо металевої кулі, вміщеної в однорідне електричне поле.

#### 4.6. Сили, що діють на поверхню провідника в полі

На малий елемент  $dS$  поверхні провідника діє сила:

$$dF = dqE_0 = \sigma dS \cdot E_0,$$

з боку *поля  $E_0$  інших зарядів* у місці знаходження заряду  $dq = \sigma dS$ . Але прилад може виміряти *сумарне поле  $E$* , тобто поле *інших зарядів  $E_0$*  плюс *власне поле  $E_\sigma$* , і розрізнити їх не може!




Рис. 4.18. До виведення сили, що діє на поверхню провідника

Задача полягає в тому, щоб виразити силу саме через сумарне поле.

Оскільки поле всередині провідника  $E = 0$ , то власне поле за модулем має дорівнювати полю «чужих» зарядів:

$$E_0 = E_\sigma,$$

це означає, що *густина заряду підлаштовується під зовнішнє поле!*

Гранична умова дає поле у вакуумі:

$$E = E_0 + E_\sigma = 2E_0 = 4\pi\sigma.$$



Сила, що діє на одиницю поверхні провідника

$$\frac{dF}{dS} = f = \frac{1}{2}\sigma E = \frac{E^2}{8\pi}.$$

**4.4.** Знайдіть силу взаємодії двох заряджених металевих пластин, що знаходяться на малій відстані одна від одної. Густина заряду кожної з пластин  $\sigma$ . Площа пластин  $S$ .

Якщо пластини мають форму дисків радіуса  $R$ , чому буде дорівнювати сила взаємодії між ними на відстані  $\ell \gg R$ ?

**4.5.** Металева сфера радіуса  $R$  складена з двох півсфер. Визначити силу  $F$ , з якою відштовхуються ці півсфери, якщо повний заряд сфери дорівнює  $Q$ .

Відповідь:  $F = \frac{Q^2}{8R^2}$ .

### ? Контрольні питання

- 1 Що таке провідник з мікроскопічної точки зору? Чому в металах кажуть про «колективізовані» електрони і чим вони відрізняються від електронів, локалізованих на іонах?
- 2 У чому полягала ідея дослідів Толмена і Стюарта? Як за напрямком відхилення стрілки гальванометра й виміряним питомим зарядом  $q/m$  довели, що носіями струму в металах є саме електрони?
- 3 Чому в стаціонарному стані поле всередині провідника дорівнює нулю? Як з теореми Гаусса випливає, що об'ємна густина заряду в провіднику також дорівнює нулю і всі вільні заряди розташовуються лише на поверхні?
- 4 Виведіть граничні умови  $E_n = 4\pi\sigma$ ,  $E_\tau = 0$  на поверхні провідника. Що вони означають для напрямку силових ліній поля біля поверхні?
- 5 Чому поверхня провідника є екіпотенціальною, а потенціал в усьому його об'ємі сталий?
- 6 Як влаштована електрофорна машина Вімшерста і на якому фізичному принципі (перерозподіл зарядів під дією поля, позитивний зворотний зв'язок) ґрунтується наростання заряду з кожним обертом?
- 7 Чи з'являються індуковані заряди на внутрішній поверхні провідника, якщо в порожнині всередині нього немає зарядів? Доведіть це, спираючись на теорему про циркуляцію поля.
- 8 Чому замкнена провідна оболонка повністю розділяє внутрішній і зовнішній простір в електричному сенсі? У чому суть електростатичного захисту (клітки Фарадея) і чому автомобіль чи літак відносно

безпечні під час грози?

- 9 Опишіть принцип роботи електростатичного генератора Ван-де-Граафа. Чому заряд, занесений стрічкою всередину сфери, повністю переходить на її зовнішню поверхню?
- 10 Виведіть співвідношення  $\sigma \sim 1/R$  і  $E \sim 1/R$  для двох з'єднаних провідним дротом куль різного радіуса за однакового потенціалу. Чому цей результат узагальнюється на залежність густини заряду від локального радіуса кривизни поверхні провідника довільної форми?
- 11 Що таке іонний вітер і як загострений провідник у сильному полі іонізує повітря навколо себе?
- 12 Як влаштований громовідвід Франкліна? Поясніть два механізми його захисної дії — послаблення заряду хмари та перехоплення розряду, і чому сучасні дослідження ставлять під сумнів переважання першого з них.
- 13 Сформулюйте теорему єдиності розв'язку електростатичної задачі (рівняння Пуассона чи Лапласа з граничними умовами). Наведіть доведення через тотожність Гріна для різниці двох гіпотетичних розв'язків  $\psi = \varphi_1 - \varphi_2$ .
- 14 У чому полягає метод електричних зображень і на якому факті (теоремі єдиності) він ґрунтується?
- 15 Виведіть конфігурацію заряду-зображення  $q' = -q$  для точкового заряду поблизу нескінченної заземленої провідної площини. Чому ця конфігурація відтворює правильне поле лише в тій половині простору, де знаходиться реальний заряд?
- 16 Як метод зображень застосовується для заряду поблизу заземленої провідної сфери? Запишіть формули для величини  $q'$  і положення  $a$  заряду-зображення через  $R$ ,  $b$  і  $q$ .
- 17 Чим відрізняється задача про заряд поблизу ізольованої зарядженої сфери від задачі із заземленою сферою? Скільки зарядів-зображень потрібно в цьому випадку і яка умова на їхню суму?
- 18 Сформулюйте задачу про металеву кулю в однорідному зовнішньому полі  $E_0$ . Які граничні умови на поверхні кулі (неперервність тангенціальної складової та стрибок нормальної) визначають розв'язок?
- 19 Як шукають поле зовні кулі у вигляді суми однорідного поля та поля точкового диполя? Виведіть наведений дипольний момент  $\mathbf{p} = R^3 \mathbf{E}_0$  із граничної умови  $E_\theta(R) = 0$ .
- 20 Виведіть розподіл поверхневого заряду  $\sigma(\theta) = 3\epsilon_0 E_0 \cos \theta$  на металевій кулі в однорідному полі. Чому поле всередині кулі точно дорів-

нює нулю?

- 21** Виведіть формулу тиску електричного поля на поверхню провідника  $f = E^2/(8\pi)$ . Чому при обчисленні сили використовують саме сумарне поле  $E$ , а не поле «чужих» зарядів  $E_0$  окремо, і як з умови  $E_0 = E_\sigma$  це узгоджується?

# 5

## Основи електростатики діелектриків

---

Речовина в електричному полі — це не пасивне тло, а активний співучасник взаємодії: поле поляризує речовину, а речовина, у відповідь, послаблює поле.

Переосмислення ідей сучасної фізики

У попередніх розділах ми вивчали електричне поле у вакуумі та поведінку в ньому провідників. Тепер розглянемо третій, найпоширеніший клас середовищ — діелектрики: з'ясуємо, яка мікроскопічна природа поляризації речовини, як описати її макроскопічно і як це змінює закони електростатики порівняно з вакуумом.

### 5.1. Основні поняття

Досі ми розглядали електричне поле у вакуумі та у провідниках. У провідниках, як ми з'ясували, вільні заряди — електрони — під дією як завгодно слабкого поля переміщуються на макроскопічні відстані, аж доки поле всередині провідника не звернеться в нуль. Проте більшість речовин, що оточують нас, — скло, вода, повітря, пластмаси, — поведуться зовсім інакше: внесені в електричне поле, вони не гасять його всередині себе, а лише *послаблюють*. Такі речовини називають *діелектриками*.

Відмінність діелектрика від провідника пов'язана з тим, які заряди є в його структурі. Домовимось умовно розділяти всі заряди речовини на два типи.

1. *Вільні заряди* — це заряди, які можуть переміщатися на великі відстані в речовині (набагато більші за міжатомні відстані). Саме вільні заряди відповідають за струм і за повну компенсацію зовнішнього поля всередині провідника. У діелектриках вільних зарядів, як правило, дуже мало, або немає зовсім.
2. *Зв'язані (поляризаційні) заряди* — це заряди, які під дією зовнішніх полів або сил лише незначно *зміщуються* відносно свого

положення рівноваги (електрон у атомі, іон у вузлі кристалічної ґратки) і повертаються назад, у положення рівноваги, одразу після зняття зовнішнього впливу.

**Діелектриками** називають речовини, в структурі яких є зв'язані заряди, а вільних зарядів дуже мало або зовсім немає. На відміну від провідників, у діелектриках немає носіїв заряду, здатних переміщатися по всьому об'єму тіла: усі заряджені частинки — електрони та ядра — міцно утримуються в межах свого атома чи молекули.

**Мікроскопічне та макроскопічне поле.** Щоб коректно описати поведінку речовини в полі, потрібно спершу з'ясувати, про яке саме поле йдеться. Якщо подивитись на речовину на атомному масштабі, електричне поле виявляється надзвичайно нерівномірним: всередині атома чи молекули воно на багато порядків сильніше, ніж у проміжку між молекулами, і різко змінюється від точки до точки та в часі — адже електрони рухаються, атоми коливаються. Таке істинне, швидкозмінне поле називають **мікрополем**  $E_{\text{micro}}$ .

Усі макроскопічні прилади — вольтметри, зонди, наші вимірювання — фізично не здатні відстежити настільки швидкі та дрібномасштабні варіації поля. Те, що вони фіксують, — це поле, усереднене по деякому **фізично нескінченно малому** об'єму  $\Delta V$ : досить малому порівняно з розмірами тіла, щоб вважатися «точкою» в макроскопічному сенсі, але водночас достатньо великому, щоб містити величезну кількість атомів і молекул. Таке **середнє (макроскопічне) поле** визначається як

$$\langle E \rangle = \frac{1}{\Delta V} \int_{\Delta V} E_{\text{micro}} dV. \quad (5.1)$$

Це поле змінюється в просторі істотно повільніше, ніж мікрополе, і саме його ми надалі й називатимемо просто  $E$ , коли говоритимемо про поле всередині речовини.

### 5.2. Структура діелектриків

**Дипольні моменти молекул.** За відсутності зовнішнього поля позитивний заряд ядер атомів, що утворюють молекулу, і негативний заряд електронної оболонки в сумі дають нуль, тобто молекула електронейтральна. Проте розподіл цих зарядів у просторі не завжди симетричний. Якщо «центр ваги» позитивного заряду молекули не збігається з «центром ваги» негативного, молекула має власний, сталий

**дипольний момент**  $p_0$ . Причиною такої асиметрії є **різна електронегативність** атомів, що входять до складу молекули: атом з більшою електронегативністю сильніше «притягує» до себе спільну електронну хмару, і на ньому виникає надлишок негативного заряду, тоді як на іншому атомі — надлишок позитивного.

Молекули з ненульовим власним дипольним моментом називають **полярними**. Класичний приклад — молекула води  $H_2O$ : через кутову форму молекули (кут між зв'язками  $O-H$  становить приблизно  $105^\circ$ ) дипольні моменти окремих зв'язків  $O-H$  не компенсують одне одного, і молекула в цілому має досить великий дипольний момент (рис. 5.1).



Рис. 5.1. Власні дипольні моменти молекул  $H_2O$  та  $NH_3$

Для вимірювання дипольних моментів молекул зручно користуватись позасистемною одиницею — **дебаям** (позначається  $D$  або  $D$ ), названою на честь фізика П. Дебая:

$$1 \text{ Дебай} = 10^{-18} \text{ Фр} \cdot \text{см.}$$

Більшість полярних молекул має дипольний момент порядку 1 Д. Одиниця широко застосовується у фізичній хімії, атомній і молекулярній фізиці. Дипольні моменти деяких відомих полярних молекул наведено в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1. Дипольні моменти деяких полярних молекул

| Молекула                   | Дипольний момент (Дебай) |
|----------------------------|--------------------------|
| Вода ( $H_2O$ )            | 1.84                     |
| Аміак ( $NH_3$ )           | 1.46                     |
| Вуглекислий газ ( $CO_2$ ) | 0.00                     |
| Хлороводень ( $HCl$ )      | 1.08                     |
| Метанол ( $CH_3OH$ )       | 1.70                     |

Покажемо є приклад вуглекислого газу  $CO_2$ : незважаючи на те, що кожен зв'язок  $C=O$  є полярним, молекула лінійна і симетрична, тому дипольні моменти окремих зв'язків повністю компенсують одне одного, і сумарний дипольний момент молекули дорівнює нулю.

**Неполярні молекули та наведений дипольний момент.** *Неполярні молекули* — це молекули, в яких електричні заряди розподілені симетрично, і власний дипольний момент відсутній ( $p_0 = 0$ ). У таких молекулах атоми зазвичай мають однакову або близьку електронегативність, тому спільна електронна хмара розподілена рівномірно між атомами, або ж молекула має достатньо високу симетрію (як у випадку  $\text{CO}_2$ ). Прикладами неполярних молекул є кисень  $\text{O}_2$ , азот  $\text{N}_2$ , метан  $\text{CH}_4$ , а також окремі атоми інертних газів.

Важливо розуміти, що відсутність *власного* дипольного моменту не означає, що неполярна молекула взагалі не може мати дипольного моменту. У зовнішньому електричному полі позитивно заряджене ядро і негативно заряджена електронна хмара зміщуються в протилежні боки: ядро — за полем, електрони — проти поля (рис. 5.2). В результаті «центри ваги» позитивного та негативного зарядів розходяться, і в молекулі виникає *наведений (індукований) дипольний момент*, пропорційний прикладеному полю:

$$\mathbf{p} = \alpha \mathbf{E}, \quad (5.2)$$

де коефіцієнт  $\alpha$  називають *поляризовністю молекули*.




Рис. 5.2. Неполярна молекула без зовнішнього поля та в зовнішньому полі

Цей механізм появи дипольного моменту називають *електронною (деформаційною) поляризацією*: оскільки маса електронної хмари набагато менша за масу ядра, саме зміщення електронної хмари відносно ядра і дає основний внесок у наведений момент. На відміну від орієнтаційного механізму, який ми розглянемо в п. 5.7, електронна поляризовність практично не залежить від температури.

### 5.3. Поляризація діелектриків

**Поляризація** — це просторовий перерозподіл зв'язаних зарядів, що призводить до виникнення об'ємного дипольного моменту середовища. Поляризація може виникати як під дією зовнішнього електричного поля, так і під впливом інших зовнішніх чинників — механічної деформації, зміни температури тощо.



Розглянемо, як відбувається поляризація в двох основних класах діелектриків.

- **Полярні діелектрики** складаються з полярних молекул, кожна з яких уже має власний дипольний момент  $\mathbf{p}_0 \neq 0$ . За відсутності зовнішнього поля теплове (хаотичне) обертання молекул орієнтує їхні дипольні моменти цілком випадково в усіх напрямках, тому в будь-якому фізично малому об'ємі дипольні моменти в середньому взаємно компенсуються, і сумарний дипольний момент речовини дорівнює нулю. Коли ж прикладене зовнішнє поле, воно створює момент сил, що прагне розвернути кожен диполь уздовж поля (див. формулу  $\mathbf{M} = [\mathbf{p} \times \mathbf{E}]$ , отриману в попередньому розділі). Тепловий рух заважає ідеальному впорядкуванню, проте певна переважна орієнтація вздовж поля все ж встановлюється — виникає так звана **орієнтаційна поляризація**.
- **Неполярні діелектрики** складаються з неполярних молекул, у яких за відсутності поля центри позитивного й негативного зарядів збігаються. Зовнішнє поле зміщує електронні хмари відносно ядер (формула (5.2)), і в кожній молекулі виникає наведений дипольний момент, зорієнтований уздовж поля, — **електронна поляризація**.




Рис. 5.3. Поляризація полярних молекул: у зовнішньому електричному полі диполі орієнтуються вздовж поля




Рис. 5.4. Поляризація неполярних молекул: у зовнішньому електричному полі молекули деформуються, утворюючи індукований дипольний момент

У випадку йонних кристалів (наприклад, NaCl) існує ще один механізм — *йонна поляризація*: позитивні та негативні йони кристалічної ґратки під дією поля зміщуються один відносно одного як цілі підґратки, що також створює об'ємний дипольний момент. Детальніше про всі три механізми (електронний, йонний, орієнтаційний) і про те, як кожен із них залежить від частоти поля й температури, йтиметься в розділі II (п. 5.7).

В обох випадках — полярних і неполярних діелектриків — результат один: на межах виділеного в речовині об'єму з'являються надлишкові (некомпенсовані) зв'язані заряди, тоді як в основному об'ємі речовини позитивні та негативні заряди сусідніх диполів взаємно компенсують одне одного. Саме ці надлишкові поверхневі заряди і створюють власне поле речовини  $E'$ , яке, за принципом суперпозиції, додається до зовнішнього поля  $E_{\text{ex}}$ :

$$E = E_{\text{ex}} + E'.$$

Оскільки диполі орієнтуються так, що їхні позитивні полюси «дивляться» за полем, а негативні — проти поля, власне поле  $E'$  спрямоване *назустріч* зовнішньому, і сумарне поле в діелектрику завжди *послаблюється* порівняно з зовнішнім.

На рисунку 5.5 схематично показано поляризований діелектрик у зовнішньому електричному полі: на протилежних поверхнях виділеного об'єму виникають некомпенсовані зв'язані заряди  $-Q$  та  $+Q$ , власне поле яких спрямоване назустріч зовнішньому.




Рис. 5.5. Поляризований діелектрик у зовнішньому електричному полі: на поверхнях виникають зв'язані заряди  $-Q$  та  $+Q$ . Стрілки означають:  $\rightarrow$  — зовнішнє поле  $E_{\text{ex}}$ ;  $\leftarrow$  — поле зв'язаних зарядів  $E'$ ;  $\rightarrow$  — вектор поляризації  $P$  (також співпадає з результуючим полем  $E$ ).

**Електрострикція.** Уміщення діелектрика в електричне поле призводить не лише до поляризації, а й до *зміни розмірів тіла* — явища, яке називають *електрострикцією*. Електрострикція спостерігається в усіх без винятку діелектриках, проте в переважній більшості матеріалів виражена слабо: деформація пропорційна *квадрату* поля,  $\Delta \ell \sim E^2$ , тому не залежить від напрямку поля (зміна знака поля не

змінює знака деформації) і стає помітною лише в дуже сильних полях. У техніці електрострикцію майже завжди «перекриває» значно сильніший *п'єзоефект* (п. 5.8), тому як самостійне явище вона застосовується рідко.

#### 5.4. Вектор поляризації

Для кількісного опису стану поляризованого діелектрика вводять *макроскопічну* характеристику — *вектор поляризації* (або *поляризованість*), який дорівнює дипольному моменту одиниці об'єму речовини:

$$\mathbf{P} = \frac{1}{V} \sum_i \mathbf{p}_i, \quad (5.3)$$

де підсумовування проводиться за всіма молекулярними диполями  $\mathbf{p}_i$ , що потрапляють у фізично малий об'єм  $V$ .

Для великого класу діелектриків, що не надто відрізняються за своїми властивостями від вакууму (гази, більшість рідин та аморфних твердих тіл за не надто сильних полів), експериментально встановлено, що поляризованість лінійно залежить від напруженості поля *в самому діелектрику*:

$$\mathbf{P} = \chi \mathbf{E}, \quad (5.4)$$

де безрозмірна величина  $\chi > 0$  називається *поляризованістю речовини* (у частині літератури цю ж величину називають *діелектричною сприйнятливістю* — термін цілком рівноправний, проте надалі ми користуватимемось терміном «поляризованість», підкреслюючи його спорідненість з поляризованістю окремої молекули  $\alpha$ , формула (5.2): перша — мікроскопічна, друга — макроскопічна характеристики того самого явища, а нетривіальний зв'язок між ними — предмет розділу II). Поляризованість  $\chi$  не залежить від  $\mathbf{E}$  і характеризує властивості самого діелектрика (тип молекул, їхню концентрацію, температуру тощо). Такі діелектрики називають *лінійними*.

**!** Не всі діелектрики є лінійними. Існують діелектрики, для яких просте співвідношення  $\mathbf{P} = \chi \mathbf{E}$  не виконується. По-перше, у кристалах без сферичної симетрії поляризованість, взагалі кажучи, є не скаляром, а **тензором**:  $P_i = \sum_j \chi_{ij} E_j$  — поле вздовж однієї кристалографічної осі породжує складові поляризації й уздовж інших осей. По-друге, у досить сильних полях (наприклад, лазерних)  $\mathbf{P}$  перестає бути лінійною функцією поля:  $P_i = \sum_j \chi_{ij}^{(1)} E_j + \sum_{jk} \chi_{ijk}^{(2)} E_j E_k + \dots$  — саме на цьому ґрунтується нелінійна оптика. Особливий випадок — деякі йонні кристали, електрети,

! та **сегнетоелектрики**, для яких зв'язок між  $\mathbf{P}$  і  $\mathbf{E}$  нелінійний і до того ж неоднозначний.

**Однорідна та неоднорідна поляризація.** Поляризацію називають **однорідною**, якщо вектор  $\mathbf{P}$  є сталим у всьому об'ємі речовини,  $\mathbf{P} = \text{const}$ , і **неоднорідною**, якщо  $\mathbf{P}$  змінюється від точки до точки.

**Однорідна поляризація.** Нехай поляризація однорідна. Розглянемо косокутний паралелепіпед, вирізаний із поляризованої речовини так, що його бічне ребро паралельне вектору поляризації  $\mathbf{P}$  (рис. 5.6). Якщо  $S$  — площа бічної грані, а  $\ell$  — довжина ребра паралелепіпеда, то його об'єм дорівнює  $V = S\ell \cos \theta$ , де  $\theta$  — кут між ребром  $\ell$  і нормаллю до бічної грані.




Рис. 5.6. Косокутний паралелепіпед, вирізаний з однорідно поляризованого діелектрика уздовж вектора поляризації  $\mathbf{P}$

Диполі всередині такого паралелепіпеда шикуються «голова до хвоста»: позитивний заряд одного диполя сусідить з негативним зарядом наступного, і в об'ємі речовини ці заряди взаємно компенсуються. Некомпенсованими лишаються тільки заряди на двох торцевих гранях: на одній виступає надлишковий позитивний заряд, на іншій — негативний. Тому весь паралелепіпед еквівалентний одному великому диполю з дипольним моментом  $\mathbf{p} = \sigma' S \ell$ , де  $\sigma'$  — поверхнева густина **зв'язаного (поляризаційного)** заряду на торцевій грані. З іншого боку, за означенням (5.3), дипольний момент паралелепіпеда дорівнює  $\mathbf{p} = \mathbf{P} \cdot V = \mathbf{P} S \ell \cos \theta$ . Прирівнюючи обидва вирази і враховуючи, що  $\mathbf{P} \cdot \mathbf{n} = P \cos \theta$  (де  $\mathbf{n}$  — зовнішня нормаль до грані), отримуємо просту й важливу формулу:

$$\mathbf{P} \cdot \mathbf{n} = P_n = \sigma'. \quad (5.5)$$

! Нормальна складова вектора поляризації на поверхні діелектрика чисельно дорівнює поверхневій густині зв'язаного заряду, що виступає на цій поверхні. Там, де вектор  $\mathbf{P}$  спрямований **із** речовини (нормальна складова додатна), на поверхні виступає позитивний зв'язаний заряд; там, де  $\mathbf{P}$  спрямований **у** речовину, — негативний.

**Неоднорідна поляризація.** Нехай тепер поляризація неоднорідна, і в товщі речовини виділено об'єм  $V$  довільної форми, обмежений замкнутою поверхнею  $S$ . Кожен малий елемент поверхні  $dS$  можна, як і вище, вважати гранню елементарного косокутного паралелепіпеда, тому на ньому виступає поверхневий зв'язаний заряд  $dq' = \sigma' dS = P_n dS$ .

Підсумовуючи (інтегруючи) цей вираз за всією замкнутою поверхнею, знаходимо повний заряд, що вийшов на зовнішню поверхню виділеного об'єму:

$$q'_{\text{пов}} = \oint_S P_n dS.$$

Але сама речовина, з якої вирізано цей об'єм, електронейтральна: поляризація лише **перерозподіляє** наявні заряди, не створюючи нових. Тому якщо на зовнішню поверхню вийшов заряд  $q'_{\text{пов}}$ , то всередині об'єму мусив залишитися зв'язаний заряд протилежного знака, розподілений з об'ємною густиною  $\rho'$ :

$$\oint_S \mathbf{P} \cdot d\mathbf{S} = \oint_S P_n dS = - \int_V \rho' dV. \quad (5.6)$$

Це співвідношення називають **теоремою Гаусса для вектора поляризації**: воно за формою повністю аналогічне теоремі Гаусса для поля  $\mathbf{E}$  (п. 2.4), проте зв'язує потік вектора  $\mathbf{P}$  не з повним, а лише зі **зв'язаним** зарядом, узятим із протилежним знаком.

Так само, як ми переходили від інтегральної форми теореми Гаусса для  $\mathbf{E}$  до диференціальної, стягуючи об'єм  $V$  у точку, з формули (5.6) отримуємо **диференціальну форму теореми Гаусса для вектора поляризації**:

$$\nabla \cdot \mathbf{P} = -\rho'. \quad (5.7)$$

Дивергенція вектора поляризації в даній точці дорівнює об'ємній густині зв'язаного заряду в цій точці, узятій зі знаком мінус. У окремо-му випадку однорідної поляризації, коли  $\mathbf{P} = \text{const}$ , маємо  $\nabla \cdot \mathbf{P} \equiv 0$ , а отже, і  $\rho' = 0$ : об'ємний зв'язаний заряд в однорідно поляризованому діелектрику відсутній, увесь надлишковий заряд зосереджений на поверхні, що узгоджується з розглянутим вище прикладом паралелепіпеда.

## 5.5. Вектор електричної індукції

Електричне поле всередині речовини створюється не лише вільними, а й зв'язаними (поляризаційними) зарядами. Тому в теоремі



Гаусса для поля  $\mathbf{E}$  (яка, нагадаємо, є універсальним законом і виконується для будь-яких зарядів) слід урахувати обидва типи зарядів — і вільні  $\rho$ , і зв'язані  $\rho'$ :

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi(\rho + \rho').$$

Скориставшись знайденим щойно співвідношенням (5.7), а саме  $\rho' = -\nabla \cdot \mathbf{P}$ , отримуємо:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho - 4\pi\nabla \cdot \mathbf{P} \implies \nabla \cdot (\mathbf{E} + 4\pi\mathbf{P}) = 4\pi\rho.$$

Вираз у дужках зручно позначити окремим символом і назвати **вектором електричної індукції**:

$$\mathbf{D} = \mathbf{E} + 4\pi\mathbf{P}. \quad (5.8)$$

Тоді теорема Гаусса для електричного поля **в речовині** набуває вигляду

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = 4\pi\rho, \quad (5.9)$$

а в інтегральній формі — відповідно

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi \int_V \rho dV. \quad (5.10)$$

**!** У формулювання теорему Гаусса для поля в речовині входять **тільки вільні заряди**  $\rho$ . Внесок зв'язаних (поляризаційних) зарядів уже враховано — він «захований» усередині означення вектора індукції  $\mathbf{D}$ . Саме тому вектор  $\mathbf{D}$  є надзвичайно зручним інструментом: для обчислення його потоку крізь довільну поверхню достатньо знати лише розподіл **вільних** зарядів, які, на відміну від зв'язаних, як правило, відомі заздалегідь (наприклад, задані зарядом на обкладинках конденсатора).

Підкреслимо: на відміну від  $\mathbf{E}$ , вектор  $\mathbf{D}$  **не** є потенціальним силовим полем у звичайному розумінні — він не діє безпосередньо на пробний заряд. Це допоміжна, суто розрахункова величина, яка водночас має ясний фізичний зміст: вона «відстежує» тільки ті заряди, якими ми керуємо ззовні (вільні), незалежно від того, який діелектрик їх оточує.

**Діелектрична проникність.** Для лінійних діелектриків, у яких справедливе співвідношення (5.4), вектор індукції теж виявляється пропорційним  $\mathbf{E}$ :

$$\mathbf{D} = \mathbf{E} + 4\pi\mathbf{P} = \mathbf{E} + 4\pi\chi\mathbf{E} = (1 + 4\pi\chi)\mathbf{E}.$$

Позначаючи

$$\varepsilon = 1 + 4\pi\chi, \quad (5.11)$$

отримуємо просте й дуже часто використовуване співвідношення

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}. \quad (5.12)$$

Величину  $\varepsilon$  називають *діелектричною проникністю середовища*. Оскільки для звичайних (не сегнетоелектричних) речовин у постійних полях завжди  $\chi > 0$ , то й  $\varepsilon > 1$ : діелектрична проникність будь-якого «нормального» діелектрика перевищує одиницю. Для вакууму, в якому поляризація відсутня ( $\chi = 0$ ), маємо  $\varepsilon = 1$ , і вектори  $\mathbf{D}$  та  $\mathbf{E}$  збігаються.

Для орієнтації наведемо порядки величин  $\varepsilon$  для кількох типових речовин (постійне поле, кімнатна температура):

| Речовина                           | $\varepsilon$   |
|------------------------------------|-----------------|
| Повітря (сухе)                     | 1,0006          |
| Вода                               | 81              |
| Скло                               | 5–7             |
| Титанат барію ( $\text{BaTiO}_3$ ) | $10^3$ – $10^4$ |

Бачимо, що для газів  $\varepsilon$  дуже близька до одиниці (молекули далеко одна від одної), для рідин і твердих тіл — суттєво більша, а для сегнетоелектриків (розділ III) сягає аномально великих значень.

*Приклад.* Розглянемо точковий заряд  $Q$ , вміщений у нескінченний однорідний діелектрик з проникністю  $\varepsilon$  (рис. 5.7). Через сферичну симетрію задачі, за теоремою Гаусса для вектора  $\mathbf{D}$ , як і у випадку поля у вакуумі,

$$\mathbf{D} = \frac{Q \mathbf{r}}{r^2 r},$$


а звідси, користуючись (5.12), знаходимо напруженість поля безпосередньо в діелектрику:

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{D}}{\varepsilon} = \frac{Q \mathbf{r}}{\varepsilon r^2 r}.$$

Оскільки  $\varepsilon > 1$ , поле точкового заряду в діелектрику всюди *слабкіше*, ніж таке саме поле у вакуумі. Наприклад, у воді ( $\varepsilon \approx 81$ ) поле на тій самій відстані від заряду слабкіше у 81 раз, а у склі ( $\varepsilon \approx 5$ ) — у 5 разів. Це прямий кількісний прояв уже відомого нам якісного результату: *поляризаційні заряди, що виникають навколо заряду  $Q$ , послаблюють його поле.*



Рис. 5.7. Точковий заряд у нескінченному однорідному діелектрику



### 5.6. Граничні умови в присутності діелектриків

Як і у випадку поля у вакуумі (п. 2.8), на межі розділу двох середовищ (двох діелектриків, або діелектрика й вакууму) поле може змінюватись стрибком. Знайдемо, як пов'язані значення полів по обидва боки межі.

**Перша гранична умова (для нормальної складової  $\mathbf{D}$ ).** Застосуємо теорему Гаусса для вектора  $\mathbf{D}$  до нескінченно малого циліндра, що охоплює невелику ділянку межі розділу середовищ 1 та 2, так само, як ми робили це для поля  $\mathbf{E}$  на поверхні провідника (рис. 5.8). Нехай  $\sigma$  — поверхнева густина *вільного* заряду на межі розділу (якщо він там є). Враховуючи, що  $d\mathbf{S}_1 = -d\mathbf{S}_2 = \mathbf{n} dS$ , де  $\mathbf{n}$  — нормаль, спрямована з середовища 1 у середовище 2, маємо




Рис. 5.8. Циліндр Гаусса на межі розділу двох середовищ для виведення граничної умови на нормальну складову  $\mathbf{D}$

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi\sigma dS \quad \Rightarrow \quad \mathbf{D}_2 \cdot d\mathbf{S}_2 + \mathbf{D}_1 \cdot d\mathbf{S}_1 \equiv (D_{2n} - D_{1n}) dS = 4\pi\sigma dS,$$

звідки

$$\boxed{D_{2n} - D_{1n} = 4\pi\sigma.} \quad (5.13)$$

Нормальна складова вектора  $\mathbf{D}$  зазнає стрибка при переході через границю розділу середовищ **лише за наявності на ній вільних зарядів**. Якщо вільних зарядів на межі розділу немає ( $\sigma = 0$ ), то  $D_{1n} = D_{2n}$ , і стрибка немає — на відміну від нормальної складової  $\mathbf{E}$ , яка, узагалі кажучи, все одно змінюється стрибком через наявність зв'язаних поверхневих зарядів!

**Друга гранична умова (для тангенціальної складової  $\mathbf{E}$ ).** Ця умова не пов'язана з наявністю діелектрика і виводиться так само, як і раніше (п. 2.8), із теореми про циркуляцію вектора  $\mathbf{E}$  уздовж нескінченно малого прямокутного контуру  $L$ , що проходить по обидва боки межі розділу (рис. 5.9); ця теорема залишається справедливою в будь-якому середовищі — адже електростатичне поле завжди потенціальне, незалежно від того, вакуум це чи діелектрик:




Рис. 5.9. Контур циркуляції на межі розділу двох середовищ для виведення граничної умови на тангенціальну складову  $\mathbf{E}$

$$E_{1\tau} = E_{2\tau}. \quad (5.14)$$

Тангенціальна складова  $\mathbf{E}$  однакова по обидва боки межі розділу і не зазнає стрибка.

**5.1.** Куля має однорідну поляризацію  $\mathbf{P}$ . Знайти напруженість електричного поля  $\mathbf{E}$ , створеного поляризаційними зарядами кулі у довільній точці всередині неї.

**5.2.** У діелектричному середовищі з діелектричною проникністю  $\epsilon$  існує однорідне поле з напруженістю  $\mathbf{E}$ . Всередині середовища знаходиться сферична порожнина. Знайти в центрі сфери напруженість  $\mathbf{E}'$  поля, створеного поляризаційними зарядами, індукованими на поверхні сфери, вважаючи, що вектор поляри-

**?** зації  $\mathbf{P}$  всюди (за винятком порожнини) має постійне значення.

**Заломлення силових ліній на границі діелектрика.** Розглянемо межу розділу двох однорідних лінійних діелектриків із проникностями  $\epsilon_1$  та  $\epsilon_2$ , на якій вільні заряди відсутні. Нехай силова лінія поля  $\mathbf{E}_1$  (а отже, і  $\mathbf{D}_1$ ) у середовищі 1 утворює кут  $\alpha_1$  з нормаллю до межі, а в середовищі 2 — кут  $\alpha_2$  (рис. 9.7). Граничні умови (5.13) (без вільних зарядів) та (5.14) дають:




Рис. 5.10. Заломлення силових ліній  $\mathbf{E}$  і  $\mathbf{D}$  на межі розділу двох діелектриків

$$\begin{cases} E_{1\tau} = E_{2\tau} & \implies E_1 \sin \alpha_1 = E_2 \sin \alpha_2, \\ D_{1n} = D_{2n} & \implies \epsilon_1 E_1 \cos \alpha_1 = \epsilon_2 E_2 \cos \alpha_2. \end{cases}$$

Поділивши перше рівняння на друге, отримуємо **закон заломлення силових ліній**:

$$\boxed{\frac{\operatorname{tg} \alpha_2}{\operatorname{tg} \alpha_1} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}} \quad (5.15)$$

**!** Лінії векторів  $\mathbf{E}$  і  $\mathbf{D}$  заломлюються на межі двох діелектриків за однаковим законом (5.15). У середовищі з **більшим** значенням діелектричної проникності лінії поля утворюють **більший** кут із нормаллю до межі розділу — тобто «притискаються» до поверхні. Це явище цілком аналогічне заломленню світлового променя на межі двох оптичних середовищ.

## 5.7. Мікроскопічна теорія діелектричної проникності

Ми ввели діелектричну проникність  $\epsilon$  як **феноменологічну** величину: ми знаємо, як її виміряти (через ємність конденсатора), і як

нею користуватись у розрахунках, вияснимо, природу її виникнення.

**Механізми поляризованості молекули.** У зовнішньому полі  $E$  молекула набуває наведеного дипольного моменту  $p = \alpha E$  (формула (5.2)). Але *звідки* береться цей момент — питання не одне, а фізично різне залежно від будови молекули:

- $\alpha_e$  — *електронна*: поле зміщує легку електронну хмару відносно ядра. Є *в усіх* атомах і молекулах без винятку, встигає за полем аж до оптичних частот ( $\sim 10^{15}$  Гц);
- $\alpha_i$  — *йонна*: у йонних кристалах поле зміщує одні йони відносно інших (маса набагато більша за електронну) — «вимикається» вже в ГЧ-діапазоні;
- $\alpha_{op}$  — *орієнтаційна*: якщо молекула *вже має* власний дипольний момент  $p_0$  (полярна молекула), поле не наводить, а *розвертає* його. Найповільніший і найчутливіший до  $T$  механізм — «вимикається» вже в НВЧ-діапазоні.

Повна статична поляризованість — сума всіх діючих на цій частоті внесків,  $\alpha = \alpha_e + \alpha_i + \alpha_{op}$ .

**Орієнтаційна поляризація полярних діелектриків.** Полярна молекула ( $p_0 \neq 0$ ) в полі  $E$  має потенціальну енергію

$$U(\theta) = -\mathbf{p}_0 \cdot \mathbf{E} = -p_0 E \cos \theta$$

(п. 3.5), де  $\theta$  — кут між диполем і полем; енергія мінімальна ( $U = -p_0 E$ ) при орієнтації вздовж поля, максимальна ( $U = +p_0 E$ ) — проти поля. За відсутності поля тепловий рух орієнтує диполі цілком хаотично; у полі ж число молекул, орієнтованих в одиничний тілесний кут навколо напрямку  $\theta$ , підкоряється *розподілу Больцмана*:

$$n(\theta) = n_0 e^{-U/kT} = n_0 e^{+p_0 E \cos \theta / kT}. \quad (5.16)$$

Це й означає порушення хаосу: молекул, орієнтованих вздовж поля ( $\cos \theta = 1$ , менша енергія), *експоненційно більше*, ніж орієнтованих проти поля ( $\cos \theta = -1$ ).

У практично важливому випадку — не надто сильне поле й не надто низька температура,  $p_0 E \ll kT$  — показник експоненти малий, тож розподіл (5.16) можна розкласти в ряд і обмежитись лінійним членом:

$$n(\theta) \approx n_0 \left( 1 + \frac{p_0 E \cos \theta}{kT} \right). \quad (5.17)$$

Фізично: за кімнатної температури  $kT$  на багато порядків перевищує енергію орієнтації  $p_0 E$  навіть у сильних лабораторних полях, тому переважна орієнтація — *слабка* поправка до майже хаотичного розподілу, а не повне вишикування диполів вздовж поля.

Поляризація  $P$  — це дипольний момент одиниці об'єму. У напрямку, перпендикулярному полю, внески різних диполів у середньому компенсуються (за симетрією  $\theta \rightarrow \pi - \theta$ ); вздовж поля — ні. Тому  $P$  напрямлена вздовж поля і дорівнює добутку концентрації молекул  $n$  на середню проекцію дипольного моменту:

$$P = n p_0 \overline{\cos \theta} = n p_0 \cdot \frac{\int_0^\pi \cos \theta n(\theta) 2\pi \sin \theta d\theta}{\int_0^\pi n(\theta) 2\pi \sin \theta d\theta}.$$

Підставляючи сюди лінеаризований розподіл (5.17) і виконуючи інтегрування за кутом (у знаменнику лишається  $n_0$ , у чисельнику — лише доданок з  $\cos \theta$ , оскільки  $\int \cos \theta d\Omega = 0$ , а  $\int \cos^2 \theta d\Omega = 4\pi/3$ ), одержуємо

$$P = \frac{n p_0^2}{3kT} E. \quad (5.18)$$

Це і є **закон Ланжевена–Дебая**: поляризація речовини лінійна за полем, а коефіцієнт пропорційності явно виражений через мікроскопічні характеристики молекули ( $p_0$ ) і речовини ( $n$ ,  $T$ ).

Оскільки за означенням  $P = \chi E$ , порівняння з (5.18) одразу дає поляризованість речовини (а разом і орієнтаційну поляризованість **однієї** молекули,  $\chi = n\alpha_{\text{ор}}$ ):

$$\chi = \frac{n p_0^2}{3kT} \quad \Rightarrow \quad \alpha_{\text{ор}} = \frac{p_0^2}{3kT}.$$

Підставляючи  $\chi$  у означення проникності  $\varepsilon = 1 + 4\pi\chi$ , знаходимо остаточний макроскопічний результат:

$$\varepsilon = 1 + \frac{4\pi n p_0^2}{3kT}. \quad (5.19)$$

**!**  $\alpha_{\text{ор}} \sim 1/T$  — **закон Кюрі**: чим вища температура, тим інтенсивніший тепловий рух, який руйнує впорядкування диполів. Якщо  $\varepsilon$  речовини помітно спадає з ростом  $T$  — пряма ознака, що діелектрик полярний (електронна й йонна поляризованість від  $T$  практично не залежать, п. 5.7).

**Неполярні діелектрики. Формула Клаузіуса–Моссотті.** Для розріджених середовищ справджується просте співвідношення  $\chi = n\alpha$ : кожна молекула відчуває лише зовнішнє (середнє) поле  $E$ , бо наведений момент окремої молекули за означенням  $\alpha$  (формула (5.2))

визначається саме тим полем, яке *реально діє* на неї,  $\mathbf{p} = \alpha \mathbf{E}_{\text{ЛОК}}$ , а не середнім полем  $\mathbf{E}$  у речовині. У розрідженому газі відстані між молекулами великі, тож поле, яке створюють на місці обраної молекули всі *інші*, вже поляризовані нею молекули, — нехтовно мале порівняно із зовнішнім:  $\mathbf{E}_{\text{ЛОК}} \approx \mathbf{E}$ . Тому поляризація речовини (дипольний момент одиниці об'єму з концентрацією  $n$ ) — це просто

$$\mathbf{P} = n\mathbf{p} = n\alpha \mathbf{E}_{\text{ЛОК}} \approx n\alpha \mathbf{E},$$

звідки, порівнюючи з означенням  $\mathbf{P} = \chi \mathbf{E}$ , і виходить  $\chi \approx n\alpha$ .

У густому ж середовищі кожна молекула занурена в поле *вже поляризованих* сусідів, тож реальне (локальне) поле  $\mathbf{E}_{\text{ЛОК}}$ , що на неї діє, — не  $\mathbf{E}$ , а деяка відмінна від нього величина, яку й належить знайти.

Оточимо обрану молекулу уявною сферою Лоренца (яка мала порівняно з тілом, однак, велика порівняно з міжмолекулярними відстанями). Поле, що діє на молекулу це сума трьох внесків (рис. 5.11): середнє поле  $\mathbf{E}$ ; мінус поле кулі-вирізу,  $+\frac{4\pi}{3}\mathbf{P}$  (див. задачу 5.2); і поле дискретних сусідів усередині сфери. Для кубічних кристалів, газів і слабополярних рідин останній внесок за симетрією дорівнює нулю, звідки

$$\mathbf{E}_{\text{ЛОК}} = \mathbf{E} + \frac{4\pi}{3}\mathbf{P}. \quad (5.20)$$

**!** Наближення: працює для кубічних кристалів і більшості неполярних/слабополярних речовин. Для сильно полярних рідин з водневими зв'язками (вода) — потребує уточнення (теорія Онзагера).




Рис. 5.11. Сферична порожнина Лоренца в поляризованому діелектрику

Маючи локальне поле (5.20), запишемо наведений момент молекули саме через нього:  $\mathbf{p} = \alpha \mathbf{E}_{\text{ЛОК}}$ . Тоді для поляризації (дипольного моменту одиниці об'єму з концентрацією молекул  $n$ ) маємо

$$\mathbf{P} = n\mathbf{p} = n\alpha \mathbf{E}_{\text{ЛОК}} = n\alpha \left( \mathbf{E} + \frac{4\pi}{3}\mathbf{P} \right).$$



Це — рівняння відносно самої  $\mathbf{P}$ : вона входить і в ліву, і в праву частину, бо локальне поле саме поляризацією середовища й визначається (задача самоузгоджена — поляризація створює поле, яке, своєю чергою, впливає на поляризацію). Розкриваючи дужки та групуючи доданки з  $\mathbf{P}$ :

$$\mathbf{P} \left( 1 - \frac{4\pi n\alpha}{3} \right) = n\alpha \mathbf{E} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{P} = \frac{n\alpha}{1 - \frac{4\pi n\alpha}{3}} \mathbf{E}.$$

Порівнюючи це з означенням поляризованості речовини  $\mathbf{P} = \chi \mathbf{E}$ , знаходимо мікроскопічний вираз для  $\chi$ , що вже враховує локальне поле:

$$\chi = \frac{n\alpha}{1 - \frac{4\pi n\alpha}{3}}. \quad (5.21)$$

Знайдемо діелектричну проникність  $\varepsilon = 1 + 4\pi\chi$ . Зручно скористатись тим, що  $\varepsilon - 1 = 4\pi\chi$  напряду, а отже  $\varepsilon + 2 = (\varepsilon - 1) + 3 = 4\pi\chi + 3$ . Запишемо результат у вигляді:

$$\frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon + 2} = \frac{4\pi}{3} n\alpha. \quad (5.22)$$

Цей вираз називається *формулою Клаузіуса-Моссотті*. Її головна цінність — вона *напрямку* зв'язує макроскопічно вимірювану величину ( $\varepsilon$ ) з мікроскопічною молекулярною характеристикою ( $\alpha$ ) і концентрацією  $n$ , причому враховує (на відміну від наївної  $\chi = n\alpha$ ) ефекти взаємної поляризації сусідніх молекул. Використовують її в обидва боки: за відомим  $\alpha$  обчислюють  $\varepsilon$ , або, навпаки, за виміряним  $\varepsilon$  й відомою концентрацією  $n$  знаходять  $\alpha$  — один з небагатьох прямих макроскопічних методів вимірювання мікроскопічної характеристики речовини.

Для розрідженого газу ( $\frac{4\pi}{3}n\alpha \ll 1$ ) знаменник у (5.21) можна замінити одиницею, і формула зводиться до  $\chi \approx n\alpha$ , з якого ми й почали; поправка на локальне поле стає суттєвою вже в густій рідині чи твердому тілі.


**Оцінка.**  $\alpha \sim 10^{-24} \text{ см}^3$  (атомний об'єм). Газ ( $n \sim 2,7 \times 10^{19} \text{ см}^{-3}$ ): поправка  $\sim 10^{-4}$  — нехтовна. Рідина ( $n \sim 3 \times 10^{22} \text{ см}^{-3}$ ): поправка  $\sim 10\%$  — нехтувати не можна.

## 5.8. Типи діелектриків та їх застосування


**Електрети.** *Електрети* — це діелектрики, здатні тривалий час зберігати поляризацію *після зняття* зовнішнього поля, яке цю поляризацію створило. Електрет часто називають «*електричним аналогом*



*постійного магніту*»: подібно до того, як постійний магніт створює магнітне поле без зовнішнього джерела струму, заряджений електрет створює електричне поле  $\mathbf{E}$  і поле індукції  $\mathbf{D}$  поза своєю поверхнею навіть за відсутності будь-якого зовнішнього поля (рис. 5.12).



(а) Поле вектора електричної індукції  $\mathbf{D}$



(б) Поле вектора напруженості електричного поля  $\mathbf{E}$

Рис. 5.12. Поля зарядженого електрета

В ідеальному електреті вільних зарядів немає **взагалі**, тож  $\rho_{\text{вільні}} \equiv 0$  і рівняння  $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_{\text{вільні}}$  перетворюється на тотожність  $\nabla \cdot \mathbf{D} \equiv 0$  **всюди в просторі**. Це **не** означає, що джерелом поля  $\mathbf{D}$  є вільні заряди — таких зарядів у електреті просто немає! Це означає лише, що  $\mathbf{D}$  не має джерел у сенсі дивергенції — точно так само, як завжди  $\nabla \cdot \mathbf{B} \equiv 0$ , хоча ніхто не стверджує, ніби через це поля  $\mathbf{B}$  не існує. Фізичною причиною самого поля  $\mathbf{D}$  (як і  $\mathbf{E}$ ) у просторі є **зв'язані** заряди електрета; просто конкретна комбінація  $\mathbf{D} = \mathbf{E} + 4\pi\mathbf{P}$  виявляється тотожно безджерельною за дивергенцією.


Один з поширених способів виготовлення електретів полягає в тому, що діелектрик нагрівають і одночасно поміщають у сильне електричне поле, так щоб полярні молекули встигли переорієнтуватись і вишикуватись уздовж поля. Якщо потім діелектрик охолодити (не знімаючи поля), теплова рухливість молекул різко падає, повернення диполів у хаотичний стан ускладнюється, і після зняття зовнішнього поля поляризація зберігається протягом місяців, років, а іноді й десятиліть. Такий стан називають «**замороженою** поляризацією».

Кварц та деякі інші форми діоксиду кремнію є природними електретами. У сучасній техніці більшість електретів виготовляють із синтетичних полімерів — фторопластів, поліпропілену, поліетилентерефталату (ПЕТ) тощо. Електрети широко застосовуються в електретних мікрофонах, дозиметрах, датчиках тиску та інших пристроях, де потрібне джерело сталого електричного поля без витрат енергії на

його підтримку.

**Сегнетоелектрики.** *Сегнетоелектрик* — це кристалічний діелектрик, який має *спонтанну поляризацію всередині окремих доменів*, що виникає *без* будь-якого зовнішнього електричного поля. *Домен* — це локальна область усередині сегнетоелектрика (типового розміру від кількох до сотень мікрометрів), у межах якої дипольні моменти всіх елементарних комірок кристала мимовільно вишикувані в одному напрямку, тобто поляризація в домені стала (рис. 9.10). Однак у різних доменах напрямки поляризації, як правило, різні, тому сумарна поляризація незбудженого зразка в цілому близька до нуля.

Рис. 5.13. Доменна структура сегнетоелектрика



Під впливом зовнішнього поля межі доменів (доменні стінки) зміщуються, а самі домени переорієнтуються так, щоб їхня поляризація узгоджувалась із напрямком зовнішнього поля; домени, поляризація яких збігається з полем, ростуть за рахунок сусідніх. У результаті сумарна поляризація зразка зростає значно швидше й до значно більших значень, ніж у звичайних лінійних діелектриках.

Ця перебудова доменної структури має важливу особливість: вона *неоднозначна* і зберігає «пам'ять» про попередню історію зразка. Залежність поляризації  $P$  від поля  $E$  при циклічній зміні останнього утворює характерну петлю, яку називають *петлею гістерезису* (рис. 9.11):




Рис. 5.14. Петля гістерезису сегнетоелектрика:  $P_r$  — залишкова поляризація,  $E_c$  — коерцитивна сила

1. за досить сильного поля  $E$  поляризація виходить на насичення — усі домени вже переорієнтовані, і подальше зростання  $P$  з полем відбувається практично лінійно, як у звичайного діелектрика;
  2. якщо тепер зменшувати поле до нуля, поляризація **не** повертається в нуль, а залишається на певному рівні  $P_r$ , який називають **залишковою (остаточною) поляризацією**;
  3. щоб звести поляризацію до нуля, потрібно прикласти поле протилежного знака —  $-E_c$ ; величину  $E_c$  називають **коерцитивною силою**;
  4. при подальшому зростанні поля протилежного знака поляризація знову виходить на насичення у протилежний бік, а при поверненні поля до нуля залишається на рівні  $-P_r$ , — і цикл замикається.
- Ці властивості спостерігаються лише в певному діапазоні температур, нижчих за характерну для кожного сегнетоелектрика **температуру Кюрі**: вище цієї температури тепловий рух руйнує спонтанну доменну структуру, і речовина переходить у звичайний (параелектричний) стан.

Найвідоміші сегнетоелектрики — титанат барію  $\text{BaTiO}_3$  і сегнетова сіль  $\text{KNaC}_4\text{H}_4\text{O}_6 \cdot 4 \text{H}_2\text{O}$  (саме на честь останньої й названо весь цей клас речовин). Завдяки аномально великим значенням діелектричної проникності  $\epsilon$  (яка для сегнетоелектриків може сягати  $\sim 10^3\text{--}10^4$ ) сегнетоелектрики застосовують у мініатюрних конденсаторах великої ємності та варикондах (нелінійних конденсаторах зі змінною ємністю), а завдяки сильному зв'язку між поляризацією й механічною деформацією — у широкому спектрі електромеханічних і механоелектричних перетворювачів: датчиках мікропереміщень, гідрофонах, акселерометрах, стабілізаторах частоти тощо.

**Інші типи діелектриків.** Окрім електретів і сегнетоелектриків, до **активних** діелектриків — тобто таких, чиї властивості (спонтанна поляризація, гістерезис, зв'язок поляризації з механічною дією чи температурою) самі по собі є функціональними — відносять ще кілька класів речовин. Розглянемо їх коротко.

**П'єзоелектрики** — кристали без центра симетрії, в яких деформація й поляризація пов'язані лінійно (прямий і зворотний ефекти); приклад — кварц; застосування — резонатори, п'єзодатчики, ультразвукові перетворювачі. **Піроелектрики** — кристали зі спонтанною поляризацією, що змінюється з температурою (звідси заряд на поверхні); усі піроелектрики — п'єзоелектрики (не навпаки); застосовуються в ІЧ-детекторах і тепловізорах.

**Антисегнетоелектрики** (напр.,  $\text{PbZrO}_3$ ) мають антипаралельну поляризацію сусідніх комірок (сумарно — нуль), але полем стрибком переводяться у сегнетоелектричний стан без залишку — застосовую-

ться в імпульсних накопичувачах енергії.

**Рідкі кристали** — органічні речовини зі стрижнеподібними молекулами, що утворюють мезоморфну фазу: плинні, як рідина, орієнтаційно впорядковані, як кристал; анізотропна поляризовність ( $\chi_{\parallel} \neq \chi_{\perp}$ ) дозволяє полю переорієнтовувати молекули — на цьому ґрунтується робота LCD-дисплеїв.

Натомість у переважній більшості технічних застосувань діелектрик відіграє **пасивну** роль ізолятора або середовища конденсатора, і його властивості цінують не за нелінійністю чи керованістю, а за високою електричною міцністю та малими втратами. До поширених пасивних діелектриків належать: тверді — слюда, кераміка, фторопласт, поліпропілен; рідкі — трансформаторна олія; газоподібні — елегаз SF<sub>6</sub>.

### ? Контрольні питання

- 1 Чим діелектрик принципово відрізняється від провідника з погляду наявних у ньому зарядів? Дайте означення вільних та зв'язаних (поляризаційних) зарядів.
- 2 Чому мікрополе  $E_{\text{micro}}$  у речовині неможливо виміряти макроскопічними приладами? Дайте означення макроскопічного (усередненого) поля через фізично нескінченно малий об'єм  $\Delta V$ .
- 3 Що таке власний дипольний момент молекули і чому не всі молекули його мають? Поясніть на прикладі H<sub>2</sub>O (полярна) і CO<sub>2</sub> (неполярна), чому симетрія молекули визначає наявність дипольного моменту.
- 4 Що таке наведений (індукований) дипольний момент неполярної молекули? Запишіть формулу  $\mathbf{p} = \alpha \mathbf{E}$  і поясніть, чому саме зміщення електронної хмари, а не ядра, дає основний внесок у цей механізм.
- 5 Чим орієнтаційна поляризація полярних діелектриків відрізняється від електронної поляризації неполярних? Чому тепловий рух заважає повній орієнтації диполів уздовж поля?
- 6 Чому власне поле зв'язаних зарядів  $\mathbf{E}'$  у поляризованому діелектрику завжди спрямоване назустріч зовнішньому полю, послаблюючи сумарне поле всередині речовини?
- 7 Що таке електрострикція? Чому вона майже не застосовується як самостійне явище в техніці?
- 8 Дайте означення вектора поляризації  $\mathbf{P}$  як дипольного моменту одиниці об'єму. Що означає лінійне співвідношення  $\mathbf{P} = \chi \mathbf{E}$  і які діелектрики називають лінійними?
- 9 Які діелектрики є нелінійними? Наведіть приклади (кристали без сферичної симетрії, сильні поля, сегнетоелектрики) і поясніть, чому

для них проста формула  $\mathbf{P} = \chi \mathbf{E}$  не працює.

- 10 Виведіть формулу  $P_n = \sigma'$  для однорідно поляризованого діелектрика, розглядаючи косокутний паралелепіпед, вирізаний уздовж вектора поляризації.
- 11 Виведіть теорему Гаусса для вектора поляризації в інтегральній  $\oint P_n dS = - \int \rho' dV$  та диференціальній  $\nabla \cdot \mathbf{P} = -\rho'$  формах. Чому в однорідно поляризованому діелектрику об'ємний зв'язаний заряд відсутній?
- 12 Виведіть означення вектора електричної індукції  $\mathbf{D} = \mathbf{E} + 4\pi \mathbf{P}$  з теореми Гаусса для  $\mathbf{E}$ , що враховує і вільні, і зв'язані заряди. Запишіть теорему Гаусса для  $\mathbf{D}$  в інтегральній та диференціальній формах.
- 13 Чому вектор  $\mathbf{D}$  не є потенціальним силовим полем у звичайному сенсі і не діє безпосередньо на пробний заряд? У чому практична зручність цієї допоміжної величини?
- 14 Виведіть співвідношення  $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$  та  $\epsilon = 1 + 4\pi \chi$  для лінійного діелектрика. Чому  $\epsilon > 1$  для звичайних діелектриків і чому  $\epsilon = 1$  у вакуумі?
- 15 Розв'яжіть задачу про точковий заряд  $Q$  у нескінченному однорідному діелектрику: чому поле в діелектрику слабкіше, ніж у вакуумі, рівно в  $\epsilon$  разів?
- 16 Виведіть першу граничну умову  $D_{2n} - D_{1n} = 4\pi \sigma$  для нормальної складової  $\mathbf{D}$  на межі розділу середовищ. Чому ця складова не зазнає стрибка за відсутності вільних зарядів на межі, на відміну від  $E_n$ ?
- 17 Виведіть другу граничну умову  $E_{1\tau} = E_{2\tau}$  для тангенціальної складової  $\mathbf{E}$ . Чому ця умова не пов'язана з наявністю діелектрика?
- 18 Виведіть закон заломлення силових ліній  $\tan \alpha_2 / \tan \alpha_1 = \epsilon_2 / \epsilon_1$  на межі двох діелектриків. Чому лінії поля притискаються до поверхні середовища з більшим  $\epsilon$ ?
- 19 Які три мікроскопічні механізми поляризованості молекули існують (електронна, йонна, орієнтаційна)? Чим вони відрізняються за швидкістю та залежністю від частоти й температури?
- 20 Виведіть закон Ланжевена–Дебая  $P = n p_0^2 E / (3kT)$  для орієнтаційної поляризації полярного діелектрика, використовуючи розподіл Больцмана для кутів орієнтації диполів. За якої умови справедливе лінійне наближення  $p_0 E \ll kT$ ?
- 21 Виведіть формулу Кюрі  $\epsilon = 1 + 4\pi n p_0^2 / (3kT)$  і поясніть, чому спадання  $\epsilon$  з ростом температури є ознакою полярного діелектрика.
- 22 Що таке локальне поле  $\mathbf{E}_{\text{лок}}$  і чим воно відрізняється від середнього поля  $\mathbf{E}$  у густому середовищі? Виведіть формулу Лоренца  $\mathbf{E}_{\text{лок}} =$

$E + 4\pi P/3$  для сфери Лоренца.

- 23 Виведіть формулу Клаузіуса–Моссотті  $(\epsilon - 1)/(\epsilon + 2) = 4\pi n\alpha/3$ . У чому її головна цінність порівняно з наївним співвідношенням  $\chi = n\alpha$ ? При якій умові вона зводиться до останнього?
- 24 Що таке електрет і чому в ньому  $\nabla \cdot \mathbf{D} \equiv 0$  всюди, попри те що поле  $\mathbf{D}$  поза його поверхнею не дорівнює нулю? Як виготовляють електрети і де вони застосовуються?
- 25 Що таке сегнетоелектрик і доменна структура? Опишіть петлю гістерезису: що таке залишкова поляризація  $P_r$  та коерцитивна сила  $E_c$ ? Що відбувається при температурі Кюрі?
- 26 Що таке п'єзоелектрики та піроелектрики? Чим відрізняються прямий і зворотний п'єзоефекти, і чому всі піроелектрики є п'єзоелектриками, а не навпаки?
- 27 Що таке антисегнетоелектрики та рідкі кристали? На якому фізичному принципі ґрунтується робота LCD-дисплеїв?



# 6

## Енергія електричного поля

Енергія електричного поля — це не властивість зарядів, а властивість простору навколо них: поле не лише переносить взаємодію між зарядами, а й саме є носієм і сховищем енергії.

Переосмислення ідей сучасної фізики

У попередніх розділах ми розібрали, як поводить ся електричне поле у вакуумі, у провідниках і в діелектриках. Ми знаємо, як обчислити поле за заданим розподілом зарядів (теорема Гаусса, принцип суперпозиції), і як поводить ся поле на межі розділу середовищ. Тепер настав час поставити наступне природне запитання: *скільки енергії зберігає електричне поле і як цю енергію використати для обчислення сил*, що діють на заряджені тіла?

Цей розділ складається з трьох частин. Спершу ми введемо *електричну ємність* — величину, яка описує, скільки заряду (а отже, і поля) здатна накопичити система провідників при заданій різниці потенціалів. Далі ми покажемо, що енергія заряджених тіл — це насправді енергія *поля*, розподілена в просторі з густиною  $w = \mathbf{E} \cdot \mathbf{D}/8\pi$ . Нарешті, ми навчимося обчислювати *пондеромоторні сили* — сили, що діють на заряджені провідники й діелектрики в електричному полі, — за допомогою методу віртуальних переміщень.

### 6.1. Електрична ємність

**Ємність відокремленого провідника.** Нехай усамітнений (далекій від інших тіл) провідник несе заряд  $q$ ; тоді, як ми знаємо, весь цей заряд розподіляється по його поверхні, а сам провідник — еквіпотенціальне тіло з деяким потенціалом  $\varphi$ . Якщо заряд збільшити в  $n$  разів, то, за принципом суперпозиції, поле в кожній точці простору також зросте в  $n$  разів, а отже, в  $n$  разів зросте й робота з переміщення пробного заряду з поверхні провідника на нескінченність, тобто



й сам потенціал  $\varphi$ . Це означає, що відношення

$$C = \frac{q}{\varphi} \quad (6.1)$$

не залежить від заряду провідника і визначається лише його формою, розмірами та властивостями середовища, що його оточує. Цю величину називають **електричною ємністю провідника**.

**!** Ємність провідника — суто геометрична характеристика: вона залежить від форми й розмірів тіла, а також від діелектричної проникності середовища, але **не залежить** ні від заряду, ні від матеріалу самого провідника. Означення (6.1) коректне лише для **усамітненого** провідника, тобто коли поблизу немає інших заряджених тіл, здатних істотно змінити його потенціал.

**Коефіцієнти ємності.** Для усамітненого провідника заряд і потенціал пропорційні:  $q = C\varphi$ . Якщо провідників кілька, потенціал кожного залежить від зарядів усіх сусідів (принцип суперпозиції), тому

$$q_i = \sum_j C_{ij} \varphi_j. \quad (6.2)$$

Коефіцієнти  $C_{ij}$  залежать лише від форми, розмірів і взаємного розташування провідників (і від проникності середовища), але не від самих зарядів чи потенціалів.

Діагональні  $C_{ii}$  — **власні ємності**: заряд провідника  $i$  при одиничному власному потенціалі й заземлених сусідах. Недіагональні  $C_{ij}$  ( $i \neq j$ ) — **коефіцієнти взаємного впливу**: заряд, наведений на заземленому провіднику  $i$ , коли сусід  $j$  піднято до одиничного потенціалу.

**Знаки.**  $C_{ii} > 0$ , а  $C_{ij} \leq 0$  при  $i \neq j$ : піднімаючи потенціал одного провідника, ми завжди наводимо на сусідніх заряд **протилежного** знака.

**!** **Симетрія.**  $C_{ij} = C_{ji}$  — наслідок глибшого факту електростатики, теореми взаємності; її доведення виходить за межі цього курсу. Фізично симетрія означає, що байдуже, **який** із двох провідників підняти до потенціалу, а який заземлити, — наведений на сусідові заряд буде той самий. Переконатися в цьому можна на прикладі нижче: там  $C_{12} \approx -C_1 C_2 / b$  виходить **однаковим** незалежно від того, кулю 1 чи кулю 2 обрати «джерелом» потенціалу, — ця незалежність від вибору  $i$  є симетрією  $C_{ij} = C_{ji}$ .

**Оцінка зверху для  $C_{12}$ .** Розглянемо пару провідників з однаковою власною ємністю  $C_{11} = C_{22} \equiv C_0$  (наприклад, дві однакові кулі).

Підніmemo потенціал провідника 1 до одиниці, а провідник 2 заземлимо ( $\varphi_2 = 0$ ). Тоді, згідно з (6.2), заряд першого провідника дорівнює  $q_1 = C_{11} = C_0$ , а на другому наводиться заряд  $q_2 = C_{12}$  (від'ємний, за зойно сформульованим правилом знаків).




Рис. 6.1. Частина силових ліній провідника 1 замикається на заземленому провіднику 2, решта йде на нескінченність

Фізично  $q_2$  — це заряд, «перехоплений» тими силовими лініями поля провідника 1, що замикаються саме на заземленому сусідові (рис. 6.1); решта ліній йде на нескінченність (або на інші тіла). Оскільки сусід не може перехопити більше силових ліній, ніж їх випустив сам провідник 1, наведений заряд не може за модулем перевищити початковий:

$$|C_{12}| \leq C_0. \quad (6.3)$$

Рівність  $C_{12} \rightarrow -C_0$  означає, що всі силові лінії від провідника 1 замикаються на провіднику 2 — жодна не йде на нескінченність, тобто екранування повне. Саме до цієї межі прямує тісно зближена пара провідників — **конденсатор**, з яким ми детальніше познайомимось нижче.

**Два провідники: взаємна ємність.** Найпоширеніший спосіб зарядити провідник — перенести частину заряду з другого: тоді на одному з'являється заряд  $+q$ , на іншому  $-q$ . Для такого — дуже поширеного на практиці — стану зручно ввести окрему характеристику пари замість громіздкої матриці  $C_{ij}$ :

$$C = \frac{q}{\varphi_+ - \varphi_-} \quad (6.4)$$

де  $\varphi_{\pm}$  — потенціали провідників із зарядами  $\pm q$ . Величину (6.4) називають **взаємною ємністю** пари.

Щоб виразити  $C$  через коефіцієнти  $C_{ij}$ , підставимо  $q_1 = +q$ ,  $q_2 = -q$  у систему (6.2) (з урахуванням симетрії  $C_{21} = C_{12}$ ):

$$q = C_{11}\varphi_1 + C_{12}\varphi_2, \quad -q = C_{12}\varphi_1 + C_{22}\varphi_2.$$

Розв'язавши цю лінійну систему відносно  $\varphi_1, \varphi_2$  (звичайним оберненням  $2 \times 2$ -матриці), знаходимо, що різниця потенціалів пропорційна заряду:

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \frac{q(C_{11} + C_{22} + 2C_{12})}{C_{11}C_{22} - C_{12}^2},$$

звідки за означенням (6.4)

$$C = \frac{C_{11}C_{22} - C_{12}^2}{C_{11} + C_{22} + 2C_{12}}. \quad (6.5)$$

Для *симетричної пари*  $C_{11} = C_{22} \equiv C_0$  чисельник розкладається як різниця квадратів,  $C_0^2 - C_{12}^2 = (C_0 - C_{12})(C_0 + C_{12})$ , а знаменник дорівнює  $2(C_0 + C_{12})$ ; після скорочення спільного множника  $(C_0 + C_{12})$ :

$$C = \frac{C_0 - C_{12}}{2}. \quad (6.6)$$

Ця формула добре узгоджується з оцінкою (6.3) і показує, як взаємна ємність зростає в міру екранування: якщо взаємний вплив зникає ( $C_{12} \rightarrow 0$ , провідники далеко один від одного), то  $C \rightarrow C_0/2$  — це просто послідовне з'єднання двох однакових ємностей  $C_0$ ; якщо ж екранування майже повне ( $C_{12} \rightarrow -C_0$ , гранично допустиме за (6.3)), то  $C \rightarrow C_0$  — поле майже все замкнене між обкладками. Саме другий режим реалізується в конденсаторі.

*Приклад: дві далекі кулі.* Дві кулі на відстані  $b$ , значно більшій за їхні розміри (рис. 6.2). Нехай  $C_1, C_2$  — ємності куль поодиноці ( $C_{11} \rightarrow C_1, C_{22} \rightarrow C_2$  при  $b \rightarrow \infty$ ).




Рис. 6.2. Дві далекі одна від одної заряджені кулі

Зарядимо кулі  $\pm q$  і врахуємо вплив сусідньої кулі як точкового заряду на відстані  $b$ :

$$\varphi_+ = \frac{q}{C_1} - \frac{q}{b}, \quad \varphi_- = -\frac{q}{C_2} + \frac{q}{b}.$$

Звідси  $\varphi_+ - \varphi_- = q\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} - \frac{2}{b}\right)$ , тому точний вираз для взаємної ємності

$$C = \frac{C_1C_2}{C_1 + C_2 - \frac{2C_1C_2}{b}}.$$

Оскільки  $b$  набагато перевищує розміри куль (а отже, і  $C_1, C_2$ ), параметр  $\eta = \frac{2C_1C_2}{(C_1 + C_2)b}$  малий,  $\eta \ll 1$  (тут  $\eta$  — допоміжне позначення малого параметра, не діелектрична проникність, якої в цьому прикладі немає). Винісши  $C_1 + C_2$  у знаменнику й скориставшись  $(1 - \eta)^{-1} \approx 1 + \eta$ , отримуємо

$$C \approx \frac{C_1C_2}{C_1 + C_2} \left( 1 + \frac{C_1C_2}{C_1 + C_2} \frac{2}{b} \right). \quad (6.7)$$

У головному наближенні ( $b \rightarrow \infty$ ) взаємна ємність дорівнює ємності послідовного з'єднання; поправка описує слабкий взаємний вплив куль.

Той самий результат впливає й з коефіцієнтів  $C_{ij}$ : якщо провідник 2 заземлити, для утримання  $\varphi_2 = 0$  на ньому має навестись заряд  $q_2 \approx -C_2q_1/b$  (компенсація поля точкового заряду  $q_1$  на відстані  $b$ ), звідки  $C_{12} \approx -C_1C_2/b$  — від'ємний, як і належить за загальним правилом знаків. Підставляючи  $C_{11} \approx C_1$ ,  $C_{22} \approx C_2$ ,  $C_{12} \approx -C_1C_2/b$  у загальну формулу (6.5), маємо

$$C \approx \frac{C_1C_2 - C_1^2C_2^2/b^2}{C_1 + C_2 - 2C_1C_2/b}.$$

У чисельнику поправка — порядку  $1/b^2$ , тому в головному наближенні чисельник  $\approx C_1C_2$ ; знаменник же дає саме ту поправку порядку  $1/b$ , яку ми вже врахували вище. Отже, розклад відтворює (6.7): обидва підходи узгоджені, і саме знак  $C_{12}$  тут принциповий — зворотний знак дав би суперечливу відповідь.

**Конденсатор.** *Конденсатор* — система з двох провідників (*обкла-док*), розташованих так близько (зазвичай через тонкий шар діелектрика), що майже все поле зосереджене у проміжку між ними. Завдяки такому *екрануванню* взаємна ємність конденсатора, на відміну від ємності одинокого провідника чи пари віддалених провідників, практично не залежить від інших тіл поблизу — саме тому вона є зручною й відтворюваною характеристикою. Формула (6.4) лишається тією самою; конденсатор — окремий випадок пари провідників з екранованим полем.

Наскільки повним може бути це екранування, видно з (6.6): коли обкладки зближуються, коефіцієнт взаємного впливу прямує до своєї межі  $C_{12} \rightarrow -C_0$  (оцінка (6.3)), а отже,

$$C \rightarrow C_0,$$

тобто взаємна ємність прямує до власної. У цій границі поле майже все замкнене між обкладками, і  $C$  перестає залежати від того, що відбувається далеко.

**Обкладки з різними зарядами.** Нехай на обкладках плоского конденсатора (площею  $S$  кожна) — не протилежні, а *довільні* заряди  $q_1$  і  $q_2$  (наприклад, конденсатор зарядили окремо двома джерелами, а потім лише з'єднали пластини разом).

Розкладемо їх на *антисиметричну* і *симетричну* частини:

$$q_a = \frac{q_1 - q_2}{2}, \quad q_s = \frac{q_1 + q_2}{2}, \quad q_1 = q_a + q_s, \quad q_2 = -q_a + q_s.$$

\* Заряд  $q_a$  поводить ся як звичайний заряд конденсатора — сідає на *внутрішні* (обернені одна до одної) поверхні обкладок і створює однорідне поле лише в проміжку між ними,  $E_{\text{між}} = 4\pi q_a / S$ . Заряд  $q_s$ , навпаки, розподіляється порівну на *зовнішніх* поверхнях: поле від двох однаково заряджених паралельних площин між ними взаємно компенсується (теорема Гаусса), тому в проміжку  $q_s$  поля не дає, а весь цей заряд виявляється *назовні*, створюючи там поле  $E_{\text{зовні}} = 4\pi q_s / S$  — так само, як біля поверхні звичайного зарядженого провідника. Підставляючи означення  $q_a, q_s$ :

$$E_{\text{між}} = \frac{2\pi(q_1 - q_2)}{S}, \quad E_{\text{зовні}} = \frac{2\pi(q_1 + q_2)}{S}. \quad (6.8)$$

Якщо  $q_1 = -q_2 = q$  (звичайний конденсатор), то  $E_{\text{зовні}} = 0$  — поле повністю екрановане, як і слід з означення конденсатора. Якщо ж, навпаки,  $q_1 = q_2$  (обкладки заряджені однаково), то  $E_{\text{між}} = 0$ , а весь заряд «виходить» назовні — пара обкладок при цьому поводить ся просто як два майже злиті окремі провідники.

**Складний конденсатор.** Описане вище екранування — ідеалізація: реальні обкладки ніколи не ізолювані від решти світу повністю, і частина ліній зміщення завжди йде на треті тіла поблизу (землю, корпус приладу, сусідні провідники). Тоді заряд обкладки залежить не лише від різниці потенціалів між обкладками, а й від потенціалів усіх сусідів — це якраз загальний випадок (6.2), а не окрема нова формула.

**З'єднання конденсаторів.** На практиці конденсатори часто з'єднують у батареї — послідовно або паралельно, — щоб отримати потрібну сумарну ємність.

**Послідовне з'єднання.** Нехай  $n$  конденсаторів з'єднано послідовно (рис. 6.3а). Оскільки обкладки сусідніх конденсаторів, з'єднані між собою провідником, електрично ізолювані від решти кола, повний заряд кожної внутрішньої пари обкладок мусить залишатися нульовим: якщо на крайню ліву обкладку батареї нанести заряд  $+q$ , то шляхом електростатичної індукції той самий за модулем заряд  $q$  з'явиться на *кожному* конденсаторі батареї. Загальна різниця потенціалів




Рис. 6.3. З'єднання конденсаторів: (а) послідовне — заряд на всіх обкладках однаковий, напруги додаються; (б) паралельне — напруга на всіх конденсаторах однакова, заряди додаються

(напруга) на батареї дорівнює сумі напруг на окремих конденсаторах:

$$U = U_1 + U_2 + \dots + U_n = \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2} + \dots + \frac{q}{C_n}.$$

Оскільки ємність батареї за означенням  $C = q/U$ , маємо

$$\boxed{\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}} \quad (6.9)$$

**Паралельне з'єднання.** Нехай тепер  $n$  конденсаторів з'єднано паралельно (рис. 6.3б): усі ліві обкладки з'єднані між собою і мають спільний потенціал, так само як і всі праві. Тому напруга на кожному конденсаторі однакова і дорівнює загальній напрузі батареї  $U$ , а заряди на окремих конденсаторах додаються:

$$q = q_1 + q_2 + \dots + q_n = C_1 U + C_2 U + \dots + C_n U.$$

Звідси

$$\boxed{C = \sum_{i=1}^n C_i} \quad (6.10)$$

Послідовне з'єднання завжди **зменшує** сумарну ємність порівняно з найменшою з ємностей  $C_i$  (аналогія з опорами резисторів у паралельному з'єднанні), тоді як паралельне з'єднання завжди **збільшує** сумарну ємність. Це протилежно до того, як поведуться опори при послідовному й паралельному з'єднанні резисторів, і пов'язано з тим, що ємність — це «здатність накопичувати заряд», а не «перешкода струму».



**Обчислення ємності найпростіших конденсаторів.** Усі задачі на обчислення ємності розв'язуються за *єдиним алгоритмом*:

1. Задати заряд  $q$  на обкладках і знайти розподіл поля  $\mathbf{E}$  між ними (за теоремою Гаусса, з урахуванням діелектрика, якщо він є).
2. Обчислити різницю потенціалів  $\Delta\varphi = \varphi_+ - \varphi_- = \int \mathbf{E} \cdot d\ell$  уздовж силової лінії.
3. За означенням (6.4) знайти  $C = q/\Delta\varphi$ .

Продемонструємо цей алгоритм на кількох типових прикладах. Скрізь вважатимемо, що простір між обкладками заповнений однорідним діелектриком із проникністю  $\varepsilon$  (результати про поле в діелектрику — з розділу 5).

*Ємність усамітненої кулі.* Провідна куля радіусом  $R$ , що несе заряд  $Q$ , створює поза собою поле точкового заряду, а її власний потенціал дорівнює потенціалу на поверхні,  $\varphi = Q/(\varepsilon R)$ . Звідси відразу

$$C = \varepsilon R. \quad (6.11)$$

Цей простий результат корисно пам'ятати як орієнтир: ємність провідного тіла має порядок величини його лінійних розмірів (помножених на  $\varepsilon$ ).

*Плоский конденсатор.* Нехай обкладки — дві паралельні пластини площею  $S$  кожна, розташовані на відстані  $d \ll \sqrt{S}$  одна від одної (щоб знехтувати крайовими ефектами), а простір між ними заповнений діелектриком з проникністю  $\varepsilon$ . Поле між обкладками однорідне,  $E = 4\pi\sigma/\varepsilon = 4\pi q/(\varepsilon S)$ , тому різниця потенціалів  $\Delta\varphi = Ed = 4\pi qd/(\varepsilon S)$ , і

$$C = \frac{\varepsilon S}{4\pi d}. \quad (6.12)$$

*Сферичний конденсатор.* Обкладки — дві концентричні сфери радіусів  $R_1 < R_2$ , простір між якими заповнений діелектриком з проникністю  $\varepsilon$ . За теоремою Гаусса поле між обкладками таке саме, як і поле точкового заряду  $q$  у діелектрику,  $E = q/(\varepsilon r^2)$ . Різниця потенціалів

$$\Delta\varphi = \int_{R_1}^{R_2} E dr = \frac{q}{\varepsilon} \left( \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = \frac{q}{\varepsilon} \frac{R_2 - R_1}{R_1 R_2},$$

звідки

$$C = \frac{\varepsilon R_1 R_2}{R_2 - R_1}. \quad (6.13)$$

Легко переконатись, що при  $R_2 \rightarrow \infty$  (друга обкладка йде на нескінченність) формула (6.13) переходить у формулу (6.11) для усамітненої кулі, як і повинно бути.



**Циліндричний конденсатор.** Обкладки — дві коаксіальні циліндричні поверхні радіусів  $R_1 < R_2$  і довжини  $\ell \gg R_2$  (щоб знехтувати крайовими ефектами), простір між ними заповнений діелектриком з проникністю  $\varepsilon$ . За теоремою Гаусса поле між обкладками  $E = \frac{2q}{\varepsilon \ell r}$  (поле нескінченної зарядженої нитки в діелектрику), тому

$$\Delta\varphi = \int_{R_1}^{R_2} E dr = \frac{2q}{\varepsilon \ell} \ln \frac{R_2}{R_1},$$

звідки

$$C = \frac{\varepsilon \ell}{2 \ln(R_2/R_1)}. \quad (6.14)$$

Зверніть увагу, як **однаково** влаштовані всі чотири формули: чисельник — це добуток  $\varepsilon$  на характерний «геометричний розмір» (площа / відстань, або добуток радіусів / різниця радіусів, або довжина / логарифм відношення), а знаменник — безрозмірний геометричний множник. Запам'ятовувати окремо кожну формулу не потрібно — достатньо вміти вивести її за алгоритмом вище.

**Суперконденсатори** (ультраконденсатори) мають ємність у тисячі фарад — у мільярди разів більшу за ємність Землі ( $\approx 710$  мкФ як усамітненого провідника). Такої ємності досягають завдяки двом факторам:

- надрозвинена поверхня пористих вуглецевих електродів ( $1000\text{--}2600$  м<sup>2</sup>/г);
- подвійний електричний шар — іони електроліту розділені відстанню менше 1 нм.

Але навіть така ємність не робить їх універсальним накопичувачем. Порівняймо питому енергію:

- звичайний конденсатор:  $\sim 0,01\text{--}0,1$  Вт·год/кг;
- суперконденсатор:  $\sim 5\text{--}10$  Вт·год/кг (до 30 у лабораторних зразках);
- літій-іонний акумулятор:  $\sim 100\text{--}250$  Вт·год/кг — енергія запасється в хімічних зв'язках, а не в полі;
- бензин:  $\approx 12\,000$  Вт·год/кг.

Тому суперконденсатори не **витісняють** акумулятори, а доповнюють їх там, де важлива питома **потужність**, а не сумарна запасена енергія: регенеративне гальмування, стабілізація напруги, пікові навантаження.


## 6.2. Енергія електричного поля

**Взаємна енергія системи точкових зарядів.** Щоб зблизити два точкових заряди  $q_1$  і  $q_2$  з нескінченності до відстані  $r_{12}$  один від одного, потрібно виконати проти сил поля роботу  $A = q_1 q_2 / r_{12}$ . Цю роботу і ототожнюють з **взаємною енергією** пари зарядів:  $U_{12} = q_1 q_2 / r_{12}$ . Для системи з  $n$  точкових зарядів (рис. 6.4) сумарна взаємна енергія набирається з енергій усіх можливих пар:

$$U = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{q_i q_j}{r_{ij}}, \quad (6.15)$$

де множник  $1/2$  компенсує подвійний перелік кожної пари (доданок з індексами  $i, j$  і доданок з індексами  $j, i$  описують одну й ту саму пару).

Рис. 6.4. Система трьох точкових зарядів: взаємна енергія набирається із внесків усіх пар



Формулу (6.15) зручно переписати через потенціал. Потенціал поля в точці розташування  $i$ -го заряду, створюваний **усіма іншими** зарядами (крім самого  $i$ -го, поле якого в точці свого ж розташування не визначене),

$$\varphi_i = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{q_j}{r_{ij}},$$

тому

$$W = \frac{1}{2} \sum_i q_i \varphi_i. \quad (6.16)$$

**!** Формула (6.15) описує **лише взаємну** енергію — роботу, потрібну для зближення **вже готових** точкових зарядів з нескінченності. Вона **не враховує** власну енергію кожного точкового заряду окремо (докладніше про це — наприкінці цього розділу). Для системи зарядів, що мають скінченні розміри, формула (6.15) — наближена, і тим точніша, чим менші розміри заряджених тіл порівняно з відстанями між ними.

**Електростатична енергія тіла з неперервним розподілом заряду.**

Для тіл з неперервним розподілом заряду — об'ємною густиною  $\rho(\mathbf{r})$  та (якщо є) поверхневою густиною  $\sigma(\mathbf{r})$  — формулу (6.16) узагальнюють природним чином, замінюючи суму на інтеграл, а  $q_i$  — на елемент заряду  $\rho dV$  або  $\sigma dS$ :

$$W = \frac{1}{2} \int_V \rho(\mathbf{r})\varphi(\mathbf{r}) dV + \frac{1}{2} \int_S \sigma(\mathbf{r})\varphi(\mathbf{r}) dS. \quad (6.17)$$

**Приклад 1.** Нехай куля радіуса  $R$  несе повний заряд  $Q$ , рівномірно розподілений по *поверхні*. Потенціал усюди на поверхні однаковий і дорівнює  $\varphi = Q/R$ , тому

$$W = \frac{1}{2} \int_S \sigma \varphi dS = \frac{1}{2} \sigma \frac{Q}{R} \cdot 4\pi R^2 = \frac{Q^2}{2R}. \quad (6.18)$$

**Приклад 2.** Нехай тепер той самий заряд  $Q$  розподілений рівномірно по *об'єму* кулі. Обчислення (з урахуванням того, що потенціал всередині рівномірно зарядженої кулі залежить від  $r$ ) дає інший результат:

$$W = \frac{3}{5} \frac{Q^2}{R}. \quad (6.19)$$

Той самий сумарний заряд  $Q$  на тілі того самого радіуса  $R$  дає *різну* енергію залежно від того, як саме заряд розподілений у середині тіла (формули (6.18) і (6.19) відрізняються множителем 6/5). Це наводить на природне запитання: чи можна вважати енергію **властивістю самих зарядів**, чи, може, правильніше говорити про енергію, **розподілену в просторі** — там, де існує поле? Відповідь на це запитання ми отримаємо, коли перейдемо до об'ємної густини енергії поля.

**Класичний радіус електрона.** Цікаво застосувати ці оцінки до електрона. Якщо уявити його як кульку радіуса  $r_e$ , заряджену рівномірно по поверхні, то вся його енергія спокою  $m_e c^2$  мала б бути енергією електричного поля:

$$\frac{e^2}{2r_e} = m_e c^2 \quad \Rightarrow \quad r_e = \frac{e^2}{2m_e c^2}.$$


Чисельно це дає  $r_e \approx 1,4 \times 10^{-13}$  см (з точністю до множника порядку одиниці, який залежить від припущення про розподіл заряду — по поверхні чи по об'єму). Цю величину називають **класичним радіусом електрона**.

Але тут і криється пастка: якщо електрон справді має такий скінченний розмір, то **чому** він не розлітається від власного електричного відштовхування? І чому досліди з розсіяння на високих енергіях не бачать у нього ніякого розміру аж до  $\sim 10^{-16}$  см? Відповідь — електрон не є класичною зарядженою кулькою. Класичний радіус — це не «справжній розмір» електрона, а лише характерний масштаб, на якому електрична енергія поля зарядженої частинки стає порівнянною з її енергією спокою. Саме на таких відстанях класична електродинаміка остаточно ламається, і на зміну їй приходить квантова теорія поля.

**Енергія зарядженого конденсатора.** Розглянемо процес зарядки конденсатора як послідовне перенесення малих порцій заряду  $dq$  з однієї обкладки на іншу (рис. 6.5). Коли на обкладках уже є заряд  $q$  (а різниця потенціалів дорівнює  $\Delta\varphi = q/C$ ), перенесення чергової порції  $dq$  вимагає роботи  $dW = \Delta\varphi dq = \frac{q dq}{C}$ . Інтегруючи від нульового заряду до кінцевого значення  $q$ , знаходимо енергію зарядженого конденсатора:

$$W = \frac{q^2}{2C} = \frac{C\Delta\varphi^2}{2}. \quad (6.20)$$

Рис. 6.5. Перенесення заряду  $dq$  під час зарядки конденсатора



**Числовий приклад.** Конденсатор ємністю  $C = 1$  мкФ, заряджений до напруги  $U = 100$  В, зберігає заряд  $q = CU = 10^{-4}$  Кл і енергію  $W = CU^2/2 = 5$  мДж. Для порівняння: щоб розігнати краплю води масою 1 мг до швидкості 1 м/с, потрібна кінетична енергія  $mv^2/2 = 0,5$  мкДж — у **десять тисяч разів менша**. Саме тому конденсатори — попри скромні, здавалося б, розміри — здатні зберігати досить значну енергію і широко використовуються як накопичувачі (спалахи фотоапаратів, імпульсні джерела живлення, дефібрилятори).

**Густина енергії електричного поля.** Застосуємо результат (6.20) до плоского конденсатора. Оскільки поле в ньому однорідне,  $\Delta\varphi = Ed$ ,

а ємність дається формулою (6.12), маємо

$$W = \frac{1}{2} C \Delta \varphi^2 = \frac{1}{2} \frac{\epsilon S}{4\pi d} (Ed)^2 = \frac{\epsilon E^2}{8\pi} V,$$

де  $V = Sd$  — об'єм простору між обкладками, тобто об'єм, що його займає поле. Звідси природно ввести **об'ємну густину енергії поля**

$$w = \frac{\epsilon E^2}{8\pi} = \frac{ED}{8\pi} \quad (6.21)$$

(останню рівність отримано підстановкою  $D = \epsilon E$ ; див. розділ 5).

Формула (6.21) виражає енергію конденсатора **не** через заряди на обкладках, а через характеристики поля  $\mathbf{E}$  і  $\mathbf{D}$  у тій області простору, де це поле існує. Це дає підставу для важливої фізичної інтерпретації: саме **електричне поле** є носієм взаємодії між зарядами і, водночас, носієм енергії — енергія **локалізована** в тих областях простору, де є поле (у плоскому конденсаторі — виключно в проміжку між обкладками), а не «приписана» безпосередньо зарядам.

**Густина енергії електричного поля (строге виведення).** Формулу (6.21) отримано для окремого випадку однорідного поля, локалізованого в проміжку між обкладками плоского конденсатора. Виникає природне запитання: чи має вона більш загальний характер, чи є наслідком саме цієї спрощеної геометрії? Покажемо, що вираз для густини енергії електричного поля залишається справедливим для **довільного** електростатичного поля — однорідного чи ні, локалізованого в скінченній області чи створеного як завгодно розподіленими зарядами, — і введемо його строго, виходячи з енергії взаємодії зарядів.

Нехай заряд системи змінюється на нескінченно малу величину  $\delta\rho(\mathbf{r})$ . Оскільки енергія  $W = \frac{1}{2} \int \rho\varphi dV$  квадратична за  $\rho$  (адже сам потенціал  $\varphi$  лінійно виражається через  $\rho$ ), пряме варіювання дає внесок не лише від зміни  $\rho$  при фіксованому  $\varphi$ , а й від відповідної зміни самого потенціалу. Записуючи  $\varphi \rightarrow \varphi + \delta\varphi$ , де  $\delta\varphi(\mathbf{r}) = \int \delta\rho(\mathbf{r}')/|\mathbf{r} - \mathbf{r}'| dV'$  — потенціал, створений приростом заряду, — та користуючись симетрією потенціалу точкового заряду,

$$\int \rho \delta\varphi dV = \iint \frac{\rho(\mathbf{r}) \delta\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV dV' = \int \delta\rho \varphi dV,$$

бо відстань між точками не залежить від порядку,  $|\mathbf{r} - \mathbf{r}'| = |\mathbf{r}' - \mathbf{r}|$ .

Отже,

$$\delta W = \int_V \delta \rho(\mathbf{r}) \varphi(\mathbf{r}) dV. \quad (6.22)$$

За теоремою Гаусса для вектора  $\mathbf{D}$  у диференціальній формі,  $\delta \rho = \frac{1}{4\pi} \nabla \cdot \delta \mathbf{D}$ , тому

$$\delta W = \frac{1}{4\pi} \int_V (\nabla \cdot \delta \mathbf{D}) \varphi dV.$$

Скористаємось векторною тотожністю  $\nabla \cdot (\varphi \delta \mathbf{D}) = \varphi \nabla \cdot \delta \mathbf{D} + \delta \mathbf{D} \cdot \nabla \varphi$ , звідки

$$\delta W = \frac{1}{4\pi} \int_V \nabla \cdot (\varphi \delta \mathbf{D}) dV - \frac{1}{4\pi} \int_V \delta \mathbf{D} \cdot \nabla \varphi dV.$$

Поширимо інтегрування на весь (нескінченний) простір, обравши  $V$  як велику кулю радіуса  $R$  із центром десь усередині системи зарядів, і розглянемо границю  $R \rightarrow \infty$ . Перший доданок за теоремою Остроградського–Гаусса перетворюється на потік крізь сферу  $S_R$ :

$$\oint_{S_R} \varphi \delta \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \oint_{S_R} \varphi \delta D_r dS.$$

Для обмеженої системи зарядів на великих відстанях  $\varphi \sim q/R$ , а  $\delta D_r \sim 1/R^2$ , тому підінтегральний вираз спадає як  $1/R^3$ , тоді як площа сфери зростає як  $R^2$ . Отже, весь поверхневий інтеграл спадає як  $1/R$  і прямує до нуля при  $R \rightarrow \infty$ :

$$\oint_{S_R} \varphi \delta D_r dS \sim \frac{1}{R} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0.$$

Тому перший доданок зникає, і залишається лише

$$\delta W = -\frac{1}{4\pi} \int_V \delta \mathbf{D} \cdot \nabla \varphi dV = \int_V \frac{\mathbf{E} \cdot \delta \mathbf{D}}{4\pi} dV,$$

де ми скористались зв'язком  $\mathbf{E} = -\nabla \varphi$ .

Для лінійного діелектрика ( $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$ ) це співвідношення інтегрується елементарно ( $\mathbf{E} \cdot \delta \mathbf{D} = \frac{1}{2} \delta(\mathbf{E} \cdot \mathbf{D})$ ), і ми приходимо до загального результату:

$$W = \int_V \frac{\mathbf{E} \cdot \mathbf{D}}{8\pi} dV, \quad w = \frac{\mathbf{E} \cdot \mathbf{D}}{8\pi} = \frac{\epsilon E^2}{8\pi}. \quad (6.23)$$



Формула (6.23) спирається на лінійний зв'язок  $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$  з  $\epsilon = \text{const}$ . Саме на кроці  $\mathbf{E} \cdot \delta \mathbf{D} = \frac{1}{2} \delta(\mathbf{E} \cdot \mathbf{D})$  ми цим скористалися. Проміжний результат  $\delta w = \mathbf{E} \cdot \delta \mathbf{D} / 4\pi$ , отриманий вище, є при цьому набагато загальнішим: він справедливий для **довільного** середовища — лінійного чи нелінійного, ізотропного чи ні, — оскільки спирався лише на скінченність повного заряду системи (яка забезпечила зникнення поверхневого інтеграла на нескінченності), а не на конкретний вигляд зв'язку між  $\mathbf{E}$  і  $\mathbf{D}$ .

Тому в загальному (нелінійному) випадку густину енергії слід обчислювати як роботу, виконану джерелами поля при поступовому наростанні поля від нуля до заданого значення:

$$w = \frac{1}{4\pi} \int_0^{\mathbf{D}} \mathbf{E}(\mathbf{D}') \cdot d\mathbf{D}',$$

що для ізотропного середовища ( $\mathbf{D} \parallel \mathbf{E}$ ) зводиться до звичайного інтеграла  $w = \frac{1}{4\pi} \int_0^D E(D') dD'$  — площі під кривою  $E(D)$ . Для термодинамічно оборотного (без гістерезису) середовища цей інтеграл не залежить від шляху в просторі  $\mathbf{D}$ , і  $w(\mathbf{D})$  є справжньою функцією стану поля. Легко переконатись, що при  $\epsilon = \text{const}$  цей вираз відтворює (6.23):

$$w = \frac{1}{4\pi} \int_0^D \frac{D'}{\epsilon} dD' = \frac{D^2}{8\pi\epsilon} = \frac{\epsilon E^2}{8\pi} = \frac{\mathbf{E} \cdot \mathbf{D}}{8\pi}.$$

**Числовий приклад.** Оцінімо енергію поля точкового заряду  $q$  у вакуумі. Густина енергії  $w = E^2/(8\pi) = q^2/(8\pi r^4)$ . Інтегруючи по сферичних оболонках  $dV = 4\pi r^2 dr$  від деякого малого радіуса  $r_0$  до нескінченності:

$$W = \int_{r_0}^{\infty} \frac{q^2}{8\pi r^4} \cdot 4\pi r^2 dr = \frac{q^2}{2} \int_{r_0}^{\infty} \frac{dr}{r^2} = \frac{q^2}{2r_0}.$$

При  $r_0 \rightarrow 0$  цей інтеграл **розбігається** — власна енергія точкового заряду нескінченна. Це — не фізична катастрофа, а сигнал, що «точковий заряд» — ідеалізація, яка ламається на дуже малих відстанях (там потрібна квантова теорія поля). Для реальних заряджених тіл скінчених розмірів (як куля в прикладах вище) власна енергія залишається скінченною.

**Власна та взаємна енергія зарядів.** Порівняємо два, на перший погляд, різні вирази для енергії системи зарядів: «дискретну» форму-

лу (6.15),  $W = \frac{1}{2} \sum q_i q_j / r_{ij}$ , і «польову» формулу (6.23),  $W = \int E^2 / (8\pi) dV$ . Перша з них, узагалі кажучи, може набувати як додатних, так і від'ємних значень (притягання різнойменних зарядів дає від'ємний внесок); друга ж, як інтеграл від невід'ємної величини  $E^2$ , — **завжди** невід'ємна. Це здається суперечністю, проте насправді обидві формули описують не зовсім те саме.

Розглянемо поле системи двох зарядів,  $E = E_1 + E_2$ . Тоді

$$W = \int_V \frac{E^2}{8\pi} dV = \int_V \frac{E_1^2}{8\pi} dV + \int_V \frac{E_2^2}{8\pi} dV + \int_V \frac{\mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2}{8\pi} dV.$$

Перші два доданки — це **власна енергія** кожного із зарядів окремо; вони завжди додатні,

$$\int_V \frac{E_1^2}{8\pi} dV > 0, \quad \int_V \frac{E_2^2}{8\pi} dV > 0,$$

і не залежать від взаємного розташування зарядів. Третій доданок — це **взаємна (інтерференційна) енергія**

$$W_{вз} = \int_V \frac{\mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2}{8\pi} dV, \quad (6.24)$$

яка може мати будь-який знак залежно від взаємного розташування й знаків зарядів, і саме вона точно відповідає «дискретній» формулі  $q_1 q_2 / r_{12}$  з попереднього пункту.

**!** Формула (6.15) для точкових зарядів описує **лише взаємну** енергію — енергію, потрібну для зближення вже готових точкових зарядів з нескінченності. Вона свідомо **не враховує** власну енергію кожного точкового заряду окремо, оскільки поле точкового заряду  $E \sim 1/r^2$  поблизу нього необмежено зростає, а його власна енергія  $\int E^2 / (8\pi) dV$  — розбігається (звертається в нескінченність) при  $r \rightarrow 0$ . Саме тому «дискретна» енергія системи точкових зарядів може бути від'ємною — вона є лише частиною (взаємною частиною) від справді повної, завжди додатної, енергії поля, яка додатково містить (нескінченно великі) власні енергії кожного точкового заряду. Для тіл скінченних розмірів (як у прикладах з кулею вище) власна енергія, звісно, залишається скінченною.

### 6.3. Пондеромоторні сили

Термін **пондеромоторні сили** походить від латинських слів *pondus* (вага, тягар) та *motor* (той, що рухає). Історично цей термін виник у

механіці для позначення сил, які здатні викликати механічний рух тіла. У контексті електродинаміки поняття набуло вужчого значення: *пондеромоторними* називають механічні сили, що діють на макроскопічні заряджені тіла (провідники, діелектрики, магнітні матеріали) з боку електромагнітного поля.

**Метод віртуальних переміщень.** Одним з найефективніших способів обчислення сил, що діють на заряджені провідники й діелектрики, є *метод віртуальних переміщень*. Його ідея полягає в тому, щоб обчислити роботу сил поля  $\delta A = F_x dx$  при уявному (*віртуальному*) нескінченно малому зміщенні тіла на  $dx$  у напрямку, що нас цікавить, після чого шукана сила знаходиться просто як

$$F_x = \frac{\delta A}{dx}.$$

! Метод віртуальних переміщень — універсальний: він не вимагає з'ясування фізичної природи сили (електричної чи механічної) і автоматично враховує **всі** силові взаємодії в системі, оскільки спирається лише на закон збереження енергії.

! **Теорема Томсона.** У методі віртуальних переміщень ми неявно спираємось на глибший факт: рівноважний розподіл заряду на провідниках (за заданих повних зарядів  $q_i$  чи заданих потенціалів  $\phi_i$ ) — **єдиний**, що мінімізує електростатичну енергію системи серед усіх уявних розподілів заряду, сумісних з накладеними умовами. Інтуїція проста: якби якийсь інший розподіл давав меншу енергію, заряд самочинно перерозподілився б, і рівновага була б неможливою. Це — своєрідний варіаційний принцип електростатики, тісно пов'язаний з теоремою єдиності розв'язку рівняння Пуассона з попередніх розділів.

**Сила при сталому заряді провідників.** Нехай на провідниках підтримується сталий заряд,  $q = \text{const}$ , тобто в системі немає зовнішніх джерел енергії (батарей тощо). За таких умов уся робота  $\delta A$  внутрішніх сил системи при віртуальному переміщенні відбувається виключно за рахунок **зменшення** власної електричної енергії системи  $W$ :

$$\delta A = -(dW)_{q=\text{const}}.$$

Якщо шукана сила  $F_x$  здійснює роботу  $\delta A = F_x dx$  при зміщенні тіла на  $dx$ , то

$$F_x = - \left. \frac{dW}{dx} \right|_{q=\text{const}}. \quad (6.25)$$

Формула (6.25) — це суто математичний прийом: для її застосування не обов'язково, щоб заряди провідників у **реальному** процесі залишалися незмінними. Достатньо знайти приріст енергії  $dW$ , уявляючи, що заряд саме такий, яким він є в даний момент, і **умовно** вважаючи його фіксованим при обчисленні похідної.

**Сила при сталій різниці потенціалів.** Нехай тепер, навпаки, на провідниках підтримуються сталими потенціали,  $\Delta\varphi = \text{const}$  (наприклад, провідники приєднані до батареї, яка підживлює заряди в міру переміщення тіл і виконує при цьому роботу). За законом збереження енергії, робота джерела  $\delta A_{\text{дж}}$  витрачається одночасно на виконання механічної роботи  $F_x dx$  і на зміну енергії поля  $dW$ :

$$\delta A_{\text{дж}} = F_x dx + dW.$$

З іншого боку, робота джерела з перенесення заряду  $\delta q$  через різницю потенціалів  $\Delta\varphi$  дорівнює  $\delta A_{\text{дж}} = \delta q \Delta\varphi$ ; оскільки  $q = C\Delta\varphi$ , а  $\Delta\varphi = \text{const}$ , маємо  $\delta q = \Delta\varphi \delta C$ , тобто  $\delta A_{\text{дж}} = \Delta\varphi^2 \delta C$ . Водночас, за формулою (6.20),  $dW = \frac{1}{2} \Delta\varphi^2 \delta C$  (енергія при сталому  $\Delta\varphi$  зростає разом із ємністю). Підставляючи, знаходимо

$$F_x dx = \Delta\varphi^2 \delta C - \frac{1}{2} \Delta\varphi^2 \delta C = \frac{1}{2} \Delta\varphi^2 \delta C = dW,$$

звідки

$$F_x = + \left. \frac{dW}{dx} \right|_{\Delta\varphi=\text{const}}. \quad (6.26)$$

Формули (6.25) і (12.35) відрізняються **знаком**, проте описують **одну й ту саму** фізичну силу: сама сила, що діє на нерухоме (у момент обчислення) тіло, не може залежати від того, який уявний спосіб зміни системи ми обираємо для її обчислення — метод сталого заряду чи метод сталого потенціалу. Різниця знаків пояснюється тим, що при сталому  $\Delta\varphi$  енергію в системі додатково вкладає джерело, і саме цей додатковий внесок «перевертає» знак похідної.

**Мнемонічне правило:** якщо система «віддана сама собі» ( $q = \text{const}$ ) — вона «прагне» зменшити свою енергію; якщо система підживлюється джерелом ( $\Delta\varphi = \text{const}$ ) — джерело «допомагає» силі, і знак стає додатним. Але фізична сила — однакова в обох випадках.

**Притягування обкладок зарядженого конденсатора.**

Знайдемо силу взаємного притягання обкладок плоского конденсатора, уявивши, що одна з обкладок зазнає віртуального зміщення  $dx$  вздовж напрямку, що з'єднує обкладки (рис. 6.6).



Рис. 6.6. Віртуальне зміщення  $dx$  обкладки конденсатора

**Список 1:  $q = \text{const}$ .** Зміна енергії поля при зміні відстані між обкладками:

$$dW = d\left(\frac{q^2}{2C}\right) = -\frac{q^2}{2C^2} dC, \quad C = \frac{\epsilon S}{4\pi x}, \quad dC = -\frac{C}{x} dx,$$

звідки  $dW = \frac{q^2}{2Cx} dx$ . Виражаючи через напруженість поля ( $q = CE d = CE x$ , де  $x$  тут відіграє роль відстані між обкладками),

$$dW = \frac{E^2 x^2 \epsilon S}{2 \cdot 4\pi x \cdot x} dx = \frac{\epsilon E^2 S}{8\pi} dx,$$

і за формулою (6.25)

$$F_x = -\frac{dW}{dx} = -\frac{\epsilon E^2}{8\pi} S. \quad (6.27)$$

**Список 2:  $\Delta\varphi = \text{const}$ .** Аналогічно,  $dW = d\left(\frac{C\Delta\varphi^2}{2}\right) = \frac{\Delta\varphi^2}{2} dC = -\frac{\Delta\varphi^2 C}{2x} dx$ ,

що після підстановки  $\Delta\varphi = Ex$  дає  $dW = -\frac{\epsilon E^2 S}{8\pi} dx$ , і за формулою (12.35) знову отримуємо той самий результат (6.27).

Знак «мінус» у формулі (6.27) свідчить про те, що сила спрямована на **зменшення** відстані між обкладками, тобто обкладки **притягуються** одна до одної — незалежно від знаків зарядів на них, оскільки сила пропорційна  $E^2$ .

Результат (6.27) має набагато загальніший характер, ніж просто «сила між обкладками конденсатора». Тиск поля на одиницю площі будь-якої зарядженої поверхні провідника дорівнює

$$p = \frac{E^2}{8\pi} = 2\pi\sigma^2,$$



де  $E$  — напруженість поля безпосередньо біля поверхні (зовні провідника), а  $\sigma$  — поверхнева густина заряду в цій точці (тут використано  $E = 4\pi\sigma$  біля поверхні провідника). Це — **електростатичний тиск**, що намагається «розірвати» будь-яке заряджене тіло; він діє в кожній точці поверхні незалежно від її форми і завжди спрямований **назовні** провідника. У випадку плоского конденсатора цей тиск, помножений на площу обкладки  $S$ , і дає силу (6.27).

**Сила втягування діелектрика в конденсатор.** Розглянемо плоский конденсатор, у який частково (на глибину  $x$ ) всунуто пластину діелектрика з проникністю  $\epsilon$ , і знайдемо силу, що діє на цю пластину. Зручно замінити реальну систему еквівалентною — двома паралельно з'єднаними конденсаторами: один, площею  $S_1$ , — вакуумний, а інший, площею  $S_2$ , — повністю заповнений діелектриком.




Рис. 6.7. Модель конденсатора з частково всунутою пластиною діелектрика: паралельне з'єднання вакуумного та заповненого діелектриком конденсаторів

За формулою для паралельного з'єднання (6.10),

$$C = C_1 + C_2 = \frac{S_1}{4\pi d} + \frac{\epsilon S_2}{4\pi d}.$$

Нехай повна довжина конденсатора (у напрямку висування) дорівнює  $L$ , ширина обкладок —  $h$ , тоді повна площа  $S = Lh$  стала, а  $S_1 = \left(1 - \frac{x}{L}\right)S$ ,  $S_2 = \frac{x}{L}S$  (тут  $x$  — глибина занурення пластини діелектрика). Підставляючи, знаходимо ємність як функцію  $x$ :

$$C(x) = \frac{S}{4\pi d} \left(1 + (\epsilon - 1)\frac{x}{L}\right).$$



Обчислимо силу при сталому заряді  $q = \text{const}$  за формулою (6.25):

$$F_x = -\frac{dW}{dx} = -\frac{dW}{dC} \frac{dC}{dx}, \quad \frac{dW}{dC} = -\frac{q^2}{2C^2}, \quad \frac{dC}{dx} = \frac{S}{4\pi d} \frac{\varepsilon - 1}{L},$$

звідки

$$F_x = \frac{q^2}{2C^2} \cdot \frac{S}{4\pi d} \cdot \frac{\varepsilon - 1}{L} \stackrel{q=CEd}{=} \frac{(\varepsilon - 1)E^2}{8\pi} hd,$$

\* де ми скористались тим, що в кожен момент  $q = CEd$ , а  $S/L = h$ . Остаточно,

$$F_x = \frac{(\varepsilon - 1)E^2}{8\pi} S_{\text{торця}}, \quad (6.28)$$

де  $S_{\text{торця}} = hd$  — площа торцевого перерізу пластини діелектрика (перерізу, яким вона «входить» у конденсатор). Оскільки  $\varepsilon > 1$ , сила  $F_x$  додатна — вона спрямована в бік **втягування** діелектрика всередину конденсатора.

Результат (6.28) має простий фізичний зміст: діелектрик завжди **втягується** в область сильнішого поля, оскільки заповнення проміжку поляризованим середовищем енергетично вигідне — воно збільшує ємність (при сталому заряді енергія при цьому **падає**), а система, як завжди в природі, «прагне» до стану з меншою енергією. Це той самий фізичний механізм, завдяки якому рідкий діелектрик підіймається між частково зануреними в нього обкладками зарядженого конденсатора.

**Зв'язок із діелектриками.** Зверніть увагу: у формулі (6.28) сила пропорційна  $(\varepsilon - 1)$  — тобто вона **дорівнює нулю** для вакууму ( $\varepsilon = 1$ ) і зростає зі збільшенням поляризованості середовища. Це природно: сила втягування — це прямий прояв **поляризації** діелектрика в неоднорідному полі, яку ми розбирали в розділі 5. Чим сильніше середовище поляризується, тим сильніше воно «притягується» до області сильного поля.

## Підсумки

Усі результати цього розділу спираються на одну спільну ідею: електричне поле — не допоміжна розрахункова абстракція, а фізичний об'єкт, який **сам є носієм енергії**. Ємність описує, скільки заряду (а отже, і поля) система здатна накопичити при заданій різниці потенціалів; енергія поля визначається інтегралом густини  $w = \mathbf{E} \cdot \mathbf{D}/8\pi$  за областю, де це поле існує; а пондеромоторні сили, що діють на провідники й діелектрики, — це прояв фундаментального прагнення будь-якої фізичної системи до мінімуму енергії.

Практично з цього розділу варто винести три речі. По-перше, ємність будь-якої системи провідників обчислюється за єдиним алгоритмом: задати заряд, знайти поле, проінтегрувати різницю потенціалів, поділити. По-друге, густина енергії поля  $w = \mathbf{E} \cdot \mathbf{D}/8\pi$  — формула загальна, а не лише для плоского конденсатора: вона справедлива для довільного електростатичного поля. По-третє, сили, що діють на провідники й діелектрики, найпростіше знаходити методом віртуальних переміщень — через похідну енергії за координатою, з урахуванням того, яка величина (заряд чи потенціал) підтримується сталою.

## Задачі

**6.1. Матриця ємностей.** Для двох куль із попереднього прикладу покладіть  $R_1 = 1$  см,  $R_2 = 2$  см,  $b = 50$  см і обчисліть  $C_{11}, C_{22}, C_{12}$  чисельно. **Відповідь:**  $C_{11} \approx 1$  см,  $C_{22} \approx 2$  см,  $C_{12} \approx -0,04$  см (знак від'ємний, оскільки  $C_{12} \approx -R_1 R_2 / b$ ).

**6.2. Ємність батареї.** Три конденсатори ємностями  $C_1 = 1$  мкФ,  $C_2 = 2$  мкФ,  $C_3 = 3$  мкФ з'єднано спочатку послідовно, потім паралельно. Обчисліть сумарну ємність у кожному випадку. **Відповідь:** послідовно  $\approx 0,55$  мкФ; паралельно 6 мкФ.

**6.3. Заряд однієї обкладки подвоєно.** Плоский конденсатор заряджений звичайним чином:  $q_1 = q$ ,  $q_2 = -q$ . Заряд однієї з обкладок збільшили вдвічі, не чіпаючи другої (стало  $q'_1 = 2q$ ,  $q_2 = -q$ ). У скільки разів зміниться напруженість поля між обкладками? Чи лишається конденсатор при цьому ідеально екранованим? **Вказівка:** скористайтесь розкладом (6.8). **Відповідь:** поле між обкладками зростає в 1,5 раза; екранування порушиться — з'явиться поле й назовні,  $E_{\text{зовні}} = 2\pi q/S$ .

**6.4. Енергія поля зарядженої кулі.** Обчисліть енергію електричного поля рівномірно зарядженої по об'єму кулі радіуса  $R$  із повним зарядом  $Q$  двома способами: (а) через формулу (6.19); (б) через інтеграл  $\int E^2/(8\pi) dV$  за всім простором. Переконайтесь, що результати збігаються. **Вказівка:** поле всередині кулі  $E = Qr/R^3$ , зовні —  $E = Q/r^2$ .

**6.5. Сила при сталій напрузі.** Плоский конденсатор із площею обкладок  $S = 20$  см<sup>2</sup> приєднано до батареї, що підтримує напругу  $U = 300$  В; відстань між обкладками  $d = 0,5$  мм. Обчисліть силу

? притягання обкладок безпосередньо за формулою (12.35) (через залежність  $C(x)$ ), не користуючись готовим результатом (6.27), і переконайтесь, що відповідь збігається.

? **6.6. Сила, що діє на діелектрик.** У плоский конденсатор із площею обкладок  $S = 50 \text{ см}^2$  і відстанню  $d = 2 \text{ мм}$  частково всунуто пластину діелектрика з  $\varepsilon = 4$ . Поле в конденсаторі  $E = 5 \times 10^4 \text{ В/м}$ . Обчисліть силу, що втягує пластину всередину конденсатора. **Відповідь:**  $F \approx 1,1 \times 10^{-3} \text{ Н}$ .

### ? Контрольні питання

- 1 Що називають ємністю усамітненого провідника? Чому відношення  $C = q/\varphi$  не залежить від заряду і від чого воно залежить насправді?
- 2 Чому означення  $C = q/\varphi$  втрачає сенс, якщо поблизу є інші провідники? Як тоді визначається взаємна ємність пари провідників?
- 3 Що таке конденсатор і чому його взаємна ємність майже не залежить від оточуючих тіл?
- 4 Чому дорівнює ємність двох далеких одна від одної куль (рис. 6.2) у головному наближенні? Що описує поправка, пропорційна  $1/b$ ?
- 5 Виведіть формули для ємності батареї при послідовному та паралельному з'єднанні конденсаторів (рис. 6.3). Що залишається однаковим у кожному з випадків: заряд чи напруга?
- 6 Чому послідовне з'єднання завжди зменшує сумарну ємність, а паралельне збільшує? У чому відмінність від з'єднання резисторів?
- 7 Сформулюйте триетапний алгоритм обчислення ємності. Застосуйте його для плоского конденсатора та запишіть результат.
- 8 Виведіть ємність сферичного конденсатора. Що станеться з формулою при  $R_2 \rightarrow \infty$  і чому цей результат очікуваний?
- 9 Яка загальна структура формул для ємності плоского, сферичного та циліндричного конденсаторів? Що в них відіграє роль «геометричного розміру»?
- 10 Чому дорівнює взаємна енергія системи точкових зарядів? Навіщо в формулі  $U = \frac{1}{2} \sum \sum q_i q_j / r_{ij}$  множник  $\frac{1}{2}$  і чому вона не враховує власну енергію зарядів?
- 11 Запишіть енергію системи зарядів через потенціали. Чому енергія кулі, зарядженої по поверхні, відрізняється від енергії кулі того ж заряду й радіуса, зарядженої по об'єму? Яке запитання це ставить про локалізацію енергії?

- 12 Виведіть енергію зарядженого конденсатора  $W = q^2/2C = C\Delta\varphi^2/2$  через роботу перенесення заряду  $dq$ .
- 13 Як з енергії плоского конденсатора отримують густину енергії поля  $w = \varepsilon E^2/8\pi = ED/8\pi$ ? Чому цю формулу можна вважати загальною, а не лише для однорідного поля?
- 14 Яку роль відіграє те, що потік вектора  $\varphi \delta\mathbf{D}$  крізь нескінченно віддалену поверхню дорівнює нулю, у виведенні загального виразу для густини енергії?
- 15 Чому енергія «дискретної» формули для точкових зарядів може бути від'ємною, а енергія, обчислена як інтеграл від  $E^2/8\pi$ , завжди додатна? Що таке власна та взаємна (інтерференційна) енергія?
- 16 Чому власна енергія точкового заряду нескінченна? Що це означає для моделі «точковий заряд»?
- 17 Що таке пондеромоторні сили та звідки походить термін? У чому полягає метод віртуальних переміщень?
- 18 Виведіть формули для сили при  $q = \text{const}$  та при  $\Delta\varphi = \text{const}$ . Чому вони відрізняються знаком, хоча описують одну й ту саму фізичну силу?
- 19 Знайдіть силу притягання обкладок плоского конденсатора. Чому вона напрямлена на зменшення відстані між обкладками незалежно від знаків зарядів?
- 20 Чому діелектрик втягується в область сильного поля конденсатора? Як у формулі для сили з'являється множник  $(\varepsilon - 1)$  і що з цього випливає для вакууму?

**Частина II**

# **Постійний електричний струм**

# 7

## Постійний електричний струм

Струм — це не заряд і не поле, а їхня спільна робота: впорядкований рух зарядів, підтримуваний полем, і поле, яке саме підтримується перерозподілом зарядів на поверхні провідника.

Переосмислення ідей сучасної фізики

Досі ми вивчали провідники в *електростатичній рівновазі*: заряди на них розподілялися так, щоб поле всередині провідника зникло, а сама поверхня стала еквіпотенціальною. Тепер розглянемо принципово інший, хоч і споріднений, стан провідника — коли поле всередині *не* зникає, а, навпаки, підтримує неперервний, впорядкований рух зарядів. Такий рух і називають *електричним струмом*. Побачимо, що майже вся математична техніка, розвинена для електростатики (потік вектора поля, теорема Гаусса–Остроградського, граничні умови на межі середовищ), переноситься сюди практично без змін — тільки роль потенціалу частково переймає сила струму, а роль ємності, як ми переконаємось у розділі про струми в необмежених середовищах, — електричний опір.

### 7.1. Основні поняття

**Сила струму та вектор густини струму.** *Електричним струмом* називають будь-який упорядкований (спрямований) рух електричних зарядів. *Силою струму*  $I$  називають заряд, що переноситься через переріз провідника за одиницю часу:

$$I = \frac{dq}{dt}. \quad (7.1)$$

Струм може бути нерівномірно розподілений по поверхні, крізь яку він протікає (рис. 7.1). Щоб описати цей розподіл *локально*, у кожній точці простору вводять *вектор густини струму*  $\mathbf{j}$ : за напрямом



він збігається з напрямом руху носіїв **позитивного** заряду в даній точці, а за модулем чисельно дорівнює відношенню сили струму через елементарну площадку, розташовану перпендикулярно до руху носіїв, до площі цієї площадки:

$$j = \frac{dI}{dS_{\perp}}. \quad (7.2)$$

**!** Напрямок вектора  $\mathbf{j}$  за означенням — це напрям руху **позитивних** носіїв заряду. Якщо реальними носіями струму є від'ємно заряджені частинки (наприклад, електрони в металі), то вони рухаються **проти** напрямку  $\mathbf{j}$ . Це не є якоюсь фізичною неоднозначністю: напрям  $\mathbf{j}$  — узгоджена історична домовленість (той самий напрям, що й у «класичного» напрямку струму, введеного задовго до відкриття електрона), а не твердження про природу носіїв.

Знаючи вектор густини струму в кожній точці довільної (не обов'язково перпендикулярної до  $\mathbf{j}$ ) поверхні  $S$ , силу струму через цю поверхню знаходять як потік вектора  $\mathbf{j}$ :

$$I = \int_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S}. \quad (7.3)$$




Рис. 7.1. Вектор густини струму  $\mathbf{j}$  у різних точках поверхні  $S$

**Густина струму, густина заряду і дрейфова швидкість.** Під дією електричного поля вільні носії заряду в провіднику здійснюють впорядкований рух, який накладається на їхній хаотичний тепловий рух. Середню швидкість цього впорядкованого руху називають **дрейфовою швидкістю**  $\mathbf{u}$ .

Нехай концентрація носіїв заряду дорівнює  $n$ , а заряд кожного носія —  $e$ . Візьмемо площадку  $dS$ , перпендикулярну до дрейфової


швидкості (рис. 7.2). За час  $dt$  цю площадку перетнуть усі носії, що на початку проміжку часу перебували в циліндрі об'ємом  $dV = u dt dS$ : таких носіїв  $dN = n dV$ , і разом вони перенесуть заряд  $dq = e dN = enu dt dS$ . Отже, густина струму

$$j = \frac{dq}{dt} \frac{1}{dS} = enu = \rho u,$$

де  $\rho = en$  — об'ємна густина заряду носіїв. У векторному вигляді

$$\mathbf{j} = \rho \mathbf{u}. \quad (7.4)$$

Рис. 7.2. До виведення зв'язку густини струму з дрейфовою швидкістю носіїв



Якщо в провіднику одночасно є носії кількох сортів (наприклад, позитивні й негативні йони в електроліті, або електрони і дірки в напівпровіднику), кожен сорт носіїв дає свій внесок у струм, і повна густина струму дорівнює векторній сумі  $\mathbf{j} = \sum_k \rho_k \mathbf{u}_k$ , причому доданки від носіїв протилежних знаків, які рухаються в протилежних напрямках, **додаються**, а не віднімаються (адже  $\rho_k \mathbf{u}_k$  не змінює знака при одночасній зміні знаків  $\rho_k$  і  $\mathbf{u}_k$ ).

## 7.2. Природа носіїв заряду

**Досліди Толмена і Стюарта.** Той факт, що струм у металах зумовлений рухом **вільних електронів**, а не, скажімо, йонів кристалічної ґратки, не є очевидним апріорі і потребував експериментального доведення. У 1916 р. американський фізик Р. Толмен і шотландський фізик Т. Стюарт виконали дослід, який неспростовно це довів.

Котушку з великою кількістю витків тонкого дроту приєднували до гальванометра і приводили в швидке обертання навколо власної осі, а потім різко гальмували. Під час гальмування вільні носії заряду, за інерцією, продовжували свій рух відносно ґратки провідника ще якийсь час, тобто в колі виникав короткочасний струм. За напрямом відхилення стрілки гальванометра було встановлено, що цей струм створюють **негативно заряджені** частинки, а виміряний питомий заряд носіїв  $e/m$  виявився близьким до питомого заряду електрона,

відомого з інших дослідів (зокрема, з дослідів Дж. Дж. Томсона з катодними променями). Так було експериментально доведено, що носіями струму в металах є електрони.

Ідея досліду Толмена і Стюарта загалом однакова з ідеєю досліду з маятником Фуко чи гіроскопом: інерція носіїв заряду — це прояв того самого другого закону Ньютона, застосованого не до макроскопічного тіла, а до **мікроскопічних** носіїв заряду всередині нього. Такий підхід, коли макроскопічно вимірювана величина (тут — імпульсний струм) дає інформацію про мікроскопічну характеристику речовини (тут — питомий заряд носіїв), типовий для фізики початку XX століття.

**Дрейфова та теплова швидкість електронів.** Порівняємо на конкретному прикладі дрейфову швидкість електронів (швидкість їхнього впорядкованого руху під дією поля) з їхньою тепловою швидкістю (швидкістю хаотичного теплового руху) — порівняння, яке добре ілюструє, наскільки «повільним» насправді є струм на мікроскопічному рівні.

Нехай срібним дротом перерізом  $S = 1 \text{ мм}^2$  тече струм силою  $I = 1 \text{ А}$ ; вважатимемо, що кожен атом срібла віддає один вільний електрон. Струм  $I = jS = envS$ , а концентрацію електронів знаходимо через густину срібла  $\rho_m$ , його молярну масу  $\mu$  і сталу Авогадро  $N_A$ :

$$n = \frac{\rho_m}{m_{\text{Ag}}} = \rho_m \frac{N_A}{\mu}.$$

Звідси дрейфова швидкість

$$u = \frac{I}{enS} = \frac{I\mu}{e\rho_m N_A S} \approx 0.065 \text{ мм/с}.$$

Теплову ж швидкість електронів оцінимо як середню квадратичну швидкість молекул ідеального газу при кімнатній температурі  $T = 300 \text{ К}$ :

$$v_T = \frac{3kT}{m_e} \approx 1.2 \cdot 10^5 \text{ м/с}.$$

Дрейфова швидкість електронів у типовому провіднику — частки міліметра за секунду, тобто на **дев'ять порядків** менша за теплову швидкість електронів! Струм у колі «вмикається» практично миттєво (з електромагнітною хвилею, зі швидкістю порядку швидкості світла) не тому, що електрони «біжать» зі старту до навантаження, а тому, що електричне поле, яке приводить в рух **усі** вільні електрони провідника **одночасно** (а не послідовно, один за одним), встановлюється в колі майже миттєво.

### 7.3. Закон збереження заряду

Ми з'ясували, *хто* саме рухається (вільні електрони) і *наскільки повільно* відбувається це впорядковане перенесення заряду. Постає природне запитання: чи може заряд у довільному об'ємі змінюватися довільним чином, чи існує тут якийсь закон, що обмежує можливі струми? Такий закон — це закон збереження електричного заряду, записаний мовою вектора густини струму.


Нехай у деякому провідному середовищі виділено об'єм  $V$ , обмежений замкнутою поверхнею  $S$ . Повний струм, що витікає крізь цю поверхню,  $I = \oint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S}$ ; оскільки струм — це рух заряду, то заряд, який лишається всередині об'єму  $V$ , з часом *зменшується* рівно на ту величину заряду, яка витекла (рис. 7.3):

$$\oint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S} = -\frac{d}{dt} \int_V \rho dV. \quad (7.5)$$

Це співвідношення називають *рівнянням неперервності*: воно є математичним виразом закону збереження електричного заряду (заряд не з'являється й не зникає — він лише переноситься з місця на місце). У диференціальній формі (за теоремою Остроградського–Гаусса)

$$\nabla \cdot \mathbf{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}. \quad (7.6)$$

Рис. 7.3. Струм, що витікає крізь замкнену поверхню  $S$ , зменшує заряд в об'ємі  $V$



У *стаціонарному* випадку, тобто коли розподіл заряду в просторі не змінюється з часом ( $\partial \rho / \partial t = 0$ ), рівняння неперервності спрощується:

$$\oint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S} = 0, \quad \text{або} \quad \nabla \cdot \mathbf{j} = 0. \quad (7.7)$$

Це означає, що з будь-якого об'єму, обмеженого замкнутою поверхнею, витікає рівно стільки ж заряду, скільки в нього і втікає — лінії

струму в стаціонарному випадку не мають ні витоків, ні стоків (окрім хіба що точок, де є зовнішні джерела чи стоки заряду).




Рис. 7.4. З будь-якого об'єму, обмеженого замкненою поверхнею, витікає рівно стільки ж заряду, скільки в нього і втікає — лінії струму в стаціонарному випадку не мають ні витоків, ні стоків.

Саме умова  $\nabla \cdot \mathbf{j} = 0$  — це те, що математично означає слова «**постійний** (стаціонарний) струм»: лінії струму в такому режимі замкнені (або йдуть з нескінченності в нескінченність), і сила струму однакова в будь-якому перерізі **послідовно** з'єданого провідника — саме тому має сенс говорити про «силу струму в колі», не уточнюючи, в якому саме місці кола вона виміряна.

#### 7.4. Закон Ома

Рівняння неперервності (7.6)–(7.7) — умова суто **кінематична**: вона обмежує можливі конфігурації  $\mathbf{j}$ , але нічого не каже про те, який саме струм насправді виникне в даному провіднику під дією даного поля  $\mathbf{E}$ . Щоб замкнути опис, потрібне ще одне, **матеріальне** рівняння, яке пов'язує  $\mathbf{j}$  з  $\mathbf{E}$  і залежить від конкретних властивостей середовища (так само, як у діелектриках матеріальне рівняння  $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$  доповнює рівняння електростатики). Таким матеріальним рівнянням для провідників і є закон Ома.

**Інтегральна форма.** Г. Ом 1827 року експериментально встановив, що сила струму  $I$ , який тече однорідним металевим провідником, за відсутності в ньому сторонніх сил, пропорційна різниці потенціалів (напрузі)  $U$  на його кінцях:

$$I = \frac{U}{R}. \quad (7.8)$$

Коефіцієнт пропорційності  $R$  називають **електричним опором** провідника; він залежить від форми й розмірів провідника, від матеріалу, з якого він виготовлений, від температури, а також, узагалі кажучи, від розподілу струму по провіднику. У найпростішому випадку

однорідного циліндричного провідника довжиною  $\ell$  і перерізом  $S$

$$R = \rho \frac{\ell}{S}, \quad (7.9)$$

де  $\rho$  — **питомий опір** матеріалу (величина, обернена до питомої електропровідності  $\lambda = 1/\rho$ , яку ми означимо нижче).

**Про одиниці вимірювання.** У гауссовій системі одиниць  $[I] = \text{Фр/с}$ , а  $[U] = \text{Фр/см}$ , тому

$$[R] = \frac{[U]}{[I]} = \frac{\text{с}}{\text{см}},$$

тобто опір у СГС має розмірність **оберненої швидкості**. Відповідно, для питомого опору


$$[\rho] = [R] \frac{[S]}{[\ell]} = \frac{\text{с}}{\text{см}} \cdot \frac{\text{см}^2}{\text{см}} = \text{с},$$

тобто в гауссовій системі питомий опір вимірюється просто в **секундах**, а питома провідність  $\lambda$  — в обернених секундах.

**!** Незвична на перший погляд розмірність опору й питомого опору в гауссовій системі одиниць — не якийсь дефект цієї системи, а наслідок того, що в СГС немає окремої «електричної» основної одиниці (на відміну від Ампера в СІ): усі електричні величини виражаються через звичні механічні одиниці — сантиметри, грами, секунди. У Міжнародній системі одиниць (СІ) опір, звісно, вимірюють в Омах, а питомий опір — в Ом·м; саме ці одиниці й наведено в таблиці питомих опорів металів нижче.

**Диференціальна форма.** Виведемо **локальний** (диференціальний) варіант закону Ома, який пов'язує густину струму  $\mathbf{j}$  з напруженістю поля  $\mathbf{E}$  **в кожній точці** провідника, а не інтегрально — на його кінцях. Виділимо в околі довільної точки провідного середовища нескінченно малий циліндричний об'єм із твірними, паралельними вектору  $\mathbf{j}$  (рис. 7.5).

Рис. 7.5. Елементарний циліндр струму до виведення диференціальної форми закону Ома



Якщо переріз циліндра дорівнює  $dS$ , а довжина —  $dl$ , то, застосовуючи до нього закон Ома (7.8)–(7.9) ( $I \rightarrow j dS$ ,  $U \rightarrow E dl$ ,  $R \rightarrow \rho dl/dS$ ),



маємо

$$j dS = \frac{E dl}{\rho dl/dS} = \frac{1}{\rho} E dS,$$

звідки, після скорочень, у векторному вигляді:

$$\mathbf{j} = \frac{1}{\rho} \mathbf{E} = \lambda \mathbf{E}, \quad (7.10)$$

де  $\lambda = 1/\rho$  — питома електропровідність середовища.

**Теорія провідності металів Друде.** У 1900 р. П. Друде запропонував просту класичну модель, що якісно (а часто й кількісно правильно за порядком величини) пояснює електропровідність металів. У цій моделі вільні електрони металу розглядають як класичний «газ», що рухається в полі  $\mathbf{E}$  і час від часу зазнає зіткнень з іонами кристалічної ґратки, розсіюючись на них.

Рівняння руху окремого електрона між зіткненнями:  $\mathbf{a} = e\mathbf{E}/m_e$ . Якщо одразу після зіткнення швидкість електрона (в середньому) дорівнює нулю, то до наступного зіткнення вона зростає лінійно з часом,  $v = at$  (рис. 7.6); після зіткнення набута впорядкована швидкість, в середньому, знову «обнуляється», і цикл прискорення повторюється.




Рис. 7.6. Пілкоподібна залежність швидкості електрона від часу в моделі Друде

Якщо середній час вільного пробігу дорівнює  $\tau$ , то середня (за час між зіткненнями) швидкість упорядкованого руху

$$u = \bar{v} = \frac{1}{2} \frac{eE\tau}{m_e},$$

звідки, за формулою (7.4),  $j = enu = \frac{ne^2\tau}{2m_e} E$ , тобто питома провідність за теорією Друде

$$\lambda = \frac{ne^2\tau}{2m_e}. \quad (7.11)$$

Множник  $\frac{1}{2}$  у формулі (7.11) — наслідок **спрощеного** припущення, що всі електрони пролітають між зіткненнями рівно однаковий час  $\tau$  (звідси й «пилкоподібний» графік  $v(t)$ , лінійний на кожній ділянці, із середнім значенням рівно посередині). Насправді ж час вільного пробігу — випадкова величина з (приблизно) експоненційним розподілом, і акуратне усереднення за цим розподілом **прибирає** множник  $1/2$ , даючи  $\lambda = ne^2\tau/m_e$ , де  $\tau$  тепер — **середній** час вільного пробігу. Розбіжність рівно вдвічі — класична «пастка» елементарного виведення теорії Друде, на яку варто звертати увагу: за порядком величини обидві формули однаково добре узгоджуються з експериментом (сама теорія Друде — лише грубе класичне наближення, оскільки насправді електрони в металі підпорядковуються квантовій статистиці Фермі–Дірака), тому конкретний числовий множник тут не варто сприймати надто серйозно.

**Температурна залежність опору.** Час вільного пробігу  $\tau$ , а отже, і провідність  $\lambda$ , залежать від температури, оскільки з підвищенням температури зростає інтенсивність теплових коливань іонів ґратки, на яких розсіюються електрони. Найпростіший варіант теорії Друде (у припущенні, що концентрація  $n$  від температури не залежить, а частота зіткнень пропорційна швидкості теплового руху електронів  $v_T \propto \sqrt{T}$ ) передбачає

$$\rho \propto \sqrt{T}$$


(рис. 7.7а, зліва). Реальна залежність питомого опору чистих металів від температури для не надто низьких температур — майже **лінійна** (рис. 7.7б, справа):

$$\rho = \rho_0 (1 + \alpha T) \quad (7.12)$$


або, якщо відлічувати температуру від зручного початку відліку  $20^\circ\text{C}$ ,

$$\rho = \rho_{20} [1 + \alpha(t - 20)]. \quad (7.13)$$

Лінійне зростання опору з температурою характерне саме для **металів**, у яких концентрація вільних носіїв  $n$  практично не залежить від температури, а опір визначається тільки частотою зіткнень. У **напівпровідниках**, навпаки, з ростом температури **різко** (експоненційно) зростає концентрація вільних носіїв, тому опір напівпровідників, як правило, з ростом температури **спадає** — поведінка, протилежна до металів. Ще одне яскраве явище, показане на рис. 7.7б стрибком до нуля, — **надпровідність**: у деяких матеріалах при охолодженні нижче деякої критичної темпе-



(а) Передбачення найпростішої теорії Друде:  $\rho \propto \sqrt{T}$



(б) Типова експериментальна залежність: лінійна ділянка й стрибок у нуль при надпровідному переході

Рис. 7.7. Порівняння теоретичної моделі Друде та типової експериментальної залежності питомого опору від температури

Таблиця 7.1. Питомий опір деяких металів при 20 °С

| Метал         | $\rho$ , $10^{-8}$ Ом · м | $\alpha$ , $10^{-3}$ °С $^{-1}$ |
|---------------|---------------------------|---------------------------------|
| Мідь (Cu)     | 1.68                      | 4.3                             |
| Алюміній (Al) | 2.82                      | 4.2                             |
| Залізо (Fe)   | 9.71                      | 6.0                             |
| Нікель (Ni)   | 6.84                      | 6.5                             |
| Вольфрам (W)  | 5.65                      | 5.0                             |

! ратури  $T_c$  опір стрибкоподібно (а не поступово) звертається в точний нуль.

**Розподіл зарядів у провіднику, яким тече струм.** З'ясуємо, де саме розташовані заряди, які створюють електричне поле всередині провідника зі струмом. Якщо провідник *однорідний* ( $\lambda = \text{const}$ ) і по ньому тече стаціонарний струм, то  $\nabla \cdot \mathbf{j} = 0$  за формулою (7.7). Але, за диференціальним законом Ома (7.10) і теоремою Гаусса,

$$\nabla \cdot \mathbf{j} = \lambda \nabla \cdot \mathbf{E} = \lambda \cdot 4\pi\rho = 0 \Rightarrow \rho = 0. \quad (7.14)$$

Отже, в однорідному провіднику зі стаціонарним струмом *об'ємна* густина заряду в усіх внутрішніх точках дорівнює нулю.

Водночас, на *поверхні* провідника зі струмом заряди, взагалі кажучи, є (рис. 7.8). Саме ці поверхневі заряди і є джерелами поля  $\mathbf{E}$ , яке існує всередині провідника і забезпечує протікання постійного струму: усередині ідеального провідника без струму поле дорівнює нулю (як ми вже обговорювали в розділі про провідники в електро-статичній рівновазі), але для *підтримання* струму поле всередині


мусить бути відмінним від нуля, і саме поверхневі заряди перерозподіляються так, щоб створити потрібну конфігурацію поля.

Зокрема, з граничних умов для електростатичного поля випливає, що тангенціальна складова напруженості електричного поля  $\mathbf{E}_\tau$  є неперервною при переході через поверхню розділу середовищ. Оскільки всередині провідника існує поле  $\mathbf{E}'$ , яке забезпечує протікання струму, його тангенціальна складова дорівнює тангенціальній складовій поля зовні:

$$E_\tau = E'_\tau. \quad (7.15)$$

Саме ця умова неперервності  $\mathbf{E}_\tau$  і зумовлює ту конфігурацію силових ліній, яка зображена на рисунку, де вектор поля зовні  $\mathbf{E}$  має як нормальну, так і тангенціальну складові (рис. 7.8).

Рис. 7.8. Поверхневі заряди на провіднику зі струмом створюють як тангенціальну, так і нормальну складову поля



! Це принципова відмінність провідника зі струмом від провідника в електростатиці: в електростатиці поверхня провідника завжди **еквіпотенціальна**, а поле всередині відсутнє. У провіднику зі струмом поверхневий заряд перерозподіляється так, щоб забезпечити не відсутність поля всередині, а якраз **потрібне для підтримання струму** поле  $\mathbf{E} = \mathbf{j}/\lambda$  у кожній внутрішній точці — і тому поверхня провідника зі струмом, узагалі кажучи, вже **не** еквіпотенціальна. Зокрема, різниця потенціалів між двома точками на поверхні такого провідника відмінна від нуля і дорівнює спаду напруги на відповідній ділянці. Це означає, що вольтметр, приєднаний до двох точок на поверхні одного й того самого однорідного провідника зі струмом, реєструє ненульову напругу — результат, неможливий для провідника в електростатичній рівновазі.

Безпосередньо побачити поверхневі заряди неможливо, проте їхній розподіл і створюване ними поле надійно реєструються експе-

риментально. Один із класичних методів — *візуалізація силових ліній за допомогою дрібнодисперсного порошку* (або завислих частинок у в'язкому середовищі). Частинки, потрапляючи в електричне поле, поляризуються і під дією пондеромоторних сил орієнтуються вздовж силових ліній. Якщо провідник зі струмом занурити в таку суспензію або нанести порошок на його поверхню, картина ліній поля стає безпосередньо видимою. Ключове спостереження: силові лінії виходять із поверхні провідника *під кутом*, відмінним від прямого, а не перпендикулярно до неї, як було б у випадку електростатичної рівноваги. Саме цей нахил і є прямим візуальним свідченням наявності тангенціальної складової поля  $E_t$ , створеної поверхневими зарядами.

**Сторонні сили. Електрорушійна сила.** Щоб у колі підтримувався постійний струм, недостатньо ділянок, на яких позитивні носії рухаються в бік *спадання* потенціалу (тобто під дією електричного поля): мають бути й ділянки, де носії рухаються в бік *зростання* потенціалу, тобто *проти* сил електростатичного поля (рис. 7.9). Перенесення носіїв на таких ділянках можливе лише за допомогою сил *неелектростатичного* походження, які називають *сторонніми силами*.




Рис. 7.9. У замкненому колі частина носіїв мусить рухатися проти сил електростатичного поля — це можливо лише завдяки стороннім силам

Фізична природа сторонніх сил може бути дуже різною: хімічна енергія (гальванічні елементи, акумулятори), різниця температур (термoelementи), енергія світла (фотоеlementи), механічна енергія (генератори) тощо. Незалежно від конкретної природи, для кількісного опису вводять поле сторонніх сил  $E^*$  — сторонню силу, що діє на одиничний позитивний заряд:

$$E^* = \frac{F^*}{q}. \quad (7.16)$$

Роботу сторонніх сил з переміщення одиничного позитивного заряду з точки 1 у точку 2 (в межах ділянки, де діють сторонні сили) називають *електрорушійною силою* (ЕРС):

$$\mathcal{E} = \frac{A^*}{q} = \int_{(1)}^{(2)} E^* \cdot d\mathbf{r}. \quad (7.17)$$

Незважаючи на назву, ЕРС — це не сила, а робота (точніше, робота на одиницю заряду), тобто величина з розмірністю потенціалу (напруги), а не сили. Історична назва — данина часів, коли поняття енергії й роботи в електриці ще не було чітко відокремлено від поняття сили.


Якщо на провідник одночасно діють і електростатичне поле  $\mathbf{E}$ , і поле сторонніх сил  $\mathbf{E}^*$ , то на кожен носій заряду діє їхня сума, і диференціальний закон Ома (7.10) узагальнюється:

$$\mathbf{j} = \lambda (\mathbf{E} + \mathbf{E}^*). \quad (7.18)$$

**Закон Ома в інтегральній формі для неоднорідної ділянки і замкнутого кола.** *Неоднорідною* називають ділянку кола, на якій, окрім електростатичного поля, діють ще й сторонні сили (рис. 7.10). Розглянемо таку ділянку між точками 1 і 2 і проінтегруємо узагальнений закон Ома (7.18), скалярно помножений на елемент довжини  $d\mathbf{r}$  уздовж ділянки, від точки 1 до точки 2:

$$\int_{(1)}^{(2)} \frac{\mathbf{j} \cdot d\mathbf{r}}{\lambda} = \int_{(1)}^{(2)} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} + \int_{(1)}^{(2)} \mathbf{E}^* \cdot d\mathbf{r}.$$

Рис. 7.10. Неоднорідна ділянка кола (згори — електрична схема; знизу — та сама ділянка у вигляді «потенціальних гірок», що показує зміну потенціалу вздовж шляху заряду) між точками 1 (потенціал  $\varphi_1$ ) і 2 (потенціал  $\varphi_2$ ), де на заряд діють і опір, і сторонні сили



Ліва частина рівняння, з огляду на сталість сили струму  $I$  уздовж послідовно з'єднаної ділянки (стаціонарність!) і означення опору, дорівнює  $IR$ , де  $R = \int \rho dl/S$  — опір усієї ділянки; перший доданок справа, за означенням потенціалу, дорівнює  $\varphi_1 - \varphi_2$ ; другий, за означенням (7.17), — це ЕРС  $\mathcal{E}$ , що діє на ділянці. Отримуємо **закон Ома для неоднорідної ділянки кола**:

$$IR = \varphi_1 - \varphi_2 + \mathcal{E}. \quad (7.19)$$



Знак ЕРС у формулі (7.19) — **алгебраїчний**: якщо джерело ЕРС на цій ділянці сприяє руху позитивних носіїв в обраному напрямку (від 1 до 2), то  $\mathcal{E} > 0$ ; якщо перешкоджає —  $\mathcal{E} < 0$ . Практичне правило: обходячи ділянку від 1 до 2, ЕРС беруть зі знаком «плюс», якщо цей обхід усередині джерела відбувається від мінуса до плюса (тобто в напрямку дії сторонніх сил), і зі знаком «мінус» — у протилежному випадку.

Для **замкненого** кола точки 1 і 2 збігаються, тому  $\varphi_1 = \varphi_2$ , і закон (7.19) набуває найпростішого вигляду:

$$IR = \mathcal{E}, \quad (7.20)$$

де тепер  $R$  — повний опір усього замкненого кола, а  $\mathcal{E}$  — алгебраїчна сума всіх ЕРС, що діють у цьому колі.

**Внутрішній опір джерела. ККД джерела.** Реальне джерело ЕРС (гальванічний елемент, акумулятор, генератор) завжди має власний, **внутрішній** опір  $r$  — адже сторонні сили діють не в математичній точці, а в певному матеріальному об'ємі джерела, який чинить такий самий опір проходженню струму, як і решта кола. Якщо джерело з ЕРС  $\mathcal{E}$  і внутрішнім опором  $r$  замкнене на зовнішнє навантаження опором  $R$ , закон Ома для замкненого кола (7.20) набуває вигляду

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + r}. \quad (7.21)$$

Звідси видно два граничні випадки: при розімкненому колі ( $R \rightarrow \infty$ ) струм відсутній, а напруга на затискачах джерела дорівнює якраз ЕРС  $\mathcal{E}$  (це і є практичний спосіб виміряти ЕРС — вольтметром з дуже великим внутрішнім опором, коли струм у колі нехтовно малий); при **короткому замиканні** ( $R = 0$ ) струм досягає максимального значення  $I_{\text{к.з.}} = \mathcal{E}/r$ , обмеженого вже тільки внутрішнім опором самого джерела.

Потужність, яку джерело віддає у зовнішнє коло, дорівнює  $\mathcal{P}_{\text{зовн}} = I^2 R$ , тоді як повна потужність, яку розвивають сторонні сили, —  $\mathcal{P}_{\text{повн}} = \mathcal{E} I = I^2 (R + r)$ ; різниця  $I^2 r$  виділяється у вигляді тепла всередині самого джерела. Відношення цих потужностей називають **коефіцієнтом корисної дії** джерела:


$$\eta = \frac{\mathcal{P}_{\text{зовн}}}{\mathcal{P}_{\text{повн}}} = \frac{R}{R + r}. \quad (7.22)$$

ККД джерела зростає з  $R$  монотонно, прямуючи до одиниці при  $R \rightarrow \infty$  — але саме тоді струм, а отже й **корисна потужність**  $\mathcal{P}_{\text{зовн}} = I^2 R = \mathcal{E}^2 R / (R + r)^2$ , прямує до нуля. Максимум корисної потужності (а не ККД!) досягається при **узгодженому навантаженні**  $R = r$ , і дорівнює  $\mathcal{P}_{\text{max}} = \mathcal{E}^2 / (4r)$ ; при цьому ККД становить лише 50%.

**Розгалужені кола. Правила Кірхгофа.** Закони (7.19)–(7.20) безпосередньо дозволяють розрахувати нерозгалужене коло, де по всьому колу тече той самий струм. У розгалуженому колі (тобто в колі з кількома контурами, що мають спільні ділянки) струми на різних ділянках різні, і їх усі треба знайти. Для цього закон Ома для неоднорідної ділянки (7.19) доповнюють умовою стаціонарності (7.7); разом вони записуються у формі двох правил Кірхгофа.

**Перше правило Кірхгофа** стосується **вузлів** кола — точок, де сходяться три й більше провідники (рис. 7.11). Його фізична причина — збереження електричного заряду разом зі стаціонарністю струму. Вузол не може накопичувати заряд: якби сумарний струм, що втікає у вузол, перевищував сумарний струм, що витікає з нього, то заряд поблизу вузла зростав би зі швидкістю  $dq/dt = \sum I_{\text{вх}} - \sum I_{\text{вих}} \neq 0$ , разом із ним змінювалися б потенціал вузла й створене ним поле, а отже, і струми в провідниках — усе це суперечить стаціонарності. Насправді навіть мізерний надлишок заряду створює поле, яке відразу перерозподіляє струми так, що баланс відновлюється; тому в стаціонарному режимі заряд вузла не змінюється.

Рис. 7.11. Вузол розгалуженого кола:  
 $I_1 + I_4 = I_2 + I_3$



Кількісно це наслідок рівняння (7.7), застосованого до замкненої поверхні  $S$ , що охоплює вузол і перетинає лише підвідні провідники. Поза провідниками  $\mathbf{j} = 0$ , а потік вектора  $\mathbf{j}$  крізь переріз  $k$ -го провідника дорівнює  $\pm I_k$  (знак «плюс», якщо струм витікає з об'єму, «мінус» — якщо втікає). Тому  $\oint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S} = 0$  перетворюється на твердження: алгебраїчна сума струмів, що сходяться у вузлі, дорівнює нулю:

$$\sum_{k=1}^K I_k = 0. \quad (7.23)$$

Струми, що втікають у вузол, і струми, що витікають з нього, при цьому слід вважати величинами **різних знаків** (наприклад, «втікає»

— зі знаком «плюс», «витікає» — зі знаком «мінус», або навпаки, аби послідовно дотримуватись однієї домовленості).

*Друге правило Кірхгофа* стосується довільного **контуру** (замкненої частини розгалуженого кола, рис. 7.12). Закон Ома для замкненого кола (7.20) тут безпосередньо застосувати не можна: він записаний для єдиного струму  $I$ , тоді як на різних ділянках контуру розгалуженого кола струми різні. Тому виходимо із закону Ома для **неоднорідної ділянки** (7.19), який справедливий для кожної ділянки окремо.




Рис. 7.12. Контур розгалуженого кола з трьома ЕРС і трьома резисторами

Оберемо напрям обходу контуру (рис. 7.12) й розіб'ємо контур на  $M$  послідовних ділянок так, щоб на кожній ділянці струм був сталим (за першим правилом він може змінитися лише у вузлах). Точки, що розділяють ділянки, пронумеруємо за ходом обходу: ділянка  $m$  іде від точки  $m$  до точки  $m + 1$ , а після останньої ділянки повертаємося в точку 1 (тобто  $M + 1 \equiv 1$ ). Нехай  $I_m$  — сила струму на ділянці  $m$  (додатна, якщо струм іде за напрямом обходу),  $R_m$  — її опір,  $\mathcal{E}_m$  — ЕРС на ній (додатна, якщо сторонні сили діють за напрямом обходу; якщо джерела на ділянці немає,  $\mathcal{E}_m = 0$ ). Закон (7.19) для ділянки  $m$  дає

$$I_m R_m = \varphi_m - \varphi_{m+1} + \mathcal{E}_m, \quad m = 1, \dots, M.$$

Додамо ці  $M$  рівностей:

$$\sum_{m=1}^M I_m R_m = \sum_{m=1}^M (\varphi_m - \varphi_{m+1}) + \sum_{m=1}^M \mathcal{E}_m.$$

Перша сума справа — «телескопічна»:  $(\varphi_1 - \varphi_2) + (\varphi_2 - \varphi_3) + \dots + (\varphi_M - \varphi_1) = 0$ , бо потенціали проміжних точок скорочуються, а потенціал у початковій точці входить двічі з протилежними знаками. Фізично це означає, що електростатичне поле потенціальне: циркуляція  $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}$  по замкненому контуру дорівнює нулю, і в кожній точці потенціал має єдине значення. Отже, електростатичні потенціали з рівняння зникають, і лишається **друге правило Кірхгофа**: алгебраїчна сума добутків сил струмів на опори ділянок контуру дорівнює алгебраїчній


сумі ЕРС, що діють у цьому контурі:

$$\sum_{m=1}^M I_m R_m = \sum_{n=1}^N \mathcal{E}_n. \quad (7.24)$$

Тут  $N$  — кількість джерел у контурі (ЕРС відмінні від нуля лише на ділянках із джерелами). Отже, друге правило — це закон Ома для неоднорідної ділянки, записаний для всіх ділянок контуру й підсумований так, що потенціали скоротилися. Якщо коло нерозгалужене, усі  $I_m$  однакові, і (7.24) зводиться до закону Ома для замкненого кола (7.20).

Щоб послідовно застосувати друге правило Кірхгофа, потрібно: (1) довільно обрати напрям обходу контуру (за годинниковою стрілкою чи проти); (2) довільно обрати (і позначити на схемі) напрями невідомих струмів  $I_m$  на кожній ділянці; (3) доданок  $I_m R_m$  брати зі знаком «плюс», якщо обраний напрям струму на цій ділянці збігається з напрямом обходу, і зі знаком «мінус» — якщо ні; (4) ЕРС  $\mathcal{E}_n$  брати зі знаком «плюс», якщо напрям обходу контуру всередині джерела йде від мінуса до плюса, і зі знаком «мінус» — у протилежному випадку. Якщо в результаті розв'язання системи рівнянь якийсь із струмів  $I_m$  виявиться від'ємним, це означає лише, що його реальний напрям — протилежний до обраного на кроці (2), а не помилку в розрахунку.

**Приклад: розрахунок розгалуженого кола.** Розглянемо коло з двома вузлами й трьома паралельними гілками: у першій діють ЕРС  $\mathcal{E}_1 = 6$  В і опір  $R_1 = 1$  Ом, у другій —  $\mathcal{E}_2 = 3$  В і опір  $R_2 = 2$  Ом, третя гілка містить лише опір  $R_3 = 3$  Ом (без ЕРС). Позначимо струми у гілках  $I_1, I_2, I_3$ , спрямувавши всі три до одного й того самого («верхнього») вузла.



За першим правилом Кірхгофа (7.23) для цього вузла:

$$I_1 + I_2 - I_3 = 0$$

(струм  $I_3$  узято зі знаком «мінус», оскільки, на відміну від  $I_1$  і  $I_2$ , він насправді витікає з вузла, якщо коло замкнене третьою гілкою). За

другим правилом (7.24), обходячи по черговому контур «гілка 1 — гілка 3» і контур «гілка 2 — гілка 3» за годинниковою стрілкою:

\*

$$I_1 R_1 + I_3 R_3 = \mathcal{E}_1,$$

$$I_2 R_2 + I_3 R_3 = \mathcal{E}_2.$$

Підставляючи числові значення й розв'язуючи систему трьох рівнянь відносно  $I_1$ ,  $I_2$ ,  $I_3$ , знаходимо

$$I_1 \approx 1.91 \text{ A}, \quad I_2 \approx -0.55 \text{ A}, \quad I_3 \approx 1.36 \text{ A}.$$

!

Від'ємне значення  $I_2 \approx -0.55 \text{ A}$  не є помилкою: воно означає, що реальний напрям струму в другій гілці протилежний до довільно обраного на початку розрахунку — тобто джерело  $\mathcal{E}_2$  насправді не віддає струм у коло, а, навпаки, підзаряджається струмом, що тече від потужнішого джерела  $\mathcal{E}_1$ . Такий результат типовий для кіл із кількома джерелами різної ЕРС, увімкненими паралельно.

## 7.5. Закон Джоуля–Ленца

Оскільки провідник зі струмом чинить опір рухові носіїв заряду (розсіюючи їхню впорядковану кінетичну енергію на теплові коливання ґратки при зіткненнях), проходження струму неминуче супроводжується виділенням тепла.

**Мікроскопічне виведення (за теорією Друде).** При зіткненні електрона з іоном уся кінетична енергія, набута електроном за час вільного пробігу,  $\frac{1}{2} m_e v_{\max}^2$  (де  $v_{\max} = eE\tau/m_e$  — швидкість електрона безпосередньо перед зіткненням), передається ґратці у вигляді тепла. Число зіткнень одного електрона за одиницю часу дорівнює  $1/\tau$ , тому число зіткнень за одиницю часу в одиниці об'єму дорівнює  $N = n/\tau$  ( $n$  — концентрація електронів), а кількість теплоти, що виділяється в одиниці об'єму провідника за одиницю часу,

$$w = N \cdot \frac{m_e v_{\max}^2}{2} = \frac{n}{\tau} \cdot \frac{m_e}{2} \left( \frac{eE\tau}{m_e} \right)^2 = \frac{ne^2\tau}{2m_e} E^2 = \lambda E^2.$$

**Загальне (енергетичне) виведення.** Той самий результат можна отримати значно простіше й зовсім не апелюючи до мікроскопічної моделі. Робота поля з перенесення заряду  $dq$  через різницю потенціалів  $U$  дорівнює  $dA = U dq = UI dt$ ; уся ця робота, за відсутності інших змін в системі (наприклад, накопичення енергії в конденсаторі), переходить у теплоту, тому потужність тепловиділення на ділянці кола  $\mathcal{P} = dA/dt = UI$ , а за законом Ома  $U = IR$ :

$$\mathcal{P} = I^2 R = \frac{U^2}{R}.$$



## 7. Постійний електричний струм

Записуючи це для нескінченно малого циліндричного елемента провідника ( $U \rightarrow E dl$ ,  $I \rightarrow j dS$ ) і ділячи на його об'єм  $dV = dl dS$ , отримуємо ту саму формулу для **об'ємної густини потужності тепловиділення**:

$$w = \lambda E^2 = \mathbf{j} \cdot \mathbf{E}. \quad (7.25)$$

Інтегруючи по всьому об'єму провідника, знаходимо **закон Джоуля–Ленца в інтегральній формі**:

$$\mathcal{P} = \int_V w dV = \int_V \rho j^2 dV = I^2 \int_V \rho \frac{dl}{S} = I^2 R. \quad (7.26)$$

! Той факт, що обидва підходи — детальний мікроскопічний (через зіткнення окремих електронів) і гранично загальний макроскопічний (через закон збереження енергії) — дають **однаковий** результат, зовсім не випадковий: закон Джоуля–Ленца є прямим наслідком закону збереження енергії і тому не залежить від деталей мікроскопічного механізму розсіювання — він буде справедливим і для електронної провідності в металах, і для йонної провідності в електролітах, і для будь-якого іншого механізму опору.

### 7.6. Струми в необмежених середовищах

Досі опір провідника обчислювався за готовою формулою (7.9) для найпростішої, циліндричної геометрії, у якій струм тече строго вздовж однієї осі. Але як бути, коли струм **розтікається** в просторі довільної форми — наприклад, від електрода чи заземлювача в необмежене провідне середовище? Виявляється, для цього не потрібна принципово нова теорія: досить згадати вже відому з електростатики аналогію між рівнянням Лапласа для потенціалу й тим самим рівнянням, що керує розподілом струму.

Розглянемо задачу, яка на перший погляд не стосується «кіл» у звичному розумінні: у провідне середовище з питомою провідністю  $\lambda$  і діелектричною проникністю  $\varepsilon$  занурено два електроди, і потрібно знайти повний опір середовища між ними (рис. 7.13). Ця задача важлива, наприклад, для розрахунку опору заземлення.

Нехай на електроди нанесено заряди  $+q$  і  $-q$ . З теореми Гаусса для електростатичного поля в діелектрику, застосованої до поверхні, що охоплює позитивний електрод,

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{4\pi}{\varepsilon} q = \frac{4\pi}{\varepsilon} C(\varphi_+ - \varphi_-),$$






Рис. 7.13. Два електроди в необмеженому провідному середовищі з провідністю  $\lambda$  і проникністю  $\varepsilon$

де  $C$  — взаємна ємність електродів (у середовищі з проникністю  $\varepsilon$ ), а  $q = C(\varphi_+ - \varphi_-)$ . Але та сама поверхня охоплює й струм, що стікає з електрода: за диференціальним законом Ома,  $\mathbf{j} = \lambda \mathbf{E}$  поблизу поверхні електрода, тому повний струм, що стікає з нього,

$$I = \oint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S} = \lambda \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{4\pi\lambda}{\varepsilon} C(\varphi_+ - \varphi_-).$$

Звідси опір середовища між електродами:

$$R = \frac{\varphi_+ - \varphi_-}{I} = \frac{\varepsilon}{4\pi\lambda C}. \quad (7.27)$$

**Формула (7.27) виражає чудову й зовсім не очевидну аналогію між електростатичною задачею про ємність і задачею про опір провідного середовища: обидві задачі зводяться до розв'язання однакового рівняння (рівняння Лапласа для потенціалу) з однаковими граничними умовами на поверхнях електродів — відрізняється лише те, яку саме величину ми обчислюємо через потенціал ( $q$  чи  $I$ ). Тому щойно відома ємність якоїсь конфігурації електродів, опір середовища між ними отримують одразу, без жодних додаткових обчислень, за формулою (7.27).**

Скориставшись цією аналогією, відразу випишемо два важливі окремі випадки.

**Дві далекі кулі-електроди.** Якщо електроди — провідні кулі з власними ємностями  $C_1 = \varepsilon r_1$  і  $C_2 = \varepsilon r_2$ , віддалені одна від одної на велику відстань, то, за формулою для взаємної ємності далеких провідників (гл. 6),  $1/C = 1/C_1 + 1/C_2 = (1/\varepsilon)(1/r_1 + 1/r_2)$ , тому

$$R = \frac{1}{4\pi\lambda} \left( \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \right), \quad (7.28)$$

— тобто опір заземлення практично **не залежить** від відстані між кулями (вона взагалі не входить у формулу), а визначається лише розмірами самих електродів.

**Плоскі електроди.** Якщо електроди — обкладки плоского конденсатора площею  $S$  на відстані  $d$  одна від одної, то  $C = \epsilon S / (4\pi d)$ , і

$$R = \frac{d}{\lambda S}, \quad (7.29)$$

що просто збігається з відомою формулою (7.9) для опору однорідного провідника довжиною  $d$ , перерізом  $S$  і питомим опором  $1/\lambda$  — як, зрештою, і мало бути.

**Приклад: опір заземлення і крокова напруга.** Нехай фундамент металевої опори лінії електропередач має вигляд півсфери діаметром  $D = 2$  м, а ґрунт навколо неї має провідність  $\lambda = 2 \cdot 10^{-4}$  См/см і слугує заземленням (рис. 7.14). Знайдемо опір заземлення та **крокову напругу** на відстані  $r = 5$  м від центру опори в разі замикання проводу високої напруги  $\varphi_0 = 10$  кВ на опорі, якщо довжина кроку людини  $\ell = 0.7$  м.




Рис. 7.14. Розтікання струму від напівсферичного заземлювача та крокова напруга

Ємність напівсфери радіуса  $D/2$ , що межує із землею, вдвічі більша за ємність повної кулі того самого радіуса в необмеженому середовищі (оскільки поле існує лише в півпросторі), тому  $C = \epsilon D$  (у гауссовій системі, для землі  $\epsilon \approx 1$ ), і за формулою (7.27) з одним електродом на нескінченності ( $C_2 \rightarrow \infty$ , тобто  $1/C \rightarrow 1/C_1$ )

$$R = \frac{1}{\pi \lambda D} \approx 8 \text{ Ом.}$$

Потенціал напівсферичного заземлювача спадає обернено пропорційно

відстані від його центру (як у точкового заряду):

$$\varphi(r) = \frac{\varphi_0 D}{2} \cdot \frac{1}{r}.$$

\* Крокова напруга — це різниця потенціалів між точками, де стоять дві ноги людини, на відстанях  $r$  і  $r + \ell$  від центру:

$$U_{\text{крокова}} = \varphi(r) - \varphi(r + \ell) \approx -\varphi'(r) \ell = \frac{\varphi_0 D}{2} \cdot \frac{\ell}{r^2} \approx 246 \text{ В.}$$

! **Крокова напруга** — важливе поняття техніки безпеки: людина, яка опинилась поблизу місця замикання проводу високої напруги на землю, не торкаючись самого проводу, все одно може отримати небезпечний удар струмом просто через різницю потенціалів між ступнями під час ходьби. Оскільки  $U_{\text{крокова}} \propto 1/r^2$  спадає значно швидше, ніж сам потенціал  $\varphi \propto 1/r$ , найнебезпечніша зона — це ділянка **біля самого заземлювача**, а рекомендована поведінка — віддалятися від місця замикання дрібними кроками (або стрибками, тримаючи ноги разом), щоб звести різницю потенціалів між ступнями до мінімуму.

### 7.7. Перехідні процеси в колі з конденсатором

Усе, що обговорювалося дотепер, стосувалося **стаціонарних** струмів, які не змінюються з часом, а отже задовольняють спрощену умову  $\nabla \cdot \mathbf{j} = 0$  (7.7). Тепер навмисно порушимо цю умову й розглянемо ситуацію, коли заряд у деякому об'ємі (наприклад, на обкладинці конденсатора) з часом змінюється, тобто  $\partial \rho / \partial t \neq 0$ , і працює повне рівняння неперервності (7.6). **Перехідними процесами** називають процеси переходу від одного стаціонарного (чи взагалі відсутнього) режиму до іншого; найпростіший і найважливіший приклад — заряджання та розряджання конденсатора.

! Закон Ома, отриманий для **постійних** струмів, залишається справедливим і для струмів, що **повільно** змінюються з часом — за умови, що зміна відбувається не надто швидко (точніше — повільно порівняно з часом встановлення електромагнітного поля в колі, тобто з часом пробігу електромагнітного сигналу вздовж кола). У такому разі миттєве значення струму практично однакове в усіх точках послідовно з'єднаної ділянки кола, і такі струми називають **квазістаціонарними**: до них можна застосовувати всі співвідношення для постійного струму, якщо тільки трактувати всі величини як їхні **миттєві** значення.

**Розрядка конденсатора.** Розглянемо коло з конденсатора  $C$ , попередньо зарядженого до заряду  $q_0$ , резистора  $R$  і ключа  $S$ , з'єднаних послідовно (рис. 7.15). Після замикання ключа, за законом Ома для кола,  $RI = U$ , де  $U = q/C$  — напруга на конденсаторі, а  $I = -dq/dt$  (струм тече в напрямку *зменшення* заряду конденсатора). Отримуємо диференціальне рівняння

$$\frac{dq}{dt} + \frac{q}{RC} = 0, \quad (7.30)$$

розв'язком якого (з початковою умовою  $q(0) = q_0$ ) є експоненційне спадання заряду:

$$q = q_0 e^{-t/RC} = q_0 e^{-t/\tau}, \quad (7.31)$$

де величину  $\tau = RC$  називають *часом релаксації* — часом, за який заряд (а разом з ним струм і напруга) зменшується в  $e \approx 2.72$  рази.




Рис. 7.15. Розрядка конденсатора через резистор: коло та графік  $q(t)$

**Зарядка конденсатора.** Аналогічно розглянемо зарядку конденсатора від джерела з ЕРС  $\mathcal{E}$  через резистор  $R$  (рис. 7.16). Закон Ома для кола тепер  $RI + U = \mathcal{E}$ , причому  $I = +dq/dt$  (струм тече в напрямку *зростання* заряду), звідки

$$\frac{dq}{dt} + \frac{q}{RC} = \frac{\mathcal{E}}{R}. \quad (7.32)$$

З початковою умовою  $q(0) = 0$  розв'язок цього рівняння — заряд, що монотонно й асимптотично наближається до граничного значення:

$$q = q_{\max} (1 - e^{-t/\tau}), \quad q_{\max} = \mathcal{E}C, \quad (7.33)$$

причому  $q_{\max} = \mathcal{E}C$  — це якраз рівноважний заряд конденсатора при  $t \rightarrow \infty$  (коли струм у колі припиняється, а вся ЕРС падає на конденсаторі), а стала часу  $\tau = RC$  — та сама, що й при розрядці.




Рис. 7.16. Зарядка конденсатора від джерела ЕРС через резистор: коло та графік  $q(t)$

Порівняймо енергетичний баланс зарядки. Повна робота джерела ЕРС дорівнює  $A = \mathcal{E} q_{\max} = \mathcal{E}^2 C$ ; енергія, що врешті-решт запасється в конденсаторі, —  $W_C = q_{\max}^2 / 2C = \mathcal{E}^2 C / 2$ . Отже, **рівно половина** роботи джерела перетворюється в тепло на резисторі, а друга половина — в енергію поля конденсатора, причому це співвідношення **не залежить** від значення  $R$ : збільшуючи  $R$ , ми лише сповільнюємо процес (зростає  $\tau$ ), але не змінюємо частку втраченої енергії. Це неочевидний і децю парадоксальний результат: здавалося б, при малому опорі струм швидший і більший, отже й втрати мали б бути іншими — але вони компенсуються коротшим часом протікання, і в результаті втрачається завжди рівно половина.

Стала часу  $\tau = RC$  — фундаментальна часова характеристика будь-якого  $RC$ -кола, яка визначає, наскільки швидко (чи повільно) коло реагує на зміну зовнішніх умов, і не залежить від того, заряджається конденсатор чи розряджається. Цікаво поєднати цей результат з опором середовища з формули (7.27): якщо заряджену провідну кулю (власна ємність  $C$ ) занурити в необмежене слабко провідне середовище (діелектрик з невеликою домішкою провідності  $\lambda$ ) і дати їй «розрядитися» через це середовище, стала часу такого процесу дорівнює

$$\tau = RC = \frac{\varepsilon}{4\pi\lambda C} \cdot C = \frac{\varepsilon}{4\pi\lambda},$$

тобто **не залежить від розміру й форми кулі**, а визначається **лише властивостями самого середовища** — це один прояв тієї самої аналогії між ємністю і опором, яку ми обговорювали вище.

## Підсумки

Постійний струм — це не просто «заряди, що рухаються», а *самоузгоджена* картина: розподіл поверхневих зарядів на провідниках створює поле  $E$  всередині них; це поле, за законом Ома, підтримує потрібну густину струму  $j$ ; а сам струм, через рівняння неперервності, вимагає, щоб розподіл зарядів (а отже, і поле) залишався незмінним у часі. Розірвати це самоузгодження й підтримати різницю потенціалів, попри неминучі теплові втрати (закон Джоуля–Ленца), можуть лише сторонні сили — джерела ЕРС, без яких жоден постійний струм не міг би текти довше, ніж час розрядки конденсатора, утвореного самими провідниками кола.

### ? Контрольні питання

- 1 Дайте означення сили струму  $I = dq/dt$  і вектора густини струму  $j$ . Чому напрям  $j$  визначають за рухом позитивних носіїв, навіть коли реальні носії заряду — від'ємні?
- 2 Виведіть формулу для сили струму через потік вектора густини струму,  $I = \int_S j \cdot dS$ .
- 3 Виведіть зв'язок густини струму з концентрацією носіїв та дрейфовою швидкістю,  $j = \rho u$ . Чому внески носіїв протилежних знаків, що рухаються в протилежних напрямках, додаються, а не віднімаються?
- 4 У чому полягав дослід Толмена і Стюарта? Як за напрямком відхилення гальванометра та виміряним питомим зарядом довели, що носіями струму в металах є електрони?
- 5 Порівняйте дрейфову й теплову швидкості електронів у типовому металевому провіднику. Чому струм у колі «вмикається» практично миттєво, попри мізерно малу дрейфову швидкість?
- 6 Виведіть рівняння неперервності  $\nabla \cdot j = -\partial \rho / \partial t$  як математичний вираз закону збереження заряду. Що означає умова  $\nabla \cdot j = 0$  для стаціонарного струму?
- 7 Сформулюйте закон Ома в інтегральній формі  $I = U/R$  та вираз опору однорідного циліндричного провідника через питомий опір.
- 8 Виведіть диференціальну форму закону Ома  $j = \lambda E$ , розглядаючи елементарний циліндр струму.
- 9 Опишіть модель провідності металів Друде: як з рівняння руху електрона між зіткненнями отримують питому провідність  $\lambda = ne^2 \tau / (2m_e)$ ? Чому множник  $1/2$  у цій формулі — наслідок спрощеного припущення?



- 10 Як залежить опір металів від температури і чим ця залежність відрізняється від поведінки напівпровідників? Що таке надпровідність?
- 11 Доведіть, що в однорідному провіднику зі стаціонарним струмом об'ємна густина заряду всередині дорівнює нулю, а заряди, що створюють поле, розташовані лише на поверхні.
- 12 Чому поверхня провідника зі струмом, на відміну від провідника в електростатичній рівновазі, не є еквіпотенціальною? Як це проявляється в неперервності тангенціальної складової поля на межі?
- 13 Що таке сторонні сили і чим вони принципово відрізняються від електростатичних? Дайте означення ЕРС через роботу сторонніх сил.
- 14 Виведіть узагальнений закон Ома  $\mathbf{j} = \lambda(\mathbf{E} + \mathbf{E}^*)$  та закон Ома для неоднорідної ділянки кола  $IR = \varphi_1 - \varphi_2 + \mathcal{E}$ .
- 15 Сформулюйте перше й друге правила Кірхгофа. Як перше впливає зі стаціонарності струму, а друге — із закону Ома для замкненого контуру?
- 16 Виведіть закон Джоуля–Ленца  $w = \lambda E^2$  двома способами — мікроскопічним (через теорію Друде) та енергетичним (через роботу поля). Чому збіг результатів обох підходів не випадковий?
- 17 Виведіть формулу опору необмеженого провідного середовища між двома електродами через їхню взаємну ємність,  $R = \varepsilon/(4\pi\lambda C)$ . У чому полягає ця аналогія між задачами про ємність і про опір?
- 18 Розгляньте приклад опору заземлення й крокової напруги для напівсферичного заземлювача. Чому крокова напруга найнебезпечніша поблизу самого заземлювача, і яка рекомендована поведінка при віддаленні від нього?
- 19 Що таке квазістаціонарні струми і за якої умови до них можна застосовувати всі співвідношення для постійного струму?
- 20 Виведіть диференціальне рівняння й розв'язок для розрядки конденсатора через резистор,  $q = q_0 e^{-t/\tau}$ . Що таке стала часу  $\tau = RC$ ?
- 21 Виведіть розв'язок для зарядки конденсатора від джерела ЕРС через резистор,  $q = q_{\max}(1 - e^{-t/\tau})$ . Чому стала часу однакова для зарядки й розрядки?

## **Частина III**

# **Постійне магнітне поле**

# 8

## Магнітне поле у вакуумі

Магнітне поле не діє на нерухомий заряд і не виконує роботи над рухомим — і водночас саме воно обертає рамки двигунів і тримає стрілку компаса. Ця позірна суперечність зникає, щойно зрозуміти: магнітне поле не додає енергії системі, а лише «перенаправляє» рух.

Переосмислення ідей сучасної фізики

### 8.1. Означення

У 1820 р. данський фізик Г. Ерстед випадково виявив, що магнітна стрілка компаса, розташована поблизу провідника, відхиляється, щойно по провіднику пускають електричний струм (рис. 8.1). Цей дослід став першим експериментальним доказом того, що електричний струм впливає на магніт, тобто що рухомі заряди й магнетизм — взаємопов'язані явища.





Рис. 8.1. Установка Ерстеда

До досліду Ерстеда електрику й магнетизм вважали двома окремими, ніяк не пов'язаними розділами фізики (недарма й досі трапляється історична назва «магнетизм», відокремлена від «електрики»). Відкриття Ерстеда — відправна точка об'єднання цих двох явищ в єдину теорію електромагнетизму, вершиною якого стануть згодом рівняння Максвелла.

*Магнітним полем* називають силове поле, що діє на *рухомі* заряди (а отже, і на електричні струми, і на тіла, які мають магнітний момент). Ключова відмінність від електричного поля — магнітне поле не діє на *нерухомі* заряди: сила, з якою воно діє на заряд, з'являється лише тоді, коли заряд рухається (рис. 8.2).

Магнітне поле створюється рухомими зарядами, тобто електри-

Рис. 8.2. Заряд, що рухається зі швидкістю  $\mathbf{v}$ , є джерелом як електричного, так і магнітного поля



чним струмом. Якщо струми не змінюються в часі, вони створюють *постійне* (стале) магнітне поле — саме такі поля ми і вивчатимемо в цьому розділі, залишаючи змінні в часі поля для подальших розділів курсу.

## 8.2. Характеристика магнітного поля

На відміну від електростатики, де характеристику поля — напруженість  $\mathbf{E}$  — зручно ввести через силу, що діє на *пробний заряд* ( $\mathbf{E} = \mathbf{F}/q$ ), для магнітного поля такий підхід не спрацює безпосередньо: магнітних зарядів (*магнітних монополів*) у природі не виявлено — це надійно встановлений експериментальний факт.

Натомість у природі існують *магнітні диполі* — магнітна стрілка, коловий виток зі струмом тощо. Скориставшись аналогією з моментом сил, що діє на електричний диполь в електричному полі,  $\mathbf{M} = [\mathbf{p}_e \times \mathbf{E}]$ , вводять характеристику магнітного поля — вектор  $\mathbf{B}$  — через момент сил, що діє на магнітний диполь із моментом  $\mathbf{p}_m$ :

$$\mathbf{M} = [\mathbf{p}_m \times \mathbf{B}], \quad M_{\max} = p_m B. \quad (8.1)$$

Отже,

$$B = \frac{M_{\max}}{p_m} :$$

величина вектора індукції чисельно дорівнює максимальному обертовому моменту, що діє на одиничний магнітний момент, вміщений у це поле.

! Вектор  $\mathbf{B}$ , з історичних причин, називають не *напруженістю*, а *індукцією* магнітного поля — на відміну від  $\mathbf{E}$ . Причина такої термінологічної асиметрії — історична: спочатку вектор  $\mathbf{B}$  вводили через його дію на магнітні полюси (за аналогією з  $\mathbf{E}$ ), а вектор  $\mathbf{H}$  (з яким ми познайомимось пізніше, при вивченні магнітного поля в речовині) — через струми провідності. У вакуумі різниця між  $\mathbf{B}$  і  $\mathbf{H}$  зникає, але термінологія («індукція» для  $\mathbf{B}$ , «напруженість» для  $\mathbf{H}$ ) залишилась історично усталеною.

У гауссовій системі одиниць величину магнітного поля вимірюють у *гаусах* (Гс), а в СІ — у *теслах* (Тл):

$$1 \text{ Тл} = 10^4 \text{ Гс}.$$

Для орієнтиру: магнітне поле Землі на поверхні — близько 0.5 Гс, поле звичайного постійного магніту — сотні Гс, поле надпровідного магніту в томографі — одиниці Тл.

### 8.3. Дія магнітного поля на заряджені частинки та струми

**Сила Лоренца та сила Ампера.** *Магнітною складовою сили Лоренца* називають силу, що діє на рухомий заряд  $q$  з боку магнітного поля:

$$\mathbf{F} = q \left[ \frac{\mathbf{v}}{c} \times \mathbf{B} \right]. \quad (8.2)$$

Повна сила, що діє на заряд у присутності як електричного, так і магнітного поля (власне і є *сила Лоренца*), — це сума електричної та магнітної складових:

$$\mathbf{F} = q \left( \mathbf{E} + \left[ \frac{\mathbf{v}}{c} \times \mathbf{B} \right] \right).$$

*Силою Ампера* називають силу, що діє з боку магнітного поля не на окремий заряд, а на струм. Якщо в елементі об'єму  $dV$  провідника густина струму дорівнює  $\mathbf{j}$ , то, підсумовуючи внесок (8.2) від усіх носіїв заряду в цьому об'ємі ( $dq \mathbf{v} \rightarrow \mathbf{j} dV$ , див. нижче), маємо

$$d\mathbf{F} = \frac{1}{c} [\mathbf{j} dV \times \mathbf{B}], \quad (8.3)$$

де величину  $\mathbf{j} dV$  називають *елементом об'ємного струму*.

**Зв'язок сили Лоренца та сили Ампера.** Покажемо явно, що формула (8.3) — прямий наслідок магнітної сили Лоренца (8.2). Сила Лоренца, що діє на заряд  $dq$ , що рухається зі швидкістю  $\mathbf{v}$ , дорівнює  $d\mathbf{F} = [dq \mathbf{v}/c \times \mathbf{B}]$ . Оскільки  $dq \mathbf{v} = \rho \mathbf{v} dV = \mathbf{j} dV$  (див. розд. 7 про зв'язок густини струму й дрейфової швидкості носіїв), звідси одразу отримуємо формулу (8.3). Для *окремого* рухомого заряду  $q$  роль «елемента струму» відіграє добуток  $q\mathbf{v}$ .


**Елемент струму.** Якщо в задачі не цікавляться внутрішньою будовою провідника й розподілом струму в його товщі, елемент об'ємного струму зручно спростити до *елемента лінійного струму*. Нехай струм тече тонким провідником із площею поперечного перерізу  $S$  (рис. 8.3). Уведемо вектор ділянки провідника завдовжки  $d\ell$  за формулою  $d\ell = \mathbf{n} d\ell$ , де  $\mathbf{n}$  — одиничний вектор уздовж осі провідника. Тоді  $\mathbf{j} = j\mathbf{n}$ , а  $I = jS$ , тому

$$\mathbf{j} dV = j\mathbf{n} S d\ell = I d\ell, \quad (8.4)$$

і сила Ампера для елемента лінійного струму

$$d\mathbf{F} = \frac{1}{c} [I d\ell \times \mathbf{B}]. \quad (8.5)$$

Рис. 8.3. Елемент лінійного струму  $I d\ell$ : збільшений фрагмент показує напрям  $\mathbf{j}$  уздовж осі провідника перерізу  $S$



Залежно від того, як саме розподілений струм, зручно користуватись однією з трьох еквівалентних форм елемента струму (рис. 8.4): *об'ємним* струмом  $\mathbf{j} dV$  (коли важливий розподіл струму по товщі провідника), *лінійним* струмом  $I d\ell$  (коли провідник тонкий, і досить знати лише повний струм у ньому) або *поверхневим* струмом  $\mathbf{i} dS$  (коли струм тече тонким шаром по поверхні — наприклад, вихровими струмами чи в надпровідниках); тут  $i = I/l$  — поверхнева густина струму (сила струму, що припадає на одиницю довжини лінії, перпендикулярної до напрямку струму).

**Робота магнітного поля.** Обчислимо роботу магнітної складової сили Лоренца над рухомим зарядом:

$$\delta A = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} dt = \left[ \frac{q\mathbf{v}}{c} \times \mathbf{B} \right] \cdot \mathbf{v} dt.$$

Скориставшись властивістю мішаного добутку,  $\mathbf{A} \cdot [\mathbf{B} \times \mathbf{C}] = \mathbf{C} \cdot [\mathbf{A} \times \mathbf{B}]$ , маємо  $\mathbf{v} \cdot [\mathbf{v} \times \mathbf{B}] = \mathbf{B} \cdot [\mathbf{v} \times \mathbf{v}] = 0$  (оскільки  $[\mathbf{v} \times \mathbf{v}] \equiv 0$ ), тому

$$\delta A = 0. \quad (8.6)$$






Рис. 8.4. Три еквівалентні форми запису елемента струму

За теоремою про зміну кінетичної енергії,  $A = \Delta(mv^2/2) = 0$ , тобто **кінетична енергія зарядженої частинки в магнітному полі не змінюється**: магнітне поле не виконує роботи над частинкою (рис. 8.5 — траєкторія зарядженої частинки в однорідному магнітному полі: сила  $\mathbf{F}$  завжди перпендикулярна до швидкості  $\mathbf{v}$  і лише викривляє траєкторію, не змінюючи модуля швидкості).




Рис. 8.5. Кругова траєкторія зарядженої частинки в однорідному магнітному полі: сила завжди перпендикулярна до швидкості


Твердження «магнітне поле не виконує роботи» стосується **мікроскопічної** сили, що діє на вільну частинку. Це може здаватись несумісним із тим фактом, що електродвигуни — пристрої, у яких магнітне поле, діючи на рамку зі струмом, обертає її, виконуючи цілком реальну механічну роботу! Суперечності тут насправді немає: коли рамка **обертається**, її носії заряду рухаються вже не лише вздовж провідника (з дрейфовою швидкістю  $\mathbf{u}$ ), а й **разом з провідником** у просторі (з механічною швидкістю обертання рамки  $\mathbf{v}_{\text{мех}}$ ). Сила Лоренца, що діє на повну швидкість носія  $\mathbf{u} + \mathbf{v}_{\text{мех}}$ , все ще не виконує **сумарної** роботи над зарядом, але її можна розкласти на дві частини: одна складова гальмує рух носія вздовж провідника (це і є фізична причина виникнення **ЕРС індукції**, яка протидіє джерелу струму і яку джерело мусить **долати**, витрачаючи власну енергію), а інша — це якраз сила Ампера, що штовхає сам провідник і виконує механічну роботу з обертання рамки. Отже, роботу з обертання рамки виконує **не магнітне поле**, а **джерело струму** (батарея, генератор тощо): магнітне поле лише «перенаправляє» енергію джерела в механічну енергію обертання, саме не додаючи і не забираючи її.

### 8.4. Закон Біо–Савара–Лапласа

**Формулювання закону.** Закон Біо–Савара (встановлений у 1820 р. Ж.-Б. Біо і Ф. Саваром на основі аналізу експериментальних даних, а математично узагальнений П.-С. Лапласом) визначає магнітне поле, що створюється елементом струму. Якщо радіус-вектор точки спостереження  $P$  відносно розглянутого елемента струму дорівнює  $r$  (рис. 8.6), то поле, створюване елементом об'ємного струму  $\mathbf{j} dV'$ , дорівнює

$$d\mathbf{B} = \frac{1}{c} \frac{[\mathbf{j} dV' \times \mathbf{r}]}{r^3}. \quad (8.7)$$

Рис. 8.6. Поле  $d\mathbf{B}$ , створюване елементом струму  $\mathbf{j} dV'$ , за законом Біо–Савара–Лапласа



Як і електричне поле, магнітне поле підкоряється **принципу суперпозиції**: поле довільної системи струмів — це векторна сума (інтеграл) внесків від усіх елементів струму:

$$\mathbf{B} = \int d\mathbf{B}. \quad (8.8)$$

**!** Закон Біо–Савара–Лапласа — це магнітний аналог закону Кулона: обидва є емпіричними законами (не виведеними логічно з чогось простішого, а встановленими з експерименту), обидва задовольняють принцип суперпозиції, і обидва спадають як  $1/r^2$  (множник  $1/r^3$  у формулі (8.7) компенсується тим, що  $[d\ell \times r]$  містить ще один зайвий множник довжини порівняно зі скалярним  $r$  у законі Кулона). Головна відмінність — геометрична: поле точкового заряду напрямлене вздовж  $r$  (радіально), тоді як поле елемента струму, через векторний добуток, перпендикулярне  $i$  до струму, і до  $r$  (тобто «закручується» навколо провідника).

**Відносність величини магнітного поля.** Розглянемо один і той самий рухомий заряд з погляду двох різних спостерігачів: спостерігача  $A$ , що рухається **разом** із зарядом, і спостерігача  $B$ , відносно якого

заряд рухається зі швидкістю  $v$ . Відносно спостерігача  $A$  заряд нерухомий, тому магнітного поля навколо нього немає (є лише електричне поле  $E$ ). Відносно ж спостерігача  $B$ , за законом Біо–Савара–Лапласа для точкового заряду ( $j dV \rightarrow qv$ ),

$$B = \frac{1}{c} \frac{qv \times r}{r^3} = \frac{v}{c} \times \frac{qr}{r^3} = \frac{v}{c} \times E.$$

Той самий заряд для одного спостерігача створює **лише** електричне поле, а для іншого — **і** електричне, **і** магнітне. Оскільки саме поле — фізично реальний об'єкт, а не розрахункова абстракція, цей результат означає, що поділ електромагнітного поля на «електричну» і «магнітну» складові **залежить від системи відліку**: електричне й магнітне поля — не два окремі поля, а дві грані одного й того самого **електромагнітного поля**. Строге і повне розкриття цього факту дає спеціальна теорія відносності, де  $E$  і  $B$  об'єднуються в єдиний тензор електромагнітного поля; формула (14.3) — це лише перше (нерелятивістське,  $v \ll c$ ) наближення до точного релятивістського закону перетворення полів.

**Поле нескінченного прямого провідника..** Знайдемо магнітне поле на відстані  $r$  від нескінченно довгого прямолінійного провідника зі струмом  $I$ . Скориставшись результатом задачі про поле зарядженої нитки (гл. про електростатичне поле) як геометричною підказкою, — інтеграл за формою той самий, — виконаємо пряме інтегрування закону Біо–Савара–Лапласа вздовж провідника. Нехай точка спостереження перебуває на відстані  $r$  від провідника; параметризуємо елемент струму кутом  $\alpha$  між  $r$  і перпендикуляром, опущеним із точки спостереження на провідник,  $d\ell = r d\alpha / \cos^2 \alpha$ ,  $r = r / \cos \alpha$ ; кожен елемент дає внесок, направлений однаково (перпендикулярно до площини, що містить провідник і точку спостереження), тому поля просто додаються:

$$B = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{I d\ell \sin(90^\circ - \alpha)}{c r^2} \cos \alpha = \frac{I}{cr} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \alpha d\alpha = \frac{2I}{cr}.$$

Отже,

$$B = \frac{2I}{cr}. \quad (8.9)$$

**Поле відрізка провідника.** Визначимо магнітне поле в точці  $P$  на відстані  $r$  від **короткого** провідника зі струмом, положення якої визначається кутами  $\alpha_1$  та  $\alpha_2$ , під якими видно кінці провідника з точки  $P$  (рис. 8.7). Обчислення повторює задачу 1, тільки тепер межі інтегрування скінченні:

$$B = \frac{I}{cr} (\sin \alpha_2 - \sin(-\alpha_1)) = \frac{I}{cr} (\sin \alpha_1 + \sin \alpha_2).$$

При  $\alpha_1, \alpha_2 \rightarrow \pi/2$  (провідник стає нескінченним в обидва боки) ця формула, як і мало бути, переходить у результат (8.9).




Рис. 8.7. Геометрія задачі про поле скінченного відрізка провідника

**Досліди Ампера. Взаємодія струмів.** У 1820 р. А. Ампер встановив закон, що визначає силу, яка діє на елемент струму в магнітному полі. Оскільки відокремлений елемент струму експериментально створити не можна, Ампер вивчав вплив паралельних провідників один на одного та поведінку замкнених контурів різної форми в магнітному полі. Він встановив дослідним шляхом, що паралельні провідники зі струмами, що течуть в *одному* напрямку, *притягуються*, а в *протилежних* напрямках — *відштовхуються*.

Скориставшись результатом (8.9) і законом Ампера (8.5), легко отримати кількісний вираз для сили взаємодії двох нескінченних паралельних провідників зі струмами  $I_1$  і  $I_2$  на відстані  $d$  один від одного, у розрахунку на одиницю довжини:

$$\frac{F}{\ell} = \frac{2I_1I_2}{c^2d}. \quad (8.10)$$

Саме формула (8.10) історично лежала в основі означення одиниці сили струму — **Ампера** — в старій версії Міжнародної системи одиниць (до реформи 2019 р.): 1 А означав силу струму, за якої два безмежно довгі паралельні провідники мізерно малого перерізу, розташовані у вакуумі на відстані 1 м один від одного, взаємодіють із силою  $2 \cdot 10^{-7}$  Н на кожен метр довжини.

### 8.5. Вектор-потенціал магнітного поля

Запишемо закон Біо–Савара–Лапласа (8.7)–(8.8) для довільного розподілу струму  $\mathbf{j}(\mathbf{r}')$  (рис. 8.8), користуючись позначенням  $\mathbf{r} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'$ :

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \int_{V'} \frac{1}{c} \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}') dV' \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}.$$




Рис. 8.8. Позначення для точки спостереження  $\mathbf{r}$  і точки джерела  $\mathbf{r}'$

Скористаємось тотожністю  $\frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} = -\nabla_{\mathbf{r}} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$  (тут  $\nabla$  діє на координати точки спостереження  $\mathbf{r}$ ), а також тотожністю  $\nabla \times (\varphi \mathbf{C}) = \varphi \nabla \times \mathbf{C} + [\nabla \varphi \times \mathbf{C}]$ . Оскільки  $\mathbf{j}(\mathbf{r}')$  не залежить від  $\mathbf{r}$ ,  $\nabla \times_{\mathbf{r}} \mathbf{j}(\mathbf{r}') = 0$ , і

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \int_{V'} \frac{1}{c} \nabla \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \times \mathbf{j}(\mathbf{r}') dV' = \nabla \times \frac{1}{c} \int_{V'} \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}') dV'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}.$$

Отже, магнітне поле можна подати у вигляді ротора деякого допоміжного векторного поля:

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \quad (8.11)$$

де  $\mathbf{A}$  називають **вектор-потенціалом** магнітного поля:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{1}{c} \int_{V'} \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}') dV'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}, \quad \mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{1}{c} \sum_i \frac{q_i \mathbf{v}_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|} \quad (8.12)$$

(друга формула — для системи точкових зарядів).

**!** Вектор-потенціал  $\mathbf{A}$  відіграє в магнітостатиці ту саму роль, що й скалярний потенціал  $\varphi$  в електростатиці: обидва — допоміжні величини, через які поле виражається простіше, ніж напряму. Принципова відмінність —  $\mathbf{A}$  векторний, а  $\varphi$  скалярний, що відображає **вихровий** характер магнітного поля на противагу **потенціальному** характеру електростатичного.

**Калібрування вектор-потенціалу.** Вектор-потенціал вводиться *неоднозначно*: два вектор-потенціали  $\mathbf{A}$  і  $\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla f(\mathbf{r})$  (де  $f$  — будь-яка скалярна функція) призводять до *одного й того самого* магнітного поля  $\mathbf{B}$ , оскільки  $\nabla \times (\nabla f) \equiv 0$  для будь-якої функції  $f$ . Цю свободу вибору (*калібрувальну свободу*) можна використати, щоб накласти на  $\mathbf{A}$  якесь додаткове зручне обмеження. Найзручніше в магнітостатиці — накласти умову

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0 \quad (8.13)$$

— її називають *кулонівським калібруванням*. Саме таке калібрування задовольняє вираз (8.12), отриманий напряду із закону Біо-Савара-Лапласа (у цьому неважко переконатись, узявши дивергенцію і скориставшись рівнянням неперервності для стаціонарного струму,  $\nabla \cdot \mathbf{j} = 0$ ).

### 8.6. Теореми магнітостатики

**Теорема Гаусса для магнітного поля.** Маючи на увазі тотожність  $\nabla \cdot \nabla \times \mathbf{A} \equiv 0$  (дивергенція будь-якого ротора тотожно дорівнює нулю) і формулу  $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ , відразу отримуємо *теорему Гаусса для магнітного поля в диференціальній формі*:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0. \quad (8.14)$$

Застосовуючи теорему Остроградського-Гаусса, отримуємо інтегральну форму:

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0.$$

Теорема Гаусса для  $\mathbf{B}$  — це математичний вираз того самого факту, з якого ми почали розділ: **вільних магнітних зарядів немає**. Силкові лінії індукції магнітного поля не мають ні витоків, ні стоків — вони або замкнені самі на себе, або йдуть з нескінченності в нескінченність, але ніколи не починаються й не закінчуються в певній точці простору (на відміну від ліній  $\mathbf{E}$ , які починаються й закінчуються на електричних зарядах).

**Теорема про циркуляцію: диференціальна форма.** Знайдемо ротор вектора  $\mathbf{B}$ , скориставшись відомою тотожністю  $\nabla \times \nabla \times \mathbf{A} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$  і кулонівським калібруванням (8.13) ( $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ ):

$$\nabla \times \mathbf{B} = \nabla \times \nabla \times \mathbf{A} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} = -\nabla^2 \mathbf{A}. \quad (8.15)$$



З іншого боку, підставивши  $\mathbf{A}$  з формули (8.12) у рівняння Пуассона можна показати (за прямою аналогією з електростатикою), що кожна декартова компонента вектора  $\mathbf{A}$  задовольняє рівняння Пуассона з джерелом  $\mathbf{j}$ :

$$\nabla^2 \varphi = -4\pi\rho, \quad \varphi = \int_{V'} \frac{\rho dV'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \quad \Longleftrightarrow \quad \nabla^2 \mathbf{A} = -\frac{4\pi}{c} \mathbf{j}, \quad \mathbf{A} = \frac{1}{c} \int_{V'} \frac{\mathbf{j} dV'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}.$$

**Однакові за формою рівняння мають однакові за формою розв'язки** — це загальний і дуже потужний принцип математичної фізики: рівняння Пуассона для кожної компоненти  $\mathbf{A}$  математично **тотожне** рівнянню Пуассона для потенціалу  $\varphi$ , з тією лише заміною  $\rho \rightarrow j_x/c, j_y/c, j_z/c$ . Тому весь математичний апарат, розвинений для електростатики (методи розв'язання рівняння Пуассона, зображень тощо), автоматично переноситься на задачі магнітостатики — варто лише правильно «перекласти» одну задачу в термінах іншої.

Підставляючи  $\nabla^2 \mathbf{A} = -4\pi\mathbf{j}/c$  у (8.15), отримуємо **теорему про циркуляцію магнітного поля в диференціальній формі**:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}. \quad (8.16)$$

**Теорема про циркуляцію: інтегральна форма.** Застосовуючи до (8.16) теорему Стокса, отримуємо інтегральну форму: циркуляція вектора  $\mathbf{B}$  по довільному замкненому контуру  $L$  пропорційна повному струму, що протікає крізь будь-яку поверхню  $S$ , натягнуту на цей контур (рис. 8.9):

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} = \frac{4\pi}{c} \int_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S}.$$





Рис. 8.9. Контур  $L$  і натягнута на нього поверхня  $S$ , крізь яку протікає струм

У випадку дискретних (лінійних) струмів це співвідношення набуває найпростішого вигляду: циркуляція  $\mathbf{B}$  по контуру  $L$  пропорційна

**алгебраїчний** сумі струмів, що охоплюються цим контуром (рис. 8.10):

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} = \frac{4\pi}{c} \sum_i I_i. \quad (8.17)$$

Рис. 8.10. Струм враховують зі знаком «плюс», якщо його напрям узгоджений із напрямом обходу контуру  $L$  за правилом правого гвинта, і зі знаком «мінус» — у протилежному випадку



Знак кожного струму  $I_i$  у сумі (8.17) визначають за **правилом правого гвинта** (правилом буравчика): якщо чотири пальці правої руки вказують напрям обходу контуру  $L$ , то великий палець вказує напрям, у якому струм слід вважати **додатним**. Провідник, що не проходить крізь поверхню, натягнуту на контур (або проходить крізь неї двічі, в обидва боки, як у підковоподібному контурі), не робить внеску в циркуляцію взагалі — не тому, що поля там немає, а тому, що внески від різних ділянок такого провідника при обході контуру взаємно скорочуються.

**Приклади на теорему про циркуляцію.** Теорема про циркуляцію, так само як і теорема Гаусса в електростатиці, дає змогу без громіздкого інтегрування знайти поле в задачах з високою симетрією — достатньо обрати контур  $L$  так, щоб на ньому  $B = \text{const}$ , а  $\mathbf{B} \parallel d\mathbf{r}$ .

**Поле нескінченного прямого провідника.** Обираємо контур — коло радіуса  $r$  у площині, перпендикулярній до провідника, з центром на провіднику. З міркувань симетрії  $\mathbf{B}$  напрямлене по дотичній до цього кола й однакове за модулем усюди на ньому, тому  $\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} = B \cdot 2\pi r$ , а циркуляція охоплює струм  $I$ ; звідси одразу  $B = 2I/(cr)$  — той самий результат, що й ми вже отримали прямим інтегруванням закону Біо–Савара–Лапласа, формула (8.9), але тепер — значно простіше.

**Поле нескінченного соленоїда.** Обираємо прямокутний контур  $L$ , одна сторона якого проходить усередині соленоїда паралельно його осі, а протилежна — далеко зовні (де поле соленоїда, як показує експеримент і докладніший аналіз, прямує до нуля). Циркуляція набирається лише з внутрішньої сторони довжиною  $\ell$ ,  $\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} = B\ell$ , а контур охоплює  $N$  витків із струмом  $I$  кожен, тобто повний струм  $NI$ :

$$B = \frac{4\pi N}{c} I = \frac{4\pi}{c} nI,$$

де  $n = N/\ell$  — число витків на одиницю довжини соленоїда. Поле всередині нескінченного соленоїда **однорідне**, зовні — дорівнює нулю.

**Поле всередині й поза нескінченим циліндричним провідником** (рис. 8.11), по якому тече струм зі сталою по перерізу густиною  $j$ . Усередині (на відстані  $r$  від осі,  $r < R$ ) контур  $L$  охоплює лише частину струму,  $I(r) = j\pi r^2$ , тому

$$B \cdot 2\pi r = \frac{4\pi}{c} j\pi r^2 \Rightarrow B = \frac{2\pi}{c} jr \quad (r < R);$$

поле всередині зростає **лінійно** з відстанню від осі. Зовні ( $r > R$ ) контур охоплює весь струм  $I = j\pi R^2$ , тому

$$B = \frac{2I}{cr} \quad (r > R)$$

— поле спадає так само, як і поле нескінченно тонкого провідника з тим самим повним струмом  $I$  (порівняйте з формулою (8.9)).




Рис. 8.11. Поле нескінченного циліндричного провідника зі струмом: усередині й поза провідником

**Порівняння законів електро- та магнітостатики у вакуумі.** Корисно звести головні результати цього й попередніх розділів у порівняльну таблицю: математична структура електро- і магнітостатики у вакуумі паралельна, хоча фізичний зміст — принципово різний (табл. 8.1).

Джерелом електростатичного поля є заряди — це поле **потенціальне** (має витoki й стоки, циркуляція завжди нульова). Джерелом магнітного поля є струми — це поле **вихрове** (не має витоків і стоків, зате має ненульову циркуляцію там, де є струм). Ця структурна відмінність — не випадковість, а наслідок відсутності магнітних зарядів: там, де в електростатиці стояв би заряд  $\rho$ , у магнітостатиці стоїть **нуль** (теорема Гаусса), а там, де в

Таблиця 8.1. Порівняння теорем електро- та магнітостатики у вакуумі

|                               | Електростатика                                               | Магнітостатика                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Потенціал                     | $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$ (потенціальне поле)            | $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ (вихрове поле)                                      |
| Теорема Гаусса (диф.)         | $\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho$                         | $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$                                                               |
| Теорема Гаусса (інт.)         | $\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi \int_V \rho dV$ | $\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$                                                  |
| Теорема про циркуляцію (диф.) | $\nabla \times \mathbf{E} = 0$                               | $\nabla \times \mathbf{B} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}$                                      |
| Теорема про циркуляцію (інт.) | $\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = 0$                   | $\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} = \frac{4\pi}{c} \int_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S}$ |

**!** електростатиці стояв би нуль (потенціальність поля), у магнітостатиці стоїть струм  $\mathbf{j}$  (вихровість поля) — вихор струму «замінює» відсутній магнітний заряд.

### 8.7. Магнітний момент

**Означення.** Магнітний момент системи рухомих зарядів визначають за прямою аналогією з моментом імпульсу  $\mathbf{L} = \int_V \mathbf{r} \times \rho \mathbf{v} dV$  для розподіленої маси, що рухається: якщо момент імпульсу — це «момент кількості руху», то магнітний момент — «момент кількості струму»:

$$\mathbf{L} = \int_V \mathbf{r} \times \rho \mathbf{v} dV, \quad \mathbf{p}_m = \frac{1}{2c} \int_V \mathbf{r} \times \rho \mathbf{v} dV.$$

Оскільки густина струму  $\mathbf{j} = \rho \mathbf{v}$ , а  $\mathbf{j} dV$  — елемент струму (див. (8.4)), формулу магнітного моменту можна записати для різних випадків розподілу струму:

$$\mathbf{p}_m = \frac{1}{2c} \int_V \mathbf{r} \times \mathbf{j} dV \quad (\text{об'ємні струми}),$$

$$\mathbf{p}_m = \frac{I}{2c} \oint_L \mathbf{r} \times d\boldsymbol{\ell} \quad (\text{лінійний замкнений постійний струм}).$$

(8.18)

**Магнітний момент колового витка.** Обчислимо за формулою (8.18) магнітний момент плоского колового витка радіуса  $R$  зі струмом  $I$

(рис. 8.12). Оскільки  $\mathbf{r} \perp d\boldsymbol{\ell}$  у кожній точці кола, а  $|\mathbf{r} \times d\boldsymbol{\ell}| = R d\ell$ , і напрям цього добутку той самий у кожній точці (по нормалі  $\mathbf{n}$  до площини витка), маємо

$$\mathbf{p}_m = \frac{I}{2c} \oint_L \mathbf{r} \times d\boldsymbol{\ell} = \frac{1}{c} I \pi R^2 \mathbf{n} = \frac{1}{c} I S \mathbf{n}, \quad (8.19)$$

де  $S = \pi R^2$  — площа витка.




Рис. 8.12. До обчислення магнітного моменту колового витка зі струмом

**!** Формула (8.19) насправді універсальна: магнітний момент **будь-якого** плоского замкненого витка (не обов'язково колового) зі струмом  $I$  дорівнює  $\mathbf{p}_m = IS\mathbf{n}/c$ , де  $S$  — площа, обмежена контуром витка, а напрям нормалі  $\mathbf{n}$  пов'язаний із напрямом обходу контуру струмом за правилом правого гвинта.

**Гіромагнітне відношення.** Відношення магнітного моменту зарядженого тіла до його моменту імпульсу називають **гіромагнітним відношенням**:

$$\mathbf{p}_m = \gamma \mathbf{L}.$$

Для будь-якого **класичного** тіла, у якого відношення заряду до маси однакове в кожному елементі об'єму (наприклад, для однорідно зарядженої кулі, що обертається, рис. 8.13), гіромагнітне відношення не залежить від закону руху й дорівнює

$$\gamma = \frac{Q}{2Mc}, \quad (8.20)$$

де  $Q$  і  $M$  — повний заряд і маса тіла.




Рис. 8.13. Однорідно заряджена куля, що обертається навколо власної осі

Класичний результат (8.20) чудово підтверджується для макроскопічних тіл, але **порушується** для електрона: його експериментальне гіромагнітне відношення виявляється майже рівно **вдвічі** більшим за класичне значення  $-e/(2m_e c)$ , тобто  $\gamma_e \approx -e/(m_e c)$ . Причина — власний (спіновий) момент імпульсу електрона не пов'язаний із класичним обертанням якогось зарядженого тіла навколо осі, а є суто квантовою величиною, для якої «аномальний» множник 2 (точніше,  $g$ -фактор, що дорівнює 2.0023 ...) — прямий наслідок релятивістського квантового рівняння Дірака. Це один із перших історичних натяків на те, що електрон не можна уявляти як маленьку заряджену кульку, що обертається.

**Вектор-потенціал на далеких відстанях. Поле магнітного диполя.** Знайдемо вектор-потенціал системи струмів, зосереджених у малій області простору, на великій відстані від неї ( $r \gg r_i$ , де  $r_i$  — характерний розмір системи). Розкладаючи  $1/|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|$  у формулі (8.12) в ряд за малим параметром  $r_i/r$  і усереднюючи за часом (для стаціонарного, тобто періодичного або усталеного, руху усереднена похідна будь-якої обмеженої величини дорівнює нулю), після певних (дещо громіздких, але прямолінійних) векторних перетворень отримують головний, дипольний член розкладу.

Нехай вектор-потенціал системи точкових зарядів  $e_i$  визначається формулою (8.12):

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{1}{c} \sum_i \frac{e_i \mathbf{v}_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|}.$$

Оскільки заряди рухаються, ця формула дає *миттєвий* вектор-потенціал, який явно залежить від часу через  $\mathbf{r}_i(t)$  і  $\mathbf{v}_i(t)$ . Нас, однак, цікавить не миттєве, а усереднене за часом поле системи — те, що спостерігається макроскопічно, коли рух зарядів фінітний (обмежений у просторі) і періодичний або усталений (наприклад, електрони в атомі чи струм у витку). Сенс усереднення в тому, що для будь-якої обмеженої (фінітної) величини  $Q(t)$  її похідна за часом усереднюється до нуля:

$$\overline{\frac{dQ}{dt}} \equiv \frac{1}{T} \int_0^T \frac{dQ}{dt} dt = \frac{Q(T) - Q(0)}{T} \rightarrow 0, \quad (8.21)$$

оскільки чисельник обмежений, а знаменник  $T$  зростає (або, для точно періодичного руху,  $Q(T) = Q(0)$  й чисельник дорівнює нулю точно). Саме ця властивість і дозволяє прибрати нижче доданки, які самі є повними похідними за часом.



Розкладаючи знаменник за малим параметром  $r_i/r$ ,

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|} \approx \frac{1}{r} + \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_i}{r^3},$$

отримуємо

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{1}{cr} \sum_i e_i \mathbf{v}_i + \frac{1}{cr^3} \sum_i e_i \mathbf{v}_i (\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_i). \quad (8.22)$$

Перший доданок є повною похідною за часом:

$$\sum_i e_i \mathbf{v}_i = \frac{d}{dt} \sum_i e_i \mathbf{r}_i,$$

причому  $\sum_i e_i \mathbf{r}_i$  — це електричний дипольний момент системи, обмежена величина. Тож, згідно з (8.21), цей член зникає після усереднення за часом.

Для другого доданка позначимо  $S \equiv \sum_i e_i \mathbf{v}_i (\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_i)$  і розглянемо допоміжну повну похідну

$$\frac{d}{dt} \sum_i e_i \mathbf{r}_i (\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_i) = \sum_i e_i \mathbf{v}_i (\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_i) + \sum_i e_i \mathbf{r}_i (\mathbf{r} \cdot \mathbf{v}_i) = S + \sum_i e_i \mathbf{r}_i (\mathbf{r} \cdot \mathbf{v}_i),$$

середнє від якої також дорівнює нулю (сума  $\sum_i e_i \mathbf{r}_i (\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_i)$  обмежена), отже

$$\sum_i e_i \mathbf{r}_i (\mathbf{r} \cdot \mathbf{v}_i) = -S. \quad (8.23)$$

Скориставшись тотожністю подвійного векторного добутку  $\mathbf{r} \times (\mathbf{v}_i \times \mathbf{r}_i) = \mathbf{v}_i (\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_i) - \mathbf{r}_i (\mathbf{r} \cdot \mathbf{v}_i)$ , підсумовуємо з вагами  $e_i$  і враховуємо (8.23):

$$\sum_i e_i [\mathbf{r} \times (\mathbf{v}_i \times \mathbf{r}_i)] = S - (-S) = 2S \Rightarrow$$

$$S = \frac{1}{2} \mathbf{r} \times \sum_i e_i (\mathbf{v}_i \times \mathbf{r}_i) = -\mathbf{r} \times \left( \frac{1}{2} \sum_i e_i (\mathbf{r}_i \times \mathbf{v}_i) \right). \quad (8.24)$$

Означимо магнітний момент системи

$$\mathbf{p}_m \equiv \frac{1}{2c} \sum_i e_i (\mathbf{r}_i \times \mathbf{v}_i), \quad (8.25)$$

тоді  $S = -c(\mathbf{r} \times \mathbf{p}_m) = c(\mathbf{p}_m \times \mathbf{r})$ , і підстановка в (8.22) одразу дає:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mathbf{p}_m \times \mathbf{r}}{r^3}. \quad (8.26)$$

Магнітне поле далекої системи струмів знаходимо за формулою  $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ , підставляючи (8.26) і користуючись векторними тотожностями для ротора векторного добутку (з урахуванням  $\nabla \cdot (\mathbf{r}/r^3) = 0$  при  $r \neq 0$ ):

Скористаємось тотожністю ротора векторного добутку

$$\nabla \times (\mathbf{a} \times \mathbf{w}) = \mathbf{a}(\nabla \cdot \mathbf{w}) - \mathbf{w}(\nabla \cdot \mathbf{a}) + (\mathbf{w} \cdot \nabla)\mathbf{a} - (\mathbf{a} \cdot \nabla)\mathbf{w},$$

застосованою до  $\mathbf{a} = \mathbf{p}_m = \text{const}$  і  $\mathbf{w} = \mathbf{r}/r^3$ . Оскільки  $\mathbf{p}_m$  стала,  $\nabla \cdot \mathbf{p}_m = 0$  і  $(\mathbf{w} \cdot \nabla)\mathbf{p}_m = 0$ , тож

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{p}_m \nabla \cdot \left( \frac{\mathbf{r}}{r^3} \right) - (\mathbf{p}_m \cdot \nabla) \frac{\mathbf{r}}{r^3}.$$

Перший доданок зникає, бо  $\nabla \cdot (\mathbf{r}/r^3) = 0$  при  $r \neq 0$ . У другому обчислимо похідну по компонентах:

$$(\mathbf{p}_m \cdot \nabla) \frac{r_l}{r^3} = p_{m,k} \partial_k \left( \frac{r_l}{r^3} \right) = p_{m,k} \left( \frac{\delta_{kl}}{r^3} - \frac{3r_l r_k}{r^5} \right) = \frac{p_{m,l}}{r^3} - \frac{3r_l (\mathbf{p}_m \cdot \mathbf{r})}{r^5},$$

тобто

$$(\mathbf{p}_m \cdot \nabla) \frac{\mathbf{r}}{r^3} = \frac{\mathbf{p}_m}{r^3} - \frac{3(\mathbf{p}_m \cdot \mathbf{r})\mathbf{r}}{r^5}.$$

Підставляючи назад, отримуємо шуканий результат:

$$\mathbf{B} = \frac{3(\mathbf{p}_m \cdot \mathbf{r})\mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathbf{p}_m}{r^3}. \quad (8.27)$$

Формула (8.27) за виглядом повністю збігається з формулою для поля точкового електричного диполя,  $\mathbf{E} = 3(\mathbf{p}_e \cdot \mathbf{r})\mathbf{r}/r^5 - \mathbf{p}_e/r^3$  (гл. 5): достатньо замінити  $\mathbf{p}_e \rightarrow \mathbf{p}_m$  і  $\mathbf{E} \rightarrow \mathbf{B}$ . Це означає, що на достатньо великій відстані поле **будь-якої** системи струмів (колового витка, стрижневого магніту, навіть атома) виглядає так само, як поле точкового **магнітного диполя** — незалежно від конкретного мікроскопічного розподілу цих струмів.

**Магнітний диполь і ефективні магнітні заряди.** Оскільки формально поле магнітного диполя збігається з полем електричного, точковий магнітний момент можна (лише **формально**, поза областю, зайнятою реальними струмами) розглядати як диполь, складений з **ефективних магнітних зарядів** — північного (N) і південного (S), рис. 8.14:

$$\mathbf{p}_m = q_m \ell,$$

де  $q_m$  — величина ефективного магнітного заряду, а  $\ell$  — «плече» диполя.

Ця модель — зручна **розрахункова фікція**, а не фізична реальність: реальних магнітних зарядів немає (теорема Гаусса для  $\mathbf{B}$ , формула (8.14)). Модель ефективних зарядів коректно відтворює




Рис. 8.14. Формальна модель магнітного диполя як пари ефективних магнітних зарядів  $N$  і  $S$

!

поле **зовні** області, зайнятої струмами, але дає хибну картину всередині цієї області: лінії  $\mathbf{B}$  реального витка зі струмом — **замкнені** і всередині витка напрямлені **в той самий бік**, що й зовні на осі; натомість лінії поля формальної моделі «стрижня» з ефективними зарядами на кінцях — **розімкнені** і всередині йдуть від  $N$  до  $S$ , тобто **назустріч** справжньому полю витка.

Таблиця 8.2. Порівняння електричного і магнітного точкових диполів

|           | Електричний диполь                                                                               | Магнітний диполь                                                                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Потенціал | $\varphi = \frac{\mathbf{p}_e \cdot \mathbf{r}}{r^3}$                                            | $A = \frac{\mathbf{p}_m \times \mathbf{r}}{r^3}$                                                 |
| Поле      | $\mathbf{E} = \frac{3(\mathbf{p}_e \cdot \mathbf{r})\mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathbf{p}_e}{r^3}$ | $\mathbf{B} = \frac{3(\mathbf{p}_m \cdot \mathbf{r})\mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathbf{p}_m}{r^3}$ |

### 8.8. Потенціальна енергія диполя та сила, що діє на диполь в магнітному полі

**Момент сили, що діє на контур в магнітному полі.** Розглянемо плоский виток зі струмом  $I$  в **однорідному** зовнішньому полі  $\mathbf{B}$  (рис. 8.15). За означенням моменту сили і формулою для сили Ампера на елементі витка (8.5),

$$\mathbf{M} = \frac{1}{c} \oint_L \mathbf{r} \times (I d\boldsymbol{\ell} \times \mathbf{B}).$$




Рис. 8.15. Виток зі струмом, довільно орієнтований в однорідному полі

Розкриваємо подвійний векторний добуток за формулою "БАЦ мінус ЦАБ":

$$\mathbf{r} \times (d\mathbf{r} \times \mathbf{B}) = d\mathbf{r}(\mathbf{r} \cdot \mathbf{B}) - \mathbf{B}(\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r}),$$

звідки

$$\mathbf{M} = \frac{I}{c} \oint_L d\mathbf{r} (\mathbf{r} \cdot \mathbf{B}) - \frac{I}{c} \mathbf{B} \oint_L (\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r}). \quad (8.28)$$

Другий доданок зникає одразу: підінтегральний вираз  $\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} = d(r^2/2)$  — повний диференціал, а інтеграл повного диференціала по замкненому контуру дорівнює нулю:

$$\oint_L \mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} = \oint_L d\left(\frac{r^2}{2}\right) = 0. \quad (8.29)$$

Залишається обчислити перший доданок,  $\oint_L d\mathbf{r} (\mathbf{r} \cdot \mathbf{B})$ . Розкладемо діадинний вираз  $dr_i r_j$  на симетричну й антисиметричну за індексами  $i, j$  частини:

$$dr_i r_j = \underbrace{\frac{1}{2}(dr_i r_j + r_i dr_j)}_{\text{симетрична частина}} + \underbrace{\frac{1}{2}(dr_i r_j - r_i dr_j)}_{\text{антисиметрична частина}}.$$

Симетрична частина є повним диференціалом добутку координат,  $\frac{1}{2}(dr_i r_j + r_i dr_j) = \frac{1}{2} d(r_i r_j)$ , і тому інтегрується в нуль по замкненому контуру — так само, як і в (8.29):

$$\oint_L \frac{1}{2} d(r_i r_j) B_j = 0.$$

Антисиметрична частина виражається через векторний добуток: використовуючи тотожність  $r_i dr_j - r_j dr_i = \varepsilon_{ijk} (\mathbf{r} \times d\mathbf{r})_k$ , отримуємо

$$\frac{1}{2}(dr_i r_j - r_i dr_j) B_j = \frac{1}{2} [(\mathbf{r} \times d\mathbf{r}) \times \mathbf{B}]_i,$$

тож

$$\oint_L d\mathbf{r} (\mathbf{r} \cdot \mathbf{B}) = \frac{1}{2} \left( \oint_L \mathbf{r} \times d\mathbf{r} \right) \times \mathbf{B}. \quad (8.30)$$

Підставляючи (8.29) і (8.30) у (8.28), після зведення подібних доданків отримують:

$$\mathbf{M} = \left( \frac{I}{2c} \oint_L \mathbf{r} \times d\mathbf{r} \right) \times \mathbf{B} = \mathbf{p}_m \times \mathbf{B}, \quad (8.31)$$

— той самий результат, що й був покладений в означення вектора  $\mathbf{B}$  на початку розділу (формула (8.1)), але тепер уже *виведений*, а не постульований, для довільного плоского витка довільної форми. Тут  $\mathbf{p}_m = \frac{I}{2c} \oint_L \mathbf{r} \times d\mathbf{r} = \frac{I}{c} \mathbf{S}$ , де  $\mathbf{S} = \frac{1}{2} \oint_L \mathbf{r} \times d\mathbf{r}$  — векторна площа контуру, що узгоджується з магнітним моментом, означеним раніше через (8.25).

**Потенціальна енергія диполя в магнітному полі.** Момент сил  $\mathbf{M} = \mathbf{p}_m \times \mathbf{B}$  прагне зорієнтувати магнітний момент витка вздовж поля. З означення потенціальної енергії (робота момента сил при повороті дорівнює зменшенню потенціальної енергії) знаходять

$$U = -\mathbf{p}_m \cdot \mathbf{B}. \quad (8.32)$$

Мінімум цієї енергії досягається при  $\mathbf{p}_m \uparrow \uparrow \mathbf{B}$  — саме тому магнітний момент, якщо йому не заважають інші сили, прагне орієнтуватись вздовж зовнішнього поля.

Формула (8.32), разом із твердженням про нульову роботу магнітного поля (8.6), породжує позірний парадокс: якщо магнітний момент витка — це реальний виток зі струмом, а магнітне поле, орієнтуючи цей виток, змінює його потенціальну енергію, — то **за рахунок чого** відбувається ця зміна енергії, якщо магнітне поле принципово не може виконувати роботу? Відповідь — та сама, що й у Увазі вище про роботу магнітного поля: зміна енергії витка при його повороті відбувається **за рахунок джерела струму**, яке підтримує в контурі струм  $I$  незмінним, долаючи ЕРС індукції, що виникає під час повороту витка. Саме на цьому принципі — перетворенні енергії джерела в механічну роботу обертання рамки за «посередництва» магнітного поля — і ґрунтується принцип роботи **електричного двигуна**: ротор (рамка зі струмом), поміщений між полюсами магніту, під дією моменту сил  $\mathbf{M} = \mathbf{p}_m \times \mathbf{B}$  намагається зорієнтуватися вздовж поля, а комутатор своєчасно змінює напрям струму в обмотці, щоб забезпечити неперервне обертання в одному напрямку.


**Сила, що діє на диполь у неоднорідному магнітному полі.** У **однорідному** полі, як бачимо з формули (8.31), на диполь діє лише момент сил, що обертає його, але не діє сумарна сила (сили Ампера, що діють на протилежні елементи витка, компенсують одна одну). У **неоднорідному** полі ця компенсація неповна, і на диполь діє сумарна сила (рис. 8.16):

$$\mathbf{F} = -\nabla U = \nabla(\mathbf{p}_m \cdot \mathbf{B}).$$

Скориставшись векторною тотожністю  $\nabla(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \mathbf{B} \times \nabla \times \mathbf{A} + \mathbf{A} \times \nabla \times \mathbf{B} + (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{A} + (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B}$  і врахувавши, що магнітний момент  $\mathbf{p}_m$  — стала величина (тому  $\nabla \times \mathbf{p}_m \equiv 0$ ), а в області, де перебуває диполь, немає струмів провідності ( $\nabla \times \mathbf{B} = 0$ , оскільки  $\mathbf{j} = 0$ ), отримуємо остаточно

$$\mathbf{F} = (\mathbf{p}_m \cdot \nabla)\mathbf{B}. \quad (8.33)$$

Рис. 8.16. Магнітний диполь у неоднорідному полі втягується в область сильнішого поля



Формула (8.33) означає, що магнітний диполь, зорієнтований уздовж поля, завжди **втягується** в область, де поле **сильніше** (там, де  $B$  зростає), — точнісінько так само, як електричний диполь у неоднорідному електричному полі. Саме на цьому принципі ґрунтується, наприклад, дія магніту на феромагнітні матеріали (цвяхи, залізні ошурки тощо): зовнішнє поле магніту наводить у них магнітний момент, зорієнтований уздовж поля, і цей момент після цього втягується в область найсильнішого поля — впритул до полюса магніту.

## Підсумки

Головний фізичний урок цього розділу: магнітне поле — принципово **вихрове**, а не потенціальне поле, породжене не зарядами, а **рухом** зарядів (струмами), і саме  $\square$  воно ніколи не виконує роботи над окремою частинкою. Усі «силові» прояви магнітного поля, які ми спостерігаємо в макроскопічних явищах — обертання рамки в електродвигуні, втягування феромагнетика в область сильного поля, орієнтація магнітної стрілки, — насправді є проявом **перерозподілу** енергії, запасеної в джерелах струму чи в самому русі зарядів, а магнітне поле виступає лише посередником, який «перенаправляє» цю енергію, підпорядковуючись закону збереження.

### ? Контрольні питання

- 1 У чому полягав дослід Ерстеда 1820 р.? Чому це відкриття стало відправною точкою об'єднання електрики й магнетизму в єдину теорію?
- 2 Чим магнітне поле принципово відрізняється від електричного щодо дії на нерухомі заряди? Чому підхід до означення поля через силу на пробний заряд, застосовний для  $E$ , не працює безпосередньо



для магнітного поля?

- 3 Виведіть означення вектора магнітної індукції  $\mathbf{B}$  через момент сил, що діє на магнітний диполь,  $\mathbf{M} = \mathbf{p}_m \times \mathbf{B}$ . Чому  $\mathbf{B}$  називають індукцією, а не напруженістю, — у чому історична причина цієї термінологічної асиметрії?
- 4 Запишіть магнітну складову сили Лоренца та повну силу Лоренца. Виведіть з неї силу Ампера для елемента об'ємного  $\mathbf{j} dV$  та лінійного  $I d\ell$  струму.
- 5 Доведіть, що магнітна складова сили Лоренца не виконує роботи над зарядженою частинкою,  $\delta A = 0$ . Як цей факт узгоджується з тим, що електродвигун виконує реальну механічну роботу за рахунок дії магнітного поля на рамку зі струмом?
- 6 Сформулюйте закон Біо–Савара–Лапласа для елемента струму. У чому полягає аналогія й відмінність цього закону від закону Кулона?
- 7 Покажіть, що той самий рухомий заряд для одного спостерігача створює лише електричне поле, а для іншого — і електричне, і магнітне. Що це означає для розуміння  $\mathbf{E}$  і  $\mathbf{B}$  як граней єдиного електромагнітного поля?
- 8 Виведіть за законом Біо–Савара–Лапласа поле нескінченного прямого провідника  $B = 2I/(cr)$  та поле скінченного відрізка провідника через кути  $\alpha_1, \alpha_2$ .
- 9 Що встановили досліди Ампера про взаємодію паралельних провідників зі струмом? Виведіть формулу сили взаємодії на одиницю довжини  $F/\ell = 2I_1I_2/(c^2d)$  і поясніть, як вона історично визначала одиницю ампера.
- 10 Виведіть вираз для вектор-потенціала  $\mathbf{A}$  магнітного поля з закону Біо–Савара–Лапласа, показавши, що  $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ . У чому калібрувальна свобода вибору  $\mathbf{A}$  і що таке кулонівське калібрування  $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ ?
- 11 Виведіть теорему Гаусса для магнітного поля  $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$  з тотожності  $\nabla \cdot \nabla \times \mathbf{A} \equiv 0$ . Що це означає для силових ліній  $\mathbf{B}$  порівняно з лініями  $\mathbf{E}$ ?
- 12 Виведіть теорему про циркуляцію магнітного поля  $\nabla \times \mathbf{B} = (4\pi/c)\mathbf{j}$  в диференціальній та  $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} = (4\pi/c) \sum I_i$  в інтегральній формах. Як визначають знак струму за правилом правого гвинта?
- 13 Застосовуючи теорему про циркуляцію, знайдіть поле нескінченного прямого провідника, поле нескінченного соленоїда та поле всередині й поза нескінченим циліндричним провідником зі струмом.
- 14 Порівняйте математичну структуру електро- і магнітостатики у вакуумі (потенціал, теорема Гаусса, теорема про циркуляцію). Чому

магнітне поле вихрове, а електростатичне — потенціальне, і як це пов'язано з відсутністю магнітних зарядів?

- 15 Дайте означення магнітного моменту системи струмів через об'ємну та лінійну густину струму. Виведіть магнітний момент плоского колового витка  $\mathbf{p}_m = I\mathbf{S}\mathbf{n}/c$ .
- 16 Що таке гіромагнітне відношення? Виведіть його класичне значення  $\gamma = Q/(2Mc)$  і поясніть, чому воно вдвічі порушується для електрона (аномальний g-фактор).
- 17 Виведіть вираз для вектор-потенціалу та поля далекого магнітного диполя  $\mathbf{B} = 3(\mathbf{p}_m \cdot \mathbf{r})\mathbf{r}/r^5 - \mathbf{p}_m/r^3$ . Чому на великій відстані поле будь-якої системи струмів виглядає як поле точкового магнітного диполя?
- 18 У чому полягає модель ефективних магнітних зарядів для опису поля диполя? Чому вона є лише зручною розрахунковою фікцією, коректною тільки поза областю реальних струмів?
- 19 Виведіть момент сили  $\mathbf{M} = \mathbf{p}_m \times \mathbf{B}$ , що діє на плоский виток зі струмом у однорідному полі, через силу Ампера на елементах контуру.
- 20 Виведіть потенціальну енергію магнітного диполя в полі  $U = -\mathbf{p}_m \cdot \mathbf{B}$ . За рахунок чого насправді відбувається зміна цієї енергії, якщо магнітне поле принципово не виконує роботи?
- 21 Виведіть формулу сили, що діє на магнітний диполь у неоднорідному полі,  $\mathbf{F} = (\mathbf{p}_m \cdot \nabla)\mathbf{B}$ . Чому диполь, зорієнтований уздовж поля, завжди втягується в область сильнішого поля, і як це пояснює притягання ферромагнітних матеріалів до магніту?

# 9

## Магнітне поле в речовині

---

Речовина не створює нового типу поля — вона лише ховає у собі мільярди мільярдів мікроскопічних струмів, і все містечтво теорії магнетизму в речовині полягає в тому, щоб навчитися не рахувати їх поштучно.

Переосмислення ідей сучасної фізики


### Гіпотеза Ампера

Ми вже знаємо, що магнітне поле діє на рухомі заряджені частинки та на рамки зі струмом. Але *чому воно діє також і на шматок звичайного заліза* — скажімо, на цвях, який сам по собі не є магнітом? Відповідь на це запитання дав ще А. Ампер: він припустив, що *всередині магніту теж течуть струми*.


Якщо взяти магнітну стрілку чи магніт у руки, жодних струмів ми, звісно, не відчуваємо: отже, ці струми циркулюють *усередині* речовини і ніколи не виходять назовні. Що це за струми, Ампер, звісно, не знав — адже про будову атома тоді не було відомо нічого. Сучасній науці вже відомо, що звичайна речовина складається з атомів: усередині атомів є позитивно заряджені ядра, навколо яких рухаються негативно заряджені електрони, причому самі електрони, до того ж, — маленькі магнітні «стрілочки» (мають власний магнітний момент, спін). Отже, рух електронів усередині атомів — це і є ті самі *струми*, про існування яких здогадався Ампер; магнітне поле діє на ці струми, а отже — і на речовину загалом (рис. 9.1).

### 9.1. Основні поняття

**Мікрополе та середнє поле.** У речовині магнітне поле формується як зовнішнім полем, так і струмами, що циркулюють у самій речовині. На мікрорівні (тобто на відстанях порядку розміру атома й менше)



(а) Ненамагнічена речовина  
(хаотичний розподіл молекулярних струмів).



(б) Намагнічена речовина  
(впорядкований розподіл молекулярних струмів).

Рис. 9.1. Гіпотеза Ампера: магнетизм речовини зумовлений мікроскопічними (молекулярними) струмами всередині неї.

це поле різко змінюється в часі й просторі — таке поле називають **мікрополем**  $\mathbf{B}_{\text{micro}}$ . Однак якщо провести усереднення за **фізично нескінченно малим** об'ємом  $\Delta V$  (малим порівняно з масштабом, на якому поле помітно змінюється макроскопічно, але великим порівняно з розмірами й відстанями між окремими атомами — тобто таким, що вміщує величезну кількість атомів), отримаємо **середнє поле**:

$$\langle \mathbf{B} \rangle = \frac{1}{\Delta V} \int_{\Delta V} \mathbf{B}_{\text{micro}} dV. \quad (9.1)$$

Середнє поле змінюється значно повільніше за мікрополе завдяки статистичному усередненню за хаотичного теплового руху частинок. Надалі, як і раніше з полем  $\mathbf{E}$  в діелектрику, під  $\mathbf{B}$  ми завжди розумітимемо саме це **середнє** поле.

**!** Ця конструкція — точна аналогія переходу від мікрополя до макроскопічного поля  $\mathbf{E}$ , яку ми обговорювали в розділі про поле в діелектриках (гл. 5): у макроскопічній електродинаміці ми принципово ніколи не працюємо з полем окремого атома, а лише з полем, усередненим за фізично нескінченно малим об'ємом. Цей самий прийом — спільна методологічна основа всієї макроскопічної теорії поля в речовині, як електричній, так і магнітній.

**Струми провідності та молекулярні струми.** Усі струми, створювані рухомими зарядами в речовині, поділяють на дві принципово різні групи:

1. **Струми провідності** — пов'язані з переміщенням **вільних** носіїв заряду (тих самих, що ми вивчали в гл. 7); це **макроскопічні** струми, зовнішні щодо самої речовини й підтримувані стороннім джерелом (ЕРС).

2. **Молекулярні струми** — зумовлені орбітальним рухом електронів в атомах (молекулах) та їхнім спіном (власним моментом імпульсу), а також, значно меншою мірою, магнітними моментами ядер. Це **внутрішні**, властиві самій речовині струми.

## 9.2. Намагнічування

**Вектор намагніченості.** *Вектором намагніченості (намагніченостю)* називають величину, що характеризує сумарний магнітний момент одиниці об'єму речовини:

$$\mathbf{J} = \frac{1}{\Delta V} \sum_{i \in \Delta V} \mathbf{p}_i, \quad \mathbf{p}_i \text{ — магнітний момент } i\text{-ї частинки,} \quad (9.2)$$

де  $\Delta V$  — той самий **фізично нескінченно малий** об'єм, що й у означенні (9.1). Намагніченість називають **однорідною**, якщо вектор  $\mathbf{J}$  не залежить від точки в речовині; якщо  $\mathbf{J} \neq \text{const}$  — **неоднорідною**.

**!** Вектор намагніченості  $\mathbf{J}$  — точний магнітний аналог вектора поляризації  $\mathbf{P}$  в діелектриках (гл. 5): там  $\mathbf{P}$  — густина електричних дипольних моментів, тут  $\mathbf{J}$  — густина магнітних дипольних моментів. Уся подальша логіка цього розділу (виведення зв'язаних струмів, введення допоміжного вектора  $\mathbf{H}$ , граничні умови) дослівно повторює логіку розділу про діелектрики — з тією різницею, що диполі там **електричні**, а тут — **магнітні**.

**Основна задача теорії магнітостатики в речовині.** Пряме обчислення поля в намагніченій речовині вимагало б підсумовування магнітних полів від колосальної кількості (порядку числа Авогадро) молекулярних струмів — завдання абсолютно нездійсненне практично. Основна ідея теорії магнітостатики в речовині — **вилучити** молекулярні струми з рівнянь, замінивши їх іншою, макроскопічно **вимірюваною** величиною — вектором намагніченості  $\mathbf{J}$ . Це, за аналогією з тим, що ми вже робили для зв'язаних зарядів у діелектриках, істотно спрощує розрахунок полів у магнетиках.

**Зв'язок намагніченості з молекулярними струмами.** Виділимо в намагніченій речовині малий косокутний циліндр, орієнтований так, щоб поле в ньому можна було вважати практично однорідним (рис. 9.2). У товщі циліндра кільцеві молекулярні струми сусідніх атомів течуть у протилежних напрямках і взаємно компенсуються — в усіх точках, **окрім** точок бічної поверхні (рис. 9.3, вигляд торця): там




Рис. 9.2. Косокутний циліндр у намагніченій речовині




Рис. 9.3. Вигляд торця циліндра: кільцеві струми компенсуються всюди, крім бічної поверхні

компенсація неповна, і залишається некомпенсований поверхневий струм, що тече бічною поверхнею циліндра.

Магнітний момент такого циліндрика, з одного боку, дорівнює  $\mathbf{p}_m = \mathbf{J}V$  (за означенням намагніченості), а з іншого — визначається некомпенсованим поверхневим струмом  $I_m$ , що тече по бічній поверхні, за формулою для магнітного моменту витка (8.19) (гл. 8),  $\mathbf{p}_m = \frac{1}{c} I_m S \mathbf{n}$ , де  $S$  — площа торця циліндра,  $\mathbf{n}$  — нормаль до торця, а  $\theta$  — кут між твірною  $\boldsymbol{\tau}$  циліндра і цією нормаллю. Об'єм косокутного циліндра дорівнює  $V = S \ell \cos \theta$ , де  $\ell$  — довжина твірної. Прирівнюючи обидва вирази й проєктуючи рівність на напрям твірної:

$$\mathbf{J}V = \frac{1}{c} I_m S \mathbf{n} \Rightarrow (\mathbf{J} \cdot \boldsymbol{\tau}) S \ell \cos \theta = \frac{1}{c} I_m S (\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\tau}), \quad \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\tau} = \cos \theta.$$

Скорочуючи на  $S \cos \theta$  і ділячи на  $\ell$ , знаходимо *поверхневу густину молекулярного струму*  $i_m = I_m / \ell$ :

$$i_m = c \mathbf{J} \cdot \boldsymbol{\tau}. \quad (9.3)$$

Формула (9.3) — скалярний запис векторного співвідношення  $\mathbf{i}_m = c \mathbf{J} \times \mathbf{n}$ , з якого видно, що *поверхневий* молекулярний струм перпендикулярний до намагніченості:  $\mathbf{i}_m \perp \mathbf{J}$ . Це різко відрізняється від електричного аналога: там зв'язаний поверхневий заряд  $\sigma' = P_n$  визначався *нормальною* складовою  $\mathbf{P}$  (гл. 5), тут же зв'язаний струм визначається *тангенціальною* складовою  $\mathbf{J}$ . Причина — принципова:  $\mathbf{P}$  і заряд пов'язані через дивергенцію (скалярне джерело), тоді як  $\mathbf{J}$  і струм — через ротор (векторний, вихровий об'єкт); цю відмінність ми зараз узагальнимо на довільний контур.

### 9.3. Теорема про циркуляцію в речовині

**Циркуляція вектора намагніченості.** Виберемо тепер у речовині *довільний* замкнений контур  $L$  (рис. 9.4). За формулою (9.3) на елемент довжини контуру  $d\ell$  припадає молекулярний струм  $dI_m = i_m d\ell =$



$c \mathbf{J} \cdot d\boldsymbol{\ell}$ , тому повний молекулярний струм, що перетинає (пронизує) контур,

$$I_m = c \oint_L \mathbf{J} \cdot d\boldsymbol{\ell}. \quad (9.4)$$




Рис. 9.4. Довільний замкнений контур  $L$  у намагніченій речовині

За теоремою Стокса цей вираз перетворюється так:

$$I_m = c \oint_L \mathbf{J} \cdot d\boldsymbol{\ell} = c \int_S \nabla \times \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S},$$

де  $S$  — будь-яка поверхня, натягнута на контур  $L$ . З іншого боку, той самий струм  $I_m$  можна виразити через його *об'ємну* густину  $\mathbf{j}_m$ :  $I_m = \int_S \mathbf{j}_m \cdot d\mathbf{S}$ . Порівнюючи два вирази, отримуємо *зв'язок молекулярного струму з вектором намагніченості в диференціальній формі*:

$\mathbf{j}_m = c \nabla \times \mathbf{J}.$

(9.5)

**Вектор напруженості магнітного поля.** Циркуляцію повного магнітного поля  $\mathbf{B}$  у речовині породжують *усі* струми — і струми провідності  $I$ , і молекулярні струми  $I_m$ :

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} = \frac{4\pi}{c} (I + I_m) = \frac{4\pi}{c} \left( I + c \int_S \nabla \times \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} \right).$$

Щоб *вилучити* невимірюваний молекулярний струм  $I_m$  з цього рівняння, введемо допоміжну величину — *напруженість магнітного поля*:

$\mathbf{H} = \mathbf{B} - 4\pi\mathbf{J}.$

(9.6)

Підставляючи це означення в попереднє рівняння, молекулярний струм скорочується, і *теорема про циркуляцію в речовині* набуває вигляду

$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{r} = \frac{4\pi}{c} I.$

(9.7)

Еквівалентна диференціальна форма цієї теореми:

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}. \quad (9.8)$$

Вектор  $\mathbf{H}$  — **допоміжна** (не фундаментальна) величина, що слугує лише для спрощення вигляду рівнянь; принципово важливо, що **його циркуляція визначається тільки струмами провідності** — тими, які ми задаємо чи вимірюємо ззовні, а не невідомими молекулярними струмами. Це прямий магнітний аналог того, як вектор  $\mathbf{D} = \mathbf{E} + 4\pi\mathbf{P}$  в електростатиці дав змогу виключити невідомі зв'язані заряди й записати теорему Гаусса лише через вільні заряди (гл. 5). Аналогія майже дослівна — лише  $\mathbf{D}$  виникає з теореми **Гаусса** (через дивергенцію  $\mathbf{P}$ ), а  $\mathbf{H}$  — із теореми про **циркуляцію** (через ротор  $\mathbf{J}$ ), що знову відображає різну (потенціальну проти вихрової) природу цих двох полів.

#### 9.4. Магнітна сприйнятливість речовини

**Лінійні ізотропні середовища.** Розглянемо **лінійні ізотропні** середовища — ті, в яких намагніченість пропорційна полю, а магнітні властивості однакові в усіх напрямках. Середовище (речовина), що реагує на зовнішнє магнітне поле, називатимемо **магнетиком**. Якщо поле не надто сильне, а в середовищі немає початкової (залишкової) намагніченості, намагніченість, як показує дослід, прямо пропорційна полю:

$$\mathbf{J} = \chi_m \mathbf{H}, \quad (9.9)$$

де  $\chi_m$  — **магнітна сприйнятливість** середовища (безрозмірна величина). Підставляючи це в означення (9.6),  $\mathbf{B} = \mathbf{H} + 4\pi\mathbf{J} = (1 + 4\pi\chi_m)\mathbf{H}$ , тобто

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}, \quad \mu = 1 + 4\pi\chi_m, \quad (9.10)$$

де величину  $\mu$  називають **магнітною проникністю середовища**.

**Класифікація магнетиків.** Магнетиком є **будь-яка** речовина. Термін «діелектрик» виділяє лише частину речовин і протиставляється провіднику; термін «магнетик» не протиставляється нічому — магнітно інертних речовин не існує. Причина проста: рух електронів в атомах не припиняється ніколи, тож молекулярні струми є в кожному без винятку атомі.

Наявність мікрострумів, однак, ще не означає наявності **магнітного моменту**: у більшості атомів орбітальні й спінові моменти

електронів в основному стані взаємно компенсуються, і сумарний момент атома дорівнює нулю — точний аналог неполярних молекул у діелектриках. Тому речовини відрізняються не наявністю мікрострумів, а тим, чи скомпенсовані їхні моменти за відсутності поля і як ці струми відгукуються на його ввімкнення.

Залежно від знака й величини магнітної сприйнятливості виділяють такі основні класи лінійних магнетиків:

1. Якщо  $\chi_m > 0$  (а отже,  $\mu > 1$ ), магнетик називають **парамагнетиком**. Парамагнітні властивості мають, наприклад, Al, Pt, FeCl<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, лужні й лужноземельні метали.
2. Якщо  $\chi_m < 0$  (а отже,  $\mu < 1$ ), магнетик називають **діамагнетиком**. Діамагнетиками є Bi, Sb, Si, H<sub>2</sub>O, H<sub>2</sub>, N<sub>2</sub> тощо.

За порядком величини магнітна сприйнятливість пара- і діамагнетиків мала:  $|\chi_m| \sim 10^{-6}$ – $10^{-3}$ , тобто  $\mu$  відрізняється від одиниці лише на частки відсотка й менше — зовсім інший масштаб, ніж  $\mu \gg 1$  у феромагнетиків, про які йдеться нижче.

І парамагнетики, і діамагнетики належать до класу лінійних ізотропних середовищ, розглянутих вище.

Деякі речовини здатні зберігати намагніченість **J** навіть за **відсутності** зовнішнього поля — для них лінійне співвідношення (9.9) узагалі не виконується. Такі речовини називають **феромагнетиками** (Fe, Co, Ni та багато їхніх сплавів). У тому діапазоні полів, де лінійне наближення все ж формально можна застосувати, магнітна проникність феромагнетиків сягає величезних значень,  $\mu \gg 1$  (тисячі й навіть десятки тисяч) — детальніше про них ми поговоримо в останньому розділі цієї глави.

?

**9.1.** Знайдемо індукцію магнітного поля всередині нескінченного соленоїда з густиною намотки  $n$  витків на одиницю довжини, по витках якого тече струм  $I$ , якщо об'єм усередині соленоїда заповнено парамагнетиком з проникністю  $\mu$ .

?

**9.2.** Постійний струм  $I$  тече вздовж довгого циліндричного провідника круглого перерізу радіуса  $R$ , виготовленого з парамагнетика зі сприйнятливістю  $\chi_m$ . Знайдемо поверхневий і об'ємний молекулярні струми та з'ясуємо, як вони напрямлені один відносно одного.

## 9.5. Граничні умови

**Перша гранична умова (для нормальної складової **B**).** Застосуємо теорему Гаусса для вектора **B** (яка, нагадаємо, залишається справедливою в будь-якому середовищі, оскільки джерел магнітного поля, на відміну від електричного, — магнітних зарядів — не існує) до

нескінченно малого циліндра, що охоплює невелику ділянку межі розділу двох магнетиків (рис. 9.5). Вважаючи  $d\mathbf{S}_2 = -d\mathbf{S}_1 = \mathbf{n} dS$  ( $\mathbf{n}$  — нормаль від середовища 1 до середовища 2, як на рисунку):

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0 \Rightarrow \mathbf{B}_1 \cdot d\mathbf{S}_1 + \mathbf{B}_2 \cdot d\mathbf{S}_2 = 0.$$




Рис. 9.5. Циліндр Гаусса на межі розділу двох магнетиків

Звідси перша гранична умова:

$$B_{1n} = B_{2n} \quad (9.11)$$

— *нормальна складова вектора  $\mathbf{B}$  не зазнає стрибка* при переході через межу розділу середовищ (дослівний магнітний аналог неперервності  $D_n$  за відсутності вільного заряду на межі, гл. 5).

**Друга гранична умова (для тангенціальної складової  $\mathbf{H}$ ).** Застосуємо теорему про циркуляцію (9.7) до нескінченно малого прямокутного контуру  $ABCD$ , довгі сторони якого проходять на нескінченно малій відстані по обидва боки від межі розділу (рис. 9.6). Поверхневий струм провідності (якщо він там є) характеризуємо одиничним вектором  $\mathbf{b}$  уздовж напрямку струму й лінійною густиною  $i_b$ ; контур орієнтуємо *впоперек* струму, так щоб струм пронизував його, тобто вздовж орта  $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{b} \times \mathbf{n}$ . Обходячи контур так, що  $d\mathbf{r}_2 = \boldsymbol{\tau} d\ell$  (сторона в середовищі 2) і  $d\mathbf{r}_1 = -d\mathbf{r}_2$ :

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{r} = \frac{4\pi}{c} I \Rightarrow \mathbf{H}_1 \cdot d\mathbf{r}_1 + \mathbf{H}_2 \cdot d\mathbf{r}_2 = \frac{4\pi}{c} i_b d\ell.$$




Рис. 9.6. Контур циркуляції на межі розділу двох магнетиків

Звідси друга гранична умова:

$$H_{2\tau} - H_{1\tau} = \frac{4\pi}{c} i_b. \quad (9.12)$$

У векторному вигляді, циклічно переставивши співмножники в мішаному добутку, цю умову записують як

$$\mathbf{n} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \frac{4\pi}{c} \mathbf{i}_b. \quad (9.13)$$


Тангенціальна складова  $\mathbf{H}$  зазнає стрибка **тільки** там, де по поверхні розділу середовищ течуть **струми провідності**  $i_b$  (наприклад, обмотка, намотана безпосередньо на межі двох магнетиків); якщо на межі струмів провідності немає,  $H_{1\tau} = H_{2\tau}$  — тангенціальна складова  $\mathbf{H}$  неперервна, а от тангенціальна складова  $\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$ , узагалі кажучи, **стрибає** (оскільки  $\mu_1 \neq \mu_2$ ) — цілком аналогічно до того, як на межі діелектриків без вільного заряду неперервна  $D_n$ , а не  $E_n$  (гл. 5).

**Заломлення силових ліній на межі магнетиків.** Розглянемо межу розділу двох магнетиків з проникностями  $\mu_1$  і  $\mu_2$ , на якій немає струмів провідності (рис. 9.7). Нехай силова лінія утворює кут  $\alpha_1$  з нормалю в середовищі 1 і кут  $\alpha_2$  — в середовищі 2. Граничні умови дають:

$$\begin{cases} H_{1\tau} = H_{2\tau} \Rightarrow H_1 \sin \alpha_1 = H_2 \sin \alpha_2, \\ B_{1n} = B_{2n} \Rightarrow \mu_1 H_1 \cos \alpha_1 = \mu_2 H_2 \cos \alpha_2. \end{cases}$$

Ділячи ці рівняння одне на одне, отримуємо **закон заломлення** силових ліній, однаковий і для  $\mathbf{B}$ , і для  $\mathbf{H}$ :

$$\frac{\tan \alpha_2}{\tan \alpha_1} = \frac{\mu_2}{\mu_1}. \quad (9.14)$$

Поле вектора  $\mathbf{H}$     Поле вектора  $\mathbf{B}$ Рис. 9.7. Заломлення силових ліній  $\mathbf{H}$  і  $\mathbf{B}$  на межі розділу двох магнетиків

У середовищі з більшим значенням  $\mu$  силові лінії відхиляються на більший кут від нормалі до межі розділу.

**Магнітне екранування.** На заломленні силових ліній ґрунтується явище *магнітного захисту (екранування)*. Якщо замкнену оболонку з феромагнетика (наприклад, залізу) внести в зовнішнє магнітне поле, то, оскільки  $\mu_{\text{залізо}} \gg \mu_{\text{повітря}} \approx 1$ , за законом заломлення (9.14) силові лінії всередині оболонки відхиляються майже до дотичної площини до її поверхні — тобто *«втягуються» в товщу оболонки* і концентруються переважно в ній самій, майже не проникаючи у внутрішню порожнину (рис. 9.8). У результаті поле всередині порожнини виявляється істотно ослабленим порівняно із зовнішнім.




Рис. 9.8. Магнітне екранування: силові лінії концентруються в товщі феромагнітної оболонки

Магнітне екранування — принципово *інше* явище, ніж електро-статичне: провідник у електростатиці *виштовхує* поле зі свого об'єму, тоді як феромагнітна оболонка, навпаки, *затягує* лінії поля в себе, немов пропонуючи їм «шлях найменшого опору». Тому магнітний захист вимагає *суцільної замкненої* оболонки з висо-



копроникного матеріалу — на відміну від електростатичного, для якого досить навіть тонкої провідної сітки. Цей принцип застосовують для захисту чутливих приладів (магнітометрів, детекторів) від зовнішніх завад.

## 9.6. Мікроскопічна природа діа-, пара- і феромагнетизму

Усе, що було в цій главі до цього моменту, — феноменологія:  $\mathbf{J}$ ,  $\mathbf{H}$ ,  $\chi_m$  введені через дослідні факти й формальні означення, без жодного припущення про будову атома. Тепер з'ясуємо, звідки вона береться — тобто розкриємо мікроскопічну природу діа- і парамагнетизму, а наостанок з'ясуємо, звідки береться значно сильніше й принципово інше явище — спонтанне впорядкування у феромагнетиках.

**Природа діамagnetизму: прецесія Лармора.** Скористаємося класичною (борівською) моделлю атома, де електрон рухається коловою орбітою навколо ядра — саме в цій моделі діамagnetизм найпростіше побачити кількісно. За формулою (8.20) (гл. 8) його орбітальний магнітний момент пов'язаний з орбітальним моментом імпульсу  $\mathbf{L}$  гіромагнітним відношенням  $\mathbf{p} = \gamma \mathbf{L}$ ,  $\gamma = -e/(2m_e c)$ . У зовнішньому полі  $\mathbf{B}$  на цей момент діє момент сили (8.1), який змінює  $\mathbf{L}$  за рівнянням

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \mathbf{p} \times \mathbf{B} = \gamma (\mathbf{L} \times \mathbf{B}) = \boldsymbol{\omega}_L \times \mathbf{L}, \quad \boldsymbol{\omega}_L \equiv -\gamma \mathbf{B}.$$

Це — рівняння рівномірної *прецесії* вектора  $\mathbf{L}$  (а разом з ним — і всієї площини орбіти) навколо напрямку  $\mathbf{B}$  з кутовою швидкістю

$$\omega_L = |\gamma|B = \frac{eB}{2m_e c} \quad (9.15)$$

— *ларморовою частотою*, однаковою для будь-якого електрона незалежно від радіуса й швидкості його орбіти (*теорема Лармора*).

До ввімкнення поля електрон рухався по коловій орбіті; щойно поле накладено, ця орбіта починає прецесувати (рис. 9.9). Прецесія орбіти — це додатковий круговий рух заряду  $-e$  з частотою  $\omega_L$  навколо осі, паралельної  $\mathbf{B}$ , тобто додатковий коловий струм  $I = -e\omega_L/(2\pi)$  на відстані  $\rho$  від цієї осі. За формулою для моменту колового витка (8.19) цей струм створює додатковий (*індукований*) магнітний момент

$$\Delta \mathbf{p}_m = \frac{I\pi\rho^2}{c} \frac{\mathbf{B}}{B} = -\frac{e\omega_L\rho^2}{2c} \frac{\mathbf{B}}{B} = -\frac{e^2\rho^2}{4m_e c^2} \mathbf{B}, \quad (9.16)$$




Рис. 9.9. Прецесія орбіти електрона в зовнішньому полі  $\mathbf{B}$ : магнітний момент  $\mathbf{p}_m$  (а разом з ним і площина орбіти) обертається навколо  $\mathbf{B}$  з ларморовою частотою  $\omega_L$ . Ця прецесія еквівалентна додатковому коловому струму  $I = -e\omega_L/(2\pi)$ , який створює індукований магнітний момент  $\Delta\mathbf{p}$ , направлений проти  $\mathbf{B}$ .

направлений, зверніть увагу, *проти* поля  $\mathbf{B}$  — незалежно від того, у який бік електрон обертався початково: це і є мікроскопічний прояв правила Ленца.

Той самий результат (9.16) випливає із закону електромагнітної індукції. При вмиканні поля потік крізь орбіту  $\Phi = \pi r^2 B$  змінюється, і виникає ЕРС  $\mathcal{E} = -(1/c) d\Phi/dt$ . Вона створює дотичне поле  $E_{\text{ін}} = r\dot{B}/(2c)$ , яке за час  $dt$  змінює швидкість електрона на

$$dv = \frac{eE_{\text{ін}}}{m_e} dt = \frac{er}{2m_e c} dB.$$

!

Відповідна зміна струму  $dI = -e dv/(2\pi r)$  дає

$$d\Delta p = \frac{\pi r^2}{c} dI = -\frac{e^2 r^2}{4m_e c^2} dB \implies \Delta p = -\frac{e^2 r^2}{4m_e c^2} B.$$

Знак мінус — це правило Ленца: індукований момент направлений проти поля, яке його викликало.

Формула (9.16) виведена для однієї класичної орбіти. У квантовій механіці електрон не має траєкторії: його стан описується хвильовою функцією, а заряд розподілений у просторі з густиною  $-e|\psi|^2$ . Тому замість фіксованого  $\rho$  слід підставити середнє  $\langle \rho^2 \rangle$  за цією електронною хмарою. Електронна хмара сферично симетрична, тож

$$\langle \rho^2 \rangle = \frac{2}{3} \langle r^2 \rangle.$$

Підсумовуючи внесок усіх  $Z$  електронів, отримуємо індукований момент атома, а тоді й магнітну сприйнятливість речовини з концентрацією атомів  $n$  (*формула Ланжевена для діамagnetизму*):

$$\chi_m^{\text{діа}} = -\frac{nZe^2\langle r^2 \rangle}{6m_e c^2} < 0. \quad (9.17)$$

Ця величина не залежить від температури (розмір атома  $\langle r^2 \rangle$  від неї практично не залежить) і за порядком величини становить  $10^{-7}$ – $10^{-6}$  (у гаусовій системі; у СІ відповідні значення в  $4\pi$  разів більші) — слабкий, але *універсальний* ефект, наявний в атомах будь-якої речовини, включно з пара- і феромагнетиками.

**Природа парамагнетизму: закон Кюрі.** Якщо атом має власний (нескомпенсований) магнітний момент  $p_0 \neq 0$ , до щойно знайденого діамagnetного внеску додається значно потужніший ефект — часткова *орієнтація* вже наявних моментів уздовж поля. Це — дослівний магнітний аналог орієнтаційної поляризації полярних діелектриків (гл. 5, п. 5.7): енергія моменту в полі дорівнює  $U = -p_0 B \cos \theta$  (формула (8.32), гл. 8), а рівноважний розподіл орієнтацій підпорядковується розподілу Больцмана. У практично важливій межі слабого поля й не надто низької температури ( $p_0 B \ll kT$ ) середня проекція моменту на напрямок поля лінійна за полем, за тією самою викладкою, що й для електричного диполя (5.18):

$$\langle p_z \rangle = \frac{p_0^2 B}{3kT}. \quad (9.18)$$

Звідси намагніченість  $n$  атомів в одиниці об'єму дорівнює  $J = n\langle p_z \rangle$ , а сприйнятливість спадає обернено пропорційно температурі — *закон Кюрі* (пряма аналогія закону (5.19) для полярних діелектриків):


$$\chi_m^{\text{пара}} = \frac{np_0^2}{3kT} \equiv \frac{C}{T} > 0, \quad (9.19)$$

де  $C = np_0^2/3k$  — *стала Кюрі*. Оскільки за кімнатної температури  $\chi_m^{\text{пара}}$ , як правило, на один-два порядки перевищує  $|\chi_m^{\text{діа}}|$ , саме вона визначає знак і величину сумарної сприйнятливості речовини, щойно в її атомах з'являється власний момент, — а слабший діамagnetний внесок (9.17) лишається практично непомітним на його тлі.

**Природа феромагнетизму: обмінна взаємодія і поле Вейса.** Закон Кюрі (9.19) описує *незалежні* атомні моменти, що орієнтуються

лише під дією зовнішнього поля й теплового хаосу. Але у ферромагнетика є локальні області — *домени* — типовим розміром від часток до сотень мікрометрів. У межах кожного домену магнітні моменти всіх атомів спонтанно вишикувані в одному напрямку (рис. 9.10) — без жодного зовнішнього поля. У різних доменах напрями намагніченості, як правило, різні, тому сумарна намагніченість ненамагніченого зразка загалом близька до нуля. Доменна структура цілком аналогічна до доменної структури сегнетоелектриків (гл. 5).

Рис. 9.10. Доменна структура ферромагнетика.



Формальне пояснення спонтанної орієнтації магнітних моментів у межах домену запропонував П. Вейс: припустимо, що на кожен атомний момент, окрім зовнішнього поля  $\mathbf{H}$ , діє ще й *молекулярне поле*  $\mathbf{H}_{\text{мол}} = \lambda \mathbf{J}$ , пропорційне намагніченості *сусідніх* атомів (тут  $\lambda$  — стала Вейса). Підставивши це ефективне поле  $\mathbf{H} + \lambda \mathbf{J}$  у закон Кюрі (9.19) замість  $\mathbf{H}$  (для слабких полів, коли  $B \approx H$ ), дістаємо самоузгоджене рівняння для намагніченості:

$$J = \frac{C}{T} (H + \lambda J) \quad \Rightarrow \quad \chi_m = \frac{J}{H} = \frac{C}{T - C\lambda}.$$

Позначивши  $T_C \equiv C\lambda$  — *температуру Кюрі* (для заліза  $T_C \approx 770^\circ\text{C}$ ), отримуємо *закон Кюрі–Вейса*:

$$\chi_m = \frac{C}{T - T_C}. \quad (9.20)$$

Вище  $T_C$  речовина парамагнітна: власні моменти атомів орієнтовані хаотично, і без зовнішнього поля намагніченість дорівнює нулю. Коли  $T \rightarrow T_C^+$ , сприйнятливість (9.20) прямує до нескінченності — парамагнітний стан втрачає стійкість. Щойно  $T$  опускається нижче  $T_C$ , будь-яке мале відхилення  $\mathbf{J}$  від нуля підсилюється молекулярним полем швидше, ніж його руйнує тепловий рух, — і в системі самочинно встановлюється ненульова намагніченість навіть без зовнішнього поля. Це — ферромагнітний стан.

Залишається питання: чим фізично обумовлене поле Вейса  $\mathbf{H}_{\text{мол}}$ ? Щоб упорядкування витримувало тепловий рух аж до кімнатної температури, потрібне поле порядку  $10^7$ – $10^8$  Гс (з умови  $p_0 B \sim kT$ ). Натомість поле, яке реально створює сусідній атомний диполь на

міжатомній відстані, становить лише  $\sim 10^3$  Гс — на чотири-п'ять порядків менше. Отже, *справжня* причина — не магнітна взаємодія диполів, а *обмінна взаємодія*. Це — суто квантовий ефект, що не має класичного аналога: енергія системи двох електронів залежить не лише від їхніх зарядів і відстані, а й від взаємної орієнтації їхніх спінів, причому ця залежність не зводиться до магнітної. Причина — у принципі Паулі: повна хвильова функція двох електронів мусить бути антисиметричною, тому за *паралельних* спінів антисиметричною мусить бути її координатна частина. Це автоматично *розводить* такі електрони в просторі й тим самим *зменшує* енергію їхнього кулонівського відштовхування порівняно з випадком антипаралельних спінів.

Обмінна взаємодія — *короткодійна* (діє практично лише між найближчими сусідами в ґратці) і в різних речовинах може сприяти як *паралельній*, так і *антипаралельній* орієнтації сусідніх моментів. Якщо вона вирівнює сусідні моменти паралельно — маємо *феромагнетик*; якщо антипаралельно, причому моменти рівні за величиною, — сумарна намагніченість зникає, і речовину називають *антиферомагнетиком*; якщо ж антипаралельно, але моменти різні за величиною (наприклад, належать різним типам вузлів ґратки), — повної компенсації не відбувається, і виникає *феримагнетик* (класичний приклад — магнетит  $\text{Fe}_3\text{O}_4$ , — та сама речовина, з якої виготовляли перші відомі людству магніти). У всіх трьох випадках — та сама квантова природа взаємодії, лише різний *знак і геометрія* її прояву.

**Гістерезис у феромагнетиках.** *Гістерезисом* називають неоднозначну петлеподібну залежність намагніченості  $J$  феромагнетика від зовнішнього поля  $H$  за його циклічної зміни (рис. 9.11).




Рис. 9.11. Петля гістерезису феромагнетика:  $J_r$  — залишкова намагніченість,  $H_c$  — коерцитивна сила

Проходження петлі відбувається за такими стадіями:

1. За достатньо великого поля  $H$  намагніченість досягає *насичення*: усі домени вже зорієнтовані вздовж поля, і зростання  $J$  практично припиняється,  $J \rightarrow J_s = \text{const}$ . Індукція  $B = H + 4\pi J$  при цьому й далі зростає — але вже лише за рахунок самого  $H$ , з таким самим




нахилом, як у вакуумі.


2. Коли поле зменшують до нуля ( $H = 0$ ), намагніченість **не** повертається до нуля, а залишається на рівні залишкової намагніченості  $J_r$  — саме тому постійні магніти взагалі можуть існувати.
3. Щоб звести намагніченість до нуля, потрібно прикласти поле протилежного напрямку — **коерцитивну силу**  $-H_c$ .
4. З подальшим зростанням поля в тому самому (від'ємному) напрямку намагніченість знову зростає за модулем до насичення  $-J_s$ .
5. Коли від'ємне поле зменшують за модулем до нуля, намагніченість знову залишається ненульовою, на рівні  $-J_r$ , — і цикл, після проходження додатної коерцитивної сили  $+H_c$ , замикається.

**!** Площа петлі гістерезису має пряму фізичну інтерпретацію: вона дорівнює (з точністю до множника) енергії, що незворотно розсіюється у вигляді тепла за один повний цикл перемагнічування — саме тому вузька петля означає малі втрати, а широка — великі.

Залежно від ширини петлі гістерезису феромагнетики поділяють на дві категорії. **Магнітом'які** матеріали (рис. 9.12а), які застосовують як осердя в трансформаторах, електромагнітах та інших приладах, мають дуже **вузьку** петлю гістерезису. Вузькість петлі (мала коерцитивна сила  $H_c$ ) означає малі втрати на перемагнічування — важливо, наприклад, для трансформаторів, які перемагнічуються десятки чи сотні разів за секунду.



(а) Вузька петля гістерезису магнітом'якого матеріалу



(б) Широка петля гістерезису магнітотвердого матеріалу

Рис. 9.12. Петлі гістерезису магнітом'якого та магнітотвердого матеріалів



Постійні ж магніти, навпаки, виготовляють із **магнітотвердих** матеріалів (рис. 9.126), наприклад із загартованої сталі, з широкою петлею гістерезису й великою коерцитивною силою  $H_c$  — саме це забезпечує збереження намагніченості магніту з часом і під дією випадкових зовнішніх завад.

## Підсумки

Уся теорія магнітного поля в речовині побудована за єдиним лекалом, яке ми вже бачили в теорії діелектриків: (1) ввести густину мікроскопічних джерел поля (там —  $\mathbf{P}$ , тут —  $\mathbf{J}$ ); (2) виразити через неї зв'язані (молекулярні) джерела — там через дивергенцію ( $\rho' = -\operatorname{div} \mathbf{P}$ ), тут через ротор ( $\mathbf{j}_m = c \operatorname{rot} \mathbf{J}$ ) — відмінність, що відображає потенціальну природу  $\mathbf{E}$  проти вихрової природи  $\mathbf{B}$ ; (3) ввести допоміжний вектор ( $\mathbf{D}$  або  $\mathbf{H}$ ), теорема для якого містить **лише** вільні (вимірювані) джерела; (4) для лінійних середовищ пов'язати допоміжний і основний вектори простим коефіцієнтом ( $\epsilon$  або  $\mu$ ). Розуміння цієї спільної структури — найкращий спосіб не заплутатися в позначеннях і знаках обох розділів курсу.



## Контрольні питання

- 1 У чому полягала гіпотеза Ампера про природу магнетизму речовини? Як сучасна атомна фізика (рух електронів, їхній спіні) пояснює, звідки в речовині беруться струми, про які здогадався Ампер?
- 2 Що таке мікрополе  $\mathbf{B}_{\text{micro}}$  і середнє (макроскопічне) поле  $\langle \mathbf{B} \rangle$  у речовині? У чому полягає аналогія цієї конструкції з переходом від мікро- до макрополя в діелектриках?
- 3 Чим струми провідності принципово відрізняються від молекулярних струмів?
- 4 Дайте означення вектора намагніченості  $\mathbf{J}$  як густини магнітних дипольних моментів. У чому полягає точна аналогія між  $\mathbf{J}$  і вектором поляризації  $\mathbf{P}$  в діелектриках?
- 5 Чому пряме обчислення поля намагніченої речовини через підсумовування всіх молекулярних струмів практично нездійсненне, і яку ідею пропонує теорія магнетизму для розв'язання цієї проблеми?
- 6 Виведіть формулу поверхневої густини молекулярного струму  $i_m = c \mathbf{J} \cdot \boldsymbol{\tau}$ , розглядаючи косокутний циліндр у намагніченій речовині. Чому молекулярний поверхневий струм визначається саме тангенціальною складовою  $\mathbf{J}$ , на відміну від зв'язаного заряду, що визначається нормальною складовою  $\mathbf{P}$ ?

- 7 Виведіть зв'язок об'ємної густини молекулярного струму з намагніченістю в диференціальній формі  $\mathbf{j}_m = c \nabla \times \mathbf{J}$ , застосувавши теорему Стокса до циркуляції  $\mathbf{J}$  по довільному контуру.
- 8 Виведіть означення вектора напруженості магнітного поля  $\mathbf{H} = \mathbf{B} - 4\pi\mathbf{J}$  з теореми про циркуляцію  $\mathbf{B}$ , що враховує і струми провідності, і молекулярні струми. Запишіть теорему про циркуляцію в речовині в інтегральній та диференціальній формах.
- 9 Чому вектор  $\mathbf{H}$  вважають допоміжною, а не фундаментальною величиною? У чому полягає аналогія між парою  $(\mathbf{D}, \mathbf{E})$  в електростатиці та парою  $(\mathbf{H}, \mathbf{B})$  у магнетизмі, і чим пояснюється відмінність — дивергенція проти ротора?
- 10 Запишіть лінійне співвідношення  $\mathbf{J} = \chi_m \mathbf{H}$  для лінійних ізотропних магнетиків та виведіть зв'язок  $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$ ,  $\mu = 1 + 4\pi\chi_m$ .
- 11 Чому термін «магнетик» не протиставляється нічому, на відміну від терміна «діелектрик»? Чим відрізняється наявність мікрострумів від наявності магнітного моменту атома?
- 12 Дайте класифікацію лінійних магнетиків за знаком  $\chi_m$ : чим парамагнетики відрізняються від діамагнетиків за порядком величини сприйнятливості? Чим феромагнетики принципово відрізняються від обох цих класів?
- 13 Виведіть першу граничну умову  $B_{1n} = B_{2n}$  для нормальної складової  $\mathbf{B}$  на межі двох магнетиків із теореми Гаусса для  $\mathbf{B}$ .
- 14 Виведіть другу граничну умову  $H_{2\tau} - H_{1\tau} = (4\pi/c) i_b$  для тангенціальної складової  $\mathbf{H}$  з теореми про циркуляцію. За яких умов  $H_\tau$  неперервна, а  $B_\tau$  — ні?
- 15 Виведіть закон заломлення силових ліній  $\tan \alpha_2 / \tan \alpha_1 = \mu_2 / \mu_1$  на межі двох магнетиків.
- 16 Що таке магнітне екранування і чим воно принципово відрізняється від електростатичного захисту? Чому феромагнітна оболонка «затягує» силові лінії в себе, а не виштовхує поле зі свого об'єму?
- 17 Виведіть формулу ларморової частоти  $\omega_L = eB/(2m_e c)$ , розглядаючи прецесію орбітального моменту імпульсу електрона в зовнішньому полі. Чому ця частота однакова для будь-якого електрона незалежно від параметрів орбіти?
- 18 Виведіть формулу індукованого магнітного моменту  $\Delta p_m = -e^2 \rho^2 B / (4m_e c^2)$ , зумовленого прецесією Лармора. Чому цей момент завжди направлений проти поля, незалежно від початкового напрямку обертання електрона?
- 19 Виведіть формулу Ланжевена для діамагнітної сприйнятливості  $\chi_m^{\text{dia}} = -nZe^2 \langle r^2 \rangle / (6m_e c^2)$ . Чому діамагнетизм — універсальний ефект,

присутній в атомах будь-якої речовини, і чому він не залежить від температури?

- 20 Виведіть закон Кюрі для парамагнітної сприйнятливості  $\chi_m^{\text{пара}} = C/T$ , використовуючи розподіл Больцмана для орієнтації власних магнітних моментів атомів. Чому парамагнітний внесок, коли він є, зазвичай на порядки перевищує діамагнітний?
- 21 У чому полягає гіпотеза Вейса про молекулярне поле  $\mathbf{H}_{\text{мол}} = \lambda \mathbf{J}$ ? Виведіть закон Кюрі–Вейса  $\chi_m = C/(T - T_C)$  і поясніть, чому при  $T \rightarrow T_C^+$  парамагнітний стан втрачає стійкість.
- 22 Чому справжньою причиною феромагнітного впорядкування є обмінна, а не пряма магнітна взаємодія диполів? Як принцип Паулі пояснює залежність енергії електронів від взаємної орієнтації їхніх спінів?
- 23 Чим відрізняються феро-, антиферо- та феримагнетики за характером обмінної взаємодії між сусідніми моментами?
- 24 Опишіть петлю гістерезису феромагнетика: що таке намагніченість насичення  $J_s$ , залишкова намагніченість  $J_r$  та коерцитивна сила  $H_c$ ?
- 25 Яким чином площа петлі гістерезису пов'язана з енергетичними втратами при перемагнічуванні? Чим магнітом'які матеріали відрізняються від магнітотвердих і де застосовується кожен з цих класів?
- 26 Опишіть спільну логічну схему побудови теорії поля в речовині — діелектриків і магнетиків: як вона проходить від густини мікроскопічних джерел до допоміжного вектора й лінійного співвідношення в обох випадках?

## **Частина IV**

# **Рух частинок в електричному та магнітному полях**

# 10

## Рух заряджених частинок в електричних і магнітних полях

### 10.1. Рух частинок в однорідних полях

**Рух в однорідному електричному полі.** Якщо напруженість поля  $E = \text{const}$ , то з рівняння руху

$$m\dot{\mathbf{v}} = q\mathbf{E} \quad (10.1)$$

випливає

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_0 + \frac{q\mathbf{E}}{m}t, \quad \mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + \mathbf{v}_0t + \frac{q\mathbf{E}}{2m}t^2, \quad (10.2)$$

тобто має місце рівноприскорений рух з прискоренням, напрямленим уздовж вектора напруженості поля.

**Рух в однорідному магнітному полі.** На частинку діє сила Лоренца, так що рівняння руху має вигляд

$$m\dot{\mathbf{v}} = \frac{q}{c}\mathbf{v} \times \mathbf{B}. \quad (10.3)$$

Очевидно, що  $\dot{\mathbf{v}} \perp \mathbf{v}$ ,  $\dot{\mathbf{v}} \perp \mathbf{B}$ . Розкладемо вектор швидкості на складові, паралельну і перпендикулярну полю:  $\mathbf{v} = \mathbf{v}_{\parallel} + \mathbf{v}_{\perp}$ . Для цих складових маємо рівняння

$$m\dot{\mathbf{v}}_{\parallel} = 0, \quad (10.4)$$

$$m\dot{\mathbf{v}}_{\perp} = \frac{q}{c}\mathbf{v}_{\perp} \times \mathbf{B}. \quad (10.5)$$

З рівняння (10.4) випливає  $\mathbf{v}_{\parallel} = \text{const}$ .

Друге рівняння перепишемо у вигляді

$$\dot{\mathbf{v}}_{\perp} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_{\perp}, \quad \boldsymbol{\omega} = -\frac{q\mathbf{B}}{mc}. \quad (10.6)$$

Воно описує обертання навколо напрямку магнітного поля з кутовою швидкістю  $\omega = |q|B/mc$ , яка називається *циклотронною частотою*, — рис. 10.1.




Рис. 10.1. Обертальний рух частинки із зарядом  $q > 0$  навколо напрямку магнітного поля.

Якщо в момент попадання в область дії поля складова швидкості частинки  $\mathbf{v}_\perp$  дорівнювала (за величиною)  $v_\perp$ , то радіус кола виявляється рівним

$$R = \frac{v_\perp}{\omega} = \frac{mc v_\perp}{|q|B}. \quad (10.7)$$

**Рух в однорідних паралельних електричному та магнітному полях ( $\mathbf{E} \parallel \mathbf{B}$ ).** В рівнянні руху


$$m\dot{\mathbf{v}} = q\mathbf{E} + \frac{q}{c}\mathbf{v} \times \mathbf{B} \quad (10.8)$$

покладемо  $\mathbf{v} = \mathbf{v}_\parallel + \mathbf{v}_\perp$ , де компоненти швидкості відповідно  $\mathbf{v}_\parallel \parallel \mathbf{B}$  і  $\mathbf{v}_\perp \perp \mathbf{B}$ . Для цих компонент отримуємо рівняння

$$m\dot{\mathbf{v}}_\parallel = q\mathbf{E}, \quad (10.9)$$

$$m\dot{\mathbf{v}}_\perp = \frac{q}{c}\mathbf{v}_\perp \times \mathbf{B}. \quad (10.10)$$

Рис. 10.2. Траєкторія частинки в паралельних електричному і магнітному полях.



Перше з них описує рівноприскорений рух уздовж напрямку електричного поля, а друге рівняння — обертальний рух навколо



напрямку магнітного поля з циклотронною частотою  $\omega = qB/mc$ . Траєкторія частинки являє собою спіраль зі зростаючим кроком і з віссю, паралельною силовій лінії магнітного поля (рис. 10.2).

**Рух у схрещених полях ( $\mathbf{E} \perp \mathbf{B}$ ).** Як і вище, виділимо компоненти швидкості, паралельну та перпендикулярну вектору магнітного поля:  $\mathbf{v} = \mathbf{v}_{\parallel} + \mathbf{v}_{\perp}$  (рис. 10.3). Для цих компонент маємо рівняння

$$m\dot{\mathbf{v}}_{\parallel} = 0, \quad (10.11)$$

$$m\dot{\mathbf{v}}_{\perp} = q\left(\mathbf{E} + \frac{1}{c}\mathbf{v}_{\perp} \times \mathbf{B}\right). \quad (10.12)$$

Рівняння (10.11) дає  $\mathbf{v}_{\parallel} = \text{const}$ , що означає рух з постійною швидкістю вздовж вектора  $\mathbf{B}$ , яка визначається початковими умовами.




Рис. 10.3. Електричний дрейф додатно (синя крива) та від'ємно (червона крива) заряджених частинок.

Для знаходження компоненти  $\mathbf{v}_{\perp}$  покладемо  $\mathbf{v}_{\perp} = \mathbf{u} + \mathbf{v}'$  і підберемо вектор  $\mathbf{u}$  так, щоб виключити електричне поле:

$$\mathbf{E} + \frac{1}{c}\mathbf{u} \times \mathbf{B} = 0. \quad (10.13)$$

У цьому рівнянні можна вважати  $\mathbf{u} \perp \mathbf{B}$ ,  $\mathbf{uB} = 0$ . Для знаходження вектора  $\mathbf{u}$  помножимо почленно рівняння (10.13) векторно зліва на  $\mathbf{B}$ :

$$\mathbf{B} \times \mathbf{E} + \frac{1}{c}\mathbf{B} \times (\mathbf{u} \times \mathbf{B}) = 0. \quad (10.14)$$

Перетворимо подвійний векторний добуток з урахуванням взаємної ортогональності векторів  $\mathbf{B}$  і  $\mathbf{u}$ :

$$\mathbf{B} \times (\mathbf{u} \times \mathbf{B}) = \mathbf{u}B^2 - \mathbf{B}(\mathbf{uB}) = \mathbf{u}B^2. \quad (10.15)$$

В результаті отримаємо

$$\mathbf{u} = c \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{B}}{B^2}. \quad (10.16)$$

Цей рух являє собою дрейф (з постійною швидкістю) в напрямку, перпендикулярному обом полям ( $\mathbf{E}$  і  $\mathbf{B}$ ) (рис. 10.3). Відповідно для компоненти  $\mathbf{v}'$  отримаємо рівняння

$$m\dot{\mathbf{v}}' = \frac{q}{c} \mathbf{v}' \times \mathbf{B}, \quad (10.17)$$

яке описує обертальний рух з кутовою швидкістю  $\omega = -qB/mc$  навколо напрямку магнітного поля.

Сумарний рух являє собою накладення:

1. рівномірного руху вздовж вектора  $\mathbf{B}$  зі швидкістю  $(\mathbf{v}_{\parallel})_0$ , яка дорівнює компоненті швидкості  $\mathbf{v}_{\parallel}$  в початковий момент,
2. дрейфового руху зі швидкістю  $\mathbf{u}$ ,
3. обертання навколо напрямку  $\mathbf{B}$ .

Викладений підхід з виділенням дрейфового руху зі швидкістю  $\mathbf{u}$  справедливий тільки у випадку слабких електричних полів  $E \ll B$ , коли виконується умова нерелятивістського руху  $u = cE/B \ll c$ . Якщо ж умова  $E \ll B$  не виконується, слід розв'язувати релятивістські рівняння руху.

Знайдемо траєкторію шляхом прямого розв'язання рівнянь (10.12). Для цього запишемо ці рівняння в системі координат, показаній на рис. 10.3.

Введемо орти  $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$  відповідно вздовж координатних осей  $\{x, y, z\}$ . Оскільки в розглянутому випадку  $\mathbf{v} \times \mathbf{B} = \mathbf{i}B_z v_y - \mathbf{j}B_z v_x$ , то, позначаючи для стислості  $E_y = E$ ,  $B_z = B$ , маємо:

$$(a) \dot{v}_z = 0; \quad (б) \dot{v}_x = \frac{qB}{mc} v_y; \quad (в) \dot{v}_y = \frac{q}{m} E - \frac{qB}{mc} v_x. \quad (10.18)$$

Рівняння (10.18)а описує рівномірний рух уздовж вектора магнітного поля:

$$v_z = v_{\parallel} = \text{const}, \quad z = z_0 + v_{\parallel} t. \quad (10.19)$$

Далі вважаємо  $v_{\parallel} = 0$ . Для розв'язання рівнянь (10.18)б і (10.18)в покладемо

$$V_x = v_x - u, \quad u = cE/B. \quad (10.20)$$

Після цього рівняння (10.18)б, в набувають вигляду

$$\dot{V}_x = \omega v_y, \quad \dot{v}_y = -\omega V_x, \quad (10.21)$$

де введена циклотронна частота  $\omega = qB/mc$  (для  $q < 0$  вона від'ємна). Виключаючи звідси змінну  $V_x$ , приведемо цю систему до рівняння гармонічного осцилятора:

$$\ddot{v}_y = -\omega^2 v_y, \quad (10.22)$$

звідки знаходимо:

$$v_y = v_0 \cos(\omega t + \varphi_0), \quad y = y_0 + \frac{v_0}{\omega} \sin(\omega t + \varphi_0). \quad (10.23)$$

За допомогою другого рівняння в (10.23) і (10.20) знаходимо  $v_x(t)$  і  $x(t)$ :

$$\begin{aligned} v_x &= u - \frac{1}{\omega} \dot{v}_y = u + v_0 \sin(\omega t + \varphi_0), \\ x &= x_0 + ut - \frac{v_0}{\omega} \cos(\omega t + \varphi_0). \end{aligned} \quad (10.24)$$

Формули (10.23), (10.24) визначають траєкторію частинки за будь-яких початкових умов. Виберемо початок координат так, що  $x(0) = 0$ ,  $y(0) = 0$ . Тоді

$$\begin{cases} x = ut + \frac{v_0}{\omega} [\cos \varphi_0 - \cos(\omega t + \varphi_0)], \\ y = \frac{v_0}{\omega} [\sin(\omega t + \varphi_0) - \sin \varphi_0], \end{cases} \quad \begin{cases} v_x = u + v_0 \sin(\omega t + \varphi_0), \\ v_y = v_0 \cos(\omega t + \varphi_0). \end{cases} \quad (10.25)$$

Крива, що задається рівняннями (10.25), називається *трохоїдою*. Її конкретний вигляд залежить від величини  $v_0$ , яка визначається з початкових умов. Розглянемо частинний випадок, коли початкова швидкість частинки дорівнює нулю:

$$v_x(0) = v_y(0) = 0. \quad (10.26)$$

Тоді  $\varphi_0 = \pi/2$ ,  $v_0 = -u$ , і з (10.25) знаходимо:

$$\begin{aligned} v_x &= u(1 - \cos \omega t), & v_y &= u \sin \omega t; \\ x(t) &= ut - \frac{u}{\omega} \sin \omega t, & y(t) &= \frac{u}{\omega} (1 - \cos \omega t). \end{aligned} \quad (10.27)$$

Ця траєкторія являє собою *циклоїду* (рис. 10.4). Таку траєкторію описує точка на ободі колеса, що котиться без проковзування по площині. Відповідно до сказаного траєкторія являє собою суперпозицію дрейфу вздовж осі  $x$  і обертання навколо осі  $z$  з циклотронною частотою  $\omega = qB/mc$ .

**Ефект Холла.** Класичний приклад руху заряджених частинок у схрещених полях реалізується у твердому провіднику чи напівпровіднику,




Рис. 10.4. Траєкторія частинки у взаємно перпендикулярних полях  $\mathbf{B}$  і  $\mathbf{E}$  за умови, що початкова швидкість дорівнює нулю.

по якому тече електричний струм і який знаходиться в магнітному полі, — це *ефект Холла*, відкритий Е. Холлом у 1879 р.

Розглянемо провідну пластинку завтовшки  $d$  і завширшки  $w$ , вздовж якої (вісь  $x$ ) тече струм густиною  $\mathbf{j}$ , а перпендикулярно площині пластинки (вісь  $z$ ) прикладене магнітне поле  $\mathbf{B}$  (рис. 10.5). Носії заряду — концентрацією  $n$  і зарядом  $q$  — рухаються вздовж провідника з дрейфовою швидкістю  $\mathbf{v}_d$ , такою що

$$\mathbf{j} = nq\mathbf{v}_d. \quad (10.28)$$

На кожен носій заряду, що рухається з дрейфовою швидкістю  $\mathbf{v}_d$  в магнітному полі, діє сила Лоренца  $\frac{q}{c}\mathbf{v}_d \times \mathbf{B}$ , яка відхиляє носії до одного з бічних країв пластинки. Внаслідок цього на протилежних гранях накопичується нескомпенсований заряд, що створює поперечне (холлівське) електричне поле  $\mathbf{E}_H$ . У стаціонарному режимі результуюча поперечна сила, що діє на носії, дорівнює нулю, тобто виконується та сама умова (10.13), яку ми використали для знаходження дрейфової швидкості:

$$q\mathbf{E}_H + \frac{q}{c}\mathbf{v}_d \times \mathbf{B} = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{E}_H = -\frac{1}{c}\mathbf{v}_d \times \mathbf{B}. \quad (10.29)$$

Отже, холлівське поле є прямим наслідком того самого механізму компенсації електричної та магнітної сил, який лежить в основі дрейфового руху (10.16), — тільки тут роль «зовнішнього» електричного поля відіграє поле  $\mathbf{E}_H$ , що виникає самоузгоджено.

Виразивши дрейфову швидкість через густину струму за формулою (10.28),  $\mathbf{v}_d = \mathbf{j}/(nq)$ , знаходимо величину холлівського поля:

$$\mathbf{E}_H = \frac{1}{nqc} \mathbf{j} \times \mathbf{B}. \quad (10.30)$$




Рис. 10.5. Ефект Холла: струм  $\mathbf{j}$  уздовж пластинки, магнітне поле  $\mathbf{B}$  перпендикулярно їй; сила Лоренца відхиляє носії заряду до одного з країв, у результаті чого встановлюється поперечне холлівське поле  $\mathbf{E}_H$ .

Різниця потенціалів між бічними гранями пластинки (холлівська напруга) дорівнює  $U_H = E_H h$ , а оскільки повний струм  $I = jhd$ , отримуємо

$$U_H = \frac{1}{nqc} \frac{IB}{d}. \quad (10.31)$$

Коефіцієнт

$$R_H = \frac{1}{nqc} \quad (10.32)$$

називається *сталю Холла*. Ця формула справедлива для одного типу носіїв заряду з однаковим часом релаксації; для напівпровідників з електронами й дірками вираз для  $R_H$  складніший.

Знак холлівської напруги визначається знаком носіїв заряду: він протилежний для провідників з електронною ( $q < 0$ ) і дірковою ( $q > 0$ ) провідністю, що дозволяє експериментально встановити тип основних носіїв у зразку. За відомими  $I$ ,  $B$ ,  $d$  і вимірним  $U_H$  формула (10.31) дає змогу визначити концентрацію носіїв заряду  $n$ , а вимірювання ефекту Холла широко використовується для характеристики напівпровідників, а також у датчиках магнітного поля (датчиках Холла).


**Дрейф у плазмі та плазмові двигуни.** Розглянутий електричний дрейф має фундаментальне значення для фізики плазми: оскільки

швидкість дрейфу не залежить від знаку заряду й маси частинки, замагнічені електрони та іони в схрещених полях дрейфують *в один і той самий бік* з однаковою швидкістю. Це принципово відрізняє  $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ -дрейф від руху частинки під дією самого лише електричного поля, який розділяє заряди різного знаку і породжує струм.

Схрещені поля лежать в основі роботи *холлівських двигунів* (*Hall-effect thrusters*), одного з найпоширеніших типів електричних ракетних двигунів для космічних апаратів. Проте тут істотною є не однаковість дрейфу електронів та іонів, а, навпаки, різниця в ступені їхнього замагнічення: електрони замагнічені, а іони — ні.

**Принцип дії холлівського двигуна.** У кільцевому каналі двигуна створюється радіальне магнітне поле  $\mathbf{B}$  та осьове електричне поле  $\mathbf{E}$ , причому  $\mathbf{E} \perp \mathbf{B}$ . Електрони, інжектуються з катода, потрапляючи в область сильного радіального поля, замагнічуються (їхній ларморівський радіус  $r_L = m v_{\perp} / (|q|B)$  значно менший за розміри каналу) і, згідно з формулою (10.16), здійснюють азимутальний дрейф — це і є «*холлівський струм*», що дав назву двигуну.

Рис. 10.6. Схема холлівського двигуна.



Іони ж, маючи значно більший ларморівський радіус (через велику масу), практично не замагнічуються в тому самому полі й вільно прискорюються електричним полем уздовж осі каналу, створюючи тягу. Радіальне магнітне поле, замагнічуючи електрони, різко обмежує їхню рухливість уперек силових ліній, тобто вздовж осі до анода, тому основне падіння потенціалу зосереджується в зоні прискорення поблизу виходу каналу. Електрони, що дрейфують, одночасно іонізують ударами робочу речовину (зазвичай ксенон), а плазма в каналі в цілому залишається квазінейтральною.



**Загальний випадок схрещених полів.** У загальному випадку є складова вектора електричного поля, паралельна магнітному полю:  $E_{\parallel} \neq 0$ . Тоді для компоненти швидкості  $v_{\parallel}$  має місце рівняння

$$m\dot{v}_{\parallel} = qE_{\parallel}. \quad (10.33)$$

Це означає, що на рух, описаний у попередньому пункті, накладається прискорений рух у напрямку  $E_{\parallel} \parallel \mathbf{B}$ . Дрейф зі швидкістю  $\mathbf{u} = c\mathbf{E} \times \mathbf{B}/B^2$  зберігається, так само як і обертання з циклотронною частотою  $\omega = -qB/mc$ .

## 10.2. Методи вимірювання питомого заряду електрона

*Питомим зарядом* називається відношення  $q/m$ , де  $m$  — маса частинки.

Рух частинки за наявності тільки електричних і магнітних полів описується рівнянням

$$m\frac{d\mathbf{v}}{dt} = q\left(\mathbf{E} + \frac{1}{c}\mathbf{v} \times \mathbf{B}\right). \quad (10.34)$$

Звідси видно, що воно повністю визначається питомим зарядом  $q/m$ , а не зарядом і масою окремо.

**Вимірювання  $q/m$  за відхиленням траєкторії в електричному полі.** У цьому методі пучок частинок пропускається між обкладками зарядженого конденсатора, і за виміряним відхиленням траєкторії визначають відношення  $q/m$ . Схема досліду показана на рис. 10.7.




Рис. 10.7. Відхилення зарядженої частинки електричним полем конденсатора.

В конденсаторі є однорідне електричне поле з напруженістю  $E$ , напрямлене перпендикулярно початковій швидкості частинки  $v_0$ . Це

поле викликає рух з прискоренням

$$\mathbf{a} = \frac{q}{m}\mathbf{E}, \quad \mathbf{a} \perp \mathbf{v}_0. \quad (10.35)$$

Якби поле було відсутнє, то частинки попадали б у точку «0» екрана Е (рис. 10.7). Під дією поля відхилення частинки в конденсаторі у вертикальному напрямку становить

$$y_1 = \frac{at^2}{2} = \frac{qE}{2m}t^2 = \frac{q}{2m}E \frac{l^2}{v_0^2}, \quad (10.36)$$

де  $t = l/v_0$  — час прольоту конденсатора. Тут враховано, що оскільки поле  $\mathbf{E}$  напрямлене вздовж осі  $y$ , то компонента швидкості  $v_x = \text{const} = v_0$ .

На виході з конденсатора швидкість  $v_y$  становитиме

$$v_y = at = \frac{qE}{m} \frac{l}{v_0}. \quad (10.37)$$

Далі частинка летить прямолінійно, причому траєкторія утворює кут  $\alpha$  з віссю  $x$  такий, що

$$\text{tg } \alpha = \frac{v_y}{v_x} = \frac{qE}{m} \frac{l}{v_0^2}; \quad y_1 = \frac{l}{2} \text{tg } \alpha. \quad (10.38)$$

Долітаючи до екрана, вона набуває додаткового відхилення

$$y_2 = L \text{tg } \alpha. \quad (10.39)$$

Повне зміщення частинки в результаті становитиме

$$y = y_1 + y_2 = \left(\frac{1}{2}l + L\right) \text{tg } \alpha = \frac{qE}{mv_0^2} l \left(\frac{1}{2}l + L\right). \quad (10.40)$$

Таким чином, за виміряним відхиленням частинки у за допомогою формули (10.40) визначається питомий заряд частинки  $q/m$ .

### **Вимірювання $q/m$ за відхиленням траєкторії в магнітному полі.**

Для вимірювання питомого заряду можна замість електричного поля використати магнітне, також напрямлене перпендикулярно траєкторії частинки (рис. 10.8). На частинку діє сила Лоренца  $\mathbf{F} = \frac{q}{c}\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ , створюючи прискорення

$$\mathbf{a} = \frac{\mathbf{F}}{m} = \frac{q}{mc}\mathbf{v} \times \mathbf{B}. \quad (10.41)$$




Рис. 10.8. Відхилення зарядженої частинки магнітним полем.

Нехай швидкість частинки велика, і відхилення за час прольоту поля мале. Тоді можна прийняти

$$v_x \approx v_0, \quad \mathbf{a} \approx \frac{q}{mc} \mathbf{v}_0 \times \mathbf{B}, \quad a = |\mathbf{a}| \approx \frac{q}{mc} v_0 B. \quad (10.42)$$

Відхилення частинки за час прольоту поля  $t = l/v_0$  становитиме

$$y_1 = \frac{1}{2} a t^2 = \frac{q}{2m} B \frac{l^2}{v_0 c}. \quad (10.43)$$

Швидкість  $v_y$  частинки на виході з області дії поля рівна

$$v_y = a t = \frac{q l}{m c} B, \quad (10.44)$$

а кут, який утворює вектор швидкості з віссю  $x$ , визначається рівністю

$$\operatorname{tg} \beta = \frac{v_y}{v_x} \approx \frac{v_y}{v_0} = \frac{q l B}{m v_0 c}, \quad y_1 = \frac{l}{2} \operatorname{tg} \beta. \quad (10.45)$$

Долітаючи до екрана, частинка отримує додаткове зміщення

$$y_2 = L \operatorname{tg} \beta. \quad (10.46)$$

Повне зміщення частинки становитиме

$$y = y_1 + y_2 = \left( \frac{1}{2} l + L \right) \operatorname{tg} \beta = \frac{q B}{m v_0 c} l \left( \frac{1}{2} l + L \right). \quad (10.47)$$

Вимірюючи це зміщення, можна знайти питомий заряд  $q/m$  частинки.

**Метод Томсона.** Дж. Дж. Томсон використав компенсаційну схему, в якій рух частинки управлявся як електричним, так і магнітним полем. Ця схема дозволяла не вимірювати попередньо швидкість

частинок  $v_0$ . Суть методу в наступному. Спочатку Томсон включав тільки магнітне поле (як описано вище) і вимірював відхилення пучка заряджених частинок:

$$y = \frac{qB}{mv_0c} l \left( \frac{1}{2}l + L \right). \quad (10.48)$$

Потім він додатково включав електричне поле, перпендикулярне магнітному ( $\mathbf{E} \perp \mathbf{B}$ ), і підбирав його величину таким чином, щоб повністю компенсувати відхилення пучка, повернувши його в точку  $y = 0$ . Умовою компенсації була рівність

$$qE = \frac{q}{c} v_0 B, \quad \text{або} \quad v_0 = c \frac{E}{B}. \quad (10.49)$$

Тому наведений вище вираз для зміщення пучка в магнітному полі переписується у вигляді

$$y = \frac{q}{m} \frac{B^2}{c^2 E} l \left( \frac{1}{2}l + L \right). \quad (10.50)$$

Звідси за відомими значеннями зміщення  $y$  і полів  $B$  та  $E$  визначається питомий заряд  $q/m$ .

Описаним методом Дж. Дж. Томсон в 1897 р. при вивченні катодних променів вперше виміряв питомий заряд електрона. Сучасне значення питомого заряду електрона (Томсон отримав величину того ж порядку) становить

$$e/m = -5,273 \cdot 10^{17} \text{ од. СГСЕ} \cdot \text{г}^{-1} = -1,759 \cdot 10^{11} \text{ Кл} \cdot \text{кг}^{-1}. \quad (10.51)$$

### 10.3. Досліди Міллікена

У попередніх дослідах вимірювався питомий заряд частинок. Р. Міллікен в 1909 р. запропонував спосіб безпосереднього вимірювання заряду. Схема його установки показана на рис. 10.9.

У простір між пластинами конденсатора Міллікен вводив за допомогою пульверизатора найдрібніші крапельки масла. Краплі іонізувалися, і їхнім рухом можна було керувати, змінюючи величину і знак заряду на пластинах конденсатора.

Розглянемо метод докладніше. Будемо для визначеності вважати, що заряд краплі від'ємний,  $q < 0$ . У формулах нижче, де йдеться про величини сил і швидкостей, під  $q$  розуміємо  $|q|$ .

На краплю діють такі сили:

1. сила з боку електричного поля  $qE$ ;
2. рівнодійна сили тяжіння і архімедової сили

$$\mathbf{F}_T = \frac{4\pi}{3} r^3 (\rho - \rho_0) \mathbf{g}, \quad (10.52)$$

де  $r$  — радіус краплі,  $\rho$  і  $\rho_0$  — густини краплі і повітря відповідно;




Рис. 10.9. Схема установки Міллікена для вимірювання заряду електрона (сила  $qE$  вказана для випадку  $q < 0$ ).

### 3. сила в'язкого тертя

$$\mathbf{F}_{\text{гр}} = -6\pi\eta r\mathbf{v}. \quad (10.53)$$

За відсутності електричного поля крапля падає з постійною швидкістю  $v_0$ , яка визначається з умови  $F_{\text{т}} = F_{\text{гр}}$ , або

$$\frac{4\pi}{3}r^3(\rho - \rho_0)g = 6\pi\eta r v_0. \quad (10.54)$$

Увімкнувши електричне поле, змушують краплю підніматися з невеликою швидкістю  $v_E$ , яку можна знайти з рівняння

$$\frac{4\pi}{3}r^3(\rho - \rho_0)g + 6\pi\eta r v_E = qE. \quad (10.55)$$

З урахуванням рівності (10.54) перепишемо це співвідношення у вигляді

$$6\pi\eta r(v_0 + v_E) = qE, \quad (10.56)$$

звідки можна знайти заряд краплі:

$$q = 6\pi\eta r \frac{v_0 + v_E}{E}. \quad (10.57)$$

Практично вимірювання здійснювалося таким способом. За відсутності електричного поля вимірювалася швидкість вільного падіння краплі  $v_0$ . Потім із співвідношення (10.54) визначався радіус краплі:

$$r = \sqrt{\frac{9\eta v_0}{2g(\rho - \rho_0)}}. \quad (10.58)$$

Увімкнувши електричне поле і вимірявши швидкість підйому краплі  $v_E$ , за формулами (10.57)–(10.58) або

$$q = 6\pi\eta \sqrt{\frac{9\eta v_0}{2g(\rho - \rho_0)}} \frac{v_0 + v_E}{E} = 9\pi \sqrt{\frac{2\eta^3 v_0}{g(\rho - \rho_0)}} \frac{v_0 + v_E}{E} \quad (10.59)$$

можна знайти заряд  $q$ . Слід мати на увазі, що для крапель мікронних розмірів закон Стокса потребує поправки (Каннінгема) на проковзування газу, оскільки радіус краплі порівнянний з довжиною вільного пробігу молекул повітря; Міллікен враховував таку поправку в обробленні результатів.

**!** В дослідах Міллікена мікроскопічні краплі олії набували електричного заряду внаслідок двох послідовних процесів: початкової трибоелектризації через тертя об сопло розпилювача та подальшого захоплення іонів з газового середовища. У робочій камері приладу повітря піддавали штучній іонізації рентгенівським випромінюванням, яке вибивало електрони з нейтральних молекул газу, утворюючи вільні електрони та позитивно заряджені аероіони. Під час руху в хмарі іонізованого газу дисперсні краплі захоплювали ці носії заряду, причому дискретний характер адсорбції зумовлював стрибкоподібну зміну сумарного заряду краплі на величину, чітко кратну елементарному електричному заряду, що й дозволило експериментально довести дискретність електрики та обчислити заряд електрона.

Аналізуючи результати експериментів, Міллікен встановив, що зміни заряду крапель  $\Delta q$  і сам заряд  $q$  були завжди цілими кратними одній і тій же мінімальній величині:

$$e \approx 4,80 \cdot 10^{-10} \text{ Фр} = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ Кл.} \quad (10.60)$$

За відомими значеннями питомого заряду  $e/m$  і заряду  $e$  електрона можна знайти масу:

$$\frac{e}{e/m} = m \approx 9,11 \cdot 10^{-28} \text{ г.} \quad (10.61)$$

Значення досліду Міллікена полягає в тому, що була експериментально доведена дискретність електричного заряду.

### ? Контрольні питання

- 1** Запишіть рівняння руху зарядженої частинки в однорідному електричному полі та його розв'язок. Яким буде рух і куди напрямлене прискорення?
- 2** Чому сила Лоренца не виконує роботи і не змінює модуль швидкості частинки? Як розкладають швидкість на складові  $v_{\parallel}$  і  $v_{\perp}$  в магнітному полі та який рух відповідає кожній із них?
- 3** Що таке циклотронна частота? Від яких величин вона залежить, а від яких (наприклад, від швидкості частинки) — ні? Запишіть



формулу для радіуса кола  $R$ .

- 4 Якою є траєкторія частинки в однорідних паралельних полях  $\mathbf{E} \parallel \mathbf{B}$  (рис. 10.2)? Чому крок спіралі зростає?
- 5 У схрещених полях  $\mathbf{E} \perp \mathbf{B}$  введено швидкість  $\mathbf{u}$  (рис. 10.3). З якої умови її знаходять, і чому їй відповідає формула  $\mathbf{u} = c \mathbf{E} \times \mathbf{B} / B^2$ ? Куди напрямлений дрейф відносно  $\mathbf{E}$  і  $\mathbf{B}$ ?
- 6 Чому швидкість електричного дрейфу не залежить від знака заряду й маси частинки? Чому при цьому вона все ж не поділяє заряди різного знака, на відміну від руху під дією самого лише електричного поля?
- 7 З яких трьох рухів складається рух у схрещених полях? За якої умови справедливий такий підхід і що робити, якщо вона не виконується?
- 8 Що таке трохоїда та циклоїда? За якої початкової умови траєкторія в схрещених полях є циклоїдою (рис. 10.4) і з чим її можна порівняти механічно?
- 9 У чому полягає ефект Холла (рис. 10.5)? Чому в стаціонарному режимі результуюча поперечна сила на носії дорівнює нулю?
- 10 Виведіть формулу для холлівської напруги  $U_H$  і сталої Холла  $R_H$ . Які величини можна визначити за вимірюною  $U_H$  і як за знаком холлівської напруги визначити тип носіїв?
- 11 Поясніть принцип дії холлівського двигуна. Чому електрони в каналі замагнічені, а іони — ні, і як це забезпечує тягу?
- 12 Що таке питомий заряд? Чому рух частинки в полях визначається саме відношенням  $q/m$ , а не зарядом і масою окремо?
- 13 Опишіть метод вимірювання  $q/m$  за відхиленням в електричному полі конденсатора (рис. 10.7). З яких двох частин складається повне зміщення  $y = y_1 + y_2$ ?
- 14 У чому перевага методу Томсона порівняно з вимірюванням окремо в електричному та магнітному полі? Яка умова компенсації відхилення і що з неї випливає для швидкості  $v_0$ ?
- 15 Опишіть установку Міллікена (рис. 10.9). Які сили діють на краплю і як за швидкостями  $v_0$  та  $v_E$  визначають її радіус і заряд?
- 16 Що довели досліди Міллікена і чому саме зміни заряду крапель були кратні одній і тій же величині? За відомими  $e$  та  $e/m$  як знайти масу електрона?

**Частина V**

**Електродинаміка**

# 11

## Явище електромагнітної індукції

Магнітне поле не діє на нерухомі заряди — і все ж змінне магнітне поле народжує електричне поле, здатне їх розігнати. У цьому факті криється, мабуть, найглибша ідея класичної електродинаміки: поле не просто «обслуговує» заряди, воно живе власним життям і саме породжує інші поля.

Переосмислення ідей сучасної фізики

### 11.1. Явище електромагнітної індукції

Це фундаментальне відкриття отримало назву *явища електромагнітної індукції*: воно полягає в тому, що в замкненому провідному контурі при зміні магнітного потоку, охопленого цим контуром, виникає електричний струм, який називають *індукційним*.

У низці дослідів Фарадей встановив, що індукційний струм виникає щоразу, коли змінюється магнітний потік крізь контур — незалежно від *причини* цієї зміни: чи то рухається магніт відносно нерухомого контуру, чи рухається сам контур відносно нерухомого магніту, чи змінюється сила струму в сусідньому контурі (рис. 11.1).

Розглянемо докладніше ці три групи дослідів.

**Дослід 1. Рух магніту відносно нерухомої котушки.** Котушку, з'єднану з гальванометром, закріплюють нерухомо. До неї наближають або віддаляють постійний магніт. Поки магніт нерухомий, стрілка гальванометра стоїть на нулі. Щойно магніт починає рухатися, стрілка відхиляється — у котушці виникає індукційний струм. Під час наближення магніту струм має один напрям, під час віддалення — протилежний. Коли рух припиняється, струм зникає.

**Дослід 2. Рух котушки відносно нерухомого магніту.** Магніт залишають нерухомим, а рухають котушку, з'єднану з гальванометром.

## 11. Явище електромагнітної індукції

Спостерігається той самий ефект: під час руху виникає індукційний струм, напрям якого залежить від напрямку руху котушки. Отже, важливою є не абсолютна швидкість магніту чи котушки, а їхня *відносна* швидкість, тобто швидкість зміни магнітного потоку крізь контур.




Рис. 11.1. Схема класичних дослідів Фарадея з електромагнітної індукції: виникнення індукційного струму при русі магніту відносно котушки (верхній лівий та верхній правий), при взаємному переміщенні двох котушок (нижній лівий) та при русі провідника в магнітному полі (нижній правий)

**Дослід 3. Зміна струму в сусідній котушці.** Дві котушки розміщують поряд: одну (1) приєднують до гальванометра, другу (2) — через ключ до джерела струму. Коли ключ замикають або розмикають, у першій котушці виникає короточасний індукційний струм. Струм спостерігається лише в моменти *зміни* струму в другій котушці; коли струм сталий, гальванометр нічого не показує. Це явище називають *взаємодукцією*.

Узагальнюючи результати всіх цих дослідів, Фарадей дійшов висновку: *індукційний струм у замкненому контурі виникає тоді й лише тоді, коли змінюється магнітний потік, охоплений цим контуром*. Сама ж причина зміни магнітного потоку — рух магніту, рух контуру чи зміна струму в сусідньому контурі — на існування та напрям індукційного струму принципово не впливає.

### 11.2. Закон електромагнітної індукції

На основі дослідів Фарадея було сформульовано *закон електромагнітної індукції*: електрорушійна сила (ЕРС), що виникає в контурі, пропорційна швидкості зміни магнітного потоку, який пронизує площу, охоплену цим контуром:

$$\mathcal{E}_{\text{інд}} = -\frac{1}{c} \frac{d\Phi}{dt} = -\frac{1}{c} \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}. \quad (11.1)$$

Знак «мінус» у цьому законі — не формальність, а прояв *правила Ленца*, з яким ми детальніше познайомимось нижче.

Магнітний потік  $\Phi$ , а отже, і ЕРС індукції, можуть змінюватися принципово двома різними способами:


- через зміну *площі* самого контуру, що пронизується незмінним магнітним полем;
- через зміну самого *магнітного поля*, що пронизує нерухомий контур.

Розглянемо ці два випадки окремо — вони мають зовсім різну фізичну природу.

### 11.3. Робота, що виконується при переміщенні провідника зі струмом у магнітному полі

Візьмемо рамку, по якій може вільно ковзати перемичка, що замикає верхній і нижній проводи (рис. 11.2). Помістимо цю систему в магнітне поле. Будемо вважати спочатку, що поле перпендикулярне до площини рамки.

Рис. 11.2. Рамка з рухомою перемичкою в магнітному полі: показано силу Ампера  $\mathbf{F}_A$ , що діє на перемичку зі струмом  $I$ , зміщення  $dx$  та розклад повної швидкості  $\mathbf{u}$  носія заряду на складові  $\mathbf{u}_\perp$  (рух разом із перемичкою) і  $\mathbf{u}_\parallel$  (рух уздовж провідника)



Якщо по рамці через перемичку тече струм  $I$  (як показано на рис. 11.2), то на перемичку діє сила Ампера:

$$F_A = \frac{I}{c} \ell B, \quad (11.2)$$

де  $\ell$  — довжина перемички. При зазначених на рис. 11.2 напрямках струму  $I$  і зовнішнього магнітного поля  $\mathbf{B}$  сила  $\mathbf{F}$  напрямлена вправо і при зміщенні перемички на  $dx$  виконує роботу

$$dA = F_A dx = \frac{I}{c} B \ell dx = \frac{I}{c} d\Phi. \quad (11.3)$$

Площа контуру зі струмом змінюється на  $dS = \ell dx$ . Величина  $d\Phi = d(BS)$  являє собою зміну магнітного потоку через контур. При зміщенні перемички на кінцеву відстань

$$A_{12} = \frac{I}{c} (\Phi_2 - \Phi_1).$$

Нехай поле напрямлене під довільним кутом до площини контуру (рамки). Покладемо  $\mathbf{B} = \mathbf{B}_\perp + \mathbf{B}_\parallel$ , де  $\mathbf{B}_\perp$  — складова, напрямлена за нормаллю до площі, а  $\mathbf{B}_\parallel$  — що лежить у площині контуру. Складова  $\mathbf{B}_\parallel$  створює силу, перпендикулярну до площини і, отже, перпендикулярну до зміщення перемички, і тому таку, що не виконує роботи. З урахуванням цього магнітний потік, що призводить до виконання роботи, визначається тільки компонентою поля  $\mathbf{B}_\perp$ :

$$\Phi = B_\perp S = \mathbf{B} \mathbf{S}.$$

У випадку довільно деформованого витка і поля, що змінюється від точки до точки, весь замкнений контур потрібно подумки розбити на нескінченно малі замкнені елементи струму (рис. 11.2). Оскільки струми на спільних ділянках сусідніх витків рівні за величиною і протилежні за напрямком, то струми по всій площі вихідного контуру компенсують один одного, і залишається тільки струм  $J$  у вихідному контурі.



Вважаючи поле в межах одного елемента однорідним, отримуємо

$$dA = \frac{I}{c} d\Phi,$$

де магнітний потік тепер визначається формулою

$$\Phi = \int_S \mathbf{B} d\mathbf{S}, \quad (11.4)$$

в якій інтегрування ведеться по площі, що обмежується контуром зі струмом.

Зауважимо, що в цьому процесі виконується робота, тоді як саме магнітне поле роботу не може виконувати (сила Лоренца завжди перпендикулярна швидкості руху зарядів). Для розв'язання цієї суперечності врахуємо, що заряди в перемичці рухаються не тільки в напрямку провідника ( $\mathbf{u}_{\parallel}$ ), а й у напрямку швидкості перемички ( $\mathbf{u}_{\perp}$ ):  $\mathbf{u} = \mathbf{u}_{\perp} + \mathbf{u}_{\parallel}$ . Ця друга складова швидкості призводить до появи сили Лоренца:  $\mathbf{F}_{\Lambda} = e\mathbf{u}_{\perp} \times \mathbf{B}/c$ , що діє проти напрямку струму  $I$ . Тому для підтримання незмінного струму в коло мають бути включені сторонні ЕРС. Саме завдяки зовнішнім джерелам енергії виконується робота з переміщення перемички.

#### 11.4. Електромагнітна індукція в рухомих провідниках




Рис. 11.3. Виникнення ЕРС індукції в рухомій перемичці: на позитивний заряд  $+$  у провіднику, що рухається зі швидкістю  $\mathbf{v}$ , діє сила Лоренца  $\mathbf{F}_{\Lambda}$ , напрямлена вздовж провідника (швидкість  $\mathbf{u}$ ). Ця сила викликає індукційний струм  $I$  у контурі

**ЕРС індукції.** Розглянемо провідну рамку, замкнену рухомою перемичкою (рис. 11.3). Нехай рамка поміщена в магнітне поле з індукцією  $\mathbf{B}$ , напрямленою перпендикулярно до площини. Якщо перемичка рухається зі швидкістю  $\mathbf{v}$ , то на заряди в перемичці діє сила Лоренца:

$$\mathbf{F}_{\Lambda} = \frac{q}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{B}.$$

Як видно з рис. 11.3, ця сила приводить заряди в рух, викликаючи індукційний струм у від'ємному напрямку обходу контуру. Вона

еквівалентна силі, що створюється стороннім електричним полем

$$\mathbf{E}_{\text{стор}} = \frac{\mathbf{F}}{q} = \frac{1}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

і викликає в перемичці довжиною  $l$  ЕРС індукції, рівну

$$\mathcal{E}_{\text{інд}} = \oint \mathbf{E}_{\text{стор}} d\mathbf{l} = -E_{\text{стор}} l = -\frac{1}{c} B \ell v.$$

Знак « $-$ » тут пов'язаний з тим, що  $\mathcal{E}_{\text{інд}}$  створює струм у від'ємному напрямку (додатний напрямок задається вектором  $\mathbf{B}$ ).

Оскільки  $\ell v = dS/dt$ , де  $S$  — площа контуру, то

$$\mathcal{E}_{\text{інд}} = -\frac{1}{c} \frac{d\Phi}{dt}, \quad (11.5)$$

де  $\Phi = BS$  — магнітний потік через контур.

Якщо є складова магнітного поля  $\mathbf{B}_{\parallel}$ , паралельна площині контуру, то вона не призводить до появи індукційного струму вздовж контуру, оскільки відповідна складова сили Лоренца  $\mathbf{F}^{(1)} = \frac{1}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{B}_{\parallel}$  перпендикулярна до площини контуру, тобто напрямлена перпендикулярно до провідника. Це означає, що у виразі для потоку  $\Phi$  потрібно врахувати тільки складову  $\mathbf{B}_{\perp}$ , тобто покласти  $\Phi = B_{\perp} S = \mathbf{B} S$ .

Якщо магнітне поле неоднорідне в границях контуру, то потрібно розбити контур на нескінченно малі замкнені елементи струму і розглянути рух цих елементів, вважаючи поле однорідним у межах окремого елемента. Отже, магнітний потік визначається інтегралом по площі, що обмежується контуром:

$$\Phi = \int_S \mathbf{B} d\mathbf{S}$$

Отже, у розглянутому випадку **безпосередньою фізичною причиною виникнення ЕРС індукції є сила Лоренца**, що діє на вільні носії заряду в рухомій перемичці. Саме вона «штовхає» електрони вздовж провідника, створюючи індукційний струм.

Однак тут виникає природне запитання: а що буде, якщо перейти в систему відліку, пов'язану з самою перемичкою? Адже відносно неї провідник нерухомий, і магнітна складова сили Лоренца, яка залежить від швидкості, дорівнюватиме нулю. Якщо причина зникла, то чому тоді в контурі все одно тече струм?

Відповідь на це запитання виявляється напрощуд глибокою і вимагає перегляду наших уявлень про електричне та магнітне поля. Виявляється, те, що ми називаємо «причиною» виникнення

ЕРС, залежить від вибору системи відліку. У системі, де провідник рухається, причина — сила Лоренца. Але в системі, де провідник нерухомий, причина буде зовсім іншою: в ній виникне **вихрове електричне поле**, породжене змінним магнітним полем.

!

Докладно цей механізм ми розглянемо в наступному розділі, присвяченому ЕРС індукції в **нерухомих** провідниках. А питання про те, чому обидва описи — і через силу Лоренца, і через вихрове електричне поле — дають однаковий результат, тісно пов'язане з принципом відносності та буде обговорене пізніше.

**Принцип роботи генераторів змінного струму.** Явище електромагнітної індукції в рухомих провідниках лежить в основі роботи **генераторів електричного струму** — пристроїв, без яких неможливо уявити сучасну електроенергетику: у них механічна енергія обертання перетворюється на електричну.




Рис. 11.4. Схема найпростішого генератора змінного струму

Найпростіший генератор складається з рамки, кінці якої закріплені на кільцях, що обертаються разом з нею; до кілець щільно прилягають нерухомі щітки-контакти (рис. 11.4). Якщо рамку площею  $S$  обертати в однорідному полі  $\mathbf{B}$  з кутовою швидкістю  $\omega$ , то потік крізь неї

$$\Phi(t) = BS \cos(\omega t), \quad \frac{d\Phi}{dt} = -BS\omega \sin(\omega t),$$

тому в рамці виникає ЕРС індукції

$$\mathcal{E}_{\text{інд}} = \frac{BS\omega}{c} \sin(\omega t), \quad (11.6)$$

а якщо на щітки підключити навантаження опором  $R$ , у колі потече **змінний** індукційний струм

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}_{\text{інд}}}{R} = \frac{BS\omega}{cR} \sin(\omega t), \quad (11.7)$$

що змінюється за законом синуса з частотою  $\omega$  — частотою обертання рамки. Саме такий принцип лежить в основі роботи практично всіх електростанцій, що генерують змінний струм.

### 11.5. Електромагнітна індукція в нерухомих провідниках

**Виникнення ЕРС за рахунок зміни магнітного поля.** Розглянемо тепер принципово інший випадок: контур нерухомий і незмінний за формою, а змінюється саме магнітне поле, що його пронизує (рис. 11.5):

$$\mathcal{E}_{\text{інд}} = -\frac{1}{c} \frac{d\Phi}{dt} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot \mathbf{S}. \quad (11.8)$$




Рис. 11.5. ЕРС індукції в нерухомому контурі за рахунок зміни поля  $\mathbf{B}$

Тут виникає принципове запитання: **яка причина виникнення ЕРС?** Носії заряду в нерухомому провіднику мають нульову швидкість, а магнітне поле, **яне діє на нерухомі заряди** взагалі! То за рахунок чого ж вони прискорюються? Відповідь на це запитання — **вихрове електричне поле** — ми дамо трохи згодом; спершу розглянемо кілька важливих якісних наслідків закону індукції.

**Правило Ленца.** *Правило Ленца* визначає **напрямок** індукційного струму: індукційний струм завжди має такий напрям, щоб своїм власним магнітним полем **протидіяти** зміні магнітного потоку, яка його породжує, тобто щоб послабити причину, яка збуджує цей струм (рис. 11.6).




Рис. 11.6. Правило Ленца: напрям індукційного струму залежить від знака  $\partial B/\partial t$

**Правило Ленца** — не окремий незалежний закон природи, а прямий наслідок знака «мінус» у законі індукції (11.1), який, своєю чергою, диктується законом збереження енергії: якби індукційний струм **підсилював** зміну потоку (а не протидіяв їй), процес наростає би лавиноподібно й необмежено, породжуючи енергію з нічого. Це один із проявів загальнішого **принципу Ле Шательє–Брауна**: будь-який зовнішній вплив, що намагається вивести систему зі стійкої рівноваги, породжує в ній компенсаційні процеси, спрямовані на послаблення цього впливу.

**Струми Фуко.** *Струмами Фуко* (вихровими струмами) називають індукційні струми, що виникають не в тонких лінійних провідниках, а в товщі суцільних масивних провідників при зміні магнітного потоку крізь них (рис. 11.7). Вони підпорядковані тому самому правилу Ленца: їхнє магнітне поле напрямлене так, щоб протидіяти зміні потоку, яка їх породжує.




Рис. 11.7. Індукування вихрових струмів Фуко в провідному диску, що обертається в полі магніту

Оскільки струми Фуко течуть у товщі провідника (а не по тонкому дроту з відомим опором), вони можуть спричиняти **значне** тепловиділення (закон Джоуля–Ленца, гл. 7) — саме на цьому явищі, зокрема, ґрунтується **індукційне нагрівання** металів. З іншого боку, ті самі струми, взаємодіючи з магнітним полем (сила Ампера), створюють силу, що **гальмує** рух провідника відносно джерела поля — явище **магнітного демпфування**, яке використовують, наприклад, в електромагнітних гальмах і в заспокоювачах коливань вимірювальних приладів.

**Вихрове електричне поле.** Повернімося до питання, яке ми залишили відкритим: що саме прискорює нерухомі заряди при зміні  $\mathbf{B}$ ? Оскільки  $\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$ , а ЕРС, за означенням (7.17) (гл. 7), дорівнює  $\mathcal{E} = \oint_L \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell}$ , із закону індукції безпосередньо випливає:


$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = -\frac{1}{c} \int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}. \quad (11.9)$$

Це — **теорема про циркуляцію** електричного поля: циркуляція напруженості електричного поля по довільному контуру дорівнює, з протилежним знаком, потоковій швидкості зміни індукції магнітного поля крізь довільну поверхню, натягнуту на цей контур. За теоремою Стокса, цю теорему можна записати й у диференціальній формі:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}. \quad (11.10)$$

За Максвеллом, явище електромагнітної індукції полягає саме в тому, що **будь-яке змінне магнітне поле збуджує в просторі електричне поле**; провідники для цього взагалі не потрібні — вони лише дають змогу побачити це поле через індукційний струм, який воно викликає в них (рис. 11.8).

Рис. 11.8. Вихрове електричне поле, породжене зростаючим у часі магнітним полем





На відміну від електростатики, де завжди  $\nabla \times \mathbf{E} = 0$  (поле потенціальне), у присутності змінного магнітного поля  $\nabla \times \mathbf{E} \neq 0$ . Це принципово важлива відмінність: індуковане електричне поле не є потенціальним — воно **вихрове**: його силові лінії ніде не починаються й не закінчуються (на відміну від ліній електростатичного поля, які завжди починаються й закінчуються на зарядах), а замкнені самі на себе, подібно до силових ліній магнітного поля. Електричне поле, породжене зміною магнітного поля, має **зовсім іншу структуру**, ніж електростатичне, і не пов'язане безпосередньо з жодними електричними зарядами.

**!** Чому ж тоді це поле взагалі називають **електричним**, якщо воно має інше походження й іншу конфігурацію ліній, ніж звичне статичне поле? Відповідь проста й фундаментальна: **вихрове поле діє на заряд точнісінько так само, як і електростатичне**, — а саме це ми з самого початку курсу вважали **головною визначальною властивістю** електричного поля. Саме на прискоренні заряджених частинок вихровим електричним полем ґрунтується робота **бетатрона** — прискорювача електронів, у якому змінне поле потужного електромагніту породжує вихори електричного поля, здатні розганяти електрони до швидкостей, близьких до швидкості світла, причому електричний струм виникає безпосередньо у вакуумній камері, без жодних металевих провідників.

### 11.6. Явище самоіндукції

**Індуктивність контуру.** Зміна струму в довільному контурі змінює й створюване ним магнітне поле, а отже — і власний магнітний потік крізь цей самий контур; за законом індукції це, своєю чергою, породжує в контурі ЕРС. Це явище називають **самоіндукцією** (рис. 11.9).




Рис. 11.9. Контур зі струмом  $I$  і створюване ним власне магнітне поле

Якщо поблизу контуру немає феромагнетиків, поле  $\mathbf{B}$ , а отже, й повний магнітний потік  $\Phi$  крізь контур пропорційні силі струму  $I$  в

ньому:

$$\Phi = \frac{1}{c}LI, \quad (11.11)$$

де коефіцієнт пропорційності  $L$  називають **індуктивністю контуру** — суто геометричною характеристикою (залежною від форми, розмірів контуру й від магнітних властивостей середовища навколо нього), яка не залежить від сили струму. При зміні струму в контурі, за законом Фарадея, виникає **ЕРС самоіндукції**:

$$\mathcal{E}_{ci} = -\frac{L}{c^2} \frac{dI}{dt}. \quad (11.12)$$

Знак «мінус» тут — знову прояв правила Ленца: ЕРС самоіндукції завжди напрямлена так, щоб протидіяти зміні сили струму в контурі — вона гальмує зростання струму й **підтримує** його спадання. Через цю властивість контур з великою індуктивністю поводить себе подібно до тіла з великою механічною інерцією (масою): він «опирається» будь-якій швидкій зміні струму.

**Приклади обчислення індуктивності. Соленоїд.** Магнітне поле всередині нескінченного соленоїда з магнетиком проникності  $\mu$ , густиною намотки  $n = N/l$  витків на одиницю довжини (гл. 9), дорівнює  $B = 4\pi\mu NI/(cl)$ . Повний магнітний потік крізь усі  $N$  витків соленоїда  $\Phi = NBS = \frac{4\pi\mu N^2}{cl}IS$ ; порівнюючи з означенням (11.11), отримуємо індуктивність соленоїда:

$$L = \frac{4\pi\mu N^2 S}{l}. \quad (11.13)$$

**Тороїд.** Для тороїдальної котушки з  $N$  витками, прямокутним перерізом ширини  $b - a$  (де  $a$  і  $b$  — внутрішній і зовнішній радіуси) і висотою  $d$  (рис. 11.10), аналогічний (дещо громіздкіший) розрахунок дає:

$$L = 2N^2 d \ln\left(\frac{b}{a}\right). \quad (11.14)$$

В гауссовій системі одиниць індуктивність, як неважко переконатись з формул (11.13)–(11.14), вимірюється просто в **сантиметрах**,  $[L] = \text{см}$  — ще одне яскраве підтвердження того, що індуктивність, як і ємність (гл. 6), — суто **геометрична** характеристика контуру.




Рис. 11.10. Тороїдальна котушка

**Перехідні процеси в колі з індуктивністю.** *Встановлення струму в LR-колі.* Розглянемо коло з послідовно з'єднаних джерела ЕРС  $\mathcal{E}$ , котушки індуктивності  $L$ , резистора  $R$  і ключа  $S$  (рис. 11.11). Після замикання ключа закон Ома для кола,  $\mathcal{E} + \mathcal{E}_{\text{ci}} = IR$ , з урахуванням формули (11.12), набуває вигляду

$$\frac{L}{c^2} \frac{dI}{dt} + IR = \mathcal{E}. \quad (11.15)$$




Рис. 11.11. Встановлення струму в колі з індуктивністю після замикання ключа

Це рівняння — повний аналог рівняння зарядки конденсатора (гл. 7), і його розв'язок (з початковою умовою  $I(0) = 0$ ) — струм, що асимптотично наближається до стаціонарного значення  $\mathcal{E}/R$ :

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} (1 - e^{-t/\tau}), \quad \tau = \frac{L}{c^2 R} \quad (11.16)$$

— сталу часу  $\tau$  називають *часом релаксації* LR-кола.

**Екстраструми при розмиканні.** Нехай тепер котушка з індуктивністю  $L$  і власним (внутрішнім) опором обмотки  $r$  спочатку під'єднана до джерела ЕРС  $\mathcal{E}$  через ключ  $S$  і резистор  $R$ , під'єднаний паралельно

котушці (рис. 11.12); у сталому режимі через котушку тече струм  $I_0 = \mathcal{E}/r$ .




Рис. 11.12. Екстраструм розмикання в колі з індуктивністю

Після розмикання ключа  $S$  (відключення джерела) магнітне поле котушки, а отже, і потік крізь неї, починають спадати. Це, за законом Ленца, збуджує ЕРС самоіндукції  $\mathcal{E}_{ci}$  і підтримуваний нею **екстра-струм розмикання** — індукційний струм, що тепер тече вже через резистор  $R$  (замкнене коло  $L-r-R$  без джерела). Закон Ома для цього контуру:  $I(R + r) = -\frac{L}{c^2} \frac{dI}{dt}$ , звідки

$$I(t) = I_0 e^{-(R+r)t/(Lc^{-2})} = I_0 e^{-t(R+r)c^2/L}. \quad (11.17)$$

Якщо  $R \gg r$  (типова ситуація, коли навантаження має значно більший опір, ніж провід самої котушки), то в момент розмикання ЕРС самоіндукції досягає значення  $\mathcal{E}_{ci} = \frac{R}{r} \mathcal{E} e^{-t(R+r)c^2/L}$ , яке при  $R \gg r$  може **значно перевищувати** ЕРС самого джерела  $\mathcal{E}$ ! Саме тому раптове розмикання кола з великою індуктивністю (наприклад, вимкнення потужного електромагніту чи реле) часто супроводжується електричним пробоем або яскравою іскрою на контактах ключа — індуктивність «чинить опір» різкому зникненню струму настільки завзято, що готова створити на короткий час дуже високу напругу.

## Підсумки

Явище електромагнітної індукції є тією вирішальною ланкою, що остаточно об'єднує електрику та магнетизм у єдину цілісну теорію: змінне магнітне поле генерує вихрове електричне, а сила Лоренца (розд. 8) демонструє фундаментальний зв'язок магнітного поля з рухом зарядів.

Явище самоіндукції свідчить про те, що встановлення струму в контурі вимагає виконання роботи проти індукovanого електричного поля. Наступний логічний крок — дослідити, як ця робота акумулюється в просторі, розрахувати *енергію магнітного поля*.

### ? Контрольні питання

- 1 Сформулюйте суть явища електромагнітної індукції. Опишіть три групи дослідів Фарадея (рис. 11.1). Що в них спільного і чому важливою є лише відносна швидкість магніту та котушки?
- 2 Коли в контурі виникає індукційний струм, а коли ні? Чому сама причина зміни магнітного потоку не впливає на існування струму?
- 3 Запишіть закон електромагнітної індукції в інтегральній формі. Що означає знак «мінус» і якими двома способами може змінюватися магнітний потік крізь контур?
- 4 Виведіть вираз для роботи сили Ампера при зміщенні перемички на  $dx$  (рис. 11.2) і покажіть, що  $dA = \frac{I}{c} d\Phi$ . Яка складова поля  $\mathbf{B}$  виконує роботу, а яка ні?
- 5 Магнітне поле не виконує роботи, але при переміщенні перемички зі струмом робота виконується. Як розв'язується ця суперечність? Що таке складові швидкості  $\mathbf{u}_\perp$  та  $\mathbf{u}_\parallel$  і яку роль відіграють сторонні ЕРС?
- 6 Що є безпосередньою причиною ЕРС індукції в рухомій перемичці (рис. 11.3)? Виведіть вираз  $\mathcal{E}_{\text{інд}} = -B\ell v/c$  і покажіть, що він дає закон Фарадея.
- 7 Чому в рухомому провіднику причиною ЕРС є сила Лоренца, а в системі відліку, пов'язаній із самим провідником, — вихрове електричне поле? Про що це свідчить щодо співвідношення електричного й магнітного полів?
- 8 Поясніть принцип роботи найпростішого генератора змінного струму (рис. 11.4). Виведіть формулу для ЕРС та струму в рамці, що обертається в однорідному полі.
- 9 Яка причина ЕРС індукції в нерухомому контурі, якщо магнітне поле не діє на нерухомі заряди?
- 10 Сформулюйте правило Ленца (рис. 11.6). Чому воно є наслідком закону збереження енергії? Що сталося б, якби індукційний струм підсилював зміну потоку?
- 11 Що таке струми Фуко? Наведіть приклади їх корисного (індукційне нагрівання, магнітне демпфування) та шкідливого прояву.
- 12 Запишіть теорему про циркуляцію електричного поля в інтеграль-

ній та диференціальній формі. У чому принципова відмінність вихрового електричного поля від електростатичного? Чому його все ж називають електричним?

- 13 Що таке самоіндукція та індуктивність контуру? Від чого вона залежить, а від чого ні? Запишіть ЕРС самоіндукції та поясніть її інерційну роль у колі.
- 14 Виведіть індуктивність довгого соленоїда. У яких одиницях вимірюється індуктивність у гаусовій системі і чому це підтверджує її геометричний характер?
- 15 Виведіть закон зростання струму в  $LR$ -колі після замикання ключа. Що таке час релаксації  $\tau$  і від чого він залежить?
- 16 Що таке екстраструм розмикання? Чому при  $R \gg r$  ЕРС самоіндукції в момент розмикання може значно перевищувати ЕРС джерела і до яких наслідків це призводить?



# 12

## Енергія магнітного поля

Магнітне поле не виконує роботи над зарядами — і все ж саме воно зберігає енергію, завдяки якій ця робота стає можливою.

Переосмислення ідей сучасної фізики

На відміну від енергії електростатичного поля, яку можна ввести відразу після закону Кулона (просто обчисливши роботу перенесення зарядів проти кулонівської сили), з магнітною енергією так просто не вийде: магнітна складова сили Лоренца, з якою поле діє на заряд, роботи не виконує (гл. 8) — за жодних обставин. Виникає природне запитання: якщо магнітне поле роботи не виконує, звідки ж тоді береться енергія, яку воно, як виявиться, запасає?

Відповідь дає ЕРС *самоіндукції* — окремий випадок закону електромагнітної індукції (гл. 11): джерело, що підтримує струм у контурі, витрачає частину роботи не на подолання магнітної сили (вона роботи не виконує), а на подолання самої цієї ЕРС, яку контур наводить сам у собі через власне змінюване поле. Тому послідовно ввести енергію магнітного поля можна лише *після* того, як встановлено закон індукції і поняття самоіндукції; сам механізм — чому саме тут магнітна заборона не діє і хто насправді виконує цю роботу — ми розберемо детальніше в цьому розділі.

### 12.1. Енергія магнітного поля

**Енергія контуру зі струмом.** Провідник зі струмом створює магнітне поле, яке з'являється й зникає разом зі струмом; *магнітне поле — носій енергії*, що дорівнює роботі джерела струму на його створення. Розглянемо роботу джерела ЕРС  $\mathcal{E}$  під час замикання ключа в колі з котушкою індуктивності  $L$  й резистором  $R$ , при перенесенні заряду

$$dq = I dt:$$

$$\delta A = \mathcal{E} dq = I^2 R dt - \mathcal{E}_{\text{ci}} I dt = \underbrace{I^2 R dt}_{\text{теплота}} + \underbrace{\frac{1}{c^2} LI dI}_{\text{енергія поля}}.$$

Частина роботи джерела йде на теплоту (закон Джоуля–Ленца), а решта — на створення магнітного поля. Інтегруючи другий доданок від нульового струму до кінцевого значення  $I$ , отримуємо енергію магнітного поля контуру:

$$W = \frac{1}{c^2} \int_0^I LI dI = \frac{LI^2}{2c^2} = \frac{I\Phi}{2c} = \frac{\Phi^2}{2L}. \quad (12.1)$$

**Об'ємна густина енергії магнітного поля: соленоїд.** Знайдемо енергію магнітного поля, використовуючи характеристики самого поля, на прикладі однорідного поля довгого соленоїда з проникністю  $\mu$  (рис. 12.1). Індуктивність соленоїда — за формулою (11.13),  $L = 4\pi\mu N^2 S/\ell$ , а поле всередині —  $B = 4\pi\mu NI/(c\ell)$  (гл. 9). Підставляючи в (12.1):




Рис. 12.1. Поздовжній переріз довгого соленоїда: однорідне поле всередині, струм у витках обмотки

$$W = \frac{1}{c^2} \frac{LI^2}{2} = \frac{1}{c^2} \cdot \frac{(4\pi\mu NI)^2 S \ell}{8\pi\mu \ell^2} = \frac{B^2}{8\pi\mu} V = \frac{BH}{8\pi} V,$$

де  $V = S\ell$  — об'єм соленоїда (об'єм, зайнятий полем), а в останній рівності використано  $H = B/\mu$ . Звідси об'ємна густина енергії магнітного поля:

$$w = \frac{BH}{8\pi}. \quad (12.2)$$

Так само, як і для електричного поля (гл. 6), **магнітна енергія зосереджена саме в тому об'ємі простору, де присутнє магнітне поле** — у випадку соленоїда це об'єм усередині нього, а не сам дріт обмотки.

У загальному випадку вираз для об'ємної густини енергії магнітного поля не є самостійним постулатом і не впливає лише з формули для сили Ампера чи закону Біо–Савара. Його можна строго вивести тільки з теорії Максвелла, тобто з рівнянь Максвелла та закону збереження енергії електромагнітного поля (див. секцію **Енергія електромагнітного поля**). Для лінійного середовища ( $\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$ ) цей вираз зводиться до наведеного нижче *цілком загального* результату:

$$W = \int_V \frac{\mathbf{B} \cdot \mathbf{H}}{8\pi} dV, \quad w = \frac{\mathbf{B} \cdot \mathbf{H}}{8\pi} = \frac{\mu H^2}{8\pi}. \quad (12.3)$$



Ця формула є точною магнітною паралеллю до густини енергії електричного поля (гл. 6).

## 12.2. Взаємна індукція

**Коефіцієнти взаємної індуктивності.** Нехай два нерухомі контури 1 і 2 розташовані близько один до одного (рис. 12.2). Якщо в контурі 1 тече струм  $I_1$ , він створює крізь контур 2 магнітний потік, пропорційний  $I_1$ :

$$\Phi_{21} = \frac{1}{c} L_{21} I_1; \quad (12.4)$$

аналогічно, струм  $I_2$  у контурі 2 створює крізь контур 1 потік

$$\Phi_{12} = \frac{1}{c} L_{12} I_2. \quad (12.5)$$




Рис. 12.2. Два нерухомі контури, магнітно пов'язані один з одним

Коефіцієнти пропорційності  $L_{12}$  і  $L_{21}$  називають *коефіцієнтами взаємної індуктивності* контурів; на відміну від власної індуктивності  $L$ , яку зазвичай вважають додатною, це *алгебраїчні* величини,

які можуть мати будь-який знак (залежно від взаємної орієнтації контурів), а також дорівнювати нулю (якщо контури взаємно перпендикулярні так, що жоден потік іншого через себе не пронизує).

Повний магнітний потік, що пронизує кожен із контурів, складається з власного потоку (самоіндукції) та потоку, створеного струмом іншого контуру:

$$\begin{cases} \Phi_1 = \Phi_{11} + \Phi_{12} = \frac{1}{c} L_{11} I_1 + \frac{1}{c} L_{12} I_2, \\ \Phi_2 = \Phi_{21} + \Phi_{22} = \frac{1}{c} L_{21} I_1 + \frac{1}{c} L_{22} I_2, \end{cases} \quad (12.6)$$

де  $\Phi_{11} = \frac{1}{c} L_{11} I_1$  і  $\Phi_{22} = \frac{1}{c} L_{22} I_2$  — власні потоки, а  $\Phi_{12}$  і  $\Phi_{21}$  задані співвідношеннями (12.5) і (12.4) відповідно.

З урахуванням взаємної індукції закони Ома для двох контурів набувають вигляду

$$\begin{cases} I_1 R_1 = \mathcal{E}_1 - \frac{1}{c^2} \frac{d}{dt} (L_{11} I_1) - \frac{1}{c^2} \frac{d}{dt} (L_{12} I_2), \\ I_2 R_2 = \mathcal{E}_2 - \frac{1}{c^2} \frac{d}{dt} (L_{21} I_1) - \frac{1}{c^2} \frac{d}{dt} (L_{22} I_2), \end{cases} \quad (12.7)$$

де  $L_{11} \equiv L_1$ ,  $L_{22} \equiv L_2$  — власні індуктивності контурів. Той факт, що зміна струму в одному контурі неминує породжує ЕРС і в іншому, і називають *явищем взаємної індукції*.

У загальному випадку  $N$  нерухомих контурів повний магнітний потік, що пронизує  $i$ -й контур, складається з власного потоку та потоків, створених струмами всіх інших контурів, і записується через суму:

$$\Phi_i = \sum_{j=1}^N \Phi_{ij} = \frac{1}{c} \sum_{j=1}^N L_{ij} I_j, \quad i = 1, 2, \dots, N, \quad (12.8)$$

де діагональні коефіцієнти  $L_{ii}$  — власні індуктивності контурів, а недіагональні  $L_{ij}$  ( $i \neq j$ ) — *коефіцієнти взаємної індуктивності*  $i$ -го та  $j$ -го контурів.

Підставляючи (12.8) у закон електромагнітної індукції  $\mathcal{E}_i = -\frac{1}{c} \frac{d\Phi_i}{dt}$ , отримуємо закон Ома для  $i$ -го контуру:

$$I_i R_i = \mathcal{E}_i - \frac{1}{c^2} \frac{d}{dt} \sum_{j=1}^N L_{ij} I_j, \quad i = 1, 2, \dots, N. \quad (12.9)$$



**Дві обмотки на спільному осерді.** Довгий парамагнітний циліндр об'ємом  $V$  несе дві обмотки (одна біля одної): перша з густиною намо-

тування  $n_1$  витків на одиницю довжини, друга —  $n_2$ ; знайдемо їхню взаємну індуктивність, нехтуючи крайовими ефектами.



\*

Оскільки  $L_{21} = \epsilon\Phi_2/I_1$ , потрібно створити струм  $I_1$  в обмотці 1 і обчислити повний потік крізь усі  $N_2 = n_2\ell$  витків обмотки 2:  $\Phi_2 = N_2 B_1 S$ , де  $B_1 = \frac{4\pi}{c} \mu n_1 I_1$  (гл. 9), тому

$$L_{21} = 4\pi\mu \frac{N_1 N_2}{\ell} S, \quad (12.10)$$

і, обчисливши аналогічно  $L_{12}$ , отримуємо той самий результат:  $L_{12} = L_{21} = 4\pi\mu N_1 N_2 S/\ell$ .

У цьому прикладі  $L_{12} = L_{21} = \sqrt{L_1 L_2}$ . Ця гарна рівність — наслідок двох спрощень: (1) ми знехтували розсіюванням магнітного потоку поза осердям, і (2) проникність осердя  $\mu$  не залежить від величини поля. Для феромагнітного осердя, де  $\mu = \mu(H)$ , і за умови  $N_1 \neq N_2$ , обмотки при однакових струмах створюють у осерді **різні** поля, тож вирази для  $L_{21}$  і  $L_{12}$  міститимуть різні (польозалежні) значення  $\mu$ , і рівність  $L_{21} = L_{12}$ , узагалі кажучи, порушиться.

**Теорема взаємності.** У щойно розглянутому прикладі коефіцієнти  $L_{12}$  і  $L_{21}$  обчислювалися двома геометрично різними шляхами, а зійшлися в одному й тому самому значенні. Це не випадковість прикладу з високосиметричним осердям: насправді рівність

$$L_{12} = L_{21}. \quad (12.11)$$

Це загальний закон, який виконується для **будь-якої** пари контурів довільної форми (за єдиної умови — лінійності середовища,  $\mu \neq f(H)$ , як і вказано вище). Тобто, результати розрахунку потоку в обох напрямках точно збігаються. Це твердження називається **теоремою взаємності**.

Практично корисний наслідок теореми: якщо по обох контурах течуть **однакові** струми  $I$ , то потоки, які вони наводять один в одному, теж рівні,  $\Phi_{12} = \Phi_{21}$ .


Інакше кажучи: потік, який струм  $I$  контуру 1 наводить крізь контур 2, дорівнює потоку, який той самий за величиною струм  $I$ , якби він протікав контуром 2, навів би крізь контур 1. Завдяки цій рівності немає потреби розрізняти  $L_{12}$  і  $L_{21}$  — можна просто говорити про **взаємну індуктивність двох контурів**  $L_{12}$ . Диференціюючи рівність потоків за часом, отримуємо еквівалентне ЕРС-формулювання: ЕРС, яку змінний струм  $I(t)$  контуру 2 наводить у контурі 1, у кожен момент часу дорівнює ЕРС, яку той самий струм  $I(t)$ , якби він протікав контуром 1, навів би в контурі 2,

$$-\frac{L_{12}}{c^2} \frac{dI}{dt} = -\frac{L_{21}}{c^2} \frac{dI}{dt}.$$

Доведемо цю теорему. Нехай маємо два нерухомі тонкі контури  $C_1$  та  $C_2$ . За означенням, струм  $I_2$  у контурі  $C_2$  створює крізь контур  $C_1$  магнітний потік (рис. 12.3)

$$\Phi_{12} = \frac{1}{c} L_{12} I_2. \quad (12.12)$$

Рис. 12.3. До доведення теореми взаємності. Зображено контури  $C_1$  і  $C_2$ , елементи  $d\mathbf{l}_1$ ,  $d\mathbf{l}_2$  та радіус-вектор  $\mathbf{r}_{21}$  між ними, які використовуються при обчисленні потоку  $\Phi_{12}$ .



Запишемо потік  $\Phi_{12}$  крізь поверхню  $S_1$ , що спирається на контур  $C_1$ , від поля  $\mathbf{B}^{(2)}$ , створюваного струмом  $I_2$ . Поклавши  $\mathbf{B}^{(2)} = \nabla \times \mathbf{A}^{(2)}$  (див. 8.11), де  $\mathbf{A}^{(2)}$  — векторний потенціал поля другого струму, за теоремою Стокса маємо:

$$\Phi_{12} = \int_{S_1} \nabla \times \mathbf{A}^{(2)} \cdot d\mathbf{S}_1 = \oint_{C_1} \mathbf{A}^{(2)} \cdot d\mathbf{l}_1, \quad (12.13)$$

де  $d\mathbf{l}_1$  — орієнтований елемент контуру  $C_1$ .

Для тонкого провідника  $C_2$  векторний потенціал  $\mathbf{A}^{(2)}$  у точці розташування елемента  $d\mathbf{l}_1$  виражається контурним інтегралом (8.12) (для лінійних струмів  $\mathbf{j}dV \rightarrow I d\mathbf{l}$ ):

$$\mathbf{A}^{(2)} = \frac{\mu I_2}{c} \oint_{C_2} \frac{d\mathbf{l}_2}{r_{12}}, \quad (12.14)$$



де  $r_{12}$  — відстань між елементами  $d\mathbf{l}_2$  та  $d\mathbf{l}_1$ .

Підставляючи вираз (12.14) у формулу (12.13), отримуємо подвійний контурний інтеграл:

$$\Phi_{12} = \frac{\mu I_2}{c^2} \oint_{C_1} \oint_{C_2} \frac{d\mathbf{l}_1 \cdot d\mathbf{l}_2}{r_{12}}. \quad (12.15)$$

Порівнюючи вираз (12.15) із вихідним означенням потоку (12.12), знаходимо явний вигляд взаємної індуктивності (формулу Неймана):

$$L_{12} = \mu \oint_{C_1} \oint_{C_2} \frac{d\mathbf{l}_1 \cdot d\mathbf{l}_2}{r_{12}}. \quad (12.16)$$

Проводячи повністю симетричні міркування для коефіцієнта  $L_{21}$  (обчислюючи потік  $\Phi_{21} = \frac{1}{c} L_{21} I_1$  від струму  $I_1$  крізь контур  $C_2$ ), дістаємо:

$$L_{21} = \mu \oint_{C_2} \oint_{C_1} \frac{d\mathbf{l}_2 \cdot d\mathbf{l}_1}{r_{21}}. \quad (12.17)$$

Оскільки скалярний добуток елементів  $d\mathbf{l}_1 \cdot d\mathbf{l}_2 = d\mathbf{l}_2 \cdot d\mathbf{l}_1$  є комутативним, а відстань між ними  $r_{12} = r_{21}$  однакова в обох випадках, підінтегральний вираз у формулі Неймана є повністю симетричним відносно перестановки індексів  $1 \leftrightarrow 2$ . Звідси безпосередньо випливає теорема взаємності:  $L_{12} = L_{21}$ .

Формула (12.16) прозора ілюструє суто *геометричний* характер взаємної індуктивності: величина  $L_{12}$  залежить лише від форми, розмірів та взаємного розташування двох контурів у просторі, але абсолютно не залежить від величин струму в них.

**Два коаксіальні кільця.** Два тонкі колові провідники зі спільною віссю лежать в одній площині; радіус зовнішнього —  $R_1$ , внутрішнього —  $R_2$ , причому  $R_2 \ll R_1$  (рис. 12.4). Знайдемо магнітний потік крізь контур зовнішнього провідника, якщо внутрішнім тече струм  $I$ .




Рис. 12.4. Два коаксіальні колові контури різних радіусів

Пряме обчислення потоку від маленького кільця крізь велике — складна геометрична задача (поле маленького кільця істотно неоднорідне на масштабі великого). Натомість застосуємо *теорему взаємності*: обчислимо потік у *зворотному* напрямку — від великого кільця крізь маленьке, — це набагато простіше, оскільки на масштабі маленького кільця поле великого можна вважати практично однорідним і рівним

полю в центрі великого кільця,  $B_1 = 2\pi I/(cR_1)$  (гл. 8). Тоді

$$\Phi_{12} = B_1 \cdot \pi R_2^2 = \frac{2\pi^2 I R_2^2}{c R_1},$$

\* і, за теоремою взаємності, той самий потік (при тому самому струмі  $I$ ) виникає й у прямій задачі:

$$\Phi_{21} = \Phi_{12} = \frac{2\pi^2 I R_2^2}{c R_1}.$$

**Обертний магнітний диполь.** Магнітний диполь з моментом  $p_m$  обертається з циклічною частотою  $\omega$  навколо осі, що проходить через його центр перпендикулярно до  $\mathbf{p}_m$ . На відстані  $\ell \gg a$  від диполя розташоване нерухоме плоске колове кільце радіуса  $a$  і опору  $R$ , нормаль якого  $\mathbf{n}$  перпендикулярна до осі обертання диполя (рис. 12.5); самоіндукцією кільця знехтуємо. Знайдемо струм у кільці.




Рис. 12.5. Магнітний диполь, що обертається, і нерухоме кільце на відстані  $\ell$

За формулою для поля далекого магнітного диполя (8.27) (гл. 8), у площині кільця нормальна складова поля диполя пропорційна проекції  $p_m$  на напрям  $\mathbf{n}$ , тобто  $\propto \sin(\omega t)$  (оскільки диполь обертається в площині, що містить  $\mathbf{n}$ ); потік крізь кільце виявляється синусоїдальним,  $\Phi(t) \propto \sin(\omega t)$  з амплітудою, що спадає як  $1/\ell^3$ . ЕРС індукції  $\mathcal{E} = -\frac{1}{c}d\Phi/dt \propto \omega \cos(\omega t)/\ell^3$ , а шуканий струм  $I(t) = \mathcal{E}(t)/R$  — гармонічно змінюється з тією самою частотою  $\omega$ , з якою обертається сам диполь, і амплітудою, пропорційною  $p_m \omega a^2/(cR\ell^3)$ .

! Цей приклад — не абстрактна вправа: саме так, у принципі, можна дистанційно **виявляти обертання** намагніченого тіла (наприклад, астрофізичного об'єкта з магнітним моментом) — реєструючи індукований у нерухомій котушці змінний струм, частота якого дорівнює частоті обертання джерела поля.

### 12.3. Енергія системи зв'язаних контурів

Формула (12.1) стосується *одного* відокремленого контуру. Виведемо тепер явний вираз для енергії системи довільної кількості  $N$  магнітно зв'язаних контурів зі струмами  $I_1, \dots, I_N$ , спираючись на щойно доведену теорему взаємності  $L_{ik} = L_{ki}$ .

Розіб'ємо прирощення енергії на дві частини — від самоіндукції кожного контуру окремо та від взаємної індукції кожної пари контурів:

$$dW = dW_c + dW_b, \quad dW_c = \frac{1}{c^2} \sum_{i=1}^N L_i I_i dI_i, \quad dW_b = \frac{1}{c^2} \sum_{\substack{i,k=1 \\ i \neq k}}^N L_{ik} I_i dI_k. \quad (12.18)$$

Доданок  $dW_c$  інтегрується так само, як і для одного контуру у формулі (12.1):

$$W_c = \frac{1}{2c^2} \sum_{i=1}^N L_i I_i^2. \quad (12.19)$$

У сумі  $dW_b$  згрупуємо доданки попарно: для кожної пари індексів  $i < k$  у подвійній сумі за  $i \neq k$  трапляються рівно два доданки,  $L_{ik} I_i dI_k$  і  $L_{ki} I_k dI_i$ :

$$dW_b = \frac{1}{c^2} \sum_{i < k} (L_{ik} I_i dI_k + L_{ki} I_k dI_i).$$

Саме тут, і лише тут, потрібна теорема взаємності: підставивши  $L_{ki} = L_{ik}$ , кожна дужка перетворюється на повний диференціал добутку  $I_i I_k$ ,

$$L_{ik} I_i dI_k + L_{ik} I_k dI_i = L_{ik} d(I_i I_k),$$

звідки

$$dW_b = \frac{1}{c^2} \sum_{i < k} L_{ik} d(I_i I_k) = \frac{1}{2c^2} \sum_{\substack{i,k=1 \\ i \neq k}}^N L_{ik} d(I_i I_k),$$

і, інтегруючи від нульових струмів,

$$W_b = \frac{1}{2c^2} \sum_{\substack{i,k=1 \\ i \neq k}}^N L_{ik} I_i I_k. \quad (12.20)$$

Об'єднуючи (12.19) і (12.20), отримуємо повну енергію системи контурів:

$$W = W_c + W_b = \frac{1}{2c^2} \sum_{i,k=1}^N L_{ik} I_i I_k = \frac{1}{2c} \sum_{i=1}^N I_i \Phi_i, \quad (12.21)$$

де в останній рівності використано формулу (12.8).

Для системи з двох контурів формула (12.21) набуває вигляду

$$W = \frac{1}{2c^2} (L_1 I_1^2 + L_2 I_2^2 + 2L_{12} I_1 I_2), \quad (12.22)$$

де  $L_1 \equiv L_{11}$ ,  $L_2 \equiv L_{22}$  — власні індуктивності контурів.

**Обмеження на взаємну індуктивність.** Вираз (12.22) для енергії двох контурів — квадратична форма струмів  $I_1, I_2$ . Енергія магнітного поля не може бути від'ємною за жодних значень струмів,  $W \geq 0$  (стан зі струмом не може мати меншу енергію, ніж стан без струму, — інакше поле саме собою «постачало» б енергію), тобто ця квадратична форма повинна бути додатно визначеною. Записавши (12.22) у стандартному вигляді  $W = aI_1^2 + 2bI_1 I_2 + dI_2^2$  з  $a = L_1/2c^2$ ,  $b = L_{12}/2c^2$ ,  $d = L_2/2c^2$ , отримуємо звичайну умову додатної визначеності  $b^2 \leq ad$ , тобто

$$L_{12}^2 \leq L_1 L_2. \quad (12.23)$$

Фізично ця нерівність означає, що магнітний зв'язок між двома контурами не може бути «сильнішим», ніж дозволяють їхні власні індуктивності: частина енергії, яку створює струм одного контуру, завжди залишається в його *власному* магнітному полі, і лише частина — у полі, зчепленому з іншим контуром. Рівність  $L_{12}^2 = L_1 L_2$  означає *ідеальний* магнітний зв'язок (весь потік одного контуру повністю зчеплений з іншим, без розсіювання) — граничний, майже не досяжний на практиці випадок, до якого, однак, впритул наближаються добре сконструйовані обмотки трансформатора на замкненому феромагнітному осерді (наступний параграф).

**Вираз енергії системи контурів через поля.** Той самий результат (12.22) можна отримати зовсім іншим шляхом — не через роботу джерел, а через *локалізацію енергії в полі*, узагальнюючи формулу (12.3) на випадок поля, породженого одразу кількома контурами (у лінійному середовищі з  $\mu = \text{const}$ , як і в прикладі з двома обмотками). Нехай  $\mathbf{B}_1$  — поле струму  $I_1$ , а  $\mathbf{B}_2$  — поле струму  $I_2$ ; за принципом суперпозиції  $\mathbf{B} = \mathbf{B}_1 + \mathbf{B}_2$ , і

$$W = \int_V \frac{B^2}{8\pi\mu} dV = \int_V \frac{B_1^2}{8\pi\mu} dV + \int_V \frac{B_2^2}{8\pi\mu} dV + \int_V \frac{\mathbf{B}_1 \cdot \mathbf{B}_2}{4\pi\mu} dV.$$

Перші два інтеграли — це «власні» енергії кожного контуру окремо ( $\frac{1}{2}L_1 I_1^2/c^2$  і  $\frac{1}{2}L_2 I_2^2/c^2$ ), а третій, «перехресний», доданок і дає взаємну енергію  $L_{12} I_1 I_2/c^2$  з формули (12.22); для довільної кількості контурів

міркування те саме, лише з подвійною сумою перехресних доданків замість одного.

Це трактування відразу дає кілька наслідків, не таких очевидних із формули роботи джерел:

1. Енергія  $W$  — *завжди додатна* за будь-яких струмів, оскільки під інтегралом стоїть невід'ємна величина  $B^2$ .
2. Енергія системи контурів *не адитивна*: через перехресний доданок вона не дорівнює сумі енергій окремих контурів.
3. Коефіцієнт при  $I_1 I_2$  у третьому інтегралі — тобто сам інтеграл  $\int \mathbf{B}_1 \cdot \mathbf{B}_2 / 4\pi\mu dV$  — очевидно *симетричний* щодо перестановки індексів 1 і 2 (скалярний добуток не залежить від порядку множників). Тому рівність  $L_{12} = L_{21}$  тут впливає як *пряме геометричне* твердження про симетрію інтеграла — друге, незалежне доведення теореми взаємності.
4. Звідси ж — і друге означення взаємної індуктивності, через розподіл полів у просторі, а не через потік крізь контур:

$$L_{12} = \frac{c^2}{I_1 I_2} \int_V \frac{\mathbf{B}_1 \cdot \mathbf{B}_2}{4\pi\mu} dV. \quad (12.24)$$

Отже, обидва підходи рівноправні й дають той самий результат, що ще раз підтверджує: магнітна енергія — це справді енергія *поля*, розподілена в просторі, а не якась умовна властивість самих контурів.

Та сама картина — додатність повного інтеграла й неадитивність через перехресний доданок — вже траплялась нам для електричного поля (гл. 6): розклад  $E^2 = E_1^2 + E_2^2 + 2\mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2$  так само давав завжди додатну повну енергію (6.23) проти знакозмінної «дискретної» взаємної енергії (6.24). Різниця лише в тому, що там власна енергія точкового заряду розбігається, тому в «дискретній» формулі (6.15) лишається саме взаємний доданок; тут же власні енергії контурів  $L_i I_i^2 / 2c^2$  скінченні й додатні самі собою, а знак може мати лише перехресний доданок  $L_{ik} I_i I_k / c^2$  — і все ж повна енергія додатна завжди, бо додатна сама величина  $B^2$  під інтегралом.

#### 12.4. Потенціальна енергія струмів

Отриманий вище вираз для енергії системи  $N$  магнітно зв'язаних контурів (12.21) підсумовує макроскопічний підхід, базований на струмах  $I_i$  та індуктивностях  $L_{ik}$ . Її за традицією називають *потенціальною енергією струмів*.

Поряд із виведеною раніше локальною об'ємною густиною  $w =$

$\mathbf{B} \cdot \mathbf{H}/8\pi$ , цей результат природно ставить два фундаментальних запитання.

По-перше, яку саме роль величина  $W$  відіграє для системи контурів, якщо саме магнітне поле позбавлене скалярного потенціалу? І по-друге, чи можна записати цю енергію безпосередньо через просторовий розподіл струмів  $\mathbf{j}(\mathbf{r})$  та векторний потенціал  $\mathbf{A}(\mathbf{r})$  — аналогічно до того, як в електростатиці енергія виражається через густину заряду  $\rho$  та скалярний потенціал  $\varphi$ ? Саме магнітне поле *не є потенціальним*, тому скалярного потенціалу в  $\mathbf{B}$  немає — його не можна подати як  $\mathbf{B} = -\nabla\varphi$ .

«Потенціальною» енергію  $W$  називають не тому, що її можна приписати полю як скалярний потенціал, а тому, що вона відіграє роль *потенціальної функції в механічному сенсі*:

- це функція стану системи контурів, а не процесу;
- як буде показано далі в розділі про пондеромоторні сили, механічні сили та ЕРС отримуються з неї диференціюванням;
- умови рівноваги системи визначаються її екстремумами.

У термінах аналітичної механіки  $W$  — це, строго кажучи, «магнітна кінетична енергія» системи, квадратична форма струмів  $I_i$  з коефіцієнтами  $L_{ik}$  у ролі узагальнених мас, а не потенціал силового поля. Проте в задачах механічної взаємодії нею можна користуватись точнісінько так, як у механіці користуються потенціальною енергією (див. секцію «*Пондеромоторні сили в магнітному полі*»).

Підсумуємо різницю між двома «потенціальностями», щоб уникнути плутанини:

- $\mathbf{B}$  *не* є потенціальним полем ( $\nabla \times \mathbf{B} \neq 0$ );
- $W(I_1, \dots, I_N)$  *поводиться* як потенціальна функція системи контурів.

Це дві різні речі, і спільне слово «потенціальна» тут — лише данина механічній аналогії.

**Вираз через векторний потенціал.** Тепер покажемо, як ту саму величину (12.21) виразити безпосередньо через векторний потенціал поля, не вдаючись до обчислення геометричних індуктивностей  $L_{ik}$ . Для лінійного середовища ( $\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$ ,  $\mu = \text{const}$ ) скористаємось означенням  $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$  і тим, що для системи лінійних струмів векторний потенціал дорівнює сумі внесків окремих контурів,  $\mathbf{A} = \sum_i \mathbf{A}_i$ , де

$$\mathbf{A}_i(\mathbf{r}) = \frac{\mu I_i}{c} \oint_{C_i} \frac{d\mathbf{l}_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|}. \quad (12.25)$$

Підставляючи  $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$  у вираз для повної енергії поля і інтегруючи частинами (з урахуванням того, що на нескінченності поля спада-



ють достатньо швидко, а  $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$  у кулонівському калібруванні), отримуємо:

$$W = \frac{1}{8\pi} \int_V \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} dV = \frac{1}{8\pi} \int_V \nabla \times \mathbf{A} \cdot \mathbf{H} dV = \frac{1}{8\pi} \int_V \mathbf{A} \cdot \nabla \times \mathbf{H} dV = \frac{1}{2c} \int_V \mathbf{A} \cdot \mathbf{j} dV, \quad (12.26)$$

де на останньому кроці використано рівняння  $\nabla \times \mathbf{H} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}$ . Для системи тонких контурів  $\mathbf{j} dV \rightarrow I_i d\mathbf{l}_i$ , і формула (12.26) переходить у

$$W = \frac{1}{2c} \sum_{i=1}^N I_i \oint_{C_i} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}_i = \frac{1}{2c} \sum_{i=1}^N I_i \Phi_i, \quad (12.27)$$

що точно збігається з отриманим раніше виразом (12.21). Отже, обидва означення — через контурні індуктивності  $L_{ik}$  і через суцільний розподіл векторного потенціалу  $\mathbf{A}$  — описують ту саму фізичну величину.

Формула (12.26) показує, що енергію магнітного поля можна обчислити, знаючи **лише** розподіл струмів  $\mathbf{j}$  і створений ними векторний потенціал  $\mathbf{A}$ , без попереднього знаходження індуктивностей  $L_{ik}$ . Це особливо зручно для розподілених струмів (об'ємних, поверхневих), де поняття індуктивності окремого контуру втрачає сенс.

Зіставимо магнітний вираз (12.26) із його електростатичним аналогом, де енергія системи зарядів записується через скалярний потенціал  $\varphi$ :

$$W_e = \frac{1}{2} \int_V \rho \varphi dV = \frac{1}{8\pi} \int_V \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} dV,$$

Ми бачимо повну структурну відповідність між обома галузями електродинаміки.

Спільним для обох випадків лишається концептуальний принцип: енергія системи джерел виражається як **інтеграл від добутку джерела на його потенціал** ( $\rho\varphi$  в електриці та  $\mathbf{A} \cdot \mathbf{j}$  у магнетизмі). Обидва потенціали визначені з точністю до калібрування.

### Енергія соленоїда через векторний потенціал.

Застосуємо нову формулу (12.26) до довгого соленоїда радіуса  $R$ , довжини  $\ell$  з густиною намотування  $n$  витків на одиницю довжини, яким тече струм  $I$ .

Поле всередині соленоїда однорідне,  $B = 4\pi\mu n I/c$ . Векторний потенціал у циліндричних координатах, що задовольняє умову  $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ ,

дорівнює:

$$A_{\varphi}(r) = \begin{cases} \frac{Br}{2}, & r < R, \\ \frac{BR^2}{2r}, & r > R. \end{cases} \quad (12.28)$$

Струм намотки зосереджений на поверхні  $r = R$ , де  $\mathbf{j} dV = I n \ell d\mathbf{l}$ . Підставляючи  $A_{\varphi}(R) = BR/2$  у формулу (12.26):

$$* \quad W = \frac{1}{2c} \int_V \mathbf{A} \cdot \mathbf{j} dV = \frac{1}{2c} \cdot I \cdot N \cdot A_{\varphi}(R) \cdot 2\pi R = \frac{1}{2c} \cdot I \cdot N \cdot \frac{BR}{2} \cdot 2\pi R = \frac{\pi N I B R^2}{2c}.$$

Підставляючи  $B = 4\pi\mu n I / c$  та  $N = n\ell$ , маємо:

$$W = \frac{4\pi\mu N^2 S}{\ell} \cdot \frac{I^2}{2c^2} = \frac{L I^2}{2c^2},$$

де  $L = 4\pi\mu N^2 S / \ell$  — індуктивність соленоїда (11.13). Результат точно збігається з раніше отриманою формулою, але розрахований безпосередньо з характеристик  $\mathbf{A}$  та  $\mathbf{j}$ .

## 12.5. Принцип роботи трансформаторів

Явище взаємної індукції лежить в основі роботи **трансформаторів** — пристроїв для підвищення чи зниження напруги змінного струму (рис. 12.6). Первинна й вторинна обмотки з  $N_1$  і  $N_2$  витками укріплені на спільному замкненому феромагнітному осерді; завдяки великому  $\mu$  феромагнетика (гл. 9) магнітний потік майже повністю локалізований в осерді й пронизує обидві обмотки однаковим потоком  $\Phi$ . Це — практична реалізація того самого **ідеального** магнітного зв'язку, граничного випадку  $L_{12}^2 = L_1 L_2$  з попереднього параграфу: розсіюванням потоку поза осердям тут свідомо нехтують, а отже, увесь потік, породжений первинною обмоткою, зчеплений і з вторинною. Змінна ЕРС  $\mathcal{E}_1$  у первинній обмотці створює струм  $I_1$  і змінний магнітний потік  $\Phi$ ; цей потік пронизує й витки вторинної обмотки, наводячи в ній ЕРС взаємної індукції, а в первинній — ЕРС самоіндукції.

Закон Ома для первинного кола:  $\mathcal{E}_1 - \frac{1}{c} \frac{d}{dt} (N_1 \Phi) = I_1 R_1$ . У режимі швидкозмінних полів (типовому для трансформаторів)  $I_1 R_1 \ll \mathcal{E}_1, \frac{d}{dt} (N_1 \Phi)$ , тому у цьому наближенні

$$\mathcal{E}_1 \approx \frac{N_1}{c} \frac{d\Phi}{dt}, \quad (12.29)$$




Рис. 12.6. Принципова схема трансформатора

а ЕРС у вторинній обмотці, оскільки потік  $\Phi$  в осерді той самий,

$$\mathcal{E}_2 = -\frac{N_2}{c} \frac{d\Phi}{dt} = -\frac{N_2}{N_1} \mathcal{E}_1 \quad (12.30)$$

(знак «мінус» означає протилежність фаз). Відношення

$$\eta = \frac{N_2}{N_1} \quad (12.31)$$

називають *коефіцієнтом трансформації*: якщо  $\eta > 1$  — трансформатор *підвищувальний* (збільшує ЕРС), якщо  $\eta < 1$  — *знижувальний* (зменшує ЕРС).

А як перетворюється струм? Тут якраз і працює закон збереження енергії. У наближенні ідеального трансформатора — без омичних втрат ( $R_1, R_2 \rightarrow 0$ ) і без розсіювання потоку — в обмотках не накопичується енергія понад ту, що в кожен момент проходить крізь них: уся потужність, яку джерело вкладає в первинне коло, миттєво передається через спільне поле в коло навантаження вторинної обмотки, тобто потужність зберігається,

$$I_1 \mathcal{E}_1 = -I_2 \mathcal{E}_2$$

(знак «мінус» — та сама протифазність, що й у формулі (12.30): коли первинна обмотка *споживає* потужність від джерела, вторинна *віддає* її навантаженню). Підставляючи (12.30), знаходимо коефіцієнт трансформації *струмів*:

$$\frac{I_2}{I_1} = -\frac{\mathcal{E}_1}{\mathcal{E}_2} = \frac{1}{\eta}. \quad (12.32)$$

Отже, у скільки разів трансформатор підвищує напругу, у стільки ж разів він знижує струм, — і навпаки: закон збереження енергії

не дозволяє одночасно виграти і в напрузі, і в струмі. Саме тому передавати електроенергію на великі відстані вигідно при високій напрузі й, відповідно, малому струмі (а отже, і з малими тепловими втратами  $I^2 R$  у проводах лінії передачі), а споживачам подавати вже при низькій, безпечній напрузі — і саме взаємна індукція, а не який-небудь прямий електричний контакт, дозволяє так легко узгоджувати ці дві вимоги.

## 12.6. Пондеромоторні сили в магнітному полі

**Метод віртуальних переміщень для магнітних сил.** Повернімося тепер до величини  $W$ , яку ми назвали потенціальною енергією струмів. Так само, як і в електростатиці (гл. 6), силу, що діє на провідник чи магнетик з боку магнітного поля, зручно шукати методом віртуальних переміщень, спираючись на закон збереження енергії. Робота джерел струму  $\delta A_{\text{дж}}$  витрачається на теплоту  $\delta Q$ , на приріст магнітної енергії  $dW$  і на механічну роботу  $\delta A_{\text{мех}}$ :

$$\delta A_{\text{дж}} = \delta Q + dW + \delta A_{\text{мех}}. \quad (12.33)$$

З іншого боку, за законом Ома, робота джерела дорівнює  $\delta A_{\text{дж}} = \delta Q - \mathcal{E}_{\text{ci}} I dt$  (ЕРС самоіндукції — частина роботи джерела, витрачена на подолання цієї ЕРС). Порівнюючи два вирази для  $\delta A_{\text{дж}}$ :

$$-\mathcal{E}_{\text{ci}} I dt = dW + \delta A_{\text{мех}}.$$

**Випадок  $I = \text{const}$**  (струм у колі підтримується сталим джерелом). Тоді, за формулою (11.12),  $-\mathcal{E}_{\text{ci}} I dt = \frac{I^2}{c^2} dL$ , тоді як приріст магнітної енергії за формулою (12.1) становить лише половину цього,  $dW = \frac{I^2}{2c^2} dL$  (оскільки  $I = \text{const}$ , а не  $\Phi$ ). Отже,  $\delta A_{\text{мех}} = +dW$ , і сила

$$F_x = + \left( \frac{dW}{dx} \right)_I. \quad (12.34)$$

**Випадок  $\Phi = \text{const}$**  (наприклад, контур з надпровідника, де потік зберігається за формулою (??)). Тоді  $\mathcal{E}_{\text{ci}} = 0$  (адже  $d\Phi/dt = 0$ ), тому  $\delta A_{\text{мех}} = -dW$ , і

$$F_x = - \left( \frac{dW}{dx} \right)_\Phi. \quad (12.35)$$


Знаки формул (12.34) і (12.35) — протилежні до відповідних формул для електричної сили, (6.25) і (12.35) з гл. 6 (там при сталому

заряді був «мінус», тут при сталому струмі — «плюс», і навпаки). Причина — у формулах (11.11) і (12.1): магнітна енергія пропорційна  $LI^2$ , а не  $q^2/C$ , тому при диференціюванні за  $I = \text{const}$  (аналог  $\Delta\varphi = \text{const}$  в електриці) чи  $\Phi = \text{const}$  (аналог  $q = \text{const}$ ) знаки «переставляються» місцями порівняно з електричним випадком — варто бути особливо уважним і щоразу передивлятися це виведення заново, а не покладатись на «інтуїтивну» аналогію зі знаками.

Строго кажучи, роботу сил поля за сталої температури означає не сама енергія  $W$ , а **вільна енергія**  $F$  (термодинамічний потенціал, з якого робота береться при  $T = \text{const}$ ). Різниця між ними виникає лише тоді, коли властивості середовища (наприклад, магнітна проникність  $\mu$ ) залежать від температури й віртуальне переміщення супроводжується тепловими ефектами. У прикладах цього розділу  $\mu = \text{const}$ , тому  $F$  і  $W$  — буквально та сама величина, і формула (12.34) не змінює нічого по суті порівняно з (12.34), (12.35) — вона лише узагальнює їх одразу на систему довільної кількості контурів і явно фіксує умову  $T = \text{const}$ , яка неявно мала на увазі й раніше.

### Втягування стержня з магнетика в соленоїд.

Знайдемо, користуючись загальним методом, силу, з якою втягується у вакуумний соленоїд довгий циліндричний стержень з магнітною проникністю  $\mu$  і площею поперечного перерізу  $S$ . По соленоїду, що має густину намотування  $n = N/\ell$ , циркулює струм  $I$ .



\* Осердя втягується в котушку зі струмом — приклад пондеромоторної сили в магнітному полі

Вважатимемо, що струм у соленоїді підтримується сталим, тому користуємось формулою при сталому струмі,

$$\delta A_{\text{поле}} = f \delta x = (dW)_I = \frac{I}{2c} d\Phi \quad (12.36)$$

(тут один контур,  $N = 1$ , тому  $W = I\Phi/2c$ , як і в означенні (12.1)). Далі, оскільки соленоїд довгий, а точки спостереження обрано далеко від межі розділу стержень–вакуум і від кінців соленоїда, напруженість поля там усюди та сама, що й в ідеальному нескінченному соленоїді:  $H = 4\pi n I/c$  (гл. 9), звідки  $I = cH/4\pi n$ , а отже

$$(dW)_I = \frac{1}{8\pi n} H d\Phi. \quad (12.37)$$



Знайдемо зміну потоку  $d\Phi$  при зміщенні стержня на  $\delta x$ . Потік  $\Phi = BS$  (через один виток) змінюється за рахунок того, що частина довжини соленоїда, яка досі містила вакуум ( $\mu = 1$ ), заповнюється речовиною з проникністю  $\mu$ : при зміщенні стержня на  $\delta x$  число витків, що охоплюють вакуумну частину, зменшується на  $n\delta x$ , а число витків, що охоплюють частину з магнетиком, на стільки ж збільшується. Тому, нехтуючи неоднорідністю поля поблизу межі розділу й кінців соленоїда (об'єм цих ділянок при малому  $\delta x$  практично не змінюється) і використовуючи  $B_{\text{стержень}} = \mu H$ ,  $B_{\text{вакуум}} = H$  (гл. 9):

$$d\Phi = n\delta x(B_{\text{стержень}} - B_{\text{вакуум}})S = n\delta x(\mu - 1)HS. \quad (12.38)$$

\*

Підставляючи (12.38) у (12.37), знаходимо

$$(dW)_I = \frac{\mu - 1}{8\pi} H^2 S \delta x,$$

звідки, за формулою (12.36),

$$f = \frac{(dW)_I}{\delta x} = \frac{\mu - 1}{8\pi} H^2 S. \quad (12.39)$$


При  $\mu > 1$  (парамагнетик) сила додатна — стержень втягується в соленоїд; при  $\mu < 1$  (діамагнетик) сила від'ємна — стержень виштовхується з нього.

Формула (12.39) — ще одне підтвердження загального правила: парамагнетики ( $\mu > 1$ ) втягуються в область сильнішого поля, а діамагнетики ( $\mu < 1$ ) — виштовхуються з неї. Сила пропорційна  $H^2$  (тобто не залежить від напрямку поля) і площі перерізу стержня  $S$  — чим «товщий» стержень, тим більша втягувальна сила. Порівняйте цей результат із формулою (12.40) для підйомної сили електромагніта: там сила теж виявилась пропорційною  $B^2 S$  (з точністю до множника, зумовленого іншою геометрією задачі), що ще раз наголошує на універсальності енергетичного методу — він дає змогу знаходити силу в найрізноманітніших конфігураціях, не вдаючись щоразу до прямого обчислення сил Ампера.

\*

**Підйомна сила електромагніта.** Розглянемо електромагніт — П-подібне осердя з феромагнетика проникності  $\mu$ , обмотане  $N$  витками зі струмом  $I$ , до полюсів якого прикладено якір (пластину), відокремлений повітряним зазором завтовшки  $x$  з кожного боку. Знайдемо силу притягання якоря.





Електромагніт з якорем, відокремленим повітряним зазором  $x$

За теоремою про циркуляцію для  $\mathbf{H}$ , застосованою до контуру, що проходить через осердя (довжиною  $\ell$ ) і двічі перетинає зазор (загальною товщиною  $2x$ ):

$$\frac{B}{\mu} \ell + B \cdot 2x = \frac{4\pi}{c} IN \Rightarrow B = \frac{4\pi\mu}{c} \frac{NI}{\ell + 2\mu x}$$

\* (у повітряному зазорі  $\mu_{\text{пов}} \approx 1$ , тому там  $\mathbf{H} = \mathbf{B}$ ; поле в зазорі й осерді те саме завдяки неперервності  $B_n$  на межі, гл. 9). Магнітний потік крізь переріз  $S$  магніту:  $\Phi = NBS = \frac{4\pi\mu}{c} \frac{N^2 I^2}{\ell + 2\mu x} S$ .

За умови сталого струму ( $I = \text{const}$ ) зміна енергії поля при віртуальній зміні зазору  $dW = \frac{I d\Phi}{2c}$  (з формули (12.1),  $W = I\Phi/(2c)$  при  $I = \text{const}$ ), і, за формулою (12.34),

$$F_x = \left( \frac{dW}{dx} \right)_I = \frac{I}{2c} \left( \frac{d\Phi}{dx} \right)_I = -\frac{4\pi\mu^2}{c^2} \frac{N^2 I^2}{(\ell + 2\mu x)^2} S = -\frac{B^2}{8\pi} \cdot 2S.$$

Отже,

$$F_x = -\frac{B^2}{4\pi} S. \quad (12.40)$$

Від'ємний знак означає, що сила — сила **притягання**: якір втягується в зазор, зменшуючи  $x$ , — цілком у дусі загального висновку про те, що магнетики (тут — феромагнітний якір) завжди втягуються в область сильнішого поля (гл. 8).

## Задачі

?

**12.1.** Замкнений плоский контур із постійним струмом  $I$  поміщено в зовнішнє однорідне магнітне поле  $\mathbf{B}$ . Поле повертає контур, орієнтуючи його магнітний момент уздовж  $\mathbf{B}$ . Відомо, що сила Лоренца не виконує роботи над носіями заряду. Поясніть, за рахунок якого джерела і через який мікроскопічний механізм здійснюється механічний розгін контуру. Запишіть енергетичний

? баланс.

**12.2.** У те саме однорідне магнітне поле  $\mathbf{B}$  поміщено намагнічену феромагнітну стрілку з таким самим за величиною магнітним моментом  $\mathbf{p}_m$ . Вона повертається вздовж поля, не маючи макроскопічного струму чи джерела живлення. Спираючись на формулу потенціальної енергії магнітного диполя у зовнішньому полі (8.32), поясніть, як механічна робота повороту пов'язана зі зміною цієї енергії, і які саме внутрішні сили безпосередньо повертають стрілку. Запишіть енергетичний баланс та порівняйте його із балансом для контуру зі струмом.

## Підсумки

Шлях цього розділу був обернений до того, яким вводилась енергія електричного поля: там вона народжувалась *напрямку* з роботи проти сили Кулона. Тут так не вийшло: магнітна сила, за Лоренцем, роботи над зарядами не виконує ніколи — ні для сталого поля, ні для змінного. Але, змінюючись, магнітне поле породжує інше поле — *вихрове електричне* — і вже воно виконує роботу над зарядами. Саме цю роботу, на подолання ЕРС *самоіндукції*, і виконує джерело струму, а не роботу проти сили Ампера.

З цієї роботи ми й отримали густину енергії  $w = BH/8\pi$  — за формою тотожну електростатичній  $w = ED/8\pi$  (гл. 6). Та сама логіка лежить і в основі пондеромоторних сил (втягування магнетика в соленоїд, притягання якоря електромагніта). На макрорівні здається, що механічну роботу виконує саме магнітна сила. Проте для заряду, що рухається *разом* із провідником, ця ж сила одночасно гальмує дрейфовий струм. Робота магнітної сили над макроскопічним рухом тіла в точності компенсується її ж від'ємною роботою над струмом — так що сумарно, як і належить, сила Лоренца роботи не виконує. У мові ж електродинамічних контурів рух тіла змінює індуктивність  $L(x)$ , викликаючи додаткову ЕРС індукції. Саме джерело струму, долаючи цю ЕРС, компенсує гальмування носіїв і здійснює підсумкову роботу, яка ділиться порівну: одна її частина йде на поповнення енергії поля з густиною  $w = BH/8\pi$ , а інша — переходить у механічний розгін тіла.

Звідси головний висновок розділу: магнітне поле — не *виконавець*, а *посередник*. Енергію воно *зберігає*, але обмінюється нею із зарядами лише через електричне поле, яке воно саме й породжує, змінюючись у часі.

### ? Контрольні питання

- 1 Виведіть енергію магнітного поля контуру зі струмом  $W = LI^2/2c^2$  з роботи джерела ЕРС. На що йде решта роботи джерела?
- 2 Як звідси отримати густину енергії магнітного поля  $w = BH/8\pi$  для соленоїда? Як це виведення узагальнюється на довільне поле і яку роль у ньому відіграє вихрове електричне поле?
- 3 Дайте означення коефіцієнтів взаємної індуктивності  $L_{12}$ ,  $L_{21}$  (чим вони відрізняються від власної індуктивності) і покажіть на прикладі двох обмоток на спільному осерді, що  $L_{12} = L_{21}$ . За яких умов ця рівність може порушуватися і яку роль тут відіграє феромагнітне осердя?
- 4 Сформулюйте теорему взаємності. Як теорема спрощує обчислення потоку, як у прикладі з двома коаксіальними кільцями?
- 5 Узагальніть формулу енергії одного контуру на систему  $N$  зв'язаних контурів. Чому саме теорема взаємності дозволяє писати подвійну суму  $W = \frac{1}{2c^2} \sum L_{ik} I_i I_k$ , не турбуючись про порядок індексів? Звідки береться нерівність  $L_{12}^2 \leq L_1 L_2$  і що вона означає фізично?
- 6 Поясніть принцип дії трансформатора. Що таке коефіцієнт трансформації, чим відрізняються підвищувальний і знижувальний трансформатори і чому передавати електроенергію вигідно при високій напрузі?
- 7 Виведіть формули для пондеромоторної сили при  $I = \text{const}$  та при  $\Phi = \text{const}$ . Чому їхні знаки протилежні до відповідних формул електростатики?
- 8 Що таке вільна енергія в контексті енергетичного методу обчислення магнітних сил і чому саме вона, а не повна енергія, визначає роботу поля? Знайдіть силу, з якою парамагнітний чи діамагнітний стержень втягується (виштовхується) із соленоїда.
- 9 Знайдіть підйомну силу електромагніта (рис. 12.6). Чому вона є силою притягання?

# 13


## Система рівнянь Максвелла

Кількісне, математичне формулювання законів поля дано в так званих рівняннях Максвелла. Експериментальні факти призвели до формулювання цих рівнянь, але зміст їх значно багатший [...]. Їхня проста форма приховує глибину, що виявляється тільки при ретельному вивченні.


А. Ейнштейн, Л. Інфельд, «Еволюція фізики»

### Основоположники теорії електромагнітного поля

Теорію електромагнітного поля, початки якої заклав *Фарадей*, математично завершив *Максвелл*. Однією з найважливіших нових ідей, висунутих Максвеллом, була думка про *симетрію* у взаємозалежності електричного й магнітного полів: якщо змінне магнітне поле породжує електричне (закон Фарадея, гл. 11), то, за красивою симетрією, змінне електричне поле мусить породжувати магнітне. Саме ця ідея, як ми зараз побачимо, і привела Максвелла до відкриття *струму зміщення* — останньої відсутньої ланки повної системи рівнянь електродинаміки.



Майкл Фарадей (1791–1867)



Джеймс Клерк Максвелл (1831–1879)

Рис. 13.1. Основоположники класичної теорії електромагнітного поля

Формулювання рівнянь Максвелла А. Ейнштейн і Л. Інфельд у

книзі «Еволюція фізики» назвали «найважливішою подією з часу Ньютона» — не лише через цінність їхнього змісту, а й тому, що вони дають зразок *нового типу законів: рівняння Максвелла суть закони, що виражають структуру поля*, а не закони руху окремих частинок.

### 13.1. Струм зміщення

**Протиріччя в законах магнетизму.** Теорема про циркуляцію для постійного магнітного поля, яку ми встановили в гл. 9,

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{r} = \frac{4\pi}{c} \int_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S}, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}, \quad (13.1)$$

виявляється *неправильною* у випадку *змінного* електричного поля (рис. 13.2). Застосуємо операцію  $\nabla \cdot$  до диференціальної форми цього рівняння: оскільки дивергенція будь-якого ротора тотожно дорівнює нулю,  $\nabla \cdot \nabla \times \mathbf{H} \equiv 0$ , отримуємо

$$\nabla \cdot \mathbf{j} = 0. \quad (13.2)$$




Рис. 13.2. Контур  $L$ , натягнута на нього поверхня  $S$  та провідник зі струмом, що її пронизує

Але, з іншого боку, за законом збереження заряду (рівняння неперервності, гл. 7), якщо густина заряду змінюється з часом,  $\partial \rho / \partial t \neq 0$ , то

$$\nabla \cdot \mathbf{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \neq 0. \quad (13.3)$$

Рівняння (13.2) і (13.3) відверто *суперечать* одне одному щоразу, коли  $\partial \rho / \partial t \neq 0$  — а отже, теорему про циркуляцію (13.1) необхідно *визмінити*.

**Гіпотеза Максвелла.** Щоб усунути цю суперечність, Дж. Максвелл увів поняття *струму зміщення*  $\mathbf{j}_{\text{зм}}$ , доповнивши теорему про циркуляцію так, щоб закон збереження заряду виконувався за будь-яких обставин:

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{4\pi}{c} (\mathbf{j} + \mathbf{j}_{\text{зм}}). \quad (13.4)$$

Застосовуючи операцію  $\nabla \cdot$  до цього рівняння:

$$\nabla \cdot (\mathbf{j} + \mathbf{j}_{\text{зм}}) = 0 \quad \Rightarrow \quad \nabla \cdot \mathbf{j}_{\text{зм}} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

(тут ми скористались рівнянням (13.3)). За теоремою Гаусса для електричного поля,  $\rho = \frac{1}{4\pi} \nabla \cdot \mathbf{D}$  (гл. 5), тому

$$\nabla \cdot \mathbf{j}_{\text{зм}} = -\frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{1}{4\pi} \nabla \cdot \mathbf{D} \right) = -\nabla \cdot \left( \frac{1}{4\pi} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right).$$

Найпростіше (і, як показує подальша перевірка експериментом, єдино правильне) розв'язання цього рівняння — покласти

$$\mathbf{j}_{\text{зм}} = \frac{1}{4\pi} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \quad (13.5)$$

Рівняння  $\nabla \cdot \mathbf{j}_{\text{зм}} = -\nabla \cdot \left( \frac{1}{4\pi} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right)$  саме собою **не доводить**, що  $\mathbf{j}_{\text{зм}}$  дорівнює точно  $\frac{1}{4\pi} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$ : до цього виразу можна було б, узагалі кажучи, додати довільне бездивергентне поле ( $\nabla \cdot \mathbf{f} = 0$ ). Максвелл обрав **найпростіший** можливий варіант — без жодного додаткового доданка; те, що саме цей вибір відповідає дійсності (а не просто математичній зручності), — це вже суто **експериментальний** факт, підтверджений, зокрема, дослідями Г. Герца з випромінювання електромагнітних хвиль (див. закінчення цього розділу).

**Теорема про циркуляцію магнітного поля з урахуванням струму зміщення.** Отже, теорема про циркуляцію для магнітного поля, узгоджена із законом збереження заряду, набуває остаточного вигляду:

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j} + \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \quad (13.6)$$

В інтегральній формі:

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{r} = \frac{4\pi}{c} \int_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S} + \frac{1}{c} \int_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}, \quad (13.7)$$



де

$$I_{\text{зм}} = \frac{1}{4\pi} \int_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} \quad (13.8)$$

— струм зміщення, що пронизує поверхню  $S$ , натягнуту на контур  $L$ . Отже, згідно з гіпотезою Максвелла, *змінне електричне поле поряд зі звичайними струмами провідності також створює магнітне поле.*

**Порівняння закону Фарадея та гіпотези Максвелла.** Порівняємо закон електромагнітної індукції Фарадея (гл. 11) і «оновлену» теорему про циркуляцію за відсутності струмів провідності ( $\mathbf{j} = 0$ ) у вакуумі ( $\epsilon = \mu = 1$ , тобто  $\mathbf{E} = \mathbf{D}$ ,  $\mathbf{H} = \mathbf{B}$ ):

$$\underbrace{\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}}_{\text{закон електромагнітної індукції}} \quad \underbrace{\nabla \times \mathbf{B} = +\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}}_{\text{«закон магнітоелектричної індукції»}}. \quad (13.9)$$

Ця пара рівнянь — вершина ідеї Максвелла про **симетрію** електрики й магнетизму: **змінне в часі магнітне поле породжує вихрове електричне поле, а змінне в часі електричне поле породжує магнітне поле.** Єдина відмінність — знак: у законі Фарадея «мінус» (правило Ленца), у гіпотезі Максвелла — «плюс». Ця відносно невелика асиметрія знаків, утім, має глибокі наслідки: саме вона (разом з рівняннями  $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ ,  $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$  у вакуумі) приводить, як буде показано в наступних розділах курсу, до існування **електромагнітних хвиль**, що біжать зі швидкістю світла  $c$ , а не до експоненційно загасаючих чи зростаючих розв'язків.

**Приклад 1: радіальне стікання заряду з кулі.** Нехай куля несе заряд  $Q(t)$ , що стікає в зовнішнє (слабко провідне) середовище рівномірно в усіх напрямках (рис. 13.3). Чи виникає при цьому магнітне поле?




Рис. 13.3. Радіальне стікання заряду з кулі: струм провідності  $I$  і струм зміщення  $I_{\text{зм}}$

Стікання заряду створює радіальний струм провідності  $I = -\frac{\partial Q}{\partial t}$ .

Поле кулі на відстані  $r$ , за теоремою Гаусса,  $\mathbf{E}(r) = \frac{Q(t)}{r^3} \mathbf{r}$  (і теж спадає з

часом), тому крізь будь-яку сферу радіуса  $r > R$  додатково тече струм зміщення:


$$I_{\text{зм}} = \frac{1}{4\pi} \oint_S \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\partial Q}{\partial t} = -I. \quad (13.10)$$

За теоремою про циркуляцію, застосованою до довільного кола  $L$ , що оточує напрям витікання струму (з відповідною поверхнею  $S$ , що її перетинають і провідність, і струм зміщення):


$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{r} = \frac{4\pi}{c} (I + I_{\text{зм}}) = 0 \Rightarrow \mathbf{H} = \mathbf{B} = 0. \quad (13.11)$$

У цій задачі, попри те, що заряд явно **рухається** (тече струм!), магнітне поле **не виникає взагалі**: струм зміщення в кожній точці простору точно компенсує струм провідності. Це наочно ілюструє, що струм зміщення — не якась математична поправка «про око», а реальний фізичний внесок у джерела магнітного поля, необхідний для узгодженості всієї теорії.

**Приклад 2: струм зміщення в конденсаторі.** Розглянемо коло з плоским конденсатором, яке заряджається від джерела струмом  $I$  (рис. 13.4). Візьмемо контур  $L$ , що охоплює провід поблизу конденсатора, і натягнемо на нього **дві різні** поверхні: одну (ліворуч) — що перетинає сам провід, і другу (праворуч) — що проходить між обкладками конденсатора, не перетинаючи жодного проводу.



Площа  $S$  пронизується лише струмом провідності



Площа  $S$  пронизується лише струмом зміщення

Рис. 13.4. Дві різні поверхні, натягнуті на один і той самий контур  $L$

Для лівої поверхні циркуляція визначається звичайним струмом провідності:  $\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{r} = \frac{4\pi}{c} I$ . Для правої поверхні провідного струму немає взагалі (вона проходить у проміжку між обкладками, де є лише електричне поле, що змінюється в часі), тому циркуляція визначається **лише** струмом зміщення:  $\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{r} = \frac{4\pi}{c} I_{\text{зм}}$ .

$$I = I_{\text{зм}} \quad (13.12)$$

Оскільки циркуляція вектора  $\mathbf{H}$  по тому самому контуру  $L$  не може залежати від вибору поверхні, натягнутої на цей контур (це — пряма математична властивість теореми Стокса), звідси випливає  $I = I_{\text{зм}}$ : *всередині конденсатора «протікає» струм зміщення, який замикає коло*. Розглянемо докладніше, яке магнітне поле він створює (рис. 13.5).




Рис. 13.5. Магнітне поле, створене струмом зміщення всередині конденсатора під час його зарядки

Струми зміщення замикають струми провідності і створюють магнітне поле точнісінько так само, як і звичайні струми провідності. Проте вони мають і принципову відмінність: струм зміщення **не** пов'язаний з тепловиділенням — до нього незастосовні ні закон Ома, ні закон Джоуля–Ленца (гл. 7), адже він не пов'язаний з переміщенням реальних носіїв заряду проти сил опору, а лише зі зміною електричного поля в просторі.

### 13.2. Система рівнянь Максвелла

Доповнивши основні закони електромагнетизму, встановлені в попередніх розділах, гіпотезою про струм зміщення, Максвелл отримав повну систему фундаментальних рівнянь електродинаміки. Таких рівнянь — чотири (табл. 13.1).

**Вираз електричного поля через потенціали.** Рівняння Максвелла природно групуються парами: *перша* пара (теорема Гаусса для  $\mathbf{B}$  і циркуляція  $\mathbf{E}$ ) — рівняння *без* явних джерел (зарядів і струмів), *друга* пара — рівняння *з* джерелами.

Таблиця 13.1. Система рівнянь Максвелла

| Рівняння                                     | Інтегральна форма                                                                                                                                                  | Диференціальна форма                                                                                             |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Теорема Гаусса для магнітного поля           | $\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$                                                                                                                         | $\operatorname{div} \mathbf{B} = 0$                                                                              |
| Теорема про циркуляцію для електричного поля | $\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = -\frac{1}{c} \int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$                                              | $\operatorname{rot} \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$                            |
| Теорема Гаусса для електричного поля         | $\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi \int_V \rho dV$                                                                                                       | $\operatorname{div} \mathbf{D} = 4\pi\rho$                                                                       |
| Теорема про циркуляцію для магнітного поля   | $\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{r} = \frac{4\pi}{c} \int_S \left( \mathbf{j} + \frac{1}{4\pi} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right) \cdot d\mathbf{S}$ | $\operatorname{rot} \mathbf{H} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j} + \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$ |

Теорема Гаусса для  $\mathbf{B}$  дає змогу, як і в магнітостатиці (гл. 8), ввести вектор-потенціал:

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}.$$

Підставляючи це в закон індукції,  $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \mathbf{A}) = -\nabla \times \left( \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right)$ , отримуємо

$$\nabla \times \left( \mathbf{E} + \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) = 0.$$

Оскільки ротор цього виразу тотожно дорівнює нулю, сам вираз можна подати як градієнт деякої скалярної функції  $-\varphi$ :

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}. \quad (13.13)$$

У випадку сталих у часі полів  $\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = 0$ , і  $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$  — введена тут функція  $\varphi$  природно збігається зі звичним скалярним потенціалом електростатики.

**!** Формула (13.13) показує, що в загальному, нестационарному випадку електричне поле визначається **не тільки** скалярним потенціалом  $\varphi$  (як в електростатиці), а й швидкістю зміни вектор-потенціала  $\mathbf{A}$ : частина  $\mathbf{E}$  породжується не зарядами напряму, а через посередництво змінного магнітного поля — це і є, по суті,




вихрова, «індукційна» частина електричного поля, з якою ми вже зустрічались у гл. 11.


**Стаціонарні поля.** У стаціонарному випадку всі часткові похідні за часом дорівнюють нулю,  $\frac{\partial}{\partial t} = 0$ , і повна система рівнянь Максвелла розпадається на дві **незалежні** системи — для електростатики й магнітостатики (рис. 13.6):

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \cdot \mathbf{D} = 4\pi\rho, \\ \nabla \times \mathbf{E} = 0 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \\ \nabla \times \mathbf{H} = \frac{4\pi}{c}\mathbf{j} \end{array} \right. \quad (13.14)$$

електростатика                      магнітостатика



Електростатика: поле точкового заряду



Магнітостатика: поле провідника зі струмом

Рис. 13.6. У стаціонарному випадку електричне й магнітне поля «не знають» одне про одного



Це — глибокий концептуальний висновок: усі розділи курсу, які передували цьому (електростатика, магнітостатика), — не окремі теорії, а лише **частинні випадки** єдиної теорії електромагнітного поля Максвелла, що виникають у граничному випадку, коли поля не залежать від часу. **Зв'язок** електрики й магнетизму (взаємне породження одне одного) — принципово **нестационарне** явище, яке зникає, щойно всі процеси застигають у часі.

**Матеріальні рівняння.** Рівняння Максвелла — це рівняння **загальної** структури поля; щоб розв'язати конкретну задачу, їх необхідно доповнити **матеріальними рівняннями**, що пов'язують поля  $\mathbf{D}$  та  $\mathbf{E}$ , з одного боку, і  $\mathbf{H}$  та  $\mathbf{B}$  — з іншого, і залежать від властивостей конкретного середовища (табл. 13.2).

**Граничні умови.** Диференціальні рівняння Максвелла необхідно доповнити граничними умовами на межі розділу двох середовищ; ці

Таблиця 13.2. Матеріальні рівняння

|                                                                                            | Вираз                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Вектор індукції електричного поля                                                          | $\mathbf{D} = \mathbf{E} + 4\pi\mathbf{P}$ |
| Вектор поляризації (для лінійних ізоотропних речовин)                                      | $\mathbf{P} = \chi_e \mathbf{E}$           |
| Діелектрична проникність (для лінійних ізоотропних речовин)                                | $\epsilon = 1 + 4\pi\chi_e$                |
| Зв'язок $\mathbf{D}$ та $\mathbf{E}$ (для лінійних ізоотропних речовин)                    | $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$         |
| Вектор напруженості магнітного поля                                                        | $\mathbf{H} = \mathbf{B} - 4\pi\mathbf{J}$ |
| Вектор намагнічування (для лінійних ізоотропних речовин)                                   | $\mathbf{J} = \chi_m \mathbf{H}$           |
| Магнітна проникність (для лінійних ізоотропних речовин)                                    | $\mu = 1 + 4\pi\chi_m$                     |
| Зв'язок $\mathbf{H}$ та $\mathbf{B}$ (для лінійних ізоотропних речовин)                    | $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$              |
| У разі струму, спричиненого електричним полем у провідному середовищі, має місце закон Ома | $\mathbf{j} = \lambda \mathbf{E}$          |

умови неявно містяться в *інтегральній* формі рівнянь Максвелла і виводяться з них тим самим способом (циліндр Гаусса, контур циркуляції), що й у попередніх розділах курсу. Граничні умови для змінних полів мають *той самий вигляд*, що й для стаціонарних (табл. 13.3).

Таблиця 13.3. Граничні умови для електромагнітного поля

| Умови для електричних векторів | Умови для магнітних векторів                                                                      |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $D_{2n} - D_{1n} = 4\pi\sigma$ | $B_{1n} = B_{2n}$                                                                                 |
| $E_{1\tau} = E_{2\tau}$        | $[\mathbf{n} \times \mathbf{H}_2] - [\mathbf{n} \times \mathbf{H}_1] = \frac{4\pi}{c} \mathbf{i}$ |

Тут  $\sigma$  — поверхнева густина *вільних* електричних зарядів, а  $\mathbf{i}$  — поверхнева густина струму провідності на межі розділу. Якщо поверхневих струмів немає, гранична умова для тангенціальної компоненти  $\mathbf{H}$  спрощується:

$$H_{1\tau} = H_{2\tau}.$$

### 13.3. Енергія електромагнітного поля

**Закон збереження енергії електромагнітного поля.** Нехай у деякій області простору присутнє електромагнітне поле й заряджені частинки, що з ним взаємодіють (рис. 13.7). Якщо ця система *замкнена*, її енергія зберігається; якщо ж *незамкнена*, енергія може як *втікати* в цю область, так і *втікати* з неї. Якісно закон збереження



енергії для такої області можна записати так:

$$(\text{змiна енергії в об'ємі}) = (\text{рух частинок}) + (\text{потік енергії назовні}),$$

або, виражаючи цікаву для нас величину — енергію, витрачену на рух заряджених частинок:

$$(\text{рух частинок}) = -(\text{змiна енергії в об'ємі}) - (\text{потік енергії назовні}).$$




Рис. 13.7. Заряджені частинки в області, обмеженій замкненою поверхнею: енергія електромагнітного поля може втікати й витікати крізь цю поверхню

Рухати заряджені частинки, як ми твердо встановили ще в гл. 8, може *лише електричне* поле (магнітне поле роботи не виконує). Енергія, яку електричне поле витрачає на розгін частинок в одиниці об'єму за одиницю часу, — це якраз джоулева потужність  $\mathbf{j} \cdot \mathbf{E}$  (гл. 7).

**Виведення закону збереження.** Запишемо закон Максвелла для  $\nabla \times \mathbf{H}$  (13.6), розв'язавши його відносно  $\mathbf{j}$ :

$$\mathbf{j} = \frac{c}{4\pi} \nabla \times \mathbf{H} - \frac{1}{4\pi} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}.$$

Помножимо скалярно обидві частини на  $\mathbf{E}$ :

$$\mathbf{j} \cdot \mathbf{E} = \frac{c}{4\pi} \mathbf{E} \cdot \nabla \times \mathbf{H} - \frac{1}{4\pi} \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}.$$

Скористаємось тотожністю векторного аналізу  $\mathbf{E} \cdot \nabla \times \mathbf{H} = -\nabla \cdot [\mathbf{E} \times \mathbf{H}] + \mathbf{H} \cdot \nabla \times \mathbf{E}$  та матеріальним рівнянням  $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$  (так що  $\mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \epsilon \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{1}{2} \epsilon E^2 \right)$ ):

$$\mathbf{j} \cdot \mathbf{E} = -\nabla \cdot \left( \frac{c}{4\pi} [\mathbf{E} \times \mathbf{H}] \right) + \frac{c}{4\pi} \mathbf{H} \cdot \nabla \times \mathbf{E} - \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{1}{8\pi} \epsilon E^2 \right).$$

Тепер підставимо закон електромагнітної індукції,  $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$ , і матеріальне рівняння  $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$  (так що  $\mathbf{H} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{1}{2} \mu H^2 \right)$ ):

$$\mathbf{j} \cdot \mathbf{E} = -\nabla \cdot \left( \frac{c}{4\pi} [\mathbf{E} \times \mathbf{H}] \right) - \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\epsilon E^2}{8\pi} + \frac{\mu H^2}{8\pi} \right).$$

**Теорема Пойнтінга.** Проаналізуємо отриманий вираз. Позначимо

$$\mathbf{\Pi} = \frac{c}{4\pi} [\mathbf{E} \times \mathbf{H}] \quad (13.15)$$

— **вектор Пойнтінга**, і  $w = \frac{\varepsilon E^2}{8\pi} + \frac{\mu H^2}{8\pi} = \frac{\mathbf{E} \cdot \mathbf{D}}{8\pi} + \frac{\mathbf{B} \cdot \mathbf{H}}{8\pi}$  — об'ємну густину енергії електромагнітного поля (сума вже відомих нам електричної й магнітної частин, гл. 6, гл. 11). Тоді

$$-\frac{\partial w}{\partial t} = \nabla \cdot \mathbf{\Pi} + \mathbf{j} \cdot \mathbf{E}. \quad (13.16)$$

Інтегруючи по довільному об'єму  $V$ , обмеженому поверхнею  $S$ , і застосовуючи теорему Остроградського–Гаусса, отримуємо **інтегральну форму** — **теорему Пойнтінга**:

$$-\frac{dW}{dt} = \oint_S \mathbf{\Pi} \cdot d\mathbf{S} + \int_V \mathbf{j} \cdot \mathbf{E} dV. \quad (13.17)$$

**Теорема Пойнтінга:** зменшення енергії електромагнітного поля за одиницю часу в даному об'ємі дорівнює сумі потоку енергії крізь поверхню, що обмежує цей об'єм, і потужності, яку сили поля виконують над зарядами речовини всередині об'єму. **Вектор Пойнтінга**  $\mathbf{\Pi}$  визначає кількість енергії поля, що протікає крізь одиничну площадку за одиницю часу, і вказує **напрямок** руху енергії електромагнітного поля в просторі — поняття, яке в статичних задачах електростатики й магнітостатики окремо просто не мало сенсу.

**Про одиниці вимірювання.** У гауссовій системі одиниць

$$[\mathbf{\Pi}] = \frac{\text{ерг}}{\text{см}^2 \cdot \text{с}}, \quad [w] = \frac{\text{ерг}}{\text{см}^3};$$

для порівняння, у СІ вектор Пойнтінга (там його частіше позначають  $\mathbf{S}$ ) вимірюється у Вт/м<sup>2</sup>, а густина енергії — у Дж/м<sup>3</sup>.

#### **Рядка конденсатора.**

\* Плоский конденсатор з пластинами радіуса  $R$  заряджається струмом  $I$  від зовнішнього джерела (рис. 13.3). Якщо в деякий момент заряд на нижній пластині дорівнює  $q$ , то вектор індукції всередині

конденсатора

$$D = 4\pi\sigma = \frac{4\pi q}{\pi R^2}, \quad (13.18)$$


напрявлений від нижньої пластини до верхньої. Густина струму зміщення в конденсаторі:

$$j_{\text{зм}} = \frac{\dot{D}}{4\pi} = \frac{\dot{q}}{\pi R^2}.$$

Цей струм породжує в конденсаторі магнітне поле, яке знаходимо за теоремою про циркуляцію, взявши за контур  $L$  коло радіуса  $r$  з центром на осі конденсатора:

$$2\pi r H(r) = \frac{4\pi}{c} \pi r^2 j_{\text{зм}}(r) \Rightarrow H(r) = \frac{2r}{cR^2} \dot{q}.$$

Оскільки конденсатор заряджається ( $\dot{q} > 0$ ), струм зміщення напрямлений від нижньої обкладки до верхньої, а силові лінії  $\mathbf{H}$  охоплюють вісь конденсатора за правилом правого гвинта.



\*

Поля  $\mathbf{E}$ ,  $\mathbf{H}$  і вектор Пойнтінга  $\mathbf{\Pi}$  при зарядці плоского конденсатора

Вектор Пойнтінга  $\mathbf{\Pi} = \frac{c}{4\pi} [\mathbf{E} \times \mathbf{H}]$  спрямований **до осі** конденсатора (перпендикулярно до бічної поверхні, всередину) і дорівнює за величиною на межі ( $r = R$ ):

$$\Pi = \frac{c}{4\pi} EH = \frac{c}{4\pi} \left( \frac{4\pi q}{\varepsilon \pi R^2} \right) \left( \frac{2\dot{q}}{cR} \right) = \frac{1}{\varepsilon \pi R^2} 2q\dot{q}.$$

Якщо відстань між пластинами дорівнює  $h$ , енергія, що втікає в конденсатор за одиницю часу (крізь бічну поверхню площею  $2\pi Rh$ ):

$$\frac{dW}{dt} = \Pi \cdot 2\pi Rh = \frac{1}{\varepsilon \pi R^2} q\dot{q} \cdot 2\pi Rh = \frac{q\dot{q}}{C},$$


де  $C = \varepsilon \pi R^2 / (4\pi h)$  — ємність конденсатора (гл. 6). За кінцевий час, коли заряд на пластині досягає значення  $q$ , енергія, що втекла в конденсатор ззовні, становить

$$W = \frac{q^2}{2C} \quad (13.19)$$

— ми прийшли, зовсім іншим шляхом, до вже відомої формули для енергії зарядженого конденсатора (6.20)!

Цей результат надзвичайно повчальний: вся енергія, що зрештою запасается в електричному полі **всередині** конденсатора, насправді **втекла туди ззовні** — крізь бічну поверхню, а не **вздовж** проводів чи вздовж силових ліній  **$\mathbf{E}$** ! Теорема Пойнтінга дає абсолютно **однакову** відповідь на запитання про енергію конденсатора, що й «найвний» підхід через роботу джерела (гл. 6), — але картина **шляху**, яким ця енергія потрапляє в конденсатор, виявляється зовсім іншою й набагато глибшою.

**Довгий провідник.** Розглянемо довгий прямий провід радіуса  $R$  і довжини  $\ell$ , яким тече струм  $I$ . На зовнішній поверхні проводу присутнє магнітне поле  $H = 2I/(cR)$  (гл. 8). Струм у проводі виникає завдяки напрузі  $U$  на його кінцях, що створює всередині (і, за неперервністю тангенціальної складової, на поверхні) поле  $E = U/\ell$ .



Поля  $\mathbf{E}$ ,  $\mathbf{H}$  і вектор Пойнтінга  $\mathbf{\Pi}$  на поверхні довгого провідника зі струмом

Вектор Пойнтінга виявляється спрямованим **до осі** провідника й дорівнює за величиною

$$\Pi = \frac{c}{4\pi} EH = \frac{c}{4\pi} \cdot \frac{U}{\ell} \cdot \frac{2I}{cR} = \frac{1}{2\pi\ell R} UI.$$

Оскільки площа бічної поверхні провідника дорівнює  $S = 2\pi\ell R$ , повний потік енергії, що втікає в провідник, становить  $\Pi S = UI$  — це в точності та сама потужність, що йде на джоулеві втрати в проводі:  $\Pi S = \mathcal{P} = UI$  (гл. 7).

Цей результат — один із найбільш контрінтуїтивних, але при цьому й найглибших висновків класичної електродинаміки: **електрони отримують енергію, потрібну для подолання опору й виділення тепла, не «вздовж» проводу від джерела, а ззовні, з поля, що оточує провід!** Енергія, віддана далеким джерелом (батареєю), якимось чином «розтікається» через навколишній простір і **втікає**

! всередину провідника крізь його бічну поверхню, а сам провід відіграє роль лише прямої труби для цього потоку енергії, а не «кабелю», яким енергія тече вздовж. Це разюче суперечить найвсередині (але дуже поширеному) уявленню, ніби енергія «тече по дротах» так само, як вода тече по трубі.

### 13.4. Скін-ефект

До цього моменту рівняння Максвелла поставали перед нами або як *підсумок* уже відомого (стаціонарні випадки — електро- і магнітостатика), або як *джерело* якісних висновків (струм зміщення, симетрія, теорема Пойнтінга). Тепер подивимося на них як на *робочий інструмент*, узявши конкретну фізичну задачу: поведінку електромагнітного поля у провіднику за швидкозмінних процесів, на прикладі скін-ефекту.

**Означення та наслідки.** *Скін-ефектом* (від англ. *skin* — шкіра) називають протікання струмів високої частоти переважно в тонкому поверхневому шарі провідника (рис. 13.8).




Рис. 13.8. Зменшення ефективної товщини струмонесучого шару зі зростанням частоти

Скін-ефект має кілька важливих практичних наслідків:

- зменшується *діюча* площа перерізу провідника, а отже, *зростає* його опір на змінному струмі;
- *зменшується* індуктивність провідника: оскільки за сильного скін-ефекту струму (а отже, і магнітного поля) всередині провідника практично немає, магнітна енергія стає меншою на величину енергії поля, яка раніше запасалась усередині провідника;
- електромагнітна хвиля, що потрапляє на поверхню провідника (металу, електроліту, плазми), швидко загасає вглиб нього, проникаючи лише на невелику глибину — саме тому *провідники добре відбивають світло*.

**Якісне пояснення.** Змінний струм у провіднику породжує змінне вихрове магнітне поле, силові лінії якого перпендикулярні до осі провідника (рис. 13.9). Це змінне магнітне поле, своєю чергою, породжує вихрове електричне поле (гл. 11), що спричиняє в товщі провідника струми Фуко: на *поверхні* провідника вихровий струм напрямлений *у той самий бік*, що й основний струм провідності (і *підсилює* його там), а *всередині* провідника — у *протилежний* бік (і *послаблює* струм у серцевині). У результаті струм *витісняється* з осі провідника до його поверхні.

Рис. 13.9. Якісний механізм скін-ефекту: вихрові струми Фуко підсилюють струм на поверхні й послаблюють у центрі провідника



**Чому в металах нехтують струмами зміщення.** У провіднику густина струму провідності й напруженість поля пов'язані законом Ома,  $\mathbf{j} = \lambda \mathbf{E}$ . Якщо поле в провіднику змінюється гармонічно,  $\mathbf{E} = E_0 \cos(\omega t)$ , то поряд зі струмом провідності виникає й струм зміщення:

$$\mathbf{j}_{\text{зм}} = \frac{\varepsilon}{4\pi} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \frac{\varepsilon \omega}{4\pi} E_0 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right),$$

величину  $\frac{\varepsilon \omega}{4\pi}$  можна формально трактувати як «питому провідність» для струмів зміщення. Для типових металів провідність  $\lambda = 10^{15} - 10^{17} \text{ с}^{-1}$  (гауссова система), а типова діелектрична проникність металів — порядку 10–100; тому аж до частот порядку  $10^{13} \text{ Гц}$  виконується нерівність

$$\frac{\varepsilon \omega}{4\pi} \ll \lambda, \quad (13.20)$$

тобто у широкому діапазоні частот струми зміщення *не відіграють істотної ролі* у металах порівняно зі струмами провідності — саме тому надалі, аналізуючи скін-ефект у металах, ми зможемо ними знехтувати.

**Строге виведення глибини проникнення.** Виведемо глибину проникнення поля в провідник, спираючись безпосередньо на рівняння Максвелла (а не на якісні міркування). Нехай  $\varepsilon = \text{const}$ ,  $\mu = \text{const}$ ; у



провіднику немає некомпенсованого об'ємного заряду, тому теорема Гаусса дає  $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ . З урахуванням закону Ома, а також знехтувавши, за щойно встановленою нерівністю (13.20), струмом зміщення, рівняння Максвелла в металі набувають вигляду

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\mu}{c} \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \frac{4\pi\lambda}{c} \mathbf{E}, \quad \nabla \cdot \mathbf{E} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{H} = 0.$$

Виключимо  $\mathbf{H}$ : застосуємо операцію  $\nabla \times$  до першого рівняння й підставимо друге:

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\mu}{c} \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{H}) = -\frac{4\pi\mu\lambda}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

З іншого боку, за тотожністю векторного аналізу і з урахуванням  $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ :  $\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E} = -\nabla^2 \mathbf{E}$ . Прирівнюючи, отримуємо *рівняння скін-ефекту*:

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \frac{4\pi\mu\lambda}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \quad (13.21)$$

**Оцінка глибини проникнення.** Рівняння (13.21) за математичною формою збігається з рівнянням *дифузії*,  $\nabla^2 F = D \frac{\partial F}{\partial t}$ , з коефіцієнтом дифузії  $D = c^2/(4\pi\mu\lambda)$ . Якщо на поверхні речовини діє джерело, то за час  $\tau$  «хвиля дифузії» проникає на глибину  $\delta = \sqrt{D\tau}$ ; якщо джерело діє періодично з періодом  $T = 2\pi/\omega$ , слід узяти  $\tau \approx T$ , звідки отримуємо *оцінку* для глибини проникнення:

$$\delta \sim \frac{c}{\sqrt{4\pi\lambda\mu\omega}}. \quad (13.22)$$

Переконаємось, що ця оцінка, з точністю до числового множника, дійсно правильна, застосувавши безпосередньо рівняння Максвелла в інтегральній формі до тонкого приповерхневого шару завтовшки  $\delta$ .

**Циркуляція  $\mathbf{E}$ .** Розглянемо прямокутний контур  $L$  висотою  $h$  і завширшки  $\delta$  уздовж осі провідника (рис. 13.10). За законом електромагнітної індукції,  $Eh = -\frac{1}{c} \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ , де магнітний потік крізь цей контур  $\Phi = -BS = -\mu H h \delta$  (поле  $H$  спадає до нуля на глибині  $\delta$ ), а швидкість його зміни за порядком величини  $\Delta\Phi/\Delta t \approx \omega\Phi$  ( $\omega \sim 1/T$  — частота зміни струму). Тому

$$Eh \sim \frac{1}{c} \mu H \omega h \delta \Rightarrow E \sim \frac{\mu H \omega \delta}{c}. \quad (13.23)$$

**Циркуляція  $\mathbf{H}$ .** Тепер розглянемо контур  $L$  на поперечному перерізі провідника, завдовжки  $\ell$  уздовж поверхні й завширшки  $\delta$  углиб (рис. 13.11). За теоремою про циркуляцію,  $H\ell = \frac{4\pi}{c}j\ell\delta$ , а з огляду на закон Ома,  $j = \lambda E$ :

$$H \sim \frac{4\pi\lambda}{c}E\delta. \quad (13.24)$$




Рис. 13.10. Контур для оцінки циркуляції  $\mathbf{E}$  поблизу поверхні провідника




Рис. 13.11. Контур для оцінки циркуляції  $\mathbf{H}$  поблизу поверхні провідника

Підставляючи (13.24) в (13.23):

$$E \sim \frac{4\pi\lambda\omega\delta^2}{c^2} E,$$

звідки, скорочуючи на  $E$ , отримуємо **глибину скін-шару**:

$$\delta = \frac{c}{\sqrt{4\pi\lambda\mu\omega}} \quad (13.25)$$

— той самий результат, що й дала якісна оцінка через аналогію з дифузією (13.22), тепер уже виведений із перших принципів (з точністю до числового множника порядку одиниці, який строгий розв'язок хвильового рівняння (13.21) підтверджує рівним точно  $1/\sqrt{4\pi}$ ).

Отримана формула для  $\delta$  — це результат оцінки «за порядком величини», побудованої на спрощених контурних міркуваннях, а не точний математичний розв'язок. Числовий коефіцієнт  $1/\sqrt{4\pi}$  у ній — радше щасливий збіг оцінки з точним результатом, ніж закономірність: строгий аналіз, що спирається безпосередньо на розв'язання хвильового рівняння (13.21) (комплексним методом, з експоненційно загасаючим розв'язком  $E \propto e^{-x/\delta} \cos(\omega t - x/\delta)$ ), підтверджує цей самий результат із високою точністю й для

! різних геометрій. Але в загальному випадку оцінковий підхід не **гарантує** правильного числового коефіцієнта — лише правильний порядок величини й правильну залежність від параметрів задачі ( $\delta \propto 1/\sqrt{\lambda\mu\omega}$ ), і збіг тут варто сприймати саме так.

Таблиця 13.4. Глибина скін-шару для деяких металів на частоті 10 ГГц

| Метал         | Глибина скін-шару, мкм |
|---------------|------------------------|
| Мідь (Cu)     | 0.652                  |
| Срібло (Ag)   | 0.634                  |
| Золото (Au)   | 0.753                  |
| Алюміній (Al) | 0.652                  |

**Застосування скін-ефекту в техніці.** Існування скін-ефекту завжди враховують у техніці швидкозмінних струмів. Оскільки такі струми практично не йдуть у глибині провідника, лінії електропередач для них **виготовляють із порожнистих труб** — економлячи метал без істотної втрати в опорі. У радіотехніці надвисоких частот багато деталей (хвилеводи, коаксіальні лінії) покривають тонким, добре провідним шаром срібла, оскільки їхній опір практично повністю визначається лише поверхневим шаром. Скін-ефект у поєднанні з нагріванням вихровими струмами (гл. 11) використовують і для **поверхневого загартування сталі**: деталі піддають дії змінних струмів і потім швидко охолоджують, унаслідок чого розігрів і загартування відбуваються лише в поверхневому шарі, а основна маса деталі лишається незагартованою — це дає вироби з високою стійкістю до стирання поверхні, але без крихкості, властивої звичайному наскрізному загартуванню.

### 13.5. Про рівняння Максвелла

*Теорія Максвелла — це вершина класичної науки про електромагнітне поле.* До цієї висоти ми піднімалися крок за кроком, уточнюючи поняття й розкриваючи глибинні принципи цієї науки: кожен пройдений розділ — електростатика, закони постійного струму, магнітостатика, явище електромагнітної індукції — був немов базовий табір на шляху до вершини.

На вершині перед нами постають рівняння Максвелла — велична симфонія електричного й магнітного полів, ключ до розуміння





Рис. 13.12. Теорія Максвелла — це вершина класичної науки про електромагнітне поле

електромагнітної взаємодії. Уся споруда класичної електродинаміки, зведена нами розділ за розділом — від закону Кулона до струму зміщення, — вміщується тепер у чотирьох компактних рівняннях Максвелла, доповнених трьома матеріальними рівняннями середовища. Ці чотири рівняння містять *усе*: електростатику й магнітостатику як окремі стаціонарні випадки, електромагнітну індукцію й струм зміщення як дві половини єдиної симетрії, — і, як буде показано далі, *електромагнітні хвилі* й саме *світло* як прямий наслідок цих же рівнянь у вакуумі. Генріх Герц сказав про ці рівняння так:

*Неможливо позбутися відчуття, що математичні формули живуть власним життям і володіють власним розумом, що вони розумніші за нас, розумніші навіть за тих, хто їх відкрив, що ми отримуємо з цих формул більше, ніж у них було спочатку закладено...*

Г. Герц.

Ці слова — не поетичне перебільшення, а точний опис того, що сталося з рівняннями вже за життя їхнього автора. Максвелл записав систему рівнянь, спираючись на закони Кулона, Ампера, Фарадея — і жодне з цих окремих досягнень електростатики та магнітостатики не містило натяку на те, що об'єднана система виявиться незрівнянно багатшою за суму своїх частин. Наслідки рівнянь подібні (за словами Фейнмана) до спуску з вершини, у простір застосувань, де ми буде-

мо досліджувати поширення електромагнітних хвиль, принципи їх випромінювання і побачимо, як закладаються основи оптики, радіо- та електротехніки.

### ? Контрольні питання

- 1 У чому полягала ідея Максвелла про симетрію електричного й магнітного полів? Як ця ідея привела його до поняття струму зміщення?
- 2 Покажіть, що теорема про циркуляцію  $\mathbf{H}$  для постійних полів, застосована до випадку змінного в часі заряду, суперечить закону збереження заряду (рівнянню неперервності).
- 3 Виведіть вираз для густини струму зміщення  $\mathbf{j}_{\text{зм}} = \frac{1}{4\pi} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$  з вимоги узгодженості теореми про циркуляцію із законом збереження заряду. Чому цей вибір не єдиний математично можливий, і що зрештою підтверджує саме його правильність?
- 4 Запишіть остаточну теорему про циркуляцію магнітного поля з урахуванням струму зміщення в інтегральній та диференціальній формах.
- 5 Розгляньте задачу про радіальне стікання заряду з кулі: чому магнітне поле в цій задачі не виникає взагалі, попри те що заряд явно рухається? Яку роль тут відіграє точна компенсація струму провідності струмом зміщення?
- 6 Розгляньте задачу про зарядку плоского конденсатора: чому циркуляція  $\mathbf{H}$  по одному й тому самому контуру дає однаковий результат для двох різних поверхонь — тієї, що перетинає провід, і тієї, що проходить між обкладками? Що це означає для ролі струму зміщення в конденсаторі?
- 7 Чим струм зміщення принципово відрізняється від струму провідності — чому до нього незастосовні закон Ома і закон Джоуля-Ленца?
- 8 Порівняйте закон електромагнітної індукції Фарадея та гіпотезу Максвелла про магнітоелектричну індукцію. У чому полягає асиметрія знаків між ними і до яких глибоких наслідків вона приводить?
- 9 Запишіть повну систему чотирьох рівнянь Максвелла в інтегральній та диференціальній формах. За яким принципом ці рівняння групуються в дві пари?
- 10 Виведіть вираз електричного поля через потенціали,  $\mathbf{E} = -\nabla\varphi - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$ , з теореми Гаусса для  $\mathbf{B}$  і закону індукції Фарадея. Чому в нестационарному випадку  $\mathbf{E}$  визначається не лише скалярним потенціалом?
- 11 Покажіть, що в стаціонарному випадку повна система рівнянь

Максвелла розпадається на незалежні системи електростатики й магнітостатики. Чому зв'язок електрики й магнетизму — принципово нестационарне явище?

- 12 Перелічіть матеріальні рівняння, що доповнюють рівняння Максвелла ( $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$ ,  $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$ , закон Ома). Навіщо вони потрібні для розв'язання конкретних задач?
- 13 Запишіть граничні умови для електричних і магнітних векторів на межі розділу двох середовищ у загальному (нестационарному) випадку. Чим вони відрізняються від умов для стаціонарних полів?
- 14 Виведіть теорему Пойнтінга  $-\frac{\partial w}{\partial t} = \nabla \cdot \mathbf{\Pi} + \mathbf{j} \cdot \mathbf{E}$  з рівнянь Максвелла для  $\nabla \times \mathbf{H}$  і  $\nabla \times \mathbf{E}$ , використовуючи тотожність для дивергенції векторного добутку.
- 15 Що таке вектор Пойнтінга і густина енергії електромагнітного поля? Сформулюйте теорему Пойнтінга в інтегральній формі та поясніть фізичний зміст кожного доданка.
- 16 Розгляньте приклад зарядки конденсатора через теорему Пойнтінга: чому вся енергія, що запасасться в полі всередині конденсатора, насправді втікає туди ззовні, крізь бічну поверхню, а не вздовж проводів?
- 17 Розгляньте приклад довгого провідника зі струмом: чому енергія, що йде на джоулеві втрати, надходить у провідник не вздовж нього від джерела, а ззовні, крізь бічну поверхню?
- 18 Що таке скін-ефект і які його основні практичні наслідки (зміна опору, індуктивності, відбивання світла провідниками)?
- 19 Дайте якісне пояснення скін-ефекту через вихрові струми Фуко: чому вони підсилюють струм на поверхні провідника й послаблюють у його серцевині?
- 20 Чому в металах аж до дуже високих частот ( $\sim 10^{13}$  Гц) можна нехтувати струмом зміщення порівняно зі струмом провідності? Виведіть умову  $\epsilon\omega/(4\pi) \ll \lambda$ .
- 21 Виведіть рівняння скін-ефекту  $\nabla^2 \mathbf{E} = (4\pi\mu\lambda/c^2) \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$  з рівнянь Максвелла для провідника, знехтувавши струмом зміщення.
- 22 Виведіть оцінку глибини скін-шару  $\delta \sim c/\sqrt{4\pi\lambda\mu\omega}$ , спираючись на аналогію з рівнянням дифузії, а також прямим контурним міркуванням через циркуляції  $\mathbf{E}$  і  $\mathbf{H}$  біля поверхні провідника.
- 23 Які практичні застосування скін-ефекту в техніці (порожнисті провідники ЛЕП, посріблення хвильоводів, поверхневе загартування сталі)?



# 14

## Відносність електричного і магнітного полів

Відомо, що електродинаміка Максвелла — в сучасному її вигляді — у застосуванні до рухомих тіл приводить до асиметрії, яка невластива самим явищам.

А. Ейнштейн, «До електродинаміки рухомих тіл», 1905

Явище електромагнітної індукції — та ланка, що остаточно поєднує електрику й магнетизм у єдину теорію. Ми бачили 11, що ЕРС індукції виникає у двох, здавалося б, різних ситуаціях: коли провідник рухається в незмінному магнітному полі (причина — сила Лоренца) і коли нерухомий провідник перебуває у змінному магнітному полі (причина — вихрове електричне поле). Чи справді це *два різні* явища, чи *два погляди* на одне й те саме явище, побачені з різних систем відліку?




Рис. 14.1. Аліса та Боб, кожен з яких вважає нерухомим себе, по-різному пояснюють причину виникнення того самого струму в провіднику: для Аліси це електричне поле рухомого магніту, для Боба — сила Лоренца з боку магнітного поля нерухомого магніту

Щоб це з'ясувати, розгляньмо замкнений провідний контур і ма-

гніт, які рухаються один відносно одного рівномірно й прямолінійно, та двох спостерігачів — Алісу й Боба (рис. 14.1). Аліса пов'язана з контуром: для неї контур нерухомий, а повз нього рухається магніт. Боб пов'язаний з магнітом: для нього магніт нерухомий, а рухається контур. Обидва реєструють *той самий* струм, але пояснюють його по-різному. Аліса бачить навколо рухомого магніту електричне поле, яке й рухає заряди в контурі. Боб електричного поля не бачить — поле нерухомого магніту для нього суто магнітне, — і струм він пояснює силою Лоренца, що діє на заряди рухомого контуру.

Тут ми спираємося на *принцип відносності*: усі інерціальні системи відліку рівноправні, а фізичний результат — показ амперметра в контурі — залежить лише від відносного руху контуру й магніту, а не від того, хто з них «насправді» рухається. Слово «інерціальні» суттєве: наведений аргумент працює лише для рівномірного руху. Для довільної індукції (деформація контуру, змінний струм у котушці) два механізми переходом до іншої системи відліку не зводяться; їх об'єднує вже правило потоку.

Саме з цієї ситуації починає Ейнштейн свою статтю 1905 року, з якої взято епіграф. Далі в ній сказано:

*Пригадаємо, наприклад, електродинамічну взаємодію між магнітом та провідником зі струмом. Спостережуване явище залежить лише від відносного руху провідника і магніту, тоді як, згідно зі звичайним уявленням, два випадки, у яких рухається або одне, або інше з цих тіл, повинні бути строго розмежовані. Справді, якщо рухається магніт, а провідник знаходиться в спокої, то навколо магніту виникає електричне поле, що має деяку кількість енергії, яке в тих місцях, де знаходяться частини провідника, породжує струм. Якщо ж магніт перебуває у спокої, а рухається провідник, навколо магніту немає ніякого електричного поля; натомість у провіднику виникає електрорушійна сила, якій самій по собі не відповідає ніяка енергія, але яка — за умови передбачуваної тотожності відносного руху в обох випадках, — викликає електричні струми тієї ж величини і того ж напрямку, що й електричне поле в першому випадку.*

А. Ейнштейн, 1905

Отже, асиметрія — у теорії, а не в явищі. Явище симетричне щодо обміну «рухається магніт» ↔ «рухається провідник», а теорія ці два випадки розрізняє: в одному є електричне поле з енергією, в іншому — лише ЕРС, якій жодна енергія не відповідає. Тому запитання ставиться не так, чи електричне поле «насправді» існує. Воно таке: як пов'язані між собою електричне й магнітне поля, які бачать різні спостерігачі, і що в цьому зв'язку від вибору системи відліку не залежить?

! *Із принципу відносності та з того, що Аліса й Боб описують той самий струм через різні поля, випливає: електричне й магнітне поля **окремо** не є абсолютними — їхній поділ залежить від системи відліку. Але це не означає, що поле є лише «способом опису». Реальним є електромагнітне поле **як ціле**; від системи відліку залежить тільки його розклад на електричну й магнітну частини. Далі ми побачимо й величини, які від системи відліку не залежать. Ця думка є провідною лінією розділу.*

### 14.1. Нерелятивістські закони перетворення полів

**Перетворення електричного поля.** Нехай заряджена частинка в системі відліку  $S$  рухається зі швидкістю  $\mathbf{v}$  в полях  $\mathbf{E}$  і  $\mathbf{B}$ . Тоді на неї діє сила

$$\mathbf{F} = q \left( \mathbf{E} + \frac{1}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{B} \right).$$

Перейдімо в систему відліку  $S'$ , яка рухається зі швидкістю  $\mathbf{v}$ , — у цій системі частинка *спочиває*. У системі  $S'$  на частинку діє лише сила з боку електричного поля (магнітне поле на нерухому частинку не діє):

$$\mathbf{F}' = q\mathbf{E}'.$$

У нерелятивістському наближенні сила є інваріантом, тобто  $\mathbf{F} = \mathbf{F}'$ . Звідси випливає *перший закон перетворення*:

$$\mathbf{E}' = \mathbf{E} + \frac{1}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{B}. \quad (14.1)$$

! *Формула (14.1) показує, що «суто електричне» поле в одній системі відліку стає комбінацією електричного й магнітного полів в іншій. Це — прямий наслідок принципу відносності: жодне з полів не є «абсолютним», обидва — лише різні прояви єдиного електромагнітного поля.*

Перехід від системи відліку  $S'$  до системи  $S$  отримується зміною знака швидкості:

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}' - \frac{1}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{B}'. \quad (14.2)$$

**Перетворення магнітного поля.** Із закону Біо–Савара випливає, що магнітне поле заряду, який рухається зі швидкістю  $\mathbf{v}$ , дорівнює

$$\mathbf{B} = \frac{1}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{E}', \quad \mathbf{E}' = \frac{q\mathbf{r}}{r^3}.$$

Розглянемо систему нерухомих (у системі відліку  $S'$ ) заряджених частинок. Вони створюють електростатичне поле

$$\mathbf{E}' = \sum_k \frac{q_k}{r_k^3} \mathbf{r}_k = \sum_k \mathbf{E}'_k.$$

Перейдімо в систему відліку  $S$ , відносно якої система  $S'$  рухається зі швидкістю  $\mathbf{v}$ . У  $S$  заряди рухаються зі швидкістю  $\mathbf{v}$ , тому кожен із них створює магнітне поле  $\mathbf{B}_k = \frac{1}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{E}'_k$ , а всі разом вони створюють поле  $\mathbf{B}_k = \frac{1}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{E}'_k$ , а всі разом вони створюють поле

$$\mathbf{B} = \frac{1}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{E}'.$$

Таким чином, у системі відліку, в якій заряди рухаються, виникає магнітне поле. Якщо у вихідній системі присутнє магнітне поле  $\mathbf{B}'$  (створюване, наприклад, власним магнітним моментом частинки), то сумарне магнітне поле дається формулою

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}' + \frac{1}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{E}'. \quad (14.3)$$

Обернений перехід від системи  $S$  до системи  $S'$  отримується зміною знака швидкості:

$$\mathbf{B}' = \mathbf{B} - \frac{1}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{E}. \quad (14.4)$$

**!** Пари формул (14.1), (14.4) та (14.2), (14.3) дають **нерелятивістські закони перетворення** полів при переході від однієї інерціальної системи відліку до іншої. Ці закони справедливі лише при  $v \ll c$ ; точні (релятивістські) формули, розглянуті далі, переходять у них у граничному випадку малих швидкостей.

Таблиця 14.1. Нерелятивістські перетворення полів

| Перехід від $S$ до $S'$                                               | Перехід від $S'$ до $S$                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| $\mathbf{E}' = \mathbf{E} + \frac{1}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{B}$ | $\mathbf{E} = \mathbf{E}' - \frac{1}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{B}'$ |
| $\mathbf{B}' = \mathbf{B} - \frac{1}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{E}$ | $\mathbf{B} = \mathbf{B}' + \frac{1}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{E}'$ |

## 14.2. Релятивістські закони перетворення полів

**Інваріантність заряду.** При виведенні закону збереження заряду,

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0,$$

передбачалося, що величина заряду не залежить від його швидкості. Це твердження є фактично результатом досліду. Припустимо, що це не так, тобто що заряд залежить від швидкості,  $q = q(v)$ . Візьмімо електронейтральне тіло, в якому додатні й від'ємні заряди точно скомпенсовані. Нагріватимемо це тіло. Тоді легкі частинки почнуть рухатися швидше, ніж важкі (наприклад, у газі  $v_T = \sqrt{3kT/m} \sim m^{-1/2}$ ). У результаті заряд одного знака почне переважати — тіло набуде некомпенсованого заряду.

Однак такого ефекту не спостерігалось в жодному експерименті. Це означає *незалежність заряду від швидкості*.

**!** Інваріантність заряду — один із фундаментальних принципів електродинаміки. Саме завдяки їй стає можливим узгоджене релятивістське перетворення густини заряду й густини струму: заряд елемента об'єму не змінюється, хоча сам об'єм зазнає лоренцевого скорочення.

**Перетворення полів.** Нерелятивістські формули ми вивели, вважаючи силу однаковою в обох системах відліку. Тепер зробимо те саме точно: замінимо рівність  $\mathbf{F} = \mathbf{F}'$  правильним перетворенням сили. Введемо позначення  $\boldsymbol{\beta} = \mathbf{v}/c$ ,  $\gamma = 1/\sqrt{1 - (v/c)^2}$  і, як і раніше, вважатимемо, що система  $S'$  рухається відносно  $S$  зі швидкістю  $\mathbf{v}$  (вісь  $x$  напрямлена вздовж  $\mathbf{v}$ ). Індексом « $\parallel$ » позначимо компоненти полів, паралельні вектору швидкості, а індексом « $\perp$ » — перпендикулярні до нього. Виведення спирається на три положення: означення полів через силу Лоренца, яке однакове в усіх інерціальних системах; інваріантність заряду; принцип відносності, за яким обернене перетворення отримується заміною  $\mathbf{v} \rightarrow -\mathbf{v}$ .

**Перетворення сили.** Розглянемо частинку, яка в даний момент спочиває в системі  $S'$ . Енергія й імпульс перетворюються як компоненти 4-вектора ( $\varepsilon/c$ ,  $\mathbf{p}$ ):

$$dp_{\parallel} = \gamma \left( dp'_{\parallel} + \frac{v}{c^2} d\varepsilon' \right), \quad dp_{\perp} = dp'_{\perp}, \quad dt = \gamma \left( dt' + \frac{v}{c^2} dx' \right).$$

Для частинки, що спочиває в  $S'$ , зміщення  $dx' = 0$ , а  $d\varepsilon' = \mathbf{F}' \cdot d\mathbf{r}' = 0$ . Тому  $dt = \gamma dt'$ ,  $dp_{\parallel} = \gamma dp'_{\parallel}$ ,  $dp_{\perp} = dp'_{\perp}$ , і, ділячи, отримуємо

$$F_{\parallel} = F'_{\parallel}, \quad \mathbf{F}_{\perp} = \frac{\mathbf{F}'_{\perp}}{\gamma}.$$



**Електричне поле.** У системі  $S$  частинка рухається зі швидкістю  $\mathbf{v}$ , тому  $\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{B})$ ; у системі  $S'$  вона спочиває, тому  $\mathbf{F}' = q\mathbf{E}'$  (заряд інваріантний). Вектор  $\boldsymbol{\beta} \times \mathbf{B}$  перпендикулярний до  $\mathbf{v}$ , тож із  $F_{\parallel} = F'_{\parallel}$  випливає  $E_{\parallel} = E'_{\parallel}$ , а з  $\mathbf{F}_{\perp} = \mathbf{F}'_{\perp}/\gamma$  —  $\mathbf{E}_{\perp} + \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{B} = \mathbf{E}'_{\perp}/\gamma$ . Отже,

$$\mathbf{E}'_{\parallel} = \mathbf{E}_{\parallel}, \quad \mathbf{E}'_{\perp} = \gamma(\mathbf{E}_{\perp} + \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{B}). \quad (14.5)$$

Як і в розділі 1, точку простору можна вибрати довільно: у ній завжди можна розмістити пробну частинку.

**Магнітне поле, перпендикулярні компоненти.** Формула (14.5) справедлива для будь-яких полів. За принципом відносності обернене перетворення відрізняється лише знаком швидкості:  $\mathbf{E}_{\perp} = \gamma(\mathbf{E}'_{\perp} - \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{B}')$ . Підставимо в нього  $\mathbf{E}'_{\perp}$  з (14.5):

$$\mathbf{E}_{\perp} = \gamma^2(\mathbf{E}_{\perp} + \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{B}) - \gamma \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{B}' \Rightarrow \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{B}' = \gamma \beta^2 \mathbf{E}_{\perp} + \gamma \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{B},$$

де використано  $\gamma^2 - 1 = \gamma^2 \beta^2$ . Помножимо обидві частини векторно на  $\boldsymbol{\beta}$  зліва. Для будь-якого вектора  $\mathbf{X}$  маємо  $\boldsymbol{\beta} \times (\boldsymbol{\beta} \times \mathbf{X}) = -\beta^2 \mathbf{X}_{\perp}$ , тому  $-\beta^2 \mathbf{B}'_{\perp} = \gamma \beta^2 \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{E} - \gamma \beta^2 \mathbf{B}_{\perp}$ , тобто

$$\mathbf{B}'_{\perp} = \gamma(\mathbf{B}_{\perp} - \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{E}). \quad (14.6)$$

**Магнітне поле, паралельна компонента.** Нехай довгий соленоїд, вісь якого напрямлена вздовж  $\mathbf{v}$ , спочиває в  $S'$ . Поле всередині нього  $B'_{\parallel} = \frac{4\pi}{c} i'$ , де  $i' = \sigma' u'$  — лінійна густина струму (струм на одиницю довжини соленоїда),  $\sigma'$  — поверхнева густина заряду носіїв,  $u'$  — їхня азимутальна швидкість. У системі  $S$  соленоїд рухається вздовж своєї осі. Поперечні розміри не змінюються, поздовжні скорочуються, тому через інваріантність заряду  $\sigma = \gamma \sigma'$ . Азимутальна швидкість носіїв, перпендикулярна до  $\mathbf{v}$ , через уповільнення часу зменшується:  $u = u'/\gamma$ . Отже,  $i = \sigma u = i'$ . Соленоїд залишається електронейтральним (струм перпендикулярний до  $\mathbf{v}$ ), тому в  $S$  є лише магнітне поле, і  $B_{\parallel} = B'_{\parallel}$ .

Отже, ми отримуємо закони перетворення при переході від  $S$  до  $S'$ :

$$\begin{aligned} \mathbf{E}'_{\parallel} &= \mathbf{E}_{\parallel}, & \mathbf{E}'_{\perp} &= \gamma(\mathbf{E}_{\perp} + \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{B}), \\ \mathbf{B}'_{\parallel} &= \mathbf{B}_{\parallel}, & \mathbf{B}'_{\perp} &= \gamma(\mathbf{B}_{\perp} - \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{E}). \end{aligned} \quad (14.7)$$

Обернені перетворення, від  $S'$  до  $S$ , отримуються заміною  $\mathbf{v} \rightarrow -\mathbf{v}$ :

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_{\parallel} &= \mathbf{E}'_{\parallel}, & \mathbf{E}_{\perp} &= \gamma(\mathbf{E}'_{\perp} - \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{B}'), \\ \mathbf{B}_{\parallel} &= \mathbf{B}'_{\parallel}, & \mathbf{B}_{\perp} &= \gamma(\mathbf{B}'_{\perp} + \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{E}'). \end{aligned} \quad (14.8)$$



При  $v \ll c$  маємо  $\gamma \rightarrow 1$ , і формули (14.7) та (14.8) переходять у нерелятивістські формули (14.1)–(14.4): паралельні компоненти взагалі не змінюються, а для перпендикулярних залишається лише змішування  $\boldsymbol{\beta} \times \mathbf{B}$  і  $\boldsymbol{\beta} \times \mathbf{E}$ . Множник  $\gamma$  з'являється лише для компонент, перпендикулярних до руху, — саме там працюють скорочення довжин і уповільнення часу. Формули можна перевірити на прикладі рухомого зарядженого листа далі: він дає  $E = \gamma E'$  і  $B = \gamma \frac{v}{c} E'$ , у повній згоді з (14.8).

**Інваріанти електромагнітного поля.** З формул перетворення (14.7) випливає, що є два *інваріанти* електромагнітного поля:

$$I_1 \equiv E^2 - B^2 = \text{inv}, \quad I_2 \equiv \mathbf{E} \cdot \mathbf{B} = \text{inv}. \quad (14.9)$$

**Доведення.** Розкладемо поля на паралельні й перпендикулярні до  $\mathbf{v}$  складові. Для векторів, перпендикулярних до  $\boldsymbol{\beta}$ , скористаємося тотожністю  $(\boldsymbol{\beta} \times \mathbf{a}) \cdot (\boldsymbol{\beta} \times \mathbf{b}) = \beta^2 \mathbf{a}_\perp \cdot \mathbf{b}_\perp$ , а також тим, що вектори  $\boldsymbol{\beta} \times \mathbf{E}$  і  $\boldsymbol{\beta} \times \mathbf{B}$  перпендикулярні до  $\boldsymbol{\beta}$ , а  $\boldsymbol{\beta} \times \mathbf{E} \perp \mathbf{E}$ ,  $\boldsymbol{\beta} \times \mathbf{B} \perp \mathbf{B}$ .

Інваріант  $I_2$ . Паралельні компоненти не змінюються, тому

$$\mathbf{E}' \cdot \mathbf{B}' = E_\parallel B_\parallel + \gamma^2 (\mathbf{E}_\perp + \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{B}) \cdot (\mathbf{B}_\perp - \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{E}).$$

Розкриємо добуток. Доданки  $\mathbf{E}_\perp \cdot (\boldsymbol{\beta} \times \mathbf{E})$  і  $(\boldsymbol{\beta} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{B}_\perp$  дорівнюють нулю, а  $(\boldsymbol{\beta} \times \mathbf{B}) \cdot (\boldsymbol{\beta} \times \mathbf{E}) = \beta^2 \mathbf{E}_\perp \cdot \mathbf{B}_\perp$ . Тому

$$\mathbf{E}' \cdot \mathbf{B}' = E_\parallel B_\parallel + \gamma^2 (1 - \beta^2) \mathbf{E}_\perp \cdot \mathbf{B}_\perp = E_\parallel B_\parallel + \mathbf{E}_\perp \cdot \mathbf{B}_\perp = \mathbf{E} \cdot \mathbf{B},$$

оскільки  $\gamma^2(1 - \beta^2) = 1$ .

Інваріант  $I_1$ . Аналогічно,

$$E'^2 - B'^2 = E_\parallel^2 - B_\parallel^2 + \gamma^2 [(\mathbf{E}_\perp + \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{B})^2 - (\mathbf{B}_\perp - \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{E})^2].$$

Різниця квадратів у дужках дорівнює

$$(1 - \beta^2)(E_\perp^2 - B_\perp^2) + 2[\mathbf{E} \cdot (\boldsymbol{\beta} \times \mathbf{B}) + \mathbf{B} \cdot (\boldsymbol{\beta} \times \mathbf{E})].$$

Вираз у квадратних дужках дорівнює  $\boldsymbol{\beta} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{E}) + \boldsymbol{\beta} \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) = 0$ , тому  $E'^2 - B'^2 = E_\parallel^2 - B_\parallel^2 + E_\perp^2 - B_\perp^2 = E^2 - B^2$ .

Інваріанти (14.9) показують, що поділ поля на електричну й магнітну частини не абсолютний, але деякі його характеристики від системи відліку не залежать: знак  $E^2 - B^2$  і обертання в нуль добутку  $\mathbf{E} \cdot \mathbf{B}$  однакові для всіх спостерігачів. Наступні наслідки випливають саме з цього.

**Наслідки** Якщо в якій-небудь системі відліку  $I_2 \neq 0$ , то не існує системи відліку, в якій одне з полів оберталось б у нуль (тоді  $\mathbf{E} \cdot \mathbf{B}$  дорівнювало б нулю). Іншими словами, неможливо вибором системи відліку виключити хоча б одне з полів.

Нехай у системі  $S$  інваріант  $I_2 = 0$ , тобто  $\mathbf{E} \perp \mathbf{B}$ . Якщо при цьому  $I_1 > 0$ , тобто  $|\mathbf{E}| > |\mathbf{B}|$ , то існує система відліку  $S'$ , в якій присутнє тільки електричне поле. Вона рухається відносно  $S$  з такою швидкістю, що

$$\mathbf{B}' = \mathbf{B} - \frac{1}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{E} = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{v} = c \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{B}}{E^2}.$$

Ця швидкість перпендикулярна і до  $\mathbf{E}$ , і до  $\mathbf{B}$ , тому обидва поля в  $S$  поперечні, множник  $\gamma$  на умову  $\mathbf{B}' = 0$  не впливає, і формула точна; при цьому  $v = cB/E < c$ . Величину поля в  $S'$  дає інваріант  $I_1$ :  $E' = \sqrt{E^2 - B^2}$ .

Якщо ж  $I_1 < 0$ , то підходящим вибором системи відліку можна виключити електричне поле, так що залишається тільки магнітне поле. Швидкість відповідної системи відліку така, що

$$\mathbf{E}' = \mathbf{E} + \frac{1}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{B} = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{v} = c \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{B}}{B^2},$$

причому  $v = cE/B < c$ , а  $B' = \sqrt{B^2 - E^2}$ .

Нарешті, якщо  $I_1 = 0$  і  $I_2 = 0$  (наприклад, поле плоскої хвилі), то в будь-якій системі відліку  $E = B$ , і жодним вибором системи відліку не можна виключити ні електричне, ні магнітне поле.

**Перетворення потенціалів.** Електромагнітне поле характеризується скалярним  $\varphi$  і векторним  $\mathbf{A}$  потенціалами, причому

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}, \quad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}.$$

Ця пара потенціалів повністю визначає електромагнітне поле і, виявляється, утворює **4-вектор**

$$A = (\varphi, A_x, A_y, A_z),$$

компоненти якого перетворюються при переході від однієї інерціальної системи відліку до іншої відповідно до перетворень Лоренца:

$$\begin{aligned} \varphi &= \frac{\varphi' + (v/c)A'_x}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}, & A_x &= \frac{A'_x + (v/c)\varphi'}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}, & A_y &= A'_y, & A_z &= A'_z; \\ \varphi' &= \frac{\varphi - (v/c)A_x}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}, & A'_x &= \frac{A_x - (v/c)\varphi}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}, & A'_y &= A_y, & A'_z &= A_z. \end{aligned}$$

(14.10)

Передбачається, що вісь  $x$  напрямлена вздовж вектора швидкості  $\mathbf{v}$ .

Формули (14.10) — це не що інше, як **перетворення Лоренца** для 4-вектора потенціалу. Саме тому потенціали  $\varphi$  і  $\mathbf{A}$  нерозривно пов'язані між собою: при переході до рухомої системи відліку скалярний потенціал «переміщується» з компонентою векторного потенціалу вздовж напрямку руху. Це ще один прояв єдності електричного й магнітного полів.

### 14.3. Тензор електромагнітного поля

Закони перетворення (14.7) мають дивний вигляд: шість компонент  $\mathbf{E}$  і  $\mathbf{B}$  переходять одна в одну за різними правилами для поздовжніх і поперечних складових. Це означає, що вони є компонентами одного об'єкта, як три просторові й одна часова компоненти 4-вектора. Цей об'єкт — **тензор електромагнітного поля**.

**Позначення.** Координати  $x^\mu = (ct, x, y, z)$ , метрика з сигнатурою  $(+, -, -, -)$ , тобто для 4-вектора  $a^\mu = (a^0, \mathbf{a})$  маємо  $a_\mu = (a^0, -\mathbf{a})$ ; грецькі індекси пробігають значення 0, 1, 2, 3, латинські — 1, 2, 3, за повторюваними індексами йде сума. Похідна  $\partial_\mu = (\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}, \nabla)$ . 4-потенціал:  $A^\mu = (\varphi, \mathbf{A})$ ,  $A_\mu = (\varphi, -\mathbf{A})$ .

**Означення.** Тензор поля будується з потенціалів як

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu. \quad (14.11)$$

Він не змінюється при калібрувальному перетворенні  $A_\mu \rightarrow A_\mu + \partial_\mu \chi$ . Виразимо його компоненти через  $\mathbf{E}$  і  $\mathbf{B}$ :

$$F_{0i} = \partial_0 A_i - \partial_i A_0 = -\frac{1}{c} \frac{\partial A_i}{\partial t} - \frac{\partial \varphi}{\partial x^i} = E_i, \quad F_{12} = \partial_1 A_2 - \partial_2 A_1 = -\left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\right) = -B_z,$$

і аналогічно  $F_{13} = B_y$ ,  $F_{23} = -B_x$ . У вигляді таблиці:

$$F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & E_x & E_y & E_z \\ -E_x & 0 & -B_z & B_y \\ -E_y & B_z & 0 & -B_x \\ -E_z & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix}, \quad F^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E_x & -E_y & -E_z \\ E_x & 0 & -B_z & B_y \\ E_y & B_z & 0 & -B_x \\ E_z & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix}. \quad (14.12)$$

Тензор антисиметричний,  $F_{\nu\mu} = -F_{\mu\nu}$ , тому має рівно шість незалежних компонент — стільки, скільки в  $\mathbf{E}$  і  $\mathbf{B}$  разом. Перехід до  $F^{\mu\nu}$  означає зміну знака компонент з одним просторовим індексом ( $F^{0i} = -F_{0i}$ ).

**Перетворення полів.** Компоненти тензора перетворюються за

правилом, однаковим для кожного індексу:

$$F'^{\mu\nu} = \Lambda^\mu_\alpha \Lambda^\nu_\beta F^{\alpha\beta}, \quad \Lambda = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

де  $\Lambda$  — перетворення Лоренца при переході до системи  $S'$ , що рухається вздовж осі  $x$  зі швидкістю  $v$ . Розпишемо дві компоненти:

$$F'^{02} = \gamma F^{02} - \gamma\beta F^{12} \Rightarrow -E'_y = -\gamma E_y + \gamma\beta B_z \Rightarrow E'_y = \gamma(E_y - \beta B_z),$$

$$F'^{12} = -\gamma\beta F^{02} + \gamma F^{12} \Rightarrow -B'_z = \gamma\beta E_y - \gamma B_z \Rightarrow B'_z = \gamma(B_z - \beta E_y).$$

Це складові формул (14.7):  $(\boldsymbol{\beta} \times \mathbf{B})_y = -\beta B_z$ ,  $(\boldsymbol{\beta} \times \mathbf{E})_z = \beta E_y$ . Решта чотири компоненти дають  $E'_x = E_x$ ,  $B'_x = B_x$ ,  $E'_z = \gamma(E_z + \beta B_y)$ ,  $B'_y = \gamma(B_y + \beta E_z)$ , тобто **всі** шість співвідношень (14.7) одразу.

Закони перетворення полів, які ми виводили в кілька кроків, є наслідком одного факту:  $F^{\mu\nu}$  — тензор. Причина в силі Лоренца: у 4-вимірній формі вона записується як

$$\frac{dp^\mu}{d\tau} = \frac{q}{c} F^{\mu\nu} u_\nu, \quad u^\mu = \gamma(c, \mathbf{v}),$$

де  $\tau$  — власний час. Ліворуч 4-вектор, а  $q$  й  $u_\nu$  — інваріант і 4-вектор, тому  $F^{\mu\nu}$  мусить перетворюватися як тензор. При  $\mu = 1, 2, 3$  праворуч виходить  $\gamma q(\mathbf{E} + \frac{1}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{B})$ , тобто звичайна сила Лоренца, а при  $\mu = 0$  — робота поля  $q \mathbf{E} \cdot \mathbf{v}$ .

**Інваріанти з тензора.** Так само, як скалярний добуток  $a_\mu b^\mu$  двох 4-векторів однаковий в усіх інерціальних системах, скалярами є й повні згортання тензора зі самим собою. Побудуємо їх.

**Інваріант  $I_1$ .** Розглянемо згортання  $F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$ . Компоненти з індексом 0 дають  $F_{0i} F^{0i} + F_{i0} F^{i0} = -2E^2$ , а чисто просторові —  $F_{ij} F^{ij} = 2B^2$  (кожна компонента  $B$  входить двічі). Тому

$$F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} = 2(B^2 - E^2) \iff I_1 = E^2 - B^2 = -\frac{1}{2} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}. \quad (14.13)$$

Це скаляр, бо  $F'_{\mu\nu} F'^{\mu\nu} = F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$ : при перетворенні кожен нижній індекс компенсується верхнім, тому що  $\Lambda^{-1} \Lambda = 1$ .

**Інваріант  $I_2$ .** Другий скаляр потребує **дуального тензора**

$$\tilde{F}^{\mu\nu} = \frac{1}{2} \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\rho\sigma},$$

де  $\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$  — цілком антисиметричний символ Леві-Чівіті,  $\varepsilon^{0123} = +1$ . Обчислення дають, що  $\tilde{F}^{\mu\nu}$  отримується з  $F^{\mu\nu}$  заміною  $\mathbf{E} \rightarrow \mathbf{B}$ ,  $\mathbf{B} \rightarrow -\mathbf{E}$ . Зокрема  $\tilde{F}^{01} = F_{23} = -B_x$ . Повне згортання

$$\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma} = 8(F_{01}F_{23} - F_{02}F_{13} + F_{03}F_{12}) = -8(E_x B_x + E_y B_y + E_z B_z),$$

тому

$$I_2 = \mathbf{E} \cdot \mathbf{B} = -\frac{1}{4} \tilde{F}^{\mu\nu} F_{\mu\nu} = -\frac{1}{8} \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma}. \quad (14.14)$$

Символ  $\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$  не змінює вигляду при власних перетвореннях Лоренца ( $\det \Lambda = 1$ ), тому й цей скаляр не залежить від системи відліку. Він змінює знак при дзеркальному відбитті (псевдоскаляр):  $\mathbf{E}$  — вектор,  $\mathbf{B}$  — аксіальний вектор, і їхній скалярний добуток парність не зберігає. Величина  $E^2 - B^2$  від парності не залежить.

Незалежно від дуального тензора:  $\det F_{\mu\nu} = (\mathbf{E} \cdot \mathbf{B})^2$ . Оскільки  $F' = \Lambda F \Lambda^T$  і  $\det \Lambda = 1$ , визначник не змінюється, і  $|I_2|$  інваріантний.

*Чому їх рівно два.* Складемо комплексний вектор  $\mathcal{F} = \mathbf{E} + i\mathbf{B}$ . Тоді

$$\mathcal{F}^2 = E^2 - B^2 + 2i \mathbf{E} \cdot \mathbf{B} = I_1 + 2i I_2,$$

а формули (14.7) набувають вигляду  $\mathcal{F}'_{\parallel} = \mathcal{F}_{\parallel}$ ,  $\mathcal{F}'_{\perp} = \gamma(\mathcal{F}_{\perp} - i\boldsymbol{\beta} \times \mathcal{F})$ . Це «обертання» комплексного вектора навколо  $\mathbf{v}$  на уявний кут:  $\gamma = \cosh \eta$ ,  $\gamma\boldsymbol{\beta} = \sinh \eta$ . Прямою підстановкою  $\mathcal{F}'^2 = \mathcal{F}_{\parallel}^2 + \gamma^2(1 - \beta^2)\mathcal{F}_{\perp}^2 = \mathcal{F}^2$  (перехресний член  $\mathcal{F}_{\perp} \cdot (\boldsymbol{\beta} \times \mathcal{F}_{\perp})$  дорівнює нулю). Тобто  $I_1$  і  $I_2$  — дійсна й уявна частини єдиного комплексного інваріанта, а обертання комплексного вектора не змінює лише його квадрат.

Рівняння Максвелла в тензорному вигляді складаються з двох рівнянь:

$$\partial_{\mu} F^{\mu\nu} = \frac{4\pi}{c} j^{\nu}, \quad \partial_{\mu} \tilde{F}^{\mu\nu} = 0, \quad j^{\nu} = (c\rho, \mathbf{j}).$$

При  $\nu = 0$  перше з них дає  $\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho$ , при  $\nu = 1, 2, 3$  —  $\nabla \times \mathbf{E} - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}$ ; друге дає  $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$  і  $\nabla \times \mathbf{B} + \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0$ . У першому рівнянні обидві частини є 4-векторами ( $\partial_{\mu} F^{\mu\nu}$  — згортання 4-вектора  $\partial_{\mu}$  з тензором), а в другому 4-вектор дорівнює нулю. Тому рівняння зберігають вигляд у всіх інерціальних системах, якщо  $F^{\mu\nu}$  — тензор, а  $j^{\nu}$  — 4-вектор. Це стисла схема розв'язання задачі 14.6.

## Підсумки

Усі результати цього розділу спираються на одну спільну ідею: *електричне й магнітне поля — це дві грані єдиного електромагнітного*

**поля**, а їхній поділ залежить від вибору системи відліку. Нерелятивістські закони перетворення (14.1)–(14.4) справедливі при  $v \ll c$  і показують, як «суто електричне» поле набуває магнітної складової при переході до рухомої системи відліку. Релятивістські закони (14.8) уточнюють ці співвідношення з урахуванням лоренцевого фактора  $\sqrt{1 - (v/c)^2}$ . Інваріанти (14.9)  $I_1 = E^2 - B^2$  та  $I_2 = \mathbf{E} \cdot \mathbf{B}$  залишаються незмінними в будь-якій інерціальній системі відліку й визначають, чи можна вибором системи відліку повністю виключити одне з полів. Нарешті, потенціали  $\varphi$  і  $\mathbf{A}$  утворюють 4-вектор (14.10), компоненти якого перетворюються за законами Лоренца, — це найглибше вираження єдності електромагнітного поля.

### Задачі

У всіх задачах система  $S'$  рухається відносно  $S$  зі швидкістю  $\mathbf{v}$ , якщо не сказано інакше.

**14.1. Нерелятивістське перетворення полів.** У системі відліку  $S$  є однорідне електричне поле  $\mathbf{E} = E_0 \mathbf{i}$  і магнітне поле  $\mathbf{B} = B_0 \mathbf{j}$ . Знайдіть поля  $\mathbf{E}'$  і  $\mathbf{B}'$  у системі  $S'$ , що рухається зі швидкістю  $\mathbf{v} = v \mathbf{i}$  ( $v \ll c$ ). **Відповідь:**  $\mathbf{E}' = E_0 \mathbf{i} + \frac{v}{c} B_0 \mathbf{k}$ ,  $\mathbf{B}' = B_0 \mathbf{j}$ .

**14.2. Інваріанти поля.** Доведіть, що величини  $I_1 = E^2 - B^2$  та  $I_2 = \mathbf{E} \cdot \mathbf{B}$  справді є інваріантами відносно перетворень (14.8). **Вказівка:** розкладіть поля на паралельну та перпендикулярну до  $\mathbf{v}$  складові й скористайтесь явними формулами перетворення.

**14.3. Чисте електричне поле в одній системі — чисто магнітне в іншій?** Чи може так статися, що в деякій інерціальній системі відліку існує **тільки** електричне поле ( $\mathbf{E} \neq 0$ ,  $\mathbf{B} = 0$ ), а в іншій інерціальній системі — **тільки** магнітне поле ( $\mathbf{E}' = 0$ ,  $\mathbf{B}' \neq 0$ )? Обґрунтуйте відповідь, використовуючи інваріанти поля.

**14.4. Коли існує система з чисто електричним полем?** Нехай у деякій інерціальній системі відліку задано однорідні поля  $\mathbf{E}$  і  $\mathbf{B}$ . За яких умов на ці поля існує така інерціальна система, в якій магнітне поле дорівнює нулю? Знайдіть її швидкість відносно вихідної системи.

**Відповідь:** система з  $\mathbf{B}' = 0$  існує тоді й лише тоді, коли  $\mathbf{E} \perp \mathbf{B}$  та  $E > B$ . Швидкість такої системи

$$\mathbf{v} = c \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{B}}{E^2}.$$



**14.5. «Нейтральний» провід зі струмом.** У системі відліку  $S$  довгий прямий провід нерухомий і електрично нейтральний: додатні іони спочивають, а електрони дрейфують зі швидкістю  $u$ , створюючи струм  $I$ . Покажіть, що в системі відліку  $S'$ , яка рухається вздовж проводу зі швидкістю  $v$  (меншою за  $u$ ), провід виявляється **зарядженим**. Як це узгоджується з інваріантністю заряду?

**Вказівка:** скористайтесь релятивістським перетворенням густини заряду й густини струму як компонент 4-вектора  $j = (\rho c, \mathbf{j})$  та лоренцевим скороченням відстаней між іонами й електронами. Ця задача — класична ілюстрація того, що магнітна сила в одній системі відліку є проявом електричної сили в іншій.

**14.6. Чи зберігають рівняння Максвелла форму?** Покажіть, що рівняння Максвелла

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho, \quad \nabla \times \mathbf{B} - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j},$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{E} + \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0$$

зберігають свій вигляд при переході до будь-якої інерціальної системи відліку, якщо поля перетворюються за формулами (14.8), а густини заряду й струму — за перетвореннями Лоренца для 4-вектора  $j = (\rho c, \mathbf{j})$ . **Вказівка:** це найпряміший шлях довести, що рівняння Максвелла **релятивістськи інваріантні** — і що саме тому вони «автоматично» містили у собі спеціальну теорію відносності, задовго до її створення.

### ? Контрольні питання

- 1 У чому полягає парадокс Аліси й Боба про магніт і провідник? Чому в обох випадках виникає той самий струм, попри різне фізичне пояснення (сила Лоренца проти вихрового електричного поля)?
- 2 Що мав на увазі Ейнштейн, кажучи, що асиметрія — «в теорії, а не в явищі»? Чому питання про те, чи електричне поле «насправді» існує, поставлене некоректно?
- 3 Виведіть нерелятивістський закон перетворення електричного поля  $\mathbf{E}' = \mathbf{E} + \frac{1}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{B}$ , виходячи з інваріантності сили в нерелятивістському наближенні.
- 4 Виведіть нерелятивістський закон перетворення магнітного поля

- $\mathbf{B} = \mathbf{B}' + \frac{1}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{E}'$ , спираючись на закон Біо–Савара для рухомих зарядів.
- 5 Чому інваріантність заряду (незалежність від швидкості) — фундаментальний експериментальний факт? Як довід із нагріванням електронейтрального тіла демонструє, що було б, якби заряд залежав від швидкості?
  - 6 На яких трьох положеннях ґрунтується релятивістське виведення законів перетворення полів? Виведіть перетворення сили  $F_{\parallel} = F'_{\parallel}$ ,  $F_{\perp} = F'_{\perp} / \gamma$  для частинки, що спочиває в  $S'$ .
  - 7 Виведіть релятивістський закон перетворення паралельної та перпендикулярної складових електричного поля,  $E'_{\parallel} = E_{\parallel}$ ,  $E'_{\perp} = \gamma(E_{\perp} + \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{B})$ .
  - 8 Виведіть релятивістське перетворення перпендикулярної складової магнітного поля  $\mathbf{B}'_{\perp} = \gamma(\mathbf{B}_{\perp} - \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{E})$ , користуючись принципом відносності й уже знайденим перетворенням для  $\mathbf{E}$ .
  - 9 На прикладі рухомого соленоїда покажіть, чому паралельна складова магнітного поля не змінюється при переході в іншу інерціальну систему відліку,  $B_{\parallel} = B'_{\parallel}$ .
  - 10 Запишіть повну систему релятивістських перетворень полів. Чому при  $v \ll c$  вони переходять у нерелятивістські формули, і чому множник  $\gamma$  з'являється лише для перпендикулярних компонент?
  - 11 Що таке інваріанти електромагнітного поля  $I_1 = E^2 - B^2$  та  $I_2 = \mathbf{E} \cdot \mathbf{B}$ ? Доведіть інваріантність  $I_2$ , використовуючи розклад полів на паралельну й перпендикулярну складові.
  - 12 За яких умов на інваріанти  $I_1$ ,  $I_2$  можна вибором системи відліку повністю виключити електричне поле, а за яких — магнітне? Виведіть відповідну швидкість такої системи відліку.
  - 13 Чому для поля плоскої хвилі ( $I_1 = I_2 = 0$ ) жодним вибором системи відліку не можна виключити ні електричне, ні магнітне поле?
  - 14 Покажіть, що скалярний  $\varphi$  і векторний  $\mathbf{A}$  потенціали утворюють 4-вектор, компоненти якого перетворюються за формулами Лоренца.
  - 15 Дайте означення тензора електромагнітного поля  $F_{\mu\nu} = \partial_{\mu}A_{\nu} - \partial_{\nu}A_{\mu}$  через 4-потенціал. Чому цей тензор антисиметричний і має рівно шість незалежних компонент?
  - 16 Виведіть явний вигляд матриці  $F_{\mu\nu}$  через компоненти  $\mathbf{E}$  і  $\mathbf{B}$ . Покажіть, як з перетворення тензора Лоренца відновлюються всі шість формул релятивістського перетворення полів.
  - 17 Як інваріанти  $I_1$  і  $I_2$  виражаються через повні згортання тензора поля  $F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$  та дуального тензора  $\tilde{F}^{\mu\nu}F_{\mu\nu}$ ? Чому  $I_2$  — псевдоскаляр, а

$I_1$  — звичайний скаляр?

- 18 Складіть комплексний вектор  $\mathcal{F} = \mathbf{E} + i\mathbf{B}$  і поясніть, чому саме тому інваріантів рівно два — дійсна й уявна частини квадрата цього вектора.
- 19 Як записуються рівняння Максвелла в коваріантному тензорному вигляді  $\partial_\mu F^{\mu\nu} = (4\pi/c)j^\nu$  та  $\partial_\mu \tilde{F}^{\mu\nu} = 0$ ? Чому з цього запису випливає релятивістська інваріантність рівнянь Максвелла?
- 20 Розгляньте парадокс «нейтрального» провідника зі струмом: чому в системі відліку, що рухається вздовж проводу, він виявляється зарядженим, і як це узгоджується з інваріантністю заряду?

**Частина VI**

**Електромагнітні хвилі**

# 15

## Електромагнітні хвилі

Поле не лише переносить взаємодію між зарядами і не лише зберігає енергію — у відсутності будь-яких зарядів воно здатне жити цілком самостійним життям, біжучи крізь порожній простір зі швидкістю світла. Це і є, мабуть, найпереконливіший доказ того, що поле — не математична абстракція, а такий самий фізичний об'єкт, як і речовина.

Переосмислення ідей сучасної фізики

### 15.1. Хвильове рівняння

**Хвильовий процес.** Попри величезну різноманітність фізичних процесів, що спричиняють хвилі (коливання струни чи ланцюжка зв'язаних тягарців, хвилі на поверхні води, звукові хвилі, електромагнітні хвилі), їхнє утворення підпорядковане спільному принципу: збурення, що виникло в деякий момент часу в одному місці, з часом поширюється в просторі з певною швидкістю. *Хвиля — це процес поширення збурень у просторі.*

Хвилю описують деякою величиною  $u = f(x, y, z, t)$ , що є функцією як просторових координат, так і часу. Наприклад, для хвилі на поверхні води  $u$  — це висота підняття поверхні над рівноважним рівнем; для механічної хвилі в ланцюжку зв'язаних пружинками тягарців (рис. 15.1)  $u$  — зміщення тягарця від положення рівноваги; для електромагнітної хвилі  $u$  — змінна складова електричного чи магнітного поля, що накладається на їхнє (можливо, нульове) статичне значення.

**Хвильове рівняння.** Розглянемо збурення, що поширюється вздовж осі  $x$  без зміни форми зі швидкістю  $v$  (рис. 15.2). Якщо в момент  $t = 0$  профіль збурення описувався функцією  $u = f(x)$ , то через час  $t$  те саме за формою збурення просто зміститься на відстань  $ut$ , тобто




Рис. 15.1. Механічна хвиля в ланцюжку зв'язаних пружинками тягарців — наочна модель для розуміння хвильового процесу

опишеться функцією  $u = f(x - vt)$  (для хвилі, що біжить у додатному напрямку осі  $x$ ) або  $u = g(x + vt)$  (для хвилі, що біжить у від'ємному напрямку). У загальному випадку (суперпозиція обох):

$$u = f(x - vt) + g(x + vt). \quad (15.1)$$




Рис. 15.2. Збурення, що поширюється без зміни форми зі швидкістю  $v$ : профіль у момент  $t$  — це профіль у момент 0, зсунутий на  $vt$

Конкретний вигляд функцій  $f$  і  $g$  визначається початковими умовами (початковою формою збурення й початковим розподілом швидкостей) і може бути яким завгодно. Знайдемо диференціальне рівняння, якому підпорядковується *будь-яка* функція вигляду (15.1), незалежно від її конкретного вигляду. Позначимо  $\xi = x - vt$ ; тоді, за правилом диференціювання складеної функції,

$$\frac{\partial u}{\partial x} = f'(\xi), \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f''(\xi); \quad \frac{\partial u}{\partial t} = -vf'(\xi), \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = v^2 f''(\xi)$$

(і аналогічно для доданка  $g(x + vt)$ , з тим самим кінцевим результатом через парність других похідних за знаком швидкості). Порівнюючи



другі похідні, знаходимо **хвильове рівняння**:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}. \quad (15.2)$$

У тривимірному випадку, коли збурення поширюється в довільних напрямках, хвильове рівняння узагальнюють, замінюючи другу похідну за  $x$  на лапласіан  $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ :

$$\nabla^2 u = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}. \quad (15.3)$$

Рівняння (15.3) — своєрідний «пароль», за яким фізики впізнають хвильові процеси в геть різних розділах фізики: **якщо якісь закони фізики (механіки, акустики, електродинаміки, квантової механіки) приводять до рівняння саме такого вигляду, то ці закони описують поширення хвиль** зі швидкістю  $v$ , яка входить у це рівняння, — незалежно від конкретної фізичної природи величини  $u$ .

**Плоска монохроматична хвиля.** *Плоскою хвилею* називають хвилю, що має однакове значення  $u$  в усіх точках площини, перпендикулярної до напрямку її поширення (*хвильової площини*, рис. 15.3). Хвилю називають *монохроматичною*, якщо  $u$  змінюється з часом за гармонічним законом з певною частотою. Для плоскої монохроматичної хвилі:

$$u = u_m \cos(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r}). \quad (15.4)$$





Рис. 15.3. Хвильовий вектор  $\mathbf{k}$  вказує напрям поширення плоскої хвилі й перпендикулярний до хвильових площин

Для зручності плоску монохроматичну хвилю часто подають у комплексній формі:

$$u = u_m e^{i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})}, \quad (15.5)$$

розуміючи, що фізичний зміст має лише *дійсна* частина цього виразу (сама ж комплексна форма — лише зручний обчислювальний прийом: формула Ейлера  $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$  дає змогу компактно поєднати синус і косинус, а диференціювання й інтегрування зводяться до простого множення на  $i\omega$  чи  $-i\mathbf{k}$ ).

**Характеристики монохроматичної хвилі.** *Довжиною хвилі*  $\lambda$  називають відстань, на яку зсунуті одна від одної дві точки простору, що коливаються цілком синхронно (в одній фазі):

$$\lambda = \frac{2\pi}{k}, \quad (15.6)$$

де  $\mathbf{k}$  — *хвильовий вектор*, напрямлений уздовж поширення хвилі перпендикулярно до хвильової площини, а  $k = |\mathbf{k}|$  — *хвильове число*. Величину  $\omega$  у формулі (15.4) називають *коловою частотою* хвилі, а  $T = 2\pi/\omega$  — *періодом*. Нарешті, *фазовою швидкістю* хвилі називають швидкість, з якою в просторі переміщується точка з фіксованою фазою  $\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r} = \text{const}$ :

$$v = \frac{\omega}{k}, \quad \mathbf{v} = \frac{\omega}{k} \frac{\mathbf{k}}{k}. \quad (15.7)$$

## 15.2. Електромагнітні хвилі

**Виведення хвильових рівнянь з рівнянь Максвелла.** Розглянемо електромагнітне поле в однорідній ділянці простору, де немає вільних зарядів і струмів провідності ( $\rho = 0$ ,  $\mathbf{j} = 0$ ). Рівняння Максвелла (гл. 13) у цьому випадку спрощуються:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \nabla \cdot \mathbf{D} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \quad (15.8)$$

доповнені матеріальними рівняннями  $\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$ ,  $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$  (нехай  $\varepsilon, \mu = \text{const}$ ).

Застосуємо операцію  $\nabla \times$  до другого рівняння:

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{B}) = -\frac{\mu}{c} \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{H}) = -\frac{\varepsilon \mu}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}$$

(в останній рівності скористались четвертим рівнянням). З іншого боку, за тотожністю векторного аналізу й  $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$  (яке випливає з

$\nabla \cdot \mathbf{D} = 0$ ):  $\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E} = -\nabla^2 \mathbf{E}$ . Прирівнюючи, отримуємо хвильове рівняння для електричного поля:

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}. \quad (15.9)$$

Цілком аналогічно, застосувавши  $\nabla \times$  до четвертого рівняння й підставивши друге, отримуємо те саме рівняння для магнітного поля:

$$\nabla^2 \mathbf{H} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2}, \quad v = \frac{c}{\sqrt{\epsilon\mu}}. \quad (15.10)$$

**Швидкість поширення і показник заломлення.** Отже, поля  $\mathbf{E}$  і  $\mathbf{H}$  підпорядковуються *хвильовому рівнянню*, тобто описують процес поширення збурень електромагнітного поля — *електромагнітну хвилю*, — зі швидкістю

$$v = \frac{c}{\sqrt{\epsilon\mu}}. \quad (15.11)$$

У вакуумі ( $\epsilon = \mu = 1$ ) швидкість поширення дорівнює електродинамічній сталій  $c \approx 3 \cdot 10^{10}$  см/с — *швидкості світла*. У середовищі з  $\epsilon, \mu > 1$  швидкість поширення менша,  $v < c$ , на величину

$$n = \sqrt{\epsilon\mu}, \quad (15.12)$$

яку називають *абсолютним показником заломлення* середовища.

! Той факт, що рівняння Максвелла — сформульовані без жодного посилання на оптику чи хвилі, виключно на основі дослідів з електрикою й магнетизмом (закон Кулона, закон Біо-Савара-Лапласа, закон індукції, струм зміщення) — **самі собою** приводять до хвильового рівняння зі швидкістю, що чисельно збігається зі швидкістю світла, — один із найграндіозніших результатів усієї класичної фізики. Саме на цій підставі Максвелл висунув гіпотезу, що **світло** — **це і є електромагнітна хвиля**, а **оптика** — **лише розділ електродинаміки**.

**Плоскі електромагнітні хвилі.** Розглянемо гармонічні електромагнітні хвилі в комплексній формі:

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_m e^{i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})}, \quad \mathbf{H} = \mathbf{H}_m e^{i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})}. \quad (15.13)$$

Підставляючи ці вирази в рівняння Максвелла, диференціальні операції замінюються алгебраїчними за правилом

$$\nabla \rightarrow -i\mathbf{k}, \quad \frac{\partial}{\partial t} \rightarrow i\omega \quad (15.14)$$

(легко переконатися прямим диференціюванням (15.13)). Рівняння Максвелла (15.8) набувають вигляду

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{E} = 0, \quad \mathbf{k} \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \mathbf{k} \times \mathbf{E} = \frac{\omega}{c} \mathbf{B}, \quad -\mathbf{k} \times \mathbf{H} = \frac{\omega}{c} \epsilon \mathbf{E}. \quad (15.15)$$

**Поперечність електромагнітних хвиль.** Перші два рівняння в (15.15) показують, що

$$\mathbf{E} \perp \mathbf{k}, \quad \mathbf{H} \perp \mathbf{k} : \quad (15.16)$$

вектори  $\mathbf{E}$  і  $\mathbf{H}$  перпендикулярні до напрямку поширення хвилі. Цю властивість називають *поперечністю* електромагнітних хвиль. Два інші рівняння дають співвідношення для амплітуд (і показують, що  $\mathbf{E} \perp \mathbf{H}$ , тобто  $\mathbf{E}$ ,  $\mathbf{H}$ ,  $\mathbf{k}$  утворюють правовинтову трійку взаємно перпендикулярних векторів):

$$nE_m = B_m, \quad \sqrt{\epsilon} E_m = \sqrt{\mu} H_m. \quad (15.17)$$



*Поперечність — принципова властивість, що відрізняє електромагнітні хвилі, наприклад, від звукових (поздовжніх). Разом з (15.17) вона означає, що в біжучій електромагнітній хвилі  $\mathbf{E}$  і  $\mathbf{H}$  не є незалежними: досить знати одне з них (наприклад,  $\mathbf{E}$ ) у кожен момент часу, щоб миттєво відновити й друге.*

### 15.3. Енергія та вектор Пойнтінга для хвилі

Густина енергії електромагнітного поля (гл. 13) для амплітудних значень:

$$w_m = \frac{\epsilon E_m^2}{8\pi} + \frac{\mu H_m^2}{8\pi}. \quad (15.18)$$

Скориставшись співвідношенням амплітуд (15.17),  $\sqrt{\epsilon/\mu} E_m = H_m$ , електрична й магнітна частини густини енергії виявляються *рівними* одна одній, і

$$w_m = \frac{\epsilon E_m^2}{4\pi} = \frac{\mu H_m^2}{4\pi}.$$

Знайдемо вектор Пойнтінга  $\mathbf{\Pi} = \frac{c}{4\pi} [\mathbf{E} \times \mathbf{H}]$  для хвилі. Скориставшись зв'язком  $\mathbf{E} = -\frac{c}{\epsilon\omega} [\mathbf{k} \times \mathbf{H}]$  (з останнього рівняння (15.15)) і тотожністю подвійного векторного добутку:

$$\mathbf{\Pi} = \frac{c^2}{4\pi\epsilon\omega} [[\mathbf{H} \times \mathbf{k}] \times \mathbf{H}] = \frac{c^2}{4\pi\epsilon\omega} H^2 \mathbf{k} = \frac{c}{\omega} \cdot \frac{1}{\epsilon\mu} \left( \frac{\mu H^2}{4\pi} \right) c \mathbf{k}. \quad (15.19)$$

Помічаючи, що  $\mu H^2/(4\pi) = w$  (густина енергії, з точністю до множника 2 від переходу амплітуда  $\rightarrow$  миттєве значення, який скорочується однаково в обох частинах), а  $c/(\varepsilon\mu) \cdot \mathbf{ck}/\omega = (c/\sqrt{\varepsilon\mu})(\mathbf{k}/k) = \mathbf{v}$  (за означенням (15.7) і (15.11)), отримуємо надзвичайно простий і красивий результат:

$$\mathbf{\Pi} = w\mathbf{v}. \quad (15.20)$$

**!** Формула (15.20) має простий фізичний зміст: енергія електромагнітної хвилі **переноситься разом з нею** зі швидкістю поширення самої хвилі  $\mathbf{v}$  — вектор Пойнтінга просто дорівнює густині енергії, помноженій на швидкість її «течії», за повною аналогією з потоком речовини (густина  $\times$  швидкість).

Оскільки реальні (фізичні) поля — високочастотні, для практики зазвичай цікавий не миттєвий, а **усереднений** за період коливань потік енергії. Усереднене значення модуля вектора Пойнтінга називають **інтенсивністю** випромінювання:

$$I = \langle |\mathbf{\Pi}| \rangle \propto E_m^2. \quad (15.21)$$




Рис. 15.4. Плоска монохроматична електромагнітна хвиля: взаємно перпендикулярні коливання  $\mathbf{E}$  і  $\mathbf{H}$ , що поширюються вздовж  $\mathbf{k}$

**Тиск електромагнітної хвилі.** Електромагнітні хвилі, відбиваючись від тіл чи поглинаючись ними, чинять на них тиск. Цей тиск виникає внаслідок дії магнітного поля хвилі на електричні струми, збуджені в тілі електричним полем тієї самої хвилі (рис. 15.5).

Електричне поле хвилі збуджує в тілі струм густиною  $\mathbf{j} = \lambda \mathbf{E}$ , на який з боку магнітного поля хвилі  $B = nE = (c/v)E$  діє сила Ампера  $d\mathbf{F} = \frac{1}{c}[\mathbf{j} \times \mathbf{B}] dV$ , спрямована вздовж поширення хвилі. Якщо вся енергія, що падає на поверхню тіла ( $\mathbf{\Pi} dS = w\mathbf{v} dS$ ), перетворюється на теплоту ( $\mathbf{j} \cdot \mathbf{E} dV$ ), тобто  $w\mathbf{v} dS = \mathbf{j} \cdot \mathbf{E} dV$ , то сила, що діє на поверхню:

$$dF = \frac{1}{c} j B dV = \frac{1}{c} j \frac{c}{v} E dV = \frac{1}{v} j E dV = \frac{1}{v} w v dS = w dS, \quad (15.22)$$




Рис. 15.5. Механізм виникнення тиску електромагнітної хвилі: сила Ампера  $df$ , що діє на струм, збуджений полем  $E$ , у полі  $B$

звідки тиск при повному поглинанні

$$p = w. \quad (15.23)$$

У випадку часткового відбивання (коефіцієнт відбивання  $0 \leq \rho \leq 1$ ) тіло отримує додатковий імпульс від відбитої хвилі, і тиск

$$p = w(1 + \rho). \quad (15.24)$$

При повному відбиванні ( $\rho = 1$ ) тиск рівно **вдвічі** більший, ніж при повному поглинанні ( $\rho = 0$ ), — саме цю різницю в 1899 р. і виміряв П. М. Лебедев у своєму класичному досліді (рис. 15.6): **к**рутильні терези з двома крильцями — зачорненим (поглинальним) і дзеркальним (відбивальним) — поверталися моментом сил, зумовленим саме тим, що дзеркальне крильце отримувало **вдвічі** більший тиск світла, ніж зачорнене.

**Тиск світла в природі та техніці.** Тиск сонячного світла, попри свою мізерну величину (на орбіті Землі — близько  $5 \cdot 10^{-6}$  Па), відіграє помітну роль і в природних явищах, і в сучасних космічних технологіях.

В астрофізиці тиск випромінювання, поряд із тиском газу, протидіє гравітаційному стисканню й забезпечує стійкість зір. У масивних гарячих зорях він стає настільки суттєвим, що визначає їхню структуру та еволюцію. Саме тиском сонячного світла (разом із сонячним вітром) пояснюється форма кометних хвостів: дрібні пилінки й молекули газу «здуваються» в напрямку **від** Сонця, тому хвіст комети завжди орієнтований приблизно протилежно до Сонця, незалежно від напрямку руху самої комети.

Ідея **сонячного вітрила** полягає в тому, щоб використати тиск світла для розгону космічного апарата без витрати палива. Першу






Рис. 15.6. Схема досліду П. М. Лебедєва (1899 р.) з вимірювання тиску світла

спробу випробувати вітрило в космосі здійснила Планетарна спілка у 2005 році (місія *Cosmos 1*), але ракета-носіє зазнала аварії, і апарат не досяг орбіти. Лише у 2019 році місія *LightSail 2* тієї ж організації вперше продемонструвала кероване сонячне вітрилоплавання: апарат успішно підняв свою орбіту, використовуючи виключно тиск сонячних фотонів.

Значно амбітнішим є проєкт *Breakthrough Starshot*, анонсований у 2016 році. Його мета — розігнати грамові зонди на лазерному вітрилі до швидкості  $0,2c$  за допомогою наземної системи лазерів потужністю близько 100 ГВт, щоб досягти системи Альфи Центавра приблизно за 20 років. Важливо, що це *пролітна* місія: зонд не гальмує і не виходить на орбіту навколо мети, а лише короткочасно спостерігає систему на швидкості  $0,2c$ . Станом на 2026 рік проєкт не запустив жодного зонда; його фактичне фінансування обмежилось кількома мільйонами доларів у вигляді мікрогрантів.

Отже, практичного застосування тиску світла в промисловому сенсі поки що немає — це радше *перспективна технологія* та *природний чинник*, важливий для розуміння будови зір і кометних хвостів.

#### 15.4. Імпульс і момент імпульсу електромагнітного поля

**Густина імпульсу поля.** Оскільки поле має енергію, а електромагнітна хвиля чинить тиск на речовину (передаючи їй імпульс), логічно припустити, що й саме поле, в одиниці об'єму, має певний *імпульс*. Для електромагнітної хвилі у вакуумі  $\Pi = \omega c$ , тому  $\Pi/c^2 = \omega/c$ . З релятивістського співвідношення енергії й імпульсу,  $E^2 = m^2c^4 + p^2c^2$ , для частинки з нульовою масою спокою (наприклад, фотона)  $E = pc$ ,

тобто  $p = E/c$ . Порівнюючи структуру цих двох формул, для густини імпульсу поля природно отримуємо

$$\mathbf{g} = \frac{\mathbf{\Pi}}{c^2}. \quad (15.25)$$

Переконаємось у цьому прямим розрахунком, повторюючи міркування про тиск хвилі. Сила Ампера  $d\mathbf{f} = \frac{1}{c}[\mathbf{j} \times \mathbf{B}]$ , що діє на струм, збуджений хвилею в тілі, за час  $dt$  змінює імпульс одиниці об'єму тіла на величину

$$d\mathbf{g} = \mathbf{f} dt = \frac{1}{c}[\mathbf{j} \times \mathbf{B}] dt = \frac{\lambda}{c}[\mathbf{E} \times \mathbf{B}] dt = \frac{4\pi\lambda}{c^2}\mathbf{\Pi} dt = \frac{4\pi\lambda}{c}w\mathbf{n} dt,$$

тоді як за той самий час у тій самій одиниці об'єму поглинається (передається від поля речовині) енергія

$$dw = \mathbf{j} \cdot \mathbf{E} dt = \lambda E^2 dt = 4\pi\lambda \frac{E^2}{4\pi} dt = 4\pi\lambda w dt.$$

Звідси  $d\mathbf{g} = \frac{dw}{c}\mathbf{n}$ , тобто за весь час дії хвилі

$$\mathbf{g} = \frac{w}{c}\mathbf{n} = \frac{\mathbf{\Pi}}{c^2} \quad (15.26)$$

— прямий розрахунок підтверджує результат (15.25), отриманий раніше з релятивістської аналогії.

**!** *Погодженість двох зовсім різних способів отримання формули (15.25) — прямого мікроскопічного розрахунку сили Ампера й релятивістського співвідношення енергія–імпульс для безмасової частинки — це один вияв внутрішньої узгодженості класичної електродинаміки з рештою фізики (тут — зі спеціальною теорією відносності, яка історично якраз і виникла з аналізу рівнянь Максвелла).*

**Приклад: момент імпульсу поля циліндричного конденсатора (парадокс Фейнмана).** Заряджений циліндричний конденсатор (зовнішня обкладка радіуса  $R$ , внутрішньою знехтуємо) вміщений у зовнішнє однорідне магнітне поле  $\mathbf{B}$ , напрямлене вздовж його осі; конденсатор може вільно обертатись навколо цієї осі. Заряд конденсатора  $q$ , маса —  $m$  (рис. 15.7). Знайдемо момент імпульсу поля конденсатора та кутову швидкість, з якою конденсатор почне обертатися після вимкнення поля  $\mathbf{B}$ .




Рис. 15.7. Циліндричний конденсатор в аксіальному магнітному полі: поля  $\mathbf{E}$ ,  $\mathbf{B}$  і вектор Пойнтінга  $\mathbf{\Pi}$ , що циркулює навколо осі

Густина моменту імпульсу поля відносно осі:

$$\vec{\mathcal{L}} = \mathbf{r} \times \frac{\mathbf{\Pi}}{c^2} = \frac{1}{4\pi c} \mathbf{r} \times [\mathbf{E} \times \mathbf{B}] = -\frac{1}{4\pi c} \mathbf{B} (\mathbf{r} \cdot \mathbf{E}) \quad (15.27)$$

(тут скористались тотожністю подвійного векторного добутку й тим, що  $\mathbf{B} \perp \mathbf{r}$ ). Поле між обкладками конденсатора, за теоремою Гаусса,  $E = 2q/(rh)$ , де  $h$  — висота циліндра. Інтегруючи модуль (15.27) за об'ємом між обкладками:

$$L = \int_V \mathcal{L} dV = \frac{1}{4\pi c} B \frac{2q}{h} \pi R^2 h = \frac{qBR^2}{2c}, \quad \mathbf{L} = -\frac{qR^2}{2c} \mathbf{B}. \quad (15.28)$$

При вимкненні магнітного поля момент імпульсу, який раніше «зберігався» в самому електромагнітному полі, нікуди не зникає — за законом збереження моменту імпульсу він переходить у механічне обертання самого конденсатора,  $L = mR^2\omega$  (наближено вважаючи всю масу розподіленою на радіусі  $R$ ), звідки

$$\omega = -\frac{q}{2mc} \mathbf{B}. \quad (15.29)$$

! Ця задача — варіант відомого **парадоксу Фейнмана** (Feynman's disk paradox): до вимкнення поля конденсатор **нерухомий**, і жодного механічного моменту імпульсу у видимій системі немає — проте **момент імпульсу самого електромагнітного поля**, обчислений за формулою (15.28), відмінний від нуля! Коли поле  $\mathbf{B}$  вимикають, змінне магнітне поле (гл. 11) породжує вихрове електричне поле, яке й розкручує заряджені обкладки конденсатора, — момент імпульсу «перетікає» з поля в механічне обертання

речовини, а повний момент імпульсу системи **поле + речовина** зберігається протягом усього процесу. Це переконливий приклад того, що електромагнітне поле — цілком повноцінний фізичний об'єкт, здатний нести не лише енергію, а й імпульс, і момент імпульсу, — так само, як і звичайна речовина.

### 15.5. Відбивання хвиль від поверхні двох діелектриків

Ми розглядали електромагнітну хвилю, що поширюється в необмеженому однорідному середовищі. Однак хвиля рідко поширюється в однорідному середовищі необмежено довго — рано чи пізно вона зустрічає **межу розділу** двох середовищ із різними показниками заломлення, і саме там відбуваються найцікавіші явища: частина хвилі відбивається назад, а частина проходить у друге середовище. Покажемо, що закони відбивання й заломлення, а також кількісні співвідношення для амплітуд відбитої й заломленої хвиль (формули Френеля) — традиційно предмет геометричної та хвильової оптики — **прямо впливають** із граничних умов для електромагнітного поля на межі розділу (гл. 13), без жодних додаткових постулатів, крім самих рівнянь Максвелла.

**Поляризація хвиль.** **Поляризація** — характеристика поперечних хвиль, що описує поведінку вектора величини, яка коливається (для електромагнітної хвилі — вектора  $\mathbf{E}$ ), у площині, перпендикулярній до напрямку поширення. При розгляді відбивання й заломлення хвилі на межі розділу двох середовищ зручно окремо розглядати два незалежні випадки поляризації відносно **площини падіння** (площини, що містить хвильовий вектор падаючої хвилі й нормаль до межі розділу):

- **s-поляризація** (від нім. *senkrecht* — перпендикулярний): вектор  $\mathbf{E}$  перпендикулярний до площини падіння (а отже, паралельний до межі розділу середовищ);
- **p-поляризація** (від *parallel* — паралельний): вектор  $\mathbf{E}$  лежить у площині падіння.

Довільну поляризацію хвилі завжди можна розкласти на суперпозицію цих двох незалежних випадків.

**Відбивання й заломлення s-поляризованої хвилі: закони відбивання й заломлення.** Розглянемо межу розділу ( $x = 0$ ) двох діелектриків з показниками заломлення  $n_1$  (при  $x < 0$ ) і  $n_2$  (при  $x > 0$ ), на яку під кутом  $i$  падає плоска s-поляризована хвиля (рис. 15.8). Породжуються **відбита** хвиля (кут  $i'$ ) і **заломлена** хвиля (кут  $r$ ):

$$E = E_m e^{i(\omega t - k_x x - k_y y)}, \quad E' = E'_m e^{i(\omega' t - k'_x x - k'_y y)}, \quad E'' = E''_m e^{i(\omega'' t - k''_x x - k''_y y)}.$$




Рис. 15.8. Падаюча, відбита й заломлена s-поляризовані хвилі на межі розділу двох діелектриків

Гранична умова для тангенціальної складової  $E$  ( $E_{\tau_1} = E_{\tau_2}$ , гл. 13) при  $x = 0$  мусить виконуватись у **кожен** момент часу  $t$  і в **кожній** точці у межі розділу одночасно:

$$E_m e^{i(\omega t - k_y y)} + E'_m e^{i(\omega' t - k'_y y)} = E''_m e^{i(\omega'' t - k''_y y)}.$$

Диференціюючи цю тотожність за  $t$ , а потім за  $y$  (або, що те саме, порівнюючи показники експонент, які мусять збігатися при будь-яких  $t, y$ ), отримуємо

$$\omega = \omega' = \omega'', \quad k_y = k'_y = k''_y, \quad (15.30)$$

після чого гранична умова спрощується до  $E_m + E'_m = E''_m$ . Рівність частот означає, що колір (частота) світла не змінюється при відбиванні чи заломленні. З рівності  $k_y = k'_y$  (з огляду на те, що падаюча й відбита хвилі перебувають в одному середовищі,  $k = k' = n_1 \omega / c$ , а  $k_y = k \sin i$ ,  $k'_y = k' \sin i'$ ):

$$i = i' \quad (15.31)$$

— **закон відбивання**, добре відомий з геометричної оптики. З рівності  $k'_y = k''_y$  (тепер  $k' = n_1 \omega / c$ ,  $k'' = n_2 \omega / c$ ):

$$n_1 \sin i = n_2 \sin r, \quad \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{n_2}{n_1} = n_{21} \quad (15.32)$$

— **закон заломлення** (закон Снелла), де  $n_{21}$  — відносний показник заломлення другого середовища відносно першого. Оскільки більшість діелектриків не проявляють магнітних властивостей ( $\mu_1 = \mu_2 \approx 1$ ),

$$n_{21} = \sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}} = \frac{v_1}{v_2}. \quad (15.33)$$

Класичні закони геометричної оптики — закони відбивання й заломлення, відомі задовго до Максвелла й зазвичай постульовані окремо (чи виведені з принципу Ферма) — виявляються **прямим наслідком** граничних умов для електромагнітного поля на межі розділу середовищ. Максвеллівська електродинаміка не просто узгоджується з геометричною оптикою — вона **містить** її як частинний, найпростіший випадок.

**Формули Френеля для s-поляризації.** Крім уже отриманої граничної умови для  $\mathbf{E}$  (яка звалась до  $E_m + E'_m = E''_m$ ), потрібна ще одна — гранична умова для  $\mathbf{H}$ . Для s-поляризованої хвилі  $\mathbf{E} = E\mathbf{e}_z$  напрямлений уздовж осі  $z$  (перпендикулярно до площини падіння  $xy$ ); амплітуда й напрям магнітного поля плоскої хвилі в середовищі з показником заломлення  $n$  зв'язані з електричним співвідношенням  $\mathbf{B} = n(\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E})$ , де  $\hat{\mathbf{k}} = \mathbf{k}/k$  — одиничний вектор напрямку поширення хвилі (сам хвильовий вектор  $\mathbf{k} = k\hat{\mathbf{k}}$  має модуль  $k = n\omega/c$ ), звідки, зокрема,  $B_m = nE_m$ . Оскільки одиничні вектори напрямку поширення падаючої, відбитої й заломленої хвиль дорівнюють  $\hat{\mathbf{k}} = (\cos i, \sin i, 0)$ ,  $\hat{\mathbf{k}}' = (-\cos i, \sin i, 0)$ ,  $\hat{\mathbf{k}}'' = (\cos r, \sin r, 0)$  (вісь  $x$  — нормаль до межі,  $y$  — уздовж межі в площині падіння), безпосереднє обчислення  $\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{e}_z$  дає для тангенціальної (уздовж  $y$ ) складової  $\mathbf{B} = \mathbf{H}$  (з огляду на  $\mu_1 = \mu_2 \approx 1$ ):

$$H_y = -n_1 E_m \cos i, \quad H'_y = n_1 E'_m \cos i, \quad H''_y = -n_2 E''_m \cos r.$$

Гранична умова неперервності  $H_{\tau_1} = H_{\tau_2}$ , тобто  $H_y + H'_y = H''_y$ , набуває вигляду

$$n_1 \cos i (E_m - E'_m) = n_2 \cos r E''_m. \quad (15.34)$$

Виражаючи  $n_1 = n_2 \sin r / \sin i$  за законом Снелла (15.32) і підставляючи  $E''_m = E_m + E'_m$ , отримуємо

$$\sin r \cos i (E_m - E'_m) = \sin i \cos r (E_m + E'_m) \implies E_m \sin(r-i) = E'_m \sin(i+r),$$

де використано формулу різниці синусів. Підставляючи знайдене  $E'_m$  назад у  $E''_m = E_m + E'_m$  й скориставшись  $\sin(i+r) - \sin(i-r) = 2 \cos i \sin r$ , остаточно дістаємо **формули Френеля** для s-поляризації:

$$E'_\perp = -\frac{\sin(i-r)}{\sin(i+r)} E_\perp, \quad (15.35)$$

$$E''_\perp = \frac{2 \sin r \cos i}{\sin(i+r)} E_\perp. \quad (15.36)$$



**Формули Френеля для р-поляризації.** Для р-поляризованої хвилі (рис. 15.9), навпаки, у площині падіння  $xy$  лежить вектор  $\mathbf{E}$ , а  $\mathbf{B} = B\mathbf{e}_z$  напрямлений уздовж осі  $z$ . Обираючи напрям  $\mathbf{E}$  так, щоб трійка  $\mathbf{E}, \mathbf{B}, \hat{\mathbf{k}}$  лишалась правою (тобто за тим самим правилом  $\mathbf{B} = n(\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E})$ , як і для s-поляризації), одиничний вектор  $\mathbf{E}$  дорівнює  $\hat{\mathbf{e}}_E = \mathbf{z} \times \hat{\mathbf{k}}$ , що для падаючої, відбитої й заломленої хвиль дає тангенціальні (уздовж  $y$ ) складові

$$E_y = E_m \cos i, \quad E'_y = -E'_m \cos i, \quad E''_y = E''_m \cos r;$$

$$B_z = n_1 E_m, \quad B'_z = n_1 E'_m, \quad B''_z = n_2 E''_m$$

(складова  $B_z$  тут цілком тангенціальна, оскільки  $\mathbf{B} \parallel \mathbf{e}_z$ ). Неперервність тангенціальних складових  $\mathbf{E}$  і  $\mathbf{H} = \mathbf{B}$  дає систему двох рівнянь

$$\cos i (E_m - E'_m) = \cos r E''_m, \quad n_1 (E_m + E'_m) = n_2 E''_m. \quad (15.37)$$

Виключаючи з другого рівняння  $n_1 = n_2 \sin r / \sin i$  (закон Снелла) і підставляючи в нього  $E''_m$  з першого рівняння, маємо

$$\sin r \cos r (E_m + E'_m) = \sin i \cos i (E_m - E'_m) \implies$$

$$E_m [\sin 2i - \sin 2r] = E'_m [\sin 2i + \sin 2r]$$


(тут використано  $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$ ). Застосувавши до різниці й суми синусів подвійних кутів формули  $\sin 2i - \sin 2r = 2 \cos(i+r) \sin(i-r)$  та  $\sin 2i + \sin 2r = 2 \sin(i+r) \cos(i-r)$ , знаходимо  $E'_m/E_m = \tan(i-r)/\tan(i+r)$ ; підстановка цього результату в  $E''_m = \frac{n_1}{n_2}(E_m + E'_m) = \frac{\sin r}{\sin i}(E_m + E'_m)$  дає  $E''_m$ . Разом це — **формули Френеля** для р-поляризації:

$$E'_\parallel = \frac{\tan(i-r)}{\tan(i+r)} E_\parallel, \quad (15.38)$$

$$E''_\parallel = \frac{2 \sin r \cos i}{\sin(i+r) \cos(i-r)} E_\parallel. \quad (15.39)$$


З формули (15.38) випливає цікавий наслідок: якщо  $i + r = 90^\circ$ , то  $\tan(i+r) \rightarrow \infty$ , і  $E'_\parallel = 0$  — відбита хвиля **повністю відсутня** для р-поляризації! Кут падіння, за якого це відбувається, називають **кутом Брюстера**: за цієї умови відбите світло, незалежно від поляризації падаючого, виявляється **повністю s-поляризованим** — явище, широко застосовуване в поляризаційній оптиці й фотографії (поляризаційні фільтри якраз і прибирають відблиски, поляризовані переважно за цим механізмом).

Рис. 15.9. Падаюча, відбита й заломлена  $p$ -поляризовані хвилі на межі розділу двох діелектриків



**Повне внутрішнє відбивання.** Якщо світло переходить з оптично густішого середовища в оптично менш густе,  $n_2 < n_1$ , то, за законом заломлення (15.32),  $\sin i / \sin r = n_2 / n_1 < 1$ , тобто  $i < r$ : кут заломлення завжди **більший** за кут падіння (рис. 15.10).

Рис. 15.10. Заломлений промінь наближається до поверхні розділу при зростанні кута падіння



Зі зростанням кута падіння  $i$  заломлений промінь усе більше наближається до межі розділу. При деякому значенні  $i = i_b$  кут заломлення досягає  $r = 90^\circ$  — на рисунку цьому відповідає промінь, що йде вздовж самої межі розділу. Кут  $i_b$  називають **граничним кутом**:

$$\sin i_b = \frac{n_2}{n_1} = n_{21}, \quad \text{або} \quad n \sin i_b = 1, \quad n = \frac{n_1}{n_2} > 1. \quad (15.40)$$

При кутах падіння  $i > i_b$  виникає **повне внутрішнє відбивання**: уся енергія падаючої хвилі відбивається назад у перше середовище, а проходження заломленої хвилі в геометрично-оптичному сенсі стає неможливим.

**Що відбувається за граничним кутом: згасаюча хвиля.** «Неможливість» існування заломленої хвилі при  $i > i_b$  — це висновок

саме геометричної оптики. З'ясуємо, що відбувається із заломленою хвилею формально, виходячи з *рівнянь Максвелла*. Заломлена хвиля  $\mathbf{E}'' = \mathbf{E}_m'' e^{i(\omega t - k_x'' x - k_y'' y)}$  (частота  $\omega'' = \omega$  — за (15.30)) повинна задовольняти дисперсійне співвідношення для другого середовища,  $k''^2 = k_x''^2 + k_y''^2$ , де  $k'' = n_2 \omega / c$ . З граничної умови  $k_y = k_y''$  (15.30) (а  $k_y = k \sin i$ , де  $k = n_1 \omega / c$  — хвильове число падаючої хвилі в першому середовищі) маємо

$$k_x''^2 = k''^2 - k_y^2 = \left(\frac{n_2 \omega}{c}\right)^2 - \left(\frac{n_1 \omega}{c}\right)^2 \sin^2 i = \frac{\omega^2}{c^2} (n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i).$$

Оскільки при  $i > i_b$  виконується  $n_1 \sin i > n_2$  (тобто й  $n_1^2 \sin^2 i > n_2^2$ ), вираз у дужках — *від'ємний*, тому  $k_x''^2 < 0$ , тобто  $k_x''$  — *уявне* число:  $k_x'' = iK$ , де, повертаючись до позначення  $n = n_1/n_2$  з формули (15.40),

$$K = \frac{\omega}{c} \sqrt{n_1^2 \sin^2 i - n_2^2} = \frac{n_2 \omega}{c} \sqrt{n^2 \sin^2 i - 1} > 0.$$

Розв'язок рівнянь Максвелла в другому середовищі при цьому набуває вигляду

$$\mathbf{E}'' = \mathbf{E}_m'' e^{-Kx} e^{i(\omega t - k_y'' y)}. \quad (15.41)$$

Отже, поле в другому середовищі *існує* навіть при куті падіння, більшому за граничний: воно «чіпляється» за межу розділу й проникає в друге середовище на глибину порядку довжини хвилі світла  $\lambda_0$ , а амплітуда цього поля *експоненційно спадає* вглиб середовища (уздовж  $x$ ). Таке поле називають *згасаючою хвилею* (рис. 15.11).

При  $i \rightarrow i_b$  маємо  $K \rightarrow 0$ , тобто глибина проникнення  $1/K \rightarrow \infty$  — саме тому граничний промінь на рис. 15.10 ( $i = i_b$ ,  $r = 90^\circ$ ) виглядає як звичайний біжучий промінь уздовж межі розділу. Це узгоджується з уже отриманими формулами Френеля для проходження, (15.36) і (15.39): підставляючи  $r \rightarrow 90^\circ$ , маємо  $E_\perp'' \rightarrow 2E_\perp$  і  $E_\parallel'' \rightarrow 2nE_\parallel$  — обидві границі скінченні й ненульові, тобто поле на межі при  $i = i_b$  цілком реальне.

Переконаємось прямим розрахунком, що нормальна до межі складова потоку Пойнтінга загасаючої хвилі дорівнює нулю в середньому. Для  $s$ -поляризації ( $\mathbf{E}'' = E_z'' \mathbf{e}_z$ ) магнітне поле знаходимо із (15.15),  $\mathbf{k} \times \mathbf{E} = \frac{\omega}{c} \mathbf{B}$ , справедливого й для комплексного  $\mathbf{k}'' = (iK, k_y'', 0)$ :

$$\mathbf{B}'' = \frac{c}{\omega} \mathbf{k}'' \times \mathbf{E}'' = \frac{c}{\omega} E_z'' (k_y'', -iK, 0) \implies B_y'' = \frac{c}{\omega} k_y'' E_z'', \quad B_x'' = -i \frac{c}{\omega} K E_z''.$$

Усереднений вектор Пойнтінга (15.19) для двох полів однакової частоти дає  $\langle P_x \rangle \propto -\text{Re}(E_z'' H_y''^*)$ ,  $\langle P_y \rangle \propto \text{Re}(E_z'' H_x''^*)$ . Оскільки коефіцієнт при  $E_z''$  у  $H_y''$  — *уявний*, а в  $H_x''$  — *дійсний*:

$$\langle P_x \rangle = 0, \quad \langle P_y \rangle \propto \frac{c}{\omega} k_y'' |E_m''|^2 e^{-2Kx} \neq 0. \quad (15.42)$$




Рис. 15.11. Згасаюча хвиля в другому середовищі при  $i > i_b$  (s-поляризація:

$\mathbf{E} = E_z \mathbf{e}_z$ , спрямоване перпендикулярно до площини рисунка). Крива неперервно переходить із середовища  $n_1$  (де поле — суперпозиція падаючої й відбитої хвиль) у середовище  $n_2$ , де воно поширюється вздовж межі розділу (у напрямку  $\mathbf{k}''$ ), а його амплітуда  $|E_z|$  експоненційно спадає вглиб середовища (уздовж  $x$ ) за законом  $A(x) = A_0 e^{-Kx}$ ;  $x = 1/K$  — характерна глибина проникнення поля, порядку довжини хвилі  $\lambda_0$ .

Звідки видно, що потік  $\langle P_y \rangle \neq 0$  показує поширення енергії хвилі вздовж межі.

Якщо на відстані порядку  $\lambda_0$  від межі розділу розташувати третє середовище (наприклад, наблизити впритул ще один шматок скла до межі повного внутрішнього відбивання), «хвіст» загасаючої хвилі виявиться там ще достатньо відчутним, щоб розхитати електрони цього середовища й породити нову, вже **біжучу** хвилю — частина світла **пройде** крізь проміжок, попри те, що кожна з двох меж окремо давала б повне відбивання. Це явище називають **порушенням повним внутрішнім відбиванням** — оптичний аналог квантовомеханічного тунелювання, який легко спостерігати експериментально для сантиметрових радіохвиль (де  $\lambda_0$  — сантиметри, тому проміжок легко зробити порівнянним з довжиною хвилі) і значно важче — для видимого світла (де  $\lambda_0 \sim 10^{-5}$  см вимагає надзвичайно вузького проміжку).

## Підсумки

Розділом про електромагнітні хвилі замикається логічне коло, розпочате законом Кулона: рівняння Максвелла, виведені з дослідів про сили між нерухомими зарядами й провідниками зі струмом, самі собою породжують хвильовий рух, що поширюється зі швидкістю світла, — і саме світло, а з ним і вся геометрична й хвильова оптика, виявляються лише **частинним випадком** електромагнітних явищ. У

цьому — найглибший синтетичний висновок усього курсу: електрика, магнетизм і оптика — не три окремі науки, а три прояви **одного** електромагнітного поля.

Об'єднання електрики, магнетизму, а також оптики стало другим після ньютонівського великим синтезом фізики — взірцем того, як математична структура, виведена з небагатьох емпіричних законів, передбачає явища, ще не спостережені на момент її створення.

### ? Контрольні питання

- 1 Що таке хвиля в загальному сенсі? Наведіть кілька прикладів фізичних процесів, що описуються хвилями, і поясніть, що означає величина  $u$  в кожному з них.
- 2 Виведіть хвильове рівняння  $\partial^2 u / \partial x^2 = (1/v^2) \partial^2 u / \partial t^2$  для збурення  $u = f(x - vt) + g(x + vt)$ , що поширюється без зміни форми, і поясніть, як воно узагальнюється на тривимірний випадок. Чому рівняння  $\nabla^2 u = (1/v^2) \partial^2 u / \partial t^2$  вважають «паролем» хвильового процесу в різних розділах фізики?
- 3 Що таке плоска монохроматична хвиля? Запишіть її дійсну та комплексну форми. У чому зручність комплексного запису?
- 4 Дайте означення довжини хвилі, хвильового вектора, хвильового числа, колової частоти, періоду та фазової швидкості хвилі. Як вони пов'язані між собою?
- 5 Виведіть хвильові рівняння для  $\mathbf{E}$  і  $\mathbf{H}$  з рівнянь Максвелла в однорідному середовищі без вільних зарядів і струмів. Чому дорівнює швидкість поширення електромагнітних хвиль і як з неї отримати показник заломлення  $n$ ?
- 6 Чому збіг швидкості електромагнітних хвиль зі швидкістю світла, отриманий суто з рівнянь електрики й магнетизму, вважають одним із найважливіших результатів класичної фізики?
- 7 Запишіть рівняння Максвелла для плоскої гармонічної хвилі в комплексній формі. Яке правило заміни диференціальних операцій алгебраїчними при цьому використовується?
- 8 Доведіть поперечність електромагнітних хвиль ( $\mathbf{E} \perp \mathbf{k}$ ,  $\mathbf{H} \perp \mathbf{k}$ ). Яке співвідношення пов'язує амплітуди  $E_m$  і  $H_m$ , і що з нього випливає для незалежності полів  $\mathbf{E}$  і  $\mathbf{H}$ ?
- 9 Покажіть, що електрична й магнітна частини густини енергії хвилі рівні між собою. Виведіть формулу  $\mathbf{\Pi} = \omega \mathbf{v}$  для вектора Пойнтінга хвилі та поясніть її фізичний зміст.
- 10 Що таке інтенсивність випромінювання і чому вона пропорційна  $E_m^2$ ?

- 11 Виведіть формулу тиску електромагнітної хвилі  $p = w$  при повному поглинанні та  $p = w(1 + \rho)$  при частковому відбиванні, і опишіть досвід Лебедева, яким цю різницю тисків для поглинального й відбивального крилець було виміряно.
- 12 Яку роль відіграє тиск світла в астрофізиці (рівновага зір, хвости комет) і в космічній техніці (сонячні та лазерні вітрила)? Наведіть приклади місій, що використовують цей принцип.
- 13 Виведіть формулу для густини імпульсу поля  $\mathbf{g} = \mathbf{\Pi}/c^2$  двома способами: з релятивістського співвідношення енергія–імпульс для безмасової частинки та прямим розрахунком сили Ампера.
- 14 У чому полягає парадокс Фейнмана з циліндричним конденсатором в аксіальному магнітному полі? Виведіть момент імпульсу поля конденсатора  $L = qBR^2/(2c)$  та кутову швидкість його обертання після вимкнення поля, і поясніть, як це демонструє, що електромагнітне поле — повноцінний фізичний об'єкт, здатний нести імпульс і момент імпульсу.
- 15 Що таке  $s$ - та  $p$ -поляризація хвилі відносно площини падіння? Чому довільну поляризацію можна розкласти на суперпозицію цих двох випадків?
- 16 Виведіть закони відбивання ( $i = i'$ ) та заломлення ( $n_1 \sin i = n_2 \sin r$ ) з граничної умови неперервності тангенціальної складової  $\mathbf{E}$  для  $s$ -поляризованої хвилі. Чому рівність частот  $\omega = \omega' = \omega''$  означає незмінність кольору світла при відбиванні й заломленні?
- 17 Чому закони геометричної оптики (відбивання й заломлення) вважають прямим наслідком граничних умов для електромагнітного поля, а не окремим постулатом?
- 18 Запишіть формули Френеля для  $s$ -поляризації. Що вони визначають?
- 19 Запишіть формули Френеля для  $p$ -поляризації. Що таке кут Брюстера і чому за цієї умови відбите світло виявляється повністю  $s$ -поляризованим?
- 20 Що таке граничний кут повного внутрішнього відбивання? Виведіть умову  $\sin i_b = n_2/n_1$  і поясніть, чому вона можлива лише при переході з оптично густішого середовища в менш густе.
- 21 Що відбувається з полем у другому середовищі при куті падіння, більшому за граничний? Виведіть вигляд загасаючої (evanescent) хвилі та поясніть, чому вона не переносить енергії в середньому вглиб середовища.



# 16

## Випромінювання електромагнітних хвиль

Поле, що спочиває, належить заряду. Поле, що тікає, — вже ні.

Переосмислення ідей сучасної фізики

Ми розглянули основні властивості електромагнітних хвиль: їхню природу, шкалу частот і закономірності поширення. Проте залишається ключове питання: як саме виникають ці хвилі?

### 16.1. Історична довідка: досліди Герца

У 1888 році Генріх Герц<sup>1</sup> уперше експериментально отримав електромагнітні хвилі. У його досліді джерелом випромінювання служував так званий *вібратор Герца* — прямолінійний провідник із невеликим повітряним проміжком посередині (рис. 16.1). Завдяки цьому проміжку двом половинам вібратора можна було надати значних зарядів: коли різниця потенціалів сягала граничного значення, у повітряному зазорі відбувався пробій (проскакувала іскра), і заряди через іонізоване повітря перетікали з однієї половини вібратора на іншу — в такому *відкритому контурі* виникали електромагнітні коливання. Щоб швидкозмінні струми існували лише у вібраторі й не замикалися через джерело живлення, між вібратором і джерелом вмикали *дроселі*. Високочастотні коливання існують, поки іскра замикає проміжок; загасання ж їх відбувається в основному не за рахунок джоулевих втрат (як у закритому коли-




Рис. 16.1. Вібратор Герца.

<sup>1</sup>Генріх Рудольф Герц (1857–1894) — німецький фізик.

вальному контурі), а за рахунок **випромінювання електромагнітних хвиль**.

Для виявлення хвиль Герц застосовував другий (**приймальний**) вібратор. Під дією змінного електричного поля хвилі, що надходить від випромінювача, електрони в приймальному вібраторі здійснюють вимушені коливання — у ньому збуджується швидкозмінний струм. Якщо розміри приймального вібратора такі самі, як і в випромінювального, то частоти власних коливань у них збігаються, і вимушені коливання за рахунок **резонансу** досягають помітної величини. Ці коливання Герц реєстрував по проскакуванню іскри в мікроскопічному зазорі посередині приймального вібратора або по свіщенню мініатюрної газорозрядної трубки, увімкненої між його половинами.

Герц не лише експериментально довів існування електромагнітних хвиль, а й уперше почав вивчати їхні властивості — поглинання й заломлення в різних середовищах, відбивання від металевих поверхонь тощо. На досліді вдалося також виміряти швидкість електромагнітних хвиль, яка виявилась рівною швидкості світла. Саме цей збіг — швидкості електромагнітних хвиль зі швидкістю світла, виміряною задовго до їх відкриття, — став відправним пунктом для ототожнення світла з електромагнітними хвилями й створення **електромагнітної теорії світла**.

**!** Електромагнітна хвиля існує **без джерел поля** в тому сенсі, що після її випромінювання електромагнітне поле хвилі вже не пов'язане з джерелом. Саме цим електромагнітна хвиля відрізняється від статичних електричного й магнітного полів, які не існують у відриві від джерела.

## 16.2. Елементарна модель випромінювання

**Якісна картина.** Розглянемо електричне поле точкового заряду  $q$ . У стані спокою це звичайне електростатичне поле з радіальними силовими лініями. Нехай у момент  $t = 0$  заряд під дією зовнішньої сили починає рухатися з прискоренням  $a$ , а через невеликий час  $\tau$  дія сили припиняється, після чого заряд рухається рівномірно зі швидкістю  $v_q = a\tau$  (рис. 16.2); нехай  $v_q \ll c$ , а  $\tau$  дуже мале порівняно з часом спостереження  $T$ .




Рис. 16.2. Швидкість заряду: короткий імпульс прискорення тривалістю  $\tau$ , після якого заряд рухається рівномірно

Оскільки збурення поля поширюється не миттєво, а зі швидкістю світла  $c$ , різні спостерігачі дізнаються про прискорення заряду в різний момент часу. Нехай пройшов час  $T \gg \tau$  (рис. 16.3):

- **Зовнішній спостерігач** (на відстані, більшій за  $cT$ ) іще нічого не знає про рух заряду: сигнал про початок руху до нього не встиг дійти, і він бачить поле нерухомого заряду в його **початковому** положенні.
- **Внутрішній спостерігач** (на відстані, меншій за  $c(T - \tau)$ ) уже знає, що прискорення закінчилось і заряд рухається рівномірно, — він бачить поле рівномірно рухомого заряду в його **поточному** положенні.
- У проміжній **тонкій сферичній оболонці** товщиною  $c\tau$  — **області випромінювання** — силові лінії поля мусять «зшивати» ці два різні поля, утворюючи характерний **злам**.




Рис. 16.3. Заломлені («злами») силові лінії поля короткочасно прискореного заряду: межа між «старим» і «новим» полем

! Саме цей злам силових ліній і є, по суті, електромагнітна хвиля, що «відірвалася» від заряду й розповсюджується самостійно. Оскільки лінії неперервні (теорема Гаусса), вони не можуть обірватися на межі — і саме необхідність «зшити» два різні поля без розриву ліній породжує додаткову, **поперечну** складову поля, якої

**!** немає ні в чисто електростатичному, ні в чисто «рівномірно-рухомому» полі окремо.

**Математичне виведення поля випромінювання.** Розглянемо детальніше злам силової лінії, що виходила з заряду під кутом  $\theta$  до напрямку його прискорення (рис. 16.4). Нехай спостереження ведеться в момент  $T = r/c$  (де  $r$  — відстань до точки спостереження), тобто поле, яке зараз «на підході», — це поле, випромінєне в момент  $T - \tau$ . Розкладемо поле  $E$  у зламі на *радіальну* (поздовжню) складову  $E_{\parallel}$  і *поперечну* складову  $E_{\perp}$ .




Рис. 16.4. Геометрія зламу силової лінії: розкладання поля на поздовжню  $E_{\parallel}$  і поперечну  $E_{\perp}$  складові

Із подібності трикутників (побудованих на бічних сторонах зламу) випливає:

$$\frac{E_{\perp}}{E_{\parallel}} = \frac{v_q T \sin \theta}{c\tau}. \quad (16.1)$$

Поздовжня складова — це просто (майже незмінене) кулонівське поле заряду на відстані  $r = cT$  (у гауссовій системі одиниць):

$$E_{\parallel} = \frac{q}{(cT)^2} \stackrel{r=cT}{=} \frac{q}{(cT)r}. \quad (16.2)$$

Оскільки прискорення  $a = v_g/\tau$ , підставляючи в (16.1) і (16.2):

$$E_{\perp}(t) = \frac{q}{(cT)r} \cdot \frac{v_q T \sin \theta}{c\tau} = \frac{1}{c^2} \frac{q}{r} a \sin \theta, \quad (16.3)$$

де прискорення потрібно брати саме в той момент, коли воно й породило спостережуваний зараз злам, тобто в момент  $t - r/c$ :

$$E_{\perp}(t) = \frac{1}{c^2} \frac{q}{r} a\left(t - \frac{r}{c}\right) \sin \theta. \quad (16.4)$$

Формула (16.4) містить дві ключові риси *будь-якого* випромінювання, які ми надалі зустрічатимемо знову й знову:

1. Напруженість поля *хвилі*  $E_{\perp}$  спадає як  $1/r$ , на відміну від електростатичного поля  $E_{\parallel} \propto 1/r^2$ . Це узгоджується із законом збереження енергії: енергія хвилі розподіляється по поверхні сфери ( $\propto r^2$ ), а густина енергії  $\propto E^2$ , тому  $E^2 \cdot r^2 = \text{const} \Rightarrow E \propto 1/r$ .
2.  $E_{\perp}$  у момент часу  $t$  визначається прискоренням заряду  $a$  не в цей самий момент, а в *більш ранній* момент  $t - r/c$  — *час запізнення*, потрібний хвилі, щоб дістатися точки спостереження на відстані  $r$ .

**Випромінювання осцилюючого заряду.** Нехай тепер заряд  $q$  не просто короткочасно прискорюється, а весь час рухається вздовж прямої зі змінним прискоренням  $a(t)$  поблизу початку координат — наприклад, здійснює гармонічні коливання. Тоді він випромінює електромагнітні хвилі *неперервно*, і напруженість поля випромінювання в точці на відстані  $r$  від початку координат, як і раніше, визначається формулою (16.4), але тепер прискорення потрібно брати в більш ранній момент  $t - r/c$ :

$$E_{\perp}(t) = \frac{1}{c^2} \frac{q}{r} a\left(t - \frac{r}{c}\right) \sin \theta. \quad (16.5)$$

Нехай, зокрема, заряд здійснює гармонічні коливання з амплітудою  $A$  і частотою  $\omega$ :

$$x(t) = A \cos \omega t, \quad a(t) = \ddot{x}(t) = -\omega^2 A \cos \omega t.$$

Підставляючи це прискорення у (16.5), отримуємо

$$E_{\perp}(t) = -\frac{q\omega^2 A}{c^2 r} \cos \omega\left(t - \frac{r}{c}\right) \sin \theta. \quad (16.6)$$

Отже, поле в кожній точці простору гармонічно коливається з тією самою частотою  $\omega$ : *осцилюючий заряд випромінює монохроматичну хвилю*. Формула (16.6) справедлива на відстанях  $r$ , великих порівняно з амплітудою коливань  $A$  (і, звісно, за умови  $v \ll c$ ).

**Монопольного випромінювання не існує!** Ізольований заряд не може «пульсувати» (породжувати хвилю), бо це порушило б закон збереження заряду. Але тоді виникає питання: як же тоді випромінює **один** заряд, що коливається? Відповідь: коли заряд коливається біля певного «центра», він фактично утворює **диполь** із цим центром — і саме дипольний момент системи й визначає випромінювання. Тому найпростішою системою, здатною ефективно випромінювати, є **електричний диполь** зі змінним у часі дипольним моментом. До нього ми й переходимо.

### 16.3. Дипольне випромінювання

**Диполь як елементарний випромінювач.** Розглянемо електронейтральну систему з двох зарядів  $+q$  і  $-q$ , з яких додатний — нескінченно важкий (і тому нерухомий), а від'ємний вільно рухається (рис. 16.5). Дипольний момент такої системи та його друга похідна за часом:

$$\mathbf{p} = -q\mathbf{r}', \quad \ddot{\mathbf{p}} = -q\dot{\mathbf{v}},$$

де  $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}}'$  — швидкість заряду, а  $\dot{\mathbf{v}}$  — його прискорення.




Рис. 16.5. Найпростіша модель диполя: важкий нерухомий заряд  $+q$  і легкий рухомий  $-q$

**Про запізнюючі потенціали (коротко).** Строге виведення полів диполя спирається на розв'язання рівнянь Максвелла через електромагнітні потенціали  $\varphi$ ,  $\mathbf{A}$  у калібруванні Лоренца, що приводить до неоднорідного хвильового рівняння Даламбера з розв'язками у вигляді **запізнюючих потенціалів**:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{c} \int_{V'} \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}', t - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c})}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV', \quad \varphi(\mathbf{r}, t) = \int_{V'} \frac{\rho(\mathbf{r}', t - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c})}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV'.$$

Ці потенціали називають **запізнюючими**, бо поле в точці  $\mathbf{r}$  у момент  $t$  визначається не миттєвим розподілом зарядів і струмів, а їхнім станом у **попередній** момент часу  $t - |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|/c$  — з урахуванням скінченної швидкості поширення поля. Формально рівняння



Даламбера допускають і другий розв'язок, зі знаком «+» в аргументі (*випереджувальні потенціали*), — але він не має ясного фізичного сенсу (поле випереджало б причину, яка його породжує) і відкидається на основі *причинності*. Розкладаючи ці інтеграли в ряд для випадку  $r \gg r'$  (система набагато менша за відстань до спостерігача) і нерелятивістських швидкостей зарядів ( $v \ll c$ ), можна довести, що головний член розкладу визначається виключно *дипольним моментом* системи  $\mathbf{p}(t - r/c)$  — це й строго обґрунтовує, чому диполь є найпростішим (і найважливішим) елементарним випромінювачем; наступні члени розкладу відповідають магнітно-дипольному, електрично-квадрупольному й вищим типам випромінювання, зазвичай значно слабшим за дипольне.

**Поля диполя: ближня й хвильова зони.** Нехай дипольний момент змінюється гармонічно,  $\mathbf{p} = \mathbf{p}_0 \cos \omega t$ . Точне вираження полів (у сферичних координатах, з віссю  $z$  уздовж  $\mathbf{p}_0$ ) містить доданки різного порядку за  $1/r$ , і його зручно аналізувати окремо у двох граничних випадках.

**Ближня зона.** Відстань від осцилятора до точки спостереження мала порівняно з довжиною хвилі:

$$r \ll \frac{\lambda}{2\pi}. \quad (16.7)$$

Тут електричне поле в кожен момент часу  $t$  практично збігається з полем *статичного* диполя, момент якого дорівнює миттєвому значенню  $p(t)$ :

$$E_r = \frac{2 \cos \theta p(t)}{r^3}, \quad E_\theta = \frac{\sin \theta p(t)}{r^3}, \quad (16.8)$$

а магнітне поле, оскільки  $\dot{\mathbf{p}}(t) = Il$  (де  $I$  — еквівалентний струм,  $l$  — довжина еквівалентного елемента струму), збігається з квазістатичним полем цього елемента струму за законом Біо–Савара–Лапласа:

$$\mathbf{B} = \frac{1}{cr^3} [\dot{\mathbf{p}}(t) \times \mathbf{r}]. \quad (16.9)$$

У ближній зоні поля *не запізнюються* (запізнення  $r/c \ll T = 2\pi/\omega$  — мізерне порівняно з періодом коливань) і практично збігаються з полями відповідного статичного диполя й елемента струму — випромінювання тут ще «не встигло сформуватися».


**Хвильова зона.** Відстань, набагато більша за довжину хвилі:

$$r \gg \frac{\lambda}{2\pi}. \quad (16.10)$$

Тут (рис. 16.6) залишаються лише члени, що спадають як  $1/r$  (решта — швидше, і на великих відстанях нехтовно малі):

$$E_\theta = B_\varphi = \frac{\sin \theta}{c^2 r} \ddot{p}\left(t - \frac{r}{c}\right), \quad E_r = E_\varphi = B_r = B_\theta = 0. \quad (16.11)$$

Рис. 16.6. Поля  $E_\theta$  і  $B_\varphi$  у хвильовій зоні диполя



У хвильовій зоні поля  $\mathbf{E}$  і  $\mathbf{B}$  поперечні, чисельно рівні одне одному й спадають як  $1/r$  — точнісінько ті самі риси плоскої електромагнітної хвилі (гл. 15). Крім того, поле залежить від полярного кута  $\theta$ : на осі диполя ( $\theta = 0, \pi$ ) поле дорівнює нулю, максимуму ж воно сягає в екваторіальній площині ( $\theta = \pi/2$ ) — *диполь не випромінює вздовж власної осі*. У кожній точці хвильової зони вектори  $\mathbf{E}$ ,  $\mathbf{B}$  і  $\mathbf{r}$  взаємно перпендикулярні й утворюють правовинтову трійку.

Формула (16.11) — *загальна*: вона описує випромінювання будь-якого диполя з довільним законом зміни моменту  $p(t)$ . Зокрема, для гармонічного осцилятора  $p(t) = p_0 \cos \omega t$  вона дає

$$E_\theta = -\frac{p_0 \omega^2}{c^2 r} \cos \omega\left(t - \frac{r}{c}\right) \sin \theta,$$

що з точністю до позначень ( $p_0 = qA$ ) збігається з формулою (16.6), отриманою вище для осцилюючого заряду. Отже, *осцилюючий заряд є частковим випадком диполя* — і загальна теорія дипольного випромінювання природно узагальнює результати попереднього розділу.

**Діаграма спрямованості.** Кутову залежність інтенсивності випромінювання диполя ( $\propto \sin^2 \theta$ ) зручно зображати *полярною діаграмою спрямованості* (рис. 16.8): довжина відрізка від початку координат до кривої в напрямку  $\theta$  дорівнює величині поля (чи інтенсивності) у цьому напрямку.




Рис. 16.7. Електричне поле осцилюючого диполя: у ближній зоні поле ніби «причеплене» до диполя, у хвильовій — випромінюється




Рис. 16.8. Полярна діаграма спрямованості дипольного випромінювача: характерна форма «бублика»

**Поляризація випромінювання.** З формули (16.11) видно, що в хвильовій зоні відмінна від нуля лише *одна* компонента електричного поля —  $E_\theta$ : вектор  $\mathbf{E}$  у кожній точці простору лежить у площині, що проходить через вісь диполя (напрямок  $\mathbf{p}$ ) і напрямок спостереження  $\mathbf{r}$ . Оскільки ця площина для заданого напрямку спостереження не змінюється з часом (диполь коливається вздовж фіксованої осі), випромінена хвиля виявляється *лінійно поляризованою*: вектор  $\mathbf{E}$  у кожній точці простору коливається вздовж однієї й тієї самої прямої, а не обертається й не описує еліпс. Це не просто математична деталь: саме завдяки лінійній поляризації дипольного випромінювання приймальні антени ефективно вловлюють сигнал лише тоді, коли їх зорієнтовано *вздовж* площини коливань поля хвилі (детальніше — нижче), а поляризаційні світлофільтри здатні пропускати чи затримувати світло певної поляризації (детальніше про поляризацію — гл. 15).

#### 16.4. Потужність випромінювання осцилятора

Густина потоку електромагнітної енергії характеризується вектором Пойнтінга  $\mathbf{\Pi}$  (гл. 13); потік енергії крізь поверхню сфери радіуса  $r$ , що оточує осцилятор, і називають *потужністю випромінювання*. Елемент площі сфери в сферичних координатах  $d\sigma = r^2 \sin \theta d\theta d\varphi$ ,

тому, підставляючи поля хвильової зони (16.11) у  $\Pi = \frac{c}{4\pi}EB = \frac{c}{4\pi}E^2$ :

$$\begin{aligned} \frac{dW}{dt} &= \oint_{\sigma} \Pi d\sigma = \frac{c}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \left[ \frac{\sin \theta}{c^2 r} \ddot{p}\left(t - \frac{r}{c}\right) \right]^2 r^2 \sin \theta d\theta d\varphi \\ &= \frac{\ddot{p}^2\left(t - \frac{r}{c}\right)}{4\pi c^3} \cdot 2\pi \int_0^{\pi} \sin^3 \theta d\theta. \end{aligned} \quad (16.12)$$

Оскільки  $\int_0^{\pi} \sin^3 \theta d\theta = \frac{4}{3}$ , отримуємо

$$\boxed{\frac{dW}{dt} = \frac{2\ddot{p}^2\left(t - \frac{r}{c}\right)}{3c^3}}. \quad (16.13)$$

Тут  $\ddot{p}$  — друга похідна дипольного моменту за часом (тобто «прискорення» дипольного моменту). Для гармонічного осцилятора  $p = p_0 \cos \omega t$ ,  $\ddot{p} = -\omega^2 p_0 \cos \omega t$ , і, усереднюючи за період ( $\langle \cos^2 \rangle = 1/2$ ):

$$\boxed{\left\langle \frac{dW}{dt} \right\rangle = \frac{\omega^4 p_0^2}{3c^3}}. \quad (16.14)$$

Середня потужність випромінювання осцилятора пропорційна квадрату амплітуди дипольного моменту  $p_0$  і — значно різкіше —

*четвертій степені частоти*  $\omega$ . Саме тому для радіозв'язку використовують відносно *короткі* хвилі (десятки метрів — кілометри, тобто порівняно високі частоти за мірками радіодіапазону): довгі хвилі (наднизькі частоти) від повільно змінних струмів практично не випромінюються —  $\omega^4$  у чисельнику дає надзвичайно різкий виграш у потужності випромінювання. Реальні радіоантени часто мають розмір порядку половини довжини хвилі — саме такі *півхвильові*



Рис. 16.9. Реальна півхвильова дипольна антена

*диполі* (рис. 16.9) найефективніше випромінюють і приймають електромагнітні хвилі.

**Розсіювання світла: чому небо блакитне.** Тим же характером залежності випромінювання осцилятора від частоти пояснюється,

зокрема, і блакитний колір неба (рис. 16.10). Сонячне світло, що пронизує атмосферу, розсіюється молекулами повітря, які можна вважати елементарними осциляторами: під впливом світлової хвилі вони здійснюють *вимушені* коливання. Оскільки період власних коливань цих молекул істотно відрізняється від періоду видимого світла (резонанс відсутній), амплітуда вимушених коливань слабо залежить від частоти хвилі, тому інтенсивність розсіяного світла, тобто інтенсивність випромінювання цих вимушених осциляторів, за формулою (16.14), обернено пропорційна  $\lambda^4$  (позаяк  $\omega \propto 1/\lambda$ ). Тому короткохвильове (синє) світло розсіюється значно сильніше, ніж довгохвильове (червоне), — і небо здається блакитним.

Та сама залежність  $\propto 1/\lambda^4$  пояснює і, на перший погляд, протилежне явище — *червоне Сонце на заході*. Коли Сонце стоїть низько над горизонтом, його промені, перш ніж дістатися ока спостерігача, проходять крізь *набагато товщий* шар атмосфери, ніж опівдні. Синя й фіолетова складові світла, розсіюючись найсильніше, встигають майже повністю «вибути» з прямого пучка вздовж цього довгого шляху (розсіюючись убік — це і є та сама блакить, яку ми бачимо, дивлячись не на Сонце, а в інший бік неба); до ока ж у прямому напрямку доходить переважно те, що лишилося в пучку, — довгохвильове, червоно-жовтогаряче світло. Отже, блакитне небо вдень і червоне Сонце на заході — два прояви однієї й тієї самої фізики *релеївського розсіювання*: розсіяне вбік світло — блакитне, послаблений розсіюванням прямий пучок — червоний.



Рис. 16.10. Розсіювання сонячного світла молекулами атмосфери — причина блакитного кольору неба

**Опір випромінювання.** З погляду генератора, що живить антену змінним струмом, випромінена антеною енергія — це енергія, яка *безповоротно* йде з кола, точнісінько так само, як і енергія, що розсіюється на звичайному омичному опорі. Тому в теорії кін зручно формально ввести *опір випромінювання*  $R_{\text{вип}}$  — такий еквівалентний опір, що виділяв би в собі ту саму середню потужність  $\langle dW/dt \rangle$  при тому самому амплітудному струмі  $I_0$  в антені, який реально в ній тече:

$$\left\langle \frac{dW}{dt} \right\rangle \equiv \frac{1}{2} I_0^2 R_{\text{вип}}.$$



Це дозволяє формально врахувати випромінювання нарівні зі звичайними тепловими втратами при розрахунку електричних кіл антен, хоча фізична природа цих «втрат» зовсім інша: енергія не переходить у тепло всередині самої антени, а назавжди йде з нею у вигляді електромагнітної хвилі. Той самий півхвильовий диполь чудово працює й у зворотному режимі — як приймальна антена (це — наслідок *теорему взаємності*: та сама геометрія провідника, що ефективно перетворює змінний струм на хвилю, так само ефективно перетворює енергію набігаючої хвилі назад у струм в антені). Саме тому характеристики антени — діаграма спрямованості й поляризаційні властивості — однакові й для передавання, і для приймання.

### 16.5. Випромінювання рухомого заряду

Скориставшись моделлю «важкий  $+q$  — легкий рухомий  $-q$ » (рис. 16.5) і формулою (16.13), підставимо  $\ddot{\mathbf{r}} = -q\dot{\mathbf{v}}$ :

$$\frac{dW}{dt} = \frac{2q^2}{3c^3} \dot{\mathbf{v}}^2. \quad (16.15)$$

Тут  $\dot{\mathbf{v}}$  — прискорення заряду (друга похідна його радіус-вектора за часом). Формулу (16.15) називають *формулою Лармора*.

Формула (16.15) — один із найважливіших результатів класичної електродинаміки: **будь-який** заряд, що рухається з прискоренням, неминуче випромінює електромагнітну енергію, причому втрачена потужність залежить **лише** від заряду й миттєвого прискорення — і зовсім не залежить від того, чому саме заряд прискорюється (електричне поле, магнітне поле, механічний поштовх). Заряд, що рухається **рівномірно** й прямолінійно ( $\dot{\mathbf{v}} = 0$ ), не випромінює взагалі — випромінює лише **прискорений** заряд.

**Гальмівне випромінювання.** Різке гальмування швидких заряджених частинок — поширений і технологічно важливий прояв формули Лармора, який називають *гальмівним випромінюванням* (нім. *Bremsstrahlung*). Саме на ньому ґрунтується робота рентгенівської трубки: пучок електронів, розігнаний високою напругою (десятки кіловольт), влучає в металевий анод і різко (за характерний час порядку розміру атома) гальмується електричним полем атомних ядер речовини анода. За формулою (16.15) таке величезне (від’ємне) прискорення неминуче супроводжується випромінюванням; оскільки різні електрони пучка гальмуються по-різному — одні зупиняються практично одразу в одному зіткненні, інші — поступово, за кілька



послідовних зіткнень, віддаючи енергію частинами, — випромінювання виходить не на одній частоті, а суцільним спектром. Саме так рентгенівські трубки й отримують потрібне для медичної діагностики, дефектоскопії металів та рентгеноструктурного аналізу випромінювання.

**Синхротронне випромінювання.** Той самий принцип — прискорено рухомий по коловій траєкторії заряд неминуче випромінює — працює не лише для кулонівського притягання, а й для руху заряджених частинок по колу в магнітному полі (де прискорення забезпечує сила Лоренца, а не кулонівська сила). На цьому явищі, яке називають *синхротронним випромінюванням*, ґрунтується робота потужних лабораторних джерел рентгенівського й ультрафіолетового випромінювання (синхротронів) для дослідження речовини й матеріалів; водночас воно ж — головне джерело небажаних втрат енергії в кільцевих прискорювачах заряджених частинок. Оскільки втрати різко зростають зі зменшенням маси частинки, для легких, ультрарелятивістських електронів синхротронні втрати на коловій орбіті стають катастрофічними — саме тому найбільші сучасні прискорювачі електронів і позитронів роблять *лінійними*, тоді як важчі протони (Великий адронний колайдер) і далі успішно прискорюють по кільцю.

**Стабільність атома: класична суперечність.** Формула Лармора має й драматичний історичний наслідок: електрон, що обертається по коловій орбіті навколо ядра (як у класичній «планетарній» моделі атома Резерфорда), рухається з доцентровим прискоренням, а отже, за (16.15), *неминуче випромінює* й безперервно втрачає енергію. Оцінка (аналогічна до задачі 3 нижче) показує, що класичний електрон мав би *впасти на ядро* за час порядку  $10^{-11}$  с — атоми в такій моделі просто не могли б бути стабільними!

! Суперечність між класичною електродинамікою й спостережуваною стабільністю атомів стала одним з головних поштовхів до створення квантової механіки: М. Бор 1913 р. був змушений постулювати, що на деяких («стаціонарних») орбітах електрон *всупереч* класичній електродинаміці не випромінює — цей постулат, який не мав жодного пояснення в межах класичної фізики, згодом отримав строге обґрунтування вже в повній квантовій теорії.

**Реакція випромінювання і парадокси самодії.** Формула (16.15) описує втрату енергії, але не пояснює, *як саме* заряд «відчуває» цю

втрату. Якщо заряд випромінює, то на нього має діяти додаткова сила з боку його власного поля — **сила реакції випромінювання** (самодія). У класичній електродинаміці її записують у вигляді формули Абрагама–Лоренца:

$$\mathbf{F}_{\text{rad}} = \frac{2q^2}{3c^3} \ddot{\mathbf{v}}. \quad (16.16)$$

Тут  $\ddot{\mathbf{v}}$  — **третя** похідна радіус-вектора заряду за часом (похідна прискорення, його «ривок»). Через це рівняння руху заряду з урахуванням (16.16) стає диференціальним рівнянням **третього** порядку — і саме звідси виникають класичні парадокси.

Рівняння з третьою похідною має, крім фізичних, два неприйнятні типи розв'язків:

- **самочинний розгін** (runaway): заряд без зовнішніх сил експоненційно збільшує прискорення, тобто енергія нібито береється «нізвідки»;
- **передприскорення** (pre-acceleration): заряд починає реагувати на силу ще до того, як вона ввімкнулася, що в наївному вигляді порушує причинність.

До цього додається проблема точкового заряду: його власна енергія розбігається, і коректне віднімання нескінченностей вимагає перенормування. У межах класичної електродинаміки ці труднощі так і не були остаточно подолані — вони стали одним із кроків до квантової електродинаміки, де реакція випромінювання описується випромінюванням реальних фотонів та обміном віртуальними.

## Задачі

**16.1.** Електромагнітна хвиля, що випромінюється диполем, поширюється у вакуумі так, що у хвильовій зоні на промені, перпендикулярному до осі диполя, на відстані  $r$  від нього середнє значення густини потоку енергії дорівнює  $\langle \Pi \rangle$ . Знайти середню потужність випромінювання диполя.

**Розв'язання.** У хвильовій зоні на промені, перпендикулярному до осі диполя ( $\theta = \pi/2$ ),  $\sin \theta = 1$ , і

$$\langle \Pi \rangle = \frac{c}{4\pi} \langle E^2 \rangle = \frac{c}{4\pi} \cdot \frac{\langle \ddot{\mathbf{p}}^2 \rangle}{c^4 r^2} = \frac{\langle \ddot{\mathbf{p}}^2 \rangle}{4\pi c^3 r^2}.$$

Звідси  $\langle \ddot{\mathbf{p}}^2 \rangle = 4\pi c^3 r^2 \langle \Pi \rangle$ . Підставляючи в (16.13), усереднене за часом:

$$\left\langle \frac{dW}{dt} \right\rangle = \frac{2}{3c^3} \cdot 4\pi c^3 r^2 \langle \Pi \rangle = \frac{8\pi r^2}{3} \langle \Pi \rangle.$$

**16.2.** Сталий за модулем електричний дипольний момент  $\mathbf{p}$  обертають з кутовою швидкістю  $\omega$  навколо осі, перпендикулярної до осі диполя й що проходить через його середину. Знайти потужність випромінювання диполя.

**Розв'язання.** Розкладемо вектор диполя на дві взаємно перпендикулярні складові в площині обертання:  $p_x = p \cos \omega t$ ,  $p_y = p \sin \omega t$ . Тоді

$$\ddot{p}_x = -p\omega^2 \cos \omega t, \quad \ddot{p}_y = -p\omega^2 \sin \omega t,$$

$$\ddot{\mathbf{p}}^2 = \ddot{p}_x^2 + \ddot{p}_y^2 = p^2\omega^4 (\cos^2 \omega t + \sin^2 \omega t) = p^2\omega^4 = \text{const}.$$

За формулою (16.13) (яка тут одразу постійна в часі, тож усереднення не потрібне):

$$\frac{dW}{dt} = \frac{2p^2\omega^4}{3c^3}$$

— рівно вдвічі більше, ніж у лінійного осцилятора (16.14) з тією самою амплітудою  $p$ .

*Зауваження:* обертовий диполь — це суперпозиція **двох** лінійних осциляторів у взаємно перпендикулярних напрямках, зсунутих за фазою на  $90^\circ$ . Оскільки миттєва потужність кожного окремого осцилятора коливається в протифазі до іншої (коли  $\cos^2 \omega t$  максимальний,  $\sin^2 \omega t$  — мінімальний, і навпаки), їхня **сума** виявляється сталою в часі, а не лише в середньому, — обертовий диполь випромінює цілком рівномірно, без пульсацій потужності.

**16.3.** Знайти потужність випромінювання нерелятивістської частинки із зарядом  $e$  і масою  $m$ , що рухається коловою орбітою радіуса  $R$  у полі нерухомого точкового заряду  $q$ .

**Розв'язання.** Кулонівська сила забезпечує доцентрове прискорення:

$$\frac{eq}{R^2} = \frac{mv^2}{R}, \text{ звідки доцентрове прискорення}$$

$$\dot{v} = \frac{v^2}{R} = \frac{eq}{mR^2}.$$

Підставляючи у формулу Лармора (16.15):

$$\frac{dW}{dt} = \frac{2e^2}{3c^3} \left( \frac{eq}{mR^2} \right)^2 = \frac{2e^4 q^2}{3c^3 m^2 R^4}.$$

Саме ця формула (з  $e = q =$  заряд електрона,  $m =$  маса електрона,  $R \sim 10^{-10}$  м — розмір атома) і дає ту саму драматичну оцінку часу падіння класичного електрона на ядро  $\sim 10^{-11}$  с, про яку

**!** йшлося вище. Той самий принцип працює й для руху заряджених частинок по колу в магнітному полі (сила Лоренца замість кулонівської) — це **синхротронне випромінювання**, про яке йшлося вище.

## Підсумки

Розділ про випромінювання замикає весь курс електрики й магнетизму найглибшим можливим підсумком: **будь-який** прискорений заряд неминуче породжує хвилю, що назавжди йде від нього в навколишній простір, — а електромагнітне поле остаточно постає перед нами не як допоміжна математична конструкція для опису сил між зарядами, а як цілком самостійна, фізично реальна субстанція, здатна існувати, поширюватись і переносити енергію **без** будь-яких зарядів поблизу. Саме на цьому явищі — випромінюванні прискорених зарядів — ґрунтується вся радіотехніка, вся астрофізика випромінювання зір і туманностей, і, зрештою, саме воно — а не якийсь окремий, спеціально влаштований «носіє світла» — відповідає за існування й поширення видимого світла в природі.

## ? Контрольні питання

- 1 У чому полягав дослід Герца 1888 р.? Як була влаштована установка з випромінювальним та приймальним вібраторами, і чому в приймачі виникає резонансний відгук?
- 2 Чим електромагнітна хвиля принципово відрізняється від статичних електричного й магнітного полів у сенсі зв'язку з джерелом?
- 3 Опишіть якісну картину випромінювання короткочасно прискореного заряду: чим відрізняється поле, яке бачить зовнішній спостерігач, від поля, яке бачить внутрішній, і що відбувається в проміжній сферичній оболонці товщиною  $ct$ ?
- 4 Чому саме необхідність «зшити» без розриву силові лінії поля до й після прискорення заряду породжує додаткову поперечну складову поля?
- 5 Виведіть формулу поперечної складової поля випромінювання  $E_{\perp} = \frac{q}{c^2 r} a(t - r/c) \sin \theta$ , використовуючи подібність трикутників у зламі силових ліній.
- 6 Чому напруженість поля хвилі спадає як  $1/r$ , на відміну від електростатичного поля  $\propto 1/r^2$ ? Як це узгоджується із законом збереження енергії?

- 7 Що таке час запізнення і чому поле випромінювання в момент  $t$  визначається прискоренням заряду не в цей самий момент, а в момент  $t - r/c$ ?
- 8 Чому монопольного випромінювання не існує? Як ізольований коливний заряд, попри закон збереження заряду, все ж утворює випромінюючу систему — диполь?
- 9 Що таке запізнюючі потенціали і чим вони відрізняються від випереджувальних? Чому саме запізнюючий розв'язок відповідає фізичній причинності?
- 10 Чим поле диполя в ближній зоні ( $r \ll \lambda/2\pi$ ) відрізняється від поля в хвильовій зоні ( $r \gg \lambda/2\pi$ )? Чому в ближній зоні поле практично збігається зі статичним полем диполя того самого моментального значення  $p(t)$ ?
- 11 Запишіть поля хвильової зони диполя  $E_\theta = B_\phi = \sin \theta \ddot{p}(t - r/c)/(c^2 r)$ . Які риси плоскої електромагнітної хвилі вони відтворюють? Чому диполь не випромінює вздовж власної осі?
- 12 Що таке діаграма спрямованості дипольного випромінювача? Чому вона має характерну форму «бублика», з максимумом в екваторіальній площині?
- 13 Чому випромінювання диполя виявляється лінійно поляризованим? Яке практичне значення це має для орієнтації приймальних антен?
- 14 Виведіть формулу миттєвої потужності дипольного випромінювання  $dW/dt = 2\ddot{p}^2(t - r/c)/(3c^3)$ , інтегруючи вектор Пойнтінга по сфері у хвильовій зоні.
- 15 Виведіть середню потужність випромінювання гармонічного осцилятора  $\langle dW/dt \rangle = \omega^4 p_0^2/(3c^3)$ . Чому саме різка залежність від четвертого степеня частоти пояснює перевагу коротких хвиль для ефективного радіовипромінювання?
- 16 Поясніть, чому небо блакитне, спираючись на залежність інтенсивності розсіяного світла  $\propto 1/\lambda^4$ . Як та сама залежність пояснює червоний колір Сонця на заході?
- 17 Що таке опір випромінювання антени? Чим фізична природа цих «втрат» відрізняється від звичайних омичних втрат, попри формальну схожість у розрахунку кіл?
- 18 Виведіть формулу Лармора  $dW/dt = 2q^2\dot{v}^2/(3c^3)$  для потужності випромінювання довільного прискореного заряду. Чому рівномірно рухомий заряд не випромінює взагалі?
- 19 Що таке гальмівне випромінювання (Bremsstrahlung)? Чому воно виходить не на одній частоті, а суцільним спектром, і як це використовується в рентгенівських трубках?

- 20 Що таке синхротронне випромінювання? Чому синхротронні втрати особливо катастрофічні для легких ультрарелятивістських частинок, і чому це змушує будувати найбільші прискорювачі електронів лінійними, а не кільцевими?
- 21 У чому полягає класична суперечність між формулою Лармора та стабільністю атома? Який історичний вихід із цієї суперечності запропонував Бор?



## **Частина VII**

# **Електромагнітні коливання та хвилі в колах і хвилеводах**

Досі електричне і магнітне поле розглядалися переважно як самостійний фізичний об'єкт: ми записали рівняння Максвелла, з'ясували, що вони допускають розв'язки у вигляді електромагнітних хвиль, і простежили, як збурення поля поширюється в просторі зі скінченною швидкістю  $c$ . Проте є практично важливі задачі, де поле не поширюється у вільному просторі, а виявляється «замкненим» в електричному колі — системі провідників, конденсаторів і котушок, з'єднаних певним чином.

Виникає природне питання: чи можна описувати процеси в такому колі, не розв'язуючи щоразу повні рівняння Максвелла, а обмежившись значно простішими співвідношеннями — законом Ома, правилами Кірхгофа, формулами для заряду конденсатора чи струму в котушці? Виявляється, що так, — але лише за певної умови, яка й дозволяє знехтувати хвильовим (запізненим) характером поля всередині кола. Ця умова називається *квазістаціонарним наближенням*, і саме з неї ми розпочнемо вивчення коливальних процесів в електричних колах.

### 17.1. Квазістаціонарне наближення

Процес вважається *квазістаціонарним*, якщо миттєві значення струму в усіх ділянках провідника (нерозгалуженого кола) однакові, а електричні поля в конденсаторах такі самі, як в електростатиці.

Сформулюємо умову квазістаціонарності. По електричному колу поширюється електромагнітний сигнал, швидкість якого порядку швидкості світла. Якщо частота сигналу  $\omega$ , то відповідна довжина хвилі порядку  $\lambda = 2\pi c/\omega = cT$ , де  $T = 2\pi/\omega$  — характерний період коливань або змін сигналу. Якщо довжина кола  $l$  така, що

$$l \ll \lambda, \quad \text{або} \quad l \ll cT, \quad (17.1)$$

то в усіх ділянках кола струми й напруги змінюються синхронно, в одній і тій самій фазі. Оскільки час проходження сигналом усього

кола  $\tau \sim l/c$ , то умову квазістаціонарності можна записати у вигляді

$$\tau \ll T. \quad (17.2)$$

Наскільки серйозна ця умова для звичної нам мережі 50 Гц? Довжина хвилі становить  $\lambda = cT \approx 3 \times 10^8 \text{ м/с} \cdot 0,02 \text{ с} \approx 6000 \text{ км}$ . Для будинкової проводки чи навіть цілого заводу це запас у сотні тисяч разів — квазістаціонарність виконується з величезним надлишком. Але магістральна лінія електропередачі (ЛЕП) може тягнутися на сотні й тисячі кілометрів, тобто вже становити відчутну частку довжини хвилі мережі. Тоді просту схему з  $R$ ,  $L$ ,  $C$  доводиться замінювати повноцінною теорією довгих ліній, в якій напруга і струм у різних точках проводу зсунуті за фазою, як у хвилі, що біжить уздовж лінії. Саме тому надто довга лінія, розімкнута на одному кінці, може несподівано увійти в резонанс із частотою мережі — про це ще буде мова далі в цій главі.

Далі ми розглядаємо саме квазістаціонарні процеси. Це означає, що ми нехтуємо скінченним часом поширення електромагнітної взаємодії вздовж кола й вважаємо, що струм і напруга встигають узгодитися по всьому колу в кожний момент часу. Іншими словами, коло описується не як система з розподіленими параметрами (довга лінія), а як система із зосередженими елементами — резисторами  $R$ , котушками  $L$  і конденсаторами  $C$ , з'єднаними ідеальними провідниками. Саме в межах цього наближення справедливі закон Ома, правила Кірхгофа та рівняння коливального контуру, тож усі подальші результати — вільні й вимушені колювання, змінний струм, резонанс — чинні лише тією мірою, якою виконується умова (17.2).

## 17.2. Вільні колювання в коливальному контурі

**Рівняння коливального контуру.** Нехай є електричне коло, що включає ємність (конденсатор)  $C$ , індуктивність  $L$ , опір  $R$  і стороннє джерело електрорушійної сили (ЕРС)  $\mathcal{E}$  (рис. 17.1). Складемо рівняння, що визначає зміну струму в колі<sup>1</sup>. Застосуємо теорему про циркуляцію електричного поля до замкнутого контуру  $\Gamma = \{12341\}$ :

$$\oint_{\{12341\}} E_l dl = -\frac{d\Phi}{dt}. \quad (17.3)$$

В праву частину цієї рівності входить ЕРС індукції, що виникає в котушці індуктивності при зміні магнітного потоку. Додатковий

<sup>1</sup>У цій главі всюди ми використовуємо систему одиниць СІ, в якій  $\Phi = LI$ ,  $\mathcal{E} = -d\Phi/dt$ .

облік цього елемента кола в лівій частині рівності вже не потрібен. Будемо вважати також, що весь опір кола об'єднано в один елемент  $R$ . Виберемо за додатний напрямок обходу контуру той, що вказано на рис. 17.1 для струму  $I$ .




Рис. 17.1. Контур, що включає конденсатор, індуктивність, опір  $R$  і стороннє джерело ЕРС  $\mathcal{E}$ .

Виділимо тепер у циркуляції окремі ділянки, що містять по одному суттєвому елементу кола:

$$\oint_{\{12341\}} E_l dl = \int_{(12)} E_l dl + \int_{(23)} E_l dl + \int_{(34)} E_l dl + \int_{(41)} E_l dl. \quad (17.4)$$

Доданок  $\int_{(41)} E_l dl = 0$ , оскільки на цій ділянці немає елементів, що змінюють потенціал. Доданок

$$\int_{(12)} E_l dl = \varphi_1 - \varphi_2 \quad (17.5)$$

визначає зміну потенціалу на ділянці 12 і враховує стороннє джерело (стік) енергії — електрорушійну силу. ЕРС вводиться рівністю

$$\mathcal{E} = \varphi_2 - \varphi_1 \quad (17.6)$$

і дає *приріст* потенціалу при переході цього елемента.

Розглянемо ділянку контуру 23. На цій ділянці з не врахованих раніше елементів присутні тільки провідники з опором  $R$ , тому

$$\int_{(23)} E_l dl = IR. \quad (17.7)$$

Ділянка контуру 34 містить конденсатор. Вважаємо, що на верхній пластині є заряд  $(+q)$ , а на нижній  $(-q)$ . Тоді струм у додатному напрямку пов'язаний із зарядом  $q$  співвідношенням  $I = dq/dt$  і відповідає заряджанню верхньої пластини конденсатора. За означенням напруга на конденсаторі є  $V = \varphi_3 - \varphi_4$ . З урахуванням цього маємо

$$\int_{(34)} E_l dl = \varphi_3 - \varphi_4 = V = \frac{q}{C}, \quad (17.8)$$

де введено ємність конденсатора  $C = q/V$ .

З урахуванням сказаного отримуємо

$$-\mathcal{E} + IR + \frac{q}{C} = -\frac{d\Phi}{dt}. \quad (17.9)$$

Перепишемо це рівняння, маючи на увазі зв'язок магнітного потоку і струму  $\Phi = LI$ :

$$L \frac{dI}{dt} + IR + \frac{q}{C} = \mathcal{E}. \quad (17.10)$$

**Рівняння вільних коливань.** Нехай у замкненому колі, показаному на рис. 17.1, відсутнє джерело ЕРС. Тоді рівняння (17.10) набирає вигляду

$$L \frac{dI}{dt} + IR + \frac{q}{C} = 0. \quad (17.11)$$

Введемо позначення

$$2\gamma = \frac{R}{L}, \quad \omega_0^2 = \frac{1}{LC} \quad (17.12)$$

і врахуємо, що  $I = dq/dt$ . Тоді отримаємо таке рівняння:

$$\ddot{q} + 2\gamma\dot{q} + \omega_0^2 q = 0. \quad (17.13)$$

Це рівняння описує поведінку заряду на конденсаторі за відсутності сторонніх джерел енергії і називається *рівнянням вільних коливань*.

**Гармонічні коливання.** Нехай опір кола дорівнює нулю:  $R = 0$ . Тоді  $\gamma = 0$ , і ми приходимо до рівняння гармонічного осцилятора:

$$\ddot{q} + \omega_0^2 q = 0. \quad (17.14)$$

Розв'язок цього рівняння має вигляд

$$q(t) = q_0 \cos(\omega_0 t + \varphi_0). \quad (17.15)$$

Значення амплітуди  $q_0$  і початкової фази  $\varphi_0$  коливань визначаються з початкових умов. Частота коливань є

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}. \quad (17.16)$$

Відповідно період коливань дорівнює

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{LC}. \quad (17.17)$$

Це співвідношення називається *формулою Томсона*.

Система, що здійснює коливання, називається *осцилятором*. Осцилятор називається *гармонічним*, якщо коливання, які він здійснює, є гармонічними, тобто описуються формулою

$$q(t) = q_0 \cos(\omega t + \varphi_0). \quad (17.18)$$

Величина  $q_0$  в цьому співвідношенні називається *амплітудою*, а аргумент косинуса  $\varphi = \omega t + \varphi_0$  — *фазою коливань*.

**Згасаючі коливання.** Розглянемо загальний випадок рівняння вільних коливань

$$\ddot{q} + 2\gamma\dot{q} + \omega_0^2 q = 0. \quad (17.19)$$

Введемо комплекснозначну функцію  $\hat{q}(t)$ , таку, що  $\text{Re } \hat{q}(t) = q(t)$ , і яка підпорядковується тому самому рівнянню, що й  $q(t)$ :

$$\frac{d^2 \hat{q}}{dt^2} + 2\gamma \frac{d\hat{q}}{dt} + \omega_0^2 \hat{q} = 0. \quad (17.20)$$

Будемо шукати розв'язок у формі

$$\hat{q}(t) = q_0 e^{i\Omega t}. \quad (17.21)$$

Підстановка цього виразу в (17.20) дає

$$[-\Omega^2 + 2i\gamma\Omega + \omega_0^2] \hat{q} = 0, \quad (17.22)$$

що приводить до квадратного рівняння для  $\Omega$ :

$$\Omega^2 - 2i\gamma\Omega - \omega_0^2 = 0 \Rightarrow \Omega_{1,2} = i\gamma \pm \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}. \quad (17.23)$$

Відповідно загальний розв'язок диференціального рівняння (17.20) є лінійною комбінацією частинних розв'язків, що відповідають двом кореням цього квадратного рівняння:

$$\hat{q}(t) = q_{10} e^{i\Omega_1 t} + q_{20} e^{i\Omega_2 t}. \quad (17.24)$$



Коефіцієнти  $q_{10}$  і  $q_{20}$  визначаються з початкових умов.

Розв'язок вихідного рівняння (17.13) є  $q(t) = \operatorname{Re} \hat{q}(t)$ .

Наведемо частинні випадки.

1) Слабке затухання:  $\omega_0 > \gamma$ .

Позначимо  $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$ . Тоді  $\Omega_{1,2} = i\gamma \pm \omega$ , і розв'язок можна переписати у вигляді

$$\hat{q}(t) = e^{-\gamma t} [q_{10}e^{i\omega t} + q_{20}e^{-i\omega t}]. \quad (17.25)$$

Маючи на увазі формулу Ейлера

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi \quad (17.26)$$

і відділяючи дійсну частину  $q(t) = \operatorname{Re} \hat{q}(t)$ , отримаємо

$$q(t) = e^{-\gamma t} (a \cos \omega t + b \sin \omega t) = q_0 e^{-\gamma t} \cos(\omega t + \varphi_0). \quad (17.27)$$

Розв'язок містить дві довільні сталі  $(a, b)$  або  $(q_0, \varphi_0)$ . Ці пари констант пов'язані співвідношеннями

$$q_0 = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \operatorname{tg} \varphi_0 = -\frac{b}{a}. \quad (17.28)$$

2) Сильне затухання:  $\omega_0 < \gamma$ .

Позначимо  $\Gamma = \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$ . Тоді  $\Omega = i(\gamma \pm \Gamma)$ , і розв'язок набирає вигляду

$$q(t) = e^{-\gamma t} [q_{10}e^{\Gamma t} + q_{20}e^{-\Gamma t}]. \quad (17.29)$$

3) Якщо  $\omega_0 = \gamma$ , то  $\Omega_1 = \Omega_2$ , і розв'язок вироджується:

$$q(t) = e^{-\gamma t} (C_1 + C_2 t) \quad (17.30)$$

( $C_1$  і  $C_2$  — довільні сталі).

На рис. 17.2 показано графік затухаючих коливань. Такі коливання можна представляти як періодичні (гармонічні) коливання зі спадною амплітудою:

$$q(t) = A(t) \cos(\omega t + \varphi_0), \quad A(t) = q_0 e^{-\gamma t}. \quad (17.31)$$

На цьому рисунку часова залежність амплітуди затухаючих коливань показана штриховою лінією.

Величина  $\gamma$  показує, з якою швидкістю зменшується амплітуда коливань  $A(t) = q_0 e^{-\gamma t}$ , і називається *коефіцієнтом затухання*. Для  $LCR$ -контурі коефіцієнт затухання рівний  $\gamma = R/2L$ . Обернена величина  $\tau = 1/\gamma$  називається *часом затухання*, і показує, за який час амплітуда коливань зменшується в  $e$  разів.




Рис. 17.2. Графік затухаючих коливань. Штриховою лінією показано часову залежність амплітуди  $A(t) = q_0 e^{-\gamma t}$ .

**Закон збереження енергії.** Запишемо диференціальне рівняння затухаючих коливань у такій формі:

$$L\ddot{q} + \frac{q}{C} = -R\dot{q}. \quad (17.32)$$

Помножимо почленно це рівняння на  $\dot{q}$  і врахуємо тотожності

$$\dot{q}\ddot{q} = \frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2} \dot{q}^2 \right), \quad \dot{q}q = \frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2} q^2 \right). \quad (17.33)$$

Оскільки  $\dot{q} = I$ , то отримуємо рівність

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{LI^2}{2} + \frac{q^2}{2C} \right) = -RI^2. \quad (17.34)$$

Величина в дужках

$$W = W_L + W_C, \quad W_L = \frac{LI^2}{2}, \quad W_C = \frac{q^2}{2C} \quad (17.35)$$

є повна енергія контуру, запасена в котушці індуктивності ( $W_L$ ) і в конденсаторі ( $W_C$ ). Доданок у правій частині рівності ( $-N = -RI^2$ ) описує, згідно із законом Джоуля—Ленца, втрати енергії. Таким чином, отримуємо

$$\frac{dW}{dt} = -N. \quad (17.36)$$

**Перетворення енергії в контурі без втрат.** Якщо опір контуру дорівнює нулю, то втрати відсутні,  $N = 0$ , і енергія зберігається. При цьому заряд на конденсаторі і струм у колі змінюються за законом

$$q(t) = q_0 \cos(\omega_0 t), \quad I(t) = \dot{q}(t) = -I_0 \sin(\omega_0 t) = I_0 \cos\left(\omega_0 t + \frac{\pi}{2}\right), \quad (17.37)$$

де введена амплітуда струму  $I_0 = \omega_0 q_0$ . Звідси видно, що фази  $q(t)$  і  $I(t)$  зсунуті на  $\pi/2$ . Відповідно для доданків в енергії знаходимо:

$$W_L = \frac{LI^2}{2} = \frac{LI_0^2}{2} \cos^2\left(\omega_0 t + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{LI_0^2}{2} \frac{1 - \cos(2\omega_0 t)}{2}, \quad (17.38)$$

$$W_C = \frac{q^2}{2C} = \frac{q_0^2}{2C} \cos^2(\omega_0 t) = \frac{q_0^2}{2C} \frac{1 + \cos(2\omega_0 t)}{2}. \quad (17.39)$$

Очевидно, що

$$W_L + W_C = \frac{LI^2}{2} + \frac{q^2}{2C} = \frac{LI_0^2}{2} + \frac{q_0^2}{2C} = \text{const.} \quad (17.40)$$

Крім того, в силу співвідношень  $I_0 = \omega_0 q_0$ ,  $\omega_0^2 = 1/LC$  отримуємо

$$W_L^{(0)} = \frac{LI_0^2}{2} = \frac{L\omega_0^2}{2} q_0^2 = \frac{q_0^2}{2C} = W_C^{(0)}. \quad (17.41)$$

Таким чином, запаси енергії в котушці індуктивності і в конденсаторі здійснюють коливання з однаковою амплітудою, але в протифазі, причому періодично відбувається повне перекачування енергії з індуктивності в ємність і назад.

Якщо контур неідеальний ( $R \neq 0$ ), то енергія втрачається. Максимальна швидкість втрат досягається в ті моменти, коли струм у колі максимальний, оскільки в ці моменти максимальні джоулеві втрати ( $N = RI^2$ ).

**Характеристики згасаючих коливань.** Для кількісного опису згасаючих коливань декілька взаємопов'язаних характеристик, кожна з яких описує згасання зі свого боку: через зменшення амплітуди, через втрати енергії, через час життя коливання тощо. Розглянемо основні з них.

**Логарифмічний декремент згасання.** Розглянемо затухаючі коливання (рис. 17.2):

$$q(t) = A(t) \cos(\omega t + \varphi_0), \quad A(t) = q_0 e^{-\gamma t}. \quad (17.42)$$

Виберемо два послідовних максимуми:  $q_n$ ,  $q_{n+1}$ . Величина

$$\delta = \ln(q_n/q_{n+1}) \quad (17.43)$$

називається *логарифмічним декрементом*. Знайдемо явний вираз для  $\delta$ .




Рис. 17.3. Затухаючі коливання. До означення логарифмічного декременту.

Максимуми функції  $q(t)$  визначаються з умови  $\dot{q} = 0$ . З виразу (17.42) знаходимо

$$\begin{aligned}\dot{q} &= q_0 e^{-\gamma t} [-\gamma \cos(\omega t + \varphi_0) - \omega \sin(\omega t + \varphi_0)] = \\ &= -q_0 \omega_0 e^{-\gamma t} \cos(\omega t + \varphi_0 + \varphi_1).\end{aligned}\quad (17.44)$$

Додатковий доданок  $\varphi_1$  у фазі такий, що

$$\cos \varphi_1 = \frac{\gamma}{\sqrt{\gamma^2 + \omega^2}} = \frac{\gamma}{\omega_0}, \quad (17.45)$$

$$\sin \varphi_1 = -\frac{\omega}{\sqrt{\gamma^2 + \omega^2}} = -\frac{\omega}{\omega_0}. \quad (17.46)$$

Враховано також, що відповідно до означення величини  $\omega$  виявляється  $\sqrt{\gamma^2 + \omega^2} = \omega_0$ .

Покладемо  $\dot{q} = 0$ . Як видно з (17.44), проміжок часу між двома сусідніми максимумами становить

$$T = 2\pi/\omega \quad (17.47)$$

і дорівнює періоду коливань множника  $\cos(\omega t + \varphi_0)$  у виразі для  $q(t)$ . Це означає, що згідно з (17.42)

$$\frac{q_n}{q_{n+1}} = \frac{A(t_n)}{A(t_{n+1})} = e^{\gamma T}, \quad (17.48)$$

звідки випливає вираз для логарифмічного декременту:

$$\delta = \gamma T = 2\pi\gamma/\omega. \quad (17.49)$$

У випадку слабого затухання ( $\gamma \ll \omega_0$ ) для LCR-контурі знаходимо:

$$\omega \approx \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad \gamma = \frac{R}{2L} \Rightarrow \delta = \frac{2\pi\gamma}{\omega} = \pi R \sqrt{\frac{L}{C}}. \quad (17.50)$$

Смисл логарифмічного декременту такий. За характерний час затухання коливань  $\tau = 1/\gamma$  осцилятор здійснить

$$n = \frac{\tau}{T} = \frac{1}{\gamma T} = \frac{1}{\delta} \quad (17.51)$$

коливань. Отже,  $\delta = 1/n$ .

**Добротність коливальної системи.** Величина  $Q = \pi n$ , або

$$Q = \omega/2\gamma \quad (17.52)$$

називається *добротністю* коливальної системи. Очевидний зв'язок добротності і логарифмічного декременту:  $Q = \pi/\delta$ . Для послідовного LCR-контуру зі слабким затуханням маємо

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}. \quad (17.53)$$

За період коливань амплітуда коливань заряду і струму зменшується в  $e^{\gamma T}$  разів. При цьому згідно з (17.35) енергія системи зменшується як квадрат амплітуди, тобто в  $e^{2\gamma T}$  разів. Це означає, що якщо на початку якогось періоду коливань в контурі запасена енергія  $W(t)$ , то до початку наступного циклу в системі залишається енергія  $W(t+T) = e^{-2\gamma T} W(t)$ . Втрати енергії за цикл становлять

$$\Delta W = W(t) - W(t+T) = (1 - e^{-2\gamma T}) W(t). \quad (17.54)$$

Вважаючи затухання слабким:  $2\gamma T \ll 1$ , отримуємо  $\Delta W = 2\gamma T \cdot W(t)$ . Звідси випливає

$$\frac{W}{\Delta W} = \frac{1}{2\gamma T} = \frac{1}{2\pi} \frac{\omega}{2\gamma} = \frac{1}{2\pi} Q, \quad (17.55)$$

що й визначає енергетичний смисл добротності  $Q$ . Останню формулу зазвичай записують у вигляді

$$Q = 2\pi \frac{W}{\Delta W}. \quad (17.56)$$

Цю формулу іноді приймають як означення добротності.



*Добротність — це, по суті, спосіб виміряти, наскільки «дзвінкою» є коливальна система: скільки коливань вона встигне зробити.*

ти, перш ніж розтратити запасену енергію. Величини  $Q$  для різних систем відрізняються на порядки. У звичайному LC-контурі з дроту й повітряного конденсатора добротність — це, як правило, кілька десятків чи сотень. У кварцового резонатора наручного годинника вона сягає  $10^4$ – $10^6$ , тому такий годинник і не поспішає та не запізнюється роками. А рекордсменами є надпровідні резонатори, які використовують у прискорювачах заряджених частинок: їхня добротність доходить до  $10^9$ – $10^{11}$  — електромагнітне поле в такому резонаторі «дзвенить», практично не втрачаючи енергії, мільярди періодів підряд.

### 17.3. Вимушені коливання під дією гармонічної ЕРС

**Рівняння вимушених коливань.** Запишемо рівняння (17.10) для послідовного LCR-контурі за наявності ЕРС  $\mathcal{E}$ , що змінюється за гармонічним законом:

$$L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{1}{C}q = \mathcal{E}(t), \quad \mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 \cos \omega t. \quad (17.57)$$

Переходячи від заряду на конденсаторі до напруги ( $V = q/C$ ) і використовуючи введені раніше позначення (17.12) ( $2\gamma = R/L$ ,  $\omega_0^2 = 1/LC$ ), перепишемо це рівняння у вигляді

$$\ddot{V} + 2\gamma\dot{V} + \omega_0^2 V = \omega_0^2 \mathcal{E}_0 \cos \omega t. \quad (17.58)$$

Мати справу з гармонічними функціями не так просто; набагато зручніше працювати з експоненційними, які легко диференціювати й інтегрувати. Ключем, що пов'язує їх, є формула Ейлера

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi.$$

Нехай дійсна величина  $x(t)$  здійснює гармонічні коливання:

$$x(t) = x_0 \cos(\omega t + \varphi_0). \quad (17.59)$$

! Введемо комплексну функцію

$$z(t) = z_0 e^{i\omega t}, \quad (17.60)$$

таку що  $x(t) = \operatorname{Re} z(t)$ . Коефіцієнт  $z_0$  називається **комплексною амплітудою** величини  $x$ . У розглянутому прикладі

$$z_0 = x_0 e^{i\varphi_0}. \quad (17.61)$$

Отже, комплексна амплітуда несе інформацію як про амплітуду  $x_0$ , так і про початкову фазу  $\varphi_0$  коливання.



Нагадаємо, що будь-яке комплексне число  $z = a + ib$  можна записати як  $z = |z|e^{i\varphi}$ , де  $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$  — модуль, а  $\varphi$  — фаза, що визначається як  $\operatorname{tg} \varphi = b/a$ ; при цьому  $\operatorname{Re} z = |z| \cos \varphi$ . Саме ці співвідношення й лежать в основі комплексного представлення: амплітуда  $x_0$  відіграє роль модуля, а початкова фаза  $\varphi_0$  — роль фази комплексної амплітуди  $z_0 = x_0 e^{i\varphi_0}$ .

Далі, для розв'язання отриманого рівняння перейдемо до комплексного представлення коливань, поклавши

$$V(t) \rightarrow \hat{V}(t) = \operatorname{Re} \hat{V}(t) + i \operatorname{Im} \hat{V}(t), \quad V(t) = \operatorname{Re} \hat{V}(t); \quad (17.62)$$

$$\mathcal{E}(t) \rightarrow \hat{\mathcal{E}}(t) = \mathcal{E}_0 e^{i\omega t}, \quad \mathcal{E}(t) = \operatorname{Re} \hat{\mathcal{E}}(t). \quad (17.63)$$

Тоді замість (17.58) будемо мати справу з рівнянням

$$\ddot{\hat{V}} + 2\gamma \dot{\hat{V}} + \omega_0^2 \hat{V} = \mathcal{E}_0 e^{i\omega t}. \quad (17.64)$$

Розв'язок останнього рівняння будемо шукати у вигляді

$$\hat{V}(t) = \hat{V}_s(t) + \hat{V}_f(t), \quad (17.65)$$

де доданок  $\hat{V}_s(t)$  описує вільні коливання («s» = self), а доданок  $\hat{V}_f(t)$  — вимушені коливання («f» = forced):

$$\begin{cases} \ddot{\hat{V}}_s + 2\gamma \dot{\hat{V}}_s + \omega_0^2 \hat{V}_s = 0, \\ \ddot{\hat{V}}_f + 2\gamma \dot{\hat{V}}_f + \omega_0^2 \hat{V}_f = \mathcal{E}_0 e^{i\omega t}. \end{cases} \quad (17.66)$$

Якщо коефіцієнт затухання ненульовий ( $\gamma \neq 0$ ), то вільні коливання з часом затухнуть:  $\hat{V}_s(t) \rightarrow 0$ , і залишаться тільки вимушені коливання. Знайдемо розв'язок  $\hat{V}_f(t)$ , що відповідає вимушеним коливанням.

Будемо шукати розв'язок у вигляді

$$\hat{V}_f(t) = \hat{V}_0 e^{i\Omega t}. \quad (17.67)$$

Підстановка цього виразу в друге рівняння в (17.66) дає

$$(\omega_0^2 - \Omega^2 + 2i\gamma\Omega) \hat{V}_0 e^{i\Omega t} = \mathcal{E}_0 e^{i\omega t}. \quad (17.68)$$

Оскільки така рівність повинна виконуватися в будь-який момент часу, то звідси випливає  $\Omega = \omega$  і

$$\hat{V}_0 = \frac{\omega_0^2}{\omega_0^2 - \omega^2 + 2i\gamma\omega} \mathcal{E}_0. \quad (17.69)$$

Отримана залежність називається **частотною характеристикою** контуру.

Покладемо

$$\omega_0^2 - \omega^2 + 2i\gamma\omega = \rho e^{-i\varphi_0}. \quad (17.70)$$

Звідси знаходимо

$$\rho = \sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2\omega^2}, \quad (17.71)$$

$$\operatorname{tg} \varphi_0 = \frac{2\gamma\omega}{\omega^2 - \omega_0^2}. \quad (17.72)$$

З урахуванням цього розв'язок, що описує вимушені коливання напруги, набирає вигляду

$$V_f = V_0 \cos(\omega t + \varphi_0), \quad V_0 = \frac{\omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2\omega^2}} \mathcal{E}_0. \quad (17.73)$$

Перехід від диференціального рівняння(17.57) до звичайної алгебри з комплексними числами (17.68), яким ми щойно скористалися, здавався інженерам XIX століття далеко не очевидним. До 1890-х років розрахунок кожного нового кола змінного струму означав щоразу розв'язувати диференціальні рівняння вручну, що на практиці ставало непідйомним для розгалужених промислових мереж. Усе змінив інженер компанії General Electric Чарльз Протеус Штейнмец: у доповіді «Complex Quantities and Their Use in Electrical Engineering» (1893) він показав, що достатньо замінити напруги й струми комплексними амплітудами — і розрахунок кола перетворюється на просту алгебру, якою ми користуємося в цій главі. Метод Штейнмеца настільки прискорив і спростив проектування електричних мереж, що саме йому значною мірою завдячують швидким розгортанням систем передачі й розподілу електроенергії на змінному струмі наприкінці XIX — на початку XX століття.

**Амплітудно-частотна характеристика.** На рис. 17.4 показана залежність амплітуди вимушених коливань від частоти  $\omega$  зовнішньої ЕРС, яка називається **амплітудно-частотною** (або **амплітудною**) характеристикою.

Як видно з рис. 17.4, при не надто великому затуханні спостерігається сильне зростання амплітуди при наближенні частоти зовнішньої сили (ЕРС) до деякої характерної частоти. Це явище називається **резонансом**, а частота  $\omega_m$ , при якій амплітуда досягає максимуму, — **резонансною частотою**. Докладніше про резонанс ітиметься




Рис. 17.4. Амплітудно-частотна характеристика контуру. Залежність амплітуди вимушених коливань  $V_0$  від частоти  $\omega$  зовнішньої ЕРС.

нижче, а також у розділі 17.4, присвяченому змінному струму, де ми побачимо його з боку імпедансів.

Якщо затухання відсутнє:  $\gamma = 0$ , то резонансна частота збігається з власною частотою осцилятора:  $\omega_m = \omega_0$ . При цьому

$$V_0 = \frac{\omega_0^2}{|\omega_0^2 - \omega^2|} \mathcal{E}_0. \quad (17.74)$$

Якщо ж  $\gamma \neq 0$ , то резонансну частоту можна знайти з (17.73), поклавши  $dV_0/d\omega = 0$ :

$$\omega_m = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}. \quad (17.75)$$

Якщо  $\gamma \geq \omega_0/\sqrt{2}$ , то з ростом частоти ЕРС амплітуда коливань монотонно зменшується при всіх частотах.

**Фазово-частотна характеристика.** Як видно з (17.71), (17.73), коливання напруги  $V_f(t)$  зсунуті по фазі відносно коливань ЕРС  $\mathcal{E}(t)$ . На рис. 17.5 показана залежність фазового зсуву  $\varphi_0$  від частоти ЕРС, яка називається *фазово-частотною* (або *фазовою*) характеристикою.

**Резонанс.** У багатьох практично важливих випадках затухання в коливальних системах мале,  $\gamma \ll \omega_0$ . Знайдемо для цього випадку характеристики резонансної кривої (рис. 17.6).

Згідно з (17.73) резонансна частота  $\omega_m \approx \omega_0$ . Максимум амплітуди досягається при  $\omega \approx \omega_0$  і становить

$$V_{\max} \approx \frac{\omega_0}{2\gamma} \mathcal{E}_0. \quad (17.76)$$




Рис. 17.5. Фазово-частотна характеристика контуру. Залежність фазового зсуву  $\varphi_0$  від частоти  $\omega$  зовнішньої ЕРС.

При  $\omega \rightarrow 0$  амплітуда  $V_0$  прямує до границі

$$V_{\text{ст}} = \mathcal{E}_0. \quad (17.77)$$

Цей результат відображає відгук на статичну дію  $\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 = \text{const}$  і при  $\dot{V} = 0$ ,  $\ddot{V} = 0$  прямо впливає з (17.58).




Рис. 17.6. Характеристики резонансної кривої:  $V_{\text{max}}$  — максимум амплітуди,  $V_{\text{ст}}$  — статична амплітуда,  $\Delta\omega$  — ширина резонансу.

Знайдемо відношення  $V_{\text{max}}/V_{\text{ст}}$ . Згідно з (17.76), (17.77) маємо

$$\boxed{\frac{V_{\text{max}}}{V_{\text{ст}}} = \frac{\omega_0}{2\gamma} = Q.} \quad (17.78)$$

Це відношення збігається з добротністю  $Q$  розглядуваної системи. Таким чином, в резонансі амплітуда коливань в  $Q$  разів більша, ніж статичне відхилення:  $V_{\text{max}} = QV_{\text{ст}}$ .

Амплітуда вимушених коливань зменшується в міру віддалення від резонансної частоти. Знайдемо ширину резонансу  $\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1$ , де  $\omega_1$  і  $\omega_2$  — частоти нижче і вище резонансної, при яких вона зменшується в  $\sqrt{2}$  разів:

$$V_0(\omega) = V_{\max}/\sqrt{2}. \quad (17.79)$$

Будемо вважати затухання слабким. Оскільки при цьому  $\omega_m \approx \omega_0$ ,  $V_{\max} \approx (\omega_0/2\gamma)\mathcal{E}_0$ , то згідно з (17.73) для знаходження шуканих частот маємо рівняння

$$\frac{\mathcal{E}_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2\omega^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\mathcal{E}_0}{2\gamma\omega_0}, \quad (17.80)$$

або

$$\begin{aligned} (\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2\omega^2 &= 8\gamma^2\omega_0^2 \Rightarrow \\ \Rightarrow (\omega_0^2 - \omega^2)^2 &= 4\gamma^2(2\omega_0^2 - \omega^2) \approx 4\gamma^2\omega_0^2. \end{aligned} \quad (17.81)$$

Тут враховано, що в правій частині цієї рівності при малих  $\gamma$  можна покласти  $\omega \approx \omega_0$ . Таким чином, отримуємо

$$\omega_0^2 - \omega^2 \approx \pm 2\gamma\omega_0 \Rightarrow \omega^2 = \omega_0^2 \left(1 \mp \frac{2\gamma}{\omega_0}\right), \quad (17.82)$$

звідки випливає:

$$\omega_1 = \omega_0 - \gamma, \quad \omega_2 = \omega_0 + \gamma. \quad (17.83)$$

Отже, ширина резонансної кривої по рівню  $1/\sqrt{2}$  становить

$$\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1 = 2\gamma. \quad (17.84)$$

Цей результат можна переписати в іншому вигляді, використовуючи поняття добротності:

$$\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q}. \quad (17.85)$$

Отже, чим вище добротність системи, тим вузча резонансна крива.

Тут ми розглянули резонанс у послідовному  $LCR$ -контурі як явище вимушених коливань — через амплітуду напруги на конденсаторі. У розділі 17.4, присвяченому змінному струму, ми побачимо, як той самий результат випливає з аналізу імпедансів, і поширимо його на довільні розгалужені кола.

### 17.4. Змінний струм

Змінним струмом називають струм, миттєве значення якого періодично змінюється з часом. Найважливіший випадок — гармонічний змінний струм, який виникає в колі під дією гармонічної ЕРС. По суті, це ті самі вимушені коливання, які ми розглянули в попередньому розділі. Там ми вже ввели комплексні амплітуди як зручний спосіб опису гармонічних коливань. Тепер ми застосуємо цей метод до розрахунку довільних кіл змінного струму — як нерозгалужених, так і розгалужених. Виявиться, що всі правила — закон Ома, правила Кірхгофа, складання опорів — зберігають свою форму, якщо замінити активний опір  $R$  на комплексний імпеданс  $Z$ .

**Закон Ома в комплексній формі. Імпеданс.** У попередньому розділі ми знайшли комплексну амплітуду напруги на конденсаторі (17.69). Тепер нас цікавить не напруга, а струм у колі. Оскільки  $I = \dot{q}$  і  $V = q/C$ , комплексні амплітуди цих величин пов'язані співвідношенням

$$\hat{I}_0 = i\omega C \hat{V}_0. \quad (17.86)$$

Підставляючи сюди (17.69) і враховуючи, що  $\omega_0^2 = 1/(LC)$ , отримуємо

$$\hat{I}_0 = \frac{i\omega/L}{\omega_0^2 - \omega^2 + 2i\gamma\omega} \mathcal{E}_0. \quad (17.87)$$

Перепишемо знаменник у вигляді

$$\omega_0^2 - \omega^2 + 2i\gamma\omega = -\frac{i\omega}{L} \left[ R + i \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \right], \quad (17.88)$$

що легко перевірити розкриттям дужок. Тоді

$$\hat{I}_0 = \frac{\mathcal{E}_0}{R + i \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right)}. \quad (17.89)$$

Отже, комплексна амплітуда струму пов'язана з комплексною амплітудою ЕРС тим самим співвідношенням, що й у законі Ома для постійного струму, — але замість активного опору  $R$  тут стоїть величина

$$Z = R + i \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right), \quad (17.90)$$

яка називається *імпедансом*<sup>1</sup>, або *комплексним опором*, електричного кола. У компактному вигляді отримане співвідношення записують

<sup>1</sup>Імпеданс — від англ. *impede* — метати, перешкоджати.



як

$$\hat{I}_0 Z = \mathcal{E}_0, \quad (17.91)$$

і називають *законом Ома в комплексній формі*: комплексна амплітуда струму дорівнює комплексній амплітуді ЕРС, поділений на імпеданс. Це той самий закон Ома, що й для постійного струму, лише записаний для комплексних амплітуд гармонічних величин.

Величину

$$\operatorname{Re} Z = R \quad (17.92)$$

називають *активним* (або *омічним*) *опором*, а величину

$$\operatorname{Im} Z = \omega L - \frac{1}{\omega C} \quad (17.93)$$

— *реактивним опором*. Активний опір приводить до втрат енергії в контурі, тоді як реактивний не змінює енергію, але може змінювати динаміку зміни струму.

Імпеданс  $Z$  описує коло в цілому. Кожен з елементів кола має свій власний імпеданс:

$$Z_R = R, \quad Z_C = \frac{1}{i\omega C} = -\frac{i}{\omega C}, \quad Z_L = i\omega L. \quad (17.94)$$

Звідси видно, що імпеданс резистора — дійсна величина, а імпеданси конденсатора й котушки — уявні. Повний імпеданс послідовного LCR-контурі (17.90) є сумою імпедансів окремих елементів:

$$Z = Z_R + Z_C + Z_L. \quad (17.95)$$

Це співвідношення за формою повністю збігається з правилом складання опорів для послідовного кола постійного струму: там теж  $R = R_1 + R_2 + \dots$ . Різниця лише в тому, що тепер опори — комплексні величини, і замість простого додавання дійсних чисел доводиться додавати комплексні, враховуючи їхні фази. Саме в цьому й полягає основна зручність методу комплексних амплітуд: усі правила для кіл постійного струму зберігають свою форму, якщо замінити  $R$  на  $Z$ .

Запишемо струм у вигляді  $I = I_0 e^{i\omega t}$  і помножимо його на імпеданс кожного елемента:

$$U_R = R I_0 e^{i\omega t}, \quad (17.96)$$

$$U_C = -\frac{i}{\omega C} I_0 e^{i\omega t} = \frac{I_0}{\omega C} e^{i(\omega t - \pi/2)}, \quad (17.97)$$

$$U_L = i\omega L I_0 e^{i\omega t} = \omega L I_0 e^{i(\omega t + \pi/2)}. \quad (17.98)$$

Звідси видно, що напруга на резисторі збігається за фазою зі струмом, на конденсаторі — відстає на  $\pi/2$ , а на котушці — випереджає на  $\pi/2$ . Множення на  $i$  у комплексній площині означає поворот на  $+\pi/2$ , а на  $-i$  — на  $-\pi/2$ ; саме тому реактивні елементи зсувають фазу, а активний — ні.

**Векторні діаграми.** Комплексні амплітуди можна зображати векторами на комплексній площині. Тоді додавання струмів і напруг стає додаванням векторів, а закон Ома (17.91) — твердженням про їхню **векторну** суму. Така побудова називається **векторною діаграмою**.

На рис. 17.7 показано векторну діаграму для послідовного LCR-контуру. Вектор струму  $I$  напрямлений уздовж дійсної осі; доданки  $RI$ ,  $i\omega LI$  і  $-iI/(\omega C)$  утворюють прямокутний трикутник, гіпотенуза якого дорівнює вектору ЕРС  $\mathcal{E}$ . З діаграми відразу видно, що

$$\mathcal{E}_0^2 = R^2 I_0^2 + \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2 I_0^2,$$

— тобто векторна діаграма дає той самий результат, що й алгебраїчний підхід, але без обчислень. Саме тому нею зручно користуватися для швидкої якісної оцінки: вона показує, як співвідносяться між собою напруги на елементах і як зсунуті їхні фази.




Рис. 17.7. Векторна діаграма для LCR-контуру, показаного на рис. 17.1, для випадку  $\omega L > 1/\omega C$ .

**Потужність змінного струму.** Відповідно до закону Джоуля-Ленца (в інтегральній формі) потужність, що розсіюється струмом у провідному середовищі, рівна  $Q = \mathcal{E}I$ . У випадку змінних періодично змінюваних струмів і напруг інтерес представляє середнє значення потужності за період коливань:

$$\overline{Q} = \overline{\mathcal{E}I} = \frac{1}{T} \int_t^{t+T} \mathcal{E}(t_1)I(t_1) dt_1. \quad (17.99)$$

У цю формулу входять дійсні величини. Тому користуватися комплексним представленням слід більш обережно. Покладемо

$$\mathcal{E}(t) = \frac{1}{2} (\hat{\mathcal{E}}(t) + \hat{\mathcal{E}}^*(t)), \quad I(t) = \frac{1}{2} (\hat{I}(t) + \hat{I}^*(t)). \quad (17.100)$$

Звідси знаходимо

$$\begin{aligned}\mathcal{E}(t)I(t) &= \frac{1}{4}(\hat{\mathcal{E}}(t) + \hat{\mathcal{E}}^*(t))(\hat{I}(t) + \hat{I}^*(t)) = \\ &= \frac{1}{4}[\hat{\mathcal{E}}(t)\hat{I}(t) + \hat{\mathcal{E}}^*(t)\hat{I}^*(t) + \hat{\mathcal{E}}(t)\hat{I}^*(t) + \hat{\mathcal{E}}^*(t)\hat{I}(t)] = \\ &= \frac{1}{2}\operatorname{Re}[\hat{\mathcal{E}}(t)\hat{I}(t) + \hat{\mathcal{E}}(t)\hat{I}^*(t)].\end{aligned}\quad (17.101)$$

Для знаходження середнього врахуємо, що

$$\hat{\mathcal{E}}(t) = \mathcal{E}_0 e^{i\omega t}, \quad \hat{I}(t) = I_0 e^{i\omega t} e^{i\varphi_0} \quad (17.102)$$

(амплітуди  $\mathcal{E}_0$  і  $I_0$  тут вважаються дійсними величинами). Це означає, що доданок  $\hat{\mathcal{E}}(t)\hat{I}(t)$  осцилює з частотою  $2\omega$  і його середнє значення за період  $T = 2\pi/\omega$  рівне нулю:

$$\overline{\hat{\mathcal{E}}(t)\hat{I}(t)} = \mathcal{E}_0 I_0 e^{i\varphi_0} \overline{\exp[2i\omega t]} = \mathcal{E}_0 I_0 e^{i\varphi_0} \frac{1}{T} \int_t^{t+T} \exp[2i\omega t_1] dt_1 = 0. \quad (17.103)$$

Аналогічно встановлюється, що

$$\overline{\hat{\mathcal{E}}^*(t)\hat{I}^*(t)} = 0. \quad (17.104)$$

В результаті з (17.99) отримуємо

$$\bar{Q} = \frac{1}{2} \operatorname{Re}[\hat{\mathcal{E}}(t)\hat{I}^*(t)]. \quad (17.105)$$

З урахуванням зсуву фаз між струмом і ЕРС звідси знаходимо

$$\bar{Q} = \frac{1}{2} \mathcal{E}_0 I_0 \operatorname{Re}[e^{-i\varphi_0}] = \frac{1}{2} \mathcal{E}_0 I_0 \cos \varphi_0. \quad (17.106)$$

Введемо ефективні значення амплітуд напруги і струму:

$$I_{\text{eff}} = \sqrt{\overline{I^2(t)}} = \frac{1}{\sqrt{2}} I_0, \quad \mathcal{E}_{\text{eff}} = \sqrt{\overline{\mathcal{E}^2(t)}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \mathcal{E}_0. \quad (17.107)$$

Тоді співвідношення (17.106) набуває вигляду

$$\bar{Q} = \mathcal{E}_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos \varphi_0. \quad (17.108)$$

Ця формула показує, що чим більше зсув фаз між струмом і напругою, тим менше розсіювана в опорі потужність. У випадку резонансу, коли  $\operatorname{tg} \varphi_0 = 0$ , споживана потужність максимальна:  $\bar{Q} = \mathcal{E}_{\text{eff}} I_{\text{eff}}$ .

Перепишемо співвідношення (17.105), враховуючи закон Ома:  $\mathcal{E} = IZ$ , а також рівності  $\operatorname{Re} Z = R$ ,  $|\hat{I}|^2 = I_0^2$ :

$$\bar{Q} = \frac{1}{2} \operatorname{Re} (\mathcal{E}(t) \hat{I}^*(t)) = \frac{1}{2} \operatorname{Re} (Z |\hat{I}|^2) = \frac{1}{2} R I_0^2 = R I_{\text{eff}}^2. \quad (17.109)$$

Остання формула показує, що за відсутності активного опору змінний струм роботи не виконує.

Формула  $\bar{Q} = R I_{\text{eff}}^2$  — це, по суті, формула, яка розв'язала долю електричних мереж по всьому світу. Щоб доставити споживачеві задану потужність  $P = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos \varphi_0$ , можна взяти малу напругу й великий струм, або велику напругу й малий струм — добуток лишається тим самим. Але втрати в проводах самої лінії залежать не від потужності, а саме від струму:  $\bar{Q}_{\text{втрат}} = R I_{\text{eff}}^2$ . Тому, підвищивши напругу вдесятеро при тій самій потужності, ми зменшуємо струм у стільки ж разів, а втрати — вже в сто разів. Саме на цьому «спіткнулася» постійнострумова мережа Едісона в 1880-х: підняти напругу постійного струму на відстані було технічно нікчемно, тож електростанції доводилося ставити що майже кожен кілька кварталів. Джордж Вестінгауз і Нікола Тесла натомість запропонували систему змінного струму, в якій трансформатор дозволяє підняти напругу практично без втрат. У 1893 році міжнародна комісія, яку очолював лорд Кельвін, обрала саме цю систему для гідроелектростанції на Ніагарському водоспаді, а в 1895–1896 роках станція вже передавала струм на десятки кілометрів — цю подію й вважають фактичним завершенням «війни струмів» на користь змінного струму. Відтоді магістральні лінії електропередачі (ЛЕП) тримають напругу в сотні кіловольт — не з надмірності, а через оцю саму формулу  $R I_{\text{eff}}^2$ .

**Резонанс напруг і струмів.** У попередньому розділі ми вже зустрілися з явищем резонансу — там воно постало як різке зростання амплітуди вимушених коливань при наближенні частоти ЕРС до власної частоти контуру. Тепер ми подивимось на це саме явище з боку імпедансів: виявиться, що резонанс — це момент, коли реактивний опір кола обертається в нуль. Такий погляд дозволяє однаково просто описати і послідовний контур (резонанс напруг), і паралельний (резонанс струмів), а також поширити аналіз на довільні розгалужені кола.

**Резонансом напруг** називають резонанс у послідовному LCR-контурі (рис. 17.1) при зміні частоти коливань ЕРС. Згідно з (17.89)

максимум амплітуди струму  $I_0(\omega)$  досягається на частоті  $\omega = \omega_0 = 1/\sqrt{LC}$  і становить  $I_{0,\max} = \mathcal{E}_0/R$  (рис. 17.8). Це випливає з того, що на частоті  $\omega_0$  індуктивний і ємнісний імпеданси точно компенсують один одного:

$$Z_L + Z_C = \left( i\omega L + \frac{1}{i\omega C} \right)_{\omega=1/\sqrt{LC}} = 0. \quad (17.110)$$




Рис. 17.8. Залежність амплітуди коливань струму від частоти коливань ЕРС — резонанс напруги на конденсаторі і ЕРС в послідовному  $LCR$ -контурі (рис. 17.1).

В результаті імпеданс контуру зводиться до активного опору  $R$ , тож амплітуда струму досягає максимуму  $I_{0,\max} = \mathcal{E}_0/R$ . Напруга на конденсаторі при цьому дорівнює:

$$V_{C,\max} = \frac{I_{0,\max}}{\omega_0 C} = \frac{\mathcal{E}_0}{\omega_0 CR}.$$

Враховуючи, що  $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ , маємо  $\omega_0 C = \sqrt{C/L}$ , звідки

$$V_{C,\max} = \frac{\mathcal{E}_0}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = Q \mathcal{E}_0,$$


де  $Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$  — добротність контуру (17.53). Отже, напруга на конденсаторі в  $Q$  разів перевищує напругу джерела, тобто в  $Q$  разів перевищує напругу джерела. Те саме стосується й напруги на котушці. Саме тому це явище називають **резонансом напруг**.

Резонанс напруг — це не лише корисне явище (виділення сигналу в радіоприймачах), а й потенційно **небезпечне**. На резонансі напруги на котушці й конденсаторі хоч і рівні за модулем і протилежні за фазою (тому їхня сума дорівнює напрузі джерела), але **кожна з них окремо** в  $Q$  разів перевищує напругу джерела. Уже при  $Q \sim 100$  і напрузі джерела 220 В напруга на конденсаторі сягає 22 000 В — цього достатньо, щоб пробити ізоляцію конденсатора або спричинити розряд між витками котушки. У силовій

! електротехніці це явище називають **перенапругою** і враховують при проектуванні обладнання; в радіотехніці ж його, навпаки, використовують для підсилення слабких сигналів.

**Резонансом струмів** називають резонанс у паралельному  $LCR$ -контурі (рис. 17.9), коли елементи  $L$ ,  $C$ ,  $R$  з'єднані паралельно і підключені до джерела змінного струму. На відміну від резонансу напруг, тут амплітуда струму джерела вважається незмінною, тобто не залежить від параметрів елементів контуру.

Рис. 17.9. Паралельний  $LCR$ -контур, що включає джерело заданого змінного струму  $I(t) = I_0 \cos \omega t$ .



Оскільки елементи контуру з'єднані паралельно, імпеданс кола  $Z$  визначається з рівності

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{Z_R} + \frac{1}{Z_L} + \frac{1}{Z_C}, \quad Z_R = R, \quad Z_L = i\omega L, \quad Z_C = \frac{1}{i\omega C}. \quad (17.111)$$

Струм у зовнішній частині кола дорівнює сумі струмів через окремі елементи:

$$I = I_R + I_L + I_C. \quad (17.112)$$

Позначимо напругу, створювану джерелом струму, як  $U$ . Тоді

$$U = IZ. \quad (17.113)$$

Оскільки напруга на всіх паралельно з'єднаних елементах однакова, то

$$I_R = \frac{U}{Z_R} = \frac{U}{R}, \quad I_L = \frac{U}{Z_L} = \frac{U}{i\omega L}, \quad I_C = \frac{U}{Z_C} = i\omega C U. \quad (17.114)$$

З урахуванням (17.113) перепишемо ці вирази у вигляді

$$I_R = I \frac{Z}{R}, \quad I_L = I \frac{Z}{Z_L}, \quad I_C = I \frac{Z}{Z_C}. \quad (17.115)$$



Амплітуда струму через активний опір дорівнює

$$I_{R_0} = \frac{I_0}{\sqrt{1 + \left(\frac{R}{\omega L} - \omega CR\right)^2}} = \frac{I_0}{\sqrt{1 + \frac{4\gamma^2}{\omega^2} \left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)^2}}. \quad (17.116)$$

Звідси видно, що  $I_{R_0}$  має максимум при  $\omega = \omega_0$  і становить  $(I_{R_0})_{\max} = I_0$ . Це означає, що на резонансній частоті весь струм від джерела тече тільки через активний опір. Справа в тому, що опір блока з паралельно з'єднаних конденсатора й котушки на цій частоті обертається в нескінченність, і струм через нього не тече.

Амплітуди струмів через котушку й конденсатор на резонансній частоті дорівнюють

$$I_{L0} = I_{C0} = \frac{I_0}{Q}, \quad (17.117)$$

де

$$Q = \frac{R}{\omega_0 L} = \omega_0 RC = R\sqrt{\frac{C}{L}} \quad (17.118)$$

— добротність *паралельного* контуру. Зверніть увагу, що вона відрізняється від добротності послідовного контуру (17.53): там  $Q = \frac{1}{R}\sqrt{L/C}$ , тут —  $Q = R\sqrt{C/L}$ . Фізично це означає, що в паралельному контурі добротність зростає зі збільшенням опору  $R$  (менші втрати — вища добротність), тоді як у послідовному — навпаки, спадає.

Таким чином, на резонансній частоті по замкнутому  $LC$ -контурі циркулює струм, який виявляється тим меншим, чим вища добротність кола.

Якщо замість джерела струму використовувати джерело ЕРС, то в зовнішньому колі на частоті  $\omega_0$  спостерігався б *мінімум* струму, а не максимум, як у послідовному контурі. Таке явище називають *антирезонансом*.

Резонанс струмів — це дзеркальне відображення резонансу напруг. Якщо там різко зростали напруги на реактивних елементах, то тут різко зростають *струми* в котушці й конденсаторі: на резонансі  $I_{L0} = I_{C0} = I_0/Q$ , тобто при високій добротності струм у  $LC$ -контурі в багато разів перевищує струм джерела. Це явище широко використовується в індукційних печах: паралельно котушці, що створює змінне магнітне поле, підключають ємність, і на резонансі струм у котушці зростає в багато разів, тоді як струм у підвідних проводах залишається відносно невеликим. Той самий принцип — лише в мініатюрі — лежить в основі побутових індукційних варильних поверхонь і безконтактної зарядки телефонів: замість тонни розплавленого металу тут

вистачає котушки під склокерамічною плитою чи в зарядній панелі.

**!** У радіотехніці резонанс струмів використовують у приймальних пристроях для виділення слабкого сигналу у вузькому спектральному інтервалі поблизу резонансної частоти: паралельний LC-контур має на цій частоті великий опір, тому напруга на ньому максимальна, а сигнали інших частот пригнічуються.

**Правила Кірхгофа для змінного струму.** Розрахунок довільних квазістаціонарних кіл (як нерозгалужених, так і розгалужених) при наявності змінних ЕРС може здійснюватися за правилами Кірхгофа, аналогічним тим, що мають місце у випадку постійних струмів і напруг. Різниця полягає лише в заміні опорів  $R$  на імпеданси  $Z$ .

Правила такі:

1. Сума струмів, що входять у вузол (з урахуванням знаків), рівна нулю (рис. 17.10):

$$\sum_k I_k = 0. \quad (17.119)$$


Дане правило є наслідком закону збереження заряду і стверджує, що у вузлі заряди не можуть накопичуватися.

2. Для будь-якого замкнутого контуру в квазістаціонарному електричному колі виконується рівність

$$\sum_k I_k Z_k = \sum_i \mathcal{E}_i, \quad (17.120)$$

де  $\mathcal{E}_i$  — ЕРС, що входять у вибраний контур,  $I_k$  — струми через елементи контуру, що мають імпеданси  $Z_k$ .

Рис. 17.10. Перше правило Кірхгофа: сума струмів, що входять у вузол, рівна нулю.



Це правило безпосередньо випливає із закону індукції (теорему про циркуляцію для електричного поля в інтегральній формі):

$$\oint_{\Gamma} E_l dl = -\frac{d\Phi}{dt}, \quad \Phi = LI. \quad (17.121)$$

**Приклад розрахунку розгалуженого кола.** Застосуємо правила Кірхгофа до конкретного розгалуженого кола (рис. 17.11): джерело ЕРС  $\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 e^{i\omega t}$  навантажене на паралельно з'єднані резистор  $R$  і конденсатор  $C$ , послідовно з якими ввімкнено котушку  $L$ . Позначимо вузол, у якому сходяться три вітки, буквою  $A$ , а другий вузол — буквою  $B$ . Контур I містить джерело, котушку й резистор; контур II — джерело, котушку й конденсатор.




Рис. 17.11. Розгалужене коло: котушка  $L$  послідовно з паралельно з'єднаними  $R$  і  $C$ . Вузли позначено  $A$  і  $B$ ; контури I та II показано умовно.

\* Застосуємо *перше правило Кірхгофа* до вузла  $E$ : сума струмів, що виходять із вузла, дорівнює нулю. Струм  $I$  приходить до вузла  $E$ , а струми  $I_R$  і  $I_C$  виходять із нього, тому

$$I - I_R - I_C = 0 \Rightarrow I = I_R + I_C. \quad (17.122)$$

Застосуємо *друге правило Кірхгофа* до контуру I (джерело — котушка — резистор):

$$Z_L I + R I_R = \mathcal{E}. \quad (17.123)$$

Для контуру II (джерело — котушка — конденсатор):

$$Z_L I + Z_C I_C = \mathcal{E}. \quad (17.124)$$

Маємо систему трьох рівнянь (17.122)–(17.124) із трьома невідомими  $I$ ,  $I_R$ ,  $I_C$ . Розв'яжемо її. З (17.123) і (17.124) виразимо  $I_R$  і  $I_C$  через  $I$ :

$$I_R = \frac{\mathcal{E} - Z_L I}{R}, \quad I_C = \frac{\mathcal{E} - Z_L I}{Z_C}. \quad (17.125)$$

Підставимо ці вирази в (17.122):

$$I = \frac{\mathcal{E} - Z_L I}{R} + \frac{\mathcal{E} - Z_L I}{Z_C}. \quad (17.126)$$

Розв'язуючи відносно  $I$ , отримуємо

$$I = \frac{\mathcal{E}}{Z_L + \frac{1}{\frac{1}{R} + \frac{1}{Z_C}}}. \quad (17.127)$$

Вираз у знаменнику — це повний імпеданс кола  $Z$ . Дійсно, паралельна ділянка  $R \parallel C$  має імпеданс

$$Z_{RC} = \frac{1}{\frac{1}{R} + \frac{1}{Z_C}} = \frac{R}{1 + i\omega RC}, \quad (17.128)$$

а повний імпеданс кола, згідно з правилом послідовного складання, дорівнює

$$Z = Z_L + Z_{RC} = i\omega L + \frac{R}{1 + i\omega RC}. \quad (17.129)$$

Підставляючи (17.128) і (17.129) у (17.127), отримуємо остаточно

$$I = \frac{\mathcal{E}_0 e^{i\omega t}}{i\omega L + \frac{R}{1 + i\omega RC}} = \mathcal{E}_0 e^{i\omega t} \frac{1 + i\omega RC}{R(1 - \omega^2 LC) + i\omega L}. \quad (17.130)$$

Напруга на паралельній ділянці:

$$U_{RC} = I Z_{RC} = \frac{\mathcal{E}_0 e^{i\omega t} R}{R(1 - \omega^2 LC) + i\omega L}. \quad (17.131)$$

\*

Струми через резистор і конденсатор:

$$I_R = \frac{U_{RC}}{R} = \frac{\mathcal{E}_0 e^{i\omega t}}{R(1 - \omega^2 LC) + i\omega L}, \quad (17.132)$$

$$I_C = i\omega C U_{RC} = \frac{i\omega RC \mathcal{E}_0 e^{i\omega t}}{R(1 - \omega^2 LC) + i\omega L}. \quad (17.133)$$

Перевіримо виконання першого правила Кірхгофа (17.122):

$$I_R + I_C = \frac{\mathcal{E}_0 e^{i\omega t} (1 + i\omega RC)}{R(1 - \omega^2 LC) + i\omega L} = I,$$

що збігається з (17.130). Отже, розв'язок задовольняє обидва правила Кірхгофа.

Із отриманих виразів видно, як розгалужене коло розраховується чисто алгебраїчно: спочатку записуємо рівняння Кірхгофа через імпеданси, потім розв'язуємо систему відносно невідомих струмів. Саме в цьому й полягає практична сила методу комплексних амплітуд: диференціальні рівняння замінюються системою лінійних алгебраїчних рівнянь із комплексними коефіцієнтами.

## 17.5. Частотні фільтри

Оскільки реактивні опори залежать від частоти ( $X_L = \omega L$ ,  $X_C = 1/(\omega C)$ ), кола з реактивними елементами по-різному пропускають сигнали різних частот. Ця властивість лежить в основі **частотних**

**фільтрів** — пристроїв, що виділяють або пригнічують певні ділянки спектра.

**Фільтр низьких частот (ФНЧ).** Найпростіший ФНЧ — це  $RC$ -коло, в якому вихідна напруга знімається з конденсатора (рис. 17.12). Коефіцієнт передачі за напругою:

$$K(\omega) = \frac{U_{\text{вих}}}{U_{\text{вх}}} = \frac{Z_C}{R + Z_C} = \frac{1}{1 + i\omega RC}. \quad (17.134)$$




Рис. 17.12. Фільтр низьких частот: вихідна напруга знімається з конденсатора  $C$ .

Модуль коефіцієнта передачі:

$$|K(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}. \quad (17.135)$$

На низьких частотах  $\omega \ll 1/(RC)$  маємо  $|K| \approx 1$  — сигнал проходить без ослаблення. На високих частотах  $\omega \gg 1/(RC)$  маємо  $|K| \approx 1/(\omega RC) \rightarrow 0$  — сигнал пригнічується. Гранична частота, на якій  $|K| = 1/\sqrt{2}$ , дорівнює

$$\omega_c = \frac{1}{RC}. \quad (17.136)$$


Такий фільтр використовується, наприклад, для згладжування пульсацій у випрямлячах живлення: конденсатор великої ємності шунтує високочастотні складові, залишаючи майже сталу напругу.

**Фільтр високих частот (ФВЧ).** Якщо в тому самому  $RC$ -колі знімати вихідну напругу з резистора (рис. 17.13), отримаємо ФВЧ:

$$K(\omega) = \frac{R}{R + Z_C} = \frac{i\omega RC}{1 + i\omega RC}, \quad |K(\omega)| = \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}. \quad (17.137)$$

Тепер на низьких частотах  $|K| \rightarrow 0$ , а на високих  $|K| \rightarrow 1$ . Такий фільтр застосовується, наприклад, для розділення частот у гучномовцях: високочастотний динамік (твітер) підключається через конденсатор, який не пропускає низькочастотні складові.

Рис. 17.13. Фільтр високих частот: вихідна напруга знімається з резистора  $R$ .



**Смуговий фільтр..** Послідовний  $LCR$ -контур, у якому вихідна напруга знімається з резистора (рис. 17.14), є смуговим фільтром. Його коефіцієнт передачі

$$K(\omega) = \frac{R}{R + i(\omega L - 1/\omega C)} = \frac{1}{1 + iQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}, \quad (17.138)$$

де  $Q = \omega_0 L/R$  — добротність. Максимум  $|K| = 1$  досягається на резонансній частоті  $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ , а ширина смуги пропускання  $\Delta\omega = \omega_0/Q$ . Чим вища добротність, тим вузья смуга — саме тому високдобротні контури використовують для виділення одного радіоканалу з безлічі інших.




Рис. 17.14. Смуговий фільтр на основі послідовного  $LCR$ -контур: вихідна напруга знімається з резистора  $R$ .

Порівняти поведінку всіх трьох фільтрів зручно на одному графіку амплітудно-частотних характеристик (рис. 17.15).

**!** Частотні фільтри — це, мабуть, найпоширеніший застосунок кіл змінного струму. У радіоприймачі вхідний  $LC$ -контур виділяє потрібну станцію з усього ефіру; у підсилювачі звуку  $RC$ -ланцюжки розділяють смуги між високочастотним і низькочастотним динаміками; у блоці живлення комп'ютера конденсатори й дроселі придушують високочастотні завади, щоб вони не проникали в мережу; у цифрових схемах фільтри прибирають шум із сигналів перед оцифровуванням. Спільна ідея в усіх випадках одна: реактивний опір залежить від частоти, і цим можна керувати тим, які частоти «пройдуть», а які — ні.






Рис. 17.15. Амплітудно-частотні характеристики трьох фільтрів: ФНЧ (синій), ФВЧ (червоний) і смугового (зелений). Для смугового прийнято  $Q = 5$ .

### 17.6. Трифазний струм: фізичні засади, топології кіл та застосування

Ми детально розглянули однофазні кола змінного струму. Попри їхню зручність для живлення малопотужної побутової техніки, передача значних обсягів електроенергії на великі відстані та робота важкого промислового обладнання за допомогою однофазного струму є технічно й економічно неефективною через суттєві втрати та пульсації потужності.

Вирішенням цих проблем стало створення *трифазних систем* — особливого класу багатофазних кіл змінного струму, у яких діють три синусоїдальні ЕРС однаковості амплітуди й частоти, зсунуті у часі одна відносно одної на третину періоду (кут  $120^\circ$  або  $2\pi/3$  рад).

У попередньому розділі для розрахунку кіл змінного струму ми опанували комплексний (символічний) метод. Проте знайомство з трифазними системами ми розпочнемо з їхнього *часового (синусоїдального) опису*. Це необхідно для наочного розуміння фізики процесів: механічного обертання ротора генератора, просторового зсуву обмоток та наочного аналізу миттєвої потужності.

**Історичний нарис та еволюція трифазних систем.** Перші кроки у практичному застосуванні змінного струму були пов'язані з однофазними та двофазними системами. У 1888 році Нікола Тесла патентно оформив трифазну систему змінного струму, яка використовувала шість провідників (по два незалежних проводи на кожен фазу). Така конструкція була громіздкою та не мала суттєвих економічних переваг у матеріаломісткості перед трьома окремими однофазними лініями.

Вирішальний прорив у 1889 році здійснив винахідник Михайло

Доливо-Добровольський. Він запропонував об'єднати обмотки генератора та приймача у спільні електричні вузли (схеми «зірка» та «трикутник»), що дозволило зменшити кількість провідників у лінії електропередачі з шести до трьох (або чотирьох у разі наявності нейтрального провідника).

Історичною демонстрацією переваг цієї технології стала Міжнародна електротехнічна виставка у Франкфурті-на-Майні 1891 року. Доливо-Добровольський спорудив дослідну високовольтну лінію Лауффен – Франкфурт протяжністю близько 175 км. Джерелом енергії слугував трифазний синхронний генератор потужністю 230 кВт при напрузі 95 В, згенерована напруга якого підвищувалася за допомогою трифазного трансформатора. Цей дослід остаточно довів високий коефіцієнт корисної дії та вигідність трифазних систем для передачі електроенергії на великі відстані.

**Генерація трифазної електрорушійної сили.** Основою для генерації симетричної системи трифазного струму є *трифазний синхронний генератор* (рис. 17.16). Конструктивно він складається з двох основних частин:

- *Статор (нерухома частина):* порожнистий шихтований циліндр із феромагнітного матеріалу, у пазах якого розміщені три однакові за будовою та кількістю витків обмотки (фази I, II, III), просторово зсунуті одна відносно одної на кут  $120^\circ$  ( $2\pi/3$  рад).
- *Ротор (рухома частина):* електромагніт або постійний магніт, який створює постійне за величиною магнітне поле та обертається із постійною кутовою швидкістю  $\omega$  від зовнішнього первинного двигуна (турбіни).

Під час обертання ротора магнітний потік, що перетинає витки обмоток статора, змінюється за гармонічним законом. Згідно із законом електромагнітної індукції Фарадея, в обмотках індукуються електрорушійні сили (ЕРС) однакової амплітуди  $E_m$  та частоти  $\omega$ , але із часовим зсувом у  $120^\circ$  ( $2\pi/3$ ):

$$\begin{aligned} e_1(t) &= E_m \sin(\omega t), \\ e_2(t) &= E_m \sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right), \\ e_3(t) &= E_m \sin\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right) = E_m \sin\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right). \end{aligned} \quad (17.139)$$

Графічне зображення симетричної трифазної системи ЕРС у часовій області наведено на рис. 17.17.

Термін «фаза» в електротехніці має подвійне значення:

1. Часовий параметр гармонічного колювання ( $\omega t + \varphi$ ).
2. Окрема самостійна обмотка генератора, провідник або елемент навантаження (приймача) у трифазній системі.




Рис. 17.16. Схематичне зображення трифазного синхронного генератора




Рис. 17.17. Часові діаграми симетричної трифазної системи ЕРС

Важливою властивістю симетричної системи ЕРС є те, що сума її миттєвих значень у будь-який момент часу дорівнює нулю:

$$e_1(t) + e_2(t) + e_3(t) = 0. \quad (17.140)$$

**Топології з'єднання трифазних кіл.** Щоб утворити єдине трифазне коло, обмотки генератора та приймачі (навантаження) з'єднують за однією з двох основних схем: «зіркою» (Y) або «трикутником» (Δ).

### З'єднання «зіркою» (Y)

При з'єднанні «зіркою» умовні кінці трьох обмоток генератора об'єднують в одну спільну точку 0 (нейтраль генератора). Аналогічно кінці трьох фаз приймача об'єднують у нейтральну точку 0' (нейтраль приймача) (рис. 17.18).

У такій системі розрізняють наступні провідники та величини:




Рис. 17.18. З'єднання трифазної системи зіркою з нейтральним проводом

- *Лінійні проводи*: провідники, що з'єднують початки фаз генератора з початками фаз приймача.
- *Нейтральний (нульовий) провід*: провідник, що з'єднує нейтральні точки 0 та 0'.
- *Фазна напруга ( $U_\phi$ )*: різниця потенціалів між початку будь-якої фази та нейтральною точкою.
- *Лінійна напруга ( $U_\Lambda$ )*: різниця потенціалів між лінійними провідниками двох різних фаз.

За першим законом Кірхгофа, вектор струму в нейтральному провіднику  $\mathbf{I}_N$  є геометричною сумою лінійних струмів:

$$\mathbf{I}_N = \mathbf{I}_{\Lambda 1} + \mathbf{I}_{\Lambda 2} + \mathbf{I}_{\Lambda 3}. \quad (17.141)$$

При з'єднанні зіркою кожен лінійний провід послідовно з'єднаний із відповідною фазою генератора і приймача, тому *лінійний струм дорівнює фазному струму*:

$$I_\Lambda = I_\phi. \quad (17.142)$$

Знайдемо математичний зв'язок між лінійною та фазною напругою. Згідно з правилом віднімання векторів (рис. 17.19):

$$\mathbf{U}_{\Lambda 12} = \mathbf{U}_{\phi 1} - \mathbf{U}_{\phi 2}. \quad (17.143)$$

З рівнобедреного трикутника, утвореного векторами  $\mathbf{U}_{\phi 1}$ ,  $-\mathbf{U}_{\phi 2}$  та  $\mathbf{U}_{\Lambda 12}$ , кут між фазними векторами становить  $120^\circ$ . Опускаючи перпендикуляр на вектор лінійної напруги, отримуємо:

$$\frac{U_\Lambda}{2} = U_\phi \cdot \cos(30^\circ) = U_\phi \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow U_\Lambda = \sqrt{3} \cdot U_\phi. \quad (17.144)$$

Наприклад, якщо фазна напруга стандартної мережі становить  $U_\phi = 220$  В, то лінійна напруга між фазами дорівнює  $U_\Lambda = 220 \cdot \sqrt{3} \approx 380$  В.




Рис. 17.19. Векторна діаграма співвідношення фазних та лінійних напруг

### Симетричне та несиметричне навантаження:

- *Симетричне навантаження:* Комплексні опори всіх трьох фаз однакові ( $Z_1 = Z_2 = Z_3$ ). У цьому випадку струми фаз рівні за модулем і зсунуті на  $120^\circ$ , тому їхня векторна сума дорівнює нулю:  $I_N = 0$ . Нейтральний провід не потрібен і його можна вилучити (трипровідна система).
- *Несиметричне навантаження:* При розбалансі опорів ( $Z_1 \neq Z_2 \neq Z_3$ ) струм у нейтралі  $I_N \neq 0$ . Нейтральний провід відіграє критичну роль: він утримує потенціал нейтралі приймача  $0'$  рівним потенціалу 0, гарантуючи, що на кожній фазі навантаження буде незмінна фазна напруга  $U_\phi$ .

### З'єднання «трикутником» ( $\Delta$ )

При з'єднанні «трикутником» кінець першої обмотки генератора (або приймача) з'єднують із початком другої, кінець другої — з початком третьої, а кінець третьої — з початком першої (рис. 17.20).




Рис. 17.20. Схема з'єднання генератора та приймача трикутником

При з'єднанні трикутником лінійні проводи підключаються безпосередньо до виводів відповідних фазних обмоток. Звідси випливають основні співвідношення:

1. *Напруга*: Лінійна напруга дорівнює фазній напрузі:

$$U_{\Lambda} = U_{\Phi}. \quad (17.145)$$

2. *Струм*: Струм у лінійному проводі розгалужується у вузлі на дві фазні обмотки. За першим законом Кірхгофа для симетричного навантаження:

$$\mathbf{I}_{\Lambda 1} = \mathbf{I}_{\Phi 12} - \mathbf{I}_{\Phi 31}. \quad (17.146)$$

З аналогічних геометричних міркувань векторної діаграми отримуємо, що *лінійний струм у  $\sqrt{3}$  разів більший за фазний*:

$$I_{\Lambda} = \sqrt{3} \cdot I_{\Phi}. \quad (17.147)$$

**Фізичний принцип утворення обертового магнітного поля.** Фундаментальною перевагою трифазних систем є можливість створення *кругового обертового магнітного поля* без застосування будь-яких механічно обертових частин.

Розглянемо три однакові котушки, осі яких розташовані під кутом  $120^\circ$  одна до одної. Якщо пропустити крізь них симетричні трифазні струми:

$$\begin{aligned} i_1(t) &= I_m \sin(\omega t), \\ i_2(t) &= I_m \sin(\omega t - 120^\circ), \\ i_3(t) &= I_m \sin(\omega t + 120^\circ), \end{aligned} \quad (17.148)$$

кожна котушка створить пульсуюче магнітне поле, вектор індукції якого направлений уздовж осі котушки:

$$\begin{aligned} \mathbf{B}_1(t) &= B_m \sin(\omega t) \cdot \mathbf{e}_1, \quad \mathbf{B}_2(t) = B_m \sin(\omega t - 120^\circ) \cdot \mathbf{e}_2, \\ \mathbf{B}_3(t) &= B_m \sin(\omega t + 120^\circ) \cdot \mathbf{e}_3. \end{aligned} \quad (17.149)$$

За принципом суперпозиції, результуючий вектор магнітної індукції дорівнює сумі векторів окремих фаз:

$$\mathbf{B}_{\text{рез}}(t) = \mathbf{B}_1(t) + \mathbf{B}_2(t) + \mathbf{B}_3(t). \quad (17.150)$$

Проектуючи вектори на декартові осі  $X$  та  $Y$ , знайдемо модуль результуючого вектора  $\mathbf{B}_{\text{рез}}$ :

$$|\mathbf{B}_{\text{рез}}(t)| = \frac{3}{2} B_m = \text{const}. \quad (17.151)$$

Отже, вектор результуючого магнітного поля має *сталу величину*, що дорівнює  $1.5 B_m$ , і обертається в просторі з кутовою швидкістю  $\omega$ , яка дорівнює циклічній частоті струму.



**Потужність трифазної системи.** Миттєва потужність трифазної системи дорівнює сумі миттєвих потужностей окремих фаз:

$$p(t) = p_1(t) + p_2(t) + p_3(t) = u_1(t)i_1(t) + u_2(t)i_2(t) + u_3(t)i_3(t). \quad (17.152)$$

При суто активному симетричному навантаженні миттєва потужність кожної з фаз є пульсуючою величиною  $p_k(t) = U_m I_m \sin^2(\omega t - \varphi_k)$ , проте їхня сума  $p_{\text{сум}}(t)$  залишається суворо постійною в часі (рис. 17.21):

$$p(t) = 3U_{\phi}I_{\phi} \cos \varphi = \text{const}. \quad (17.153)$$




Рис. 17.21. Миттєва потужність окремих фаз та сумарна потужність трифазної системи

*Властивість урівноваженості:* Миттєва потужність симетричної трифазної системи є постійною у часі (на відміну від однофазного кола, де потужність пульсує із подвоєною частотою  $2\omega$ ). Це забезпечує плавний і безвібраційний режим роботи генераторів і двигунів великої потужності.

Розрахунок активної ( $P$ ), реактивної ( $Q$ ) та повної ( $S$ ) потужностей через лінійні параметри мережі проводиться однаково незалежно від схеми з'єднання («зірка» чи «трикутник»):

$$P = \sqrt{3} U_{\Lambda} I_{\Lambda} \cos \varphi \quad [\text{Вт}], \quad (17.154)$$

$$Q = \sqrt{3} U_{\Lambda} I_{\Lambda} \sin \varphi \quad [\text{вар, вольт-ампер реактивний}], \quad (17.155)$$

$$S = \sqrt{3} U_{\Lambda} I_{\Lambda} \quad [\text{В} \cdot \text{А}]. \quad (17.156)$$

**Ключові переваги трифазних систем.** Порівняно з однофазними та іншими багаторазовими системами, трифазний струм володіє фундаментальними перевагами:

- *Висока економічність передачі енергії:* Для передачі однакової потужності трифазною лінією потрібно на 25% менше кольорового металу (міді/алюмінію), ніж при використанні трьох незалежних однофазних кіл.
- *Простота електродвигунів:* Можливість легкого створення обертового магнітного поля дозволила створити асинхронні двигуни із короткозамкненим ротором — найнадійніші, найдешевші та найпростіші у виробництві електричні машини, що не мають зношеного колекторного вузла.
- *Урівноваженість системи:* Постійність сумарної миттєвої потужності виключає механічні пульсації валів потужних турбогенераторів і промислових машин.
- *Універсальність напруг:* Схема «зірка з нейтраллю» дозволяє одній мережі надавати споживачу два рівні напруги (наприклад, 220 В для побутової однофазної техніки та 380 В для силового трифазного обладнання).

### ? Контрольні питання

- 1 Що таке квазістаціонарний процес? Сформулюйте умову квазістаціонарності через довжину кола та довжину хвилі. Чому для будинкової проводки при 50 Гц вона виконується з великим запасом, а для довгої ЛЕП це може бути не так?
- 2 Чим система із зосередженими елементами відрізняється від системи з розподіленими параметрами (довгої лінії)? Для чого можна застосовувати закон Ома та правила Кірхгофа?
- 3 Виведіть рівняння  $LI\ddot{q} + IR\dot{q} + q/C = \mathcal{E}$  для послідовного LCR-контуру (рис. 17.1). Яку роль відіграє теорема про циркуляцію електричного поля і як вона враховує ЕРС індукції в котушці?
- 4 Запишіть рівняння вільних коливань  $\ddot{q} + 2\gamma\dot{q} + \omega_0^2 q = 0$ . Що означають  $\gamma$  та  $\omega_0$  і як вони виражаються через  $R$ ,  $L$ ,  $C$ ?
- 5 Розв'яжіть рівняння вільних коливань при  $R = 0$ . Запишіть формулу Томсона. Чим визначаються амплітуда та початкова фаза коливань?
- 6 Як знаходять розв'язок рівняння затухаючих коливань за допомогою комплексних чисел? Які три випадки виникають залежно від співвідношення  $\omega_0$  та  $\gamma$  і який вигляд має розв'язок у кожному з них?
- 7 Що таке коефіцієнт затухання та час затухання? Як виглядає графік згасаючих коливань (рис. 17.2) і який вигляд має закон зміни амплітуди?

- 8 Виведіть рівняння енергетичного балансу  $\frac{d}{dt} \left( \frac{LI^2}{2} + \frac{q^2}{2C} \right) = -RI^2$ . Що означають його доданки?
- 9 Як перетворюється енергія в контурі без втрат? Чому енергії  $W_L$  та  $W_C$  коливаються з однаковою амплітудою в протифазі, а їхня сума залишається сталою? Який зсув фаз між  $q(t)$  і  $I(t)$ ?
- 10 Що таке логарифмічний декремент згасання? Виведіть його вираз через  $\gamma$  та  $T$  і поясніть зв'язок з числом коливань  $n$ , за які амплітуда спадає в  $e$  разів.
- 11 Що таке добротність коливальної системи? Запишіть її через  $\omega$  та  $\gamma$ , через логарифмічний декремент та через відношення енергії до втрат за період. Чому дорівнює добротність послідовного  $LCR$ -контурі?
- 12 Яких порядків величини досягає добротність у звичайному  $LC$ -контурі, кварцовому резонаторі та надпровідному резонаторі прискорювача? Що це означає для тривалості «дзвону» системи?
- 13 Запишіть рівняння вимушених коливань під дією гармонічної ЕРС. Чому вільні коливання з часом зникають, а вимушені — ні?
- 14 У чому полягає метод комплексних амплітуд? Що таке комплексна амплітуда і як з її модуля та аргумента отримати амплітуду та початкову фазу коливання?
- 15 Що таке частотна характеристика контуру? Виведіть вираз для амплітуди  $V_0$  та фазового зсуву вимушених коливань напруги на конденсаторі.
- 16 Опишіть амплітудно-частотну (рис. 17.4) та фазово-частотну (рис. 17.5) характеристики контуру. Як змінюється їхній вигляд зі збільшенням затухання?
- 17 Що таке резонанс? Чому дорівнює резонансна частота  $\omega_m$  при  $\gamma \neq 0$  і за якої умови резонанс відсутній?
- 18 Виведіть значення  $V_{\max}$  при слабкому затуханні та поясніть, чому відношення  $V_{\max}/V_{\text{ст}}$  дорівнює добротності. Що таке статична амплітуда  $V_{\text{ст}}$ ?
- 19 Виведіть ширину резонансної кривої по рівню  $1/\sqrt{2}$  і запишіть її через добротність. Як зв'язані добротність та вузькість резонансу?
- 20 Що таке змінний струм? Чим закон Ома в комплексній формі відрізняється від закону Ома для постійного струму?
- 21 Що таке імпеданс? Запишіть імпеданси  $R$ ,  $L$ ,  $C$  та послідовного  $LCR$ -кола. Чим активний опір відрізняється від реактивного?
- 22 Який зсув фаз між струмом і напругою на резисторі, конденсаторі

та котушці? Чому множення на  $i$  у комплексній площині означає поворот на  $\pi/2$ ?

- 23 Як побудувати векторну діаграму послідовного  $LCR$ -контур (рис. 17.7)? Що можна визначити з неї, не виконуючи обчислень?
- 24 Виведіть формулу для середньої потужності змінного струму  $\bar{Q} = \frac{1}{2} \mathcal{E}_0 I_0 \cos \varphi_0$ . Що таке ефективні значення струму й напруги і чому потужність залежить від зсуву фаз?
- 25 Чому змінний струм не виконує роботи за відсутності активного опору? Чому при тій самій потужності вигідно передавати електроенергію при високій напрузі?
- 26 Що таке резонанс напруг? Чому в резонансі імпеданс контуру дорівнює  $R$ , а напруга на конденсаторі та котушці в  $Q$  разів перевищує напругу джерела? Чим небезпечний цей ефект?
- 27 Що таке резонанс струмів у паралельному контурі (рис. 17.9)? Як записується імпеданс паралельного кола і що відбувається з струмами в гілках на резонансній частоті?
- 28 Чим відрізняється добротність паралельного контуру від добротності послідовного? Що таке антирезонанс?
- 29 Сформулюйте правила Кірхгофа для змінного струму. Чим вони відрізняються від правил для постійного струму і як пов'язані із законом збереження заряду та законом індукції?
- 30 Як розраховується розгалужене коло методом комплексних амплітуд? Які кроки включає розв'язання прикладу з  $L$ ,  $R$ ,  $C$  (рис. 17.11)?
- 31 Що таке частотний фільтр? Виведіть коефіцієнт передачі та граничну частоту  $RC$ -фільтра низьких частот (рис. 17.12) і поясніть, чому фільтр високих частот працює навпаки.
- 32 Як працює смуговий фільтр на основі послідовного  $LCR$ -контур (рис. 17.14)? Від чого залежить ширина смуги пропускання і чому високодобротні контури вибирають радіоканал?

# 18

## Довгі лінії. Телеграфні рівняння

### 18.1. Від зосереджених елементів до розподілених

У попередньому розділі ми розглядали квазістаціонарні кола, де довжина кола  $l$  набагато менша за довжину хвилі  $\lambda = cT$ . Для таких кіл справедливий закон Ома, правила Кірхгофа та метод комплексних амплітуд у тій формі, як ми їх виклали. Але вже там, в (17.1), ми бачили межу цього наближення: магістральна лінія електропередачі, кабель зв'язку або доріжка на друкованій платі можуть мати довжину, сумірну з довжиною хвилі. Тоді напруга й струм у різних точках лінії зсунуті за фазою, і коло вже не можна описувати скінченним набором зосереджених елементів  $R$ ,  $L$ ,  $C$ .

! Історично першими з цією проблемою зіткнулися не фізики, а інженери-телеграфісти. У 1850-х роках між Англією та Францією було прокладено перший підводний телеграфний кабель, а в 1858 році — трансатлантичний. Сигнал у ньому виявився настільки спотвореним, що передавати повідомлення вдавалося лише зі швидкістю кілька слів на хвилину. Причина — саме та, про яку йдеться в цьому розділі: кабель довжиною в тисячі кілометрів уже не можна було вважати квазістаціонарним колом. Теорію, яка це описала, розробили Вільям Томсон (лорд Кельвін) та Олівер Гевісайд — і саме вона лягла в основу сучасної теорії ліній передачі.

Коло з розподіленими параметрами описують не скінченним набором  $R$ ,  $L$ ,  $C$ , а чотирма **погонними параметрами** — величинами, віднесеними до одиниці довжини лінії:

- $R_0$  — опір на одиницю довжини;
- $L_0$  — індуктивність на одиницю довжини;
- $G_0$  — провідність витoku на одиницю довжини;
- $C_0$  — ємність на одиницю довжини.

Провідність  $G_0$  описує струми витoku між провідниками лінії — через недосконалість ізоляції. У ідеальному випадку  $G_0 = 0$ , але для реальних кабелів цей параметр важливий, особливо на низьких частотах.

## 18.2. Виведення телеграфних рівнянь

Розглянемо елементарний відрізок лінії довжиною  $dz$  (рис. 18.1). На цьому відрізку зосереджені елементи  $R_0 dz$ ,  $L_0 dz$ ,  $G_0 dz$  і  $C_0 dz$ . Позначимо напругу і струм на вході відрізка як  $u(z, t)$  та  $i(z, t)$ , а на виході — як  $u(z + dz, t)$  та  $i(z + dz, t)$ .




Рис. 18.1. Схема заміщення елементарного відрізка довгої лінії як чотириполюсника. Паралельні елементи  $G_0 dz$  і  $C_0 dz$  рознесені для наочності.

Застосуємо до цього відрізка *друге правило Кірхгофа*. Сума спадів напруг уздовж верхньої гілки дорівнює нулю:

$$u(z, t) - R_0 dz \cdot i(z, t) - L_0 dz \frac{\partial i(z, t)}{\partial t} - u(z + dz, t) = 0. \quad (18.1)$$

Переносячи  $u(z + dz, t)$  у праву частину й ділячи на  $dz$ , отримуємо

$$-\frac{\partial u}{\partial z} = R_0 i + L_0 \frac{\partial i}{\partial t}. \quad (18.2)$$

Тут ми скористалися означенням похідної:

$$\frac{u(z + dz, t) - u(z, t)}{dz} \xrightarrow{dz \rightarrow 0} \frac{\partial u}{\partial z}.$$

Тепер застосуємо *перше правило Кірхгофа* до вузла на виході відрізка. Струм, що входить у вузол, дорівнює сумі струмів, що виходять:

$$i(z, t) - i(z + dz, t) - G_0 dz \cdot u(z + dz, t) - C_0 dz \frac{\partial u(z + dz, t)}{\partial t} = 0. \quad (18.3)$$

Ділячи на  $dz$  і переходячи до границі  $dz \rightarrow 0$ , отримуємо

$$-\frac{\partial i}{\partial z} = G_0 u + C_0 \frac{\partial u}{\partial t}. \quad (18.4)$$

Рівняння (18.2) і (18.4) називаються *телеграфними рівняннями* у часовій формі. Разом вони утворюють систему двох диференціальних рівнянь першого порядку для двох невідомих функцій  $u(z, t)$  і  $i(z, t)$ .



Телеграфні рівняння — це, по суті, закон Ома та правила Кірхгофа, записані для нескінченно малого відрізка лінії. У границі  $dz \rightarrow 0$  скінченний набір зосереджених елементів перетворюється на неперервний розподіл параметрів уздовж лінії. Саме тому ці рівняння ще називають рівняннями **довгої лінії**: вони описують коло, довжина якого вже не мала порівняно з довжиною хвилі. Якщо формально покласти  $L_0 = C_0 = 0$ , рівняння зводяться до звичайного закону Ома для розподіленого опору — але саме наявність  $L_0$  і  $C_0$  робить поведінку лінії хвильовою.

### 18.3. Гармонічний режим. Хвильове рівняння

Розглянемо випадок гармонічних сигналів, коли напруга й струм змінюються за законом  $e^{i\omega t}$ . Перейдемо до комплексних амплітуд:

$$u(z, t) = \operatorname{Re}[V(z)e^{i\omega t}], \quad i(z, t) = \operatorname{Re}[I(z)e^{i\omega t}]. \quad (18.5)$$

Підставляючи ці вирази в (18.2) і (18.4) і скорочуючи на  $e^{i\omega t}$ , отримуємо систему рівнянь для комплексних амплітуд:

$$-\frac{dV}{dz} = (R_0 + i\omega L_0)I, \quad -\frac{dI}{dz} = (G_0 + i\omega C_0)V. \quad (18.6)$$

Ці рівняння за формою нагадують закон Ома для ділянки кола, але тепер «опір» і «провідність» розподілені вздовж лінії й залежать від частоти.

Продиференціюємо перше рівняння (18.6) по  $z$  і підставимо в нього друге:

$$\frac{d^2V}{dz^2} = (R_0 + i\omega L_0)(G_0 + i\omega C_0)V. \quad (18.7)$$

Аналогічно для струму:

$$\frac{d^2I}{dz^2} = (R_0 + i\omega L_0)(G_0 + i\omega C_0)I. \quad (18.8)$$

Введемо позначення

$$\gamma = \sqrt{(R_0 + i\omega L_0)(G_0 + i\omega C_0)} = \alpha + i\beta, \quad (18.9)$$

яке називається **сталю поширення**. Тоді рівняння (18.7) і (18.8) набирають вигляду

$$\frac{d^2V}{dz^2} = \gamma^2 V, \quad \frac{d^2I}{dz^2} = \gamma^2 I. \quad (18.10)$$

Це — одновимірні рівняння Гельмгольца.

Загальний розв'язок рівняння для напруги має вигляд

$$V(z) = V^+ e^{-\gamma z} + V^- e^{+\gamma z}, \quad (18.11)$$

де  $V^+$  і  $V^-$  — комплексні сталі, що визначаються граничними умовами. Перший доданок описує хвилю, що поширюється в напрямку  $+z$  (від генератора до навантаження), другий — хвилю, що поширюється в напрямку  $-z$  (відбиту від навантаження). Дійсна частина  $\alpha$  називається *сталю затухання* і описує зменшення амплітуди хвилі з відстанню; уявна частина  $\beta$  — *фазовою сталю* і визначає довжину хвилі та фазову швидкість:

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta}, \quad v_\phi = \frac{\omega}{\beta}. \quad (18.12)$$

Підставляючи (18.11) у перше рівняння (18.6), знаходимо вираз для струму:

$$I(z) = \frac{\gamma}{R_0 + i\omega L_0} (V^+ e^{-\gamma z} - V^- e^{+\gamma z}). \quad (18.13)$$

Величина

$$Z_{\text{хв}} = \frac{R_0 + i\omega L_0}{\gamma} = \sqrt{\frac{R_0 + i\omega L_0}{G_0 + i\omega C_0}} \quad (18.14)$$

називається *хвильовим опором* лінії. Через неї вираз для струму записується компактно:

$$I(z) = \frac{1}{Z_{\text{хв}}} (V^+ e^{-\gamma z} - V^- e^{+\gamma z}). \quad (18.15)$$

**Хвильовий опір** — це не опір у звичному розумінні. Це величина, яка показує, у якому відношенні перебувають напруга й струм у **біжучій** хвилі. Якщо лінія нескінченно довга або навантажена на  $Z_{\text{н}} = Z_{\text{хв}}$ , то відбитої хвилі немає ( $V^- = 0$ ), і  $V/I = Z_{\text{хв}}$ . Саме тому узгодження навантаження з хвильовим опором лінії — одна з головних задач радіотехніки та НВЧ-техніки. Для лінії без втрат ( $R_0 = G_0 = 0$ ) хвильовий опір дійсний:  $Z_{\text{хв}} = \sqrt{L_0/C_0}$ . Для коаксіального кабелю з хвильовим опором 50 Ом це означає, що напруга і струм у біжучій хвилі збігаються за фазою — так само, як на активному опорі.

#### 18.4. Лінія без втрат

Розглянемо важливий граничний випадок, коли втратами в лінії можна знехтувати:  $R_0 = 0$ ,  $G_0 = 0$ . Тоді стала поширення (18.9) стає

чисто уявною:

$$\gamma = i\omega\sqrt{L_0C_0} = i\beta, \quad \beta = \omega\sqrt{L_0C_0}, \quad \alpha = 0. \quad (18.16)$$

Затухання відсутнє, хвиля поширюється без зменшення амплітуди. Фазова швидкість і довжина хвилі дорівнюють

$$v_\phi = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{L_0C_0}}, \quad \lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{2\pi}{\omega\sqrt{L_0C_0}}. \quad (18.17)$$

Фазова швидкість залежить від частоти в ідеальній лінії без втрат і в реальній лінії з втратами. В ідеальному випадку  $v_\phi$  стала, тоді як втрати роблять її частото-залежною, що і є причиною дисперсійного спотворення сигналу.

Хвильовий опір стає дійсним:

$$Z_{\text{хв}} = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}}. \quad (18.18)$$

Розв'язок для напруги набирає вигляду

$$V(z) = V^+e^{-i\beta z} + V^-e^{+i\beta z}. \quad (18.19)$$

Переходячи до часової залежності  $u(z, t) = \text{Re}[V(z)e^{i\omega t}]$ , отримуємо

$$u(z, t) = |V^+| \cos(\omega t - \beta z + \varphi^+) + |V^-| \cos(\omega t + \beta z + \varphi^-). \quad (18.20)$$

Перший доданок описує хвилю, що біжить у напрямку  $+z$  з фазовою швидкістю  $v_\phi$ ; другий — хвилю, що біжить у протилежному напрямку. Якщо відбитої хвилі немає ( $V^- = 0$ ), напруга і струм у кожній точці лінії збігаються за фазою, а їхнє відношення дорівнює  $Z_{\text{хв}}$ .

Якщо ж відбита хвиля присутня, виникає інтерференційна картина — стояча хвиля, показана на рис. 18.2. Сумарна напруга утворює характерні вузли та пучності, а глибина модуляції визначається коефіцієнтом standing wave (КСХ).

! Для лінії без втрат фазова швидкість  $v_\phi = 1/\sqrt{L_0C_0}$  не залежить від частоти. Це означає, що сигнал довільної форми поширюється без спотворень — усі його спектральні складові біжать з однаковою швидкістю. У реальних лініях з втратами  $v_\phi$  залежить від частоти, що призводить до **дисперсії**: різні складові сигналу приходять у різний час, і імпульс «розмазується». Саме ця проблема мучила перші трансатлантичні кабелі. Гевісайд у 1890-х роках показав, що спотворень можна позбутися, якщо




Рис. 18.2. Інтерференція падаючої та відбитої хвиль у лінії без втрат при  $|V^-|/|V^+| = 0.6$ . Сумарна напруга утворює стоячу хвилю з вузлами та пучностями. Коефіцієнт стоячої хвилі КСХ =  $(1 + 0.6)/(1 - 0.6) = 4$ .

штучно збільшити індуктивність лінії так, щоб виконувалася умова  $R_0/L_0 = G_0/C_0$  — так звана **лінія без спотворень**. Це відкриття дозволило збільшити швидкість телеграфного зв'язку в кілька разів.

Наочно ефект дисперсійного розмазування показано на рис. 18.3: гаусовий імпульс при поширенні вздовж реальної лінії поступово розширюється і зменшується за амплітудою.




Рис. 18.3. Дисперсійне спотворення гаусового імпульсу при поширенні в лінії з втратами. З відстанню імпульс розширюється і зменшується за амплітудою — саме ця проблема мучила перші трансатлантичні кабелі.

### 18.5. Польова картина. Зв'язок з рівняннями Максвелла

Теорія довгих ліній оперує інтегральними величинами — напругою  $u(z, t)$  та струмом  $i(z, t)$ , — які описують стан лінії як цілого. Проте самі ці величини є лише зручною мовою для опису глибшого фізичного процесу: у просторі, що оточує лінію, існують електричне та магнітне поля, які змінюються з часом і в просторі. Сукупність цих полів і являє собою *електромагнітну хвилю*. Тому, коли в лінії поширюється біжуча хвиля струму (або напруги), уздовж лінії біжить електромагнітна хвиля; відповідно, відбиття хвилі струму (або напруги) означає відбиття електромагнітної хвилі.




Рис. 18.4. Лінії електричного (червоні) та магнітного (сині) полів для біжучої хвилі в перерізі двопровідної лінії

На рис. 18.4 показано лінії електричного та магнітного полів для біжучої хвилі в деякому перерізі двопровідної лінії у фіксований момент часу. Лінії магнітного поля охоплюють провідники, а лінії електричного поля напрямлені від провідника з більшим потенціалом до провідника з меншим потенціалом. Електричне та магнітне поля коливаються у фазі. Вектор Пойнтінга

$$\mathbf{S} = \frac{c}{4\pi} \mathbf{E} \times \mathbf{H}$$

направлений уздовж проводів від джерела до навантаження — саме він переносить енергію вздовж лінії.

**Важливо розрізняти *струм провідності* в самих проводах і *струм зміщення* в просторі між ними. У проводах, внаслідок їхньої високої провідності, напруженість електричного поля дуже мала, тому струм зміщення там значно менший за струм провідності. Навпаки, у просторі між провідниками струм провідності практично відсутній, і саме струм зміщення формує магнітне**

поле хвилі. Щоб не перевантажувати рисунок, лінії магнітного поля, що охоплюють струм зміщення, на ньому не зображено. У стоячій хвилі коливання електричного та магнітного полів зсунуті за фазою на  $\pi/2$ .

Положення вузлів і пучностей полів  $\mathbf{E}$  і  $\mathbf{H}$  повторюють положення вузлів і пучностей напруги  $u$  і струму  $i$  відповідно.

Провідники довгої лінії самі по собі не «проштовхують» енергію. Вони відіграють роль **напрямних елементів** (напрямної системи): задають граничні умови для електричного й магнітного полів, змушуючи електромагнітну хвилю поширюватися вздовж лінії.

Зв'язок між характеристиками поля ( $\mathbf{E}$ ,  $\mathbf{H}$ ) та величинами в колі ( $u$ ,  $i$ ) визначається інтегральними співвідношеннями в поперечному перерізі лінії:

$$u(z, t) = \int_1^2 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}, \quad i(z, t) = \frac{c}{4\pi} \oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{r}, \quad (18.21)$$

де перший інтеграл береться вздовж довільної лінії між провідниками 1 та 2, а другий — за замкненим контуром  $C$ , що охоплює один із провідників.

Оскільки структура поля в кожному поперечному перерізі за формою збігається з відповідними задачами електростатики та магнітостатики, погонні параметри визначені суто геометрією провідників та властивостями діелектрика ( $\epsilon$ ,  $\mu$ ).

З фундаментальних рівнянь Максвелла випливає універсальне співвідношення між погонною індуктивністю та ємністю для **довільної** лінії з двох провідників в однорідному середовищі:

$$L_0 C_0 = \frac{\epsilon \mu}{c^2}. \quad (18.22)$$

Тут  $\epsilon$  і  $\mu$  — відносні діелектрична та магнітна проникності середовища (у гаусовій системі  $\epsilon_0 = \mu_0 = 1$ ). У СІ це співвідношення має вигляд  $L_0 C_0 = \epsilon_0 \epsilon \mu_0 \mu$ .

Якщо підставити цей результат у формулу для фазової швидкості хвилі в лінії без втрат  $v_{\text{ф}} = 1/\sqrt{L_0 C_0}$ , ми отримаємо:


$$v_{\text{ф}} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon \mu}}, \quad (18.23)$$

де  $c$  — швидкість світла у вакуумі.

Це фундаментальний результат: **сигнал у довгій лінії поширюється саме зі швидкістю світла у діелектрику**, що оточує провідники.



**Коаксіальний кабель.** Як приклад застосування польового підходу, розрахуємо параметри коаксіального кабелю з радіусом внутрішньої жили  $a$ , радіусом зовнішнього екрана  $b$  та діелектриком  $(\epsilon, \mu)$ .



Структура електромагнітного поля в поперечному перерізі довгої лінії (коаксіального кабелю): вектор  $\mathbf{E}$  напрямлений від внутрішньої жили до зовнішнього екрана, а лінії вектора  $\mathbf{H}$  охоплюють провідник зі струмом.

Застосовуючи теорему Гаусса та закон Ампера для перерізу кабелю в гаусовій системі:

$$E(r) = \frac{2q'}{\epsilon r}, \quad H(r) = \frac{2i}{cr}, \quad (18.24)$$

де  $q'$  — погонний заряд. Знаходячи напругу  $u = \int_a^b E(r) dr$  та магнітний потік  $\Phi' = \int_a^b \mu H(r) dr$ , отримуємо погонні параметри:

$$C_0 = \frac{\epsilon}{2 \ln(b/a)}, \quad L_0 = \frac{2\mu}{c^2} \ln\left(\frac{b}{a}\right). \quad (18.25)$$

Легко перевірити, що  $L_0 C_0 = \epsilon \mu / c^2$ . Хвильовий опір такого кабелю  $Z_{\text{хв}} = \sqrt{L_0 / C_0}$  дорівнює:

$$Z_{\text{хв}} = \frac{2}{c} \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \ln\left(\frac{b}{a}\right) = \frac{2\eta}{c} \ln\left(\frac{b}{a}\right), \quad (18.26)$$

де  $\eta = \sqrt{\mu/\epsilon}$  — хвильовий опір самого діелектрика (у гаусовій системі для вакууму  $\eta_0 = 1$ ).

## Задачі

**18.1.** Коаксіальний кабель має внутрішню жилу радіусом  $a = 0.5$  мм та зовнішній екран радіусом  $b = 2.0$  мм. Діелектрик між ними — поліетилен із відносною діелектричною проникністю  $\varepsilon = 2.25$ ; магнітна проникність  $\mu \approx 1$ . Обчисліть:

1. погонну ємність  $C_0$  та погонну індуктивність  $L_0$ ;
2. хвильовий опір  $Z_{\text{хв}}$ ;
3. фазову швидкість  $v_{\text{ф}}$  та показник заломлення  $\sqrt{\varepsilon}$ .

**Розв'язок.** За формулами (18.25):

$$C_0 = \frac{\varepsilon}{2 \ln(b/a)}, \quad L_0 = \frac{2\mu}{c^2} \ln\left(\frac{b}{a}\right).$$

Обчислимо геометричний множник:

$$\ln\left(\frac{b}{a}\right) = \ln\left(\frac{2.0}{0.5}\right) = \ln 4 \approx 1.386.$$

Погонна ємність (СГС):

$$C_0 = \frac{2.25}{2 \cdot 1.386} \approx 0.812 \text{ см (СГС)}.$$

Перевід у СІ:

$$C_0^{\text{СІ}} = 4\pi\varepsilon_0 \cdot 0.812 \approx 9.03 \times 10^{-11} \text{ Ф/м} \approx 90.3 \text{ пФ/м}.$$

Погонна індуктивність (СГС):

$$L_0^{\text{СГС}} = \frac{2 \cdot 1}{(3 \times 10^{10})^2} \cdot 1.386 \approx 3.08 \times 10^{-21} \text{ с}^2/\text{см}.$$

\* Перевід у СІ:

$$L_0^{\text{СІ}} = 3.08 \times 10^{-21} \cdot 9 \times 10^{13} \approx 2.77 \times 10^{-7} \text{ Гн/м} \approx 277 \text{ нГн/м}.$$

Хвильовий опір (СГС):

$$Z_{\text{хв}}^{\text{СГС}} = \frac{2}{c} \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \ln\left(\frac{b}{a}\right) = \frac{2}{3 \times 10^{10}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2.25}} \cdot 1.386 \approx 6.16 \times 10^{-11} \text{ с/см}.$$

Перевід у СІ:

$$Z_{\text{хв}}^{\text{СІ}} = 6.16 \times 10^{-11} \cdot 9 \times 10^{11} \approx 55.4 \text{ Ом}.$$

Фазова швидкість (СГС):

$$v_{\text{ф}}^{\text{СГС}} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon}} = \frac{3 \times 10^{10}}{1.5} = 2 \times 10^{10} \text{ см/с}.$$

Перевід у СІ:

$$v_{\text{ф}}^{\text{СІ}} = 2 \times 10^{10} \text{ см/с} = 2 \times 10^8 \text{ м/с}.$$

Показник заломлення:

$$\frac{\lambda_0}{\lambda} = \sqrt{\varepsilon} = 1.5.$$

**18.2.** Доведіть, що для довільної лінії з двох провідників в однорідному діелектрику з параметрами  $\epsilon, \mu$  виконується універсальне співвідношення  $L_0 C_0 = \epsilon \mu / c^2$  (у СГС), скориставшись енергетичним балансом біжучої хвилі. Як наслідок, покажіть, що фазова швидкість у такій лінії не залежить від геометрії провідників і дорівнює  $v_\phi = c / \sqrt{\epsilon \mu}$ .

**Розв'язок.** Розглянемо біжучий гармонічний сигнал у лінії без втрат. Нехай у перерізі  $z$  миттєві значення напруги та струму дорівнюють  $u$  та  $i$ . Запишемо енергію електричного й магнітного полів, що припадає на одиницю довжини лінії, двома способами.

Енергія зарядженого конденсатора та індуктивності на одиницю довжини (у гаусовій СГС):

$$W'_E = \frac{1}{2} C_0 u^2, \quad W'_H = \frac{1}{2c^2} L_0 i^2.$$

З іншого боку, інтегруючи густину енергії по площі поперечного перерізу  $S$ :

$$W'_E = \frac{1}{8\pi} \int_S \epsilon E^2 dS, \quad W'_H = \frac{1}{8\pi} \int_S \mu H^2 dS.$$

Для біжучої хвилі напруга й струм пов'язані хвильовим опором  $u = Z_{\text{хв}} i$ , а енергії електричного та магнітного полів рівні:  $W'_E = W'_H$ . Звідси:

$$\frac{1}{2} C_0 u^2 = \frac{1}{2c^2} L_0 i^2 \implies C_0 Z_{\text{хв}}^2 i^2 = \frac{L_0}{c^2} i^2 \implies Z_{\text{хв}}^2 = \frac{L_0}{c^2 C_0}.$$

Зв'язок між напруженостями в кожній точці перерізу для хвилі:

$$\sqrt{\epsilon} E(x, y) = \sqrt{\mu} H(x, y).$$

Тоді потік енергії через переріз:

$$P = \int_S \frac{c}{4\pi} EH dS = \frac{c}{4\pi} \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} \int_S E^2 dS = \frac{c}{4\pi} \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \int_S H^2 dS.$$

З іншого боку, потужність, що переноситься хвилею, дорівнює  $P = ui$ . Прирівнюючи обидва вирази й підставляючи  $u = Z_{\text{хв}} i$ , після скорочень отримуємо:

$$L_0 C_0 = \frac{\epsilon \mu}{c^2}.$$

Тоді фазова швидкість:

$$v_\phi = \frac{1}{\sqrt{L_0 C_0}} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon \mu}},$$

де  $c$  — швидкість світла у вакуумі. Бачимо, що  $v_\phi$  залежить лише від властивостей діелектрика й не залежить від геометрії провідників.

**18.3.** Коаксіальний кабель має внутрішню жилу радіусом  $a$ , зовнішній екран радіусом  $b = 3a$  та діелектрик із  $\varepsilon = 2.25$ ,  $\mu = 1$ .

1. Виведіть формули для погонних параметрів  $C_0$  і  $L_0$  через  $a$ ,  $b$ ,  $\varepsilon$ ,  $\mu$ .
2. Перевірте, що  $L_0 C_0 = \varepsilon \mu / c^2$  незалежно від  $a$  і  $b$ .
3. Обчисліть  $Z_{\text{ХВ}}$  і  $v_{\text{ф}}/c$ , якщо  $a = 0.5$  мм.
4. Як зміниться  $Z_{\text{ХВ}}$ , якщо збільшити  $b$  удвічі, не змінюючи діелектрика? Чи вплине це на  $v_{\text{ф}}$ ?

**Розв'язок.** За теоремою Гаусса для циліндричної симетрії (СГС):

$$E(r) = \frac{2q'}{\varepsilon r}, \quad u = \int_a^b E(r) dr = \frac{2q'}{\varepsilon} \ln\left(\frac{b}{a}\right).$$

З означення погонної ємності  $q' = C_0 u$ :

$$C_0 = \frac{\varepsilon}{2 \ln(b/a)}.$$

За теоремою про циркуляцію (СГС):

$$H(r) = \frac{2i}{cr}, \quad \Phi' = \int_a^b \mu H(r) dr = \frac{2\mu i}{c} \ln\left(\frac{b}{a}\right).$$

З означення погонної індуктивності  $\Phi' = L_0 i$ :

$$L_0 = \frac{2\mu}{c^2} \ln\left(\frac{b}{a}\right).$$

$$L_0 C_0 = \frac{2\mu}{c^2} \ln(b/a) \cdot \frac{\varepsilon}{2 \ln(b/a)} = \frac{\varepsilon \mu}{c^2}.$$

Геометричний множник  $\ln(b/a)$  скорочується — співвідношення справді універсальне.

При  $b/a = 3$ ,  $\varepsilon = 2.25$ :

$$\ln 3 \approx 1.099.$$

Обчислення в СГС:

$$C_0^{\text{СГС}} = \frac{2.25}{2 \cdot 1.099} \approx 1.024 \text{ см.}$$

Перевід у СІ:

$$C_0^{\text{СІ}} = 4\pi\varepsilon_0 \cdot 1.024 \cdot 100 \approx 1.14 \times 10^{-10} \text{ Ф/м} = 114 \text{ пФ/м.}$$

$$L_0^{\text{СГС}} = \frac{2 \cdot 1}{(3 \times 10^{10})^2} \cdot 1.099 \approx 2.44 \times 10^{-21} \text{ с}^2/\text{см.}$$

Перевід у СІ:

$$L_0^{\text{СІ}} = 2.44 \times 10^{-21} \cdot 9 \times 10^{13} \approx 2.20 \times 10^{-7} \text{ Гн/м} = 220 \text{ нГн/м.}$$

$$Z_{\text{XB}}^{\text{сгс}} = \frac{2}{c} \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \ln\left(\frac{b}{a}\right) = \frac{2}{3 \times 10^{10}} \cdot \frac{1}{1.5} \cdot 1.099 \approx 4.88 \times 10^{-11} \text{ с/см.}$$

Перевід у СІ:

$$Z_{\text{XB}}^{\text{СІ}} = 4.88 \times 10^{-11} \cdot 9 \times 10^{11} \approx 43.9 \text{ Ом.}$$

$$\frac{v_{\text{ф}}}{c} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} = \frac{1}{1.5} \approx 0.667.$$

\* Якщо  $b \rightarrow 2b$ , то  $\ln(b/a) \rightarrow \ln(2b/a) = \ln 2 + \ln(b/a)$ . Оскільки  $C_0 \propto 1/\ln(b/a)$ , а  $L_0 \propto \ln(b/a)$ , то:

$$Z_{\text{XB}} = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}} \propto \ln\left(\frac{b}{a}\right).$$

Отже,  $Z_{\text{XB}}$  зростає. Конкретно, при  $b/a = 3 \rightarrow 6$ :

$$\frac{Z'_{\text{XB}}}{Z_{\text{XB}}} = \frac{\ln 6}{\ln 3} = \frac{1.792}{1.099} \approx 1.63,$$

тобто  $Z'_{\text{XB}} \approx 71.6 \text{ Ом}$ . Фазова швидкість не зміниться, бо вона залежить лише від  $\varepsilon$  і  $\mu$ .

## ? Контрольні питання

- 1 Чому кола з зосередженими елементами перестають адекватно описувати лінію, довжина якої сумірна з довжиною хвилі сигналу? Наведіть історичний приклад трансатлантичного телеграфного кабелю.
- 2 Що таке погонні параметри довгої лінії  $R_0$ ,  $L_0$ ,  $G_0$ ,  $C_0$ ? Яку фізичну роль відіграє кожен із них?
- 3 Виведіть перше телеграфне рівняння  $-\partial u/\partial z = R_0 i + L_0 \partial i/\partial t$ , застосовуючи друге правило Кірхгофа до елементарного відрізка лінії.
- 4 Виведіть друге телеграфне рівняння  $-\partial i/\partial z = G_0 u + C_0 \partial u/\partial t$ , застосовуючи перше правило Кірхгофа до вузла на виході відрізка.
- 5 Перейдіть до комплексних амплітуд у гармонічному режимі й виведіть хвильове рівняння (рівняння Гельмгольца) для напруги  $d^2 V/dz^2 = \gamma^2 V$ . Що таке стала поширення  $\gamma = \alpha + i\beta$ ?
- 6 Запишіть загальний розв'язок для напруги  $V(z) = V^+ e^{-\gamma z} + V^- e^{+\gamma z}$ . Що фізично означають доданки з  $V^+$  і  $V^-$ , і що описують стала затухання  $\alpha$  та фазова стала  $\beta$ ?
- 7 Що таке хвильовий опір лінії  $Z_{\text{XB}}$ ? Чому це не опір у звичному

- розумінні, а відношення напруги до струму саме в біжучій хвилі?
- 8 Розгляньте лінію без втрат ( $R_0 = G_0 = 0$ ): чому стала поширення стає чисто уявною, а хвильовий опір — дійсним? Виведіть фазову швидкість  $v_\phi = 1/\sqrt{L_0 C_0}$ .
  - 9 Що таке стояча хвиля в лінії та коефіцієнт стоячої хвилі (КСХ)? За яких умов виникає стояча хвиля замість чистої біжучої?
  - 10 Що таке дисперсія сигналу в довгій лінії, і чому вона призводить до «розмазування» імпульсу? Яку умову лінії без спотворень знайшов Гевісайд, щоб цього уникнути?
  - 11 Як пов'язані напруга й струм у лінії з польовими величинами  $\mathbf{E}$  і  $\mathbf{H}$  через інтеграли вздовж перерізу лінії? Чому електричне й магнітне поля в довгій лінії лежать у площині, перпендикулярній до осі  $z$ ?
  - 12 Чому провідники довгої лінії самі по собі не «проштовхують» енергію, а лише напрямляють електромагнітну хвилю? У якому напрямку спрямований вектор Пойнтінга в довгій лінії?
  - 13 Виведіть універсальне співвідношення  $L_0 C_0 = \epsilon\mu/c^2$  (у СГС) для довільної лінії з двох провідників, спираючись на енергетичний баланс біжучої хвилі (рівність енергій електричного й магнітного полів на одиницю довжини).
  - 14 Чому з універсального співвідношення  $L_0 C_0 = \epsilon\mu/c^2$  випливає, що фазова швидкість сигналу в довгій лінії дорівнює швидкості світла в діелектрику лінії,  $v_\phi = c/\sqrt{\epsilon\mu}$ , незалежно від геометрії провідників?
  - 15 Виведіть погонні параметри  $C_0$  і  $L_0$  коаксіального кабелю через радіуси  $a$ ,  $b$  та властивості діелектрика, застосовуючи теорему Гаусса й закон Ампера. Виведіть формулу хвильового опору коаксіального кабелю через хвильовий опір діелектрика  $\eta$ .
  - 16 Як зміниться хвильовий опір коаксіального кабелю, якщо збільшити радіус зовнішнього екрана, не змінюючи діелектрика? Чи вплине це на фазову швидкість сигналу?



### 19.1. Від довгої лінії до хвилеводу

У попередньому розділі ми розглянули довгу лінію — найпростішу напрямну систему, в якій електромагнітна хвиля поширюється вздовж *двох* провідників. Така конфігурація має принципове обмеження: зі зростанням частоти (а отже, зі зменшенням довжини хвилі) відстань між провідниками стає сумірною з довжиною хвилі, а втрати в діелектрику й металі різко зростають. На частотах вище кількох гігагерц коаксіальний кабель стає непридатним для передачі великої потужності.

Природний вихід — *відмовитися від другого провідника*. Виявляється, що електромагнітна хвиля може поширюватися вздовж *порожнистої металевої труби* або *діелектричного стрижня*, не маючи жодного «зворотного» дроту. Такі напрямні системи називаються *хвилеводами*.

Будь-яку електромагнітну хвилю, що поширюється вздовж осі  $z$ , можна розкласти на поперечну (у площині  $xy$ ) та поздовжню (уздовж  $z$ ) складові. Залежно від того, які складові мають електричне й магнітне поля, розрізняють три типи хвиль:

- **ТЕМ-хвиля** (від англ. *Transverse Electro-Magnetic*, *поперечно-електромагнітна*): обидва вектори — і  $\mathbf{E}$ , і  $\mathbf{H}$  — лежать у поперечній площині. Поздовжніх складових немає:  $E_x = 0$ ,  $H_x = 0$  ( $x$  — напрям поширення хвилі).
- **ТЕ-хвиля** (від англ. *Transverse Electric*, *поперечно-електрична*): електричне поле  $\mathbf{E}$  лежить у поперечній площині ( $E_x = 0$ ), але магнітне поле має поздовжню складову ( $H_x \neq 0$ ). Іноді позначають як *Н-хвиля*.
- **ТМ-хвиля** (від англ. *Transverse Magnetic*, *поперечно-магнітна*): магнітне поле  $\mathbf{H}$  лежить у поперечній площині ( $H_x = 0$ ), але електричне поле має поздовжню складову ( $E_x \neq 0$ ). Іноді позначають як *Е-хвиля*.

У довгій лінії існує ТЕМ-хвиля. У порожнистому металевому хвилеводі ТЕМ-хвиля існувати не може. Там поширюються лише ТЕ- або

ТМ-хвилі.

Чому ТЕМ-хвиля неможлива в порожнистому хвильоводі? Інтуїтивно: для ТЕМ-хвилі електричне поле в перерізі має бути потенціальним, тобто описуватися скалярним потенціалом  $\varphi(x, z)$ , який задовольняє рівняння Лапласа  $\Delta\varphi = 0$ . Але граничні умови на стінках хвильоводу вимагають  $\varphi = \text{const}$  на кожній стінці, а це разом із рівнянням Лапласа дає  $\varphi = \text{const}$  всюди — тобто  $E = 0$ . Отже, ТЕМ-хвилі в порожнистому хвильоводі не буває.

## 19.2. Прямокутний хвильовід

Найпростіший і найпоширеніший тип хвильоводу — *прямокутна металева труба* зі сторонами  $a$  і  $b$  (зазвичай  $a > b$ ). Оскільки, як ми вже з'ясували, ТЕМ-хвиля в порожнистому хвильоводі неможлива, у ньому можуть поширюватися лише хвилі типу ТЕ або ТМ.




Рис. 19.1. Прямокутний хвильовід

Розглянемо ТЕ хвилі в хвильоводі квадратного перерізу ( $a = b$ ). Стінки хвильоводу будемо вважати ідеально провідними, розміри хвильоводу та положення системи координат наведено на рис. 19.1. Припустимо, що електричний вектор хвилі напрямлений уздовж осі  $y$ . Для спрощення ситуації приймемо довжину хвильоводу вздовж осі  $y$  нескінченною. Це позбавляє від необхідності врахування граничних умов для вектора  $E$  на поверхнях хвильоводу, паралельних площині  $xz$ , і значно полегшує розв'язання задачі. Крім того, при нескінченній протяжності хвильоводу в напрямку осі  $y$  задачу можна розглянути методом зображень, що дозволяє з'ясувати фізичну ситуацію та суть процесів, які відбуваються при поширенні хвиль у хвильоводі.

Таким чином, задача зводиться до двох вимірів. Хвильове рівняння (15.9) для напруженості електричного поля у вибраній системі

декартових координат має вигляд

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E}{\partial z^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = 0, \quad (19.1)$$

де  $E = E_y(x, z, t)$ .

Оскільки стінки хвильоводу ідеально провідні, гранична умова для  $E$  має вигляд

$$E(x, 0, t) = 0, \quad E(x, a, t) = 0. \quad (19.2)$$

Будемо шукати розв'язок рівняння у вигляді

$$E = E_0 \sin k_z z e^{i(\omega t - k_x x)}, \quad (19.3)$$

причому для задоволення граничним умовам (19.3) треба покласти

$$k_z a = \pi n \quad (n = 1, 2, \dots). \quad (19.4)$$




Рис. 19.2. Графік рівняння (19.3) при  $n = 1$ .

Очевидно також, що розв'язок (19.3) задовольняє умову відсутності вільних зарядів у хвильоводі:  $\nabla \cdot \mathbf{E} = \partial E_y / \partial y = 0$ ,  $E_x = E_z = 0$ . Підставляючи (19.3) в (19.1), отримуємо

$$(-k_x^2 - k_z^2 + \omega^2/c^2)E = 0. \quad (19.5)$$

Ця рівність може бути задоволена лише за умови

$$-k_x^2 - k_z^2 + \omega^2/c^2 = 0, \quad (19.6)$$

з якого випливає, що

$$k_x = \sqrt{\frac{\omega^2}{c^2} - \frac{\pi^2 n^2}{a^2}}. \quad (19.7)$$

**Гранична частота.** Електромагнітна хвиля поширюється в хвилеводі без затухання, якщо в (19.3) величина  $k_x$  дійсна. Це означає, що в (19.7) підкореневий вираз не повинен бути від'ємним. Звідси отримуємо умову, за якої в хвилеводі поширюються хвилі:

$$\frac{\omega^2}{c^2} - \frac{\pi^2 n^2}{a^2} \geq 0 \quad (19.8)$$

або

$$\omega \geq \frac{\pi c}{a} n. \quad (19.9)$$

Таким чином, при заданому значенні  $n$ , що характеризує форму хвилі в напрямку осі  $z$ , існує **гранична частота**. Електромагнітні хвилі з меншою частотою не можуть поширюватися в хвилеводі. Значення цієї частоти отримується з (19.9) при  $n = 1$ :

$$\omega_0 = \pi c / a. \quad (19.10)$$

Наявність граничної частоти означає, іншими словами, існування хвилі з максимальною довжиною хвилі, яка здатна поширюватися в хвилеводі. Враховуючи, що  $\lambda = cT = 2\pi c / \omega$ , отримуємо для граничної довжини хвилі

$$\lambda_0 = 2\pi c / \omega_0 = 2a. \quad (19.11)$$

Ця рівність має дуже ясний геометричний зміст: в розглядуваному хвилеводі можуть поширюватися лише хвилі, довжина хвилі яких менша за подвоєний поперечний переріз хвилеводу.

Наявність граничної частоти є характерною рисою всіх хвилеводів, хоча її конкретне значення різниться для різних хвилеводів. **! Саме тому хвилеводи — це фільтри верхніх частот:** вони пропускають високі частоти й блокують низькі. Це принципово відрізняє їх від довгої лінії, яка пропускає все.

**Фазова швидкість.** Згідно з виразом (19.3) ця швидкість знаходиться з умови

$$\omega t - k_x x = \text{const}, \quad (19.12)$$

звідки

$$v_{\text{ф}} = \frac{dx}{dt} = \frac{\omega}{k_x} = \frac{\omega}{\sqrt{\omega^2/c^2 - \pi^2/a^2}} = c \frac{\omega}{\sqrt{\omega^2 - \pi^2 c^2/a^2}} > c. \quad (19.13)$$

**! Фазова швидкість електромагнітних хвиль у хвилеводі більша за швидкість світла. Це також є характерною рисою хвилеводів, хоча конкретне значення фазової швидкості залежить від**

**!** властивостей хвильоводу та типів хвиль.

З урахуванням виразів (19.10) і (19.11) формулу (19.13) зручно подати у вигляді

$$v_{\text{ф}} = \frac{c}{\sqrt{1 - (\omega_0/\omega)^2}} = \frac{c}{\sqrt{1 - (\lambda/\lambda_0)^2}}. \quad (19.14)$$

Отже,  $\omega \geq \omega_0$ ,  $\lambda \leq \lambda_0$ , оскільки в протилежному випадку фазова швидкість стає уявною, тобто поширення хвиль неможливе.

**Оптичне волокно — діелектричний хвильовід.** Металеві хвильоводи — не єдиний тип напрямних систем. На початку розділу вже згадувалося, що оптичне волокно теж є хвильоводом, тільки не металевим, а діелектричним. Якщо замість порожнистої труби взяти **діелектричний стрижень** із показником заломлення  $n_1$ , оточений середовищем із меншим показником  $n_2 < n_1$ , то електромагнітна хвиля може поширюватися вздовж стрижня завдяки **повному внутрішньому відбиттю**.

Саме так працює **оптичне волокно**. Його серцевина (core) має показник заломлення  $n_1$ , а оболонка (cladding) —  $n_2 < n_1$ . Світло, яке входить у серцевину під достатньо малим кутом, багаторазово відбивається від межі «серцевина–оболонка» і поширюється вздовж волокна з дуже малими втратами (рис. 19.3).




Рис. 19.3. Поширення світла в оптичному волокні завдяки повному внутрішньому відбиттю на межі серцевина–оболонка: промінь «замкнений» усередині серцевини й рухається вздовж волокна майже без втрат.

**!**

Оптичне волокно — це, по суті, хвильовід, у якому роль «стінок» відіграє не метал, а межа двох діелектриків. У ньому теж існують моди (їх називають LP), теж є критична частота. Волокно з діаметром серцевини близько 9 мкм використовується в магістральних лініях зв'язку — саме воно забезпечує передачу сигналу на тисячі кілометрів без підсилення.

## ? Контрольні питання

- 1 Чому на частотах вище кількох гігагерц коаксіальний кабель стає непридатним для передачі великої потужності, і який природний вихід із цієї проблеми пропонують хвилеводи?
- 2 Дайте означення трьох типів хвиль у напрямних системах — ТЕМ, ТЕ (Н-хвиля) та ТМ (Е-хвиля) — через наявність позовжніх складових  $E$  і  $H$ .
- 3 Доведіть, чому ТЕМ-хвиля неможлива в порожнистому металевому хвилеводі, спираючись на рівняння Лапласа для потенціалу поперечного електричного поля та граничні умови на стінках.
- 4 Запишіть хвильове рівняння для поля  $E_y(x, z, t)$  у прямокутному хвилеводі та граничні умови на ідеально провідних стінках. Чому шукають розв'язок у вигляді  $E = E_0 \sin(k_z z) e^{i(\omega t - k_x x)}$ ?
- 5 Виведіть умову квантування поперечного хвильового числа  $k_z a = \pi n$  з граничних умов на стінках хвилеводу.
- 6 Підставте припущений розв'язок у хвильове рівняння і виведіть дисперсійне співвідношення  $k_x = \sqrt{\omega^2/c^2 - \pi^2 n^2/a^2}$ .
- 7 Що таке гранична (критична) частота хвилеводу? Виведіть умову поширення хвилі без затухання та граничну частоту  $\omega_0 = \pi c/a$  для моди з  $n = 1$ .
- 8 Чому граничну частоту хвилеводу можна інтерпретувати через граничну довжину хвилі  $\lambda_0 = 2a$ ? Який геометричний зміст цього результату?
- 9 Чому хвилеводи називають фільтрами верхніх частот, і чим це принципово відрізняє їх від довгої лінії?
- 10 Виведіть формулу фазової швидкості хвилі в хвилеводі  $v_{\text{ф}} = c/\sqrt{1 - (\omega_0/\omega)^2}$ . Чому ця швидкість завжди перевищує швидкість світла, і чи суперечить це теорії відносності?
- 11 Як влаштоване оптичне волокно як діелектричний хвилевід? Поясніть, чому світло утримується в серцевині завдяки повному внутрішньому відбиттю на межі з оболонкою.



## А. Таблиця переходу між гаусовою системою одиниць та SI

Для коректного читання та інтерпретації літератури з класичної електродинаміки необхідно вільно орієнтуватися в різних системах одиниць, зокрема в системі СІ та гаусовій системі (СГС). Це пов'язано з тим, що різні джерела використовують різні системи одиниць: фундаментальні теоретичні праці традиційно формуються в СГС, тоді як у сучасній навчальній і прикладній літературі переважає система СІ. Тому необхідно впевнено володіти перевідними співвідношеннями між цими системами для основних фізичних величин.

Перехід між системами одиниць не зводиться до простого масштабування величин, а супроводжується зміною вигляду рівнянь. У системі SI рівняння містять константи  $\epsilon_0$  та  $\mu_0$ , тоді як у гаусовій системі вони відсутні, і відповідні коефіцієнти з'являються у вигляді множників  $4\pi$ . Тому необхідно враховувати не лише перевідні співвідношення, але й зміну структури рівнянь.

Таблиця А.1. Перехід між гаусовою системою одиниць та SI

| Величина                       | Система СГС               | Система SI                                                |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Швидкість світла               | $c$                       | $(\epsilon_0\mu_0)^{-1/2}$                                |
| Напруженість електричного поля | $\mathbf{E}_{\text{СГС}}$ | $\frac{1}{\sqrt{4\pi\epsilon_0}} \mathbf{E}_{\text{СГС}}$ |
| Електричний потенціал          | $\varphi_{\text{СГС}}$    | $\frac{1}{\sqrt{4\pi\epsilon_0}} \varphi_{\text{СГС}}$    |
| Магнітна індукція              | $\mathbf{B}_{\text{СГС}}$ | $\frac{1}{\sqrt{4\pi\mu_0}} \mathbf{B}_{\text{СГС}}$      |
| Вектор-потенціал               | $\mathbf{A}_{\text{СГС}}$ | $\frac{1}{\sqrt{4\pi\mu_0}} \mathbf{A}_{\text{СГС}}$      |
| Густина заряду                 | $\rho_{\text{СГС}}$       | $\sqrt{4\pi\epsilon_0} \rho_{\text{СГС}}$                 |
| Заряд                          | $q_{\text{СГС}}$          | $\sqrt{4\pi\epsilon_0} q_{\text{СГС}}$                    |
| Густина струму                 | $\mathbf{j}_{\text{СГС}}$ | $\sqrt{4\pi\epsilon_0} \mathbf{j}_{\text{СГС}}$           |

**Приклад: переписування рівнянь Максвелла з гаусової системи (СГС) в SI.** Розглянемо перехід від гаусової системи (СГС) до системи SI на прикладі рівнянь Максвелла. Це дозволяє простежити зміну вигляду рівнянь при переході між системами одиниць.

У гаусовій системі рівняння Максвелла для вакууму мають вигляд:

$$\begin{aligned}\operatorname{div} \mathbf{E}_{\text{СГС}} &= 4\pi\rho_{\text{СГС}}, & \operatorname{rot} \mathbf{E}_{\text{СГС}} &= -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}_{\text{СГС}}}{\partial t}, \\ \operatorname{div} \mathbf{B}_{\text{СГС}} &= 0, & \operatorname{rot} \mathbf{B}_{\text{СГС}} &= \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}_{\text{СГС}} + \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}_{\text{СГС}}}{\partial t}.\end{aligned}$$

З таблиці беремо перевідні співвідношення (позначимо величини в SI тим же символом без індексу):

$$\begin{aligned}\mathbf{E}_{\text{СГС}} &= \sqrt{4\pi\epsilon_0} \mathbf{E}, & \mathbf{B}_{\text{СГС}} &= \sqrt{4\pi\mu_0} \mathbf{B}, \\ \rho_{\text{СГС}} &= \frac{\rho}{\sqrt{4\pi\epsilon_0}}, & \mathbf{j}_{\text{СГС}} &= \frac{\mathbf{j}}{\sqrt{4\pi\epsilon_0}}, \\ c &= \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0}}.\end{aligned}$$

Підставимо в перше рівняння (теорема Гауса):

$$\operatorname{div}(\sqrt{4\pi\epsilon_0} \mathbf{E}) = 4\pi \cdot \frac{\rho}{\sqrt{4\pi\epsilon_0}} \implies \sqrt{4\pi\epsilon_0} \operatorname{div} \mathbf{E} = \sqrt{\frac{4\pi}{\epsilon_0}} \rho \implies \operatorname{div} \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}.$$

Друге рівняння (закон електромагнітної індукції Фарадея):

$$\operatorname{rot}(\sqrt{4\pi\epsilon_0} \mathbf{E}) = -\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}(\sqrt{4\pi\mu_0} \mathbf{B}).$$

$$\sqrt{4\pi\epsilon_0} \operatorname{rot} \mathbf{E} = -\frac{\sqrt{4\pi\mu_0}}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}.$$

Оскільки  $c = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0}$ , то  $\sqrt{\mu_0}/c = \sqrt{\mu_0}\sqrt{\epsilon_0\mu_0} = \mu_0\sqrt{\epsilon_0}$ . Тоді:

$$\sqrt{4\pi\epsilon_0} \operatorname{rot} \mathbf{E} = -\sqrt{4\pi\epsilon_0}\mu_0 \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \implies \operatorname{rot} \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}.$$

Третє рівняння:

$$\operatorname{div}(\sqrt{4\pi\mu_0} \mathbf{B}) = 0 \implies \operatorname{div} \mathbf{B} = 0.$$

Четверте рівняння:

$$\operatorname{rot}(\sqrt{4\pi\mu_0} \mathbf{B}) = \frac{4\pi}{c} \cdot \frac{\mathbf{j}}{\sqrt{4\pi\epsilon_0}} + \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}(\sqrt{4\pi\epsilon_0} \mathbf{E}).$$

$$\sqrt{4\pi\mu_0} \operatorname{rot} \mathbf{B} = \frac{4\pi}{c\sqrt{4\pi\epsilon_0}} \mathbf{j} + \frac{\sqrt{4\pi\epsilon_0}}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

Використаємо  $c = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0}$ :

$$\frac{4\pi}{c\sqrt{4\pi\epsilon_0}} = 4\pi\sqrt{\epsilon_0\mu_0} \cdot \frac{1}{\sqrt{4\pi\epsilon_0}} = \frac{4\pi\sqrt{\epsilon_0\mu_0}}{\sqrt{4\pi\epsilon_0}} = \sqrt{4\pi}\sqrt{\mu_0} = \sqrt{4\pi\mu_0}.$$

А другий доданок:  $\frac{\sqrt{4\pi\epsilon_0}}{c} = \sqrt{4\pi\epsilon_0}\sqrt{\epsilon_0\mu_0} = \sqrt{4\pi}\epsilon_0\sqrt{\mu_0}.$

Отже:

$$\sqrt{4\pi\mu_0} \operatorname{rot} \mathbf{B} = \sqrt{4\pi\mu_0} \mathbf{j} + \sqrt{4\pi}\epsilon_0\sqrt{\mu_0} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

Поділимо на  $\sqrt{4\pi\mu_0}$ :

$$\operatorname{rot} \mathbf{B} = \mathbf{j} + \frac{\sqrt{4\pi}\epsilon_0\sqrt{\mu_0}}{\sqrt{4\pi\mu_0}} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \mathbf{j} + \epsilon_0\sqrt{\mu_0} \cdot \frac{1}{\sqrt{\mu_0}} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \mathbf{j} + \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

Отримані рівняння Максвелла в системі SI для вакууму:

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\epsilon_0}, & \operatorname{rot} \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\ \operatorname{div} \mathbf{B} &= 0, & \operatorname{rot} \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \end{aligned}$$

Слід зауважити, що навіть у вакуумі в системі SI часто вводять допоміжні вектори електричної індукції  $\mathbf{D}$  та напруженості магнітного поля  $\mathbf{H}$ , які для вакууму визначаються як:

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E}, \quad \mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0}.$$

Підставляння цих визначень дозволяє переписати рівняння Максвелла в симетричнішій формі, де коефіцієнти  $\epsilon_0$  та  $\mu_0$  зникають з правих частин<sup>1</sup>:

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \mathbf{D} &= \rho, & \operatorname{rot} \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\ \operatorname{div} \mathbf{B} &= 0, & \operatorname{rot} \mathbf{H} &= \mathbf{j} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \end{aligned}$$

<sup>1</sup>У такому записі рівняння Максвелла в SI набувають формально однакового вигляду як для вакууму, так і для середовищ, хоча у випадку середовищ  $\rho$  та  $\mathbf{j}$  позначають лише вільні заряди та струми, а поля  $\mathbf{D}$  та  $\mathbf{H}$  включають внесок зв'язаних зарядів і струмів намагніченості.

**Б. Основні формули векторного аналізу****Б.1. Диференціальні операції в різних системах координат.****Декартова система координат**

$$\text{grad } \psi \equiv \nabla \psi = \frac{\partial \psi}{\partial x} \mathbf{e}_x + \frac{\partial \psi}{\partial y} \mathbf{e}_y + \frac{\partial \psi}{\partial z} \mathbf{e}_z \quad (\text{Б.15})$$

$$\text{div} (\text{grad } \psi) \equiv \Delta \psi = \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} \quad (\text{Б.16})$$

$$\text{div } \mathbf{A} \equiv \nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \quad (\text{Б.17})$$

$$\text{rot } \mathbf{A} \equiv \nabla \times \mathbf{A} = \left( \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \mathbf{e}_x + \left( \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \mathbf{e}_y + \left( \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \mathbf{e}_z \quad (\text{Б.18})$$

**Циліндрична система координат**

$$\nabla \psi = \frac{\partial \psi}{\partial \rho} \mathbf{e}_\rho + \frac{1}{\rho} \frac{\partial \psi}{\partial \varphi} \mathbf{e}_\varphi + \frac{\partial \psi}{\partial z} \mathbf{e}_z \quad (\text{Б.19})$$

$$\Delta \psi = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} \quad (\text{Б.20})$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial (\rho A_\rho)}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \quad (\text{Б.21})$$

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{A} = & \left( \frac{1}{\rho} \frac{\partial A_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial A_\varphi}{\partial z} \right) \mathbf{e}_\rho + \left( \frac{\partial A_\rho}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial \rho} \right) \mathbf{e}_\varphi + \\ & + \frac{1}{\rho} \left( \frac{\partial (\rho A_\varphi)}{\partial \rho} - \frac{\partial A_\rho}{\partial \varphi} \right) \mathbf{e}_z \end{aligned} \quad (\text{Б.22})$$

Орти циліндричної системи координат зв'язані з декартовими ортами як:

$$\mathbf{e}_r = \cos \varphi \mathbf{e}_x + \sin \varphi \mathbf{e}_y, \quad (\text{Б.23})$$

$$\mathbf{e}_\varphi = -\sin \varphi \mathbf{e}_x + \cos \varphi \mathbf{e}_y, \quad (\text{Б.24})$$

$$\mathbf{e}_z = \mathbf{e}_z. \quad (\text{Б.25})$$

**Сферична система координат**

$$\nabla \psi = \frac{\partial \psi}{\partial r} \mathbf{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \mathbf{e}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \psi}{\partial \varphi} \mathbf{e}_\varphi \quad (\text{Б.26})$$

$$\Delta\psi = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{\partial\psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin\theta} \frac{\partial\psi}{\partial\theta} \left( \sin\theta \frac{\partial\psi}{\partial\theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta} \frac{\partial^2\psi}{\partial\varphi^2} \quad (\text{Б.27})$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 A_r)}{\partial r} + \frac{1}{r \sin\theta} \frac{\partial}{\partial\theta} (A_\theta \sin\theta) + \frac{1}{r \sin\theta} \frac{\partial A_\varphi}{\partial\varphi} \quad (\text{Б.28})$$

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{A} = & \frac{1}{r \sin\theta} \left( \frac{\partial}{\partial\theta} (A_\varphi \sin\theta) - \frac{\partial A_\theta}{\partial\varphi} \right) \mathbf{e}_r + \frac{1}{r} \left( \frac{1}{\sin\theta} \frac{\partial A_r}{\partial\varphi} - \frac{\partial}{\partial r} (r A_\varphi) \right) \mathbf{e}_\theta + \\ & + \frac{1}{r} \left( \frac{\partial}{\partial r} (r A_\theta) - \frac{\partial A_r}{\partial\theta} \right) \mathbf{e}_\varphi \end{aligned} \quad (\text{Б.29})$$

Орти сферичної системи координат зв'язані з декартовими ортами як:

$$\mathbf{e}_r = \sin\theta \cos\varphi \mathbf{e}_x + \sin\theta \sin\varphi \mathbf{e}_y + \cos\theta \mathbf{e}_z, \quad (\text{Б.30})$$

$$\mathbf{e}_\theta = \cos\theta \cos\varphi \mathbf{e}_x + \cos\theta \sin\varphi \mathbf{e}_y - \sin\theta \mathbf{e}_z, \quad (\text{Б.31})$$

$$\mathbf{e}_\varphi = -\sin\varphi \mathbf{e}_x + \cos\varphi \mathbf{e}_y. \quad (\text{Б.32})$$

$$(\text{Б.33})$$

## Б.2. Другі похідні.

$$\text{rot grad } \varphi = \nabla \times (\nabla\varphi) = 0 \quad (\text{Б.34})$$

$$\text{div rot } \mathbf{A} = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0 \quad (\text{Б.35})$$

$$\text{rot rot } \mathbf{A} = \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \Delta \mathbf{A} \quad (\text{Б.36})$$

## Б.3. Похідні від добутків.

$$\text{grad}(\varphi\psi) = \psi \text{grad } \varphi + \varphi \text{grad } \psi \quad (\text{Б.37})$$

$$\text{div}(\varphi\mathbf{A}) = \varphi \text{div } \mathbf{A} + \mathbf{A} \text{grad } \varphi \quad (\text{Б.38})$$

$$\text{rot}(\varphi\mathbf{A}) = \varphi \text{rot } \mathbf{A} + \text{grad } \varphi \times \mathbf{A} \quad (\text{Б.39})$$

$$\text{grad}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \mathbf{B} \times \text{rot } \mathbf{A} + \mathbf{A} \times \text{rot } \mathbf{B} + (\mathbf{B}\nabla) \mathbf{A} + (\mathbf{A}\nabla) \mathbf{B} \quad (\text{Б.40})$$

$$\text{div}(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot \text{rot } \mathbf{A} - \mathbf{A} \cdot \text{rot } \mathbf{B} \quad (\text{Б.41})$$

$$\text{rot}(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = (\mathbf{B}\nabla) \mathbf{A} - (\mathbf{A}\nabla) \mathbf{B} + \mathbf{A} \text{div } \mathbf{B} - \mathbf{B} \text{div } \mathbf{A} \quad (\text{Б.42})$$

$$\frac{1}{2} \text{grad } A^2 = (\mathbf{A}\nabla) \mathbf{A} + \mathbf{A} \times \text{rot } \mathbf{A} \quad (\text{Б.43})$$

**Б.4. Індексна нотація формул векторного аналізу.** Нагадаємо співвідношення з векторного аналізу, що будуть потрібні далі. Латинські індекси  $i, j, k$  пробігатимуть допустимі значення 1,2,3. Якщо індекси у виразі повторюються, це означатиме суму по цих індексах (правило Ейнштейна).

**Тривимірний символ Леві-Чівіті**

Тривимірний символ Леві-Чівіті визначений співвідношеннями

$$\varepsilon_{ijk} = -\varepsilon_{jik} = -\varepsilon_{ikj}. \quad (\text{Б.44})$$

Деякі співвідношення з цим символом:

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{kpq} = \delta_{ip}\delta_{jq} - \delta_{iq}\delta_{jp}, \quad (\text{Б.45})$$

$$\varepsilon_{iqk}\varepsilon_{pqk} = 2\delta_{ip}. \quad (\text{Б.46})$$

Ротор та векторний добуток у декартових координатах  $\{x, y, z\} = \{x_1, x_2, x_3\}$ :

$$[\nabla \times \mathbf{A}]_i = \varepsilon_{ijk}\partial_j A_k, \quad (\text{Б.47})$$

$$[\mathbf{A} \times \mathbf{B}]_i = \varepsilon_{ijk}A_j B_k, \quad (\text{Б.48})$$

всі індекси пробігають значення 1, 2, 3.

**Диференціальні операції в декартових координатах**

У декартових координатах  $x_1, x_2, x_3$  дивергенція:

$$\text{div } \mathbf{A} \equiv \partial_j A_j;$$

градієнт:

$$(\nabla F)_i \equiv \partial_i F,$$

тут і надалі  $(X)_i = X_i$  означає  $i$ -ту компоненту вектора  $\mathbf{r}$ ; та оператор Лапласа:

$$\Delta F \equiv \partial_j \partial_j F.$$

За допомогою (Б.44) можна записати  $i$ -ту компоненту векторного добутку:

$$[\mathbf{A} \times \mathbf{B}]_i = \varepsilon_{ijk}A_j B_k$$

де  $(A_i, B_i)$  — компоненти векторів  $\mathbf{A}$  та  $\mathbf{B}$ , а також ротор:

$$\text{rot}(\mathbf{A})_i = \varepsilon_{ijk}\partial_j A_k.$$



## Добуток скалярної та векторної функцій

Легко перевірити такі співвідношення для добутку скалярної функції  $F(\mathbf{r})$  та векторної  $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ :

$$\operatorname{div}(F\mathbf{A}) = \partial_i(FA_i) = A_i\partial_i F + F\partial_i A_i = \mathbf{A} \cdot \nabla F + F \operatorname{div} \mathbf{A};$$

$$\operatorname{rot}(F\mathbf{A})_i = \varepsilon_{ijk}\partial_j(FA_k) = \varepsilon_{ijk}(\nabla F)_j A_k + F\varepsilon_{ijk}\partial_j A_k,$$

або

$$\operatorname{rot}(F\mathbf{A}) = [\nabla F \times \mathbf{A}] + F \operatorname{rot} \mathbf{A}.$$

## Дивергенція векторного добутку

Дивергенція векторного добутку:

$$\begin{aligned} \operatorname{div}[\mathbf{A} \times \mathbf{B}] &= \partial_i(\varepsilon_{ijk}A_jB_k) = B_k\varepsilon_{ijk}\partial_i A_j + A_j\varepsilon_{ijk}\partial_i B_k = B_k\varepsilon_{kij}\partial_i A_j - A_j\varepsilon_{ijk}\partial_i B_k = \\ &= \mathbf{B} \cdot \operatorname{rot} \mathbf{A} - \mathbf{A} \cdot \operatorname{rot} \mathbf{B}. \end{aligned}$$

## Згортка символів $\varepsilon_{ijk}$

Далі будуть потрібні формули для згортки двох символів  $\varepsilon_{ijk}$ . Користуючись властивостями визначника, легко перевірити, що:

$$\varepsilon_{ijk} = \begin{vmatrix} \delta_{i1} & \delta_{i2} & \delta_{i3} \\ \delta_{j1} & \delta_{j2} & \delta_{j3} \\ \delta_{k1} & \delta_{k2} & \delta_{k3} \end{vmatrix},$$

де  $\delta_{ij}$  — символ Кронекера, а також:

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{pqr} = \begin{vmatrix} \delta_{ip} & \delta_{iq} & \delta_{ir} \\ \delta_{jp} & \delta_{jq} & \delta_{jr} \\ \delta_{kp} & \delta_{kq} & \delta_{kr} \end{vmatrix}$$

Якщо в останньому співвідношенні розкрити визначник за правилом трикутників:

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{pqr} = \delta_{ip}\delta_{jq}\delta_{kr} + \delta_{iq}\delta_{jr}\delta_{kp} + \delta_{ir}\delta_{jp}\delta_{kq} - \delta_{ip}\delta_{jr}\delta_{kq} - \delta_{iq}\delta_{jp}\delta_{kr} - \delta_{ir}\delta_{jq}\delta_{kp},$$

та взяти суму по  $k = r$ , отримаємо формулу згортки:

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{pqk} = \delta_{ip}\delta_{jq} - \delta_{iq}\delta_{jp}. \quad (\text{Б.49})$$

## Подвійний векторний добуток

Отримаємо за допомогою (Б.49) правило для подвійного векторного добутку:

$$([\mathbf{A} \times [\mathbf{B} \times \mathbf{C}]]_i \equiv \varepsilon_{ijk} A_j ([\mathbf{B} \times \mathbf{C}]_k \equiv \varepsilon_{ikp} B_p C_q \equiv \varepsilon_{ijk} A_j \varepsilon_{kpq} B_p C_q.$$

Завдяки (Б.49):

$$([\mathbf{A} \times [\mathbf{B} \times \mathbf{C}]]_i \equiv (\delta_{ip} \delta_{jq} - \delta_{iq} \delta_{jp}) A_j B_p C_q = B_i A_q C_q - C_i A_p B_p,$$

тобто маємо відому формулу:

$$[\mathbf{A} \times [\mathbf{B} \times \mathbf{C}]] = \mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) - \mathbf{C}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}).$$

## Подвійний ротор

Обчислимо за допомогою (Б.49) подвійний ротор:

$$(\text{rot rot } \mathbf{A})_i = \varepsilon_{ijk} \partial_j (\text{rot } \mathbf{A})_k = \varepsilon_{ijk} \partial_j \varepsilon_{kpq} \partial_p A_q.$$

Завдяки (Б.49):

$$(\text{rot rot } \mathbf{A})_i = (\delta_{ip} \delta_{jq} - \delta_{iq} \delta_{jp}) \partial_j \partial_p A_q = \partial_i \partial_j A_j - \partial_j \partial_j A_i.$$

За означенням,  $\partial_j A_j \equiv \text{div } \mathbf{A}$  та  $\partial_j \partial_j A_i \equiv \Delta A_i$ . Звідси маємо:

$$\text{rot rot } \mathbf{A} = \nabla \text{div } \mathbf{A} - \Delta \mathbf{A}.$$

**Б.5. Інтегральні характеристики та теореми.** Теорема Остроградського-Гауса:

$$\oint_{\partial\Omega} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \int_{\Omega} \text{div } \mathbf{A} dV, \quad (\text{Б.50})$$

де  $\Omega$  — об'єм,  $\partial\Omega$  — його межа.

Теорема Стокса:

$$\oint_{\partial S} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \text{rot } \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}, \quad (\text{Б.51})$$

де  $S$  — поверхня, що спирається на контур  $\partial S$ .

Теорема Гріна:

$$\int_{\Omega} (\varphi \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \varphi) dV = \int_{\partial\Omega} (\varphi \text{grad } \psi - \psi \text{grad } \varphi) \cdot d\mathbf{S}. \quad (\text{Б.52})$$

# Література

---

## Підручники та посібники

1. *Feynman R., Lejton R., Sands M. Lectures on physics. Vol. 2. Mainly Electromagnetism and matter.* — New Millenium Edition. — Basic Books, 2010. — 566 p.
2. *Purcell E. M., Morin D. J. Berkeley Physics Course. Vol. 2. Electricity and Magnetism.* — 3rd ed. — Cambridge : Cambridge University Press, 2013. — ISBN 978-1107014022.
3. *Жданов В. І. Електрика та магнетизм. Посібник для студентів фізико-технічного факультету : в 2 т. Частина 1.* — К. : НТУУ «КПІ», 1999. — 62 с.
4. *Жданов В. І. Електрика та магнетизм. Посібник для студентів фізико-технічного факультету : в 2 т. Частина 2.* — К. : Політехніка, 2002. — 44 с.
5. *Парновский С. А. Електрика та магнетизм: додаткові матеріали до курсу.* — ФТІ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. — 24 с.
6. *Сугаков В. Й. Теоретична фізика : Електродинаміка.* — Київ : Вища школа, 1975. — С. 272.
7. *Федорченко А. М. Теоретична фізика. Т. 1: Класична механіка і електродинаміка.* — Київ : Вища школа, 1992. — С. 535. — ISBN 5-11-003760-4.

## Задачники

8. *Пономаренко С. М. Електрика та магнетизм. Збірник задач.* — КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. — 156 с.

**Пономаренко** Сергій Миколайович

**Електрика та магнетизм**  
**Підручник**

*Комп'ютерне верстання в системі  $\text{\LaTeX}$  2<sub>ε</sub> С. М. Пономаренко*

Національний технічний університет України  
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»  
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія ДК № 5354 від 25.05.2017 р.  
просп. Берестейський, 37, м. Київ, 03056