

제5장 화재진압과 소방전술 — 제6절 차량화재 진압 (2)

자동차/버스 화재진압·고속도로 화재대응 (본문 346~347p)

핵심 개념

본넷나 도어를 개방하지 않으면 방수·소화기 모두 연소실체에 효과가 없다. 고속도로 화재는 상·하행선 양방향에서 출동하는 것이 원칙이다.

2. 진압활동 — 가. 자동차·버스 화재진압

차량화재는 인명구조에 중점을 두고, 선착대는 현장도착과 동시에 호스를 연장, 파괴기구를 휴대해 분무방수 등으로 일시에 소화한다. 타 대는 차례로 직근 소방용수를 점령해 공격적 진압을 하는 것이 효과적이다.

자동차·버스 진압요령

선착대는 가능한 차량에 접근해 비상구 개방·창유리 파괴 후 차내에 고속분무방수(펌프차 적재수량으로도 충분). 후착대는 반대쪽에서 진압. 소형차량은 승차원 위치에서 불을 따라가며 포위하도록 분무방수하면 효과적. 일부화재는 적재소화기로 소화 가능 — 본넷나 도어를 개방하지 않으면 연소실체에 대한 소화효과가 없음

시험 포인트

"본넷·도어 미개방 시 방수든 소화기든 연소실체에 도달하지 못해 효과가 없다"는 원칙 — 걸만 식히는 게 아니라 반드시 개방 후 진압.

고속도로 화재진압 요령

고속도로 차량화재는 상·하행선 양방향에서 출동 원칙. 고가도로는 비상용 진입구·적재사다리·사다리차·굴절차 이용. 교외는 소방용수 부족·진입로 없음 등 조건 나쁨 — 고속도로 순찰대·도로공사에 통행규제 요청해 안전 확보. 고속도로 활동 시 차량 하차는 매우 위험함에 주의. 인터체인지간 거리가 멀면 상행선 화재를 하행선 이용해 진압해야 하는 경우도 있음 — 이때 반드시 도로공사·순찰대와 긴밀히 연락해 통행규제 확인 후 진입·활동

시험 포인트

고속도로 화재는 "상·하행선 양방향"에서 출동하는 것이 원칙이라는 점을 정확히 기억 — 한쪽만 출동하면 반대편 대응이 늦어짐.