

siSuite Guida rapida d'uso e glossario

Table of Contents

siSuite — Guida rapida d'uso e glossario

Per usare siSuite senza perdersi nei termini tecnici. Verticale **fibra (FTTH)**. Pensata per chi gestisce e per le squadre sul campo. Chat 01.03 · Giugno 2026.

1. Cos'è siSuite, in due righe

È il programma dove **registri il lavoro del campo e ne vedi i conti**. La cosa speciale: il tecnico può **parlare** (o scrivere in modo naturale) e l'AI trasforma quelle parole in dati ordinati; tu confermi, e il sistema li salva. Poi siSuite ti **racconta** com'è messa la commessa, anche a voce.

Regola d'oro da ricordare: **l'AI propone, tu disponi**. L'intelligenza artificiale non scrive mai da sola nel database: prepara, tu confermi.

2. I concetti in 1 minuto (in parole semplici)

- **Commessa** = il contratto con un gestore su una zona. Esempio: «Sirti — Napoli Est 2026». Dentro ci stanno tante attivazioni.
- **Ordinativo** = la singola attivazione a casa di un cliente (il “ticket”). Una commessa ne contiene centinaia.
- **Intestatario** = il cliente finale dell'attivazione. I suoi dati sono **protetti** (vedi §4.8).
- **Articolo** = una voce di magazzino (un ONT, una borchia, del cavo...) o un **servizio** (es. posa).
- **Seriale** = il numero unico stampato sul singolo apparato. Lo usiamo per sapere *quale* pezzo è stato montato e dove.
- **Parco installato** = l'elenco di cosa è montato a ogni indirizzo. Serve per l'assistenza futura.
- **Voce di capitolato** = una “riga di listino” del lavoro, con un codice (es. B - 1 . 1), un prezzo di **costo** e uno di **ricavo**.
- **Listino base + ritocchi** = un listino unico; i “ritocchi” cambiano il prezzo solo per un certo gestore o commessa.
- **Fase / WBS** = il modo di **dividere la commessa in pezzi** (es. «Tratta A»). “WBS” è solo il nome tecnico di questa suddivisione.
- **Lavorazione** = quanto hai eseguito di una voce di capitolato (es. 62 metri di disfacimento) — genera il **ricavo**.

- **Libretto misure** = invece di scrivere “62 m” a mano, registri i parziali (es. 24×1, 6×1, 5, 29×1) e il sistema li **somma**.
 - **Rapportino** = il foglio di giornata: ore, mezzi, materiali, subappalti, lavorazioni, foto.
 - **Preventivo-consuntivo (pivot)** = la tabella che confronta **quanto avevi previsto** con **quanto è successo davvero**, e ti dà il **margine**.
 - **Cattura vocale** = il microfono: detti, l’AI propone le righe.
-

3. La mappa del menù (dove trovo le cose)

Il menù ha **due livelli**: a sinistra le grandi aree, accanto le voci di quell’area.

- **Campo** → Ordinativi (FTTH), Agenda, **Rapportini**, Catture vocali
 - **Magazzino** → Articoli & seriali, Giacenze, Movimenti, Documenti (DDT), Inventario
 - **Commesse** → Elenco, Fasi & WBS, Pianificazione, **Lavorazioni**
 - **Finanza & Budget** → **Preventivo-consuntivo**, Budget, **Listino voci**, Export CPM/Excel
 - **Anagrafiche** → Aziende (gestori, fornitori, clienti), Articoli, Risorse
 - In alto la barra **⌘K**: ci scrivi e cerca *oppure* chiede all’AI (es. «ordinativi KO di Sirti a Napoli»).
-

4. Come si fa — i flussi principali

4.1 Caricare gli ordinativi

Due strade: **Importa da CSV** (i file che scarichi dal portale del gestore) oppure **+ Nuovo** a mano. → *Campo* › *Ordinativi* › *icona Importa* oppure **+**. Il **codice** (es. 2026-0042) lo mette il sistema.

4.2 Assegnare a una squadra

Selezioni uno o più ordinativi (compare un numerino con quanti) e premi l’icona **Assegna a squadra**. Lo stato passa a *Assegnato*.

4.3 Chiudere un ordinativo a voce (il bello)

Apri l’ordinativo — premi il **microfono** in alto — detti: «*Montato ONT seriale ON22A-7741, una borchia e uno splitter, attivazione ok*» — l’AI propone i **seriali**, gli **apparati** e lo **stato**. Controlli e premi **Salva**. Niente da scrivere a mano.

4.4 Registrare i seriali installati

Nell’ordinativo, scheda **Seriali installati**: *Aggiungi seriale* → scansiona il codice o scegli dal magazzino. Il pezzo passa a *Installato* ed entra nel **parco installato** di quell’indirizzo. La **password** dell’apparato resta mascherata e si sblocca solo con permesso.

4.5 Compilare il rapportino di giornata

Campo › *Rapportini* › +. Testata (commessa, fase, data, squadra), poi le **sei sezioni** (Manodopera, Attrezzature, Materiali, Subappalti, Lavorazioni, Foto). Puoi **dettarlo**: «4 ore squadra Napoli 2, mini-escavatore mezza giornata, 60 metri di disfacimento» → l'AI compila le righe. In alto vedi subito **costi, ricavi e margine** della giornata.

4.6 Aggiungere una lavorazione con libretto misure

Nella sezione *Lavorazioni* (o in *Commesse* › *Lavorazioni*): scegli la **voce di capitolato**, poi nel **libretto** aggiungi i parziali con la formula (es. $24 \times 1,00$). Il sistema **somma** e calcola da solo quantità e ricavo. Se un gestore ha un prezzo diverso, il **ritocco** si applica in automatico.

4.7 Listino e ritocchi

Finanza › *Listino voci*. Ogni voce ha **costo** e **ricavo**. Per cambiare il prezzo a un solo gestore/commessa: apri la voce → *Aggiungi ritocco*. Regola: vale sempre il prezzo **più specifico** (commessa › gestore › base).

4.8 Dati protetti dell'intestatario (privacy)

Nome, telefoni e indirizzo del cliente finale sono **mascherati** (•••). Per vederli in chiaro serve il permesso **pii.read**: premi **Mostra**. È pensato apposta così, perché è il punto delicato per i gestori. A fine pratica i dati si possono cancellare senza toccare lo storico tecnico.

4.9 Leggere la pivot preventivo-consuntivo

Finanza › *Preventivo-consuntivo*. In alto i numeri chiave (ricavi, costi, **margine**, margine %). La tabella si **raggruppa** per Commessa › Fase/WBS › Voce. Apri/chiudi i gruppi. Per portare i dati in **CPM o Excel**: icone **Esporta**.

5. Glossario A-Z (parole semplici + esempio)

Termine	In parole semplici	Esempio
Apparato	Un dispositivo da installare.	ONT, HUB6, borchia, splitter
Articolo	Una voce di magazzino o un servizio.	«ONT SKY_OF», «Posa (servizio)»
Cattura vocale	Detti e l'AI struttura.	«montato ONT 7741...»
Commessa	Contratto gestore + zona.	«Sirti — Napoli Est 2026»
Consuntivo	Quanto è successo davvero.	costi/ricavi reali
DDT	Documento di carico/scarico magazzino.	carico da fornitore
Fase / WBS	Sottoparte della commessa.	«Tratta A»
Giacenza	Quanti pezzi hai a magazzino.	42 ONT
Gestore	L'operatore committente.	Sirti, Open Fiber, FiberCop

Termine	In parole semplici	Esempio
Intestatario	Il cliente finale (dati protetti).	sig. M. R.
Libretto misure	I parziali che fanno la quantità.	24×1 + 6×1,5
Listino	Le voci con i loro prezzi.	«Listino base 2026»
Lavorazione	Quanto eseguito di una voce.	62 m di B-1.1
Margine	Ricavo meno costo.	€ 27/m · 69%
Ordinativo	La singola attivazione (ticket).	2026-0042
Parco installato	Cosa c'è montato a un indirizzo.	ONT 7741 in Via Roma 14
PII	Dati personali del cliente finale.	nome, telefono, indirizzo
Preventivo	Quanto avevi previsto.	budget di ricavo
Pivot	Tabella di confronto e margini.	preventivo vs consuntivo
Ritocco	Prezzo diverso per un gestore/commissa.	B-1.1 a 42 € per Sirti
Seriale	Numero unico del singolo apparato.	0N22A-7741
Squadra	Il gruppo che esegue.	«Napoli 2»
Stato	Punto della pratica.	Assegnato / In lavorazione / KO
Voce di capitolato	Riga di listino con costo e ricavo.	B - 1 . 1 Disfacimento

6. Per la demo a POWERCOM (ordine consigliato)

1. **Schema d'insieme** (il file HTML 50_schema_flusso_moduli) per dare la mappa.
2. **Ordinativi FTTH** (mock 44): mostra la lista «a pezzi», apri una scheda, **detta** la chiusura, fai vedere l'**intestatario mascherato**.
3. **Articoli & seriali** (mock 45): la scheda con le **unità seriali** = parco installato.
4. **Rapportino esteso** (mock 48) + **Libretto misure** (mock 49): la giornata dettata e la misura che si somma.
5. **Preventivo-consuntivo** (mock 47) + **Listino con ritocchi** (mock 46): il **margin** in tempo reale e l'**export verso CPM**.
6. Chiudi con la **privacy by design** e il **pilota a tappe** (slide finali del deck).

Suggerimento: la demo tecnico gira anche su PC a larghezza “telefono” (Ionic/React in qualsiasi browser): non serve un secondo dispositivo.