Gestion de parc

TP du Module 3 – Gestion de parc – Inventaire informatique

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos des modules 1 à 3 et d'avoir réalisé les TP proposés.

Solution

Objectifs

- Inventorier son parc informatique

Prérequis

- Application GLPI fonctionnelle

Contexte

- ENI école vient de recevoir un ensemble de matériel qu'on vous demande d'inventorier

Principales tâches à réaliser

Pour toutes les demandes qui suivront, utiliser si possible des gabarits.

Création d'un centre de données (Datacenter)

- Datacenter dans « la salle des trésors » nommé « Olympus datacenter ».
- Créez la salle serveur avec deux emplacements de baies (1 ligne et 1 colonne) nommée « **Salle serveur 1** ».

© ENI – Tous droits réservés

Création de 2 serveurs Proliant DL380 GEN

- Créez un gabarit nommé « **GAB-Proliant-DL380-GEN** »
    - Nom « **Proliant-DL380-GEN** », mais avec incrémentation à quatre chiffres.
    - Lieu : créez une « **salle de stock** »et une « **salle serveur** » dans la salle des trésors puis affecter le gabarit dans cette salle.
    - Créez un statut « **en stock** » pour ce gabarit.
    - Créez un type « **Rack** » pour ce gabarit.
    - Créez le fabricant « **HP** » pour ce gabarit.
    - Créez le modèle « **Proliant-DL380** » pour ce gabarit :
        - 15 kilos.
        - 2 Unités.
        - 2 alimentations.
        - Ajouter les images « **HP DL 380 Gen avant.png** » et « **HP DL 380 Gen arrière.png** » fournies par le formateur.

          https://www.hpe.com/be/fr/product-catalog/servers/proliant-servers/pip.specifications.hpe-proliant-dl380-gen10-server.1010026818.html
- Créez 1 port réseau :
    - Numéro 0.
    - Nom « **Port-** ».
    - Type de port « RJ45 ».
    - Vitesse 10 Gbit/s.
- Créez 8 ports réseau :
    - Numéro 1 à 8.
    - Nom « **Port-** ».
    - Type de port « RJ45 ».
    - Vitesse 1Gbit/s.
- Créez le système d'exploitation « **HPE iLO** » pour ce gabarit et Architecture 64 bits.
- Créez deux processeurs pour ce gabarit :
    - Fabricant « **Intel** ».
    - Fréquence à 3.9 GHz.
    - 28 cœurs.
- Créez 6To (12 fois 512 Go) de mémoire pour ce gabarit :
    - Fabricant « **HP** ».
    - Fréquence « 2666 MHz ».
    - Type « **DDR4** ».

© ENI – Tous droits réservés

- Modèle « **HPE** ».

© ENI – Tous droits réservés

Création d'une baie

- Créez un gabarit nommé « **GAB-Baie-HPE** ».
    - Nom « Baie-HPE-1 ».
    - Lieu « salle serveur ».
    - Salle serveur « Salle serveur 1 ».
    - Orientation de la porte « Nord ».
    - Nombre d'unités « 42U ».
    - Fabricant « HP ».
    - Modèle « G2 Enterprise Pallet Rack ».
    - Type « 42U Rack ».
    - Statut « En stock ».
    - Largeur « 59.78cm ».
    - Hauteur « 200.66 cm ».
    - Profondeur « 112.52 cm ».
    - Poids max « 1361 kg ».
    - Couleur d'arrière-plan « noir ».

https://www.inmac-wstore.com/hpe-600mm-x-1075mm-g2-enterprise-pallet-rack-rack-42u/p7205391.htm

- Ajoutez la baie.
    - Position « colonne A, ligne 1 ».
    - Statut « **en place** ».
- Ajoutez les serveurs « ***Proliant-DL380-GEN-0001-0002*** » dans la baie sur les U41-42 pour le 0001 et U16-17 pour le 0002.

Création d'un PDU

- Créez un gabarit nommé « **GAB-PDU-HPE-G2-3.6kva** ».
    - Lieu « salle de stock ».
    - Statut « En stock ».
    - Type « HPE-G2-Horizontale ».
    - Fabricant « HP ».
    - Modèle « PDU-HPE-G2-3.6kVA ».
        - Poids « 3.9kg ».
        - Unités requises « 1 U ».
        - Profondeur « 1 ».
        - Connexions d'alimentation « 8 ».
        - Puissance max. « 4 ».
        - Commentaires « 3,6 kVA ».

© ENI – Tous droits réservés

        - Ajoutez les images « **PDU G2 Avant.png** » et « **PDU G2 Arriere.png** » fournies par le formateur.

- Créez 2 PDU « PDU-HPE-G2-3.6kva-1 et -2 ».
- Ajoutez les 2 PDU -1 en U30 et -2 en U15-42 dans la baie avec le statut « En place » et le lieu « salle serveur ».

Création des commutateurs

- Créez un gabarit nommé « **GAB-JL356A-ARUBA-2540-48P** » .
    - Nom « **JL356A-ARUBA-2540-48P** », mais avec incrémentation à quatre chiffres.
    - Statut « En stock ».
    - Type « Switch-48P ».
    - Lieu « Salle de stock ».
    - 4 ports 0 à 3.
        - Nom « Port- ».
        - Vitesse « 100 Gbit/s ».
        - Type « RJ45 ».
    - 44 ports 4 à 47.
        - Nom « Port- ».
        - Vitesse « 10 Gbit/s ».
        - Type « RJ45 ».
    - Modèle « Switch-JL356A-48P ».
        - Nom « Switch-JL356A-aruba-48P ».
        - Poids « 4 kg ».
        - Unités requises « 1 ».
        - Puissance consommée « 459 Watts ».
        - Ajoutez l'image « **JL356A-aruba-48P-Avant.png** » fournie par le formateur.
- Créez 4 « JL356A-ARUBA-2540-48P-0001, 0002, 0003 et 0004 ».
- Ajoutez les Switchs 0001 en U40, 0002 en U29 et 0003 en U14 dans la baie avec le statut « En place » et le lieu « salle serveur ».
- Créez un gabarit nommé « **GAB-JL356A-ARUBA-2540-24P** » .
    - Nom « **JL356A-ARUBA-2540-24P** », mais avec incrémentation à quatre chiffres.
    - Statut « En stock ».
    - Type « Switch-24P ».
    - Lieu « Salle de stock ».

© ENI – Tous droits réservés

- 4 ports 0 et 3.
  - Nom « Port- ».
  - Vitesse « 10 Gbit/s ».
  - Type « RJ45 ».
- 20 ports 4 à 23.
  - Nom « Port- ».
  - Vitesse « 1 Gbit/s ».
  - Type « RJ45 ».
- Modèle « Switch-JL356A-24P ».
  - Nom « Switch-JL356A-aruba-24P ».
  - Poids « 4 kg ».
  - Unités requises « 1 ».
  - Puissance consommée « 370 Watts ».
  - Ajoutez l'image « **JL356A-aruba-24P-Avant.png** » fournie par le formateur.
- Ajoutez le fichier « manuel Aruba 24 ports.pdf » du manuel en document dans la rubrique Manuel.

- Créez 6 « JL356A-ARUBA-2540-24P-0001 à 0006 ».
- Ajoutez le switch « **JL356A-ARUBA-2540-24P-0001** » et le « **JL356A-ARUBA-2540-24P-0002** » dans le lieu « Temple de Zeus » avec le statut « En place ».
- Ajoutez le switch « **JL356A-ARUBA-2540-24P-0003** » dans le lieu « Salle des trésors » avec le statut « En place ».
- Ajoutez le switch « **JL356A-ARUBA-2540-24P-0004** » dans le lieu « Temple d'Héra » avec le statut « En place ».
- Ajoutez le switch « **JL356A-ARUBA-2540-24P-0005** » dans le lieu « Hôtellerie » avec le statut « En place ».
- Connectez le port-0001 de « **JL356A-ARUBA-2540-24P-0001** » et de « **JL356A-ARUBA-2540-24P-0002** » au port-0001 et port-0002 du switch « ***JL356A-ARUBA-2540-48P-0001*** ».
- Connectez le port-0001 de « **JL356A-ARUBA-2540-24P-0003** » et de « **JL356A-ARUBA-2540-24P-0004** » au port-0001 et port-0002 du switch « ***JL356A-ARUBA-2540-48P-0002*** ».
- Connectez le port-0001 de « **JL356A-ARUBA-2540-24P-0005** » au port-0001 du switch « ***JL356A-ARUBA-2540-48P-0003*** ».

Création d'ordinateurs

- Créez un gabarit nommé « **GAB-Alienware-M17** »

  https://www.dell.com/fr-fr/work/shop/ordinateurs-portables-professionnels/nouveau-alienware-m17/spd/alienware-m17-r3-laptop/n00awm17r303
  - Nom « **Alienware-M17** », mais avec incrémentation à trois chiffres.
  - Lieu « salle de stock ».

© ENI – Tous droits réservés

- Statut « **en stock** ».
- Créez un type « **Portable** » pour ce gabarit.
- Créez le fabricant « **DELL** » pour ce gabarit.
- Créez le modèle « **Alienware-M17** » pour ce gabarit :
  - 3 kilos.
  - 250 Watts.

- Avec les composants :
  - 1 processeur « **I7-10750H** » pour ce gabarit.
    - Fabricant « Intel ».
    - Fréquence par défaut « 2.6 MHz ».
    - Fréquence « 5 GHz ».
    - Six cœurs et douze threads.
    - Modèle « ***10750H*** ».
  - 1 carte réseau « **RJ45-Killer-E3000** » pour ce gabarit.
    - Fabricant « Killer Networking ».
    - Débit « 10/100/1000 ».
    - Modèle « ***E3000*** ».
  - 1 carte réseau « **Killer-WIFI-6-AX1650** ».
    - Fabricant « Killer Networking ».
    - Débit « 2.4 Gbit/s ».
    - Modèle « ***AX1650*** »
  - 1 carte graphique « **GeForce-RTX-2070** ».
    - Fabricant « ***Nvidia*** ».
    - Mémoire « 8096 Mio ».
    - Interface « PCIe ».
    - Modèle « ***RTX-2070*** ».
  - 2 disques durs « **SSD-PCIe-M2** » et 1 volume pour la taille totale de chaque disque C : et D :.
    - Fabricant « ***Intel*** ».
    - Capacité « 488281 Mio ».
    - Interface « PCIe ».
  - 2 barrettes de mémoires « **Corsaire-8Go-2666** ».
    - Fabricant « ***Corsair*** ».
    - Taille « 7629Mio ».
    - Fréquence « 2666 ».

© ENI – Tous droits réservés

        - Type « DDR4 ».
    - Créez 1 port réseau Ethernet pour ce gabarit.
        - Numéro 0.
        - Nom « **Port-** ».
        - Type de port « RJ45 ».
        - Vitesse 1 Gbit/s.
        - Carte réseau « ***RJ45-Killer-E3000*** ».
    - Créez 1 port réseau WIFI pour ce gabarit.
        - Numéro 0.
        - Nom « Port- ».
        - Carte réseau « Killer-WIFI-6-AX1650 ».
        - Mode WIFI « Géré ».
        - Version du protocole « a/b/g/n/y ».
    - Créez le système d'exploitation « **Windows 10** » pour ce gabarit.
        - Architecture « 64 bits. ».
        - Noyau « Hybride ».
        - Version « 20H2 ».
        - Edition « ***PRO*** ».
    - Créez un logiciel « Office365-ProPlus ».
        - Éditeur « Microsoft ».
        - Catégorie « Bureautique ».
        - Version « ProPlus ».
    - Créez 60 licences « Office365-Proplus ».
        - Éditeur « Microsoft ».
        - Statut « attribué ».
        - Type « volume ».
        - Version utilisée « ProPlus – en stock ».
        - Version d'achat « ProPlus – en stock ».
        - Autorisez le dépassement de quota « non ».
    - Installez le logiciel « Office365-ProPlus » et affectez une licence sur ce gabarit.
- Créez autant de prise réseau que d'utilisateur dans chaque lieu.
    - Nom « Prise-1 », « Prise-2 », etc.
    - Quatre en « salle des trésors ».
    - Deux à « l'Hôtellerie ».
    - Quatre au « Temple d'Héra ».

© ENI – Tous droits réservés

    - Deux au « temple de Zeux ».
- Créez 12 Portables Alienware et affectez chaque ordinateur à un utilisateur d'Olympus.
- Connectez chaque Portable à un port de switch disponible dans le lieu où ils se trouvent par les prises situées dans ces lieux.

Réservation

- Créez deux Portables Alienware supplémentaires et les rendre réservables.
    - En réserver un, pour un mois, au nom de Zeus pour ses virées nocturnes sur terres.

Écrans

- Ajoutez deux écrans E 1913 S 19 et en lien un avec un optiplex et un en stock.

Imprimantes

- 5 imprimantes Aficio MP C5502AD avec les cartouches et le papier correspondant (1 dans le hall et les autres dans des salles au choix). Vous prévoirez 1 jeu de tonner supplémentaire pour spare ainsi que du papier d'avance.

Autre

- 1 BlackBerry Z30 assigné au directeur
- 1 webcam Logitech C920 assignée au Hall

© ENI – Tous droits réservés