

B泵到

150W/300W/500W



转换器又称DC/AC逆变器,可以将电源供给的直流电转换成符合负载要求的交 F能提供12V直流电源的(包括电瓶)的场所,如汽车、轮船、卡 车、野外等。具有过载保护、短路保护、过压保护、欠压保护、欠压报警、 过温保护功能;适用于各种电器如:笔记本电脑、传真机、手机充电器、便 携式音响、彩电、CD ROM、咖啡壶、冰箱、微波炉等。



产品特点

- 转换效率高达85%
- 空载电流小于0.5A
- 附赠万能插座
- 具有过压关断、欠压关断、过温保护、过载保护、短路保护、自动恢复功能







B泵到

150W/300W/500W







产品编号	7213NA-NFA	7215NA-NFA	7216NA-NFA
持续输出功率	120W	240W	400W
额定输入电压	10V-15V	10V-15V	10V-15V
额定输出电压	200VAC-240VAC	200VAC-240VAC	200VAC-240VAC
频率	50±2HZ	50±2HZ	50±2HZ
静态电流	<0.2A	<0. 2A	<0. 2A
高压关断电压	15V-16V	15V-16V	15V-16V
低压关断电压	9. 7V-10. 3V	9. 7V-10. 3V	9. 7V-10. 3V
输出波形	方波	方波	方波
USB输出	无	无	无

外观规格

产品信息

外观尺寸	110*90*45mm	168*90*50mm	200*110*50mm
产品净重 (g)	469g	749g	1165g
保修承诺	1年	1年	1年

包装规格

包装方式	彩盒	彩盒	彩盒
包装尺寸	215*150*55mm	240*190*60mm	240*230*65mm





24V 泵列

150W/300W/500W







产品信息

产品编号	7223-NFA-24V	7225-NFA-24V	7226-NFA-24V
持续输出功率	120W	240W	400W
额定输入电压	20V-30V	20V-30V	20V-30V
额定输出电压	200VAC-240VAC	200VAC-240VAC	200VAC-240VAC
频率	50±2HZ	50±2HZ	50±2HZ
静态电流	<0.3A	<0.3A	<0.3A
高压关断电压	30V-33V	30V-33V	30V-33V
低压关断电压	18. 4V-19. 6V	18. 4V-19. 6V	18. 4V-19. 6V
输出波形	方波	方波	方波
USB输出	无	无	无

外观规格

外观尺寸	109*94*49mm	129*94*49mm	170*94*49mm
产品净重(g)	468g	576g	803g
保修承诺	1年	1年	1年

包装规格

包装方	式	彩盒	彩盒	彩盒
包装尺	रेर्	165*108*56mm	215*163*58mm	211*168*85mm

