AC 230V IN

F1
250mA T

NT1
NTC 5R/2A

TR1 pri (ext)

L

L_F

L_TR

RV1
S20K275

PE

N

J3

PWR_FLAG

GND

J4

J5
CHASIS

J5 = puente unico GND -> chasis. PE (J3.3) sube al MISMO esparrago.
No hay pista de PE en la PCB: la corriente de falla no pasa por la
placa. Apriete y ensayo de continuidad en design-notes.md sec. 13.

D1
1N4001

LM7812
U1

PWR_FLAG

VRAW+

C1
4700uF/25V

C3
0.33uF

C5
100uF

C7
0.1uF

+12V

R1
2k2

D3
RED

GND

PWR_FLAG

D5
1N4001

+5V/RTN

J6

BUS +12/G/G/-12

J2

R3
680

D6
GRN

12VAC CT 2A

SEC_A

SEC_B

J1

BR1
KBP206

C9
0.33uF

LM7805
U3

C10
100uF

C11
0.1uF

+5V

R2
2k2

D4
YEL

C2
4700uF/25V

C4
0.33uF

C6
100uF

C8
0.1uF

VRAW-

U2
LM7912

1N4001
D2

PWR_FLAG

-12V

J6 = feed de +5V al modulo 2 (DAC + LCD, ~150 mA). issue #8 opcion C:
conector aparte del bus a proposito. Rutear el retorno (J6.2) DEDICADO
hasta el punto de estrella, separado del retorno analogico hasta el
ultimo cm (design-notes.md sec. 10.1) - el backlight va conmutado.

Bus: J2 analogico +12/G/G/-12; +5V por J6 con retorno dedicado (§10.1)
PE: J3.3 al esparrago de chasis; GND al mismo punto via J5 (§13)
Primario: fusible + MOV S20K275 + NTC soft-start (design-notes.md §10/§12)
Variante Europa: primario 230VAC/50Hz. Rieles ±12 V y +5V aux.

SAM17 — Sintetizador analogico modular

Sheet: /
File: sam17-power.kicad_sch

Title: Modulo 01 — Alimentacion ±12 V / +5V

Size: A3	Date: 2026-08-14	**Rev: F**
KiCad E.D.A. 10.0.3		Id: 1/1