SPACE CL
CREATE & LIFE

실습평가자료

(IT Programming Test)

과 정 명	일본취업 AI·클라우드 활용 풀스택 개발자 양성과정(1000H)					
평가일시	2026. 10. 28.		강 사 명	김 기 용		
교과목명	프론트엔드 REACT		연수생명			
취득점수	_____점		• HOOK ( ) X 10점 / ( ) 문항 • 라우팅 ( ) X 10점 / ( ) 문항 • 비동기처리( ) X10점 / ( ) 문항			
성취등급	A등급	B등급	C등급	D등급	E등급	성취수준
성취기준	매우우수 (100점-90점)	우수 (89점-80점)	보통 (79점-70점)	미흡 (69점-60점)	매우미흡 (60점미만)	( )등급

(공통) 준비 : Vite로 `react-exam` 이라는 이름의 리액트 프로젝트를 만들고 실행하세요.


(공통) 제출 : react-exam-연수생이름 으로 압축 파일로 만들어서 강사님 이메일로 제출하세요.
(강사 이메일: sudo2100@naver.com)

문제 1. 리엑트 기초 문법 및 HOOK (30점)

1. "src/components/LikeButton.jsx"를 만들고, 좋아요 버튼을 출력하시오. (10점)



2. "src/components/LiveInput.jsx"를 만들고, 입력창에 입력한 내용을 실시간으로 화면에 출력시오.(10점)



3. "src/components/Page.jsx"를 만들고, useEffect를 사용하여 컴포넌트가 처음 실행될 때 콘솔에 "페이지 로딩..."을 출력하시오. (10점)



문제 2 ~ 3 공통

** 공통 제공 데이터 **

"src/datas/products.js" 파일을 만들고 아래 내용을 그대로 붙여 넣으세요.

```
// 시험용 데이터
export const products = [
  { id: 1, name: "무선 마우스", category: "마우스", price: 25000, desc: "조용한 클릭음의 2.4GHz 무선 마우스" },
  { id: 2, name: "기계식 키보드", category: "키보드", price: 89000, desc: "청축 스위치, RGB 백라이트" },
  { id: 3, name: "27인치 모니터", category: "모니터", price: 279000, desc: "QHD 해상도, 165Hz 주사율" },
  { id: 4, name: "USB-C 허브", category: "주변기기", price: 39000, desc: "HDMI·USB 3.0·SD 카드 지원 7in1" },
  { id: 5, name: "노이즈캔슬링 헤드셋", category: "음향", price: 129000, desc: "마이크 포함, 블루투스 5.3" },
  { id: 6, name: "웹캠 FHD", category: "주변기기", price: 45000, desc: "1080p 30fps, 자동 초점" },
];
```

App.css

```
/*
border-box: 모든 요소의 width와 height에
padding과 border까지 포함시키는 설정입니다.
*/
* { box-sizing: border-box; }
body { margin: 0; font-family: sans-serif; }
a { color: inherit; text-decoration: none; }

.header { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;
  padding: 16px 24px; background: #222; color: #fff; }
.header h1 { margin: 0; font-size: 20px; color: #fff;}
.header nav { display: flex; gap: 16px; }

main { max-width: 960px; margin: 0 auto; padding: 24px; }

.product-list{display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px}
.card {
  /* .product-list에 gap: 16px이 있어서 카드 사이마다 16px씩 간격이 생깁니다.
     카드가 3개면 간격은 2개입니다.
     | 카드 | 16px | 카드 | 16px | 카드 |
     calc() 함수: %와 px처럼 단위가 다른 값을 섞어서 계산할 수 있게 해 주는 CSS 함수입니다.
     주의할 점은 +와 - 앞뒤에 반드시 공백을 넣어야 한다는 것입니다.
     100%-32px처럼 붙여 쓰면 동작하지 않습니다.
  */
  width: calc((100% - 32px) / 3);
  border: 1px solid #ddd;
  border-radius: 8px;
  padding: 16px;
}

/* 공지사항 */
.search { width: 300px; padding: 8px; margin: 10px 0;
```

```
  border: 1px solid #ddd; border-radius: 4px; }
.notice-list { list-style: none; padding: 0;
  text-align: left; padding: 0 40px; }
.notice-list li { padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid #eee; }
.notice-id { margin-right: 12px; color: #888; }

/* 여기에 반응형 스타일 구현 – 문제2. 4번 */
```

문제 2. 상품 목록 컴포넌트(40점) - 라우터

'react-router-dom'을 설치하고 아래 표와 같이 페이지를 나누시오.

경로	컴포넌트	내용
'/'	ProductList	상품 목록 페이지(문제 2번)
'/notice'	Notice	공지 사항 페이지(문제 3번)

1. 위 2개 경로를 'BrowserRouter', 'Routes', 'Route'로 설정하고, "src/layouts/Header.jsx"를 만들어 'SPACE SHOP', '상품목록', '공지사항'을 만들어, 새로고침 없이 이동하게 하시오. (10점)

2. "src/pages/ProductList.jsx"를 만들어 'products' 배열을 map()으로 돌려 상품 6개를 'category', 'name', 'price'로 표시하시오. (10점)

3. "src/components/ProductCard.jsx"를 만들어 props('product')로 받은 상품의 'category', 'name', 'price'를 표시하고, ProductList에서 이 컴포넌트를 사용하시오. 가격은 천 단위 쉼표와 '원'을 붙여 표시하시오(예: 25,000원). 카드의 최상위 요소에는 className="card"를 지정하시오. (10점)

4. 상품 목록을 감싸는 요소에 className="product-list"를 지정하고, 제공된 App.css를 적용하여 카드가 한 줄에 3개씩, 화면 너비 768px 이하에서는 한 줄에 1개씩 보이게 하시오. (10점)

** 실행 예시 (화면) **



문제 3. 공지 사항 컴포넌트(30점) - 비동기처리

'axios'를 설치하고, "src/pages/Notice.jsx"를 만들어 '/notice' 경로에 연결하시오.
- API 주소: 'https://jsonplaceholder.typicode.com/posts?_limit=10'

1. 컴포넌트가 처음 화면에 나타날 때 한 번만 위 주소에서 글 10개를 받아오시오. ('useEffect', 'axios', 'async/await' 사용) (10점)

2. 받은 글의 'id'와 'title'을 목록(ul, li)으로 표시하시오. 목록에는 className="notice-list"를, id에는 className="notice-id"를 지정하시오. (10점)

3. 검색 창(className="search")을 만들어 입력한 글자가 제목에 포함된 글만 보이게 하고, 검색 결과 건수를 'N건' 형식으로 표시하시오. 검색어가 없으면 전체 글을 표시하시오. (대소문자 구분) (10점)

