

#### 演習4-2

MySQLでは、NULLと文字列を連結したとき、結果がNULLになる。

「使用したテーブル」

```
CREATE TABLE ensyu_table  
(test CHAR(1) PRIMARY KEY,  
  moji CHAR(5));
```

```
INSERT INTO ensyu_table VALUES('A','ka');  
INSERT INTO ensyu_table VALUES('B',NULL);  
INSERT INTO ensyu_table VALUES('C','sa');  
INSERT INTO ensyu_table VALUES('D','ta');
```

「クエリ」

```
SELECT  
    test,  
    moji,  
    CONCAT(test,moji)  
FROM  
    ensyu_table  
;
```

「結果」

```
+-----+-----+-----+  
| test | moji | CONCAT(test,moji) |  
+-----+-----+-----+  
| A   | ka   | Aka               |  
| B   | NULL | NULL              |  
| C   | sa   | Csa               |  
| D   | ta   | Dta               |  
+-----+-----+-----+  
4 rows in set (0.001 sec)
```