

Как заблокировать доступ между VLAN-ами?

- 1) Заходим IP – Firewall – Filter rules
- 2) и добавляем следующие правила...

=== L3-изоляция (сетевой уровень). ===

#1.

Chain: input

Src. address: 169.254.0.0/16

Dst. address: 192.168.10.1

Action: drop

Блокирует доступ к Микротику (192.168.10.1) из сети 169.254.0.0/16

#2.

Chain: input

Src. address: 192.168.10.0/24

Dst. address: 169.254.219.1

Action: drop

Блокирует доступ к Микротику (169.254.219.1) из сети 192.168.10.0/24

=== Правила 3 и 4 – это L2 изоляция (канальный уровень). ===

#3.

Chain: forward

In. Interface: bridge1

Out. Interface: bridge2

Action: drop

Блокирует трафик на уровне bridge между интерфейсами.

#4.

Chain: forward

In. Interface: bridge2

Out. Interface: bridge1

Action: drop

Блокирует обратный трафик на уровне bridge.

#5.

Chain: forward

Src. address: 169.254.0.0/16

Dst. address: 192.168.10.0/24

Action: drop

Блокирует весь трафик из сети 169.254.0.0/16 в сеть 192.168.10.0/24

#6.

Chain: forward

Src. address: 192.168.10.0/24

Dst. address: 169.254.0.0/16

Action: drop

Блокирует весь трафик из сети 192.168.10.0/24 в сеть 169.254.0.0/16

Тоже самое, только в реальном Микротике.

Правила должны быть в самом верху, чтобы ничего не мешало блокировке.

[illegible]