

공 기 업 전 산 직 채 용 대 비

전산직 봉투모의고사

전산 실전 모의고사 제1회

국가직무능력표준 기반 직업기초능력평가

40문항 / 50분

수험번호

성명

시험 안내

문제 풀이 시작과 종료 시각을 정한 후 실전처럼 풀어 보십시오.

구분	영역	문항 수	문항 번호
1	전자계산기구조	2문항	01 ~ 02
2	운영체제	4문항	03 ~ 06
3	데이터베이스론	8문항	07 ~ 14
4	데이터통신	2문항	15 ~ 16
5	네트워크	8문항	17 ~ 24
6	소프트웨어공학	4문항	25 ~ 28
7	프로그래밍언어	7문항	29 ~ 35
8	정보보안	5문항	36 ~ 40
합계		40문항	50분

수험생 유의사항

1. 답안지의 해당란에 수험번호와 성명을 정확히 기재하십시오.
2. 모든 문항은 5지선다형이며, 각 문항당 하나의 답만 고르십시오.
3. 영역별 풀이 시간은 자율적으로 배분하되, 전체 50분을 넘기지 마십시오.
4. 계산이 필요한 문항은 문두에 제시된 반올림·절사 조건을 반드시 확인하십시오.
5. 자료 아래의 각주(※)에 계산식·적용 범위·예외 규정이 제시되는 경우가 있습니다.
6. 시험이 시작되기 전까지 문제지를 넘기지 마십시오.

01 이 시스템의 평균 메모리 접근시간은?

<기억장치 구성>

계층	접근시간	적중률
L1 캐시	1ns	90%
L2 캐시	8ns	80%
주기억장치	60ns	100%

※ L2의 적중률 80%는 L1에서 놓친 접근 가운데의 비율이다.
※ 상위 계층에서 놓친 뒤에야 다음 계층을 본다.

- ① 2.00ns

② 2.74ns
- ③ 3.00ns

④ 7.80ns
- ⑤ 13.80ns

02 8비트 2의 보수로 -96 - 45 를 계산한 결과와 오버플로 판정으로 옳은 것은?

※ 뺄셈은 빼는 수의 2의 보수를 더하는 것으로 처리한다.
※ 자리올림이 8비트를 넘으면 버린다.

- ① 0111 0011 · 오버플로 발생

② 1000 1101 · 오버플로 발생
- ③ 1010 0000 · 오버플로 발생

④ 0011 0011 · 오버플로 없음
- ⑤ 0111 0011 · 오버플로 없음

03 HRN 기법으로 고를 때 다음에 실행되는 프로세스와 그 응답비는?

<대기 중인 프로세스>

프로세스	대기시간	서비스시간
A	10	5
B	15	10
C	9	3
D	20	20

※ 네 프로세스가 모두 준비 큐에 있다. 단위는 ms 다.

- ① A · 3.00

② B · 2.50
- ③ C · 3.00

④ C · 4.00
- ⑤ D · 2.00

04 새 페이지 P9를 들일 때 교체되는 페이지와, 그 뒤 포인터가 가리키는 프레임은?

<프레임 상태>

프레임	0	1	2	3
페이지	P1	P2	P3	P4
참조비트	1	1	0	1

※ 클럭(2차 기회) 알고리즘을 쓴다. 포인터는 지금 **프레임 0**을 가리킨다.
※ 참조비트가 1이면 0으로 지우고 다음 프레임으로 넘어가며, 0이면 그 페이지를 교체한다. 교체한 뒤 포인터는 다음 프레임으로 옮긴다.

- ① P1 · 프레임 1

② P2 · 프레임 2

③ P3 · 프레임 2

④ P3 · 프레임 3

⑤ P4 · 프레임 0

05 이 상태에서 은행원 알고리즘이 찾아내는 안전 순서는?

<자원 할당 상태>

프로세스	할당(Allocation)			최대 요구(Max)		
	A	B	C	A	B	C
P1	1	1	2	4	3	3
P2	2	1	2	3	2	2
P3	3	2	1	7	4	5
P4	1	1	2	2	2	4

※ 시스템 전체 자원은 A 9개 · B 6개 · C 8개다.

- ① P1 → P2 → P4 → P3

② P2 → P3 → P1 → P4

③ P3 → P2 → P4 → P1

④ P4 → P2 → P1 → P3

⑤ P2 → P1 → P4 → P3

06 모든 연산이 끝난 뒤 S의 값과 대기 중인 프로세스 수는?

<세마포어 연산>

계수 세마포어 S의 초기값은 3이다. 다음 차례로 연산이 일어났다.

$P(S) \cdot P(S) \cdot P(S) \cdot P(S) \cdot P(S) \cdot V(S) \cdot V(S) \cdot P(S)$

※ P(S)는 S를 1 줄이고, 그 결과가 음수이면 호출한 프로세스를 대기시킨다.

※ V(S)는 S를 1 늘리고, 그 결과가 0 이하이면 대기 중인 프로세스 하나를 깨운다.

- ① -2 · 2개

② -1 · 1개
- ③ 0 · 0개

④ 0 · 1개
- ⑤ 0 · 2개

07 이 릴레이션이 만족하는 가장 높은 정규형과, BCNF를 위배하는 함수 종속은?

<릴레이션 R>

R(A, B, C, D)

함수 종속 : $AB \rightarrow C, C \rightarrow D, D \rightarrow B$

※ 위 세 종속과 그로부터 유도되는 것 말고 다른 종속은 없다.

- ① 제2정규형 · $AB \rightarrow C$

② 제2정규형 · $C \rightarrow D, D \rightarrow B$
- ③ 제3정규형 · $C \rightarrow D, D \rightarrow B$

④ 제3정규형 · $C \rightarrow D$ 만
- ⑤ BCNF · 위배하는 종속이 없다

08 이 스케줄에 대한 판정으로 옳은 것은?

<스케줄 S>

시각	1	2	3	4	5	6
T1	read(A)		write(B)			
T2		read(A)			write(A)	
T3				read(B)		write(A)

※ 같은 자료를 다루는 두 연산 가운데 적어도 하나가 write이면 충돌한다.

- ① 충돌 직렬가능하지 않다
- ② 충돌 직렬가능하며, 동치 직렬 순서는 $T2 \rightarrow T1 \rightarrow T3$ 이다
- ③ 충돌 직렬가능하며, 동치 직렬 순서는 $T3 \rightarrow T1 \rightarrow T2$ 이다
- ④ 충돌 직렬가능하며, 동치 직렬 순서가 둘 이상이다
- ⑤ 충돌 직렬가능하며, 동치 직렬 순서는 $T1 \rightarrow T2 \rightarrow T3$ 이다

09 조건을 ON에 둔 ㉠과 WHERE에 둔 ㉡의 결과 행 수는?

<부서>

부서코드	부서명
D1	영업
D2	개발
D3	총무
D4	인사

<사원>

사번	이름	부서코드	급여
1	김대리	D1	300
2	이주임	D1	250
3	박과장	D2	400
4	최사원	D2	350

<질의>

㉠ SELECT * FROM 부서 LEFT JOIN 사원
ON 부서.부서코드 = 사원.부서코드 **AND 사원.급여 >= 300;**

㉡ SELECT * FROM 부서 LEFT JOIN 사원
ON 부서.부서코드 = 사원.부서코드
WHERE 사원.급여 >= 300;

- ① ㉠ 3행 · ㉡ 3행

③ ㉠ 5행 · ㉡ 5행

⑤ ㉠ 6행 · ㉡ 3행
- ② ㉠ 3행 · ㉡ 5행

④ ㉠ 5행 · ㉡ 3행

10 이 인덱스의 리프 노드 개수와 트리의 높이는?

<인덱스 조건>

레코드 350,000건에 B+트리 인덱스를 만든다.
노드 하나는 자식(또는 엔트리)을 최대 100개까지 담을 수 있고, 평균 **70%**가 차 있다.
※ 모든 레코드가 리프에 하나씩 엔트리를 갖는다.
※ 높이는 루트를 포함한 레벨 수로 센다.

- ① 3,500개 · 높이 3

③ 5,000개 · 높이 3

⑤ 5,000개 · 높이 5
- ② 3,500개 · 높이 4

④ 5,000개 · 높이 4

11 다음 질의의 결과로 옳은 것은?

<사원>

사번	이름	부서	성과급
1	김대리	영업	100
2	이주임	영업	NULL
3	박과장	개발	200
4	최사원	개발	300
5	정주임	개발	NULL
6	한사원	총무	NULL

<질의>

SELECT COUNT(*), COUNT(성과급), AVG(성과급) FROM 사원;

- ① 3 · 3 · 200

② 6 · 3 · 200
- ③ 6 · 3 · 100

④ 6 · 3 · 600
- ⑤ 6 · 6 · 100

12 이 릴레이션의 후보키를 모두 고른 것은?

<릴레이션 R>

R(A, B, C, D, E)

함수 종속 : A → BC, CD → E, B → D, E → A

- ① A, E

② A, E, BC
- ③ A, E, CD

④ A, E, BC, CD
- ⑤ A, B, E, BC, CD

13 ㉠과 ㉡의 결과 행 수를 바르게 짝지은 것은?

<릴레이션>

R			S	
A	B		B	C
1	x		x	p
1	y		x	q
2	x		y	p
3	z		w	r

<질의>

㉠ $\pi_A(R \bowtie S)$ — 관계대수

㉡ SELECT A FROM R NATURAL JOIN S; — SQL

- ① ㉠ 2행 · ㉡ 2행
- ② ㉠ 2행 · ㉡ 5행
- ③ ㉠ 3행 · ㉡ 5행
- ④ ㉠ 5행 · ㉡ 2행
- ⑤ ㉠ 5행 · ㉡ 5행

14 두 질의의 결과 행 수를 바르게 짝지은 것은?

<사원>

사번	이름	관리자사번
1	김부장	NULL
2	이대리	1
3	박과장	1
4	최사원	2

<질의>

㉠ SELECT 이름 FROM 사원
WHERE 사번 **NOT IN** (SELECT 관리자사번 FROM 사원);

㉡ SELECT 이름 FROM 사원 e
WHERE **NOT EXISTS** (SELECT 1 FROM 사원 m WHERE m.관리자사번 = e.사번);

※ 두 질의 모두 「부하 직원이 없는 사원」을 뽑으려 한 것이다.

- ① ㉠ 0행 · ㉡ 2행
- ② ㉠ 0행 · ㉡ 0행
- ③ ㉠ 2행 · ㉡ 0행
- ④ ㉠ 2행 · ㉡ 2행
- ⑤ ㉠ 4행 · ㉡ 2행

15 이 데이터를 보낼 때 삽입되는 비트 수와, 실제로 전송되는 비트 수는?

<보낼 데이터>

0111 1111 0111 1110 0111 11

※ HDLC는 플래그 01111110으로 프레임의 처음과 끝을 알린다. 데이터 안에 같은 무늬가 나오면 프레임이 끊긴 것으로 잘못 읽히므로, **1이 연속 5개 나오면 그 뒤에 0을 하나 끼워 넣는다.**

※ 세는 비트 수에 플래그는 넣지 않는다.

- ① 2개 삽입 · 24비트 전송

② 3개 삽입 · 25비트 전송

③ 3개 삽입 · 22비트 전송

④ 4개 삽입 · 26비트 전송

⑤ 5개 삽입 · 27비트 전송

16 이 회선으로 낼 수 있는 최대 비트율은?

<회선 조건>

대역폭	3,000Hz
변조 방식	64-QAM
잡음	없다고 본다

※ 잡음이 없을 때 최대 보율은 대역폭의 2배다(나이퀴스트).

- ① 6,000bps

② 18,000bps

③ 24,000bps

④ 36,000bps

⑤ 384,000bps

17 플러딩되는 프레임의 개수와, 네 프레임이 모두 지나간 뒤 MAC 주소 테이블에 남는 항목 수는?

<상황>

스위치의 포트 1·2·3·4에 각각 호스트 A·B·C·D가 붙어 있다. MAC 주소 테이블은 **비어 있는 상태에서 시작한다.**

차레	보내는 쪽	받는 쪽
1	A	B
2	B	A
3	C	A
4	D	C

※ 네 프레임 모두 유니캐스트이고, 목적지 MAC 주소를 제대로 담고 있다.

- ① 1개 · 4개

② 2개 · 4개

③ 2개 · 3개

④ 3개 · 4개

⑤ 4개 · 4개

18 인사팀에 배정되는 네트워크 주소와, 어느 팀에도 배정되지 않고 남은 주소의 개수는?

<주소 배정>

192.168.100.0/24 하나를 받아 네 팀에 나눈다. 필요한 호스트가 많은 팀부터 차례로, 주소가 낮은 쪽부터 잘라 준다.

팀	필요한 호스트
영업팀	100대
개발팀	50대
총무팀	25대
인사팀	10대

※ 서브넷마다 네트워크 주소와 브로드캐스트 주소는 호스트에 쓸 수 없다.

- ① 192.168.100.192/28 · 16개
- ② 192.168.100.224/28 · 16개
- ③ 192.168.100.224/28 · 14개
- ④ 192.168.100.224/29 · 24개
- ⑤ 192.168.100.240/28 · 0개

19 이 시점에 송신 측이 곧바로 더 보낼 수 있는 데이터의 양은?

<TCP 연결 상태>

혼잡 원도(cwnd)	12,000바이트
수신 측이 알린 원도(rwnd)	8,000바이트
보냈지만 아직 확인받지 못한 양	5,000바이트

- ① 3,000바이트
- ② 4,000바이트
- ③ 7,000바이트
- ④ 8,000바이트
- ⑤ 15,000바이트

20 송신 측에서 데이터가 아래 계층으로 내려갈 때에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

※ TCP/IP 프로토콜 스택을 기준으로 한다.

- ① 전송 계층에서 포트 번호가 붙고, 그 결과를 세그먼트라고 한다
- ② 네트워크 계층에서 IP 주소가 붙고, 그 결과를 패킷이라고 한다
- ③ 데이터링크 계층에서 MAC 주소가 붙고, 그 결과를 프레임이라고 한다
- ④ 데이터링크 계층에서는 뒤쪽에 오류검사 필드(FCS)도 함께 붙는다
- ⑤ 물리 계층에서 포트 번호가 한 번 더 붙어 비트열이 된다

21 A에서 F까지의 최소 비용과, D-E 링크가 끊긴 뒤의 최소 비용을 바르게 짝지은 것은?

<링크 비용>					
링크	비용	링크	비용	링크	비용
A-B	2	B-D	7	D-E	2
A-C	5	C-D	3	D-F	6
B-C	1	C-E	8	E-F	1

※ 모든 링크는 양방향이고 비용이 같다.

- ① 9 · 9
- ② 9 · 11
- ③ 9 · 12
- ④ 10 · 12
- ⑤ 12 · 12

22 DHCP로 IP 주소를 처음 받을 때 오가는 메시지의 차례와, 서버가 듣는 포트 번호는?

※ 주소를 아직 하나도 갖고 있지 않은 단말이 막 켜진 상황이다.

- ① DISCOVER → OFFER → REQUEST → ACK · 67번
- ② DISCOVER → OFFER → REQUEST → ACK · 68번
- ③ DISCOVER → REQUEST → OFFER → ACK · 67번
- ④ OFFER → DISCOVER → REQUEST → ACK · 68번
- ⑤ REQUEST → OFFER → DISCOVER → ACK · 67번

23 이 회선의 이용률은?

<회선 조건>	
전송 속도	10Mbps
프레임 크기	10,000비트
편도 전파지연	10ms
원도 크기	프레임 4개

※ 1Mbps = 10⁶bps 로 본다. 확인응답의 전송 시간과 처리 시간은 없다고 본다.

- ① 4.8%
- ② 19.0%
- ③ 20.0%
- ④ 40.0%
- ⑤ 100.0%

24 조각의 개수와 마지막 조각의 단편 오프셋 값은?

<단편화 상황>

원본 데이터그램 전체 길이	4,000바이트
IP 헤더 길이	20바이트 (옵션 없음)
지나갈 링크의 MTU	1,500바이트

※ 조각의 데이터 부분은 8의 배수여야 한다.

※ 단편 오프셋은 원본 데이터의 시작에서 몇 번째 바이트인지를 **8로 나눈 값**으로 적는다.

- ① 3개 · 185

② 3개 · 370
- ③ 3개 · 2,960

④ 4개 · 370
- ⑤ 4개 · 500

25 문장 커버리지 100%와 분기 커버리지 100%를 채우는 데 필요한 최소 테스트 케이스 수를 바르게 짝지은 것은?

<대상 코드>

```

x = 0;
if (a > 0) {
    x = 1;
}
if (b > 0) {
    x = x + 1;
}
print(x);
        
```

※ 두 if 에는 else 가 없다.

- ① 문장 1개 · 분기 2개

② 문장 1개 · 분기 1개
- ③ 문장 2개 · 분기 2개

④ 문장 2개 · 분기 4개
- ⑤ 문장 4개 · 분기 4개

26 UML 다이어그램과 그 쓰임을 짝지은 것으로 옳지 않은 것은?

※ UML 2.x 를 기준으로 한다.

- ① 클래스 다이어그램 — 시스템의 정적 구조와 클래스 사이의 관계를 나타낸다

② 유스케이스 다이어그램 — 액터가 시스템으로 무엇을 할 수 있는지를 나타낸다
- ③ 순차 다이어그램 — 객체 사이에 오가는 메시지를 시간 순서로 나타낸다

④ 상태 다이어그램 — 한 객체가 사건에 따라 어떤 상태로 옮겨 가는지를 나타낸다
- ⑤ 배치 다이어그램 — 처리 흐름의 분기와 병렬 수행을 나타낸다

27 기대 시간으로 계산할 때 이 프로젝트를 마치는 데 걸리는 최소 기간은?

<작업>

작업	낙관	정상	비관	선행 작업
A	2	4	12	없음
B	3	6	9	없음
C	1	4	7	A, B
D	4	7	16	C

※ 기대 시간 = (낙관 + 4 × 정상 + 비관) ÷ 6. 단위는 일이다.
※ A와 B는 동시에 시작할 수 있다.

- ① 15일

② 17일

③ 18일

④ 19일

⑤ 23일

28 하향식 통합에 필요한 스텝의 총 개수와, 상향식 통합에 필요한 드라이버의 총 개수는?

<모듈 구조>

모듈	바로 아래 모듈
M1 (최상위)	M2, M3, M4
M2	M5, M6
M3	없음
M4	M7
M5 · M6 · M7	없음

※ 하향식은 최상위부터 내려가며, 아직 붙지 않은 **하위 모듈 자리마다** 스텝을 하나씩 만든다.
※ 상향식은 밑부터 올라가며, 아직 붙지 않은 **상위 모듈마다** 드라이버를 하나씩 만든다.

- ① 스텝 3개 · 드라이버 3개

② 스텝 3개 · 드라이버 4개

③ 스텝 6개 · 드라이버 3개

④ 스텝 6개 · 드라이버 4개

⑤ 스텝 7개 · 드라이버 7개

29 다음 C 프로그램의 출력은?

<프로그램>

```
int a[5] = {10, 20, 30, 40, 50};  
int *p = a;  
p = p + 2;  
printf("%d %d", *p, *(p - 1) + p[1]);  
※ int 는 4바이트다.
```

- | | |
|---------|---------|
| ① 30 60 | ② 20 60 |
| ③ 30 50 | ④ 30 70 |
| ⑤ 40 60 | |

30 다음 프로그램이 출력하는 sum의 값은?

<프로그램>

```
int a[3][4], i, j, sum = 0;  
for (i = 0; i < 3; i++)  
    for (j = 0; j < 4; j++)  
        a[i][j] = i * 4 + j;  
for (i = 0; i < 3; i++)  
    sum = sum + a[i][3 - i];  
printf("%d", sum);
```

- | | |
|------|------|
| ① 12 | ② 15 |
| ③ 18 | ④ 21 |
| ⑤ 66 | |

31 f(6)의 반환값은?

<함수>

```
int f(int n) {  
    if (n <= 1) return 1;  
    return f(n - 1) + f(n - 2) + 1;  
}
```

- | | |
|------|------|
| ① 13 | ② 15 |
| ③ 20 | ④ 25 |
| ⑤ 41 | |

32 이 후위 표기식의 값과, 계산하는 동안 스택에 한꺼번에 쌓이는 원소의 최대 개수는?

<후위 표기식>

9 3 / 2 5 * + 4 -

※ 피연산자를 만나면 스택에 넣고, 연산자를 만나면 두 개를 꺼내 계산한 뒤 결과를 다시 넣는다.

※ 나눗셈은 나머지 없이 떨어진다.

- ① 9 · 2개
- ② 9 · 3개
- ③ 9 · 4개
- ④ 11 · 3개
- ⑤ 13 · 3개

33 원소 8개를 선택 정렬로 정렬할 때의 비교 횟수와 최대 교환 횟수는?

<선택 정렬>

아직 정렬되지 않은 구간에서 **가장 작은 값을 찾아** 그 구간의 맨 앞과 자리를 바꾼다. 이것을 구간이 하나 남을 때 까지 되풀이한다.

※ 교환은 한 번의 훑기마다 많아야 한 번 일어난다.

- ① 비교 28회 · 교환 7회
- ② 비교 28회 · 교환 8회
- ③ 비교 28회 · 교환 28회
- ④ 비교 56회 · 교환 7회
- ⑤ 비교 64회 · 교환 8회

34 다음 자바 프로그램의 출력은?

<프로그램>

```
class A {
    A() { System.out.print("A"); }
    A(int x) { System.out.print("A" + x); }
}
class B extends A {
    B() { System.out.print("B"); }
    B(int x) { super(x); System.out.print("B" + x); }
}
// 실행 : new B(); new B(1);
```

- ① AB1A1B
- ② ABAB1
- ③ BAB1A1
- ④ A1B1AB
- ⑤ ABA1B1

35 다음 C 프로그램이 출력하는 두 값은?

<프로그램>

unsigned char c = 200;
signed char d = 100;
c = c + 100;
d = d + 100;
printf("%d %d", c, d);
※ char 는 8비트다. signed char 는 2의 보수로 나타낸다.

- ① 44 -56

② 44 -100

③ 44 200

④ 300 -56

⑤ 300 200

36 두 사람이 나눠 갖게 되는 공유 비밀키는?

<디피-헬만 키 교환>

공개된 값	소수 $p = 23$ · 생성원 $g = 5$
갑	비밀수 $a = 6 \rightarrow$ 보낸 값 $A = 8$
을	비밀수 $b = 15 \rightarrow$ 보낸 값 $B = 19$

※ 보내는 값은 $g^{\text{비밀수}} \bmod p$ 이고, 공유키는 (받은 값)^{자기 비밀수} $\bmod p$ 다.

- ① 2

② 4

③ 8

④ 16

⑤ 19

37 복호했을 때 원문과 달라지는 평문 블록을 모두 고른 것은?

<상황>

평문을 다섯 블록(P1 ~ P5)으로 나눠 CBC 모드로 암호화해 보냈다. 전송 중 C3의 한 비트가 뒤집혔고, 나머지 블록은 온전하다.
※ CBC 복호는 $P_i = D(C_i) \oplus C_{i-1}$ 이다.

- ① P3

② P3, P4

③ P2, P3

④ P3, P4, P5

⑤ P3부터 P5까지 모두

38 세션키를 감싸는 데 쓰는 키와 그 이유로 옳은 것은?

<상황>

갑이 을에게 큰 파일을 남이 못 보게 보내려 한다. 파일 자체는 그 자리에서 만든 대칭키(세션키)로 암호화하고, 그 세션키를 따로 감싸 함께 보낸다(전자봉투).

※ 갑과 을은 서로의 공개키를 알고 있고, 미리 나눠 가진 대칭키는 없다.

- ① 갑의 개인키 — 갑이 보냈다는 것을 증명할 수 있으므로
- ② 갑의 공개키 — 갑만 다시 풀 수 있게 하려고
- ③ 을의 개인키 — 을만 풀 수 있게 하려고
- ④ 을의 공개키 — 을만 풀 수 있게 하려고
- ⑤ 갑과 을이 미리 나눠 가진 대칭키 — 공개키보다 계산이 빠르므로

39 지금 이 순간 문서에 '쓰기'를 할 수 있는 사람을 모두 고르면?

<역할과 권한>

역할	권한
조회자	읽기
편집자	읽기 · 쓰기
관리자	읽기 · 쓰기 · 삭제 · 권한부여

<사용자>

사용자	맡은 역할	지금 세션에서 켜진 역할
김대리	조회자 · 편집자	조회자
이주임	편집자	편집자
박과장	관리자	관리자
최사원	조회자	조회자

※ RBAC에서 권한은 세션에서 켜진 역할을 통해서만 주어진다.

- ① 박과장
- ② 이주임
- ③ 이주임, 박과장
- ④ 김대리, 이주임, 박과장
- ⑤ 김대리, 이주임, 박과장, 최사원

40 공격과 그것을 막는 방법을 짚지은 것으로 옳지 않은 것은?

※ 웹 애플리케이션을 기준으로 한다.

- ① SQL 인젝션 — 질의문에 값을 이어 붙이지 않고 매개변수로 넘긴다
- ② XSS — 화면에 내보낼 때 HTML 특수문자를 이스케이프한다
- ③ CSRF — 요청마다 예측할 수 없는 토큰을 붙이고 서버가 확인한다
- ④ 경로 조작 — 입력받은 경로를 정규화한 뒤 허용된 뿌리 안에 있는지 확인한다
- ⑤ 세션 고정 — 로그인에 성공하면 들어올 때 쓰던 세션 ID를 그대로 이어 쓴다

답 안 지

번호	답 란				
01	①	②	③	④	⑤
02	①	②	③	④	⑤
03	①	②	③	④	⑤
04	①	②	③	④	⑤
05	①	②	③	④	⑤
06	①	②	③	④	⑤
07	①	②	③	④	⑤
08	①	②	③	④	⑤
09	①	②	③	④	⑤
10	①	②	③	④	⑤
11	①	②	③	④	⑤
12	①	②	③	④	⑤
13	①	②	③	④	⑤
14	①	②	③	④	⑤

번호	답 란				
15	①	②	③	④	⑤
16	①	②	③	④	⑤
17	①	②	③	④	⑤
18	①	②	③	④	⑤
19	①	②	③	④	⑤
20	①	②	③	④	⑤
21	①	②	③	④	⑤
22	①	②	③	④	⑤
23	①	②	③	④	⑤
24	①	②	③	④	⑤
25	①	②	③	④	⑤
26	①	②	③	④	⑤
27	①	②	③	④	⑤
28	①	②	③	④	⑤

번호	답 란				
29	①	②	③	④	⑤
30	①	②	③	④	⑤
31	①	②	③	④	⑤
32	①	②	③	④	⑤
33	①	②	③	④	⑤
34	①	②	③	④	⑤
35	①	②	③	④	⑤
36	①	②	③	④	⑤
37	①	②	③	④	⑤
38	①	②	③	④	⑤
39	①	②	③	④	⑤
40	①	②	③	④	⑤