

スタック	入力	出力	動作
S_0	EQT OR EQT AND EQT#		
ト S_0 EQT S_6	OR EQT AND EQT#		シフト S_6
ト S_0 AND式 S_7	OR EQT AND EQT#	4	還元 4+Goto S_7
ト S_0 論理式 S_1	OR EQT AND EQT#	42	還元 2+Goto S_1
ト S_0 論理式 S_1 ORS S_2	EQT AND EQT#	42	シフト S_2
ト S_0 論理式 S_1 ORS S_2 EQT S_6	AND EQT#	42	シフト S_6
ト S_0 論理式 S_1 ORS S_2 AND式 S_3	AND EQT#	424	還元 4+Goto S_3
ト S_0 論理式 S_1 ORS S_2 AND式 S_3 AND S_4	EQT#	424	シフト S_4
ト S_0 論理式 S_1 ORS S_2 AND式 S_3 AND S_4 EQT S_5	#	424	シフト S_5
ト S_0 論理式 S_1 ORS S_2 AND式 S_3	#	4243	還元 3+Goto S_3
ト S_0 論理式 S_1	#	42431	還元 1+Goto S_1
ト 受理	#	42431	受理