



KTVXL - MM - CNTT- Part 15

Câu hỏi xác định chế độ của bộ đếm/ bộ định thời; Xác định giá trị đếm/ định thời của bộ đếm/bộ định thời

Khi bạn gửi biểu mẫu này, nó sẽ không tự động thu thập các chi tiết của bạn như tên và địa chỉ email trừ khi bạn tự cung cấp nó.

* Bắt buộc

1. Mã sinh viên: *

Nhập câu trả lời của bạn

2. Họ và tên: *

Nhập câu trả lời của bạn

3. Lớp học phần (L01, L02, ...): *

Nhập câu trả lời của bạn

4. Trên vi điều khiển 89C51, khi ta chọn chế độ hoạt động là chế độ 2 ta cần thiết lập hai bit M1M0 có giá trị:

(1 Điểm)

☒ 10

☐ 11

☐ 00

☐ 01

5. Trên vi điều khiển 89C51, khi sử dụng Timer 0 làm định thời, chế độ 1, không sử dụng ngắt INT0, Timer 1 định thời, chế độ 2 không sử dụng ngắt INT1, ta cần khởi động thanh ghi TMOD:

(1 Điểm)

- ☒ MOV TMOD, #12H
- ☐ MOV TMOD, #21H
- ☐ MOV TMOD, #22H
- ☐ MOV TMOD, #11H

6. Cho $f_{osc} = 12\text{MHz}$, TMOD = 21H, TH1 = 35H, TL1 = 35H, TH0 = C5H, TL0 = 35H. Hãy xác định giá trị khởi tạo ban đầu của bộ đếm/định thời 0 của vi điều khiển 89C51?

(1 Điểm)

- ☐ X = 6318
- ☒ X = 12696
- ☐ X = 6243
- ☐ X = 25368

7. Cho $f_{osc} = 12\text{MHz}$, TMOD = 00H, TH0 = 63H, TL0 = 18H. Hãy xác định thời gian của bộ đếm/định thời của vi điều khiển 89C51?

(1 Điểm)

- ☒ Thời gian định thời Timer 0 là 5ms
- ☐ Thời gian của bộ đếm Timer 0 là 5ms
- ☐ Thời gian định thời Timer 1 là 5ms
- ☐ Thời gian của bộ đếm Timer 1 là 5ms

8. Trên vi điều khiển 89C51, khi sử dụng Timer 0 làm bộ đếm, chế độ 2, không sử dụng ngắt INT0, Timer 1 làm bộ đếm, chế độ 1 sử dụng ngắt INT1, ta cần khởi động thanh ghi TMOD:
(1 Điểm)

☐ MOV TMOD, #D1H

☐ MOV TMOD, #6DH

☒ MOV TMOD, #D6H

☐ MOV TMOD, #1DH



9. Trên vi điều khiển 89C51, khi lập trình định thời với khoảng thời gian lớn hơn $65536\mu s$ (giả sử dùng thạch anh là 12Mhz) ta dùng kỹ thuật:
(1 Điểm)

☒ Timer 16 bit kết hợp với các vòng lặp

☐ Điều chỉnh bằng phần mềm

☐ Timer 16 bit

☐ Timer 8 bit tự động nạp lại giá trị đầu

10. Trên vi điều khiển 89C51, chế độ nào của Timer 0 và Timer 1 cho phép đếm từ 0 đến 255?
(1 Điểm)

☐ Chế độ 1

☐ Chế độ 0

☐ Chế độ 3

☒ Chế độ 2

11. Trên vi điều khiển 89C51, chế độ 1 của Timer 0 được thiết lập như thế nào trong thanh ghi TMOD?

(1 Điểm)

- ☒ Thiết lập bit M0 và xóa bit M1
- ☐ Thiết lập cả hai bit M0 và M1
- ☐ Thiết lập bit M1 và xóa bit M0
- ☐ Xóa cả hai bit M0 và M1

12. Trên vi điều khiển 89C51, khi lập trình định thời với khoảng thời gian nhỏ hơn $10\mu s$ (giả sử dùng thạch anh là 12Mhz) ta dùng kỹ thuật:

(1 Điểm)

- ☐ Timer 8 bit tự động nạp lại giá trị đầu
- ☐ Timer 16 bit kết hợp với các vòng lặp
- ☐ Timer 16 bit

☒ Điều chỉnh bằng phần mềm

13. Trên vi điều khiển 89C51, khi lập trình định thời với khoảng thời gian từ $10 \sim 256\mu s$ (giả sử dùng thạch anh là 12Mhz) ta dùng kỹ thuật:

(1 Điểm)

- ☐ Điều chỉnh bằng phần mềm
- ☒ Timer 8 bit tự động nạp lại giá trị đầu
- ☐ Timer 16 bit
- ☐ Timer 16 bit kết hợp với các vòng lặp

14. Trên vi điều khiển 89C51 chế độ 2 của Timer 1 được thiết lập như thế nào trong thanh ghi TMOD?

(1 Điểm)

- ☐ Xóa cả hai bit M0 và M1
- ☐ Thiết lập cả hai bit M0 và M1
- ☒ Thiết lập bit M1 và xóa bit M0
- ☐ Thiết lập bit M0 và xóa bit M1

15. Trên vi điều khiển 89C51, chế độ nào của Timer 0 và Timer 1 cho phép sử dụng hai bộ định thời 8 bit độc lập?

(1 Điểm)

- ☐ Chế độ 0
- ☒ Chế độ 3
- ☐ Chế độ 1
- ☐ Chế độ 2

16. Cho $f_{osc} = 6\text{MHz}$, $\text{TMOD} = 00\text{H}$, $\text{TH0} = 63\text{H}$, $\text{TL0} = 18\text{H}$. Hãy xác định thời gian của bộ đếm/định thời của vi điều khiển 89C51?

(1 Điểm)

- ☐ Thời gian của bộ đếm Timer 1 là 5ms
- ☐ Thời gian định thời Timer 1 là 5ms
- ☒ Thời gian định thời Timer 0 là 10ms
- ☐ Thời gian của bộ đếm Timer 0 là 10ms

17. Trên vi điều khiển 89C51, chế độ Timer tự động nạp lại là chế độ:

(1 Điểm)

- ☐ Chế độ 1

☐ Chế độ 0☒ Chế độ 2☐ Chế độ 3

18. Trên vi điều khiển 89C51, chế độ nào của Timer 0 và Timer 1 cho phép đếm từ 0 đến 65535?
(1 Điểm)

☒ Chế độ 1☐ Chế độ 2☐ Chế độ 0☐ Chế độ 3

19. Cho $f_{osc} = 6\text{MHz}$, $\text{TMOD} = 00\text{H}$, $\text{TH0} = \text{E0H}$, $\text{TL0} = 18\text{H}$. Hãy xác định giá trị khởi tạo ban đầu của bộ đếm/định thời 0 của vi điều khiển 89C51?
(1 Điểm)

☒ $X = 7192$ ☐ $X = 6243$ ☐ $X = 6318$ ☐ $X = 25368$

20. Trên vi điều khiển 89C51, trong chế độ 1 của bộ đếm/định thời, với tần số thạch anh là 12MHz thì thời gian tối đa mà chế độ 0 có thể định thời đến là:
(1 Điểm)

☐ 256ms☐ 1000ms

☒ 65536ms

☐ 8192ms

21. Trên vi điều khiển 89C51, khi sử dụng Timer 0 làm định thời, chế độ 2, có sử dụng ngắt INT0, Timer 1 làm bộ đếm, chế độ 1 sử dụng ngắt INT1, ta cần khởi động thanh ghi TMOD:
(1 Điểm)

☐ MOV TMOD, #2AH

☐ MOV TMOD, #23H

☐ MOV TMOD, #2DH

☒ MOV TMOD, #DAH

22. Trên vi điều khiển 89C51, chế độ 1 của Timer 0 được thiết lập như thế nào trong thanh ghi TMOD?
(1 Điểm)

☐ Thiết lập bit M0 và xóa bit M1

☒ Thiết lập bit M1 và xóa bit M0

☐ Thiết lập cả hai bit M0 và M1

☐ Xóa cả hai bit M0 và M1

23. Trên vi điều khiển 89C51, khi ta chọn chế độ hoạt động là chế độ 1 ta cần thiết lập hai bit M1M0 có giá trị:
(1 Điểm)

☐ 11

☐ 10

☐ 00

01

24. Trên vi điều khiển 89C51, để cấu hình Timer 1 ở chế độ 8-bit tự động nạp lại, cần làm gì trong thanh ghi TMOD?

(1 Điểm)

- ☐ Thiết lập cả hai bit M0 và M1 cho Timer 1
- ☒ Thiết lập bit M1 và xóa bit M0 cho Timer 1
- ☐ Xóa cả hai bit M0 và M1 cho Timer 1
- ☐ Thiết lập bit M0 và xóa bit M1 cho Timer 1

25. Cho $f_{osc} = 12\text{MHz}$, $\text{TMOD} = 01\text{H}$, $\text{TH0} = \text{D8H}$, $\text{TL0} = \text{F0H}$. Hãy xác định giá trị khởi tạo ban đầu của bộ đếm/định thời 0 của vi điều khiển 89C51?

(1 Điểm)

- ☐ $X = 6243$
- ☒ $X = 55536$
- ☐ $X = 6318$
- ☐ $X = 25368$

26. Trên vi điều khiển 89C51, cho $f_{osc} = 12\text{MHz}$, $\text{TMOD} = 00\text{H}$, $\text{TH0} = 63\text{H}$, $\text{TL0} = 18\text{H}$. Hãy xác định chế độ của bộ đếm/định thời tương ứng?

(1 Điểm)

- ☐ Chế độ 2 tại Timer 0
- ☒ Chế độ 0 tại Timer 0
- ☐ Chế độ 3 tại Timer 0
- ☐ Chế độ 1 tại Timer 0

27. Khi sử dụng Timer 1 chế độ 2 trên vi điều khiển 89C51, để định thời, mỗi khi đếm đủ 80 lần thì sẽ phát đi một yêu cầu ngắt tới CPU, vậy TL1, và TH1 có giá trị ban đầu là bao nhiêu?
(1 Điểm)

☐ 8092

☐ 156

☐ 256

☒ 176

28. Trên vi điều khiển 89C51, khi sử dụng Timer 0 làm bộ đếm, chế độ 1, có sử dụng ngắt INT0, T1 định thời, chế độ 2 không sử dụng ngắt INT1, ta cần khởi động thanh ghi TMOD:
(1 Điểm)

☐ MOV TMOD, #21H

☐ MOV TMOD, #12H

☐ MOV TMOD, #1DH

☒ MOV TMOD, #2DH

29. Trên vi điều khiển 89C51, khi lập trình định thời với khoảng thời gian từ 256 _ 65536 μ s (giả sử dùng thạch anh là 12MHz) ta dùng kỹ thuật:
(1 Điểm)

☐ Timer 8 bit tự động nạp lại giá trị đầu

☒ Timer 16 bit

☐ Timer 16 bit kết hợp với các vòng lặp

☐ Điều chỉnh bằng phần mềm

30. Trên vi điều khiển 89C51, chế độ nào của Timer 0 và Timer 1 cho phép sử dụng bộ định thời 13 bit?

(1 Điểm)

- ☐ Chế độ 3
- ☐ Chế độ 2
- ☒ Chế độ 0
- ☐ Chế độ 1

31. Trên vi điều khiển 89C51, chế độ 3 của Timer 0 được thiết lập như thế nào trong thanh ghi TMOD?

(1 Điểm)

- ☐ Thiết lập bit M0 và xóa bit M1
- ☐ Xóa cả hai bit M0 và M1
- ☒ Thiết lập cả hai bit M0 và M1
- ☐ Thiết lập bit M1 và xóa bit M0

32. Cho $f_{osc} = 12\text{MHz}$, $\text{TMOD} = 01\text{H}$, $\text{TH0} = \text{D8H}$, $\text{TL0} = \text{F0H}$. Hãy xác định thời gian của bộ đếm/định thời 0 của vi điều khiển 89C51?

(1 Điểm)

- ☐ Thời gian của bộ đếm Timer 0 là $20\mu\text{s}$
- ☒ Thời gian định thời Timer 0 là 10ms
- ☐ Thời gian định thời Timer1 là 10ms
- ☐ Thời gian của bộ đếm Timer 1 là 100ms

33. Cho $f_{osc} = 12\text{MHz}$, $\text{TMOD} = 21\text{H}$, $\text{TH1} = 35\text{H}$, $\text{TL1} = 35\text{H}$, $\text{TH0} = \text{C5H}$, $\text{TL0} = 35\text{H}$. Hãy xác định thời gian của bộ đếm/định thời 0 của vi điều khiển 89C51?

(1 Điểm)

☐ Thời gian của bộ đếm Timer 0 là 15ms

☐ Thời gian định thời Timer 1 là 10ms

☒ Thời gian định thời Timer 0 là 15ms

☐ Thời gian của bộ đếm Timer 1 là 10ms

34. Cho $f_{osc} = 12\text{MHz}$, $\text{TMOD} = 01\text{H}$, $\text{TH1} = 60\text{H}$, $\text{TL1} = 18\text{H}$. Hãy xác định giá trị khởi tạo ban đầu của bộ đếm/định thời timer 1 của vi điều khiển 89C51?

(1 Điểm)

☐ $X = 6243$

☐ $X = 6318$

☒ $X = 12312$

☐ $X = 25368$

35. Cho $f_{osc} = 12\text{MHz}$, $\text{TMOD} = 00\text{H}$, $\text{TH0} = 63\text{H}$, $\text{TL0} = 18\text{H}$. Hãy xác định giá trị khởi tạo ban đầu của bộ đếm/định thời timer 0 của vi điều khiển 89C51?

(1 Điểm)

☒ $X = 3192$

☐ $X = 6318$

☐ $X = 25368$

☐ $X = 6243$

36. Trên vi điều khiển 89C51, khi ta chọn chế độ hoạt động là chế độ 0 ta cần thiết lập hai bit M1M0 có giá trị:

(1 Điểm)

☐ 01

☐ 10

☐ 11

☒ 00

37. Trên vi điều khiển 89C51, khi sử dụng Timer 0 làm định thời, chế độ 3, có sử dụng ngắt INT0, Timer 1 làm bộ đếm, chế độ 2 không sử dụng ngắt INT1, ta cần khởi động thanh ghi TMOD:

(1 Điểm)

☒ MOV TMOD, #3EH

☐ MOV TMOD, #3DH

☐ MOV TMOD, #2EH

☐ MOV TMOD, #26H

38. Trên vi điều khiển 89C51, chế độ 2 của Timer 1 được thiết lập như thế nào trong thanh ghi TMOD?

(1 Điểm)

☒ Thiết lập bit M1 và xóa bit M0

☐ Thiết lập cả hai bit M0 và M1

☐ Thiết lập bit M0 và xóa bit M1

☐ Xóa cả hai bit M0 và M1

39. Cho $f_{osc}=12\text{MHz}$, $\text{TMOD} = 21\text{H}$, $\text{TH1} = 35\text{H}$, $\text{TL1} = 35\text{H}$, $\text{TH0} = \text{C5H}$, $\text{TL0} = 35\text{H}$. Hãy xác định thời gian đếm của bộ đếm/định thời 1 của vi điều khiển 89C51?

(1 Điểm)

- ☐ Thời gian của bộ đếm Timer 0 là $205\mu\text{s}$
- ☒ Thời gian định thời Timer 1 là $203\mu\text{s}$
- ☐ Thời gian định thời Timer 0 là $100\mu\text{s}$
- ☐ Thời gian của bộ đếm Timer 1 là $200\mu\text{s}$

40. Trên vi điều khiển 89C51, khi ta chọn chế độ hoạt động là chế độ 3 ta cần thiết lập hai bit M1M0 có giá trị:

(1 Điểm)

- ☐ 10
- ☐ 00
- ☒ 11
- ☐ 01

41. Cho $f_{osc} = 12\text{MHz}$, $\text{TMOD} = 60\text{H}$, $\text{TH0} = \text{D8H}$, $\text{TL0} = \text{F0H}$. Hãy xác định giá trị khởi tạo ban đầu của của bộ đếm/định thời 0 của vi điều khiển 89C51?

(1 Điểm)

- ☒ $X = 56$
- ☐ $X = 256$
- ☐ $X = 6243$
- ☐ $X = 6318$

42. Trên vi điều khiển 89C51, chế độ 0 của Timer 1 được thiết lập như thế nào trong thanh ghi TMOD?

(1 Điểm)

- ☐ Thiết lập bit M0 và xóa bit M1
- ☐ Thiết lập bit M1 và xóa bit M0
- ☒ Xóa cả hai bit M0 và M1
- ☐ Thiết lập cả hai bit M0 và M1

43. Trên vi điều khiển 89C51, trong chế độ 2 của bộ đếm/định thời, với tần số thạch anh là 12MHz thì thời gian tối đa mà chế độ 0 có thể định thời đến là:

(1 Điểm)

- ☐ 65536ms
- ☐ 8192ms
- ☐ 1000ms
- ☒ 256ms

44. Trên vi điều khiển 89C51, chế độ nào của Timer 0 và Timer 1 cho phép sử dụng bộ định thời 16 bit?

(1 Điểm)

- ☐ Chế độ 2
- ☐ Chế độ 0
- ☒ Chế độ 1
- ☐ Chế độ 3

45. Trên vi điều khiển 89C51, khi sử dụng Timer 0 làm bộ đếm, chế độ 1, có sử dụng ngắt INT0, Timer 1 định thời, chế độ 2 sử dụng ngắt INT1, ta cần khởi động thanh ghi TMOD:

(1 Điểm)

☐ MOV TMOD, #A3H

☐ MOV TMOD, #2DH

☐ MOV TMOD, #2BH

☒ MOV TMOD, #ADH

46. Cho $f_{osc} = 12\text{MHz}$, TMOD = 11H, TH1 = 60H, TL1 = 18H. Hãy xác định giá trị khởi tạo ban đầu của bộ đếm/định thời timer 1 của vi điều khiển 89C51?

(1 Điểm)

☒ X = 3096

☐ X = 25368

☐ X = 6318

☐ X = 6243

47. Trên vi điều khiển 89C51, trong chế độ 0 của bộ đếm/định thời, với tần số thạch anh là 12MHz thì thời gian tối đa mà chế độ 0 có thể định thời đến là:

(1 Điểm)

☐ 256ms

☒ 8192ms

☐ 1000ms

☐ 65536ms

Không bao giờ tiết lộ mật khẩu của bạn. [Báo cáo lạm dụng](#)



Nội dung này được tạo bởi chủ sở hữu của biểu mẫu. Dữ liệu bạn gửi sẽ được gửi đến chủ sở hữu biểu mẫu. Microsoft không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư hoặc thực tiễn bảo mật của khách hàng, bao gồm cả các biện pháp bảo mật của chủ sở hữu biểu mẫu này. Không bao giờ đưa ra mật khẩu của bạn.

Microsoft Forms | Các cuộc khảo sát, câu đố và cuộc thăm dò do AI cung cấp [Tạo biểu mẫu riêng của tôi](#)

Chủ sở hữu của biểu mẫu này chưa cung cấp tuyên bố về quyền riêng tư về cách họ sẽ sử dụng dữ liệu phản hồi của bạn. Không cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm. | [Quyền riêng tư về Sức khỏe Người tiêu dùng](#) | [Điều khoản sử dụng](#)