

KTVXL - MM - CNTT- Part 18

Xác định chế độ của các thanh ghi trong cổng truyền thông nối tiếp; Xác định tốc độ truyền; Lập trình trong truyền thông nối tiếp

Khi bạn gửi biểu mẫu này, nó sẽ không tự động thu thập các chi tiết của bạn như tên và địa chỉ email trừ khi bạn tự cung cấp nó.

* Bắt buộc

1

Mã sinh viên: *

Nhập câu trả lời của bạn

2

Họ và tên: *

Nhập câu trả lời của bạn

3

Lớp học phần (L01, L02, ...): *

Nhập câu trả lời của bạn

4

Nếu tần số thạch anh là 11.0592 MHz và tốc độ truyền là 2400 bps trên vi điều khiển 89C51, giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là bao nhiêu?

(1 Điểm)

☒ -12☐ -6☐ -2☐ -3

5

Nếu tần số thạch anh trên vi điều khiển 89C51 là 11.0592 MHz và giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là -6, tốc độ truyền là bao nhiêu?

(1 Điểm)

☐ 2400 bps☐ 1200 bps☐ 9600 bps☒ 4800 bps

6

Nếu tần số thạch anh trên vi điều khiển 89C51 là 11.0592 MHz và giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là -3, tốc độ truyền là bao nhiêu?

(1 Điểm)

☒ 9600 bps☐ 1200 bps☐ 2400 bps☐ 4800 bps

7

Để truyền dữ liệu qua cổng nối tiếp trên vi điều khiển 89C51, giá trị cần nạp vào thanh ghi SBUF là gì nếu dữ liệu nhận được là ký tự k, biết SCON = 50H?

(1 Điểm)

☐ FFH

☒ 6BH

☐ 50H

☐ 00H

8

Nếu tần số thạch anh trên vi điều khiển 89C51 là 11.0592MHz và giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là FAH, tốc độ truyền là bao nhiêu?

(1 Điểm)

☒ 4800 bps

☐ 2400 bps

☐ 1200 bps

☐ 9600 bps

9

Nếu tần số thạch anh là 11.0592 MHz và tốc độ truyền là 4800 bps trên vi điều khiển 89C51, giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là bao nhiêu?

(1 Điểm)

☐ F8H

☐ FDH☐ F4H☒ FAH

10

Nếu giá trị của các thanh ghi SBUF là 0x3E và thanh ghi SCON là 0x00 trên vi điều khiển 89C51, dữ liệu nhận được qua cổng nối tiếp là gì?

(1 Điểm)

☐ 00H☒ 3EH☐ FFH☐ E3H

11

Nếu tần số thạch anh là 11.0592 MHz và tốc độ truyền là 1200 bps trên vi điều khiển 89C51, giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là bao nhiêu?

(1 Điểm)

☐ -2☐ Option 2☒ -24☐ -6☐ -3

12

Nếu giá trị của thanh ghi SBUF là tương ứng với ký tự cần truyền là „9” và thanh ghi SCON là 0x10 trên vi điều khiển 89C51, dữ liệu nhận được qua cổng nối tiếp là gì?
(1 Điểm)

☒ 39H☐ FFH☐ AAH☐ 09H

13

Nếu giá trị của các thanh ghi SBUF là 0x6F và thanh ghi SCON là 0x50 trên vi điều khiển 89C51, dữ liệu nhận được qua cổng nối tiếp là gì?
(1 Điểm)

☒ 6FH☐ 00H☐ F6H☐ FFH

14

Đọc chương trình truyền thông nối tiếp thực hiện trên 89C51 sau. Hãy cho biết chức năng của chương trình?
(1 Điểm)

☐ Truyền ký tự A và nhận ký tự A tại cổng P1

- ☒ Truyền ký tự A với tốc độ 4800 baud liên tục
- ☐ Truyền các byte ký tự nối tiếp và đưa tới cổng P1
- ☐ Truyền ký tự A liên tu với tốc độ 4800

15

Nếu tần số thạch anh là 11.0592 MHz và tốc độ truyền là 4800 bps trên vi điều khiển 89C51, giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là bao nhiêu?

(1 Điểm)

- ☐ -12
- ☐ -3
- ☐ -2
- ☒ -6

16

Để nhận dữ liệu qua cổng nối tiếp trên vi điều khiển 89C51, giá trị của thanh ghi SBUF là gì nếu dữ liệu nhận được là ký tự K, biết SCON = 50H?

(1 Điểm)

- ☐ 00H
- ☐ 5AH
- ☐ 50H
- ☒ 4BH

17

Nếu tần số thạch anh là 11.0592 MHz và tốc độ truyền là 9600 bps trên vi điều khiển 89C51, giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là bao nhiêu?

(1 Điểm)

☐ -12

☒ -3

☐ -2

☐ -6

18

Nếu tần số thạch anh là 11.0592 MHz và tốc độ truyền là 1200bps trên vi điều khiển 89C51, giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là bao nhiêu?

(1 Điểm)

☒ F8H

☐ FAH

☐ FDH

☐ F4H

19

Trên vi điều khiển 89C51, nếu giá trị của thanh ghi SBUF là 0xA5 và thanh ghi SCON là 0xD0, dữ liệu nhận được qua cổng nối tiếp là gì?

(1 Điểm)

☐ 00H

☒ A5H

☐ 5AH

☐ FFH

20

Nếu tần số thạch anh trên vi điều khiển 89C51 là 11.0592 MHz và giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là FDH, tốc độ truyền là bao nhiêu?

(1 Điểm)

☐ 2400 bps

☐ 1200 bps

☐ 4800 bps

☒ 9600 bps

21

Đọc chương trình truyền thông nối tiếp thực hiện trên 89C51 sau. Hãy cho biết chức năng của chương trình?

(1 Điểm)

☐ Truyền ký tự a với tốc độ 4800 baud liên tục

☒ Truyền ký tự w với tốc độ 9600 baud liên tục

☐ Truyền ký tự b với tốc độ 9600 baud liên tục

☐ Truyền ký tự z với tốc độ 4800 baud liên tục

22

Đọc chương trình sau. Hãy cho biết chức năng của chương trình?

(1 Điểm)

- ☐ Truyền ký tự A và nhận ký tự A tại cổng P3
- ☒ Nhận các byte dữ liệu nối tiếp và đưa tới cổng P3
- ☐ Truyền các byte ký tự nối tiếp và đưa tới cổng P3
- ☐ Truyền ký tự A tới cổng P3

23

Để nhận dữ liệu qua cổng nối tiếp trên vi điều khiển 89C51, giá trị của thanh ghi SBUF trên vi điều khiển 89C51 là gì nếu dữ liệu nhận được là ký tự y, biết SCON = 50H?

(1 Điểm)

- ☒ 79H
- ☐ 50H
- ☐ 5AH
- ☐ 00H

24

Để nhận dữ liệu qua cổng nối tiếp trên vi điều khiển 89C51, giá trị của thanh ghi SBUF là gì nếu dữ liệu nhận được là ký tự B, biết SCON = 50H?

(1 Điểm)

- ☐ 50H
- ☒ 41H

☐ 5AH☐ 00H

25

Để cấu hình cổng nối tiếp ở chế độ 3 (9-bit UART không đồng bộ) trên vi điều khiển 89C51, giá trị của thanh ghi SCON cần là gì?

(1 Điểm)

☐ C0H☒ D0H☐ F0H☐ E0H

26

Nếu giá trị của các thanh ghi SBUF là 0x9A và thanh ghi SCON là 0x50 trên vi điều khiển 89C51, dữ liệu nhận được qua cổng nối tiếp là gì?

(1 Điểm)

☐ A9H☐ FFH☒ 9AH☐ 00H

27

Đọc chương trình truyền thông nối tiếp thực hiện trên 89C51 sau. Hãy cho biết chức năng của chương trình?

(1 Điểm)

- ☒ Truyền ký tự A với tốc độ 4800 baud liên tục
- ☐ Nhận ký tự A tại cổng nối tiếp
- ☐ Nhận các byte ký tự nối tiếp và đưa tới cổng ngoại vi
- ☐ Truyền ký tự A liên tục với tốc độ 4800

28

Để cấu hình cổng nối tiếp ở chế độ 1 (8-bit UART) trên vi điều khiển 89C51, giá trị của thanh ghi SCON cần là gì?

(1 Điểm)

- ☐ 30H
- ☐ 20H
- ☒ 50H
- ☐ 40H

29

Để cấu hình cổng nối tiếp ở chế độ 0 (8-bit đồng bộ) trên vi điều khiển 89C51, giá trị của thanh ghi SCON cần là gì?

(1 Điểm)

- ☒ 10H
- ☐ 30H
- ☐ 40H

☐ 20H

30

Nếu giá trị của thanh ghi SBUF là 0x7E và thanh ghi SCON là 0x50 trên vi điều khiển 89C51, dữ liệu nhận được qua cổng nối tiếp là gì?

(1 Điểm)

☐ FFH

☒ 7EH

☐ E7H

☐ 00H

31

Để cấu hình cổng nối tiếp ở chế độ 2 (9-bit UART) trên vi điều khiển 89C51, giá trị của thanh ghi SCON cần là gì?

(1 Điểm)

☒ B0H

☐ 90H

☐ A0H

☐ C0H

32

Đọc chương trình sau. Hãy cho biết chức năng của chương trình?

(1 Điểm)

☐ Truyền ký tự B với tốc độ 9600 baud liên tục

- ☐ Truyền ký tự Q với tốc độ 9600 baud liên tục
- ☐ Truyền ký tự Z với tốc độ 4800 baud liên tục
- ☒ Truyền ký tự P với tốc độ 1200 baud liên tục

33

Nếu tần số thạch anh trên vi điều khiển 89C51 là 11.0592 MHz và giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là F4H, tốc độ truyền là bao nhiêu?

(1 Điểm)

- ☒ 2400 bps
- ☐ 9600 bps
- ☐ 1200 bps
- ☐ 4800 bps

34

Đọc chương trình truyền thông nối tiếp thực hiện trên 89C51 sau. Hãy cho biết chức năng của chương trình?

(1 Điểm)

- ☐ Truyền ký tự A và nhận ký tự A tại cổng P1
- ☒ Nhận các byte dữ liệu nối tiếp và đưa tới cổng P1
- ☐ Truyền ký tự A tới cổng P1
- ☐ Truyền các byte ký tự nối tiếp và đưa tới cổng P1

35

Nếu giá trị của thanh ghi SBUF tương ứng với ký tự cần truyền là „<“ và thanh ghi SCON là 0x00 trên vi điều khiển 89C51, dữ liệu nhận được qua cổng nối tiếp là gì?
(1 Điểm)

☐ FFH☐ 00H☐ C3H☒ 3CH

Không bao giờ tiết lộ mật khẩu của bạn. [Báo cáo lạm dụng](#).



Nội dung này được tạo bởi chủ sở hữu của biểu mẫu. Dữ liệu bạn gửi sẽ được gửi đến chủ sở hữu biểu mẫu. Microsoft không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư hoặc thực tiễn bảo mật của khách hàng, bao gồm cả các biện pháp bảo mật của chủ sở hữu biểu mẫu này. Không bao giờ đưa ra mật khẩu của bạn.

Microsoft Forms | Các cuộc khảo sát, câu đố và cuộc thăm dò do AI cung cấp [Tạo biểu mẫu riêng của tôi](#)

Chủ sở hữu của biểu mẫu này chưa cung cấp tuyên bố về quyền riêng tư về cách họ sẽ sử dụng dữ liệu phản hồi của bạn. Không cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm. | [Quyền riêng tư về Sức khỏe Người tiêu dùng](#) | [Điều khoản sử dụng](#)