

Your answers will be submitted when the timer is up.  00:52

KTVXL - MM - CNTT- Part 13

Chương trình con. Hoàn thiện đoạn lệnh của chương trình. Đọc hiểu chương trình và tìm giá trị của thanh ghi, ô nhớ trong chương trình con.

When you submit this form, it will not automatically collect your details like name and email address unless you provide it yourself.

* Required

1

Mã sinh viên *

AT210436

2

Họ và Tên: *

Trần Đức Minh

3

Lớp học phần (L01, L02,): *

L02

4

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới đây có nội dung trong thanh ghi B là 02H, thanh ghi A là 58H:

(1 Point)

```
ORG 0000H
MOV A, #15
MOV B, #_____
MUL AB
END
```

28H

5

Xác định chức năng của chương trình con dưới đây:

(1 Point) 

```
ORG 1000H
DL:    MOV R0, #10
DL1:   MOV R1, #260
        DJNZ R1, DL1
        DJNZ R7, DL
        RET
```

- ☐ Tạo trễ thời gian 5μs
- ☒ Tạo trễ thời gian 5000μs
- ☐ Tạo trễ thời gian 500μs

☐ Tạo trễ thời gian 50μs

6

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây. Chương trình thực hiện chức năng gì? (Biết tần số dao động thạch anh là 12MHz) (1 Point) 

```
START:  MOV TMOD, #02H
        MOV TL0, #56
        SETB TR0
LOP:    SETB P1.6
        MOV TH0, #216
LOP1:   JBC TF0, LOP2
        SJMP LOP1
LOP2:   CLR P1.6
        MOV TH0, #56
        SJMP HERE
        END
```

- ☒ Chương trình sử dụng timer 0 tạo sóng vuông có thời gian xung cao 200μs và xung thấp là 40μs trên chân P1.6.
- ☐ Chương trình sử dụng timer 1 tạo sóng vuông có chu kỳ 200μs trên chân P1.6.
- ☐ Chương trình sử dụng timer 0 tạo sóng vuông có tần số 50kHz trên chân P1.6.
- ☐ Chương trình sử dụng timer 0 tạo sóng vuông có thời gian xung cao 200μs và xung thấp là 5200μs trên chân P1.6.

7

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội dung trong thanh ghi A là 34H
(1 Point)

```
ORG 0000H
MOV 40H, #0FH
MOV 41H, #_____H
MOV R1, #40H
INC R1
MOV A, 40H
XRL A, @R1
END
```

3B

8

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội dung trong thanh ghi A là 19H
(1 Point)

```
MOV A, #_____H
RR A
END
```

32

9

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây. Nội dung trong thanh ghi A là:

(1 Point) 

```
ORG 0000H
MOV R1, #30H
CJNE R1, #30, NHAN
MOV A, #45H
SJMP KETTHUC
NHAN: MOV A, #54H
KETTHUC: END
```

☐ 30H

☐ 35H

☒ 54H

☐ 45H

10

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây. Nội dung trong thanh ghi A là:

(1 Point) 

```
ORG 0000H
MOV R1, #8
MOV A, #3BH
LAP: RL A
DJNZ R1, LAP
END
```

☐ CEH

☐ 67H☐ D9H☒ 3BH

11

Xác định chức năng của chương trình con dưới đây:

(1 Point) 

```
ORG 0A00H
MOV 2FH, #0
MOV R0, #40H
LOP:  MOV A, @R0
      CPL A
      JNZ LP1
      RET
LOP1:  INC 2FH
      INC R0
      SJMP LOP
```

☐ Đếm độ dài của khối dữ liệu có địa chỉ bắt đầu từ địa chỉ FFH☒ Đếm độ dài của khối dữ liệu có địa chỉ bắt đầu từ địa chỉ 40H☐ Đếm độ dài của khối dữ liệu có địa chỉ bắt đầu từ địa chỉ 00H☐ Đếm độ dài của khối dữ liệu có địa chỉ bắt đầu từ địa chỉ 20H

12

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội dung trong thanh ghi A là 40H
(1 Point)

```
ORG 0000H  
MOV A, #_____H  
SWAP A  
END
```

04

13

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới đây có nội dung trong thanh ghi B là 05H, thanh ghi A là 40H:
(1 Point)

```
ORG 0000H  
MOV A, #15H  
MOV B, #_____H  
MUL AB  
END
```

40

14

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới đây set bit thứ 1, 2, 5 của P0 lên 1, các bit còn lại giữ nguyên giá trị:
(1 Point)

```
ORG 0000H
MOV P0, #0B3H
MOV 30H, #26H
ORL P0, #_____H
END
```

26

15

Xác định chức năng của chương trình con dưới đây: (1 Point) 

```
ORG 0200H
MOV DPTR, #1000H
MOV R2, #51H
CLR A
LOP:  MOVX @DPTR, A
      INC DPTR
      DJNZ R2, LOP
      RET
```

- ☐ Xóa nội dung trong ô nhớ từ 1000 đến 1051 về 0
- ☐ Đặt nội dung trong ô nhớ từ 1000 đến 1050 lên 1
- ☐ Đặt nội dung trong ô nhớ từ 1000 đến 1051 lên 1

☒ Xóa nội dung trong ô nhớ từ 1000 đến 1050 về 0

16

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới đây có nội dung trong thanh ghi B là 0DH, thanh ghi A là 35H:

(1 Point)

```
ORG 0000H
MOV 30H, #45H
MOV 31H, 0C0H
MOV A, 30H
MOV B, #_____H
MUL AB
END
```

31

17

Xác định chức năng của chương trình con dưới đây:

(1 Point) 

```
ORG 0100H
DL:    MOV R5, #10
DL1:   MOV R6, #200
DL2:   MOV R7, #250
        DJNZ R7, $
        DJNZ R6, DL2
        DJNZ R5, DL1
        RET
```

☐ Tạo trễ thời gian 1ms

☒ Tạo trễ thời gian 1s

☐ Tạo trễ thời gian 10ms

☐ Tạo trễ thời gian 100ms

18

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới đây có nội dung trong thanh ghi A là 1CH.

(1 Point)

```
ORG 0000H
MOV 60H, #1CH
MOV R1, #_____H
MOV P1, #0DFH
ANL P1, @R1
END
```

60

19

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội dung trong thanh ghi R1 là 4EH.

(1 Point)

```
ORG 0000H
MOV A, #_____
MOV R1, #20H
XCH A, R1
END
```

4E

20

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội dung trong thanh ghi A là 27H
(1 Point)

```
ORG 0000H  
MOV A, #32H  
ADD A, #_____H  
SWAP A  
END
```

40

21

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội dung trong ô nhớ có địa chỉ 20H là 13H.
(1 Point)

```
ORG 0000H  
MOV A, #_____  
MOV 20H, #4BH  
XCH A, 20H  
END
```

40

22

Xác định chức năng của chương trình con dưới đây: (1 Point) 

```
ORG 1000H
DL:    MOV R0, #00
DL1:   MOV R1, #0B3H
        DJNZ R1, $
        DJNZ R7, DL1
        RET
```

- ☐ Tạo trễ thời gian 1s
- ☐ Tạo trễ thời gian 10ms
- ☐ Tạo trễ thời gian 1ms
- ☒ Tạo trễ thời gian 100ms

23

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây. Nội dung trong thanh ghi A là: (1 Point) 

```
ORG 0000H
MOV R1, #2BH
CJNE R1, #2BH, NHAN
MOV A, #4BH
SJMP KETTHUC
NHAN: MOV A, #0B4H
KETTHUC: END
```

☐ 2BH☒ 4BH☐ B4H☐ B2H

24

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội dung trong thanh ghi A là 80H
(1 Point)

```
ORG 0000H
MOV A, #_____H
RL A
END
```

40

25

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây. Chương trình thực hiện chức năng gì? (Biết tần số dao động thạch anh là 12MHz)

(1 Point) 

```
START:  MOV TMOD, #02H
        MOV TL0, #216
        SETB TR0
LOP:    SETB P1.6
        MOV TH0, #56
LOP1:   JBC TF0, LOP2
        SJMP LOP1
LOP2:   CLR P1.6
        MOV TH0, #216
        SJMP HERE
        END
```

- ☐ Chương trình sử dụng timer 0 tạo sóng vuông có thời gian xung cao 50 μ s và xung thấp là 200 μ s trên chân P1.6.
- ☐ Chương trình sử dụng timer 1 tạo sóng vuông có chu kỳ 200 μ s trên chân P1.6.
- ☒ Chương trình sử dụng timer 0 tạo sóng vuông có thời gian xung cao 40 μ s và xung thấp là 200 μ s trên chân P1.6.
- ☐ Chương trình sử dụng timer 0 tạo sóng vuông có tần số 50kHz trên chân P1.6.

26

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội dung trong thanh ghi A là 5AH
(1 Point)

```
ORG 0000H  
MOV A, #_____  
RL A  
END
```

2D

27

Xác định chức năng của chương trình con dưới đây:
(1 Point) 

```
ORG 0B00H  
FUN1:  MOV A, @R1  
        MOV R2, A  
        CLR A  
LP1:   INC R1  
        CLR C  
        SUBB A, @R1  
        JNC LP3  
        MOV A, @R1  
        SJMP LP4  
LP3:   ADD A, @R1  
LP4:   DJNZ R2, LP1  
        RET
```

- ☐ Tìm giá trị lớn nhất của một số đặt trong thanh ghi A
- ☐ Tìm căn bậc hai của một số
- ☒ Tìm giá trị nhỏ nhất của một số đặt trong thanh ghi A

☐ Tìm bình phương của một số

28

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới đây có nội dung trong thanh ghi A là 7CH
(1 Point)

```
ORG 0000H
MOV R0, #30H
MOV 31H, #_____H
MOV A, R0
INC A
MOV R0, A
ADD A, @R0
END
```

4B

29

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội dung trong thanh ghi A là 2CH
(1 Point)

```
ORG 0000H
MOV A, #18
MOV R1, #48
MOV 30H, #_____H
XRL A, @R1
END
```

3E

30

Xác định chức năng của chương trình con dưới đây:

(1 Point) 

```
ORG 1000H
DL:    MOV R7, #05
DL1:   MOV R6, #0C8H
DL2:   MOV R5, #0FAH
       DJNZ R5, $
       DJNZ R6, DL2
       DJNZ R7, DL1
       RET
```

- ☐ Tạo trễ thời gian 50ms
- ☒ Tạo trễ thời gian 500ms
- ☐ Tạo trễ thời gian 5ms
- ☐ Tạo trễ thời gian 5s

31

Câu 629. Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội dung trong thanh ghi A là 91H

(1 Point)

```
ORG 0000H
MOV A, #15H
SETB AC _____
ANL A, #9BH
END
```

Enter your answer

32

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây. Nội dung trong thanh ghi A là:

(1 Point) 

```
ORG 0000H  
MOV R1, #10  
MOV A, #100  
LAP: DEC A  
DJNZ R1, LAP  
END
```

☐ 10H

☐ 64H

☐ 99H

☒ 5AH

33

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây. Nội dung trong thanh ghi A là:

(1 Point) 

```
ORG 0000H
MOV R1, #5
MOV A, #3BH
LAP: RL A
DJNZ R1, LAP
END
```

☐ B3H

☐ 76H

☐ D9H

☒ 67H

34

Xác định chức năng của chương trình con được thực hiện bởi vi điều khiển 89C51 dưới đây:

(1 Point) 

```
ORG 0900H
SQR:  ADD A, #01H
      MOVC A, @A+PC
      RET
TAB:  DB 0, 1, 4, 9,16, 25
      DB 36, 49, 64,81
```

☐ Tìm giá trị lớn nhất của một các số trong bảng tra

☐ Tìm giá trị nhỏ nhất của một các số trong bảng tra

☒ Tìm giá trị đặt tại bảng tra tương ứng

☐ Cất giá trị tìm được vào bảng tra

35

Cho chương trình con thực hiện bởi vi điều khiển 89C51, biết tần số thạch anh là 6MHz, hãy xác định chức năng của chương trình:

(1 Point) 

```
MOV TMOD, #10H
SETB TR1
LOP: MOV TH1, #0B1H
      MOV TL1, #0E0H
      JNB TF1, $
      CLR TF1
      CPL P1.5
      SJMP LOP
```

☐ Tạo trễ thời gian 50Hz, cổng P1.5

☐ Tạo trễ thời gian 2.5ms từ cổng P1.5

☒ Tạo xung vuông có tần số 25Hz, xuất từ cổng P1.5

☐ Tạo trễ thời gian 5ms từ cổng P1.5

36

Xác định chức năng của chương trình con dưới đây:

(1 Point) 

```
ORG 0200H
MOV 21H, #0
MOV R2, #08H
MOV A, 20H
LOP:  RLC A
      JNC LP1
      INC 21H
LOP1: DJNZ R2, LOP
      RET
```

- ☐ Tìm số các số 1 trong nội dung trong ô nhớ RAM 21H, nội dung lưu trong ô nhớ 20H
- ☐ Tìm các số 0 trong nội dung trong ô nhớ RAM 21H, nội dung lưu trong ô nhớ 20H
- ☒ Tìm số các số 1 trong nội dung trong ô nhớ RAM 20H, nội dung lưu trong ô nhớ 21H
- ☐ Tìm các số 0 trong nội dung trong ô nhớ RAM 20H, nội dung lưu trong ô nhớ 21H

37

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội dung trong thanh ghi R1 là C1H.
(1 Point)

```
ORG 0000H
MOV A, #_____H
ADD A, #0CDH
RRC A
END
```

B5

38

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây. Nội dung ô nhớ có địa chỉ 30H là:

(1 Point) 

```
ORG 0000H
MOV A, #3BH
MOV R0, #0B3H
ADD A, R0
CJNE A, #EEH, NHAN
MOV 30H, #23
SJMP KETTHUC
NHAN: MOV 30H, #32
KETTHUC: END
```

☐ 23H

☐ EEH

☐ 32H

☒ 17H

39

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới đây có nội dung trong thanh ghi B là 02H, thanh ghi A là 04H:

(1 Point)

```
ORG 0000H
MOV A, #30
MOV B, #_____
DIV AB
END
```

07

40

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình thực hiện trên vi điều khiển 89C51 có nội dung trong thanh ghi A là 7CH và ô nhớ địa chỉ 30H là 4BH

(1 Point)

```
ORG 0000H
MOV R0, #30H
MOV A, #_____H
MOV 30H, #4CH
XCHD A, @R0
END
```

7B

41

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây. Nội dung trong thanh ghi A là:

(1 Point) 

```
ORG 0000H
MOV R1, #10
MOV A, #20
LAP: ADD A, #2
DJNZ R1, LAP
END
```

☐ 40H

☐ 30H

☐ 20H☒ 28H

42

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới đây có nội dung trong thanh ghi B là 28H, thanh ghi A là 00H:

(1 Point)

```
ORG 0000H
MOV A, #_____H
MOV B, #0A0H
MUL AB
END
```

40

43

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới đây có nội dung trong thanh ghi A là 7BH.

(1 Point)

```
ORG 0000H
MOV R0, #31H
MOV R1, #4BH
MOV 30H, #_____H
DEC R0
MOV A, R1
ADD A, @R0
END
```

30

Never give out your password. [Report abuse](#)



This content is created by the owner of the form. The data you submit will be sent to the form owner. Microsoft is not responsible for the privacy or security practices of its customers, including those of this form owner. Never give out your password.

Microsoft Forms | AI-Powered surveys, quizzes and polls [Create my own form](#)

The owner of this form has not provided a privacy statement as to how they will use your response data. Do not provide personal or sensitive information. | [Consumer Health Privacy](#) | [Terms of use](#)