

Cableado TLC5940 – Arduino Mega

Basado en pinouts/Arduino_Mega.h (libreria TLC5940 de Alex Leone) y verificado contra el diagrama real de cableado del Uno.

Senal TLC5940	Pin en Uno (diagrama real)	Pin en Mega	Funcion en Mega
SCLK (pin 25)	13	52	SCK
SIN (pin 26)	11	51	MOSI
BLANK (pin 23)	10	12	OC1B
XLAT (pin 24)	9	11	OC1A
GSCLK (pin 18)	3	9	OC2B
VPRG (pin 27)	GND*	50 / GND*	—
XERR (pin 16)	—**	10**	—

* VPRG: con VPRG_ENABLED = 0 (config. por defecto), el pin 27 del TLC5940 va directo a GND, tanto en el Uno como en el Mega. Solo se conecta a un pin digital (50 en el Mega) si VPRG_ENABLED = 1.

** XERR: solo se conecta si XERR_ENABLED = 1 en tlc_config.h. Si no se usa, se deja sin conectar.

GND: conectar GND del Mega a GND del TLC5940 (obligatorio, sin excepcion).

DCPRG: conectar a GND para usar dot-correction al 100% por defecto.

Resumen de cambios respecto al Uno: ningun pin coincide entre las dos placas. Los 5 cables de senal (SCLK, SIN, BLANK, XLAT, GSCLK) deben moverse a los pines indicados en la columna "Pin en Mega".