3) Analizar y diseñar un diagrama de casos de uso para una nueva lavadora digital que va a sacar al mercado una empresa. La lavadora digital funciona de la siguiente manera:

- Cualquier persona adulta puede utilizarla.

- Cuando una persona se ponga delante de la lavadora, tendrá disponibles los siguientes botones:
    i. Encendido.
    ii. Seleccionar programa de lavado.
    iii. Indicar configuraciones opcionales.
    iv. Iniciar lavado.

- Si una persona pulsa en primer lugar el botón de selección de lavado, la lavadora se encenderá automáticamente y mostrará la pantalla de selección de lavado.

- Si una persona pulsa en primer lugar el botón de inicio de lavado, la lavadora se encenderá automáticamente y permitirá seleccionar el lavado. Una vez seleccionado, se iniciará el lavado.

- Si una persona pulsa en primer lugar el botón para indicar configuraciones opcionales, la lavadora se encenderá automáticamente y mostrará la pantalla de configuraciones opcionales. En función de las circunstancias e independientemente del programa de lavado que selecciones, puedes indicar varias configuraciones opcionales:

    i. Lavado en caliente: puedes elegir que lave con agua caliente, ya que si no indicas nada lo hará con agua fría.

    ii. Centrifugado: puedes elegir que lo haga extra rápido, por defecto lo hará normal.

- Por último, al iniciar el lavado, la lavadora mostrará una advertencia si no se han añadido los productos de lavado (detergente, suavizante).