



POSN24

โจทย์ นักสืบโนหนึ่งวันนาบีกับร้านหนังสือจรรอหันทารันตียอ

คุณคือนักสืบในองค์กรที่มีชื่อว่า“กุงตามสั่ง” และภารกิจสุดท้ายที่คุณจะต้องทำให้สำเร็จเพื่อที่คุณจะได้รับเลื่อนขั้นเป็นนักสืบโนหนึ่งแห่งวงการนี้ คือการขโมยเอเยอบเก็บข้อมูลการซื้อหนังสือเวกมนตรียของนักเวทย์ผู้ต้องสงสัยที่อาจจะเป็นผู้ใช้เวกต้องห้าม

หนังสือเวกมนตรียถูกแบ่งเป็น 5 ระดับ: 1.มือใหม่, 2.ระดับกลาง, 3.ขั้นสูง, 4.เชี่ยวชาญ, 5.ปรมาจารย์ และแบ่งได้ 6 ประเภท: 1.เวกพื้นฐาน, 2.เวกป้องกัน, 3.เวกควบคุม, 4.เวกโจมตี, 5.เวกรักษา, 6.เวกอัญเชิญอะไรก็ตามที่อยู่นอกเหนือจากนี้ถือว่าเป็นหนังสือเวกมนตรียที่น่าสงสัยและจำเป็นต้องตรวจสอบ

ในร้านหนังสือแห่งนี้ที่คุณต้องแอบเก็บข้อมูลมีทั้งหมด 3 ชั้น โดยหนังสือระดับมือใหม่และระดับกลางจะอยู่ที่ชั้นแรก หนังสือขั้นสูงและระดับเชี่ยวชาญจะอยู่ที่ชั้น 2 หนังสือระดับปรมาจารย์จะอยู่ที่ชั้นบนสุด และในแต่ละชั้นมีชั้นหนังสือขนาดใหญ่อยู่ทั้งหมด 3 อันเรียงจากซ้ายไปขวา โดยเวกพื้นฐานและเวกโจมตีจะอยู่ในชั้นหนังสืออันแรก เวกป้องกันและเวกรักษาอยู่ในชั้นหนังสืออันที่ 2 เวกควบคุมและเวกอัญเชิญจะอยู่ในชั้นหนังสืออันสุดท้าย และที่สำคัญคือหนังสือที่อยู่นอกเหนือจากทั้ง 5 ระดับและทั้ง 6 ประเภทจะอยู่ที่ชั้นใต้ดิน (ชั้น 0) ซึ่งชั้นใต้ดินจะมีชั้นหนังสือทั้งหมด 2 ชั้น ชั้นแรกจะเก็บหนังสือที่เลขลำดับของประเภทหนังสือมีแค่เลข 1 และตัวมันเองเท่านั้นที่จะหารได้ลงตัว ส่วนชั้นที่ 2 จะเก็บหนังสือที่เลขลำดับของประเภทหนังสือไม่ได้มีแค่เลข 1 และตัวมันเองที่หารลงตัว

คุณจะต้องสร้างโปรแกรมเพื่อช่วยการทำการงานนี้ดังนี้:

ข้อมูลนำเข้า:

บรรทัดแรกถึงบรรทัดที่ N ประกอบด้วยจำนวนเต็ม 3 ตัวได้แก่ R T A แทนระดับของหนังสือเวกมนตรีย, ประเภทของหนังสือเวกมนตรีย, และจำนวนของหนังสือที่ซื้อ ตามลำดับ รับประกันว่าเลขทุกตัวมีค่ามากกว่า 0 และจะหยุดรับค่าเมื่อ R เป็น 0

ข้อมูลส่งออก:

บรรทัดแรกถึงบรรทัดที่ 3 แสดงจำนวนของหนังสือในแต่ละชั้นหนังสือบนชั้นนั้น ๆ ในรูปแบบ

ชั้น - |จำนวนหนังสือ| |จำนวนหนังสือ| |จำนวนหนังสือ| หากไม่มีให้แสดง X

บรรทัดสุดท้าย แสดงจำนวนของหนังสือที่ซื้อในแต่ละชั้นวางหนังสือในชั้นใต้ดินเมื่อในชั้นวางชั้นใดชั้นหนึ่งมีหนังสือที่ถูกซื้อ อีกชั้นที่ไม่จะมีจะแสดง 0 หากไม่มีชั้นวางใดเลยที่มีหนังสือที่ถูกซื้อไม่ต้องแสดงบรรทัดนี้

TESTCASE

input	output
1 4 2	3 - X X X
3 2 1	2 - X 3 X
4 2 2	1 - 2 3 X
1 5 3	

input	output
0	
1 2 10 5 5 1 3 1 12 5 1 2 4 9 10 7 23 1 0	3 - 02 01 X 2 - 12 XX X 1 - XX 10 X 0 - 01 10
5 1 56 1 4 40 2 1 6 4 2 7 3 5 1 2 2 3 4 6 102 2 3 69 9 123 5 1 26 45 0	3 - 56 XX XXX 2 - XX 08 102 1 - 46 03 069 0 - 00 50