


VCC12
VCC12
12V 5A
GND
VCC12
VCC3
C1
Cap2
100uFx25V
GND
VCC3
VCC
VM
DR1
A4988
M1
SC42STH33AC-1304AF
A4988_EN
EN
MS1
MS2
MS3
RST
SLP
A4988_STP
STP
A4988_DIR
DIR
1A
1B
2B
2A
M
chequear la polaridad
GND
GND
GND





S1
M1
FC_HOME
GND

VCC3
U1-kit
VDD3
VDD3
RST
GPIO4
GPIO5
GPIO6
GPIO7
GPIO15
GPIO16
GPIO17
GPIO18
GPIO8
GPIO3
GPIO46
GPIO9
GPIO10
GPIO11
GPIO12
GPIO13
GPIO14
VDD5
GND
GND
GND
A4988_EN
CELL1_DAT
CELL1_SCK
CELL2_DAT
A4988_DIR
A4988_STP
CELL2_SCK
FC_HOME
ESP32-S3
GND



LC1
RED
BLACK
GREEN
WHITE
Cell reaction1
HX1
E+
E-
A-
A+
GND
DAT
CLK
VCC
CELL1_DAT
CELL1_SCK
HX711
VCC3
GND

Si green se invierte con white la medicion es negativa





LC2
RED
BLACK
GREEN
WHITE
Cell reaction2
HX2
E+
E-
A-
A+
GND
DAT
CLK
VCC
CELL2_DAT
CELL2_SCK
HX711
VCC3
GND

Title *			
Size: A3	Number:*	Revision:*	
Date: 09/06/2026	Time: 06:29:34 p.m.	Sheet * of *	
File: D:\udemm\simply_supported_beam\sch\simply_supported_beam.SchDoc			

Altium