

Witryna internetowa

Stwórz prostą witrynę składającą się z jednej strony internetowej o nazwie index.html. Plik umieść w folderze oznaczonym Twoim numerem PESEL. Witryna z rysunkiem poniżej.



W celu wykonania witryny:

1. Umieść Tytuł strony „Baza danych biblioteki” w odpowiednim znaczniku części nagłówkowej strony.
2. Zdefiniuj podział strony na baner, panele lewy i prawy oraz stopkę przy pomocy znaczników <div>.
3. Zdefiniuj style poszczególnych bloków za pomocą CSS, wewnątrz pliku HTML.
4. Styl banera oraz stopki ustaw na:
 - a. czcionka biała, kolor tła: #3B85AA,
 - b. wewnętrzne marginesy 10px,
 - c. tekst wyrównany do środka, czcionka Arial.
5. Styl panelu lewego ustal na:
 - a. szerokość panelu 80%, wysokość 450px,
 - b. wyrównanie tekstu do środka.
6. Styl panelu prawego ustal na:
 - a. czcionka biała (odsylacze też białe), kolor tła: #4E9BB5,
 - b. szerokość 20%, wysokość 450px.
7. Na banerze umieść napis o treści „PROJEKT ROZBUDOWY BAZY DANYCH BIBLIOTEKI” w nagłówku pierwszego stopnia.
8. W panelu lewym umieść rysunek projekt.jpg z podfolderu *baza*. Rysunek powinien posiadać atrybuty:
 - a. tekst alternatywny „baza danych biblioteki”,
 - b. ramkę o szerokości 2px,
 - c. odległość w pionie od sąsiednich elementów (atrybut vspace). Wartość atrybutu należy obliczyć tak aby obraz znajdował się w środku panelu. Np. Jeśli obraz ma wysokość 200px, panel ma stałą wysokość 450px, to odległość od bloku należy ustawić na 125px ($125px + 200px + 125px = 450px$)
9. W panelu prawym umieść:
 - a. napis „AUTOR STRONY” w nagłówku trzeciego stopnia
 - b. poniżej napis, na który będzie składał się Twój numer PESEL
 - c. poniżej napis „PLIKI DO POBRANIA” w nagłówku trzeciego stopnia.
 - d. poniżej listę nienumerowaną z odsyłaczami (hiperłączami). Odsylacze o treści „Kwerendy do bazy” wskazuje na plik baza/kwerendy.txt. Odsylacz o treści „Eksport MySQL” wskazuje na plik baza/eksport.sql
10. W stopce umieść tekst o treści „Egzamin E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.” W nagłówku drugiego stopnia.

UWAGA

Po zakończeniu pracy zgłoś PZN gotowość do przekazania folderu (nazwanego Twoim numerem PESEL). Po otrzymaniu nagranej płyty CD/DVD sprawdź poprawność nagrania i kompletność zawartości folderu. Płytę oraz arkusz egzaminacyjny pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym.