



Unidad 1

Autómatas, Sistemas Discretos y Sistemas Híbridos



AUTÓMATAS y CONTROL DISCRETO

Unidades Temáticas:

1. Autómatas, Sistemas Discretos y Sistemas Híbridos

Aplicaciones y Fundamentos. FSM. STATECHARTS. PETRI Nets. GRAFCET. Sistemas Híbridos.

2. Autómatas Programables de Control – IEC 61131: Arquitecturas y Lenguajes

PLCs, arquitecturas. Seguridad Funcional. Entornos de desarrollo. Configuración. Lenguajes ST/ SFC.

3. Diseño de Sistemas de Control Secuencial con Autómatas Programables




Métodos clásicos. Métodos sistemáticos y modernos para sistemas complejos. Aplicación.

4. Arquitecturas Distribuidas de Control y Comunicaciones Industriales

Arquitecturas distribuidas. Buses de Campo, Redes y Protocolos industriales de comunicación.

5. Control Discreto de Sistemas Continuos, Control Híbrido

Sistemas muestreados. Simulación y Control. Control y Simulación Híbridos. Aplicación.




AUTÓMATAS y CONTROL DISCRETO

1. *Autómatas, Sistemas Discretos y Sistemas Híbridos*


A. Concepto y Aplicaciones

- Automatización y Control Industrial: Concepto y esquema general. Componentes y estructura.
- Aplicaciones Mecatrónicas → Control automático secuencial + control de tiempo discreto.



B. Fundamentos de Autómatas Secuenciales de Control

- Sistemas secuenciales: estados discretos activados por eventos. Conceptos.
- Autómatas finitos. Modelado y representación. FSM. STATECHARTS.
- Simulación. STATEFLOW.




C. GRAFCET (IEC 60848)

- Metodologías de representación y diseño.
- Lenguaje GRAFCET. Estructuras Jerarquizadas.

D. Sistemas Híbridos. Práctica de Modelado y Simulación

- Modelado y Simulación en STATEFLOW. Representación en GRAFCET.



Sistemas de Automatización y Control Industrial

What is INDUSTRIAL AUTOMATION? (Manufacturing & Factory Automation)


Video (3:41 min), TRADESAFE (2024): <https://www.youtube.com/watch?v=GThLZhhx7BY&t=221s>

- **Maquinaria Automatizada** → Operación Optimizada y Confiable.
- Interacción con **pocas Personas** en el Proceso.
- PLCs, HMI, Lógica y Programación (**IT, Tecnologías de Información**).

Cuatro tipos o categorías principales de **Automatización**:

1. **FIJA: Hardware/Firmware** (procesos repetitivos fijos y masivos);
2. **PROGRAMABLE: Software** (procesos x lotes, flexible);
3. **FLEXIBLE** (alta producción, adaptable);
4. **INTEGRADA** (integración completa, datos masivos, consistencia).

Industry 4.0; IIOT (Ind. Internet of Things); Robotics; AI (Artificial Intelligence); Big Data; Cloud Computing; Cybersecurity; ...



- Sistemas con Estados **Continuos** + Estados **Discretos** **activados por eventos asincrónicos**.
- Control **Regulatorio (Retroalimentación)** + Control **Digital Secuencial (Autómatas)**
→ Sistemas Dinámicos **Híbridos** (Estados **continuos** y **discretos** con **acoplamiento explícito**).

Uso en **Aplicaciones Industriales**: tanto en **Fabricación Discreta** como en **Procesos Continuos**.
Permite **Controlar la Alta Complejidad** que implican los procesos tecnológicos actuales.

Sistemas de Automatización y Control Industrial

What is INDUSTRIAL AUTOMATION? (Manufacturing & Factory Automation)

Industrial Automation 101 Training, SEW Eurodrive USA (2025):

Module 1 – **Introduction**

(Video 19:28 min)

<https://www.youtube.com/watch?v=172clvPUDi4>

Module 2 – **Drives, Motors, and VFDs**

(Video 17:57 min)

<https://www.youtube.com/watch?v=L2TJX0eDIRs>

Module 3 – **Encoders**

(Video 22:46 min)

<https://www.youtube.com/watch?v=dparF-4lgXg>

Module 4 – **I/O Devices**

(Video 21:00 min)

https://www.youtube.com/watch?v=9SC6Sv_bPml

Module 5 – **Controllers and Fieldbuses**

(Video 26:00 min)

<https://www.youtube.com/watch?v=GeVSsnQw2LPo>



Sistemas de Automatización y Control Industrial

Nueva realidad y Tendencias: Presente → Futuro *Industry 4.0 (Digital Industry) Overview*

SIEMENS Virtual Tour Digital Industries 2020


Panorama por Fernando Sanchez Gamboa,
SIEMENS Nürnberg, Alemania (29/9/2020)

Video (15 min) <https://vimeo.com/463129690> (← ya no disponible aquí → BUSCAR)

Industria 4.0 o Industria Digital (4ta. Revolución Industrial)

Convergencia de Nuevas Tecnologías en Automatización Industrial:

- *Digitalización e integración ...*
- *Digital Twin (Gemelo Digital o Virtual) ...*
- *Big Data → Smart Data ...*
- *Cloud Computing / Edge Computing ...*
- *AI: Inteligencia Artificial...*
- *Realidad Virtual / Realidad Aumentada ...*
- *IoT industrial (Internet of Things)...*
- ...




Sistemas de Automatización y Control Industrial

Nueva realidad y Tendencias: Presente → Futuro
Industry 4.0 (Digital Industry) Overview

Inside SIEMENS Electronics Factory Erlangen (Germany)
AI, Robotics & the Industrial Metaverse in Action

Video (11:24 min) <https://www.youtube.com/watch?v=bbIW3UbbzN8>



Sistemas de Automatización y Control Industrial

SISTEMA: Conjunto de **Elementos interrelacionados**, considerado como **un Todo** en contexto definido, y **separado** de su **Entorno o Ambiente**, intercambio de variables o señales.

SYSTEM: Set of **interrelated Elements** considered as a **Whole** in a defined context and **separated** from their **Environment**.


- A system is generally defined with the view of **achieving a given objective**, for example by **performing a definite function**.
- Elements of a system may be natural or man-made material objects, as well as modes of thinking and the results thereof (for example forms of organization, mathematical methods, programming languages).
- The system is considered to be **separated** from the **environment** and the other external systems **by an imaginary surface**, through which pass the links (i.e. signals or variables) between them and the considered system.
- The term "system" should be qualified when it is not clear from the context to what it refers, for example control system, calorimetric system, system of units, transmission system.

MODEL: mathematical or physical **Representation** of a **System** or a process, based with **sufficient precision** upon **known laws**, **identification** or specified suppositions.

Fuente: **IEC 60050 Electropedia: The World's Online Electrotechnical Vocabulary**

<https://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/display?openform&ievref=351-42-08/>

<https://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/display?openform&ievref=351-42-26>



Ejemplo: SISTEMA DINÁMICO FÍSICO Continuo (CDS): Elementos **físicos** (naturales o contruidos) que **almacenan** e intercambian **ENERGÍA**. Las variables involucradas: entradas, salidas, estado, son **CONTINUAS** (Reales).

MODELO Dinámico: Representación (matemática) **Aproximada** del SD que permite **analizar y simular** los aspectos de interés del **comportamiento** del SD en su **evolución temporal**.


Ejemplo: SISTEMA COMPUTACIONAL O SIMBÓLICO (DEDS): Elementos **lógicos o simbólicos**, **almacenan** e intercambian **INFORMACIÓN**.

Sistemas de Automatización y Control Industrial

Estructura Conceptual

Planta o Proceso Físico a Controlar:

- Sistema Dinámico **Multivariable** (MV o MIMO)
- **Híbrido**: Estados Continuos + Estados Discretos
- **Complejo**: Descentralizado vs. Distribuido y Jerárquico (niveles)



Funciones de **CONTROL**: (Regulatorio Continuo + Supervisor Discreto)

- Comandos, Monitoreo y Supervisión, Registro de datos y alarmas.
- Salidas Medidas de Planta (+Estimación) → **Señales de Retroalimentación (Feedback)**.
- **Señales de Control** → Actuación sobre Entradas Manipuladas de Planta.

Funciones de **SEGURIDAD**: (**PROTECCIÓN** x Fallas: **Safety** / Sabotaje: **Security**)

- Vigilancia interna (Watchdog) / Redundancia I/O.
- Sistema separado de Emergencia cableado (relé maestro de Seguridad) ó Sistema de Seguridad Intrínseca (Hardware + Software).


Sistemas de Automatización y Control Industrial

Estructura Conceptual

Controlador Automático: (Hardware + Software)

Autómata Programable (PLC, PAC)

- Procesador digital + Memoria + Comunicaciones + I/O (A/D)
- **Arquitectura:** Centralizada o Distribuida (Remoto)



Funciones de CONTROL → Objetivo: **Desempeño**, en Condiciones Normales de Operación

- **Control Regulatorio a Lazo Cerrado (Continuo)**: Retroalimentado (FBK) / en avance (FFW) (implementación digital en **tiempo discretizado**, datos muestreados)
- +
- **Control Supervisor (Secuencial)**, Autómata **Discreto** activado por **Eventos** (FSM): Modos de Operación, Diagnóstico de Estado y Monitoreo de Fallas, etc.

Funciones de SEGURIDAD → Objetivo: **Protección**, hacia Estado Seguro ante Fallas (cadena de Emergencia cableada vs. sistema integrado de seguridad)

Sistemas (Electrónicos) Digitales [Hw/Sw]: Lógica Booleana

Sistema o Dispositivo DIGITAL: genera, procesa, transmite y/o almacena señales, datos, o información *codificada* en Valores o Estados Discretos (Discontinuos), representables como combinación de **bits** (binary digits: {0,1}) → **Algebra de Boole** (operadores lógicos **AND, OR, NOT**) para **Análisis y Síntesis** de Sistemas Digitales.

1. Sistemas Digitales **COMBINACIONALES** (inmediatos o **Estáticos, SIN memoria**): Salidas Digitales solo dependen del valor **instantáneo actual** de sus Entradas Digitales.





Tabla de verdad

A ₁	A ₀	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

Minitérminos


$$D_0 = \bar{A}_1 \cdot \bar{A}_0$$

$$D_1 = \bar{A}_1 \cdot A_0$$

$$D_2 = A_1 \cdot \bar{A}_0$$

$$D_3 = A_1 \cdot A_0$$


2. Sistemas Digitales **SECUENCIALES = AUTÓMATAS** (demorados o **Dinámicos, Con MEMORIA**): Salidas Digitales dependen del valor instantáneo **actual** de sus Entradas Digitales, Y de la **Secuencia o Evolución** (dinámica) de los valores anteriores, o **Estado** Discreto Interno (Memoria).



Biestable (flip-flop) S-R asíncrono

S	R	Q	/Q	
0	0	Q	/Q	→ Mantener estado
1	0	1	0	→ Set
0	1	0	1	→ Reset
1	1	0	0	→ Estado prohibido

Diagrama de Estados y Transiciones




Implementación Física: **Hardware** Electrónico, **Fijo** o **Programable + Software**.
Modelo: **Máquina Abstracta Secuencial (FSM) = Autómata Finito determinístico.**

AUTÓMATA de Control: Control Lógico Secuencial




Subsistema de **Control Lógico Secuencial**
(ej. Nivel de **Control Supervisor**)

Representación Gráfica (Diagrama de Bloques)

- Lógica Secuencial** (Memoria → **Estados** Discretos
Transiciones entre Estados: Dinámica=evolución)



Especificación de comportamiento lógico secuencial (Estados Discretos activados por Eventos):
Autómata Finito (FSM) → STATE CHART, GRAFCET



APLICACIONES: Automatización y Control de Movimientos

Máquinas-Herramienta y Centros de Mecanizado CNC

- **Automatización y Control Secuencial Supervisor:**
 - Generación de Trayectorias de Referencia.
 - Coordinación de Movimientos entre distintos ejes.
 - Diagnóstico de Estado y Fallas.
- Integración en **Celdas Flexibles de Fabricación** (FMS).



APLICACIONES: Automatización y Control de Movimientos

ROBÓTICA Industrial / Fabricación Flexible

- **Automatización y Control Secuencial Supervisor:**
 - Generación de Trayectorias de Referencia.
 - Coordinación de Movimientos entre distintos ejes.
 - Diagnóstico de Estado y Fallas.
- Integración en **Celdas Flexibles de Fabricación** (FMS).

Fully automated battery module production (KUKA Video 6:18 min, 2020) <https://www.youtube.com/watch?v=JESmMRO5CGY>



APLICACIONES: Automatización y Control de Movimientos

ROBÓTICA Farmacéutica


- Automatización, Control Secuencial y Gestión de Stock:

Ej. **BD Rowa Automation Systems** – Vmax Robot dispensador de medicamentos

(ver por ejemplo en **Farmacia Chester**: S.Martín e H.Irigoyen, G.Cruz)

<https://www.youtube.com/watch?v=RwfrZGrtdxA>



(Video 2:33 ' , 2010-04-22)



Ej. **GOLLMAN Rapid 2022** – Almacén automatizado y dispensador de medicamentos

<https://www.youtube.com/watch?v=mzXhf40UHD8>

(Video 2:33 ' , 2021-12-21)



APLICACIONES: Fabricación de Microcircuitos Electrónicos



Dentro de la Fábrica Futurista de Intel en EEUU (Chips or ICs)

Explore the cutting-edge engineering of Intel microelectronics, where every circuit is a testament to the relentless pursuit of innovation and excellence. From conceptualizing innovative chip architectures to the **precision of the semiconductor manufacturing process**, this behind-the-scenes tour offers a glimpse into the evolution of computing power.



Automatización, Control Secuencial:


https://www.youtube.com/watch?v=SrckOCFGBrs&ab_channel=FRAME
(Video 17:01 ' , 2024-02-20)



APLICACIONES: Automatización y Control de Movimientos

Sistemas de Izaje y Manipulación de Cargas (GRÚAS)

- Operación Semi-Automática con control de Movimientos coordinados.
- Control Manual con comandos del operador procesados por PLC.






APLICACIONES: Automatización y Control de Movimientos

ABB: Automation & Digitalization for Container Handling

(Video ABB 2018 6:34 min.) **Operación Automática con Supervisión remota - AGVs**

https://www.youtube.com/watch?v=sKtae0UA1Ok&ab_channel=PortTechnology



APLICACIONES: Automatización y Control de Transporte

Trenes de alta velocidad, Aviones, Aeroespacial

- Sistemas de control **embebidos y distribuidos**
- **Drive-by-wire**
- **Comunicaciones digitales**
- etc.



APLICACIONES: Automatización y Control Distribuido

Industrias de PROCESOS Continuos:

Petróleo y gas, petroquímica, siderurgia y metales, pulpa y papel, alimentos, farmacéuticas, etc.):

- **Procesos por Lotes**
- Coordinación de operaciones
- **Supervisión (SCADA)**
- **Control Distribuido y Jerárquico**
- Etc.



APLICACIONES: Automatización Agropecuaria

Ordeñe Automatizado voluntario de Vacas



Video DeLaval Robot de Ordeñe DeLaval VMS V300 (5,25 min.)

https://www.youtube.com/watch?v=MoNMF_o_hmg&ab_channel=DeLavalEspa%C3%B1ayPortugal


<https://corporate.delaval.com/>

<https://www.delaval.com/es-ar/explore/ordeno/delaval-vms-series/>

Aplicación de Estudiantes de Ingeniería Mecatrónica de KTH (Suecia)

Ordeñe robotizado

<https://corporate.delaval.com/2024/07/students-from-kth-helping-to-shape-the-future-of-robotic-milking/>



APLICACIONES: Automatización y Control de Generación

CONVERSIÓN de Energía Eléctrica desde Fuentes Renovables

Turbinas Eólicas Multi-MW

- Generación a **velocidad/frecuencia variable** → Conversión a frecuencia de red
- **Control por torque** (modo frenado regenerativo en Generador).
- Control por **pitch** (ángulo de palas), **yaw** (orientación de góndola), etc..




APLICACIONES: Automatización y Control de Generación

CONVERSIÓN de Energía Eléctrica desde Fuentes Renovables

Turbinas Eólicas Multi-MW


Video IMPSA IWP-100 (7 min.) ➔

ROTATING Parts: ROTOR Cover w/ bearing PMSG Generator Outer ROTOR with BLADE Bearings attached directly
Rotor Faring Encoder/Slip Ring 3 independent PITCH servo-drives YAW drive (4 motors)



STATIONARY Parts: PMSG Generator Inner STATOR w/ Stationary SHAFT, fixed to Nacelle MAINFRAME

IMPSA Unipower® direct-drive concept and main components



APLICACIÓN: Control Híbrido Multinivel de Turbina Eólica

Turbina Eólica Multi-MW: Componentes

ROTOR: eje horizontal (HAWT); gira a velocidad variable.

- **PALAS:** perfil aerodinámico, materiales compuestos (fibra vidrio, etc.); 2 palas (antiguos) vs. **3 palas** (modernos) – **Upwind** vs Downwind.
- **CUBO o CENTRO de Rotor (HUB):** vincula palas con eje principal.

ESTRUCTURA DE SOPORTE:

- **GÓNDOLA:** soporta rotor, se orienta en dirección del viento (Yaw).
- **TORRE:** tubular de acero, hormigón armado, reticulada, etc.
- **FUNDACIÓN:** hormigón armado (gravedad), vs. opciones **Offshore**.


MECANISMOS / ACCIONAMIENTOS:

- **YAW:** orientación de góndola, alineada con dirección de viento.
- **PITCH:** ángulo de ataque de palas.
- **TREN DE TRANSMISIÓN – GENERADOR:** conversión de energía mecánica-eléctrica.

SISTEMA ELÉCTRICO:

- **CONVERTIDOR ELECTRÓNICO DE POTENCIA:** conversión de energía eléctrica.
- **TRANSFORMADOR / SWITCHGEAR:** elevación de tensión; protección y maniobra.
- **Servicios Auxiliares y Alimentación de Respaldo para Emergencias.**


SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL Y PROTECCIÓN



APLICACIÓN: Control Híbrido Multinivel de Turbina Eólica

Turbina Eólica Multi-MW:

Subsistema de Potencia:
Generación y Conversión de Energía Eléctrica




Subsistema de Control y Accionamiento:

Control Híbrido Multinivel, Hardware + Software

- Accionamientos: Pitch, Yaw, Generación y Conversión de Energía Eléctrica.
- Control: Regulatorio y Supervisor. Diagnóstico de Fallas. Optimización.
- Protección: Seguridad ante Emergencias (Safety) y ante Sabotajes (Security)

(Fuente: IMPSA)



APLICACIÓN: Control Híbrido Multinivel de Turbina Eólica

Turbina Eólica:

Subsistema de Control y Accionamiento:

- Arquitectura de HARDWARE
- Drives
- Controladores
- Red de Comunicación industrial

Control Híbrido Multinivel, Hardware + Software

Accionamientos:

Pitch, Yaw, Generación y Conversión de Energía Eléctrica.


Control:

Regulatorio y Supervisor. Diagnóstico de Fallas. Optimización.

Protección:

Seguridad ante Emergencias (Safety) y ante Sabotajes (Security)


(Fuente: IMPSA)




APLICACIÓN: Control Híbrido Multinivel de Turbina Eólica

Turbinas Eólicas: Conceptos de Modelado y Control


Bloques funcionales



Control Supervisor y Regulatorio



Etapas de Análisis y Diseño



Fuente: [1] Manwell et al.

Referencias:

- [1] Manwell et al., **Wind Energy Explained – Theory, Design and Application**. 2nd Ed., Wiley 2009.
- [2] Burton et al., **Wind Energy Handbook**. 2nd Ed., Wiley 2011.

APLICACIÓN: Control Híbrido Multinivel de Turbina Eólica

Sistema de Control y Protección de TE

Arquitectura básica y Componentes

Sensores: (→ información de **Status**, **Feedback**)

- viento (anemómetro/veleta),
- velocidad de rotor,
- potencia eléctrica,
- posición de pitch de palas, llaves de fin de carrera (limit switches),
- vibración, temperaturas, nivel de aceite, presión,
- llaves y pulsadores de operador, etc..

Actuadores: (→ acción de **Control**, **Comando**)


- pitch (motores eléctricos/hidráulicos), motores de yaw,
- controlador de torque de generador,
- contactores y equipos de maniobra, frenos, etc.

Controlador: (procesamiento: **Lógica** y **Cálculo**)

(hardware + software, alta performance)
 procesa **señales de entrada** (fbk ← **sensores**) y
 genera **señales de salida** (comandos → **actuadores**)
 → **Funciones de control** (necesarias para operar la turbina en condiciones normales).

Sistema de Seguridad o Protección:

(cableado, alta confiabilidad)
 reemplaza al controlador normal en caso de **falla o problema serio**, para llevar la TE a un estado **seguro**
 → **Funciones de protección o seguridad**.



APLICACIÓN: Control Híbrido Multinivel de Turbina Eólica

Funciones de CONTROL


Nivel 1. Control SUPERVISOR:

Sist. Digital Secuencial: Autómata o Máq. Estados Finitos (Eventos Discretos)

Control de Secuencia de Operación global de TE
→ conmutación (transiciones) y control de etapas internas para distintos **MODOS DE OPERACIÓN**:

- **Espera (Stand-by)**: TE disponible para arrancar (si lo permiten las condiciones externas);
- **Arranque (Start-up)**;
- **Producción de energía** (Carga Parcial, Transición, Carga Plena);
- **Frenado o Detención (Shutdown)**: normal, rápida, de emergencia (sist. protección), desde varios estados (ej. por viento extremo, fallas puntuales detectadas, etc.);
- **Emergencia**: detenido con Fallas graves, desde cualquier estado;
- **Manual / Mantenimiento**, etc.

Detección y Diagnóstico de **FALLAS** no críticas.
Monitoreo de EVENTOS externos y STATUS.



APLICACIÓN: Control Híbrido Multinivel de Turbina Eólica

Funciones de CONTROL

Nivel 2. Control REGULATORIO:

Sist. Continuo [digital]:
Lazo Cerrado o Realimentado

Ajuste automático del estado operacional de TE para cada Modo de Operación → mantenerla en Curva Característica de Operación (**Estrategia**) predefinida.


Lazos de Control:

- **Pitch de Palas** → regular potencia de salida (potencia nominal) para vientos superiores al nominal; seguir rampa de aceleración/frenado durante arranque o paradas;
- **Torque del Generador** → regular la velocidad de rotación (TE de velocidad variable);

Nota: requieren respuestas dinámicas rápidas para buen desempeño (seguim. de consignas y rechazo de perturbaciones) → diseñar cuidadosamente.

- **Orientación de Góndola (Yaw)** → minimizar el error de seguimiento de dirección de viento.

Nota: respuesta lenta (para reducir cargas giroscópicas) → diseño menos crítico.



APLICACIÓN: Control Híbrido Multinivel de Turbina Eólica

Funciones de SEGURIDAD

Nivel 0. Protección / Seguridad

Sist. de *Respaldo*

(distinto e independiente del controlador normal)

TE → **condición segura** (detención y desenergización) ante evento de **FALLA o problema potencialmente serio**:


- Sist. de Control no puede hacerse cargo (se superan los límites de operación normal), ó
- Activación por pulsador de emergencia.

Altamente confiable y con falla segura (**Fail-Safe**). Generalmente es circuito **cableado** c/contactos a relé N.C. en serie (o usando sistemas instrumentados de seguridad).

Activación (apertura) de cualquier contacto: dispara la cadena → acciones de falla segura (palas a bandera, desenergización, etc.).



Causas de disparo:

- **SOBREVELOCIDAD** de rotor: límite de emergencia superior al límite de sobrevelocidad por software;
- **VIBRACIÓN** excesiva: ej. fallas estructurales, etc.
- Temporizador **WATCHDOG** del Controlador activado: anuncia problemas en el controlador.
- **PULSADOR DE EMERGENCIA** (Parada de emergencia);
- Otras fallas (Convertidor / Eléctricas, etc.).



APLICACIÓN: Control Híbrido Multinivel de Turbina Eólica

Ejemplo de Registración de Datos durante Falla



Otra APLICACIÓN Interesante:

Beer Bartender Robot!


Coordinación y sincronización de movimientos

Trabajo colaborativo: Robot – Mesa giratoria

Ingeniería bien aplicada! 😊

Video 1 min. aprox.

LA INGENIERÍA BIEN
APLICADA



Control Discreto (ON/OFF) Marcha/Parada de Motor ACIM

Accionamiento DOL (= Direct On Line): Conexión Directa a Línea trifásica 380 Vac 50 Hz mediante **1 CONTACTOR**. Operación en **1° y 2° Cuadrantes**: **FORWARD Motoring/Braking** (Motorización/Frenado en Sentido giro DIRECTO).

[Frenado Regenerativo: SOLO SI LA CARGA LO ARRASTRA, RESBALAMIENTO NEGATIVO]

ESPECIFICACIÓN de Requisitos de Operación: ([NC] = Normally Closed / [NO] = Normally Open)

- Condición **SEGURA**: Motor **Detenido (desconectar)** ante **Alarma, Sobrecarga, Falla, o Emergencia**.
- Relé **TÉRMICO** OL=**Overload** [NC] se activa (OFF) → **Desconecta** Motor [Prioridad 1: **PROTECCIÓN**].
- Pulsador **PARADA Normal** [NC] se activa (OFF) → **Desconecta** Motor [Prioridad 2: **MANIOBRA**].
- Pulsador **MARCHA** [NO] se activa (ON) → **Conecta** Motor [Prioridad 3: **MANIOBRA**], si se cumple que (**Lógica Booleana**): Motor desconectado **Y NO** activados (Relé **Térmico** **O** Pulsador de **Parada**).



Entradas/Salidas (I/O= Inputs/Outputs) del Controlador Discreto (Lógico Secuencial):

- 1 Salida Discreta (**DO**): **CONTACTOR** de Conexión (**ON**) / Desconexión (**OFF**) de Línea al Motor.
- 3 ó 4 Entradas Discretas (**DI**): **Relé TÉRMICO** / Pulsador **MARCHA** / Pulsador **PARADA Normal** / Contacto Auxiliar de **CONTACTOR** (Feedback discreto externo) vs Bit Interno para **enclavamiento**.

→ **Hacer:**

1. Implementar en papel, en formas convencionales conocidas:
 - **Lógica cableada (Hardwired)** → Lógica de contactos (Ladder Diagram)
 - Bloques de Funciones Lógicas (Compuertas Booleanas)
 - Pseudocódigo informático de alto nivel (similar a Pascal, C, etc.)
2. **Tabla de Verdad** y **Diagrama Lógico Temporal**
3. **Diagrama de Estados Discretos y Transiciones**

Modelo DISCRETO: NO considera Dinámica Continua de Motor



Control Discreto Marcha FWD-REV/Parada de Motor ACIM

Accionamiento DOL (= Direct On Line) con INVERSIÓN: Conexión Directa/Inversa a Línea con **2 CONTACTORES**.
Operación en 4 Cuadrantes: FORWARD/REVERSE Motoring/Braking (Motorización/Frenado en ambos Sentidos).
[Frenado Regenerativo: SOLO SI LA CARGA LO ARRASTRA, RESBALAMIENTO NEGATIVO]

ESPECIFICACIÓN de Requisitos de Operación:

- Condición **SEGURA**: Motor **Detenido** (desconectar ante **Falla, Emerg.**).
- Relé **TÉRMICO** [NC] se activa (OFF) → **Desconecta** Motor [Prioridad 1].
- Pulsador **PARADA** [NC] se activa (OFF) → **Desconecta** Motor [Prioridad 2].
- Pulsadores **FWD/REV** [NO] se activan (ON) → **Conectan** Motor FWD **Ó** REV **mutuamente excluyentes! (XOR)** [Prioridad 3], si se cumple que (**Lógica Booleana**): Motor desconectado **Y NO** activados (Relé Térmico **O** Pulsador de Parada).

Entradas/Salidas (I/O) del Controlador Discreto (Lógico Secuencial):

- 2 Salidas Discretas (**DO**): **CONTACTORES** FWD/REV de Conexión al Motor.
- 4 **ó** 6 Entradas Discretas (**DI**): **Relé TÉRMICO** / **Pulsadores FWD/REV** / **Pulsador PARADA Normal** / **Contactos Auxiliares de CONTACTORES** (Feedback discretos externos) vs Bits Internos para **enclavamientos**.

→ Hacer:

- **Lógica cableada (Hardwired)** → Lógica de contactos (Ladder Diagram)
- Bloques de Funciones Lógicas (Compuertas Booleanas)
- Pseudocódigo informático de alto nivel (similar a Pascal, C, etc.)

2. Tabla de Verdad y Diagrama Lógico Temporal

3. Diagrama de Estados Discretos y Transiciones

Modelo DISCRETO: NO considera Dinámica Continua de Motor




Diagrama Unifilar → Trifilar





Unidad 1

Autómatas, Sistemas Discretos y Sistemas Híbridos




AUTÓMATAS y CONTROL DISCRETO

1. *Autómatas, Sistemas Discretos y Sistemas Híbridos*


A. Concepto y Aplicaciones

- Automatización y Control Industrial: Concepto y esquema general. Componentes y estructura.
- Aplicaciones Mecatrónicas → Control automático secuencial + control de tiempo discreto.



B. Fundamentos de Autómatas Secuenciales de Control

- Sistemas secuenciales: estados discretos activados por eventos. Conceptos.
- Autómatas finitos. Modelado y representación. FSM. STATECHARTS.
- Simulación. STATEFLOW.




C. GRAFCET (IEC 60848)

- Metodologías de representación y diseño.
- Lenguaje GRAFCET. Estructuras Jerarquizadas.

D. Sistemas Híbridos. Práctica de Modelado y Simulación

- Modelado y Simulación en STATEFLOW. Representación en GRAFCET.




Sistemas de Automatización y Control Industrial

Estructura Conceptual

Planta o Proceso Físico a Controlar:

- Sistema Dinámico **Multivariable** (MV o MIMO)
- **Híbrido**: Estados Continuos + Estados Discretos
- **Complejo**: Descentralizado vs. Distribuido y Jerárquico (niveles)



Funciones de **CONTROL**: (Regulatorio Continuo + Supervisor Discreto)

- Comandos, Monitoreo y Supervisión, Registro de datos y alarmas.
- Salidas Medidas de Planta (+Estimación) → **Señales de Retroalimentación (Feedback)**.
- **Señales de Control** → Actuación sobre Entradas Manipuladas de Planta.

Funciones de **SEGURIDAD**: (**PROTECCIÓN** x Fallas: **Safety** / Sabotaje: **Security**)

- Vigilancia interna (Watchdog) / Redundancia I/O.
- Sistema separado de Emergencia cableado (relé maestro de Seguridad) ó Sistema de Seguridad Intrínseca (Hardware + Software).

Sistemas Dinámicos (SD): Conceptos

SISTEMA: Conjunto de **Elementos interrelacionados**, considerado como **un Todo** en contexto definido, y **separado** de su **Entorno o Ambiente**, intercambio de variables o señales.


SYSTEM: Set of **interrelated Elements** considered as a **Whole** in a defined context and **separated** from their **Environment**.

- A system is generally defined with the view of **achieving a given objective**, for example by **performing a definite function**.
- Elements of a system may be natural or man-made material objects, as well as modes of thinking and the results thereof (for example forms of organization, mathematical methods, programming languages).
- The system is considered to be **separated** from the **environment** and the other external systems **by an imaginary surface**, through which pass the links (i.e. signals or variables) between them and the considered system.
- The term "system" should be qualified when it is not clear from the context to what it refers, for example control system, calorimetric system, system of units, transmission system.

MODEL: mathematical or physical **Representation** of a **System** or a process, based with **sufficient precision** upon **known laws**, **identification** or specified suppositions.

Fuente: **IEC 60050 Electropedia: The World's Online Electrotechnical Vocabulary**

<https://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/display?openform&ievref=351-42-08/>
<https://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/display?openform&ievref=351-42-26/>



SISTEMA DINÁMICO FÍSICO Continuo (CDS): Elementos **físicos** (naturales o contruidos) que **almacenar**, disipan e intercambian **ENERGÍA**.

- Las **variables** involucradas: entradas, salidas, estado, son **CONTINUAS** (Reales, $\mathbb{R}$). Evolucionan en tiempo (Time-Driven).

SISTEMA COMPUTACIONAL, LÓGICO O SIMBÓLICO (DEDS): Elementos **lógicos o simbólicos**, **almacenar** e intercambian **INFORMACIÓN**.


- Las **variables** involucradas: entradas, salidas, estado, son **DISCRETAS** (Naturales, $\mathbb{N}$). Evolucionan activadas por Eventos (Event-Driven).

SISTEMA DINÁMICO HÍBRIDO (HDS): Conjunción de Elementos **físicos y lógicos** que **almacenar** e intercambian **ENERGÍA + INFORMACIÓN**.

Sistemas Dinámicos (SD): Modelos

Sistema DINÁMICO:

Proceso cuyas variables de **estado** evolucionan en el tiempo en forma demorada = retardos (almacenamiento de energía, **memoria**) ante **excitaciones** o **entradas** dadas.



Modelado Dinámico:

Incluir todos los aspectos del sistema que son **relevantes (dominantes)** para el análisis deseado, pero no incluir aspectos innecesarios.


→ **MODELO Dinámico**: Representación (matemática) **Aproximada** del SD que permite **analizar y simular** los aspectos de interés del **comportamiento** del SD en su **evolución temporal**.

Sistemas Dinámicos (SD): Clasificación

SD FÍSICOS: Estados CONTINUOS, activados x TIEMPO (Time-driven) “**FLOW Variables**”

Leyes físicas, fuerzas de la naturaleza (macroscópico).

$$\dot{x} = f(x, t)$$



SDCTC – Modelos de Estados Continuos en Tiempo Continuo $t \in \mathbb{R}$

- Almacenamientos e intercambios de **Energía** (ej: circuito eléctrico RLC, motor,..);
- Variables (vectores) de **Estado** $x(t)$, **Entrada** $u(t)$ y **Salida** $y(t)$: “**FLOW Variables**” i.e. toman valores en conj. **Continuos**, finitos o infinitos ($\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m, \mathbb{R}^p$), evolucionando (**FLUYENDO**) en Tiempo **Continuo** t ($t \in \mathbb{R}$).

Ej. $S_{LTI} \begin{cases} \dot{x}(t) = A \cdot x(t) + B \cdot u(t); & x_0 = x(t_0) \\ y(t) = C \cdot x(t) + D \cdot u(t) \end{cases}$, donde: $u(t)_{m \times 1}, x(t)_{n \times 1}, y(t)_{p \times 1}$
 $A_{n \times n}, B_{n \times m}, C_{p \times n}, D_{p \times m}$

- Subclases más generales: LTI, LPV, LTV, NLI, NLTV, etc.



SDCTD – Modelos de Estados Continuos en Tiempo Discreto $k \in \mathbb{Z}$

- Representación **muestreada** de SDCTC (**Zero-Order Hold**);
- Var. **Estado**, **Entrada** y **Salida**: “**Staircase FLOW Variables**”, i.e. valores en conj. **Continuos** (o **cuantizados**), finitos o infinitos ($\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m, \mathbb{R}^p$), evolucionando en Tiempo **Discreto** (o Muestreado) $t \rightarrow k.T$ ($t, T \in \mathbb{R} \rightarrow k \in \mathbb{Z}$).

Ej. $S_{LTI} \begin{cases} x((k+1).T) = [\Phi \equiv e^{A.T}] \cdot x(k.T) + [\Gamma \equiv \int_0^T e^{A.\eta} \cdot d\eta \cdot B] \cdot u(k.T); & x_0 = x(0) \\ y(k.T) = C \cdot x(k.T) + D \cdot u(k.T) \end{cases}$

Sistemas Dinámicos (SD): Clasificación


SD SIMBÓLICOS: Estados **DISCRETOS**, **activados x EVENTOS** (DEDS)

Estados (Discretos): Modos de operación, Etapas, Situación;

Eventos (Asincrónicos): Comandos de usuario (arranque/parada), eventos externos, Fallas, cambio en entradas discretas, comparaciones, etc..

$$x' = f(x, e)$$

"JUMP Variables"




DEDS – Modelos de Estados **Discretos** activados por **Eventos** = **Autómatas**

- Almacenamientos [**Memoria**] e intercambios [**Comunicación**] de **Información (= Datos)**;
- "**Discrete – Events DS**": DEDS = Discrete-States, Events-Driven DS
- Vectores de Estado, de Entrada y Salida: "JUMP Variables", i.e. toman valores **Discretos** en conj. **Finitos** o **Contables** ($\mathbb{N}$), evolucionando (**SALTANDO O CONMUTANDO INSTANTÁNEAMENTE**) en instantes de Tiempo dados, activados por **EVENTOS asincrónicos**.
- (ej. control on-off (interruptor), redes de comunicaciones digitales, **sistemas digitales secuenciales de control**, **autómatas** = máquinas abstractas (computacionales) de estados finitos FSM, etc.) →

$$X(n+1) = f(X(n), u)$$

→ Automatización:

- Control **Supervisor**
- Secuenciamiento de Tareas o Modos
- Gestión de Fallas.



Control Discreto (ON/OFF) Marcha/Parada de Motor ACIM

Accionamiento DOL (= Direct On Line): Conexión Directa a Línea trifásica 380 Vac 50 Hz mediante **1 CONTACTOR**. Operación en **1° y 2° Cuadrantes**: **FORWARD Motoring/Braking** (Motorización/Frenado en Sentido giro DIRECTO).

[Frenado Regenerativo: SOLO SI LA CARGA LO ARRASTRA, RESBALAMIENTO NEGATIVO]

ESPECIFICACIÓN de Requisitos de Operación: ([NC] = Normally Closed / [NO] = Normally Open)

- Condición **SEGURA**: Motor **Detenido (desconectar)** ante **Alarma, Sobrecarga, Falla, o Emergencia**.
- Relé **TÉRMICO** OL=**Overload** [NC] se activa (OFF) → **Desconecta** Motor [Prioridad 1: **PROTECCIÓN**].
- Pulsador **PARADA Normal** [NC] se activa (OFF) → **Desconecta** Motor [Prioridad 2: **MANIOBRA**].
- Pulsador **MARCHA** [NO] se activa (ON) → **Conecta** Motor [Prioridad 3: **MANIOBRA**], si se cumple que (**Lógica Booleana**): Motor desconectado **Y NO** activados (Relé **Térmico** **O** Pulsador de **Parada**).



Entradas/Salidas (I/O= Inputs/Outputs) del Controlador Discreto (Lógico Secuencial):

- 1 Salida Discreta (**DO**): **CONTACTOR** de Conexión (**ON**) / Desconexión (**OFF**) de Línea al Motor.
- 3 ó 4 Entradas Discretas (**DI**): **Relé TÉRMICO** / Pulsador **MARCHA** / Pulsador **PARADA Normal** / Contacto Auxiliar de **CONTACTOR** (Feedback discreto externo) vs Bit Interno para **enclavamiento**.

→ **Hacer:**

1. Implementar en papel, en formas convencionales conocidas:
 - **Lógica cableada (Hardwired)** → Lógica de contactos (Ladder Diagram)
 - Bloques de Funciones Lógicas (Compuertas Booleanas)
 - Pseudocódigo informático de alto nivel (similar a Pascal, C, etc.)
2. **Tabla de Verdad** y **Diagrama Lógico Temporal**
3. **Diagrama de Estados Discretos y Transiciones**



Modelo DISCRETO: NO considera Dinámica Continua de Motor



Control Discreto (ON/OFF) Marcha/Parada de Motor ACIM

Accionamiento DOL (= Direct On Line): Conexión Directa a Línea trifásica 380 Vac 50 Hz mediante **1 CONTACTOR**.
Operación en 1° y 2° Cuadrantes: **FORWARD Motoring/Braking** (Motorización/Frenado en Sentido giro DIRECTO).
[Frenado Regenerativo: SOLO SI LA CARGA LO ARRASTRA, RESBALAMIENTO NEGATIVO]

Solución con Lógica Cableada (Hardwired):



Modelo DISCRETO: NO considera Dinámica Continua de Motor



Control Discreto (ON/OFF) Marcha/Parada de Motor ACIM

Accionamiento DOL (= Direct On Line): Conexión Directa a Línea trifásica 380 Vac 50 Hz mediante **1 CONTACTOR**.
Operación en 1° y 2° Cuadrantes: **FORWARD Motoring/Braking** (Motorización/**Frenado** en Sentido giro DIRECTO).
[Frenado Regenerativo: SOLO SI LA CARGA LO ARRASTRA, RESBALAMIENTO NEGATIVO]


Solución con Lógica Cableada (Hardwired): →

Formas de Representación (equivalentes):


- Diagrama de lógica de Contactos (red escalera o "ladder" con enclavamiento):



- Diagrama de Bloques Funcionales: (Flip-Flop S-R)







- Diagrama de Evolución Temporal:



- Tabla de Verdad:

- Diagrama de Transiciones de Estados Discretos



Modelo DISCRETO: NO considera Dinámica Continua de Motor

Control Discreto Marcha FWD-REV/Parada de Motor ACIM

Accionamiento DOL (= Direct On Line) con INVERSIÓN: Conexión Directa/Inversa a Línea con **2 CONTACTORES**.
Operación en 4 Cuadrantes: FORWARD/REVERSE Motoring/Braking (Motorización/Frenado en ambos Sentidos).
[Frenado Regenerativo: SOLO SI LA CARGA LO ARRASTRA, RESBALAMIENTO NEGATIVO]

ESPECIFICACIÓN de Requisitos de Operación:

- Condición **SEGURA**: Motor **Detenido** (desconectar ante **Falla, Emerg.**).
- Relé **TÉRMICO** [NC] se activa (OFF) → **Desconecta** Motor [Prioridad 1].
- Pulsador **PARADA** [NC] se activa (OFF) → **Desconecta** Motor [Prioridad 2].
- Pulsadores **FWD/REV** [NO] se activan (ON) → **Conectan** Motor FWD **Ó** REV **mutuamente excluyentes! (XOR)** [Prioridad 3], si se cumple que (**Lógica Booleana**): Motor desconectado **Y NO** activados (Relé Térmico **O** Pulsador de Parada).

Entradas/Salidas (I/O) del Controlador Discreto (Lógico Secuencial):

- 2 Salidas Discretas (**DO**): **CONTACTORES** FWD/REV de Conexión al Motor.
- 4 **ó** 6 Entradas Discretas (**DI**): **Relé TÉRMICO** / **Pulsadores FWD/REV** / **Pulsador PARADA Normal** / **Contactos Auxiliares de CONTACTORES** (Feedback discretos externos) vs Bits Internos para **enclavamientos**.

→ Hacer:

- **Lógica cableada (Hardwired)** → Lógica de contactos (Ladder Diagram)
- Bloques de Funciones Lógicas (Compuertas Booleanas)
- Pseudocódigo informático de alto nivel (similar a Pascal, C, etc.)

2. Tabla de Verdad y Diagrama Lógico Temporal

3. Diagrama de Estados Discretos y Transiciones

Modelo DISCRETO: NO considera Dinámica Continua de Motor




Diagrama Unifilar → Trifilar



Sistemas Dinámicos (SD): Clasificación


SD HÍBRIDOS, activados por TIEMPO + EVENTOS:

Combinación e interacción de ambos aspectos:
Estados **Continuos** (Físicos) + **Discretos** (Simbólicos).


SDH – Modelos “Híbridos”

Almacenamiento e intercambio de **Energía** + **Información**;
Acoplamiento o interacción EXPLÍCITA entre Estados y Entradas
Continuos (subsistema **SDCTC** + **SDCTD**) + Discretos (subsistema **SDDE**)
evolucionando en conjunto, parte “fluyendo” en Tiempo continuo
y parte “saltando” (transiciones “instantáneas”) activado por Eventos (asincrónicos).

“FLOW Variables” + “JUMP Variables”



$$\dot{x} = f(x, t)$$



$$x' = f(x, e)$$



Mayoría de SD de Ingeniería y Tecnología: SD **HÍBRIDOS**

- **Sistemas “Mecatrónicos”**: autos, computadoras, aviones, electrodomésticos, máquinas industriales y control de procesos industriales.
- Estabilización y optimización de SDNL mediante **control conmutado** (on/off, etc.).
- Control Digital **Secuencial** de sistemas físicos en ingeniería (e.g. PLC, PAC, DCS, etc.).
- Verificación de programas digitales interactuando con ambientes continuos.
- Control Jerárquico, interacción de paquetes de datos con procesos físicos.



Modelo HÍBRIDO: SÍ considera Dinámica Continua de Motor

Control Discreto (ON/OFF) Marcha/Parada de Motor ACIM




Accionamiento DOL (= Direct On Line): Conexión Directa a Línea trifásica 380 Vac 50 Hz mediante **1 CONTACTOR**.
Operación en 1° y 2° Cuadrantes: **FORWARD Motoring/Braking** (Motorización/Frenado en Sentido giro DIRECTO).
[Frenado Regenerativo: SOLO SI LA CARGA LO ARRASTRA, RESBALAMIENTO NEGATIVO]

Considerar Explícitamente:

- Dinámica Continua motor con arranque directo (DOL) con contactor**
(ej. ley torque carga cuadrática creciente, torque impulsor simplif.): *Estado continuo: velocidad*
 - Autómata Discreto (lógica secuencial) de conmutación ON/OFF: Estado discreto ON/OFF**
Conexión → Arranque (Aceleración) y Marcha (Motorización o Frenado, según carga)
Desconexión → Desaceleración libre por fricción y carga (Coasting) o Arrastre Libre, según carga)
- MODELAR Y SIMULAR!**



Modelo HÍBRIDO: SÍ considera Dinámica Continua de Motor



Sistemas (Electrónicos) Digitales [Hw/Sw]: Lógica Booleana

Sistema o Dispositivo DIGITAL: genera, procesa, transmite y/o almacena señales, datos, o información *codificada* en Valores o Estados Discretos (Discontinuos), representables como combinación de **bits** (binary digits: {0,1}) → **Algebra de Boole** (operadores lógicos **AND, OR, NOT**) para **Análisis y Síntesis** de Sistemas Digitales.

1. Sistemas Digitales **COMBINACIONALES** (inmediatos o **Estáticos, SIN memoria**): Salidas Digitales solo dependen del valor **instantáneo actual** de sus Entradas Digitales.





Tabla de verdad		A ₁	A ₀	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
0	0	0	0	0	0	1	
0	1	0	0	1	0		
1	0	0	1	0	0		
1	1	1	0	0	0		

Minitérminos


$$D_0 = \overline{A_1} \cdot \overline{A_0}$$

$$D_1 = \overline{A_1} \cdot A_0$$

$$D_2 = A_1 \cdot \overline{A_0}$$

$$D_3 = A_1 \cdot A_0$$



2. Sistemas Digitales **SECUENCIALES = AUTÓMATAS** (demorados o **Dinámicos, Con MEMORIA**): Salidas Digitales dependen del valor instantáneo **actual** de sus Entradas Digitales, Y de la **Secuencia o Evolución** (dinámica) de los valores anteriores, o **Estado** Discreto Interno (Memoria).



S	R	Q	/Q	
0	0	Q	/Q	→ Mantener estado
1	0	1	0	→ Set
0	1	0	1	→ Reset
1	1	0	0	→ Estado prohibido

Biestable (flip-flop) S-R asíncrono

Diagrama de Estados y Transiciones



Implementación Física: **Hardware** Electrónico, **Fijo** o **Programable + Software**.

Modelo: **Máquina Abstracta Secuencial (FSM) = Autómata Finito determinístico.**

AUTÓMATA de Estados Finitos Determinístico (FSA / FSM):

Finite-State **Automaton** (FSA): **Abstract Sequential Machine** (FSM)

Sistema Digital Secuencial (DEDS, Estados Discretos activados por Eventos) $X(n+1) = f(X(n), u)$

Sistemas **REACTIVOS** (reaccionan a Eventos)

Definición Formal sin explicitar SALIDAS:

4-tupla(*) $G = (Q, E, f, q_0)$

$Q = \{q_0, q_1, \dots, q_s\}$: Conjunto Finito de **Estados Discretos (Modos)**.

$E = \{e_1, e_2, \dots, e_E\}$: **Alfabeto de Entrada**: condición de **Transiciones**
Conjunto Finito de **Eventos** asincrónicos.

$f = Q \times E \rightarrow Q$: Función de **Transición** a próx. estado (**PARCIAL**:
 $f(q, e) = q'$ **NO todas las transiciones están permitidas**).

$q_0 \in Q$: Estado o Modo **Inicial** o de Arranque.

Diagrama de Estados Discretos y Transiciones:

Grafo dirigido: vértices=nodos y enlaces c/ dirección

Ejemplo: Máquina Elemental ("Small Machine")

$Q = \{\text{Idle}, \text{Work}, \text{Down}\}$


$E = \{\text{work}, \text{break}, \text{reset}, \text{cancel}\}$

$f(I, w) = W$;

$f(W, b) = D$; $f(W, c) = I$

$f(D, r) = I$;

$q_0 = I$



Esta Definición considera **solo Estados y Evolución (Eventos Activación)** del Autómata
(**NO** estamos explicitando aún las posibles **SALIDAS = ACCIONES** del Autómata).


SALIDAS o ACCIONES: Efectos o Acciones de **Control Discreto, Supervisión!**

2 enfoques o Paradigmas respecto a **cuándo se activan las posibles Salidas**:

Moore FSA vs Mealy FSA: Definición $\rightarrow$ 6-tuple (agregar definición de salidas)

(*) **n-tupla** (matemáticas): *estructura de datos* que tiene lista (secuencia) ordenada y finita de n elementos.

(**) **Grafo** (matemáticas): estructura matemática consistente en vértices (o nodos) + enlaces (o conexiones) entre vértices.



AUTÓMATA de Estados Finitos Determinístico (FSA / FSM):

Finite-State *Automaton* (FSA): *Abstract Sequential Machine* (FSM)

Sistema Digital Secuencial (DEDS, Estados Discretos activados por Eventos)

$$X(n+1) = f(X(n), u)$$

Sistemas **REACTIVOS** (reaccionan a Eventos)

Definición Formal explicitando **SALIDAS**:

MOORE FSA: Salidas actuales dependen solo de Estado actual
6-tupla(*) $G = (Q, E, f, q_0, O, g)$

$Q = \{q_0, q_1, \dots, q_s\}$: Conjunto Finito de **Estados Discretos (Modos)**.

$E = \{e_1, e_2, \dots, e_E\}$: **Alfabeto de Entrada**: condición de **Transiciones**
 Conjunto Finito de **Eventos** asincrónicos.

$f = Q \times E \rightarrow Q$: Función de **Transición** a próx. estado (**PARCIAL**:
 $f(q, e) = q'$ **NO todas las transiciones están permitidas**).

$q_0 \in Q$: Estado o Modo **Inicial o de Arranque**.

$O = \{o_1, o_2, \dots, o_O\}$: **Alfabeto de Salida**: condición de **Transiciones**
 Conjunto Finito de **Acciones** de Salida.

$g = Q \rightarrow O$: Función de **Salida** para **cada Estado**.

MOORE FSA: Valor actual de Salidas depende solo de Estado actual.

Las entradas (eventos) influyen el cambio de Estado actual a próximo Estado →

→ Entradas influyen **INDIRECTAMENTE** las salidas (solo a través del Cambio a próximo estado), pero no directamente la salida actual o inmediata.

Ref.: https://en.wikipedia.org/wiki/Moore_machine#cite_note-gedanken-1

(*) **n-tupla** (matemáticas): *estructura de datos* que tiene lista (secuencia) ordenada y finita de n elementos.

(**) **Grafo** (matemáticas): estructura matemática consistente en **vértices** (o **nodos**) + **enlaces** (o **conexiones**) entre vértices.

Diagrama de Estados Discretos y Transiciones:

Grafo dirigido: vértices=nodos y enlaces c/ dirección
Ejemplo: Máquina Elemental ("Small Machine")

$Q = \{\text{Idle}, \text{Work}, \text{Down}\}$

$E = \{\text{work}, \text{break}, \text{reset}, \text{cancel}\}$

$f(I, w) = W$;




$f(W, b) = D$; $f(W, c) = I$

$f(D, r) = I$;

$q_0 = I$

$O = \{o_I, o_W, o_D\}$

$g(I) = o_I$; $g(W) = o_W$; $g(D) = o_D$



AUTÓMATA de Estados Finitos Determinístico (FSA / FSM):

Finite-State *Automaton* (FSA): *Abstract Sequential Machine* (FSM)

Sistema Digital Secuencial (DEDS, Estados Discretos activados por Eventos)

$$X(n+1) = f(X(n), u)$$

Sistemas **REACTIVOS** (reaccionan a Eventos)

Definición Formal explicitando **SALIDAS**:

MEALY FSA: Salidas actuales dependen de Estado Y Entradas actuales **Grafo dirigido:** vertices y enlaces dirigidos
6-tupla(*) $G = (Q, E, f, q_0, O, g)$ Ejemplo: **Máquina Elemental ("Small Machine")**

$Q = \{q_0, q_1, \dots, q_s\}$: Conjunto Finito de **Estados Discretos (Modos)**.

$Q = \{\text{Idle}, \text{Work}, \text{Down}\}$

$E = \{e_1, e_2, \dots, e_E\}$: **Alfabeto de Entrada:** condición de **Transiciones**
 Conjunto Finito de **Eventos** asincrónicos.

$E = \{\text{work}, \text{break}, \text{reset}, \text{cancel}\}$

$f = Q \times E \rightarrow Q$: Función de **Transición** a próx. estado (**PARCIAL:**
 $f(q, e) = q'$ **NO todas las transiciones están permitidas).**

$f(I, w) = W$;

$f(W, b) = D$; $f(W, c) = I$

$f(D, r) = I$;

$q_0 \in Q$: Estado o Modo **Inicial o de Arranque**.

$q_0 = I$

$O = \{o_1, o_2, \dots, o_O\}$: **Alfabeto de Salida:** condición de **Transiciones**
 Conjunto Finito de **Acciones** de Salida.

$O = \{o_I, o_W, o_D\}$

$g = Q \times E \rightarrow O$: Función de **Salida** para **cada Estado y/o Evento**.

$g(I) = o_I$; $g(W) = o_W$; $g(D) = o_D$



MEALY FSA: Valor actual de Salidas depende de Estado actual y/o Eventos actuales.

Las entradas (eventos) influyen el cambio de Estado actual a próximo Estado y también pueden influenciar **DIRECTAMENTE e INMEDIATAMENTE** las salidas (NO solo a través del Cambio a próximo estado).

Ref.: https://en.wikipedia.org/wiki/Mealy_machine

(*) **n-tupla** (matemáticas): *estructura de datos* que tiene lista (secuencia) ordenada y finita de n elementos.

(**) **Grafo** (matemáticas): estructura matemática consistente en vertices (o nodos) + enlaces (o conexiones) entre vértices.



AUTÓMATA de Estados Finitos Determinístico (FSA / FSM):

Finite-State *Automaton* (FSA): *Abstract Sequential Machine* (FSM)

Sistema Digital Secuencial (DEDS, Estados Discretos activados por Eventos) $X(n+1) = f(X(n), u)$


Ref.: <https://www.mathworks.com/help/stateflow/ug/overview-of-mealy-and-moore-machines.htm>

DEDS – Paradigmas de Autómatas (Sists. Digitales Secuenciales)

• Autómata de Moore (Moore FSM)

Salidas dependen sólo de estado actual
(no dependen directamente de entradas)

Salidas cambian en forma
demorada con cambio de entradas
(**sincrónicas** con cambio en estados)




Ver: <https://www.mathworks.com/help/stateflow/ug/design-considerations-for-moore-charts.html>

• Autómata de Mealy (Mealy FSM)

Salidas dependen de estado actual y también
de entradas (transferencia directa)

Salidas pueden cambiar en forma
inmediata con cambio de entradas
(**asincrónicas** con cambio en estados)



Ver: <https://www.mathworks.com/help/stateflow/ug/design-considerations-for-mealy-charts.html>

AUTÓMATA de Estados Finitos Determinístico (FSA / FSM):

SD SIMBÓLICOS: Estados DISCRETOS, activados x EVENTOS (DEDS)

“JUMP Variables”

FSM → **STATECHARTS: FSM Jerárquicos y Concurrentes**

ver Documentos:

1. AyCD_01a_DEDS_Autómatas_FSM_STATEFLOW.pdf (11 págs.) →

Nota: Resumen extractado principalmente de Manual de Ayuda (online Help) de Simulink / Stateflow

Contenido:

Discrete event dynamic systems (DEDS)

Stateflow

Finite State Machine (FSM) Concepts

- FSM concept, representation, notation, semantics.
- STATE concept, hierarchy, decomposition & concurrency, notation.
- State ACTIONS, options.
- TRANSITION concept, hierarchy, notation.
- Transition EVENTS or CONDITIONS.

2. AyCD_01a_Harel D_STATECHARTS - Visual Formalism for Complex Systems.pdf →

Paper, Fundamentos sobre los que se basa en parte STATEFLOW.

Discrete event dynamic systems (DEDS)
In *control engineering*, a **discrete event dynamic system (DEDS)** is a discrete-state, event-driven system of which the state evolution depends entirely on the occurrence of asynchronous discrete events over time. Although similar to continuous-variable dynamic systems (CVDS), DEDS consists solely of discrete state spaces and event-driven state transition mechanisms.


STATEFLOW

- Development environment for modeling, designing and simulating (a animating) complex combinatorial and sequential decision logic (reactive or event-driven or discrete-event systems) based on (finite) state machines and flow charts.
- Allows combining graphical and tabular representations of classic (default: full set of semantics), *Meady* (output is a function of inputs and state) and *Moore* (output is a function of state only) finite-state machines: state transition diagrams, flow charts, state transition tables/matrices, and truth tables.
- Deterministic execution semantics with hierarchy, parallelism, temporal operators, and events →
- Model how the system reacts to events, time-based conditions, and external input signals.
- State diagram animation, state activity logging, data logging, and integrated debugging: static and run-time checks for transition conflicts, cyclic problems, state inconsistencies, data-range violations, and overflow conditions (for testing design consistency and completeness, and detecting runtime errors before implementation).

Applications: supervisory control, task scheduling, and fault management applications.

Difference between Flow Graphs and State Charts
A flow graph is a *stateless* flow chart because it cannot maintain its active state between updates. As a result, a flow graph always begins executing from a default transition and ends at a terminating junction (a junction that has no valid outgoing transitions).

By contrast, a state chart stores its current state in memory to preserve local data and activity between updates. As a result, state charts can begin executing where they left off in the previous time step, making them suitable for modeling reactive or supervisory systems that depend on history. In these kinds of systems, the current result depends on a previous result.



1. Introduction

The literature on software and systems engineering is almost unanimous in recognizing the existence of a major problem in the specification and design of large and complex reactive systems. A reactive system (see [14]), in contrast with a *transformational system*, is characterized by being, to a large extent, event-driven, continuously having to react to external and internal stimuli. Examples include telephones, automobiles, communication networks, computer operating systems, missile and avionics systems, and the man-machine interface of many kinds of ordinary software. The problem is rooted in the difficulty of describing reactive behavior in ways that are clear and realistic, and at the same time formal and

* The initial part of this research was carried out while the author was consulting for the Research and Development Division of the Israel Aircraft Industries (IAI), Ltd., Lod, Israel. Later stages were supported in part by grants from IAI and AD CAD, Ltd.

0167-6425/87/\$3.50 © 1987, Elsevier Science Publishers B.V. (North-Holland)

STATECHARTS: FSM jerárquicos y concurrentes

Discrete-State, Event-driven Dynamic Systems (DEDS)

$$X(n+1) = f(X(n), u)$$

- **ESTADOS** (Etapas) **DISCRETOS** (contables) de duración variable, cuya **evolución secuencial** (mecanismo de **TRANSICIONES** hacia Nuevo/s Estado/s) depende de validación según Estado/s Activo (**Memoria**) y la ocurrencia o activación de **EVENTOS** discretos **asincrónicos** en el tiempo (entradas discretas).
- **ACCIONES** = salidas dependen solo de Estados [Paradigma **MOORE**] $y = g(X)$ o de Estados y/o Transiciones [Paradigma **MEALY**] $y = g(X, u)$

STATECHART:


Ref. inicial: AyCD_01a_ Harel D_ **STATECHARTS - Visual Formalism for Complex Systems**.pdf →

Paper, Fundamentos sobre los que se basa en parte STATEFLOW

- Modelo de **comportamiento** de DEDS: Transiciones entre Estados Discretos.
- Generalización de **FSM** (Finite-State Machine): **jerarquía (encapsulamiento)**, **conurrencia (paralelismo)**, **operadores temporales y eventos**, semántica de ejecución determinística (Similar o alternativa a GRAFCET / SFC).

Stateflow (Simulink):

- Entorno de Desarrollo para **modelado, diseño y simulación** (con **animación**) de Sistemas lógicos **combinacionales** y **secuenciales** complejos (DEDS, control supervisor, sistemas reactivos a eventos, condiciones temporales y entradas externas).
- Basado en Flow charts y **FSM** → **STATECHARTs** (Classic, Moore, Mealy), etc.



STATECHARTS: FSM jerárquicos y concurrentes

Notación, Sintaxis o ESTRUCTURA:

define conjunto de **Objetos + Reglas** que controlan las relaciones entre tales Objetos.

Stateflow chart **notation**:


Provides a way to communicate the design information in a **Stateflow chart** (**modelo de comportamiento**).

It consists of these **elements**:

- A set of **graphical objects**
- A set of nongraphical **text-based objects**
- Defined **relationships** between those objects


Semántica o INTERPRETACIÓN:

- describe significado o cómo interpretar la notación del Statechart.
- A typical Stateflow chart contains **actions** associated with transitions and states.
- The semantics describe the **sequence of these actions** during chart execution.




STATECHARTS: FSM jerárquicos y concurrentes

JERARQUÍA de Estados:





DESCOMPOSICIÓN de Estados:

a) **OR: Exclusiva o Excluyente** (NO concurrente)




b) **AND: Concurrente o Paralelo** (Simultáneo)



STATECHARTS: FSM jerárquicos y concurrentes

Etiquetas de Estados y Acciones:

- name/
- entry: entry actions
- during: during actions
- exit: exit actions
- on event_name: on event_name actions
- bind: events, data




STATECHARTS: FSM jerárquicos y concurrentes

Etiquetas de Estados: ejemplo de nombres internos “repetidos” sin conflicto (datos “Locales” o internos vs “Globales”)


Nombres completos (estructura de datos):

- PowerOn.FAN1.On
- PowerOn.FAN1.Off
- PowerOn.FAN2.On
- PowerOn.FAN2.Off




STATECHARTS: FSM jerárquicos y concurrentes

Transiciones entre Estados:




Uniones (Junctions) y
Segmentos de Transición
Prioridades de Transición (1, 2)



STATECHARTS: FSM jerárquicos y concurrentes

JERARQUÍA de Transiciones:



Parentesco de Transiciones:

Transition Label	Transition Parent	Transition Source	Transition Destination
switch_off	/	/Power_on.Low.Heat	/Power_off
switch_high	/Power_on	/Power_on.Low.Heat	/Power_on.High
switch_cold	/Power_on.Low	/Power_on.Low.Heat	/Power_on.Low.Cold


STATECHARTS: FSM jerárquicos y concurrentes

Notación de **ETIQUETAS** de Transición:

Formato general

event[**condition**]{**condition_action**} / **transition_action**



Etiquetas de transición válidas:
Combinaciones posibles



Transition Label	Is Valid If...
Event only	That event occurs
Event and condition	That event occurs and the condition is true
Condition only	Any event occurs and the condition is true
Action only	Any event occurs
Not specified	Any event occurs

TERMOSTATO para Calefacción

Esquema general y componentes del Sistema:




Objetivo de Control:

Regular la temperatura ambiente interior alrededor de un valor de consigna seleccionable, frente a bajas temperaturas invernales, mediante **Control Discreto ON/OFF** con Termostato.

TERMOSTATO para Calefacción

Modelo simplificado de Planta: Sistema Térmico (SDCTC)

Circuito térmico equivalente:



Modelo dinámico (Ec. Estado):

$$P_{Calefactor}(t) [W] = P_{TAmb}(t) + P_{Disipada}(t) [W]$$

$$P_{Calefactor}(t) [W] = C_{TAmb} \cdot \frac{dT_{Amb}(t)}{dt} + \frac{1}{R_{TAmb-Ext}} \cdot (T_{Amb}(t) - T_{Ext}(t)) [W]$$




Diagrama de bloques de Estado: Hacer → Implementar en Simulink → **Simular!**

TERMOSTATO para Calefacción

Modelo simplificado del Controlador: Termostato (DEDS)

Ley de Control Básica (**Control Discreto ON/OFF** Automático):

$$\text{si } T_{Amb} < T_{Consigna} - T_{Delta} \Rightarrow Ctrl ON \Rightarrow \\ \Rightarrow P_{Calefactor}(t) = P_{ON}[W];$$

$$\text{si } T_{Amb} > T_{Consigna} + T_{Delta} \Rightarrow Ctrl OFF \Rightarrow \\ \Rightarrow P_{Calefactor}(t) = 0[W];$$

Implementación: Relé (Histéresis)




Hacer (agregar a Diagrama de Bloques de Estado);

→ Implementar en Simulink → **Simular!**

→ Agregar **interruptor Manual** de encendido/apagado;


→ Plantear **Diagrama de Transición de Estados** (**Autómata o Máquina de Estados Finitos**);

→ Implementar en Stateflow → **Simular!** → **Identificar Características**




Introducción a MATLAB / Simulink

MATLAB and Simulink *free* online **Tutorials** (requiere registrar cuenta propia libre)
<https://www.mathworks.com/support/learn-with-matlab-tutorials.html>



MATLAB Onramp

Quickly learn the essentials of MATLAB®.



Simulink Onramp

Learn to create, edit, and troubleshoot Simulink® models.

1. **MATLAB Onramp** (ver video introd.: 1:18 min. → **tutorial: 2 hs.**, a ritmo propio)
<https://www.mathworks.com/learn/tutorials/matlab-onramp.html>

2. **Simulink Onramp** (ver video introd.: 1:41 min. → **tutorial: 3 hs.**, a ritmo propio)
<https://www.mathworks.com/learn/tutorials/simulink-onramp.html>

3. **Stateflow Onramp** (ver video introd.: 1:23 min. → **tutorial: 2:25 hs.**, a ritmo propio)
<https://www.mathworks.com/learn/tutorials/stateflow-onramp.html>

Introducción a Stateflow

MATLAB and Simulink *free* online **Tutorials** (requiere registrar cuenta propia libre)
<https://www.mathworks.com/support/learn-with-matlab-tutorials.html>


Stateflow Onramp (ver video introd.: 1:23 min. → **tutorial: 2:25 hs.**, a ritmo propio)
<https://www.mathworks.com/learn/tutorials/stateflow-onramp.html>

STATEFLOW Tutorials:
<https://www.mathworks.com/help/stateflow/getting-started.html>

Videos:
Getting Started with Stateflow, E. Marquez (Mathworks) 2021-01-26
<https://www.youtube.com/watch?v=cXnT5-zY3YI> (13 min.)

Getting Started with Stateflow, M. Carone (Mathworks) 2017
Part 1: States, Transitions, flow charts.
<https://www.youtube.com/watch?v=thBxzulFuyg> (28 min.)
Part 2: Parallel States (Concurrency), Truth Tables, Temporal logic.
<https://www.youtube.com/watch?v=jvSjBDnrbxE> (27 min.)



Part 3: Embedded MATLAB, Simulink functions, Events.
<https://www.youtube.com/watch?v=64iuG25g-Og> (26 min.)
Introduction to Stateflow (versión compacta y revisada, 2017)
<https://www.youtube.com/watch?v=xWWDeYYix1I> (55 min.)



STATEFLOW Getting Started and User's Guide

STATEFLOW **Getting Started** Guide: https://it.mathworks.com/help/pdf_doc/stateflow/stateflow_gs.pdf

STATEFLOW User's Guide: https://www.mathworks.com/help/pdf_doc/stateflow/stateflow_uq.pdf



Introducción a Stateflow

MathWorks Advisory Board (MAB) Guidelines:

<https://www.mathworks.com/solutions/mab-guidelines.html>

MAB Modeling Guidelines: <https://www.mathworks.com/help/simulink/mab-modeling-guidelines.html>


Best practices for

- developing,
- maintaining and
- documenting

control algorithm **models**

used in the development of **production software**.

STATEFLOW:



<https://www.mathworks.com/help/simulink/stateflow.html>

MathWorks Advisory Board (MAB) Guidelines

The MAB Guidelines are a set of modeling guidelines developed by an independent industry working group for the usage of MATLAB, Simulink, Stateflow and Embedded Coder. The guidelines are the culmination of years of engineering expertise and best practices for developing, maintaining and documenting control algorithm models used in the development of production software.

The MAB guidelines are an important basis for project success and teamwork - both in-house and when cooperating with partners or subcontractors. Observing the guidelines is one key prerequisite to achieve:

- System integration without problems
- Well-defined interfaces
- Uniform appearance of models, code and documentation
- Reusable models
- Readable models
- Problem-free exchange of models
- A simple, effective process
- Professional documentation
- Understandable presentations
- Fast software changes
- Cooperation with subcontractors
- Handing over of research or predevelopment projects to product development

Model Checks for MAB Guidelines

Model Checks for JMAAB Guideline

Edit-Time Checking to Find Compliance Issues Earlier (1:28)

Modeling Standards Compliance (2:56)

MathWorks

ADVISORY BOARD


» Learn more

Introducción a Stateflow

MathWorks Advisory Board (MAB) Guidelines:

<https://www.mathworks.com/solutions/mab-guidelines.html>


Modeling Standards Compliance



ISO 26262

DO-178C

DO-254



Develop



Maintain



Document



IEC 61508

ISO 25119

IEC 62304

MAB Guidelines

Introducción a Stateflow

MathWorks Advisory Board (MAB) Guidelines:

<https://www.mathworks.com/solutions/mab-guidelines.html>

