

$=0_{pt}$

Biểu diễn SAT tối ưu cho bài toán N-Queens: Đánh giá thực nghiệm các phương pháp mã hóa

Trần Việt Toàn^a

^aTrường Đại học Công nghệ- DHQGHN

Tóm tắt nội dung

Bài báo này trình bày phương pháp giải bài toán N-Queens bằng cách chuyển đổi thành bài toán thỏa mãn logic mệnh đề (SAT) thông qua thư viện PySAT. Trọng tâm của nghiên cứu là thiết kế và đánh giá các kỹ thuật mã hóa (encoding) để biểu diễn ràng buộc “tối đa một” (At-Most-One - AMO) và “ít nhất một” (At-Least-One - ALO). Chúng tôi triển khai phương pháp mã hóa Sequential Counter nhằm giảm thiểu số lượng mệnh đề sinh ra so với phương pháp Pairwise truyền thống. Kết quả của cấu hình SAT sẽ được thiết kế để đối chiếu thực nghiệm với các bộ giải chính xác (ILP, CP) như Cplex, Gurobi và CP-SAT trên các ma trận kích thước lớn.

1. Giới thiệu

N-Queens là một bài toán tối ưu tổ hợp kinh điển, yêu cầu đặt N quân Hậu lên bàn cờ $N \times N$ sao cho không có bất kỳ hai quân Hậu nào tấn công nhau. Để giải quyết bài toán này trên quy mô lớn ($N = 50, 100, 500$), việc sử dụng các thuật toán quay lui (backtracking) thông thường là không khả thi. Thay vào đó, bài toán được dịch sang dạng chuẩn CNF (Conjunctive Normal Form) để giải bằng các công cụ SAT Solver hiện đại thông qua thư viện PySAT. Mục tiêu của báo cáo là so sánh hiệu năng của phương pháp SAT Solving với các phương pháp lập trình nguyên thủy (ILP) và lập trình ràng buộc (CP) thông qua các thông số cốt lõi: số lượng biến (n_v), số lượng mệnh đề (n_c), thời gian xây dựng mô hình và thời gian tìm kiếm.

2. Phương pháp biểu diễn (SAT Encoding)

2.1. Biến quyết định và Dạng chuẩn CNF

Gọi $X_{i,j}$ là biến Boolean đại diện cho ô ở hàng i , cột j trên bàn cờ kích thước $N \times N$.

$$X_{i,j} = \begin{cases} 1, & \text{nếu có quân Hậu đặt tại ô } (i, j) \\ 0, & \text{nếu ngược lại} \end{cases} \quad (1)$$

Bài toán N-Queens được cấu thành từ hai loại ràng buộc cơ bản: ALO (At-Least-One - Ít nhất một) và AMO (At-Most-One - Tối đa một).

2.2. Ràng buộc ALO (At-Least-One)

Ràng buộc ALO yêu cầu mỗi hàng và mỗi cột phải có ít nhất một quân Hậu. Mã hóa cho một hàng i có chiều dài N được biểu diễn trực tiếp bằng một mệnh đề tuyển (clause) duy nhất:

$$\bigvee_{j=1}^N X_{i,j} \quad (2)$$

2.3. Tối ưu Ràng buộc AMO bằng Sequential Counter

Ràng buộc AMO cấm việc đặt nhiều hơn một quân Hậu trên cùng một hàng, cột hoặc đường chéo. Nếu sử dụng phương pháp Binomial (Pairwise) cơ bản, việc bắt cặp tất cả các biến sẽ sinh ra $\mathcal{O}(N^2)$ mệnh đề, gây bùng nổ bộ nhớ khi N lớn.

orcid(s):

Để tối ưu, chúng tôi cài đặt phương pháp Sequential Counter (Bộ đếm tuần tự). Phương pháp này giới thiệu $N - 1$ biến phụ (auxiliary variables) $S_1, S_2, \dots, S_{N-1}$ cho mỗi dãy N ô. Biến S_i mang ý nghĩa trạng thái: $S_i = \text{True}$ khi và chỉ khi tồn tại ít nhất một biến mang giá trị True trong tập tiền tố $(X_1, X_2, \dots, X_i)$.

Hệ thống luật của Sequential Counter được dịch sang CNF như sau:

- Luật biên trái: Nếu ô đầu tiên có Hậu, tín hiệu truyền đi được kích hoạt.

$$X_1 \rightarrow S_1 \equiv \neg X_1 \vee S_1 \quad (3)$$

- Luật truyền tin (với $1 < i < N$): Trạng thái được cập nhật và truyền tiếp dọc theo chuỗi.

$$(X_i \vee S_{i-1}) \rightarrow S_i \equiv (\neg X_i \vee S_i) \wedge (\neg S_{i-1} \vee S_i) \quad (4)$$

- Luật cấm AMO (với $1 < i < N$): Nếu tín hiệu từ tiền tố báo đã có Hậu, cấm đặt Hậu ở ô hiện tại.

$$S_{i-1} \rightarrow \neg X_i \equiv \neg S_{i-1} \vee \neg X_i \quad (5)$$

- Luật biên phải: Áp dụng lệnh cấm cho ô cuối cùng.

$$S_{N-1} \rightarrow \neg X_N \equiv \neg S_{N-1} \vee \neg X_N \quad (6)$$

Việc áp dụng Sequential Counter giúp giảm số lượng mệnh đề cho ràng buộc AMO từ $\mathcal{O}(N^2)$ xuống chỉ còn $3N - 4$ mệnh đề, đổi lại việc sử dụng thêm $N - 1$ biến phụ. Điều này tạo ra cấu trúc suy luận hiệu quả hơn cho quá trình Unit Propagation của SAT Solver.