

AI시스템반도체SW개발_2기_Cortex-M4프로젝트_3팀_결과보고서

조원: 신유지, 이호윤, 이양배, 한소영

- 구현 전 간단한 상위 개발 계획서([Group3_motor.md](#))를 작성
 - **요구사항(상태, 이벤트, 변수, 함수) 정의, 모듈 설계, 예외 처리 및 제어**를 사전에 검증
 - 신뢰성 높고 확장 가능한 시스템을 작성하는 방법론에 대한 학습
-

상세 문서 (Documentation)

- 상위 개발 계획서: [Group3_motor.md](#)
-

주요 기능 (Key Features)

- **모터 속도 및 방향 제어:** PWM 신호를 이용한 제어(button, uart)
-

개발 환경 (Environment)

- **Hardware:** STM32 M4 Board (STM32F411RE)
 - **Software & Tools:** Visual Studio Code
-

신유지 : <https://github.com/shinyuji>

이호윤 : <https://github.com/nooyoh>

이양배 : <https://github.com/twotwoship>

한소영 : <https://github.com/hsy1030h-wq>

git : https://github.com/twotwoship/stm_motor_260724

[3조] 모터 제어 상위설계서

신유지, 이호윤, 이양배, 한소영


요구 사항

- 모터는 버튼과 UART 명령 두 가지 방식으로 제어할 수 있어야 한다.
- 시스템 시작 시 모터는 정지 상태여야 한다.
- 메인 루프는 UART 처리, 버튼 처리, 모터 상태 처리를 반복 수행한다.
- 방향 전환시 모터 부하 방지를 위해 전환 간 대기시간을 둔다.
- UART PWM duty rate 50 ~ 95% 이다.
- 위 요구사항에 명시되지 않은 세부 구현 방식은 자유롭게 설계한다.


1. STATE

1-1. FSM

다이어그램 1. 메인 동작 흐름



다이어그램 2. 모터 상태 전이



1-2. MOTOR STATE

이름	값	설명
STOP	0	모터 정지
CW	1	모터 정회전
CCW	2	모터 역회전

1-3. MOTOR SPEED

이름	값	설명
0	50	PWM Duty 50% 설정
1	55	PWM Duty 55% 설정
2	60	PWM Duty 60% 설정
3	65	PWM Duty 65% 설정
4	70	PWM Duty 70% 설정
5	75	PWM Duty 75% 설정
6	80	PWM Duty 80% 설정
7	85	PWM Duty 85% 설정
8	90	PWM Duty 90% 설정
9	95	PWM Duty 95% 설정

2. EVENT (BUTTON/UART)

2-1. BUTTON/UART 이벤트

이름	값	설명
EVT_NONE	0	이벤트 없음 / 이벤트 소비 완료
EVT_BTN_SHORT	1	버튼 짧게 눌림 (버튼 눌린 시점부터 떴을 시간까지 측정. 눌린 시간 < 3000ms)
EVT_BTN_LONG	2	버튼 길게 눌림 (버튼이 눌린 채로 경과 시간 >= 3000ms)
EVT_UART	3	UART로 문자 수신 (수신 문자는 ISR에서 Uart_Data_In에 저장)

2-2. 상태별 이벤트 처리표

현재 상태	입력 이벤트/명령	다음 상태	수행 함수	전환 전 정지 지연
MOTOR_STOP	버튼 짧게 누름	MOTOR_CW	motor_cw()	없음
MOTOR_STOP	버튼 길게 누름	MOTOR_STOP	없음	없음

현재 상태	입력 이벤트/명령	다음 상태	수행 함수	전환 전 정지 지연
MOTOR_CW	버튼 짧게 누름	MOTOR_CCW	motor_stop_delay() → motor_ccw()	적용
MOTOR_CW	버튼 길게 누름	MOTOR_STOP	motor_stop()	없음
MOTOR_CCW	버튼 짧게 누름	MOTOR_CW	motor_stop_delay() → motor_cw()	적용
MOTOR_CCW	버튼 길게 누름	MOTOR_STOP	motor_stop()	없음
모든 상태	UART 'f'	MOTOR_CW	motor_cw()	미적용
모든 상태	UART 's'	MOTOR_STOP	motor_stop()	없음
모든 상태	UART 'r'	MOTOR_CCW	motor_ccw()	미적용
모든 상태	UART '0'~'9'	현재 상태 유지	TIM5_Out_PWM_Generation()	해당 없음

3. PWM 및 타이머

3-1. TIM2 모터 PWM

항목	설정값
TIM5 기준 주파수	96 MHz
PWM 주파수	1 kHz
출력 채널	CH1, CH2
카운터 모드	Down counter
반복 모드	Repeat
초기 Duty	50% (range = 0)
Duty 범위	50~95%

3-2. TIM5 버튼 3초 인지 타이머

항목	설정값
TIM4 기준 주파수	10 kHz
TIM4 ARR	3000 - 1
길게 누름 설정값	3000 ms
인터럽트	Update interrupt, IRQ 30

4. VARIABLE

4-1. 열거형 및 구조체

```

typedef enum
{
    MOTOR_STOP,
    MOTOR_CW,
    MOTOR_CCW
} MOTOR_STATE;

typedef enum
{
    BTN_NONE,
    BTN_SHORT_PRESSED,
    BTN_LONG_PRESSED,
    BTN_UART
} BUTTON_EVENT;

typedef struct Button
{
    BUTTON_EVENT event;
    int pressed;
    int long_pressed;
} BUTTON;

```

4-2. GLOBAL VARIABLE

이름	Type	초기값	역할	변경 시점
button_event	event_t	EVT_NONE	현재 이벤트 저장	BUTTON, UART 인터럽트 발생시 <code>check_event()</code> 에서 갱신
motor_state	motor_state_t	MOTOR_STOP	현재 모터 상태 저장	<code>drive_motor()</code> 에서 모터 상태 변경 시 갱신
new_motor_state	motor_state_t	MOTOR_STOP	새로운 모터 회전 저장	<code>update_motor_state()</code> 에서 이벤트 처리 시 갱신
motor_speed	uint8_t	5	현재 PWM Duty 레벨 (0~9)	<code>drive_motor()</code> 에서 모터 상태 변경 시 갱신
new_motor_speed	uint8_t	5	새로운 PWM Duty 레벨 (0~9)	<code>update_motor_state()</code> 에서 이벤트 처리 시 갱신
btn_flag	volatile uint8_t	0	버튼 인터럽트 (falling edge/rising edge) 발생 여부	Button_ISR에서 1로 세팅 → <code>check_event()</code> 에서 읽은 직후 0으로 리셋
uart_flag	volatile uint8_t	0	UART 인터럽트 발생 여부	<code>USART2_IRQHandler()</code> 에서 1로 세팅 → <code>check_event()</code> 에서 읽은 직후 0으로 리셋

이름	Type	초기값	역할	변경 시점
uart_data	volatile uint8_t	0	UART로 수신된 문자	USART2_IRQHandler()에서 수신 시 갱신
timer_flag	volatile uint8_t	0	타이머 인터럽트 발생 여부	TIM4_IRQHandler()에서 갱신

5. METHOD

5-1. 주요 METHOD 요약

함수	입력 값	출력 값	변경 변수	역할
check_event()	btn_flag, uart_flag, timer_flag	없음 (void)	button_event, 각 인터럽트 플래그	버튼 및 UART 이벤트 판별
update_motor_state()	button_event, motor_state, motor_speed, uart_data	없음 (void)	new_motor_state, new_motor_speed	이벤트를 목표 모터 상태로 변환
drive_motor()	new_motor_state, new_motor_speed	없음 (void)	motor_state, motor_speed	모터 방향과 PWM Duty를 하드웨어에 반영

5-2. 주요 METHOD 상세 동작

5-2-1. check_event()

버튼, UART 및 타이머 인터럽트 플래그를 확인하여 다음 이벤트를 생성한다.

- btn_flag가 설정되면 PC13 핀 상태를 확인하여 버튼의 눌림과 해제를 판별한다.
- 버튼이 3초 전에 해제되면 EVT_BTN_SHORT를 생성한다.
- 버튼이 눌린 상태로 3초가 지나면 EVT_BTN_LONG을 생성한다.
- uart_flag가 설정되면 EVT_UART를 생성한다.
- 확인이 끝난 인터럽트 플래그는 0으로 초기화한다.

호출 시점: 메인 루프에서 반복 호출한다.

5-2-2. update_motor_state()

button_event에 따라 목표 모터 상태와 목표 속도를 결정한다.

- EVT_BTN_SHORT
 - MOTOR_STOP 상태이면 MOTOR_CW로 전환한다.
 - MOTOR_CW와 MOTOR_CCW 상태에서는 회전 방향을 전환한다.
- EVT_BTN_LONG
 - new_motor_state를 MOTOR_STOP으로 변경한다.
- EVT_UART

- 'f': new_motor_state를 MOTOR_CW로 변경한다.
- 'r': new_motor_state를 MOTOR_CCW로 변경한다.
- 's': new_motor_state를 MOTOR_STOP으로 변경한다.
- '0'~'9': new_motor_speed를 해당 Duty 단계로 변경한다.

호출 시점: 메인 루프에서 `button_event != EVT_NONE`일 때 호출한다.

5-2-3. drive_motor()

현재 상태와 목표 상태를 비교하여 변경된 값만 하드웨어에 반영한다.

- new_motor_state와 motor_state가 다르면 GPIO 방향을 설정한다.
- 회전 방향이 반대로 변경될 때는 모터를 정지시킨 후 대기시간을 적용한다.
- new_motor_speed와 motor_speed가 다르면 PWM Duty를 변경한다.
- 적용이 끝나면 motor_state와 motor_speed를 갱신한다.

호출 시점: 메인 루프에서 반복 호출한다.

5-3. ISR

ISR	발생 조건	변경 변수	처리 내용
EXTI15_10_IRQHandler()	PC13 버튼의 falling/rising edge	btn_flag	btn_flag를 1로 설정
USART2_IRQHandler()	USART2 수신 인터럽트	uart_data, uart_flag	수신 문자를 저장하고 uart_flag를 1로 설정
TIM4_IRQHandler()	TIM4 3000ms 경과	timer_flag	timer_flag를 1로 설정