

Desenvolvimento do Plano de Verificação

Versão 1.0

Mini GPU SIMD Simplificada

Vinícius Carvalho Pimpim

Projeto Fase 2 - CI Digital

1 Especificação

O IP a ser desenvolvido no projeto final da Fase 2 consiste em uma GPU simplificada baseada na lógica SIMD (*Single Instruction, Multiple Data*). Nessa técnica de computação paralela, uma mesma operação é aplicada simultaneamente a diferentes elementos de dados. O objetivo do projeto é desenvolver um módulo capaz de acelerar cálculos vetoriais simples por meio de quatro unidades aritméticas operando em paralelo.

A versão inicial processa dois vetores de quatro posições, com elementos de 8 bits. Cada posição da memória vetorial armazena uma palavra de 32 bits, composta pelas quatro *lanes*. O conjunto inicial de operações inclui adição, subtração, multiplicação e divisão.

2 Linguagem utilizada

O projeto será desenvolvido em **SystemVerilog**. A linguagem será utilizada tanto para a descrição dos módulos de hardware quanto para a implementação do ambiente de verificação.

O ambiente de verificação UVM também será implementado em SystemVerilog.

Table 1: Uso de SystemVerilog no projeto.

Parte do projeto	Utilização
RTL	Descrição sintetizável dos módulos que formam a mini GPU.
Testbench Inicial	Geração dos pacotes de 42 bits e dos demais estímulos de entrada.
Assertions	Verificação dos handshakes, sinais de controle e transições da FSM.
Cobertura	Verificação dos opcodes, tipos de pacote, endereços e casos de borda exercitados durante os testes.

O código executado pelo host não faz parte do escopo inicial da implementação. Para a verificação, o comportamento do host será representado pelo testbench, que enviará diretamente os pacotes de requisição de 42 bits.

2.1 Parâmetros da arquitetura

Table 2: Parâmetros principais da mini GPU.

Parâmetro	Valor
Interface de requisição do host	Pacote de 42 bits com protocolo
Interface de resposta ao host	Dados de 32 bits Resposta de um comando
Barramento interno	AXI4-Lite, dados de 32 bits
Número de <i>lanes</i>	4
Largura de cada elemento	8 bits, sem sinal
Palavra vetorial	32 bits
Memória vetorial	256 palavras de 32 bits
Endereço interno da memória	8 bits
Pacote interno de requisição	42 bits: TYPE[1:0] + PAYLOAD[39:0]
Número de comandos simultâneos	1

3 Arquitetura




Figure 1: Arquitetura funcional da mini GPU SIMD.

3.1 Descrição dos blocos

3.1.1 Packet Decoder

É a porta de entrada das requisições do host. O bloco recebe o pacote de 42 bits. O Packet Decoder não acessa a memória nem o Scheduler diretamente; sua única responsabilidade é entregar uma representação decodificada e estável diretamente ao AXI4-Lite Slave Decoder.

3.1.2 AXI4-Lite Slave Decoder

Recebe diretamente do Packet Decoder o tipo e os cinco campos desempacotados. O bloco interpreta a requisição, calcula o endereço interno correspondente e seleciona **CONTROL** e **COMMAND** ou a memória vetorial.

3.1.3 Memória vetorial dual-port

Memória com duas interfaces independentes de leitura e escrita. A porta A é controlada pelo AXI4-Lite Slave Decoder, e a porta B é controlada pela FSM. Cada endereço armazena um vetor completo de 32 bits.

3.1.4 Scheduler de comando

Recebe do AXI4-Lite Slave Decoder o opcode, os endereços dos vetores A e B e o endereço de destino. O Scheduler armazena um comando, controla os sinais **BUSY** e **DONE**, via registrador de **STATUS** e entrega o comando à FSM. **valid/ready**.

3.1.5 FSM de execução

Controla a leitura dos dois operandos, o carregamento dos registradores, a execução da ALU e a escrita do resultado. A sequência de estados é apresentada na Tabela 3.

Table 3: Estados da FSM de execução.

Estado	Descrição
IDLE	Aguarda um comando válido do Scheduler.
READ_A	Coloca SRC_A no endereço de leitura da memória porta B e solicita leitura.
LOAD_A	Ativa load_a e carrega no registrador o vetor devolvido pela memória.
READ_B	Coloca SRC_B no endereço de leitura da memória porta B e solicita leitura.
LOAD_B	Ativa load_b e carrega no registrador o vetor devolvido pela memória.
EXECUTE	Mantém os operandos e o opcode estáveis para a ALU SIMD.
WRITE_RESULT	Escreve o resultado da ALU no endereço DST .
FINISH	Gera exec_done por um ciclo e retorna a IDLE .

3.1.6 Registradores vetoriais A e B

Armazenam os dois vetores lidos da porta B da memória. O barramento de 32 bits proveniente da memória alimenta os dois registradores, e a FSM seleciona o destino por meio de **load_a** e **load_b**.

3.1.7 ALU SIMD com quatro lanes de 8 bits

Composta por quatro ALUs simples de 8 bits. As quatro unidades recebem o mesmo opcode e operam simultaneamente sobre posições independentes dos vetores A e B.

4 Interfaces dos blocos

As tabelas apresentam somente os sinais necessários entre os blocos. Barramentos de dados são conectados diretamente ao bloco que os utiliza; a FSM permanece responsável apenas pelos sinais de controle.

4.1 Packet Decoder

Table 4: Interface do Packet Decoder.

Sinal	Tipo	Largura	Descrição
clk/rst	Input	1 cada	Clock e reset do bloco.
req_payload	Input	42	Pacote de requisição enviado pelo host.
req_valid/ready	Input/Output	1 cada	Handshake com o host.
decoded_valid/ready	Output/Input	1 cada	Handshake com o AXI4-Lite Slave Decoder.
req_type	Output	2	Cópia de req_payload[41:40].
field_0 a field_4	Output	5 × 8	Cópias dos cinco campos de 8 bits do pacote.

4.2 AXI4-Lite Slave Decoder

Table 5: Interface do AXI4-Lite Slave Decoder.

Sinal	Tipo	Largura	Descrição
clk/rst	Input	1 cada	Clock e reset.
decoded_valid/ready	Input/Output	1 cada	Handshake com o Packet Decoder.
req_type + fields	Input	2 e 5 × 8	Tipo e cinco campos desempacotados.
rsp_*	Output	32, 1 e 1	rsp_data, rsp_valid e rsp_error.
mem_a_addr/wdata	Output	8 e 32	Endereço e vetor enviados à porta A.
mem_a_we/re	Output	1 cada	Habilitações da porta A.
mem_a_rdata	Input	32	Vetor lido pela porta A.
cmd_fields	Output	32	OPCODE, SRCA, SRCB, DST
cmd_valid	Output	1	Pulso enviado ao Scheduler quando chega GPU_START.
cmd_ready/busy/done	Input	1 cada	Prontidão e estado fornecidos pelo Scheduler.

4.3 Scheduler

Table 6: Interface do Scheduler.

Sinal	Tipo	Largura	Descrição
clk/rst	Input	1 cada	Clock e reset.
cmd_valid/ready	Input/Output	1 cada	Handshake de entrada do comando.
cmd_fields	Input	32	OPCODE, SRCA, SRCB, DST.
exec_valid/ready	Output/Input	1 cada	Handshake com a FSM.
exec_fields	Output	32	Comando armazenado entregue à FSM.
exec_done	Input	1	Pulso de término gerado pela FSM.
busy/done	Output	1 cada	Estado global da execução.

4.4 FSM de execução

Table 7: Interface da FSM de execução.

Sinal	Tipo	Largura	Descrição
clk/rst	Input	1 cada	Clock e reset.
exec_valid/ready	Input/Output	1 cada	Handshake com o Scheduler.
exec_fields	Input	32	OPCODE, SRCA, SRCB, DST recebido do Scheduler.
mem_b_addr	Output	8	Endereço da porta B da memória.
mem_b_we/re	Output	1 cada	Controles de escrita e leitura da porta B.
load_a/load_b	Output	1 cada	Habilitações dos registradores vetoriais.
alu_opcode	Output	8	Opcode aplicado à ALU SIMD.
exec_done	Output	1	Pulso de término da execução.

O barramento `mem_b_rdata` liga diretamente a memória aos registradores A e B. Da mesma forma, `result` da ALU liga-se diretamente a `b_wdata` da memória. Portanto, esses dados não passam pela FSM.

4.5 Memória vetorial dual-port

Table 8: Interface da memória vetorial dual-port.

Sinal	Tipo	Largura	Descrição
clk	Input	1	Clock da memória.
a_addr/b_addr	Input	8 cada	Endereços das portas A e B.
a_wdata/b_wdata	Input	32 cada	Dados de escrita das portas.
a_we/b_we	Input	1 cada	Habilitações de escrita.
a_re/b_re	Input	1 cada	Habilitações de leitura.
a_rdata/b_rdata	Output	32 cada	Dados lidos nas duas portas.

4.6 Registradores vetoriais A e B

Table 9: Interface dos registradores vetoriais.

Sinal	Tipo	Largura	Descrição
clk/rst	Input	1 cada	Clock e reset.
mem_b_rdata	Input	32	Vetor retornado diretamente pela porta B da memória.
load_a/load_b	Input	1 cada	Selecionam qual registrador captura mem_b_rdata.
vector_a/vector_b	Output	32 cada	Operandos enviados à ALU SIMD.

4.7 ALU SIMD

Table 10: Interface da ALU SIMD com quatro lanes.

Sinal	Tipo	Largura	Descrição
vector_a/vector_b	Input	32 cada	Dois vetores com quatro elementos de 8 bits.
opcode	Input	8	Operação comum às quatro lanes.
result	Output	32	Resultado formado por quatro elementos de 8 bits.

5 Mapa de endereços AXI

Table 11: Mapa de endereços do periférico.

Endereço	Nome	Função
0x000	CONTROL	Bit 0: solicitação de início da execução.
0x004	STATUS	Bit 0: BUSY; bit 1: DONE.
0x008	COMMAND	Opcode, SRC_A, SRC_B e DST.
0x100–0x4FC	Memória vetorial	256 palavras de 32 bits.

O mapa de endereços é interno à mini GPU. O host não produz endereços AXI; ele envia somente o pacote de 42 bits. O Packet Decoder desempacota os campos, e o AXI4-Lite Slave Decoder calcula o endereço e os dados da operação interna.

6 Estrutura de comandos

O host não acessa diretamente os canais AXI4-Lite. Toda requisição entra na mini GPU pelo Packet Decoder no formato único de 42 bits descrito a seguir. Os campos extraídos são encaminhados diretamente ao AXI4-Lite Slave Decoder, responsável pela tradução para o mapa interno de endereços.

6.1 Formato geral do pacote

Table 12: Formato geral do pacote interno de 42 bits.

TYPE	FIELD_0	FIELD_1	FIELD_2	FIELD_3	FIELD_4
[41:40]	[39:32]	[31:24]	[23:16]	[15:8]	[7:0]

Table 13: Tipos de requisição aceitos.

Tipo	Nome	Operação
2'b00	MEM_READ	Ler uma posição da memória vetorial.
2'b01	MEM_WRITE	Escrever um vetor na memória.
2'b10	GPU_COMMAND	Configurar a operação SIMD.
2'b11	GPU_START	Iniciar a operação configurada.

6.2 Comando de operação da GPU

Table 14: Formato de GPU_COMMAND.

GPU_COMMAND	Reservado	OPCODE	SRC_A	SRC_B	DST
[41:40]	[39:32]	[31:24]	[23:16]	[15:8]	[7:0]

6.3 Escrita de vetor

Table 15: Formato de MEM_WRITE.

MEM_WRITE	MEM_ADDR	LANE_3	LANE_2	LANE_1	LANE_0
[41:40]	[39:32]	[31:24]	[23:16]	[15:8]	[7:0]

6.4 Leitura de vetor

Table 16: Formato da requisição `MEM_READ`.

<code>MEM_READ</code>	<code>MEM_ADDR</code>	Reservado
[41:40]	[39:32]	[31:0]

A resposta de leitura é retornada em `rsp_data[31:0]`, acompanhada por `rsp_valid`. Caso o AXI retorne uma resposta de erro, o adaptador também ativa `rsp_error`.

6.5 Início da operação

Table 17: Formato de `GPU_START`.

<code>GPU_START</code>	Reservado
[41:40]	[39:0]

O campo reservado deve ser escrito como zero. O próprio tipo `GPU_START` representa a solicitação de início. Para simplificar a interface do host, `rsp_valid` é gerado para esse pacote somente quando a FSM concluir a operação e o Scheduler produzir `DONE`.

7 ISA

Table 18: Conjunto inicial de instruções.

Comando	Opcode binário	Especificação
ADD	0000 0001	Soma os elementos correspondentes dos dois vetores.
SUB	0000 0010	Subtrai os elementos correspondentes dos dois vetores.
MUL	0000 0011	Multiplica os elementos correspondentes e mantém os 8 bits menos significativos.
DIV	0000 0100	Realiza divisão inteira.

8 Lista de funcionalidades

8.1 Modulo completo

[GPU_01_RESET]

A mini GPU deve retornar ao estado ocioso após o reset. Os sinais de controle, BUSY e DONE devem ser desativados.

[GPU_02_END_TO_END]

A mini GPU deve receber pelo host pacotes de 42 bits para escrever dois vetores, configurar um comando, iniciar a execução, armazenar o resultado no endereço de destino e devolvê-lo em uma requisição de leitura.

8.2 Packet Decoder

[PKT_01_HANDSHAKE]

O Packet Decoder deve capturar `req_payload` somente quando ocorrer `req_valid` e `req_ready`.

[PKT_02_FIELDS]

O bloco deve copiar `req_payload[41:40]` para TYPE e extrair os cinco campos de 8 bits conforme a Tabela 12.

[PKT_03_OUTPUT]

Após aceitar uma requisição, o bloco deve ativar `decoded_valid` e manter todos os campos estáveis até ocorrer `decoded_valid` e `decoded_ready`.

[PKT_04_UNDERCOMMAND]

Enquanto houver uma requisição decodificada ainda não aceita pelo AXI4-Lite Slave Decoder, o Packet Decoder deve manter desativado `req_ready`.

8.3 AXI4-Lite Slave Decoder

[AXI_01_DECODE]

O bloco deve interpretar `req_type` e os cinco campos recebidos diretamente do Packet Decoder, direcionando a requisição para CONTROL, STATUS, COMMAND ou para a porta A da memória vetorial.

[AXI_02_MEM_WRITE]

Para MEM_WRITE, o bloco deve usar FIELD_0 como endereço da memória e formar a palavra vetorial com FIELD_1 a FIELD_4.

[AXI_03_MEM_READ]

Para MEM_READ, o bloco deve ler pela porta A o endereço indicado por FIELD_0 e retornar a palavra em `rsp_data`.

[AXI_04_COMMAND]

Para GPU_COMMAND, o bloco deve armazenar corretamente OPCODE, SRC_A, SRC_B e DST.

[AXI_05_CONTROL_STATUS]

Para GPU_START, o bloco deve solicitar a execução e acompanhar os sinais BUSY e DONE do Scheduler.

[AXI_06_SINGLE_REQUEST]

O bloco deve manter no máximo uma requisição ou execução da GPU pendente.

[AXI_07_RESPONSE]

O bloco deve montar o pacote de resposta ao host com o resultado da ALU.

8.4 Scheduler

[SCH_01_HANDSHAKE]

O Scheduler deve aceitar um comando somente quando ocorrer `cmd_valid` e `cmd_ready`.

[SCH_02_DISPATCH]

O Scheduler deve armazenar o comando aceito e entregá-lo integralmente à FSM usando `exec_valid` e `exec_ready`.

[SCH_03_STATUS]

O Scheduler deve ativar BUSY após aceitar um comando, desativá-lo após `exec_done` e ativar DONE quando a operação terminar.

8.5 Memória vetorial dual-port

[MEM_01_PORT_A]

Todos os 256 endereços devem ser legíveis e graváveis pela porta A, controlada pelo AXI4-Lite Slave Decoder.

[MEM_02_PORT_B]

Todos os 256 endereços devem ser legíveis e graváveis pela porta B, controlada pela FSM.

[MEM_03_DUAL_PORT]

As duas portas devem operar independentemente quando acessarem endereços diferentes.

[MEM_04_SYNC_READ]

Uma leitura deve disponibilizar o dado de acordo com a latência síncrona definida para a memória.

8.6 FSM de execução

[FSM_01_ACCEPT]

A FSM deve aceitar um novo comando somente no estado IDLE.

[FSM_02_READ_A]

A FSM deve solicitar a leitura do endereço SRC_A e posteriormente carregar o registrador A.

[FSM_03_READ_B]

A FSM deve solicitar a leitura do endereço SRC_B e posteriormente carregar o registrador B.

[FSM_04_EXECUTE]

A FSM deve enviar o opcode correto à ALU depois que os dois operandos estiverem carregados.

[FSM_05_WRITEBACK]

A FSM deve escrever o resultado da ALU no endereço DST.

[FSM_06_SEQUENCE]

A FSM deve percorrer somente a sequência válida: IDLE, ISSUE_READ_A, CAPTURE_A, ISSUE_READ_B, CAPTURE_B, EXECUTE, WRITE_RESULT, FINISH e IDLE.

[FSM_07_DONE]

A FSM deve gerar `exec_done` durante um único ciclo após escrever o resultado.

8.7 Registradores vetoriais A e B

[REG_01_LOAD_A]

Quando `load_a=1`, o registrador A deve capturar `mem_rdata`, sem alterar o registrador B.

[REG_02_LOAD_B]

Quando `load_b=1`, o registrador B deve capturar `mem_rdata`, sem alterar o registrador A.

[REG_03_HOLD]

Quando `load_a=0` e `load_b=0`, os dois registradores devem manter seus valores.

8.8 ALU SIMD com quatro lanes de 8 bits

[ALU_01_SOMA]

A ALU SIMD deve executar a adição elemento a elemento entre dois vetores.

[ALU_02_SUB]

A ALU SIMD deve executar a subtração elemento a elemento entre dois vetores.

[ALU_03_MULT]

A ALU SIMD deve executar a multiplicação elemento a elemento, com overflow truncado para 8 bits.

[ALU_04_DIV]

A ALU SIMD deve executar a divisão inteira elemento a elemento, produzindo zero quando o divisor de uma lane for zero.

[ALU_05_SIMD]

As quatro lanes devem receber o mesmo opcode e produzir resultados independentes, sem dependência entre as posições do vetor.

9 Lista de testes

Table 19: Lista consolidada de testes e rastreabilidade com as funcionalidades.

Teste	Descrição	Funcionalidades cobertas	Prioridade
test_gpu_reset	Aplica reset durante o estado ocioso e durante uma operação, verificando o retorno ao estado inicial e a desativação dos sinais de controle.	[GPU_01_RESET]	Alta
test_packet_field_extraction	Aplica pacotes com padrões distintos nos seis campos e verifica a extração exata de TYPE e de FIELD_0 a FIELD_4.	[PKT_01_HANDSHAKE], [PKT_02_FIELDS]	Alta
test_packet_undercommand	Mantém decoded_ready=0, varia a entrada e verifica que decoded_valid e os campos permanecem estáveis, sem aceitar um segundo pacote.	[PKT_03_OUTPUT], [PKT_04_UNDERCOMMAND]	Alta
test_packet_mem_write	Envia um pacote MEM_WRITE e verifica mem_a_addr, mem_a_wdata, mem_a_we e a confirmação ao host.	[AXI_02_MEM_WRITE], [AXI_06_SINGLE_REQUEST], [AXI_07_RESPONSE]	Alta
test_packet_mem_read	Envia um pacote MEM_READ, fornece um valor conhecido em mem_a_rdata e verifica rsp_data, rsp_valid e a propagação de erro.	[AXI_03_MEM_READ], [AXI_07_RESPONSE]	Alta
test_packet_command_start	Envia GPU_COMMAND seguido de GPU_START; verifica os campos entregues ao Scheduler, o pulso cmd_valid e a resposta somente após DONE.	[AXI_04_COMMAND], [AXI_05_CONTROL_STATUS], [AXI_06_SINGLE_REQUEST], [AXI_07_RESPONSE]	Alta
test_axi_decode	Aplica os quatro valores de req_type e verifica se cada requisição seleciona corretamente a memória, o registrador de comando ou o registrador de controle.	[AXI_01_DECODE], [AXI_04_COMMAND], [AXI_05_CONTROL_STATUS]	Alta
test_axi_memory_access	Escreve e lê vetores pelos endereços inicial, intermediário e final da memória.	[AXI_02_MEM_WRITE], [AXI_03_MEM_READ], [MEM_01_PORT_A]	Alta
test_memory_port_b	Realiza leituras e escritas diretamente pela porta B e verifica a latência da memória.	[MEM_02_PORT_B], [MEM_04_SYNC_READ]	Alta
test_memory_dual_port	Acessa endereços diferentes simultaneamente pelas duas portas e verifica a independência dos resultados.	[MEM_03_DUAL_PORT]	Média

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 19

Teste	Descrição	Funcionalidades cobertas	Prioridade
test_operand_registers	Apresenta valores distintos em mem_b_rdata, ativa separadamente load_a e load_b e verifica a manutenção dos valores.	[REG_01_LOAD_A], [REG_02_LOAD_B], [REG_03_HOLD]	Alta
test_alu_ops	Aplica vetores conhecidos para adição, subtração, multiplicação e divisão e compara cada lane com o modelo de referência.	[ALU_01_SOMA], [ALU_02_SUB], [ALU_03_MULT], [ALU_04_DIV]	Alta
test_alu_simd_parallel	Utiliza valores diferentes nas quatro lanes e verifica que todas executam o mesmo opcode de forma independente.	[ALU_05_SIMD]	Alta
test_alu_corner_cases	Verifica zero, 8'hFF, overflow, underflow, multiplicação máxima e divisão por zero.	[ALU_01_SOMA] a [ALU_05_SIMD]	Alta
test_scheduler_handshake	Verifica o protocolo valid/ready, o armazenamento do comando, os sinais BUSY e DONE e a rejeição de um novo comando enquanto o Scheduler estiver ocupado.	[SCH_01_HANDSHAKE] a [SCH_04_SINGLE_COMMAND]	Alta
test_fsm_sequence	Verifica todos os estados e transições, os endereços apresentados à memória e os pulsos load_a, load_b e exec_done.	[FSM_01_ACCEPT] a [FSM_07_DONE]	Alta
test_gpu_add_end_to_end	Envia dois pacotes MEM_WRITE, um GPU_COMMAND com ADD, um GPU_START e, após o término, um MEM_READ para obter o resultado.	[GPU_02_END_TO_END] e integração dos blocos	Alta
test_gpu_all_ops	Executa pelo protocolo de pacotes uma operação completa para cada opcode suportado.	[GPU_02_END_TO_END], [ALU_01_SOMA] a [ALU_04_DIV]	Alta
test_gpu_back_to_back	Executa várias sequências de pacotes, verificando que uma nova requisição só é aceita após a conclusão da anterior e que os resultados não são sobrescritos.	[PKT_04_UNDERCOMMAND], [AXI_06_SINGLE_REQUEST], [SCH_03_STATUS], [GPU_02_END_TO_END]	Média
test_gpu_address_corner_cases	Utiliza os endereços 0 e 255, SRC_A=SRC_B e DST igual a um dos endereços dos operandos.	[MEM_01_PORT_A], [MEM_02_PORT_B], [FSM_02_READ_A], [FSM_03_READ_B], [FSM_05_WRITEBACK]	Média
test_gpu_random	Gera vetores, operações e endereços aleatórios e compara o resultado final com um modelo de referência.	Todas as funcionalidades válidas	Alta

10 Critérios iniciais de conclusão

- Todos os testes de prioridade alta devem ser aprovados.
- Todas as funcionalidades listadas devem estar associadas a pelo menos um teste.
- A cobertura funcional deve contemplar todos os opcodes, endereços de borda, valores zero e valores máximos.
- A cobertura de código deve ser analisada para linhas, blocos, expressões, alternâncias e estados da FSM.

11 Próxima versão

- Revisão das interfaces de cada bloco, verificação de necessidade de cada entrada e saída.
- Implementação do módulo RTL para teste de conceito
- Implementação do testbench para o módulo