



MAPAS DE KARNAUGH COM CONDIÇÕES IRRELEVANTES

A partir das tabelas verdades abaixo, monte o respectivo Mapa de Karnaugh para cada uma das saídas e obtenha as expressões lógicas simplificadas.

a) Para sistemas de 3 variáveis:

A	B	C	S1	S2	S3	S4	S5
0	0	0	0	X	1	1	0
0	0	1	1	X	0	1	X
0	1	0	X	1	X	X	X
0	1	1	X	0	X	0	1
1	0	0	X	1	1	0	1
1	0	1	X	X	0	X	X
1	1	0	0	X	0	X	X
1	1	1	1	0	X	X	0

b) Para sistemas de 4 variáveis:

A	B	C	D	S1	S2	S3	S4	S5
0	0	0	0	1	0	X	0	1
0	0	0	1	X	1	X	X	0
0	0	1	0	X	X	0	0	0
0	0	1	1	X	X	0	X	0
0	1	0	0	X	1	1	X	1
0	1	0	1	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0	X	1	X
0	1	1	1	0	X	X	0	X
1	0	0	0	X	X	X	X	0
1	0	0	1	X	X	X	X	0
1	0	1	0	1	0	0	0	X
1	0	1	1	0	1	0	0	X
1	1	0	0	1	0	X	X	X
1	1	0	1	X	X	X	X	0
1	1	1	0	0	X	0	1	0
1	1	1	1	1	0	1	0	X

