

Propagadores Dependentes do Tempo e Estrutura Simplética

Sandro Vitenti

Introdução

Nesta aula, exploramos os propagadores dependentes do tempo e a estrutura simplética subjacente às equações diferenciais de segunda ordem. O objetivo é desenvolver uma formulação que unifique o tratamento de soluções linearmente independentes e que prepare o terreno para a quantização de campos.

Objetivos da Aula

- Revisitar a formulação simplética para equações de segunda ordem
- Construir soluções complexificadas e entender sua relação com a propagação temporal
- Analisar as propriedades de transformação sob reversão temporal
- Compreender a conexão com a física de partículas e o conceito de antipartículas

Formulação Simplética

Estrutura da Equação

Consideramos uma equação de segunda ordem na forma:

$$y'' + p_1(x)y' + p_0(x)y = 0$$

que pode ser reescrita no espaço de fase como:

$$\begin{pmatrix} y' \\ q' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1/m \\ -m\omega^2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ q \end{pmatrix}$$

onde $q = my'$ é o momento canônico.

Definimos o vetor de estado:

$$V = \begin{pmatrix} y \\ q \end{pmatrix}$$

Matriz Simplética

A estrutura simplética é codificada pela matriz:

$$\Omega = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Esta matriz é antissimétrica ($\Omega^T = -\Omega$) e desempenha um papel fundamental na definição do Wronskiano conservado.

i Note

O Wronskiano de duas soluções V_1 e V_2 é dado por:

$$W(V_1, V_2) = V_1^T \Omega V_2$$

e é uma constante do movimento (conservado).

Hamiltonianos e Propriedades

O Hamiltoniano associado é:

$$H = \begin{pmatrix} m\omega^2 & 0 \\ 0 & 1/m \end{pmatrix}$$

A equação de movimento pode ser escrita como:

$$V' = \Omega H V$$

Soluções Linearmente Independentes

Base no Espaço de Soluções

Para duas soluções linearmente independentes V_1 e V_2 , temos:

$$V_1^T \Omega V_2 = \text{constante}$$

Podemos normalizar convenientemente:

$$V_1^T \Omega V_2 = \frac{1}{2}$$

Solução Geral

Qualquer solução U pode ser escrita como combinação linear:

$$U = \alpha_1 V_1 + \alpha_2 V_2$$

Os coeficientes α_i são constantes e podem ser obtidos via:

$$\alpha_1 = -2(V_2^T \Omega U), \quad \alpha_2 = 2(V_1^T \Omega U)$$

Complexificação do Espaço de Soluções

Construção da Solução Complexa

Definimos a solução complexificada:

$$V = V_1 - iV_2$$

Esta solução satisfaz a mesma equação diferencial no espaço complexo:

$$V' = \Omega H V$$

Produto Simplético Hermitiano

Introduzimos o produto:

$$\langle V, U \rangle = iV^\dagger \Omega U$$

onde $V^\dagger = (V^*)^T$ é o conjugado Hermitiano.

! Important

Para soluções com normalização $V_1^T \Omega V_2 = 1/2$, temos:

$$\langle V, V \rangle = 1$$

Subespaços de Norma Positiva e Negativa

O espaço complexificado C^2 se decompõe em dois subespaços:

- **Norma positiva:** $\langle V, V \rangle = 1$
- **Norma negativa:** $\langle V^*, V^* \rangle = -1$

! Warning

Esta estrutura é análoga à que aparece na mecânica quântica relativística, onde soluções de energia positiva e negativa correspondem a partículas e antipartículas.

Propagação no Tempo

Função de Green (Solução Futura)

Consideramos uma solução com interação instantânea em x_0 :

$$U(x) = \Theta(x - x_0)[\alpha V(x) + \alpha^* V^*(x)]$$

onde V é a solução complexa. Esta solução satisfaz:

$$U' - \Omega H U = \delta(x - x_0) U_0$$

Solução Passada (Avançada)

A solução que propaga informações do futuro para o passado é:

$$U(x) = \Theta(x_0 - x)[\alpha V(x) + \alpha^* V^*(x)]$$

satisfazendo:

$$U' - \Omega H U = -\delta(x - x_0) U_0$$

i Note

A diferença de sinal entre as soluções futura e passada é fundamental para a construção de propagadores em teoria quântica de campos.

Simetria de Reversão Temporal

Transformação das Componentes

Sob reversão temporal $x \rightarrow -x$, o vetor V se transforma como:

$$V_R(x_R) = T V(x), \quad x_R = -x$$

com:

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Comportamento da Equação

A equação de movimento é invariante sob reversão temporal se:

$$TH(x)T = H(-x)$$

! Important

A invariância por reversão temporal leva à relação entre soluções futuras e passadas, fundamental para a construção de operadores de criação e aniquilação.

Visualização Computacional

Propagador do Oscilador Harmônico

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import solve_ivp


# Definindo o oscilador harmônico
def harmonic_oscillator(t, y, omega=1.0):
    return [y[1], -(omega**2) * y[0]]

# Configuração do problema
omega = 1.0
t_span = (0, 10)
t_eval = np.linspace(0, 10, 1000)

# Solução para diferentes condições iniciais
conditions = [
    (1.0, 0.0, "Posição inicial"),
    (0.0, 1.0, "Velocidade inicial"),
    (0.5, 0.5, "Condição mista"),
]

plt.figure(figsize=(10, 6))
for y0, v0, label in conditions:
    sol = solve_ivp(harmonic_oscillator, t_span, [y0, v0], t_eval=t_eval, args=(omega,))
    plt.plot(sol.t, sol.y[0], label=label)

plt.xlabel("Tempo (t)")
plt.ylabel("Posição (y)")
plt.title("Oscilador Harmônico - Diferentes Condições Iniciais")
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.legend()
plt.show()
```



Propagadores Futuro e Passado


```
# Simulação de um pulso instantâneo (função de Green)
def green_function_solution(t, t0=3.0, amplitude=1.0, omega=1.0):
    """Solução futura (causal) com pulso em t0"""
    y = np.zeros_like(t)
    for i, ti in enumerate(t):
        if ti >= t0:
            y[i] = amplitude * np.sin(omega * (ti - t0)) / omega
    return y

def green_function_advanced(t, t0=3.0, amplitude=1.0, omega=1.0):
    """Solução passada (avanzada) com pulso em t0"""
    y = np.zeros_like(t)
    for i, ti in enumerate(t):
        if ti <= t0:
            y[i] = amplitude * np.sin(omega * (t0 - ti)) / omega
    return y

t = np.linspace(0, 6, 1000)
t0 = 3.0

plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(
    t, green_function_solution(t, t0), label="Propagador Futuro (Causal)", linewidth=2
)
```

```
plt.plot(
    t,
    green_function_advanced(t, t0),
    label="Propagador Passado (Avançado)",
    linewidth=2,
)
plt.axvline(x=t0, color="red", linestyle="--", alpha=0.5, label=f"Pulso em t={t0}")
plt.xlabel("Tempo (t)")
plt.ylabel("Resposta")
plt.title("Propagadores do Oscilador Harmônico")
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.legend()
plt.show()
```



Resumo dos Conceitos

Conceito	Descrição	Aplicação
Matriz Simplética (Ω)	Codifica a estrutura simplética do espaço de fase	Wronskiano conservado
Solução Complexa (V)	Combinação $V_1 - iV_2$	Unifica duas soluções independentes
Produto Hermitiano	$\langle V, U \rangle = iV^\dagger \Omega U$	Define norma e ortogonalidade
Norma Positiva/Negativa	$\langle V, V \rangle = \pm 1$	Partículas/Antipartículas
Prop. Futuro (Causal)	$\Theta(x - x_0)$	Propagação para frente no tempo
Prop. Passado (Avançado)	$\Theta(x_0 - x)$	Propagação para trás no tempo
Reversão Temporal	$T = \text{diag}(1, -1)$	Simetria fundamental

Exercícios

Exercício 1: Wronskiano e Solução Geral (Essencial)

- a) Mostre que o Wronskiano $W(V_1, V_2) = V_1^T \Omega V_2$ é constante para soluções da equação $V' = \Omega H V$, e que $W(V_1, V_1) = 0$ usando a antissimetria de Ω .
- b) Dada a normalização $V_1^T \Omega V_2 = 1/2$, expresse a solução geral $U = \alpha_1 V_1 + \alpha_2 V_2$ e calcule os coeficientes α_1, α_2 para uma condição inicial genérica.

Exercício 2: Complexificação e Normas (Essencial)

- a) Verifique que $V = V_1 - iV_2$ satisfaz a mesma equação diferencial que V_1 e V_2 .
- b) Calcule $\langle V, V \rangle = iV^\dagger \Omega V$ e mostre que é igual a 1.
- c) Para $\tilde{V} = V^*$, calcule $\langle \tilde{V}, \tilde{V} \rangle$ e interprete fisicamente este resultado (norma negativa).

Exercício 3: Propagadores Futuro e Passado (Essencial)

- a) Mostre que a solução $U(x) = \Theta(x - x_0)[\alpha V(x) + \alpha^* V^*(x)]$ satisfaz a equação com fonte $U' - \Omega H U = \delta(x - x_0)U_0$, e determine a constante U_0 em termos de α .
- b) Construa a solução com condições no futuro, $U(x) = \Theta(x_0 - x)[\alpha V(x) + \alpha^* V^*(x)]$, e mostre que ela satisfaz $U' - \Omega H U = -\delta(x - x_0)U_0$.

Exercício 4: Condições de Contorno Espaciais

Para o problema de uma corda presa em $x = 0$ e $x = L$, explique como combinar os propagadores futuro e passado, e por que a solução geral envolve ambas as direções de propagação.

Exercício 5: Reversão Temporal e Rotações

- a) Verifique que $T = \text{diag}(1, -1)$ transforma $V = (y, q)^T$ em $V_R = (y, -q)^T$, e mostre que $T \Omega T = -\Omega$ e $T H T = H$ para o oscilador harmônico.
- b) Para uma rotação R no espaço de fase, mostre que $R^T \Omega R = \Omega$, e compare com a transformação temporal T : em que sentido elas são estruturalmente diferentes?

Exercício 6: Oscilador Forçado e Conexão com a Mecânica Quântica

- a) Resolva a equação $y'' + \omega^2 y = f(x)$ usando os propagadores construídos nesta aula, identificando os termos futuro e passado na solução geral.
- b) Identifique o análogo do comutador $[x, p]$ no formalismo simplético, e explique como a estrutura de norma positiva/negativa (Exercício 2) se relaciona com a quantização.