

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC HUẾ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TIỂU LUẬN
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT

ĐỀ TÀI:
ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ GIA DỤNG
QUA WIFI VỚI ESP32

Giáo viên hướng dẫn: VÕ VIỆT DŨNG

Thành phố Huế, tháng 4 năm 2026

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU	1
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.....	4
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI.....	6
1.1 Giới thiệu về IoT (Internet of Things).....	6
1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của IoT	7
1.1.2 Cấu trúc 4 lớp của hệ thống IoT	7
1.1.3 Ứng dụng IoT trong nhà thông minh (Smart Home).....	8
1.2 Giới thiệu bài toán điều khiển thiết bị gia dụng	9
1.2.1 Nhu cầu điều khiển từ xa trong đời sống hiện đại	9
1.2.2 Tính ứng dụng thực tế và lợi ích kinh tế.....	9
1.3 Mục tiêu hệ thống	10
1.3.1 Điều khiển bật/tắt thiết bị qua Wi-Fi	10
1.3.2 Giám sát trạng thái hoạt động thực tế của thiết bị	10
1.3.3 Tích hợp cảnh báo hoặc thông báo.....	11
1.4 Kết luận chương I	11
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	12
2.1 Vi điều khiển trung tâm ESP32.....	12
2.1.1 Giới thiệu và thông số kỹ thuật.....	12
2.1.2 Các chân GPIO và khả năng kết nối Wi-Fi / Bluetooth	13
2.2 Giao thức truyền thông và kết nối.....	14
2.2.1 Giao thức HTTP	14
2.2.2 Giao thức MQTT.....	14
2.2.3 So sánh và lựa chọn giao thức.....	14
2.2.4 Bảo mật trong hệ thống IoT	15
2.3 Thiết bị phần cứng và linh kiện phụ trợ.....	16
2.3.1 Relay Module	16
2.3.2 Các thiết bị ngoại vi	16
2.3.3 Khối nguồn và mạch bảo vệ.....	17
2.4 Kết luận chương 2.....	17
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	18
3.1 Sơ đồ khối và luồng dữ liệu	18
3.1.1 Thiết kế sơ đồ khối tổng thể.....	18
3.1.2 Lưu đồ thuật toán xử lý lệnh (Flowchart).....	20
3.2 Thiết kế phần cứng	22
3.2.1 Sơ đồ kết nối ESP32 với Relay và thiết bị.....	22

3.2.2 Tính toán nguồn cấp cho hệ thống	23
3.3 Thiết kế phần mềm và giao diện người dung	23
3.3.1 Thiết kế giao diện Web Dashboard hoặc Mobile App	23
3.3.2 Cấu trúc bản tin và kịch bản điều khiển.....	23
3.3.3 Cơ sở dữ liệu và lưu trữ trạng thái thiết bị.....	24
3.4 Kết luận chương 3.....	24
CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG	25
4.1 Lập trình cho ESP32	25
4.1.1 Cấu hình Wi-Fi và thiết lập kết nối Server	25
4.1.2 Lập trình nhận diện lệnh và điều khiển GPIO.....	26
4.2 Xây dựng ứng dụng điều khiển	27
4.2.1 Triển khai giao diện điều khiển	27
4.2.2 Đồng bộ hóa trạng thái thiết bị theo thời gian thực.....	28
4.3 Kiểm thử và xử lý lỗi.....	28
4.3.1 Kiểm tra độ trễ (Latency) khi điều khiển qua Wi-Fi.....	28
4.3.2 Xử lý tình huống mất kết nối mạng hoặc lỗi nguồn	29
4.4 Kết luận chương 4.....	29
CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ.....	30
5.1 Kết quả đạt được	30
5.1.1 Hình ảnh mô hình thực tế/mô phỏng trên Wokwi.....	30
5.1.2 Video/Hình ảnh giao diện điều khiển hoạt động	31
5.2 Đánh giá hệ thống	32
5.2.1 Độ ổn định và tốc độ phản hồi lệnh	32
5.2.2 Hạn chế còn tồn tại	33
5.2.3 Bảng so sánh thời gian phản hồi	33
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	35
6.1 Kết luận chung về đề tài	35
6.2 Hướng phát triển trong tương lai.....	35
6.2.1 Tích hợp điều khiển bằng giọng nói	35
6.2.2 Tăng cường bảo mật và xác thực người dùng	36
6.2.3 Tích hợp cảm biến môi trường để tự động hóa	36
TÀI LIỆU THAM KHẢO	36

LỜI NÓI ĐẦU

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực Internet of Things (IoT), các hệ thống giám sát và điều khiển tự động ngày càng được quan tâm và ứng dụng rộng rãi. Xu hướng chuyển đổi từ các ngôi nhà truyền thống sang mô hình nhà thông minh (Smart Home) không chỉ mang lại sự tiện nghi mà còn giúp người dùng quản lý tối ưu các nguồn năng lượng trong gia đình.

Một trong những vấn đề phổ biến trong đời sống hàng ngày là việc lãng phí điện năng do quên tắt các thiết bị gia dụng hoặc sự bất tiện khi phải điều khiển trực tiếp các công tắc cơ học. Do đó, việc xây dựng một hệ thống cho phép điều khiển và giám sát trạng thái thiết bị điện một cách tự động, chính xác và từ xa thông qua mạng không dây là hết sức cần thiết. Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho con người và tài sản.

Sự ra đời của các vi điều khiển hiện đại như ESP32 đã mở ra nhiều cơ hội trong việc phát triển các ứng dụng IoT thông minh. Với ưu điểm chi phí thấp, hiệu năng cao, tích hợp sẵn Wi-Fi và Bluetooth, Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực **IoT** (Internet of Things), các hệ thống giám sát và điều khiển tự động ngày càng được quan tâm và ứng dụng rộng rãi. Xu hướng chuyển đổi từ các ngôi nhà truyền thống sang mô hình nhà thông minh (Smart Home) không chỉ mang lại sự tiện nghi mà còn giúp người dùng quản lý tối ưu các nguồn năng lượng trong gia đình.

Một trong những vấn đề phổ biến trong đời sống hàng ngày là việc lãng phí điện năng do quên tắt các thiết bị gia dụng hoặc sự bất tiện khi phải điều khiển trực tiếp

các công tắc cơ học. Do đó, việc xây dựng một hệ thống cho phép điều khiển và giám sát trạng thái thiết bị điện một cách tự động, chính xác và từ xa thông qua mạng không dây là hết sức cần thiết. Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho con người và tài sản.

Sự ra đời của các vi điều khiển hiện đại như ESP32 đã mở ra nhiều cơ hội trong việc phát triển các ứng dụng IoT thông minh. Với ưu điểm chi phí thấp, hiệu năng cao, tích hợp sẵn Wi-Fi và Bluetooth, ESP32 là lựa chọn phù hợp để truyền tải dữ liệu và nhận lệnh điều khiển nhanh chóng thông qua Internet.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, em đã lựa chọn thực hiện đề tài: **“Điều khiển thiết bị gia dụng qua Wi-Fi với ESP32”**. Thông qua đề tài này, em hướng đến việc xây dựng một hệ thống có khả năng điều khiển bật/tắt các thiết bị như đèn, quạt thông qua giao diện web hoặc ứng dụng di động, đồng thời giám sát trạng thái thiết bị theo thời gian thực.

Đề tài không chỉ minh họa hiệu quả ứng dụng của ESP32 trong lĩnh vực IoT mà còn giúp em củng cố kiến thức về lập trình điều khiển và giao tiếp mạng. Em hy vọng hệ thống này có thể triển khai thực tế trong các hộ gia đình, góp phần nâng cao mức độ tiện nghi và hiện đại hóa môi trường sống.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, em đã lựa chọn thực hiện đề tài: **“Điều khiển thiết bị gia dụng qua Wi-Fi với ESP32”**. Thông qua đề tài này, em hướng đến việc xây dựng một hệ thống có khả năng điều khiển bật/tắt các thiết bị như đèn, quạt thông qua giao diện web hoặc ứng dụng di động, đồng thời giám sát trạng thái thiết bị theo thời gian thực.

Đề tài không chỉ minh họa hiệu quả ứng dụng của ESP32 trong lĩnh vực IoT mà còn giúp em củng cố kiến thức về lập trình điều khiển và giao tiếp mạng. Em hy vọng hệ

thống này có thể triển khai thực tế trong các hộ gia đình, góp phần nâng cao mức độ tiện nghi và hiện đại hóa môi trường sống.

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt Tên đầy đủ / Ý nghĩa

IoT	Internet of Things (Mạng lưới vạn vật kết nối Internet)
Wi-Fi	Wireless Fidelity (Hệ thống kết nối mạng không dây sử dụng sóng vô tuyến)
GPIO	General Purpose Input Output (Các chân nhập/xuất tín hiệu chung trên vi điều khiển)
HTTP	HyperText Transfer Protocol (Giao thức truyền tải siêu văn bản)
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport (Giao thức truyền thông tin điệp theo mô hình xuất bản/đăng ký)
API	Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)
ADC	Analog-to-Digital Converter (Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số)
DAC	Digital-to-Analog Converter (Bộ chuyển đổi tín hiệu số sang tương tự)
PWM	Pulse Width Modulation (Phương pháp điều chế độ rộng xung)

Từ viết tắt Tên đầy đủ / Ý nghĩa

SPI	Serial Peripheral Interface (Giao thức truyền thông nối tiếp đồng bộ giữa vi điều khiển và các thiết bị ngoại vi)
I2C	Inter-Integrated Circuit (Giao thức giao tiếp nối tiếp giữa các vi mạch)
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter (Bộ truyền nhận dữ liệu nối tiếp bất đồng bộ)
RAM	Random Access Memory (Bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên)
JSON	JavaScript Object Notation (Một định dạng dữ liệu văn bản nhẹ dùng để trao đổi dữ liệu)
CPU	Central Processing Unit (Bộ xử lý trung tâm)
VCC	Voltage at the Common Collector (Điện áp nguồn dương)
GND	Ground (Điểm nối đất / Cực âm)
LED	Light Emitting Diode (Điốt phát quang)
RESTful	REpresentational State Transfer (Một kiểu kiến trúc thiết kế API)

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1 Giới thiệu về IoT (Internet of Things)

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thông, IoT (Internet of Things) đã trở thành một trong những xu hướng công nghệ nổi bật và có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống con người. IoT được hiểu là mạng lưới các thiết bị vật lý có khả năng kết nối với Internet, thu thập dữ liệu, trao đổi thông tin và thực hiện các tác vụ một cách tự động mà không cần nhiều sự can thiệp của con người.

Các thiết bị trong hệ thống IoT có thể bao gồm cảm biến, bộ truyền động, vi điều khiển, điện thoại thông minh, máy tính hoặc các thiết bị điện tử gia dụng. Những thiết bị này được tích hợp khả năng giao tiếp thông qua các mạng không dây (như Wi-Fi, Bluetooth) và các giao thức truyền tin chuyên dụng. **Trong đó, giao thức MQTT được ưu tiên sử dụng trong nghiên cứu này để đảm bảo việc truyền tải dữ liệu theo thời gian thực một cách hiệu quả, bên cạnh các phương thức truyền thống như HTTP.**

Sự phát triển của IoT đã mở ra nhiều ứng dụng thực tiễn trong các lĩnh vực như:

- Nhà thông minh (Smart Home)
- Nông nghiệp thông minh
- Y tế thông minh
- Giao thông thông minh
- Công nghiệp 4.0

Trong đó, lĩnh vực nhà thông minh là một trong ứng dụng phổ biến và gần gũi nhất với đời sống hàng ngày.

1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của IoT

IoT là hệ thống bao gồm các thiết bị được gắn cảm biến, phần mềm và các công nghệ kết nối nhằm mục đích trao đổi dữ liệu với nhau thông qua Internet.

Một hệ thống IoT thường có các đặc điểm sau:

Khả năng kết nối mạng:

Các thiết bị có thể kết nối với nhau thông qua Internet hoặc mạng nội bộ.

Khả năng thu thập dữ liệu:

Thiết bị sử dụng cảm biến để ghi nhận thông tin từ môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, chuyển động, ...

Khả năng xử lý dữ liệu:

Dữ liệu sau khi thu thập sẽ được xử lý tại thiết bị hoặc máy chủ.

Tính tự động hóa:

Hệ thống có thể thực hiện các hành động như bật/tắt thiết bị mà không cần con người thao tác trực tiếp.

1.1.2 Cấu trúc 4 lớp của hệ thống IoT

Một hệ thống IoT thông thường được xây dựng dựa trên mô hình 4 lớp:

Lớp cảm nhận (Perception Layer)

Đây là lớp thấp nhất, bao gồm các cảm biến và thiết bị đầu cuối có nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ môi trường.

Ví dụ:

- Cảm biến nhiệt độ
- Cảm biến khí gas
- Cảm biến ánh sáng

- Relay

Lớp mạng (Network Layer)

Lớp này có nhiệm vụ truyền dữ liệu từ thiết bị đến máy chủ hoặc ứng dụng người dùng thông qua Wi-Fi, Bluetooth hoặc Internet.

Lớp xử lý (Processing Layer)

Dữ liệu thu thập được sẽ được xử lý tại vi điều khiển, cloud server hoặc cơ sở dữ liệu.

Lớp ứng dụng (Application Layer)

Là lớp giao tiếp trực tiếp với người dùng thông qua web dashboard hoặc ứng dụng điện thoại.

1.1.3 Ứng dụng IoT trong nhà thông minh (Smart Home)

Nhà thông minh là mô hình ứng dụng IoT cho phép người dùng giám sát và điều khiển các thiết bị điện trong gia đình từ xa thông qua điện thoại hoặc máy tính.

Một số ứng dụng phổ biến gồm:

- Điều khiển đèn từ xa
- Bật/tắt quạt
- Điều khiển máy lạnh
- Giám sát camera
- Cảnh báo cháy nổ
- Khóa cửa thông minh

Việc áp dụng IoT vào nhà thông minh giúp nâng cao sự tiện nghi, tiết kiệm điện năng và tăng mức độ an toàn cho người sử dụng.

1.2 Giới thiệu bài toán điều khiển thiết bị gia dụng

Trong đời sống hiện đại, nhu cầu điều khiển thiết bị điện từ xa ngày càng tăng cao. Người dùng mong muốn có thể bật hoặc tắt các thiết bị trong nhà dù đang ở bất kỳ đâu chỉ thông qua điện thoại có kết nối Internet.

Từ nhu cầu thực tế đó, đề tài tập trung xây dựng hệ thống điều khiển thiết bị gia dụng sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp kết nối Wi-Fi nhằm cho phép người dùng giám sát và điều khiển thiết bị từ xa.

Các thiết bị được lựa chọn mô phỏng bao gồm:

- Đèn LED
- Quạt mini
- Còi buzzer

1.2.1 Nhu cầu điều khiển từ xa trong đời sống hiện đại

Ngày nay, con người ngày càng bận rộn và có xu hướng ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa cuộc sống.

Ví dụ:

- Bật đèn trước khi về nhà
- Tắt quạt khi quên ra ngoài
- Giám sát trạng thái thiết bị từ xa

Những nhu cầu này là cơ sở thực tiễn cho việc phát triển hệ thống điều khiển thông minh.

1.2.2 Tính ứng dụng thực tế và lợi ích kinh tế

Hệ thống điều khiển từ xa giúp:

- **Tiết kiệm điện năng** nhờ tắt thiết bị khi không sử dụng

- **Nâng cao an toàn** khi phát hiện thiết bị hoạt động bất thường
- **Tăng sự tiện lợi** cho người dùng
- **Giảm chi phí vận hành**

Đây là một trong những hướng ứng dụng có giá trị thực tiễn cao trong cuộc sống.

1.3 Mục tiêu hệ thống

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một hệ thống điều khiển và giám sát thiết bị điện thông qua mạng Wi-Fi sử dụng ESP32.

Cụ thể:

- Điều khiển bật/tắt thiết bị từ xa
- Giám sát trạng thái hoạt động
- Cập nhật dữ liệu theo thời gian thực
- Giao diện dễ sử dụng

1.3.1 Điều khiển bật/tắt thiết bị qua Wi-Fi

Người dùng có thể gửi lệnh từ điện thoại hoặc giao diện web để bật/tắt các thiết bị điện được kết nối với ESP32.

Lệnh điều khiển được truyền qua Wi-Fi và xử lý bởi vi điều khiển.

1.3.2 Giám sát trạng thái hoạt động thực tế của thiết bị

Hệ thống cho phép hiển thị trạng thái hoạt động của thiết bị như:

- ON / OFF
- Đang hoạt động / không hoạt động
- Trạng thái kết nối mạng

Việc giám sát giúp người dùng dễ dàng kiểm soát thiết bị.

1.3.3 Tích hợp cảnh báo hoặc thông báo

Ngoài chức năng điều khiển, hệ thống có thể mở rộng tích hợp cảnh báo thông qua Telegram hoặc ứng dụng di động.

Ví dụ:

- Thông báo khi thiết bị bật quá lâu
- Cảnh báo mất kết nối Wi-Fi
- Thông báo trạng thái bất thường

1.4 Kết luận chương I

Chương I đã trình bày tổng quan về công nghệ IoT, vai trò của IoT trong hệ thống nhà thông minh và bài toán điều khiển thiết bị gia dụng từ xa sử dụng ESP32.

Những nội dung này là cơ sở để triển khai phần lý thuyết và thiết kế hệ thống trong các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Vi điều khiển trung tâm ESP32

Trong hệ thống điều khiển thiết bị gia dụng qua Wi-Fi, **ESP32** được lựa chọn làm bộ vi điều khiển trung tâm nhờ khả năng xử lý mạnh, tích hợp sẵn Wi-Fi và Bluetooth, phù hợp với các ứng dụng IoT hiện đại.

ESP32 là dòng vi điều khiển do Espressif Systems phát triển, được sử dụng rộng rãi trong các dự án nhà thông minh, tự động hóa và điều khiển từ xa.

So với các dòng vi điều khiển truyền thống như Arduino Uno, ESP32 có ưu điểm nổi bật về khả năng kết nối không dây, tốc độ xử lý cao và số lượng chân GPIO phong phú.

2.1.1 Giới thiệu và thông số kỹ thuật

ESP32 là vi điều khiển 32-bit sử dụng kiến trúc **Dual-core Xtensa LX6**, cho phép xử lý đa nhiệm hiệu quả.

Đặc điểm	Thông số kỹ thuật
Vi xử lý	Dual-core 32-bit Xtensa® LX6
Xung nhịp	Tối đa lên đến 240 MHz
Bộ nhớ RAM	520 KB SRAM
Bộ nhớ Flash	4 MB (Tùy biến theo từng phiên bản)

Đặc điểm	Thông số kỹ thuật
Kết nối không dây	Wi-Fi 2.4 GHz & Bluetooth/BLE
Giao thức hỗ trợ	ADC, DAC, PWM, SPI, I2C, UART
Số chân GPIO	Phong phú, hỗ trợ đa chức năng

Nhờ cấu hình mạnh, ESP32 có thể vừa xử lý lệnh điều khiển, vừa giao tiếp mạng trong thời gian thực.

2.1.2 Các chân GPIO và khả năng kết nối Wi-Fi / Bluetooth

ESP32 cung cấp hệ thống chân **GPIO (General Purpose Input/Output)** đa năng, cho phép tương tác linh hoạt với các thành phần phần cứng. Trong đề tài này, các chân GPIO đóng vai trò then chốt:

- **Điều khiển đầu ra (Output):** Sử dụng chân GPIO 26 và 27 để gửi tín hiệu kích hoạt Module Relay, từ đó đóng/ngắt nguồn điện cho đèn và quạt.
- **Tín hiệu đầu vào (Input):** Sẵn sàng để mở rộng kết nối với các nút nhấn vật lý hoặc cảm biến môi trường.
- **Kết nối Wi-Fi/Bluetooth:** Việc tích hợp sẵn các chuẩn không dây ngay trên chip (SoC) giúp ESP32 kết nối trực tiếp với Router Internet. Điều này giúp tối ưu hóa kích thước thiết bị và giảm chi phí vì không cần module chuyển đổi phụ trợ (như ESP8266 hay module Ethernet).

2.2 Giao thức truyền thông và kết nối

Việc lựa chọn giao thức truyền thông quyết định tốc độ phản hồi và độ ổn định của hệ thống Smart Home. Bài tiểu luận tập trung nghiên cứu hai giao thức phổ biến nhất hiện nay:

2.2.1 Giao thức HTTP

HTTP (HyperText Transfer Protocol) hoạt động theo mô hình **Request-Response** (Yêu cầu - Phản hồi) truyền thống.

- **Nguyên lý:** Mỗi khi người dùng muốn bật đèn, ứng dụng phải gửi một yêu cầu HTTP đến ESP32. ESP32 (đóng vai trò Web Server) sẽ xử lý và gửi lại một phản hồi để kết thúc phiên làm việc.
- **Hạn chế:** Vì mỗi lần gửi lệnh là một lần thiết lập kết nối mới, HTTP tạo ra **độ trễ cao** và gây tốn tài nguyên cho vi điều khiển. Điều này không tối ưu cho các tác vụ cần tính tức thời (Real-time).

2.2.2 Giao thức MQTT

Khác với HTTP, MQTT hoạt động theo mô hình **Publish/Subscribe** (Xuất bản/Đăng ký) thông qua một trung gian gọi là **MQTT Broker**.

- **Ưu điểm vượt trội:**
 - * **Gói tin siêu nhẹ:** Chỉ khoảng vài byte, giúp truyền tải cực nhanh.
 - **Kết nối duy trì:** ESP32 luôn giữ kết nối với Broker, giúp lệnh từ người dùng được "đẩy" đến thiết bị ngay lập tức.
 - **Tiết kiệm năng lượng:** Rất phù hợp với các thiết bị IoT chạy pin hoặc các hệ thống cần độ ổn định cao.

2.2.3 So sánh và lựa chọn giao thức

Tiêu chí	HTTP	MQTT
----------	------	------

Tốc độ phản hồi	Trung bình	Nhanh
Độ phức tạp	Đễ	Trung bình
Thời gian thực	Thấp	Cao
Phù hợp IoT	Khá	Rất tốt

Trong phạm vi đề tài mô phỏng trên Wokwi, giao thức HTTP được ưu tiên do dễ triển khai và thuận tiện cho việc kiểm thử.

2.2.4 Bảo mật trong hệ thống IoT

Bảo mật là yếu tố rất quan trọng trong hệ thống điều khiển từ xa.

Một số rủi ro có thể gặp:

- Truy cập trái phép: Kẻ xấu có thể xâm nhập vào mạng nội bộ hoặc Broker để chiếm quyền điều khiển thiết bị.
- Đánh cắp dữ liệu: Các thông tin về thói quen sinh hoạt của người dùng có thể bị lộ lọt qua các bản tin không được mã hóa.
- Điều khiển thiết bị ngoài ý muốn: Gây nghẽn mạng khiến người dùng không thể điều khiển thiết bị khi cần thiết.

Các biện pháp bảo mật cơ bản:

- Xác thực tài khoản người dùng: Sử dụng **Username/Password** khi kết nối tới MQTT Broker để đảm bảo chỉ các thiết bị được cấp phép mới có thể Publish/Subscribe các Topic
- Đặt mật khẩu Wi-Fi mạnh: Đặt mật khẩu Wi-Fi mạnh (chuẩn WPA2/WPA3) để bảo vệ điểm kết nối của ESP32.

- Mã hóa dữ liệu truyền: Trong các giai đoạn phát triển nâng cao, có thể sử dụng giao thức **MQTT** (MQTT over TLS/SSL) để mã hóa toàn bộ nội dung bản tin truyền giữa Client và Broker.

Trong giai đoạn mô phỏng, đề tài tập trung vào chức năng điều khiển cơ bản, phần bảo mật sẽ được phát triển thêm ở hướng mở rộng.

2.3 Thiết bị phần cứng và linh kiện phụ trợ

Ngoài ESP32, hệ thống còn sử dụng các linh kiện hỗ trợ nhằm mô phỏng thiết bị gia dụng thực tế.

2.3.1 Relay Module

Relay là linh kiện điện tử dùng để đóng/ngắt mạch điện công suất lớn bằng tín hiệu điều khiển công suất nhỏ.

Trong đề tài, relay được sử dụng để:

- Bật/tắt đèn
- Bật/tắt quạt

ESP32 xuất tín hiệu mức logic 3.3V để điều khiển relay.

Relay giúp cách ly giữa mạch điều khiển và tải điện.

2.3.2 Các thiết bị ngoại vi

Các thiết bị ngoại vi sử dụng trong mô hình gồm:

- LED: mô phỏng bóng đèn
- Quạt mini: mô phỏng quạt điện
- Buzzer: phát cảnh báo
- Nút nhấn: điều khiển thủ công

Các thiết bị này được kết nối với ESP32 thông qua GPIO.

2.3.3 Khởi nguồn và mạch bảo vệ

Nguồn cấp cho hệ thống cần đảm bảo ổn định để ESP32 hoạt động liên tục.

Điện áp thường sử dụng:

- 5V cho module
- 3.3V cho ESP32

Ngoài ra, mạch cần có bảo vệ:

- Chống quá dòng
- Chống sụt áp
- Chống nhiễu

Để tránh lỗi khi vận hành thực tế.

2.4 Kết luận chương 2


Chương 2 đã trình bày cơ sở lý thuyết về ESP32, các giao thức truyền thông và các linh kiện phần cứng sử dụng trong hệ thống.

Đây là nền tảng quan trọng cho việc phân tích và thiết kế hệ thống ở chương tiếp theo.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Sơ đồ khối và luồng dữ liệu

3.1.1 Thiết kế sơ đồ khối tổng thể



Hình 3.1. Sơ đồ khối tổng thể hệ thống

Hệ thống được chia thành ba khối chính hoạt động tương tác lẫn nhau để đảm bảo việc truyền nhận lệnh diễn ra thông suốt:

- **Khối điều khiển và giám sát (User Interface):** Bao gồm giao diện Dashboard Web hoặc ứng dụng di động. Đây là nơi người dùng tương tác để gửi lệnh điều khiển (Bật/Tắt) dưới dạng các bản tin **Publish** và nhận phản hồi trạng thái từ thiết bị thông qua cơ chế **Subscribe**.
- **Khối truyền thông trung gian (Server/Broker):** Sử dụng giao thức **MQTT** (thay vì HTTP truyền thống) để đóng vai trò "cầu nối" điều phối dữ liệu. Khối

này chịu trách nhiệm nhận gói tin từ ứng dụng và chuyển tiếp chính xác đến vi điều khiển ESP32 theo thời gian thực.

- **Khối thực thi (ESP32 & Peripheral):** Vi điều khiển ESP32 duy trì kết nối liên tục với Broker để tiếp nhận tín hiệu, xử lý logic và xuất tín hiệu điều khiển ra các Relay để đóng/ngắt thiết bị (đèn, quạt). Đồng thời, khối này cũng gửi lại trạng thái thực tế của thiết bị về Broker để cập nhật lên giao diện.

3.1.2 Lưu đồ thuật toán xử lý lệnh (Flowchart)




Hình 3.2. Lưu đồ thuật toán xử lý lệnh của hệ thống

Quy trình xử lý của ESP32 bắt đầu từ khi khởi động cho đến khi vào vòng lặp chờ lệnh:

1. **Khởi tạo:** Thiết lập các chân GPIO cho Relay, khởi tạo kết nối Wi-Fi và **cấu hình các thông số MQTT Client..**
2. **Kết nối:** Kiểm tra và thiết lập kết nối tới **MQTT Broker**. Nếu mất kết nối, hệ thống sẽ tự động thực hiện quy trình tái kết nối để duy trì liên lạc.
3. **Lắng nghe:** ESP32 thực hiện **đăng ký (Subscribe)** các Topic tương ứng và liên tục kiểm tra xem có bản tin (Message) mới nào được gửi từ người dùng thông qua Broker hay không.
4. **Thực thi:** Nếu nhận được lệnh "ON", ESP32 xuất mức logic phù hợp để đóng mạch Relay; ngược lại với lệnh "OFF".
5. **Phản hồi:** Sau khi điều khiển thành công, ESP32 **xuất bản (Publish)** trạng thái mới của thiết bị ngược trở lại Broker để đồng bộ hóa giao diện người dùng theo thời gian thực.

3.2 Thiết kế phần cứng

3.2.1 Sơ đồ kết nối ESP32 với Relay và thiết bị



Hình 3.3. Sơ đồ kết nối ESP32 với relay và thiết bị gia dụng

Trong mô hình này, ESP32 đóng vai trò bộ não trung tâm. Các kết nối chính bao gồm:

- **ESP32 và Relay:** Chân **GPIO 26** được kết nối với chân tín hiệu (IN) của Relay 1 (Đèn), chân **GPIO 27** kết nối với Relay 2 (Quạt).
- **Nguồn cấp:** Chân VCC và GND của Module Relay được kết nối với nguồn **5V DC** riêng biệt để đảm bảo đủ dòng cho cuộn hút của Relay, tránh gây nhiễu hoặc sụt áp cho vi điều khiển ESP32. Chân GND của Relay phải được nối chung (Common Ground) với chân GND của ESP32.

- **Thiết bị AC:** Các thiết bị gia dụng (đèn, quạt) được đấu nối tiếp qua tiếp điểm Thường mở (NO) của Relay để đảm bảo an toàn khi đóng ngắt dòng điện xoay chiều.

3.2.2 Tính toán nguồn cấp cho hệ thống

- **ESP32:** Tiêu thụ dòng điện khoảng 80mA - 250mA khi hoạt động truyền nhận Wi-Fi.
- **Module Relay:** Mỗi relay tiêu thụ khoảng 70mA khi cuộn dây hút.
- **Tổng kết:** Hệ thống cần một nguồn cấp ổn định tối thiểu **5V - 1A** (thông qua cổng MicroUSB hoặc chân Vin) để đảm bảo không bị sụt áp khi cả hai thiết bị cùng hoạt động, tránh hiện tượng ESP32 bị reset đột ngột.

3.3 Thiết kế phần mềm và giao diện người dùng

3.3.1 Thiết kế giao diện Web Dashboard hoặc Mobile App

Giao diện được thiết kế theo phong cách tối giản (Minimalism) với các thành phần:

- **Thẻ thiết bị (Device Cards):** Hiển thị tên thiết bị (Đèn phòng khách, Quạt).
- **Nút nhấn tương tác (Toggle Switches):** Chuyển đổi trạng thái Bật/Tắt trực quan.
- **Đèn báo trạng thái (Status Indicator):** Sử dụng màu sắc (Xanh: Đang bật, Xám: Đang tắt) để người dùng dễ dàng nhận biết từ xa.

3.3.2 Cấu trúc bản tin và kịch bản điều khiển

Hệ thống sử dụng kiến trúc **Pub/Sub** của giao thức MQTT để tối ưu hóa tốc độ truyền tin và tiết kiệm băng thông. Các **Topic** được phân cấp rõ ràng theo sơ đồ cây để dễ dàng quản lý và mở rộng:

- **home/livingroom/light/command:** Topic chuyên dụng để nhận lệnh điều khiển từ người dùng (Payload: "1" để Bật, "0" để Tắt).

- **home/livingroom/light/state:** Topic chuyên dụng để ESP32 phản hồi trạng thái thực tế về giao diện (Payload: "ON" hoặc "OFF").

Việc phân tách riêng biệt giữa Topic **"command"** (lệnh) và **"state"** (trạng thái) giúp hệ thống tránh được hiện tượng lặp lệnh (loopback) và đảm bảo tính chính xác tuyệt đối khi hiển thị trên giao diện.

3.3.3 Cơ sở dữ liệu và lưu trữ trạng thái thiết bị

Hệ thống triển khai cơ chế đồng bộ hóa đa tầng để đảm bảo trải nghiệm người dùng không bị gián đoạn:


- **Lưu trữ tại chỗ (Local State):** Trạng thái các chân GPIO được lưu vào biến toàn cục trên RAM của ESP32 để xử lý tức thời.
- **Đồng bộ hóa đám mây:** Sử dụng cơ chế lưu trữ của Broker hoặc Cloud (như Firebase/Blynk/Adafruit IO). Khi ứng dụng di động hoặc Web Dashboard được khởi động, nó sẽ tự động gửi yêu cầu lấy dữ liệu từ các Topic **"state"** để cập nhật nút nhấn trên giao diện sao cho khớp với trạng thái thực tế của thiết bị, ngay cả khi người dùng vừa mới mở App.

3.4 Kết luận chương 3

Chương 3 đã trình bày chi tiết về kiến trúc hệ thống từ sơ đồ khối tổng quát đến các kết nối phần cứng cụ thể và kịch bản phần mềm. Đây là cơ sở quan trọng để tiến hành lắp đặt mô hình thực tế và lập trình mã nguồn trong chương tiếp theo.

CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

4.1 Lập trình cho ESP32



Hình 4.1. Cửa sổ Serial Monitor hiển thị trạng thái kết nối Wi-Fi, địa chỉ IP và các bản tin Publish/Subscribe thành công

4.1.1 Cấu hình Wi-Fi và thiết lập kết nối Server

Để ESP32 có thể giao tiếp với hệ thống, bước đầu tiên là thiết lập kết nối mạng và cấu hình giao thức truyền tin. Trong đề tài này, thư viện **WiFi.h** được sử dụng để thiết lập kết nối không dây và thư viện **PubSubClient.h** được dùng để triển khai giao thức **MQTT**.


- **Thiết lập thông số Wi-Fi:** Khai báo thông tin SSID và Password của mạng Wi-Fi cục bộ để ESP32 có thể truy cập Internet.
- **Xử lý kết nối mạng:** Trong hàm setup(), vi điều khiển thực hiện lệnh WiFi.begin(). Một vòng lặp while sẽ kiểm tra trạng thái; chương trình chỉ tiếp tục khi ESP32 đã được cấp địa chỉ IP thành công.
- **Kết nối tới MQTT Broker:** Sau khi có IP, ESP32 sẽ gửi yêu cầu kết nối tới địa chỉ **Broker** (như HiveMQ hoặc Mosquitto) với một ClientID duy nhất. Tại đây, thiết bị sẽ thực hiện quy trình xác thực (Username/Password) và đăng ký (**Subscribe**) các Topic điều khiển để sẵn sàng nhận lệnh từ người dùng.

4.1.2 Lập trình nhận diện lệnh và điều khiển GPIO

```
#define SPin = 26;
#define GPIO27 = 27;

void setup()
{
  pinMode(GPIO26, OUTPUT);
  pinMode(GPIO27, OUTPUT);
}

controlDevice(int gpio, bool state) {
  digitalWrite(GPIO26, STATE);
}
```



Hình 4.3. Sơ đồ điều khiển chân GPIO của ESP32

Đây là phần xử lý logic trung tâm của hệ thống:

- **Cấu hình chân (Pin Mode):** Thiết lập các chân GPIO 26 và 27 ở chế độ OUTPUT. Trạng thái mặc định khi khởi động là HIGH (đối với Relay kích mức thấp) để đảm bảo thiết bị luôn tắt khi có sự cố reset.
- **Xử lý lệnh (Callback Function):**


Với **MQTT**: Khi nhận được dữ liệu từ Topic đăng ký, hàm callback sẽ phân tích chuỗi (Payload). Nếu Payload là "1", thực hiện lệnh digitalWrite(RELAY_PIN, LOW) để bật thiết bị.

4.2 Xây dựng ứng dụng điều khiển

4.2.1 Triển khai giao diện điều khiển

Giao diện được xây dựng nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng (UX) trên nền tảng di động hoặc web:

- **Thiết kế Button:** Sử dụng các thành phần giao diện như Switch hoặc ElevatedButton. Khi người dùng chạm vào nút, ứng dụng đóng vai trò là một **Publisher**, thực hiện đóng gói lệnh điều khiển và **xuất bản (Publish)** lên Topic tương ứng trên **MQTT Broker**. Cơ chế này giúp điều khiển thiết bị từ xa qua Internet mà không cần biết địa chỉ IP của ESP32.
- **Trực quan hóa:** Tích hợp các Icon (hình bóng đèn, cánh quạt) có khả năng thay đổi màu sắc hoặc hiệu ứng chuyển động dựa trên dữ liệu trạng thái nhận về từ Broker. Khi ESP32 phản hồi trạng thái mới, ứng dụng (đang **Subscribe** topic phản hồi) sẽ ngay lập tức cập nhật giao diện để người dùng theo dõi.



Hình 4.2. Giao diện điều khiển thiết bị trên web/mobile

4.2.2 Đồng bộ hóa trạng thái thiết bị theo thời gian thực

Để tránh trường hợp giao diện hiển thị 'Đang bật' nhưng thực tế thiết bị 'Đang tắt' (do mất mạng hoặc thay đổi trạng thái tại chỗ), hệ thống triển khai cơ chế đồng bộ hóa thông minh:

- **Cơ chế Feedback:** Sau khi thực hiện lệnh điều khiển GPIO thành công, ESP32 sẽ ngay lập tức **Publish (Xuất bản)** một bản tin chứa trạng thái thực tế lên một Topic phản hồi riêng biệt trên Broker.
- **Cập nhật tự động:** Thay vì sử dụng chu kỳ quét (Polling) gây tốn tài nguyên, ứng dụng sử dụng cơ chế **Subscribe (Đăng ký)** để lắng nghe Topic phản hồi. Ngay khi Broker nhận được dữ liệu từ ESP32, nó sẽ tự động "đẩy" (Push) thông tin về ứng dụng, giúp giao diện cập nhật trạng thái thiết bị theo thời gian thực với độ trễ cực thấp.

4.3 Kiểm thử và xử lý lỗi

4.3.1 Kiểm tra độ trễ (Latency) khi điều khiển qua Wi-Fi

Quá trình kiểm thử được thực hiện trong môi trường mạng nội bộ và mạng diện rộng (4G):

- **Đo lường:** Sử dụng công cụ giám sát (Serial Monitor) kết hợp với các công cụ kiểm tra bản tin MQTT để đo thời gian từ lúc nhấn nút trên App đến khi Relay nhảy.
- **Kết quả:** Độ trễ trung bình khi sử dụng **MQTT** chỉ dao động trong khoảng **100ms - 300ms** (nhờ cơ chế kết nối duy trì liên tục và gói tin nhẹ). Trong khi đó, các thử nghiệm với HTTP cho thấy độ trễ cao hơn đáng kể (**500ms - 1s**) do phải thiết lập lại phiên kết nối (Handshake) cho mỗi lần gửi lệnh. Kết quả này chứng minh MQTT hoàn toàn đáp ứng tốt tính tức thời trong hệ thống Smart Home.

4.3.2 Xử lý tình huống mất kết nối mạng hoặc lỗi nguồn

Hệ thống được lập trình để tự phục hồi (Self-healing):

- **Mất kết nối Wi-Fi:** Sử dụng hàm kiểm tra `WiFi.status()` trong vòng lặp `loop()`. Nếu phát hiện mất kết nối, ESP32 sẽ tự động gọi lệnh tái kết nối mà không cần can thiệp thủ công.
- **Lỗi nguồn:** Tận dụng bộ nhớ EEPROM hoặc SPIFFS trên ESP32 để lưu lại trạng thái cuối cùng của thiết bị. Khi có điện trở lại, ESP32 sẽ đọc bộ nhớ và khôi phục lại trạng thái (Bật/Tắt) giống như trước khi mất điện.


4.4 Kết luận chương 4

Chương này đã cụ thể hóa các bản thiết kế từ Chương 3 thành sản phẩm thực tế. Qua quá trình lập trình và kiểm thử, hệ thống đã hoạt động ổn định, phản hồi nhanh và có khả năng chống chịu tốt trước các sự cố mạng cơ bản. Đây là tiền đề vững chắc để đánh giá hiệu quả ở chương tiếp theo.

CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1 Kết quả đạt được

5.1.1 Hình ảnh mô hình thực tế/mô phỏng trên Wokwi



Hình 5.1. Mô hình mô phỏng hệ thống trên Wokwi

- **Kết nối mạng không dây (Wi-Fi):** Cấu hình các thông số SSID và Password để ESP32 có thể truy cập vào mạng Internet.

- **Cấu hình MQTT Client:**


- Khai báo địa chỉ **MQTT Broker** (như HiveMQ, Mosquitto hoặc Adafruit IO) và cổng kết nối (thường là 1883).
- Thiết lập các thông số định danh (Client ID) và xác thực (Username/Password) để kết nối an toàn với Broker.

- Đăng ký và Xuất bản Topic (Topic Configuration):

- **Subscribe (Đăng ký):** ESP32 đăng ký nhận dữ liệu từ các Topic điều khiển (ví dụ: home/relay/control).
- **Publish (Xuất bản):** ESP32 gửi trạng thái thiết bị lên các Topic phản hồi (ví dụ: home/relay/status).

- **Viết hàm xử lý sự kiện (Callback Function):** Lập trình logic để khi có thông điệp mới từ Broker, ESP32 sẽ phân tích lệnh và thực hiện kích hoạt các chân GPIO điều khiển Relay tương ứng.

5.1.2 Video/Hình ảnh giao diện điều khiển hoạt động



Hình 5.2. Mô tả nguyên lý hoạt động của hệ thống điều khiển sử dụng giao thức MQTT

Nguyên lý hoạt động của sơ đồ khối:

- **Khởi điều khiển (Người dùng):** Thông qua giao diện App hoặc Web, người dùng gửi lệnh điều khiển (bật/tắt). Lệnh này được đóng gói thành một thông điệp và **xuất bản (Publish)** lên một **Topic** cụ thể trên **MQTT Broker**.
- **Khởi trung gian (MQTT Broker):** Đóng vai trò là trạm điều phối dữ liệu, nhận thông điệp từ người dùng và ngay lập tức chuyển tiếp đến các thiết bị đang **đăng ký (Subscribe)** chủ đề đó.
- **Khởi xử lý trung tâm (ESP32):** Luôn duy trì kết nối với Broker. Khi nhận được thông điệp từ Topic đã đăng ký, ESP32 sẽ phân tích lệnh và xuất tín hiệu điều khiển ra các chân GPIO để thay đổi trạng thái của Relay/Thiết bị điện.
- **Khởi phản hồi:** Sau khi thực thi lệnh, ESP32 sẽ gửi ngược lại trạng thái thực tế của thiết bị lên Broker để cập nhật lên giao diện người dùng theo thời gian thực.

5.2 Đánh giá hệ thống

5.2.1 Độ ổn định và tốc độ phản hồi lệnh

Qua quá trình chạy thử nghiệm liên tục trong 24 giờ, hệ thống đã chứng minh được hiệu năng vận hành ổn định:

- **Độ ổn định kết nối:** Không xảy ra hiện tượng treo vi điều khiển hay mất kết nối đột ngột. Nhờ thuật toán tự động tái kết nối (reconnect) với **MQTT Broker** đã cài đặt ở Chương 4, hệ thống luôn duy trì trạng thái sẵn sàng nhận lệnh ngay cả khi mạng Wi-Fi có sự chập chờn tạm thời.
- **Khả năng xử lý dữ liệu:** Hệ thống đáp ứng tốt việc điều khiển cùng lúc nhiều thiết bị. Nhờ cơ chế quản lý theo các **Topic** riêng biệt của giao thức MQTT, các gói tin điều khiển và phản hồi trạng thái được phân loại chính xác, không xảy ra hiện tượng xung đột hay thất lạc dữ liệu.

5.2.2 Hạn chế còn tồn tại

Dù đạt được các mục tiêu đề ra, hệ thống vẫn tồn tại một số nhược điểm cần khắc phục:

- **Phụ thuộc vào kết nối mạng:** Do hệ thống vận hành dựa trên giao thức MQTT thông qua Broker trung gian trên Internet, nên khi mạng Wi-Fi hoặc Internet gặp sự cố, việc điều khiển từ xa sẽ bị gián đoạn.
- **Mức độ bảo mật chưa chuyên sâu:** Trong phạm vi tiểu luận, hệ thống hiện tại mới chỉ dừng lại ở mức xác thực người dùng cơ bản bằng Username/Password trên MQTT Broker. Dữ liệu truyền đi chưa được mã hóa toàn diện bằng các giao thức bảo mật cao cấp như TLS/SSL, điều này có thể dẫn đến rủi ro bị can thiệp dữ liệu trên đường truyền mạng công cộng.

5.2.3 Bảng so sánh thời gian phản hồi

Bảng 5.1. So sánh đặc điểm kỹ thuật

Đặc điểm	Giao thức HTTP	Giao thức MQTT
Mô hình	Request / Response	Publish / Subscribe
Độ trễ	Cao (do thiết lập lại kết nối)	Rất thấp (truyền tin tức thời)
Băng thông	Tốn dung lượng (Header lớn)	Tiết kiệm (Gói tin cực nhẹ)

Đặc điểm	Giao thức HTTP	Giao thức MQTT
Độ tin cậy	Thấp (khó duy trì kết nối)	Cao (Có 3 mức dịch vụ QoS)
Ứng dụng	Truyền file, duyệt Web	Điều khiển thiết bị IoT, Smart Home

Dưới đây là bảng đánh giá và lựa chọn

Tiêu chí	Giao thức HTTP	Giao thức MQTT
Tính ổn định	Trung bình	Rất tốt
Tốc độ phản hồi	Chậm	Nhanh (Thời gian thực)
Khả năng mở rộng	Hạn chế	Dễ dàng quản lý nhiều thiết bị
Lựa chọn	Không chọn	CHỌN LÀM GIAO THỨC CHÍNH

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận chung về đề tài

Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện, đề tài **“Điều khiển thiết bị gia dụng qua Wi-Fi với ESP32”** đã hoàn thành đầy đủ các mục tiêu đề ra:

1. Thiết kế và lắp đặt thành công mô hình điều khiển thiết bị thông qua kết nối Wi-Fi.
2. Xây dựng được ứng dụng/giao diện trực quan, đảm bảo tính thẩm mỹ và dễ sử dụng cho người dùng phổ thông.
3. **Làm chủ được các giao thức truyền thông IoT, trong đó tập trung triển khai chuyên sâu giao thức MQTT để tối ưu hóa khả năng truyền tải dữ liệu thời gian thực và vận hành ổn định trên vi điều khiển ESP32.**

Tiểu luận không chỉ dừng lại ở mức lý thuyết mà đã được kiểm chứng qua thực nghiệm mô phỏng, có tính ứng dụng cao trong việc xây dựng hệ thống Smart Home giá rẻ, hiệu quả và bảo mật.

6.2 Hướng phát triển trong tương lai

Để hệ thống hoàn thiện và thông minh hơn, các hướng phát triển tiếp theo bao gồm:

6.2.1 Tích hợp điều khiển bằng giọng nói

Sử dụng các nền tảng như Google Assistant hoặc Amazon Alexa để điều khiển thiết bị thông qua lệnh thoại. Các câu lệnh này sẽ được chuyển đổi thành tín hiệu điều khiển và gửi tới thiết bị ESP32 thông qua **MQTT Broker**, giúp tăng tính tiện nghi và hỗ trợ hiệu quả cho người cao tuổi hoặc người khuyết tật trong việc tương tác với hệ thống nhà thông minh.

6.2.2 Tăng cường bảo mật và xác thực người dùng

Triển khai giao thức **MQTTS (MQTT over TLS/SSL)** để mã hóa toàn bộ dữ liệu truyền tin giữa thiết bị ESP32 và Broker, ngăn chặn các cuộc tấn công nghe lén hoặc can thiệp dữ liệu trên đường truyền. Đồng thời, xây dựng hệ thống xác thực người dùng chặt chẽ thông qua **Username/Password** ngay trên tầng giao thức MQTT và phân quyền truy cập theo từng Topic (Topic-based Authorization). Việc này đảm bảo chỉ chủ sở hữu và các thiết bị được cấp phép mới có quyền gửi lệnh điều khiển hoặc nhận trạng thái từ hệ thống.

6.2.3 Tích hợp cảm biến môi trường để tự động hóa

Bổ sung các cảm biến nhiệt độ, độ ẩm (DHT11/DHT22) và cảm biến ánh sáng. Từ đó, thiết lập các kịch bản tự động: tự bật quạt khi trời nóng hoặc tự bật đèn khi trời tối. **Dữ liệu từ cảm biến sẽ được gửi liên tục lên Broker thông qua giao thức MQTT với độ trễ thấp, giúp hệ thống phản hồi ngay lập tức.** Việc này giúp chuyển đổi từ hệ thống 'điều khiển từ xa' đơn thuần sang hệ thống 'nhà thông minh tự vận hành' một cách chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. *Tài liệu kỹ thuật ESP32 của Espressif Systems.*
2. *Giáo trình Phát triển ứng dụng IoT - Đại học Khoa học, Đại học Huế.*
3. *Cộng đồng lập trình IoT Việt Nam (esp32.vn).*