

Phụ lục V: Hướng dẫn nội dung kiểm tra hệ thống điện phục vụ PCCC

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Căn cứ	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
1	Nguồn điện cho PCCC	Điện cấp cho các hệ thống sau phải duy trì hoạt động trong thời gian không ít hơn 3 h kể từ khi có cháy và phải được lấy từ 2 nguồn độc lập: - Thang máy chữa cháy. - Hệ thống bảo vệ chống cháy. - Báo cháy tự động và hướng dẫn thoát nạn. - Chữa cháy tự động và cấp nước chữa cháy. - Thiết bị phục vụ cứu hộ - cứu nạn	Mục A.2.28.1 QCVN 06	1. Hành vi lắp đặt, sử dụng dây dẫn điện, thiết bị điện, thiết bị đóng ngắt, bảo vệ không bảo đảm an toàn phòng cháy (khoản 1, Điều 12; Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng); 2. Hành vi không duy trì thiết bị điện phòng nổ đã được trang bị, lắp đặt (khoản 2, Điều 12; Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng); 3. Hành vi không trang bị, lắp đặt, sử dụng thiết bị điện phòng nổ (khoản 3, Điều 12; Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng);
2	Cáp điện, dây dẫn	- Các cáp điện từ trạm biến áp và từ nguồn cấp độc lập đến các thiết bị phân phối đầu vào ở mỗi khoang cháy phải được đặt trong các kênh (hộp) riêng biệt với khả năng chịu lửa theo quy định tại A.2.24, hoặc phải là các cáp có khả năng chịu lửa. - Ở các thiết bị phân phối đầu vào của mỗi khoang cháy phải có thiết bị ngắt bảo vệ và được xử lý bảo vệ chống cháy. - Ở các tủ phân phối của tầng và ở các bảng điện của các căn hộ đều phải có thiết bị ngắt bảo vệ. Cấu tạo kết cấu của các tủ này phải bảo đảm loại trừ được khả năng lan cháy ra ngoài phạm vi tủ	Mục A.2.28.2, A.2.28. QCVN 06:2022/BXD	4. Không có giải pháp ngăn cháy đối với khu vực sạc điện cho xe động cơ điện tập trung trong nhà (điểm a, khoản 4, Điều 12; Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng; biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện giải pháp ngăn cháy);
3	Nguồn điện cấp cho quạt tăng áp, hút khói	Nguồn điện cấp cho thông gió sự cố, chống khói cần được xếp vào cấp 1 (02 nguồn điện không phụ thuộc và có nguồn dự phòng tại chỗ)	Điều 9.1 TCVN 5687: 2010	5. Không có hệ thống
4	Nguồn điện cấp cho thang máy chữa cháy	Hệ thống điện cung cấp cho thang máy và chiếu sáng phải gồm có các nguồn điện cung cấp chính và Phụ (khẩn cấp, dự phòng, luân phiên)	Điều 5.9 TCVN 6396-72:2010	
5	Hệ thống	Đối với gian phòng, khu vực có nguy cơ hình thành môi trường nguy	Điều 5.1.7	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Căn cứ	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
	điện trang bị tại gian phòng, khu vực có nguy cơ hình thành môi trường nguy hiểm cháy, nổ	hiểm cháy, nổ: - Dụng cụ điện, thiết bị điện là loại an toàn cháy, nổ và có cấp phòng nổ tương ứng với môi trường hơi, khí dễ cháy nổ. - Dây cáp điện: Không được đặt trong cùng một đường rãnh ngầm hoặc nổi có ống dẫn hơi khí, chất lỏng dễ cháy, nổ. - Cầu dao, cầu chì, ổ cắm điện: + Đặt ở ngoài khu vực chứa các hóa chất dễ cháy, nổ. + Nhánh dây điện nào cũng đều phải có cầu chì hay thiết bị bảo vệ tương đương; - Thiết bị chiếu sáng: + Loại phòng nổ; + Phải ngăn ngừa sự xâm nhập của hơi khí, bụi dễ cháy, nổ vào thiết bị.	TCVN 5507-2002	điện phục vụ phòng cháy và chữa cháy (điểm b, khoản 4, Điều 12; Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng); 6. Không duy trì nguồn điện phục vụ phòng cháy và chữa cháy (điểm c, khoản 4, Điều 12; Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng)

Lưu ý: Nội dung hướng dẫn tại Bảng 4 được áp dụng đối với các công trình được xây dựng mới, cải tạo về PCCC sau thời điểm các tiêu chuẩn, quy chuẩn nêu trên có hiệu lực thi hành; các cơ sở đang hoạt động không có cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng áp dụng theo các tài liệu đã được C07 hướng dẫn phù hợp với thời điểm công trình được xây dựng hoặc cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng.