1-4 自由编程

学习了组件之间的传值，下面我们就来动手实现一次传值的过程，把hello world显示在页面上。

1、创建一个父组件Father，

2、创建一个子组件Son

3、子组件接收父组件的属性名 content，content的属性值为“hello world”

4、把hello world显示在页面上

实现思路建议：

第一步：首先我们要定义父组件和子组件且分清，谁是父组件、谁是子组件，

第二步：需要把子组件引入到父组件所在的文件当中

第三步：引入子组件，

```
render() {
    return (
        <div >
            <Son/>
        </div>
    )
}
```

第四步：首先我们要在引入过来的子组件上去自定义一个属性，比如content，接着就是我们要把传入子组件的值写入到content属性中

第五步：那么接下来，我们要做的就是，如何去接收父组件传递过来的值，这里就要用到props属性了，它的作用就是接收传值，

```
<div>{this.props.content}</div>
```

这样，就接收到父组件传递过来的值了，其中，this.props.content中props后面的content就是在父组件当中，在子组件上自定义的content属性。

此编程练习题暂不支持WebIDE
请在本地环境完成练习