


Sådan måler du strøm

Sort probe på den bare ITO til venstre. Rød probe på sølvet til højre. Sølv skal ligge på Kapton. Et negativt tal skrives, som meteret viser det.

1 GLASSET ER KOLDT




Sort på ITO
Rød på sølv

Ingen måling endnu

Lampe SLUKKET

Kanten føles som bordet. PET er på. Begge pads er fri.

2 MODSTAND I MØRKE




Sort på ITO
Rød på sølv

OHM

Lampe SLUKKET

Få ohm betyder kortslutning. Stop. Tænd ikke lampen.

3 SPÆNDING I MØRKE



$$V \approx 0$$


Lampe SLUKKET

Sort på ITO

Rød på sølv

Jævnspænding. Tallet skal ligge nær nul.

4 STRØM I MØRKE



$$\mu A \approx 0$$


Lampe SLUKKET

Sort på ITO

Rød på sølv

Laveste område. Mikroampere, ikke milliampere.

5 LYS



Sort på ITO


Rød på sølv

Voc, derefter Isc

Lampe **TÆNDT**

Samme afstand. Først spænding, så strøm, kort.

6 SLUK



Sort på ITO

Rød på sølv

Tallet skal falde

Lampe **SLUKKET**

Bliver tallet stående, er det ikke strøm fra lyset.