f_C	2 Pole	4 Pole	6 Pole
0.01	a0= 8.663387E-04 a1= 1.732678E-03 b1= 1.919129E+00 a2= 8.663387E-04 b2= -9.225943E-01	a0= 4.149425E-07 (!! Unstable !!) a1= 1.659770E-06 b1= 3.893453E+00 a2= 2.489655E-06 b2= -5.688233E+00 a3= 1.659770E-06 b3= 3.695783E+00 a4= 4.149425E-07 b4= -9.010106E-01	a0= 1.391351E-10 (!! Unstable !!) a1= 8.348109E-10 b1= 5.883343E+00 a2= 2.087027E-09 b2= -1.442798E+01 a3= 2.782703E-09 b3= 1.887786E+01 a4= 2.087027E-09 b4= -1.389914E+01 a5= 8.348109E-10 b5= 5.459909E+00 a6= 1.391351E-10 b6= -8.939932E-01
0.025	a0= 5.112374E-03 a1= 1.022475E-02 b1= 1.797154E+00 a2= 5.112374E-03 b2= -8.176033E-01	a0= 1.504626E-05 a1= 6.018503E-05 b1= 3.725385E+00 a2= 9.027754E-05 b2= -5.226004E+00 a3= 6.018503E-05 b3= 3.270902E+00 a4= 1.504626E-05 b4= -7.705239E-01	a0= 3.136210E-08 (!! Unstable !!) a1= 1.881726E-07 b1= 5.691653E+00 a2= 4.704314E-07 b2= -1.353172E+01 a3= 6.272419E-07 b3= 1.719986E+01 a4= 4.704314E-07 b4= -1.232689E+01 a5= 1.881726E-07 b5= 4.722721E+00 a6= 3.136210E-08 b6= -7.556340E-01
0.05	a0= 1.868823E-02 a1= 3.737647E-02 b1= 1.593937E+00 a2= 1.868823E-02 b2= -6.686903E-01	a0= 2.141509E-04 a1= 8.566037E-04 b1= 3.425455E+00 a2= 1.284906E-03 b2= -4.479272E+00 a3= 8.566037E-04 b3= 2.643718E+00 a4= 2.141509E-04 b4= -5.933269E-01	a0= 1.771089E-06 a1= 1.062654E-05 b1= 5.330512E+00 a2= 2.656634E-05 b2= -1.196611E+01 a3= 3.542179E-05 b3= 1.447067E+01 a4= 2.656634E-05 b4= -9.937710E+00 a5= 1.062654E-05 b5= 3.673283E+00 a6= 1.771089E-06 b6= -5.707561E-01
0.075	a0= 3.869430E-02 a1= 7.738860E-02 b1= 1.392667E+00 a2= 3.869430E-02 b2= -5.474446E-01	a0= 9.726342E-04 a1= 3.890537E-03 b1= 3.103944E+00 a2= 5.835806E-03 b2= -3.774453E+00 a3= 3.890537E-03 b3= 2.111238E+00 a4= 9.726342E-04 b4= -4.562908E-01	a0= 1.797538E-05 a1= 1.078523E-04 b1= 4.921746E+00 a2= 2.696307E-04 b2= -1.035734E+01 a3= 3.595076E-04 b3= 1.189764E+01 a4= 2.696307E-04 b4= -7.854533E+00 a5= 1.078523E-04 b5= 2.822109E+00 a6= 1.797538E-05 b6= -4.307710E-01
0.1	a0= 6.372802E-02 a1= 1.274560E-01 b1= 1.194365E+00 a2= 6.372802E-02 b2= -4.492774E-01	a0= 2.780755E-03 a1= 1.112302E-02 b1= 2.764031E+00 a2= 1.668453E-02 b2= -3.122854E+00 a3= 1.112302E-02 b3= 1.664554E+00 a4= 2.780755E-03 b4= -3.502232E-01	a0= 9.086148E-05 a1= 5.451688E-04 b1= 4.470118E+00 a2= 1.362922E-03 b2= -8.755594E+00 a3= 1.817229E-03 b3= 9.543712E+00 a4= 1.362922E-03 b4= -6.079376E+00 a5= 5.451688E-04 b5= 2.140062E+00 a6= 9.086148E-05 b6= -3.247363E-01
0.15	a0= 1.254285E-01 a1= 2.508570E-01 b1= 8.070778E-01 a2= 1.254285E-01 b2= -3.087918E-01	a0= 1.180009E-02 a1= 4.720034E-02 b1= 2.039039E+00 a2= 7.080051E-02 b2= -2.012961E+00 a3= 4.720034E-02 b3= 9.897915E-01 a4= 1.180009E-02 b4= -2.046700E-01	a0= 8.618665E-04 a1= 5.171199E-03 b1= 3.455239E+00 a2= 1.292800E-02 b2= -5.754735E+00 a3= 1.723733E-02 b3= 5.645387E+00 a4= 1.292800E-02 b4= -3.394902E+00 a5= 5.171199E-03 b5= 1.177469E+00 a6= 8.618665E-04 b6= -1.836195E-01
0.2	a0= 1.997396E-01 a1= 3.994792E-01 b1= 4.291048E-01 a2= 1.997396E-01 b2= -2.280633E-01	a0= 3.224554E-02 a1= 1.289821E-01 b1= 1.265912E+00 a2= 1.934732E-01 b2= -1.203878E+00 a3= 1.289821E-01 b3= 5.405908E-01 a4= 3.224554E-02 b4= -1.185538E-01	a0= 4.187408E-03 a1= 2.512445E-02 b1= 2.315806E+00 a2= 6.281112E-02 b2= -3.293726E+00 a3= 8.374816E-02 b3= 2.904826E+00 a4= 6.281112E-02 b4= -1.694128E+00 a5= 2.512445E-02 b5= 6.021426E-01 a6= 4.187408E-03 b6= -1.029147E-01
0.25	a0= 2.858110E-01 a1= 5.716221E-01 b1= 5.423258E-02 a2= 2.858110E-01 b2= -1.974768E-01	a0= 7.015301E-02 a1= 2.806120E-01 b1= 4.541481E-01 a2= 4.209180E-01 b2= -7.417536E-01 a3= 2.806120E-01 b3= 2.361222E-01 a4= 7.015301E-02 b4= -7.096476E-02	a0= 1.434449E-02 a1= 8.606697E-02 b1= 1.076052E+00 a2= 2.151674E-01 b2= -1.662847E+00 a3= 2.868899E-01 b3= 1.191063E+00 a4= 2.151674E-01 b4= -7.403087E-01 a5= 8.606697E-02 b5= 2.752158E-01 a6= 1.434449E-02 b6= -5.722251E-02
0.3	a0= 3.849163E-01 a1= 7.698326E-01 b1= -3.249116E-01 a2= 3.849163E-01 b2= -2.147536E-01	a0= 1.335566E-01 a1= 5.342263E-01 b1= -3.904486E-01 a2= 8.013394E-01 b2= -6.784138E-01 a3= 5.342263E-01 b3= -1.412021E-02 a4= 1.335566E-01 b4= -5.392238E-02	a0= 3.997487E-02 a1= 2.398492E-01 b1= -2.441152E-01 a2= 5.996231E-01 b2= -1.130306E+00 a3= 7.994975E-01 b3= 1.063167E-01 a4= 5.996231E-01 b4= -3.463299E-01 a5= 2.398492E-01 b5= 8.882992E-02 a6= 3.997487E-02 b6= -3.278741E-02
0.35	a0= 5.001024E-01 a1= 1.000205E+00 b1= -7.158993E-01 a2= 5.001024E-01 b2= -2.845103E-01	a0= 2.340973E-01 a1= 9.363892E-01 b1= -1.263672E+00 a2= 1.404584E+00 b2= -1.080487E+00 a3= 9.363892E-01 b3= -3.276296E-01 a4= 2.340973E-01 b4= -7.376791E-02	a0= 9.792321E-02 a1= 5.875393E-01 b1= -1.627573E+00 a2= 1.468848E+00 b2= -1.955020E+00 a3= 1.958464E+00 b3= -1.075051E+00 a4= 1.468848E+00 b4= -5.106501E-01 a5= 5.875393E-01 b5= -7.239843E-02 a6= 9.792321E-02 b6= -2.639193E-02
0.40	a0= 6.362308E-01 a1= 1.272462E+00 b1= -1.125379E+00 a2= 6.362308E-01 b2= -4.195441E-01	a0= 3.896966E-01 a1= 1.558787E+00 b1= -2.161179E+00 a2= 2.338180E+00 b2= -2.033992E+00 a3= 1.558787E+00 b3= -8.789098E-01 a4= 3.896966E-01 b4= -1.610655E-01	a0= 2.211834E-01 a1= 1.327100E+00 b1= -3.058672E+00 a2= 3.317751E+00 b2= -4.390465E+00 a3= 4.423668E+00 b3= -3.523254E+00 a4= 3.317751E+00 b4= -1.684185E+00 a5= 1.327100E+00 b5= -4.414881E-01 a6= 2.211834E-01 b6= -5.767513E-02
0.45	a0= 8.001101E-01 a1= 1.600220E+00 b1= -1.556269E+00 a2= 8.001101E-01 b2= -6.441713E-01	a0= 6.291693E-01 a1= 2.516677E+00 b1= -3.077062E+00 a2= 3.775016E+00 b2= -3.641323E+00 a3= 2.516677E+00 b3= -1.949229E+00 a4= 6.291693E-01 b4= -3.990945E-01	a0= 4.760635E-01 a1= 2.856381E+00 b1= -4.522403E+00 a2= 7.140952E+00 b2= -8.676844E+00 a3= 9.521270E+00 b3= -9.007512E+00 a4= 7.140952E+00 b4= -5.328429E+00 a5= 2.856381E+00 b5= -1.702543E+00 a6= 4.760635E-01 b6= -2.303303E-01

TABLE 20-1
Low-pass Chebyshev filters (0.5% ripple)