f_C	2 Pole	4 Pole	6 Pole
0.01	a0= 9.567529E-01 a1= -1.913506E+00 b1= 1.911437E+00 a2= 9.567529E-01 b2= -9.155749E-01	a0= 9.121579E-01 (!! Unstable !!) a1= -3.648632E+00 b1= 3.815952E+00 a2= 5.472947E+00 b2= -5.465026E+00 a3= -3.648632E+00 b3= 3.481295E+00 a4= 9.121579E-01 b4= -8.322529E-01	a0= 8.630195E-01 (!! Unstable !!) a1= -5.178118E+00 b1= 5.705102E+00 a2= 1.294529E+01 b2= -1.356935E+01 a3= -1.726039E+01 b3= 1.722231E+01 a4= 1.294529E+01 b4= -1.230214E+01 a5= -5.178118E+00 b5= 4.689218E+00 a6= 8.630195E-01 b6= -7.451429E-01
0.025	a0= 8.950355E-01 a1= -1.790071E+00 b1= 1.777932E+00 a2= 8.950355E-01 b2= -8.022106E-01	a0= 7.941874E-01 a1= -3.176750E+00 b1= 3.538919E+00 a2= 4.765125E+00 b2= -4.722213E+00 a3= -3.176750E+00 b3= 2.814036E+00 a4= 7.941874E-01 b4= -6.318300E-01	a0= 6.912863E-01 (!! Unstable !!) a1= -4.147718E+00 b1= 5.261399E+00 a2= 1.036929E+01 b2= -1.157800E+01 a3= -1.382573E+01 b3= 1.363599E+01 a4= 1.036929E+01 b4= -9.063840E+00 a5= -4.147718E+00 b5= 3.223738E+00 a6= 6.912863E-01 b6= -4.793541E-01
0.05	a0= 8.001102E-01 a1= -1.600220E+00 b1= 1.556269E+00 a2= 8.001102E-01 b2= -6.441715E-01	a0= 6.291694E-01 a1= -2.516678E+00 b1= 3.077062E+00 a2= 3.775016E+00 b2= -3.641324E+00 a3= -2.516678E+00 b3= 1.949230E+00 a4= 6.291694E-01 b4= -3.990947E-01	a0= 4.760636E-01 a1= -2.856382E+00 b1= 4.522403E+00 a2= 7.140954E+00 b2= -8.676846E+00 a3= -9.521272E+00 b3= 9.097515E+00 a4= 7.140954E+00 b4= -5.328431E+00 a5= -2.856382E+00 b5= 1.702544E+00 a6= 4.760636E-01 b6= -2.383304E-01
0.075	a0= 7.142028E-01 a1= -1.428406E+00 b1= 1.338264E+00 a2= 7.142028E-01 b2= -5.185469E-01	a0= 4.965350E-01 a1= -1.986140E+00 b1= 2.617304E+00 a2= 2.979210E+00 b2= -2.749252E+00 a3= -1.986140E+00 b3= 1.325548E+00 a4= 4.965350E-01 b4= -2.524546E-01	a0= 3.259100E-01 a1= -1.955460E+00 b1= 3.787397E+00 a2= 4.888651E+00 b2= -6.288362E+00 a3= -6.518201E+00 b3= 5.747801E+00 a4= 4.888651E+00 b4= -3.041570E+00 a5= -1.955460E+00 b5= 8.808669E-01 a6= 3.259100E-01 b6= -1.122464E-01
0.1	a0= 6.362307E-01 a1= -1.272461E+00 b1= 1.125379E+00 a2= 6.362307E-01 b2= -4.195440E-01	a0= 3.896966E-01 a1= -1.558786E+00 b1= 2.161179E+00 a2= 2.338179E+00 b2= -2.033991E+00 a3= -1.558786E+00 b3= 8.789094E-01 a4= 3.896966E-01 b4= -1.610655E-01	a0= 2.211833E-01 a1= -1.327100E+00 b1= 3.058671E+00 a2= 3.317750E+00 b2= -4.390464E+00 a3= -4.423667E+00 b3= 3.523252E+00 a4= 3.317750E+00 b4= -1.684184E+00 a5= -1.327100E+00 b5= 4.414878E-01 a6= 2.211833E-01 b6= -5.767508E-02
0.15	a0= 5.001024E-01 a1= -1.000205E+00 b1= 7.158993E-01 a2= 5.001024E-01 b2= -2.845103E-01	a0= 2.340973E-01 a1= -9.363892E-01 b1= 1.263672E+00 a2= 1.404584E+00 b2= -1.080487E+00 a3= -9.363892E-01 b3= 3.276296E-01 a4= 2.340973E-01 b4= -7.376791E-02	a0= 9.792321E-02 a1= -5.875393E-01 b1= 1.627573E+00 a2= 1.468848E+00 b2= -1.955020E+00 a3= -1.958464E+00 b3= 1.075051E+00 a4= 1.468848E+00 b4= -5.106501E-01 a5= -5.875393E-01 b5= 7.239843E-02 a6= 9.792321E-02 b6= -2.639193E-02
0.2	a0= 3.849163E-01 a1= -7.698326E-01 b1= 3.249116E-01 a2= 3.849163E-01 b2= -2.147536E-01	a0= 1.335566E-01 a1= -5.342262E-01 b1= 3.904484E-01 a2= 8.013393E-01 b2= -6.784138E-01 a3= -5.342262E-01 b3= 1.412016E-02 a4= 1.335566E-01 b4= -5.392238E-02	a0= 3.997486E-02 a1= -2.398492E-01 b1= 2.441149E-01 a2= 5.996230E-01 b2= -1.130306E+00 a3= -7.994973E-01 b3= -1.063169E-01 a4= 5.996230E-01 b4= -3.463299E-01 a5= -2.398492E-01 b5= -8.882996E-02 a6= 3.997486E-02 b6= -3.278741E-02
0.25	a0= 2.858111E-01 a1= -5.716222E-01 b1= -5.423243E-02 a2= 2.858111E-01 b2= -1.974768E-01	a0= 7.015302E-02 a1= -2.806121E-01 b1= -4.541478E-01 a2= 4.209182E-01 b2= -7.417535E-01 a3= -2.806121E-01 b3= -2.361221E-01 a4= 7.015302E-02 b4= -7.096475E-02	a0= 1.434450E-02 a1= -8.606701E-02 b1= -1.076051E+00 a2= 2.151675E-01 b2= -1.662847E+00 a3= -2.868900E-01 b3= -1.191062E+00 a4= 2.151675E-01 b4= -7.403085E-01 a5= -8.606701E-02 b5= -2.752156E-01 a6= 1.434450E-02 b6= -5.722250E-02
0.3	a0= 1.997396E-01 a1= -3.994792E-01 b1= -4.291049E-01 a2= 1.997396E-01 b2= -2.280633E-01	a0= 3.224553E-02 a1= -1.289821E-01 b1= -1.265912E+00 a2= 1.934732E-01 b2= -1.203878E+00 a3= -1.289821E-01 b3= -5.405908E-01 a4= 3.224553E-02 b4= -1.185538E-01	a0= 4.187407E-03 a1= -2.512444E-02 b1= -2.315806E+00 a2= 6.281111E-02 b2= -3.293726E+00 a3= -8.374815E-02 b3= -2.904827E+00 a4= 6.281111E-02 b4= -1.694129E+00 a5= -2.512444E-02 b5= -6.021426E-01 a6= 4.187407E-03 b6= -1.029147E-01
0.35	a0= 1.254285E-01 a1= -2.508570E-01 b1= -8.070777E-01 a2= 1.254285E-01 b2= -3.087918E-01	a0= 1.180099E-02 a1= -4.720035E-02 b1= -2.039039E+00 a2= 7.080051E-02 b2= -2.012961E+00 a3= -4.720035E-02 b3= -9.897915E-01 a4= 1.180099E-02 b4= -2.046700E-01	a0= 8.618665E-04 a1= -5.171200E-03 b1= -3.455239E+00 a2= 1.292800E-02 b2= -5.754734E+00 a3= -1.723733E-02 b3= -5.645387E+00 a4= 1.292800E-02 b4= -3.394902E+00 a5= -5.171200E-03 b5= -1.177469E+00 a6= 8.618665E-04 b6= -1.836195E-01
0.40	a0= 6.372801E-02 a1= -1.274560E-01 b1= -1.194365E+00 a2= 6.372801E-02 b2= -4.492774E-01	a0= 2.780754E-03 a1= -1.112302E-02 b1= -2.764031E+00 a2= 1.668453E-02 b2= -3.122854E+00 a3= -1.112302E-02 b3= -1.664554E+00 a4= 2.780754E-03 b4= -3.502233E-01	a0= 9.086141E-05 a1= -5.451685E-04 b1= -4.470118E+00 a2= 1.362921E-03 b2= -8.755595E+00 a3= -1.817228E-03 b3= -9.543712E+00 a4= 1.362921E-03 b4= -6.079377E+00 a5= -5.451685E-04 b5= -2.140062E+00 a6= 9.086141E-05 b6= -3.247363E-01
0.45	a0= 1.868823E-02 a1= -3.737647E-02 b1= -1.593937E+00 a2= 1.868823E-02 b2= -6.686903E-01	a0= 2.141509E-04 a1= -8.566037E-04 b1= -3.425455E+00 a2= 1.284906E-03 b2= -4.479272E+00 a3= -8.566037E-04 b3= -2.643718E+00 a4= 2.141509E-04 b4= -5.933269E-01	a0= 1.771089E-06 a1= -1.062654E-05 b1= -5.330512E+00 a2= 2.656634E-05 b2= -1.196611E+01 a3= -3.542179E-05 b3= -1.447067E+01 a4= 2.656634E-05 b4= -9.937710E+00 a5= -1.062654E-05 b5= -3.673283E+00 a6= 1.771089E-06 b6= -5.707561E-01

TABLE 20-2
High-pass Chebyshev filters (0.5% ripple)