練習1｜斜率能證明什麼？

假設同一穩定狀態中，V增加3倍，I增加9倍。

題1：計算雙對數斜率n_slope。

題2：寫出一個相容模型及兩項必要假設。

題3：提出一項可挑戰該模型的獨立測試。

先寫答案再打開獨立詳解，避免把「相容」寫成「已證實」。

練習2｜兩條漂亮直線

假設Schottky與PF轉換圖皆有R^(2) = 0.99。

題1：能否選出唯一機制？用一句話說明。

題2：列出兩種新證據，以及各自要檢驗的預測。

題3：若擬合介電常數與獨立量測差很多，如何處理？

題4：寫出一個不誇大的圖說。

練習3｜含設限的存活估計

假設4顆獨立元件：20失效、50+、70失效、100+。

假設設限與失效風險無關，請手算Kaplan–Meier估計。

題1：20失效前有幾顆仍在風險集中？

題2：50設限後，70失效前還有幾顆？

題3：70之後的估計存活比例是多少？能否宣稱平均壽命？

練習4｜一頁實驗草案

任務：研究一個已核准製程差異是否改善RRAM變異。

題1：寫出假說、主要終點及至少一個替代解釋。

題2：指定參考組、獨立實驗單位、區集與順序規則。

題3：列出必存紀錄及失敗／設限處理方式。

題4：提出會使你修正原假說的觀察結果。