


图 4-41 BGP 报文具有通用的首部

UPDATE **报文**共有 5 个字段，即**不可行路由长度**（2 字节，指明下一个字段的长度）、**撤销的路由**（列出所有要撤销的路由）、**路径属性总长度**（2 字节，指明下一个字段的长度）、**路径属**性（定义在这个报文中增加的路径的属性）和**网络层可达性信息 NLRI** (Network Layer Reachability Information)。最后这个字段定义发出此报文的网络，包括网络前缀的位数、IP 地址前缀。

KEEPALIVE **报文**只有 BGP 的 19 字节长的通用首部。

NOTIFICATION **报文**有 3 个字段，即差错代码（1 字节）、差错子代码（1 字节）和差错数据（给出有关差错的诊断信息）。

在讨论完路由选择之后，我们再来介绍路由器的构成。

4.5.5 路由器的构成

1. 路由器的结构

路由器是一种具有多个输入端口和多个输出端口的专用计算机，其任务是转发分组。从路由器某个输入端口收到的分组，按照分组要去的目的地（即目的网络），把该分组从路由器的某个合适的输出端口转发给下一跳路由器。下一跳路由器也按照这种方法处理分组，直到该分组到达终点为止。路由器的转发分组正是网络层的主要工作。图 4-42 给出了一种典型的路由器的构成框图。




图 4-42 典型的路由器的结构（图中的数字 1～3 表示相应层次的构件）

从图 4-42 可以看出，整个的路由器结构可划分为两大部分：**路由选择**部分和**分组转发**部分。

路由选择部分也叫做**控制部分**，其核心构件是路由选择处理机。路由选择处理机的任务是根据所选定的路由选择协议构造出路由表，同时经常或定期地和相邻路由器交换路由信息而不断地更新和维护路由表。关于怎样根据路由选择协议构造和更新路由表，我们已在前面的 4.5.2 至 4.5.4 节讨论过了。

分组转发部分是本节所要讨论的问题，它由三部分组成：**交换结构**、一组**输入端口**和一组**输出端口**（请注意：这里的端口就是硬件接口）。下面分别讨论每一部分的组成。

交换结构(switching fabric)又称为**交换组织**，它的作用就是根据**转发表**(forwarding table)对分组进行处理，将某个输入端口进入的分组从一个合适的输出端口转发出去。交换结构本身就是一种网络，但这种网络完全包含在路由器之中，因此交换结构可看成是“在路由器中的网络”。

请注意“转发”和“路由选择”是有区别的。在互联网中，“**转发**”就是路由器根据转发表把收到的 IP 数据报从路由器合适的端口转发出去。“转发”仅仅涉及到一个路由器。但“**路由选择**”则涉及到很多路由器，路由表则是许多路由器协同工作的结果。这些路由器按照复杂的路由算法，得出整个网络的拓扑变化情况，因而能够动态地改变所选择的路由，并由此构造出整个的路由表。路由表一般仅包含从目的网络到下一跳（用 IP 地址表示）的映射，而转发表是从路由表得出的。转发表必须包含完成转发功能所必需的信息。这就是说，在转发表的每一行必须包含从要到达的目的网络到输出端口和某些 MAC 地址信息（如下一跳的以太网地址）的映射。将转发表和路由表用不同的数据结构实现会带来一些好处，这是因为在转发分组时，转发表的结构应当使查找过程最优化，但路由表则需要对网络拓扑变化的计算最优化。路由表总是用软件实现的，但转发表则甚至可用特殊的硬件来实现。请读者注意，**在讨论路由选择的原理时，往往不去区分转发表和路由表的区别，而可以笼统地都使用路由表这一名词**。

在图 4-42 中，路由器的输入和输出端口里面都各有三个方框，用方框中的 1, 2 和 3 分别代表物理层、数据链路层和网络层的处理模块。物理层进行比特的接收。数据链路层则按照链路层协议接收传送分组的帧。在把帧的首部和尾部剥去后，分组就被送入网络层的处理模块。若接收到的分组是路由器之间交换路由信息的分组（如 RIP 或 OSPF 分组等），则把这种分组送交路由器的路由选择部分中的路由选择处理机。若接收到的是数据分组，则按照分组首部中的目的地址查找转发表，根据得出的结果，分组就经过交换结构到达合适的输出端口。一个路由器的输入端口和输出端口就做在路由器的**线路接口卡**上。

输入端口中的查找和转发功能在路由器的交换功能中是最重要的。为了使交换功能分散化，往往把复制的转发表放在每一个输入端口中（如图 4-42 中的虚线箭头所示）。路由选择处理机负责对各转发表的副本进行更新。这些副本常称为“**影子副本**”(shadow copy)。分散化交换可以避免在路由器中的某一点上出现瓶颈。

以上介绍的查找转发表和转发分组的概念虽然并不复杂，但在具体的实现中还是会遇到不少困难。问题就在于路由器必须以很高的速率转发分组。最理想的情况是输入端口的处理速率能够跟上线路把分组传送到路由器的速率。这种速率称为**线速**(line speed 或 wire speed)。可以粗略地估算一下。设线路是 OC-48 链路，即 2.5 Gbit/s。若分组长度为 256 字节，那么线速就应当达到每秒能够处理 100 万以上的分组。现在常用 Mpps（百万分组每