Nomenclature — carte porteuse d'un nœud (G69, projet 2A banc CAN)

Carte 2 couches 65 × 50 mm, FR4 35 µm, composants sur la face avant. Passifs en 0805 (empreintes HandSolder). Quantités pour une carte (4 à fabriquer). Composants non montés exclus. 14 lignes, 18 composants. Fichiers : carte_porteuse_gerber.zip.

Qté	Repères	Désignation	Valeur	Boîtier	Remarque	Pris
2	C1, C2	Condensateur céramique X7R 50 V	100nF	0805	découplage VCC et VIO du transceiver	
1	D1	LED rouge	ERR rouge	0805	error-passive	
1	D2	LED jaune	BUS-OFF jaune	0805	bus-off	
1	J1	Bornier à vis 3 points, pas 5,08 mm (type Phoenix MKDS 1,5/3-5,08)	Bus entrée	traversant	bus CAN : H, L, G	
1	J2	Bornier à vis 3 points, pas 5,08 mm (type Phoenix MKDS 1,5/3-5,08)	Bus sortie	traversant	bus CAN : H, L, G	
1	J3	Barrette femelle 1 x 15, pas 2,54 mm	Nucleo CN3	traversant	reçoit la Nucleo-G431KB	
1	J4	Barrette femelle 1 x 15, pas 2,54 mm	Nucleo CN4	traversant	reçoit la Nucleo-G431KB	
1	J5	Barrette femelle 1 x 4, pas 2,54 mm	OLED	traversant	écran OLED SSD1306 0,96" (I2C)	
1	J6	Barrette femelle 1 x 8, pas 2,54 mm	MPU-6050	traversant	module GY-521, sur N2 seulement	
1	J7	Barrette mâle 1 x 2, pas 2,54 mm + cavalier	TERM	traversant	terminaison 120 ohms ; sur N4, câblée vers SW1	
1	R1	Résistance 1 %, 1/8 W	120R	0805	terminaison CAN, active avec un cavalier sur TERM	
2	R2, R3	Résistance 1 %, 1/8 W	1k	0805	LED	
3	R7, R9, R10	Résistance 0 ohm (ou strap)	0R	0805	R7 : broche S à la masse ; R9, R10 : ordre GND/VCC de l'OLED	
1	U1	Transceiver CAN TJA1051T/3, SOIC-8	TJA1051T/3	SOIC-8	suffixe /3 : broche VIO (3,3 V)	