Nomenclature — adaptateur USB-CAN (G69, projet 2A banc CAN)

Carte 2 couches 60 × 30 mm, FR4 35 µm, composants sur les deux faces. Passifs en 0805 (empreintes HandSolder). 27 lignes, 37 composants. Fichiers : adaptateur_usb_can_gerber.zip.

Qté	Repères	Désignation	Valeur	Boîtier	Remarque	Pris
1	C1	Condensateur céramique X5R 16 V	10uF	0805	entrée 5 V du régulateur	
2	C10, C11	Condensateur céramique C0G/NP0 50 V	22pF	0805	à ajuster selon la CL du quartz	
1	C2	Condensateur tantale solide 22 µF 10 V, boîtier A (3216-18), polarisé	22uF	tantale A (3216)	sortie de l'AMS1117 : tantale exigé pour la stabilité	
7	C3, C4, C5, C6, C12, C13, C14	Condensateur céramique X7R 50 V	100nF	0805	découplage	
1	C7	Condensateur céramique X7R 50 V	10nF	0805	VDDA, avec C8	
1	C8	Condensateur céramique X7R 16 V	1uF	0805	VDDA	
1	C9	Condensateur céramique X5R 10 V	4.7uF	0805	réservoir 3,3 V	
1	D1	LED verte	PWR vert	0805		
1	D2	LED verte	RX vert	0805		
1	D3	LED jaune	TX jaune	0805		
1	F1	Fusible réarmable PTC, 500 mA maintenu, 6 V mini	500mA	1206		
1	J1	Fiche USB type A mâle coudée, pour CI (CNCTech 1001-011-01101)	USB_A	traversant	branchement direct sur le PC	
1	J2	Bornier à vis 3 points, pas 5,08 mm, pour CI (type Phoenix MKDS 1,5/3-5,08)	Bornier CAN	traversant	bus CAN : H, L, G	
1	J3	Barrette mâle sécable 1 × 4, pas 2,54 mm	SWD	traversant	SWCLK, SWDIO, GND, 3V3	
1	JP1	Barrette mâle 1 × 2, pas 2,54 mm + cavalier	TERM	traversant	terminaison 120 Ω	
3	R1, R4, R5	Résistance 1 %, 1/8 W	1k	0805		
1	R2	Résistance 0 Ω (ou strap)	0R	0805	CH340C en mode 3,3 V	
2	R3, R6	Résistance 1 %, 1/8 W	10k	0805		
1	R7	Résistance 1 %, 1/8 W	120R	0805	terminaison CAN	

1	SW1	Bouton poussoir CMS 3 × 2,5 mm (Omron B3U-1000P)	RESET	B3U	face avant	
1	SW2	Bouton poussoir CMS 3 × 2,5 mm (Omron B3U-1000P)	BOOT0	B3U	face avant	
1	U1	Microcontrôleur STM32G431KBT6, LQFP32	STM32G431KBT6	LQFP-32	pas 0,8 mm	
1	U2	Pont USB-UART CH340C, SOIC-16	CH340C	SOIC-16	version C : sans quartz externe	
1	U3	Transceiver CAN TJA1051T/3, SOIC-8	TJA1051T/3	SOIC-8	suffixe /3 : broche VIO	
1	U4	Régulateur linéaire 3,3 V AMS1117-3.3, SOT-223	AMS1117-3.3	SOT-223		
1	U5	Protection ESD USB USBLC6-2SC6, SOT-23-6	USBLC6-2SC6	SOT-23-6		
1	Y1	Quartz 8 MHz CMS 5 × 3,2 mm, 2 pastilles	8MHz	5032	noter sa capacité de charge CL	