

密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

三、简答题（24分，共3题，每题8分）

1. STC89 系列单片机的 P0~P3 口结构有什么不同？各有什么功能？

2. 简述 51 单片机最小系统，并画出电路简图（画出主要引脚即可）。

3. 什么是数码管静态扫描和动态扫描。简述 LED 数码管动态扫描的原理及其实现方式。

QQ

1319058879

独家发行

机特殊功能寄存器一览表(部分)

符号	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
PSW	CY	AC	F0	RS1	RS0	GF1	GF0	TF
IE	-	-	-	PS	PT1	PT0	IF1	IF0
IE	EA	-	-	ES	ET1	ET0	IF1	IF0
SCON	SM0	SM1	SM2	REN	TD0	TD1	TD2	TD3
TCON	TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IT0	IF0
PCON	SMOD	-	-	-	GF1	GF0	GF1	GF0
TMOD	GATE	C/T	M1	M0	GATE	C/T	M1	M0

.....密.....封.....线.....内.....请.....答.....题.....
四、编程题（20分，共2题，每题10分）

1. 编写单片机串口程序，实现以下功能：在PC机上用键盘输入数据，用串口传送给单片机，之后单片机回送接收的数据。设 $F_{OSC}=12\text{MHz}$ ，目标波特率 2400。

2. 对 STC89C52 单片机编程，用 T0 实现在 P2.0 引脚输出周期为 100ms 的方波。设晶振频率为 12MHz。

五、综合题 (16 分)

下图所示电路，编程实现以下功能：

- (1) INT0*具有比 INT1*高的优先权 (2分);
- (2) INT0*中断 1 次高 4 位灯亮、2 次低 4 位灯亮、3 次灯全暗, 如此循环往复 (8分);
- (3) 在 INT0*中断 3 次到下一轮 1 次之间, 允许 INT1*中断, 其他时间不允许 INT1*中断 (4分);
- (4) 在允许 INT1*中断时, LED 以二进制形式显示 INT1*中断次数 (2分)。

